Übungsblatt 9: Capstone-Projekt und Timing-Verifikation

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Zielsetzung

Sie bauen einen Lehrdemonstrator auf dem STM32H755: M4 mit FreeRTOS erfasst Events, M7 Bare-Metal filtert und gibt über UART aus. Das ist keine Serienarchitektur. Fristen unten sind Lehrfestlegungen. Messzellen bleiben leer, bis ein Lauf mit gemeinsamer Zeitbasis existiert. BlueBox-Tests sind offen, wenn das Gerät fehlt. Shared Memory, MPU und Boot wie in Vorlesung 6. HSEM-Warten wie in Vorlesung 8. Watchdog-Rechnung wie dort, mit Ihrem PCLK.

Aufgabe 1: Zwei Abnahmen

Pflicht A, nur M4: Timer-Events, Queue, Drop-Zähler, WWDG-Fenster aus dem PCLK gerechnet.

Pflicht B: beide Kerne, Latest-Value, Sequenz, HSEM nicht die Boot-ID, Filter und UART außerhalb des Schlosses.

Pflicht C: die Tabelle mit echten Differenzen. Ohne Aufnahme Status „offen“, nicht „bestanden“.

PC13 nur für die Funktion, mit Entprellung in der Task. Rate und Burst vom Timer: Nennwert 100 Hz, höchstens 10 Events in 10 ms. Das ist eine Kursgrenze, kein Kundenwert.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 2: Latest-Value, nicht „kein Verlust“

Der M7 braucht den neuesten Stand, nicht jede Zwischenflanke. Die Sequenz macht ausgelassene Werte sichtbar. „Kein Datenverlust“ gilt nur für die Queue bis zum Drop-Zähler, nicht für die Mailbox.

Struktur, ein Initialisierer beim Start, M4 löscht sie nicht erneut:

```
typedef struct {
    uint32_t magic;
    uint32_t seq;
    uint32_t tick;
    uint32_t sample;
} capstone_ipc_t;
```

M4, nach erfolgreichem Take und `__DMB()`: Felder schreiben, `__DMB()`, Release. M7 kopiert in einen lokalen Snapshot und released, bevor gefiltert oder gedruckt wird. Timeout auf den Take, danach erneut versuchen. Eine Notification ist kein Besitz.

Boot-HSEM, oft 0, nicht verwenden. Nutz-ID prüfen, Vorschlag 1.

Non-cacheable wie VL6. Das ist keine Zugriffssperre für den Nachbarn.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 3: Watchdog

Instanz des M4, APB-Takt, Prescaler, Reload, Fenster. Tick $4096 \times \text{Prescaler}/f_{\text{PCLK}}$. EWI bei `0x40`, Reset beim Übergang nach `0x3F`. Gleichheit am Fenster im RM0399 nachlesen und nicht als einzigen Testpunkt nehmen.

Erlaubte Refresh-Spanne in ms ausrechnen, plus einen RTOS-Tick und Jitter. Drei Achsen prüfen: keine Events, Normalstrom, Burst. In allen dreien liegt der Feed im Fenster, weil er an der Supervisor-Periode hängt, nicht am Taster.

EWI: ein GPIO-Puls. PB14 nur, wenn LD3 dort bestückt ist. Kein `printf`. Debug-Freeze aus, wenn Sie den Reset sehen wollen. Reset-Flags vorher sichern. Reset-Scope und Neustart beider Kerne notieren.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 4: Dieselbe Sequenznummer

Marke	Bedeutung
t0	physische Flanke, nur mit Capture oder externem Gerät
t1	ISR-Eintritt
t2	Put
t3	Taskstart
t4	HSEM-Release
t5	M7-Snapshot
t6	Filter fertig
t7	UART fertig

C3 ist t4 − t1 1 ms, Lehrgrenze. C4 ist t5 − t1 50 ms. t7 ist eine andere, weiche Größe. Zwei Kern-Zähler nicht subtrahieren.

Jitter hier: Spanne der Publikationszeiten t4 − t1 über die gültigen Events. Nicht mit der Periodenabweichung des Timers mischen.

Test	Erwartung	Beobachtung
Ruhe, kein Taster	Supervisor füttert, seq steht	offen
ein Timer-Event	eine Sequenz, C3	offen
Burst 10/10 ms	Drops oder Lücken sichtbar	offen
Queue voll	Zähler steigt, ISR blockiert nicht	offen
M7-Last	C4 oder belegte Verletzung	offen
UART im Snapshot	verboten, Review	offen
HSEM kollidiert kurz	Retry, kein Hang	offen
M7 hängt	Feed bleibt aus, wenn Epoche fehlt	offen
M4 hängt	WWDG, wenn Supervisor das sieht	offen
Feed früh / spät	Reset wie gerechnet	offen

M7-Last darf die M4-Zeit über den Bus verschlechtern. Das ist ein Messbefund.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)