

Übungsblatt 8: Multicore-Synchronisation und Safety

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Zielsetzung

Drei getrennte Versuche auf dem STM32H755: ein gemeinsamer Zähler mit HSEM, ein Watchdog-Fenster, ein MPU-Zugriff mit bekannter Adresse. M7 bleibt Bare-Metal, M4 bleibt FreeRTOS. Shared Memory und non-cacheable Region wie in Vorlesung 6. Das ist eine Lehrdemonstration, keine freigegebene Sicherheitsarchitektur. Im Kursrepository liegt kein Cube-Projekt. PCLK, LSI-Grenzen, freie HSEM-ID und Reset-Scope tragen Sie aus dem generierten Projekt ein. Leere Messzellen sind keine durchgeführten Tests.

Aufgabe 1: Konfigurationstabelle

Größe	Ihr Projekt
Board, nur falls NUCLEO-H755ZI-Q	
HAL- und Cube-Version	
M7-Takt, M4-Takt	
PCLK von WWDG1 (APB3) oder WWDG2 (APB1)	
RTOS-Tick	
SRAM4-Adresse und MPU-Attribute	
Boot-HSEM, meist 0, nicht für den Zähler	
Zähler-HSEM, Vorschlag 1, wenn frei	
IWDG-Instanz und LSI-Min/Max	

HAL_HSEM_Take und HAL_HSEM_FastTake im Header nachlesen. Process-ID ist Ihre Konstante, nicht die Task-Handle. Ob ein zweiter Take desselben Besitzers erfolgreich ist, notieren Sie aus dem Treiber, nicht aus dieser Anleitung.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 2: Endlicher Zähler

`shared_count` einmal auf 0 setzen, bevor beide Kerne die Schleife beginnen. Je Kern genau N Versuche. Danach erst lesen. Erwartung mit Schloss: $2N$, wenn jeder Take geklappt hat. Fehlversuche extra zählen, sonst ist $2N$ die falsche Erwartung.

M7 ruft kein `osDelay`. M4 gibt auch nach erfolgreichem Take die CPU ab. Unter dem Schloss nur die Addition und die Barrieren.

Ungeschützter Vergleich: dieselbe Schleife ohne HSEM. Ein Zufallstreffer $2N$ beweist keine Race-Freiheit. Mehrere M4-Tasks an derselben ID brauchen zusätzlich einen lokalen Mutex. `FastTake` nicht dafür verwenden.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 3: Watchdog, ein Fall nach dem anderen

Instanz wählen, Clock an, Prescaler, Fenster, Reload, EWI, NVIC, Handler der Instanz, `HAL_WWDG_IRQHandler`, Callback. Resetflags lesen, bevor sie gelöscht werden. Debug-Freeze aufschreiben. Messung mit und ohne Debugger unterscheiden.

Zuerst die Tickzeit aus Ihrem PCLK rechnen. Test-Delays mit Abstand zur frühen und zur späten Grenze. `osDelay(15)` aus älteren Texten nicht übernehmen.

Reihenfolge, nie zwei Fälle zugleich: früher Refresh, gültiger Refresh, kein Refresh bis EWI, CPU-Hog ohne fremdes Füttern, blockierte Tasks mit Idle-Hook. GPIO-Flanke für das Fenster. Die LED zeigt einen kurzen EWI-Puls schlecht.

EWI: kein Flash, kein RTOS-Aufruf bei unerlaubter Priorität. Ein RAM-Satz nur, wenn er den Reset wirklich überlebt. Sonst weglassen. Policy entweder „nicht mehr füttern“ oder „bewusst noch einmal füttern“, nicht beides.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 4: MPU und Tabelle

Eine dokumentierte Adresse in einer verbotenen Region schreiben. Das Disassembly muss diesen Zugriff enthalten. `*NULL` ist kein sauberer Test. Adresse 0 kann auf diesem Chip abgebildet sein.

Erwartung: `MemManage` oder `HardFault`, je nach Enable-Bits. Kein „nur die Task stirbt“. Der gewöhnliche CM4-Port legt keine Guard je Task an.

Experiment	analytische Erwartung	beobachtet
Zähler ohne Schloss	nicht zuverlässig $2N$	offen
Zähler mit HSEM	Summe der Treffer	offen
Freigabe vor dem Warten	Task kann hängen	offen
WWDG früh / gültig / spät	aus Ihrer PCLK-Tabelle	offen
Idle füttert, Tasks blockiert	kein Reset	offen
MPU, verbotene Adresse	Fault	offen

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)