

Vier Zustaende, ein Register, 16 Byte.

Lehrwert: Eintritt 0x1000, danach sp 0x0FF0, Slot ab 0x0FFC.

1 addi -16

RAM noch ohne s0-Kopie

2 sw s0, 12(sp)

vier Bytes ab 0x0FFC

3 lw s0, 12(sp)

s0 wieder 99, sp bleibt

4 addi +16

sp wieder 0x1000

Padding 0x0FF0 bis 0x0FFB ist reserviert, nicht automatisch null.

0x1000 liegt ausserhalb des neuen Frames.