

# Probeklausur: Mikrocomputertechnik 1

Bearbeitungszeit: 90 Minuten · Gesamtpunktzahl: 100 Punkte

## Musterlösung

Name: \_\_\_\_\_ Matrikelnummer: \_\_\_\_\_

Kurs / Studiengruppe: \_\_\_\_\_

Erlaubte Hilfsmittel: Das offizielle RISC-V Green Card / Reference Sheet (wird ausgeteilt).

| Aufgabe | Thema                           | Punkte     | erreicht |
|---------|---------------------------------|------------|----------|
| 1       | Zahlendarstellung               | 10         |          |
| 2       | Code-Analyse / Tracing          | 15         |          |
| 3       | C-to-Assembly                   | 25         |          |
| 4       | Funktionen / Stack (Kurzfragen) | 15         |          |
| 5       | Steuerwerk / Datenpfad          | 15         |          |
| 6       | Pipelining / Hazards            | 20         |          |
|         | <b>Summe</b>                    | <b>100</b> |          |

### Aufgabe 1: Zahlendarstellung (10 Punkte)

1. Wandeln Sie  $85_{10}$  in eine 8-Bit-Binärzahl und in Hexadezimal um. (4 Pkt)
2. Bilden Sie das 8-Bit-Zweierkomplement von  $-85$ . (4 Pkt)
3. Welches Byte liegt in Little-Endian an Adresse  $0x1000$ , wenn das Wort  $0xAABBCCDD$  ab  $0x1000$  gespeichert wird? (2 Pkt)

### Musterlösung Aufgabe 1 (10 Punkte)

1.  $0101\ 0101 = 0x55$  (4 Pkt)
2. Invertieren  $1010\ 1010$ ,  $+1 \rightarrow 1010\ 1011 = 0xAB$  (4 Pkt)
3. Least Significant Byte  $DD$  (2 Pkt)

### Aufgabe 2: Code-Analyse / Tracing (15 Punkte)

Alle Register starten bei 0. Welchen dezimalen Wert enthalten  $t0$ ,  $t1$  und  $t2$  nach Ausführung?

```
li t0, 5
li t1, 3
sub t2, t0, t1
slli t2, t2, 2
add t0, t0, t2
```

- $t0 = \underline{\hspace{2cm}}$  (8 Pkt)
- $t1 = \underline{\hspace{2cm}}$  (2 Pkt)
- $t2 = \underline{\hspace{2cm}}$  (5 Pkt)

### Musterlösung Aufgabe 2 (15 Punkte)

- $t0 = 13, t1 = 3, t2 = 8$
- Trace:  $5 - 3 = 2, 2 \ll 2 = 8, 5 + 8 = 13$

### Aufgabe 3: C-to-Assembly (25 Punkte)

Übersetzen Sie den C-Code in RISC-V-Assembler. Nutzen Sie `s0` für `sum`, `t0` für `i`. Invertierte Abbruchbedingung (`bge` / `bgt`).

```
int sum = 0;
int i = 1;

while (i <= 10) {
    sum = sum + i;
    i++;
}
```

### Ihre Assembler-Lösung

#### Musterlösung Aufgabe 3 (25 Punkte)

```
li s0, 0          # sum = 0          (4 Pkt)
li t0, 1          # i = 1            (3 Pkt)
li t1, 11         # Limit für bge    (3 Pkt)
While_Start:
    bge t0, t1, While_End  # i >= 11? (6 Pkt)
    add s0, s0, t0        # sum = sum + i (4 Pkt)
    addi t0, t0, 1        # i++        (3 Pkt)
    j While_Start         (2 Pkt)
While_End:
```

Alternative: `li t1, 10` und `bgt t0, t1, While_End`.

### Aufgabe 4: Funktionen und Stack (15 Punkte)

Beantworten Sie kurz:

1. Welche Register übergibt der Caller typischerweise für die ersten beiden Argumente? (3 Pkt)
2. Ist `ra` Caller-saved oder Callee-saved — und warum muss eine Non-Leaf-Funktion `ra` sichern? (6 Pkt)
3. Skizzieren Sie den Prolog einer Leaf-Funktion, die nur `s0` auf dem Stack sichert (Wortgranularität wie in Venus; reale ABI: 16-Byte-Alignment). (6 Pkt)

#### Musterlösung Aufgabe 4 (15 Punkte)

1. `a0, a1` (3 Pkt)
2. `ra` ist **Caller-saved** (bzw. gehört dem Caller); eine Non-Leaf-Funktion überschreibt `ra` beim eigenen `jal` und muss den alten Rückkehrwert daher im Prolog auf dem Stack sichern (6 Pkt).
3. Beispiel (4 Pkt Prolog + 2 Pkt Epilog-Idee):

```
addi sp, sp, -4
sw    s0, 0(sp)
# ... Rumpf ...
lw    s0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
ret
```

### Aufgabe 5: Steuerwerk / Datenpfad (15 Punkte)

Füllen Sie die Wahrheitstabelle für `sub` und `lw` aus (0, 1 oder *X*). Signalnamen nach Patterson & Hennessy (Kurskonvention).

| Instruktion      | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch |
|------------------|--------|----------|----------|---------|----------|--------|
| <code>sub</code> |        |          |          |         |          |        |
| <code>lw</code>  |        |          |          |         |          |        |

**Musterlösung Aufgabe 5** (15 Punkte; 1 Pkt pro Zelle + 3 Pkt für vollständige korrekte Zeilen)

| Instruktion      | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch |
|------------------|--------|----------|----------|---------|----------|--------|
| <code>sub</code> | 0      | 0        | 1        | 0       | 0        | 0      |
| <code>lw</code>  | 1      | 1        | 1        | 1       | 0        | 0      |

### Aufgabe 6: Pipelining und Hazards (20 Punkte)

5-stufige Pipeline mit Hazard Detection und Forwarding. Füllen Sie das Timing-Raster aus und markieren Sie Stalls.

```
lw t0, 0(a0)
addi t0, t0, 5
add t1, t0, t0
```

| Befehl / Takt               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <code>lw t0, 0(a0)</code>   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <code>addi t0, t0, 5</code> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <code>add t1, t0, t0</code> |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Musterlösung Aufgabe 6** (20 Punkte)

| Befehl \ Takt               | 1  | 2  | 3  | 4     | 5  | 6   | 7  | 8 |
|-----------------------------|----|----|----|-------|----|-----|----|---|
| <code>lw t0, 0(a0)</code>   | IF | ID | EX | MEM   | WB |     |    |   |
| <code>addi t0, t0, 5</code> |    | IF | ID | STALL | EX | MEM | WB |   |

| Befehl \ Takt  | 1 | 2 | 3  | 4     | 5  | 6  | 7   | 8  |
|----------------|---|---|----|-------|----|----|-----|----|
| add t1, t0, t0 |   |   | IF | STALL | ID | EX | MEM | WB |

- lw-Durchlauf korrekt (4 Pkt)
- Load-Use-Stall in Takt 4 für **addi** (8 Pkt)
- Verschiebung von **add** (4 Pkt)
- Zwischen **addi** und **add** reicht Forwarding (4 Pkt)

Korrekturhinweis: Bubble / wiederholtes ID bzw. IF statt „STALL“ sind äquivalent, wenn die Timing-Lage stimmt.