# Übungsblatt 6: Hardware-Beschleunigung

**Mikrocomputertechnik 3 · Datenbedarf, Pufferbesitz und Fristen auf Papier**

## Ziel und Arbeitsweise

Die sechs Pflichtaufgaben sind ohne Platine oder Simulator auf Papier lösbar. Sie berechnen Grenzen, verfolgen Speicheradressen und begründen sichere Pufferübergaben. DMA bedeutet Direct Memory Access, direkter Speicherzugriff; CPU Central Processing Unit, Prozessor.

**Bearbeitungszeit:** etwa 60–75 Minuten selbstständig. **Orientierungspunkte:** 32. Im Unterricht sind 55 Minuten angeleitete Arbeitsphasen vorgesehen: Aufgabe 1 (10 min), Aufgaben 2–3 (15 min), Aufgabe 4 (15 min), Aufgaben 5–6 (15 min). Lösungsbesprechungen gehören zu den Vorlesungsphasen.

Geben Sie Rechenweg, Einheiten und Modellgrenzen an. Ein Byte hat acht Bits, MB bedeutet $10^6$ Bytes, MiB $2^{20}$ Bytes. Hexadezimale Adressen beginnen mit `0x`. Geräteadressen, Zählergrenzen, Cachegrößen und Zeitwerte sind Lehrannahmen, keine zugesicherte Plattform.

## Aufgabe 1: Leitung und CPU-Budget (6 Punkte)

Ein vollständiges Bild besitzt $320 \times 240$ Pixel im Format RGB565: Red, Green, Blue mit fünf, sechs und fünf Bits, insgesamt zwei Bytes je Pixel. Ein SPI, Serial Peripheral Interface, überträgt ideal ein Bit je SCK, Serial Clock oder Takt, ohne Pausen und Kommandobytes.

1. Berechnen Sie die Bildgröße und die Nutzdatenrate für 60 vollständige Bilder pro Sekunde. (2 P)
2. Berechnen Sie die idealen maximalen Bildraten bei 10 MHz und 50 MHz SCK. Kann DMA allein 60 Bilder/s ermöglichen? (1 P)
3. Die CPU hat 100 MHz. Bei 10 MHz SCK fallen modellhaft 150 CPU-Takte fester Interruptaufwand je Meldung an. Berechnen Sie den Bedarf bei einer Meldung je Byte und je sechzehn Bytes. Wie ist ein Bedarf über 100 % zu interpretieren? (2 P)
4. Bestimmen Sie die ideale Leitungszeit für 1 MiB bei 10 MHz SCK. Weshalb ergibt die Rechnung für 1 MB eine andere Zeit? (1 P)

**Ihre Rechnungen und Grenzbegründungen:**

## Aufgabe 2: Adressen, Elemente und Blöcke (6 Punkte)

Es gelten bereits DMA-sichtbare 32-Bit-Modelladressen und gleiche Quell- und Zielbreite. COUNT ist die Anzahl der **Elemente**, nicht generell die Bytezahl. Inkrement bedeutet Erhöhen um die Elementbreite.

1. Beim Senden von vier Bytes beginnt die Quelle bei `0x20001000`, das UART-TX-Register liegt bei `0x40010004`. Schreiben Sie die vier Paare aus Quell- und Zieladresse auf. UART heißt Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, TX Transmit. (1 P)
2. Beim Empfang liegt ADC_DATA fest bei `0x40011000`. Acht 16-Bit-Messwerte sollen ab `0x20002000` gespeichert werden. Nennen Sie die ersten vier Adresspaare, die Gesamtbytezahl und die Zieladresse des letzten Elements. ADC heißt Analog-to-Digital Converter, Analog-Digital-Wandler. (2 P)
3. Ein Byte-Transfer ist auf 65535 Elemente je Auftrag begrenzt. Zerlegen Sie 1000000 Bytes in möglichst wenige Aufträge. Wie viele volle Blöcke und welche Restlänge entstehen? (1 P)
4. Ermitteln Sie die Rückgabe der folgenden C-Funktion für `(70000, 65535)`, `(20, 65535)` und `(0, 65535)`. Welche Gefahr bleibt bei `limit = 0` für eine Schleife, die erst nach einem positiven Block fortschreitet? (1 P)

```c
uint16_t next_block(uint32_t remaining, uint16_t limit) {
    if (remaining < limit)
        return (uint16_t)remaining;
    return limit;
}
```

5. Ein 32-Bit-Zugriff verlangt hier eine durch vier teilbare Geräteadresse. Prüfen Sie `0x20001002` und `0x20001004`. Erzeugt ein C-Cast eines CPU-Zeigers automatisch eine gültige DMA-Geräteadresse? Begründen Sie kurz. (1 P)

`remaining` ist die verbleibende Elementzahl, `limit` die positive Auftragsgrenze. `uint16_t` und `uint32_t` sind vorzeichenlose 16- beziehungsweise 32-Bit-Typen aus `<stdint.h>`. Eine Rückgabe null erlaubt **keinen** Hardwarestart; dessen Zählersemantik müsste gesondert dokumentiert sein.

**Ihre Adresstabelle und Blockrechnung:**

## Aufgabe 3: Wann gehört der Puffer wieder der CPU? (5 Punkte)

Für einen endlichen normalen Sendeauftrag dokumentiert der Treiber: DMA-TC, Transfer Complete, bestätigt die erfolgreiche letzte Speicherbewegung und das Ende weiterer Zugriffe auf den Quellpuffer. Ein Peripherie-FIFO, First In, First Out, und ein Schieberegister können anschließend noch Daten an die Leitung abgeben.

1. Die CPU verändert den Quellpuffer, während DMA daraus liest. Warum ist das trotz gültiger Speicheradresse ein Fehler? (1 P)
2. Ein SPI-Gerät verlangt aktives CS, Chip Select, bis das letzte Taktbit übertragen wurde. Darf CS unmittelbar bei DMA-TC deaktiviert werden? Welche zweite Bedingung ist nötig? (1 P)
3. Ist der Quellpuffer unter der obigen normalen Abschlussgarantie bei DMA-TC wieder nutzbar? Wie unterscheidet sich das von TC im Circular Mode, dem fortlaufenden Umlaufbetrieb? (1 P)
4. Ein Timeout läuft ab, bevor der Auftrag erfolgreich abgeschlossen ist. Formulieren Sie den Abbruchweg einschließlich einer zweiten, begrenzten Wartefrist. Was passiert mit dem Puffer, wenn ruhender DMA nicht bestätigt werden kann? (2 P)

**Ihre Zustandsfolge und Begründungen:**

## Aufgabe 4: Sichtbarkeit und ganze Cachezeilen (6 Punkte)

Es gilt ein **nicht kohärenter Write-Back-Daten-Cache**: Neue CPU-Werte können zunächst nur in einer lokalen Kopie liegen; DMA greift auf den Speicher dahinter zu. Die Cachezeile hat 32 Bytes. Clean schreibt Dirty-Daten zurück; Invalidate verwirft die Cachekopie. Dirty heißt geändert und noch nicht zurückgeschrieben.

1. Beim Senden enthält der Speicher das Hexbyte `11`, die CPU hat im Cache `22` geschrieben, die Zeile ist Dirty. Was liest DMA ohne Wartung? Beschreiben Sie eine sichere Übergabe. (1 P)
2. Beim Empfang bleibt eine alte Dirty-Kopie `AA` im Cache, DMA schreibt `55` in den Speicher. Was könnte ein CPU-Cache-Hit liefern, und was bewirkt späteres Write-Back? Warum genügt blindes Clean nach dem Empfang nicht? (2 P)
3. Ein Puffer beginnt bei `0x20001003` und umfasst 100 Bytes. Bestimmen Sie das exklusive Ende, die letzte enthaltene Byteadresse, den vollständigen Cache-Wartungsbereich und dessen Länge. Wie viele Bytes außerhalb des Puffers werden dabei mitbetroffen? (2 P)
4. Die Randbytes enthalten fremde Dirty-Variablen. Nennen Sie eine sichere Layoutregel. Ersetzt ein RISC-V-`fence` automatisch die Cache-Wartung? Reicht ein Linkerbereich namens `RAM_UNCACHED` als Beweis für einen geeigneten DMA-Puffer? (1 P)

Ein exklusives Ende bezeichnet die erste **nicht** enthaltene Adresse. RISC-V ist die Prozessor-Befehlssatzarchitektur. `fence` ordnet Speicherzugriffe gemäß seiner Plattformverwendung; `RAM_UNCACHED` ist zunächst nur ein gewählter Bereichsname.

**Ihre Wertfolge und Skizze der Cachezeilen:**

## Aufgabe 5: Ping-Pong-Frist und Ringrückstand (5 Punkte)

Ein Mono-Audiostrom enthält 44100 Samples pro Sekunde mit 16 Bit je Sample. Ein Ping-Pong-Sendepuffer besitzt zwei Hälften zu je 2048 Bytes. DMA liest erst A, dann B, dann wieder A. Die CPU darf die jeweils verlassene Hälfte nachfüllen.

1. Berechnen Sie Datenrate und Halbzeit $T_H$. Ein Nachfüllen benötigt höchstens 3 ms Reaktionslatenz, 18 ms Arbeit und 1 ms Veröffentlichung. Passt das Fenster? Reichen 30 ms Arbeit allein? (2 P)
2. HT, Half Transfer, wird beim ersten Wechsel A nach B gesetzt. Die CPU bearbeitet dieses Flag erst bei $2T_H + 1$ ms. Welche Hälfte liest DMA dann? Erlaubt das alte HT-Flag einen Schreibzugriff auf A? (1 P)
3. Ein unabhängiger Empfangsring hat $N = 8$ Plätze. Konsistent bekannte Gesamtzähler melden $P = 14$ geschriebene und $C = 5$ verarbeitete Samples; die Samples sind ab null nummeriert. Berechnen Sie Rückstand, beide Ringpositionen und deren Differenz modulo acht. Welches unverarbeitete Sample ist bereits überschrieben? (2 P)

`P` und `C` sind hier **gegebene Gesamtzähler**, keine automatisch aus einem einzelnen Flag ableitbaren Werte. Ein gesetztes Statusbit kann mehrere Ereignisse zusammenfassen.

**Ihre Zeitachse und Ringbelegung:**

## Aufgabe 6: Rechtecktransfer und begründete Auswahl (4 Punkte)

Ein RGB565-Bild mit zwei Bytes je Pixel hat 320 Pixel je Zeile und beginnt bei `0x20001000`. Die Koordinaten starten bei null. Ein Rechteck ab $x = 10$, $y = 20$ mit vier Pixeln Breite und drei Zeilen Höhe soll ab `0x20008000` dicht gepackt werden. Pitch ist der Byteabstand zwischen zwei Zeilenanfängen.

1. Bestimmen Sie Quell-Pitch, kopierte Bytes je Zeile, Abstand vom Ende einer kopierten Zeile zum nächsten Quellanfang und Gesamtbytezahl des Rechtecks. (1 P)
2. Berechnen Sie die drei Quell- und Zielanfangsadressen. Warum genügt ein einziger linearer 24-Byte-Auftrag aus der Quelle nicht? Nennen Sie eine passende Zerlegung. (2 P)
3. Ein anderer Sensor liefert nur sechs Bytes je 10 ms. Muss dafür DMA gewählt werden? Begründen Sie die Auswahl mit CPU-Aufwand, Frist und Komplexität. (1 P)

**Ihre Zeilenadressen und Entscheidung:**

### Optional: zwei reine C-Rechenfunktionen am Host prüfen

Diese Vertiefung benötigt einen C-Compiler am normalen Rechner. Sie prüft **keinen** Hardwaretreiber und führt keine Gerätezugriffe aus. Speichern Sie die folgende Datei als `dma_rechnen.c`.

```
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>

static uint16_t next_block(uint32_t remaining, uint16_t limit) {
    if (remaining < limit)
        return (uint16_t)remaining;
    return limit;
}

static uint64_t covered_end(uint32_t start, uint32_t bytes) {
    uint64_t end = (uint64_t)start + bytes;
    return (end + 31u) & ~UINT64_C(31);
}

int main(void) {
    printf("Block: %" PRIu16 "\n", next_block(1000000u, 65535u));
    printf("Ende: 0x%08" PRIX64 "\n",
           covered_end(UINT32_C(0x20001003), 100u));
    return 0;
}
```

Bauen und starten Sie beispielsweise mit:

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Werror dma_rechnen.c -o dma_rechnen
./dma_rechnen
```

Erwartet werden `Block: 65535` und `Ende: 0x20001080`. Ändern Sie die Eingaben auf `remaining = 0`, `limit = 0` sowie `start = 0x20001000`, `bytes = 32`. Erklären Sie die Ergebnisse.

`covered_end` berechnet ausschließlich die Geometrie eines positiven Bytebereichs mit 32 Bytes je Cachezeile. `start` ist dessen Anfang, `bytes` seine Länge und `end` das exklusive Ende. `uint64_t` ist ein vorzeichenloser 64-Bit-Typ. Der Cast erfolgt **vor** der Addition; `UINT64_C(31)` erzeugt die Maske in derselben Breite. `~` invertiert Bits, `&` verknüpft sie bitweise. Die Druckmakros `PRIu16` und `PRIX64` aus `<inttypes.h>` passen das Ausgabeformat an die Typen an.

Der Aufrufer prüft vorher positive Länge und gültigen Gerätebereich. Null Bytes bedeuten keinen Wartungsauftrag. Die Rückgabe ist kein Beweis für Erreichbarkeit, exklusive Cachezeilen oder eine ausgeführte Cache-Wartung. Ein passender Hardwaretreiber benötigt zusätzlich dokumentierte Request-Zuordnung, Registersemantik, Adressabbildung, Synchronisation, Fehlerbehandlung und ein bestätigtes Ende aller Zugriffe.