Přepínač

angl. Radio Button Slouží pro výběr pouze jedné možnosti ze seznamu možností. UKÁZKA ŘÁDKOVÝ FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Vyberte prosím jednu odpověď BLOKOVÝ FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Vyberte prosím jednu odpověď Dokumentace k použití přepínačů je k dispozici <u>zde</u> **☑**.

Responzivní (RWD) zobrazení

Slouží pro zobrazení na menších zařízeních (mobilech, tabletech).

Pro představu, jak se má komponenta chovat na jiném zařízení, lze náhled komponenty zmenšit podle potřeby. Ke zmenšení dojde stisknutím pravého okraje a potáhnutím doleva. Komponenta se automaticky přeskládá podle míry zmenšení.

Použití

Přepínač použijte pro seznam dvou a více možností, které se vzájemně vylučují. Uveďte jasně přesně danou akci, která bude následovat v případě, že uživatel daný přepínač vybere. Pokud může uživatel vybrat více než jednu možnost, použijte Zaškrtávací pole

- Uživatel může vybrat vždy pouze jednu možnost
- Jednotlivé možnosti zarovnávejte pod sebe
- Používejte pouze tam, kde existuje výběr alespoň ze dvou možností
- Pro výběr pouze jedné možnosti (např. souhlas se zpracováním osobních údajů) použijte vždy zaškrtávací pole

NADPISY

U skupiny přepínačů uveďte nadpis, kterým uživateli poskytnete celkový kontext čeho se skupina přepínačů týká.

OZNAČENÍ

Každý přepínač má přiřazené stručné označení, které je:

- krátké, srozumitelné a výstižné
- umístěné vpravo od přepínače

Dvojtečka za označení nepatří.

Pro další vysvětlení používejte text nápovědy pod označením.