Таблиця станів регістрів при $g = 1$ (множення 1 способом):

$Z = X \cdot Y =, 0111 \times , 0101$:

№	RG1 15 0	RG2 15 0	RG3 15 0	CT 4 0	Мікрооперації
–	0000000000000000	000000000000011**1**	0000000000000101	10000	`RG1 = 0, RG2 = X, RG3 = 0.Y;` `CT = n = 16;`
1	+0000000000000000 0000000000000101 0000000000000101 *Після зсуву:* 0000000000000010	0000000000000111 *Після зсуву:* 100000000000001**1**		01111	`RG1 = RG1 + RG3;` `RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
2	+0000000000000010 0000000000000101 0000000000000111 *Після зсуву:* 0000000000000011	1000000000000011 *Після зсуву:* 110000000000000**1**		01110	`RG1 = RG1 + RG3;` `RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
3	+0000000000000011 0000000000000101 0000000000001000 *Після зсуву:* 0000000000000100	1100000000000001 *Після зсуву:* 011000000000000**0**		01101	`RG1 = RG1 + RG3;` `RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
4	0000000000000100 *Після зсуву:* 0000000000000010	0110000000000000 *Після зсуву:* 001100000000000**0**		01100	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
5	0000000000000010 *Після зсуву:* 0000000000000001	0011000000000000 *Після зсуву:* 000110000000000**0**		01011	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
6	0000000000000001 *Після зсуву:* 0000000000000000	0001100000000000 *Після зсуву:* 100011000000000**0**		01010	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
7	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	1000110000000000 *Після зсуву:* 010001100000000**0**		01001	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
8	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0100011000000000 *Після зсуву:* 001000110000000**0**		01000	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
9	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0010001100000000 *Після зсуву:* 000100011000000**0**		00111	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
10	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0001000110000000 *Після зсуву:* 00001000110000**0**		00110	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
11	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0000100011000000 *Після зсуву:* 0000010001100000		00101	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
12	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0000010001100000 *Після зсуву:* 000001000110000**0**		00100	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
13	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0000001000110000 *Після зсуву:* 00000010001100**0**		00011	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
14	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0000000100011000 *Після зсуву:* 000000001000110**0**		00010	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
15	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0000000010001100 *Після зсуву:* 0000000001000110		00001	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`
16	0000000000000000 *Після зсуву:* 0000000000000000	0000000001000110 *Після зсуву:* 0000000000100011		00000	`RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2],` `CT = CT - 1;`

Знаковий біт мантиси Z : $1 \oplus 0 = 1$ (число від'ємне). Тобто Z = 11.00000000000000000000000100011 (-35) в ПК коді = 11.11111111111111111111111011101 в ДК коді = FFFF FFDD в шістнадцятковому.