

Таблиця станів регістрів при $g = 1$ (множення 1 способом):

$Z = X \cdot Y = ,0111 \times ,0101 :$

№	RG1 150	RG2 150	RG3 150	CT 40	Мікрооперації
–	0000000000000000	0000000000000111	0000000000000101	10000	RG1 = 0, RG2 = X, RG3 = 0.Y; CT = n = 16;
1	+0000000000000000 0000000000000101 ----- 0000000000000101 Після зсуву: 0000000000000010	0000000000000111 Після зсуву: 1000000000000011		01111	RG1 = RG1 + RG3; RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
2	+0000000000000010 0000000000000101 ----- 0000000000000111 Після зсуву: 0000000000000011	1000000000000011 Після зсуву: 1100000000000001		01110	RG1 = RG1 + RG3; RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
3	+0000000000000011 0000000000000101 ----- 0000000000001000 Після зсуву: 0000000000000100	1100000000000001 Після зсуву: 0110000000000000		01101	RG1 = RG1 + RG3; RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
4	0000000000000100 Після зсуву: 0000000000000010	0110000000000000 Після зсуву: 0011000000000000		01100	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
5	0000000000000010 Після зсуву: 0000000000000001	0011000000000000 Після зсуву: 0001100000000000		01011	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
6	0000000000000001 Після зсуву: 0000000000000000	0001100000000000 Після зсуву: 1000110000000000		01010	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
7	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	1000110000000000 Після зсуву: 0100011000000000		01001	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
8	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0100011000000000 Після зсуву: 0010001100000000		01000	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
9	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0010001100000000 Після зсуву: 0001000110000000		00111	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
10	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0001000110000000 Після зсуву: 0000100011000000		00110	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
11	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0000100011000000 Після зсуву: 0000010001100000		00101	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
12	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0000010001100000 Після зсуву: 0000001000110000		00100	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
13	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0000001000110000 Після зсуву: 0000000100011000		00011	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
14	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0000000100011000 Після зсуву: 0000000010001100		00010	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
15	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0000000010001100 Після зсуву: 0000000001000110		00001	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;
16	0000000000000000 Після зсуву: 0000000000000000	0000000001000110 Після зсуву: 0000000000100011		00000	RG1 = 0.r[RG1], RG2 = RG1[0].r[RG2], CT = CT - 1;

Знаковий біт мантиси $Z : 1 \oplus 0 = 1$ (число від’ємне). Тобто $Z = 11.000000000000000000000000100011$ (-35) в ПК коді = 11.11111111111111111111111011101 в ДК коді = FFFF FFDD в шістнадцятковому.