

CHIMAX 8.1 活動電纜配線圖

一. 0.75mmX36芯 扁平電纜

呂昭東 104/12/25

C B 1 4 P			
電 纜 番 號	4 2	門機	
		AC22	AC21
		電燈	
		AC12	AC11
		1 號	

C B 2 14 P			
電 纜 線 番 號	18	OV	24V
	16	NOR	OP
	14	PE	DZ
	12	HOD	HOU
	10	DO2	DO1
	8	A2	A1
	6	G2	G1
		5 號	

C B 3 12 P			
電 纜 線 番 號	30	TEL	TEL
	28	FR2	FR1
	26	{D-}	B/S
	24	T/L	R
	22	6G	6V
	20	D-	D+
		19 號	

二. DMC 開門機控制 1

紅	AC	AC	黑	AC(紅). AC(黑) (門機電源110V或220V)
綠	DMC	DM a	白	DMC(綠). DM a(白) (門機共點.開門接點) a接點
綠	DMC	DM b	黃	DMC(綠). DM b(黃) (門機共點.關門接點) b接點

三. 安全邊SOS (門擋) 0.75mmX3C電纜線X4.5M 3.96mmx2P母莫仕座 白色

