

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

54) No projeto de um painel supervisão do qual faz parte um mostrador com dois displays de sete segmentos operados por varredura, o projetista investiga por que o mostrador exibe o valor 19 em uma situação na qual deveria exibir 15.

Navegando pelo código em C para o microcontrolador que comanda o painel, ele encontra o trecho responsável pela exibição. Nesse trecho, que utiliza funções nomeadas de forma autoexplicativa, ele encontra

a) ...
Carrega(1);
LigaDezena();

Aguarda();
DesligaDezena();

Carrega(5);
LigaUnidade();
Aguarda();
DesligaUnidade();
...

b) ...
Carrega(1);
LigaDezena();
DesligaDezena();
Aguarda();

Carrega(5);
LigaUnidade();
DesligaUnidade();
Aguarda();
...

c) ...
LigaDezena();
Carrega(1);
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Carrega(5);
DesligaUnidade();
Aguarda();
...

d) ...
Carrega(1);
LigaDezena();
Aguarda();
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Carrega(5);
Aguarda();
DesligaUnidade();
...

e) ...
LigaDezena();
Aguarda();
Carrega(1);
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Aguarda();
Carrega(5);

DesligaUnidade();
...
