AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $P = U \times I \times \cos \varphi$ pour 230 V, 10 A et $\cos \varphi = 0{,}8$.

2 Un appareil consomme 920 W sous 230 V et 5 A. Calcule son facteur de puissance.

3 Un appareil de 2 300 W fonctionne sous 230 V avec $\cos \varphi = 1$. Calcule l'intensité.

4 La puissance active est-elle une puissance moyenne ou maximale ?

5 Le facteur de puissance peut-il être supérieur à 1 ?

6 À puissance égale, le facteur de puissance diminue. Comment varie l'intensité ?

7 Un appareil de 1,5 kW fonctionne pendant 4 h. Calcule l'énergie consommée.

8 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 6 kWh.

9 Écris la formule qui donne I à partir de $P = U \times I \times \cos \varphi$.

10 Calcule 230 × 0,9.

11 Calcule 4 140 ÷ 207.

12 Lequel a le meilleur facteur de puissance : un radiateur ou un moteur ?