AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 2 A. Calcule le produit $U \times I$.

460 W

2 Convertis une puissance de 2 300 W en kilowatts.

2,3 kW

3 Convertis une puissance de 0,75 kW en watts.

750 W

4 Un appareil de 3 kW fonctionne pendant 2 h. Calcule l'énergie consommée.

6 kWh

5 Quelle est l'unité usuelle de l'énergie électrique sur une facture ?

le kilowattheure (kWh)

6 Convertis une durée de 30 min en heures.

0,5 h

7 Un appareil de 1 150 W fonctionne sous 230 V avec cos φ = 1. Calcule l'intensité.

5 A

8 Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

9 Quelle est la fréquence du réseau électrique français ?

50 Hz

10 Calcule la période d'une tension de 50 Hz.

20 ms

11 Calcule 230 × 10.

2 300

12 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 10 kWh.

2,50 €