ACTIVITÉ 1

# La plaque du poste à souder

**Objectif :** lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.


45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer




## SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?




Plaque signalétique d'un poste à souder




## DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : $U$ pour une tension en volts (V), $I$ pour une intensité en ampères (A), f pour une fréquence en hertz (Hz), S ou P pour une puissance (VA, W). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**.

**1** Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

| Grandeur | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| tension d'alimentation | | | |
| fréquence | | | |
| intensité absorbée maximale | | | |
| courant de soudage maximal | | | |

**2** Le poste fonctionne-t-il en courant continu ou alternatif ? Justifie. APP

**3** Le poste absorbe au maximum 16 A sur le réseau. Une prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Peut-on y brancher en même temps un touret à meuler qui absorbe 3 A ? Justifie. ANA

**4** Le courant de soudage (200 A) est bien plus grand que le courant pris sur la prise (16 A). Est-ce le même courant ? Que fait le poste ? ANA

ACTIVITÉ 1

# La plaque du poste à souder

**Objectif :** lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

**5** Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher. COM