COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

I. Énergie, puissance et durée

À RETENIR · ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée t reçoit une énergie électrique :

$$E = _____$$

Dans le système international : E en _____, P en _____, t en _____.

On en déduit P = _____ et t = _____. L'énergie est _____ de fonctionnement.

EXEMPLE

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse en joules. RÉA

APPLICATION 1

Une lampe de 60 W reste allumée 30 secondes.

1. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

2. Combien de temps une lampe de 10 W met-elle pour recevoir la même énergie ? RÉA

II. Le kilowattheure

À RETENIR · KILOWATTHEURE

Pour l'électricité de la maison ou de l'atelier, on utilise le kilowattheure (kWh) : c'est l'énergie reçue _____ pendant _____.

Avec P en _____ et t en _____, $E = P \times t$ donne l'énergie en kWh.

1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = _____

Le compteur électrique mesure _____. Le fournisseur facture chaque kWh.

EXEMPLE

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en kWh, puis son coût. RÉA

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

APPLICATION 2

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 h 30 min par jour.

1. Calcule l'énergie consommée chaque jour en kWh. RÉA

2. Calcule le coût de cette énergie pour une semaine de 5 jours, à 0,25 € le kWh. RÉA

APPLICATION 3

Une batterie de visseuse stocke 36 Wh.

1. Convertis cette énergie en joules (1 Wh = 3 600 J). RÉA

2. La visseuse reçoit 72 W. Combien de temps peut-elle fonctionner ? RÉA