

Aufgabenstellung



Abbildung 1: Wurfanzeige





Abbildung 2: Wurfanzeige angeschalten

Das Ziel ist auf der erhaltenen Wurfanzeige ein paar Würfe anzuzeigen und einer davon ist ein Kranzwurf. Beim Kranzwurf blinken alle Lampen 5 mal.



Der I2C IC (MCP23016) hat zwei Ports GP0 und GP1 welche durch setzen der Bits des Registers 0x00 bzw. 0x01 auf High oder Low gelegt werden. Zugriff auf GP0 „wrapped“ zum GP1, das bedeutet schreibt man zwei Byte in GP0 wird der zweite Byte in GP1 geschrieben. Zu Beginn müssen die GP Pins als Ausgang konfiguriert werden.

Durch setzen der GP Pins können die LEDs der Wurfanzeige angeschalten werden.

Ergebnis




Abbildung 3: Bitposition für jede Lampe

Quellcode

```
#include "i2c.h"
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>

// Register Adressen für MCP23016
static const uint8_t GP0 = 0x00; // Output Register
static const uint8_t IODIR0 = 0x06; // IO Direction Register
static const uint8_t ICON0 = 0x0A; // Frequency Register

// Adresse des I2C IC + A2 bis A0 sind high + write enable
static const uint8_t ADDR = 0x4E;

// MCP23016 initialisieren als Ausgang
void init_mcp23016(void) {
    // sende i2c manuell da der angesteuerte I2C IC (MCP23016) 16 bit hat
    i2c_start();
    i2c_send(ADDR);
    i2c_send(IODIR0);
    i2c_send(0x00); // Alle IO Pins auf Ausgabe
    i2c_send(0x00);
    i2c_stop();
}

// 16 bit LED Status anzeigen
void display(uint16_t led_states) {
    // sende i2c manuell da der angesteuerte I2C IC (MCP23016) 16 bit hat
    i2c_start();
    i2c_send(ADDR);
```

```

i2c_send(GP0); // wähle Eingabe auf IO Pins
i2c_send(led_states);
i2c_send(led_states >> 8);
i2c_stop(); // Stop nach jeden Befehl, falls man keinen reset durchführt
}

// Alle Lampen blinken lassen
void blink(void) {
    for (uint8_t count = 0; count < 5; count++) {
        display(0xFFFF);
        _delay_ms(100);
        display(0x0000);
        _delay_ms(100);
    }
}

int main(void) {
    i2c_init();
    init_mcp23016();


    while (1) {
        // Wurf 1: Kegel 0, 1, 2, 3
        display(0x000F);
        _delay_ms(1000);

        // Wurf 2: Kegel 4 und Schwein
        display(0x0050);
        _delay_ms(1000);


        // Wurf 3: Kranz
        display(0x0100);
        _delay_ms(500);
        blink();
    }
}

```

Verdrahtungsplan



Schaltplan



Pinout des Anschlusses (D-Sub 9)

