Logical operators binary truth table definition

Input		Output				
		Conjunction	Exclusive or	Disjunction	Conditional	Biconditional
p	q	$p \wedge q$	$p \oplus q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	F	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F
F	T	F	T	T	T	F
F	F	F	F	F	T	T
		"p and q"	"p xor q"	"p or q"	"if p then q"	"p if and only if q"

Logical operators truth tables

Truth tables: Input-output tables where we use T for 1 and F for 0.

Input		Output		
		Conjunction	**Exclusive or**	**Disjunction**
p	q	$p \wedge q$	$p \oplus q$	$p \vee q$
T	T	T	F	T
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	F	F
				

Input	Output
	Negation
p	$\neg p$
T	F
F	T
	

CC BY-NC-SA 2.0 Version October 20, 2026 (1)