# 珞研27单科卷-国网其他工学-电力系统

共 40 题（单选 / 多选 / 判断）　限时建议 90 分钟　卷末附答案速查与逐题解析

## 一、电力系统（40 题）

1. 继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本设备，任何电力元件不得在无保护的状态下运行。（）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

2. 超高压的范围是（　　）。（2025国网一批）

A. <font face="Times New Roman">A.1-3kV</font>

B. <font face="Times New Roman">B.35-220kV</font>

C. <font face="Times New Roman">C.330-1000kV</font>

D. <font face="Times New Roman">D.500-1000kV</font>

3. 我国电力网络目前的额定电压主要有（）。

A. A.3kV<font face="宋体">，</font>6kV<font face="宋体">，</font>10kV<font face="宋体">，</font>35kV<font face="宋体">，</font>110kV<font face="宋体">，</font>220kV<font face="宋体">，</font>330kV<font face="宋体">，</font>500kV

B. B.3kV<font face="宋体">，</font>6kV<font face="宋体">，</font>10kV<font face="宋体">，</font>35kV<font face="宋体">，</font>155kV<font face="宋体">，</font>300kV<font face="宋体">，</font>500kV

C. C.3kV<font face="宋体">，</font>6kV<font face="宋体">，</font>10kV<font face="宋体">，</font>35kV<font face="宋体">，</font>66kV<font face="宋体">，</font>154kV<font face="宋体">，</font>230kV<font face="宋体">，</font>500kV

D. D.3kV<font face="宋体">，</font>6kV<font face="宋体">，</font>10kV<font face="宋体">，</font>35kV<font face="宋体">，</font>115kV<font face="宋体">，</font>230kV<font face="宋体">，</font>300kV<font face="宋体">，</font>500kV

4. 以下属于大接地电流系统的是（）。

A. <font face="Times New Roman">A</font>.<font face="宋体">中性点直接接地</font>

B. B.<font face="宋体">中性点不接地</font>

C. <font face="Times New Roman">C</font>.<a name="_Hlk172140197"></a><font face="宋体">中性点经消弧线圈接地</font>

D. <font face="Times New Roman">D</font>.<font face="宋体">中性点经小电阻接地</font>

5. 下面不属于物理储能的是（　　）。（2021国网一批）

A. A.<font face="宋体">抽水蓄能</font>

B. B.<font face="宋体">压缩空气储能</font>

C. <font face="Times New Roman">C</font>.<font face="宋体">飞轮储能</font>

D. D.<font face="宋体">超导储能</font>

6. 以下设备中，不属于一次设备的是（)。

A. A.断路器

B. B.隔离开关

C. C.电容器

D. D.电能表

7. 对于一个变比为110±2*2.5%/10.5kV的普通降压变压器而言，如果发现降压变压器二次侧电压为9.8kV，则变压器一次侧的抽头应调整到-2.5%或者-5%的位置。（）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

8. 断路器触点间建弧时，游离率（ ）去游离率。

A. A.<font face="宋体">大于</font>

B. B.<font face="宋体">小于</font>

C. C.<font face="宋体">等于</font>

D. D.<font face="宋体">无法确定</font>

9. 变压器副边绕组的额定电压通常高于接入点的电网标称电压。（）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

10. 关于电力系统日有功负荷曲线，下面说法错误的是()。

A. A.<font face="宋体">电力系统日有功负荷曲线反映了系统中用电设备消耗的有功功率随时间变化的情况</font>

B. B.<font face="宋体">电力系统的日有功最大负荷小于系统中用户的日有功最大负荷之和</font>

C. C.<font face="宋体">电力系统的日有功最大负荷</font><font face="宋体">大</font><font face="宋体">于系统中用户的日有功最大负荷之和</font>

D. D.<font face="宋体">不同行业的有功功率日负荷曲线不尽相同</font>

11. 中断供电后可能造成大量减产，影响城市中居民的正常活动电力负荷属于一级负荷。（）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

12. 从技术和经济角度看，最适合担负系统调频任务的发电厂是（）。

A. A.<font face="宋体">具有调整库容的大型水电厂</font>

B. B.<font face="宋体">核电厂</font>

C. C.<font face="宋体">火力发电厂</font>

D. D.<font face="宋体">径流式大型水力发电厂</font>

13. 开关站与变电所的区别在于（）。

A. A.<font face="宋体">没有主变压器</font>

B. B.<font face="宋体">进出线为同一电压等级</font>

C. C.<font face="宋体">站用电的电源取自站外其他高压或中压线路</font>

D. D.<font face="宋体">以上都正确</font>

14. （　　）具有运行方式灵活和反应快速等特点，在电力系统中可以发挥削峰填谷、调峰、调相、紧急事故备用和黑启动等多种功能。（2022国网一批）

A. A.<a name="_Hlk190191661"></a><font face="宋体">抽水蓄能电站</font>

B. B.<font face="宋体">风电</font>

C. C.<font face="宋体">水电</font>

D. D.<font face="宋体">火电</font>

15. 电力系统短路故障属于纵向故障。（ ）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

16. () 的作用是将系统的高电压转为低电压。

A. A.电压互感器

B. B.电流互感器

C. C.断路器

D. D.隔离开关

17. 特高压输电的优点包括（）。

A. <font face="Times New Roman">A</font>.<font face="宋体">输电距离远</font>

B. B.<font face="宋体">功率损耗小</font>

C. <font face="Times New Roman">C</font>.<font face="宋体">绝缘要求低</font>

D. <font face="Times New Roman">D</font>.<font face="宋体">无特高压直流输电方式</font>

18. 水轮机、汽轮机等属于电力系统的组成设备（　　）。

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

19. 以下不属于生产和转换电能的设备的是（)

A. A.发电机

B. B.电动机

C. C.变压器

D. D.断路器

20. 大容量发电厂发出的电能主要靠（）送到负荷集中地区。

A. A.<font face="宋体">高压网络</font>

B. B.<font face="宋体">低压网络</font>

C. C.<font face="宋体">输电网络</font>

D. D.<font face="宋体">配电网络</font>

21. 大气过电压又称为（）。

A. A.<font face="宋体">感应雷过电压、内部过电压</font>

B. B.<font face="宋体">感应雷过电压、外部过电压</font>

C. C.<font face="宋体">雷电过电压、外部过电压</font>

D. D.<font face="宋体">直击雷过电压、内部过电压</font>

22. 电力系统经济运行的基本要求是（）。

A. A.<font face="宋体">电力系统经济运行是在保证电力系统正常可靠运行的前提下，使运行成本最低，无需考虑电能质量要求</font>

B. B.<font face="宋体">提高电能生产和输送的效率，降低供电成本是电力系统运行的首要任务，对可靠和优质供电可放宽要求</font>

C. C.<font face="宋体">在电力系统保证正常可靠运行和电能质量的前提下，尽量提高电能生产和输送的效率，降低供电成本</font>

D. D.<font face="宋体">在提高电能生产和输送的效率，降低供电成本的前提下，保证电力系统正常可靠运行和电能质量。</font>

23. 特高压输电技术可以实现电能的大容量、远距离传输。

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

24. 110kV及以上电力系统中性点一般采用直接接地方式。（ ）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

25. 输电线路遭受的直击雷过电压不包括。（）

A. <font face="Times New Roman">A</font>.<font face="宋体">雷击塔顶的过电压</font>

B. <font face="Times New Roman">B</font>.<font face="宋体">雷击架空地线档距中间</font><font face="Times New Roman">1</font>/3<font face="宋体">位置的过电压</font>

C. <font face="Times New Roman">C</font>.<font face="宋体">雷电绕过架空地线击于导线的过电压</font>

D. <font face="Times New Roman">D</font>.<font face="宋体">沿着输电线路入侵变电站的过电压</font>

26. 电力系统年最大负荷曲线通常用于（）。

A. A.<font face="宋体">安排发电设备检修计划</font>

B. B.<font face="宋体">计算电力网的电能损耗</font>

C. C.<font face="宋体">电力系统发电计划</font>

27. 雷电过电压的防护措施包括（ ）。

A. A.<font face="宋体">安装避雷针</font> 

B. B.<font face="宋体">架设避雷线</font> 

C. C.<font face="宋体">安装避雷器</font> 

D. D.<font face="宋体">降低杆塔接地电阻</font> 

28. 混合式抽水蓄能电站上水库没有或只有很少的天然径流，水体在上、下水库间循环使用。（　　）

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

29. 消弧线圈如果采用全补偿，发生单相接地时，可能会使系统（）。

A. A.<font face="宋体">失去稳定</font>  

B. B.<font face="宋体">产生谐振</font>

C. C.<font face="宋体">接地电流增加</font>

D. D.<font face="宋体">保护误动</font>

30. 我国电力系统给定的允许频率偏差是（）。

A. A.±0.2Hz

B. B.-0.2~+0.5Hz

C. C.±(0.2~0.5)Hz

D. D.±0.5Hz

31. 以下关于抽水蓄能电站的功能描述，错误的是？（　　）

A. A.<font face="宋体">具备事故备用和黑启动能力</font>

B. B.<font face="宋体">提高电力系统灵活性和可靠性</font>

C. C.<font face="宋体">在电网低谷时储存电能，在电网高峰时发电</font>

D. D.<font face="宋体">完全不受电价机制的影响</font>

32. 属于我国线路等级的是（）。

A. A.500kV<font face="宋体">、</font>220kV<font face="宋体">、</font>110kV<font face="宋体">、</font>33kV<font face="宋体">、</font>10kV

B. B.550kV<font face="宋体">、</font>220kV<font face="宋体">、</font>110k<font face="宋体">、</font>35kV<font face="宋体">、</font>10kV

C. C.500kV<font face="宋体">、</font>242kV<font face="宋体">、</font>121kK<font face="宋体">、</font>35kV<font face="宋体">、</font>10kV

D. D.500kV<font face="宋体">、</font>220kV<font face="宋体">、</font>110kV<font face="宋体">、</font>35kV<font face="宋体">、</font>10kV

33. 避雷网既能防止直击雷，又能在一定程度上防护感应雷。

A. A.<font face="宋体">正确</font>

B. B.<font face="宋体">错误</font>

34. 电气主要接线要求（　　）。【2026国网一批其他工学真题】

A. A.<font face="宋体">可靠性</font>

B. B.<font face="宋体">灵活性</font>

C. C.<font face="宋体">经济性</font>

D. D.<font face="宋体">简洁性</font>

35. 下列设备中，具有通断负荷电流和短路电流的是（)。 A熔断器 B断路器 C隔离开关 D负荷开关

36. 电力线路等值参数中消耗有功功率的是（ ）

A. A.<font face="宋体">电阻</font>

B. B.<font face="宋体">电感</font>

C. C.<font face="宋体">电导</font>

D. D.<font face="宋体">电容</font>

37. 变电站的电气系统，按其作用分为一次系统和（）。

A. A.<font face="宋体">模拟系统</font>

B. B.<font face="宋体">数字系统</font>

C. C.<font face="宋体">二次系统</font>

D. D.<font face="宋体">变换系统</font>

38. 下列哪个不是输配电组成部分。（　　）（2025国网一批）

A. <font face="Times New Roman">A.</font><font face="宋体">发电站</font>

B. <font face="Times New Roman">B.</font><font face="宋体">输电线路</font>

C. <font face="Times New Roman">C.</font><font face="宋体">升降变压器</font>

D. <font face="Times New Roman">D.</font><font face="宋体">配电线路</font>

39. 下列对我国电力系统发展概况及前景说法不正确的是（　　）。（2020国网一批）

A. A.<font face="宋体">随着我国社会的发展，电力工业装机容量不断提高</font>

B. B.<font face="宋体">我国电力系统朝着特高压、大水电、大核电、小火电的方向发展</font>

C. C.<font face="宋体">我国电力系统要采用电力市场，即采用市场的方式配置资源</font>

D. D.<font face="宋体">我国电力系统要逐步实现电网智能化</font>

40. 110kv及以上电力系统应采用的中性点运行方式为（）。

A. A.<font face="宋体">直接接地</font>

B. B.<font face="宋体">不接地</font>

C. C.<font face="宋体">经消弧线圈接地</font>

D. D.<font face="宋体">不接地或经消弧线圈接地</font>

# 答案速查

珞研27单科卷-国网其他工学-电力系统

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 2.C | 3.A | 4.AD | 5.D | 6.D |
| 7.A | 8.A | 9.A | 10.C | 11.B | 12.A |
| 13.D | 14.A | 15.B | 16.A | 17.AB | 18.B |
| 19.D | 20.C | 21.C | 22.C | 23.A | 24.A |
| 25.D | 26.A | 27.ABCD | 28.B | 29.B | 30.C |
| 31.D | 32.D | 33.A | 34.ABC | 35.B | 36.AC |
| 37.C | 38.A | 39.B | 40.A | | |

# 逐题解析

珞研27单科卷-国网其他工学-电力系统

1. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】继电保护可以反应设备和元件异常或故障运行状态，保证系统正常运行，所以元件应在保护的作用下运行。</font>

2. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font><font face="Times New Roman">C</font><font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">低压：交流电压为有效值</font><font face="Times New Roman">1KV</font><font face="宋体">及以下的电压等级，通常包括</font><font face="Times New Roman">220V</font><font face="宋体">和</font><font face="Times New Roman">380V</font><font face="宋体">。中压：</font><font face="Times New Roman">1kV</font><font face="宋体">至</font><font face="Times New Roman">35kV</font><font face="宋体">的电压等级。高压：交流电压为有效值</font><font face="Times New Roman">1KV</font><font face="宋体">及以上、</font><font face="Times New Roman">330kV</font><font face="宋体">以下的电压等级。（也可以指</font><font face="Times New Roman">35</font><font face="宋体">及以上，</font><font face="Times New Roman">330kV</font><font face="宋体">以下的电压等级）超高压：交流电压为有效</font><font face="Times New Roman">330kV</font><font face="宋体">及以上、</font><font face="Times New Roman">1000KV</font><font face="宋体">以下的电压等级。特高压：交流电压为有效值</font><font face="Times New Roman">1000kV</font><font face="宋体">及以上的电压等级。</font>

3. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】我国的电力网额定电压等级有：</font><font face="Times New Roman">3kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">6kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">10kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">35kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">(60)kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">110kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">220kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">330kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">500kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">750kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">1000kV</font><font face="宋体">。</font>

4. 答案 AD <font face="宋体">【答案】</font>AD<font face="宋体">【解析】中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地和中性点经高电阻接地属于小电流接地系统</font><font face="宋体">。</font>

5. 答案 D <font face="宋体">【答案】</font>D<font face="宋体">【解析】储能可分为物理储能、化学储能、电磁储能等。超级电容器、超导储能属于电磁储能。</font>

6. 答案 D 【答案】D<font face="Times New Roman">【解析】</font><font face="Times New Roman">电能表不属于一次设备。</font>

7. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">二次侧电压偏低，应当降低变比（也就是将高压侧抽头向下调整）。使得在一次侧电压不变的前提下，二次侧电压升高。</font>

8. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】建弧时，游离率大于去游离率。</font>

9. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】</font><font face="MS Gothic">‌</font><font face="宋体">一般副边（二次侧）高</font><font face="宋体">5</font>%<font face="宋体">或者</font><font face="宋体">1</font>0%<font face="宋体">。</font>

10. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font>C<font face="宋体">【解析】选项</font>A<font face="宋体">为是有功负荷的定义。根据日有功负荷曲线的特征，电力系统的实际负荷不可能同时出现在用户有功负荷的最大处或最小处</font><font face="Times New Roman">,</font><font face="宋体">故日有功最大负荷应小于用户日有功最大负荷之和</font>,<font face="宋体">日有功最小负荷应大于用户的日有功最小负荷之和，故选项</font>C<font face="宋体">说法是错误的</font><font face="宋体">。</font>

11. 答案 B <font face="宋体">【答案】</font>B<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">属于二级负荷</font><font face="宋体">。</font><font face="宋体">大家需体会一级、二级负荷直接描述的差异。一般来说，凡是涉及到人身安全、极其严重的政治、经济、社会因素影响的都是一级负荷，其余是二级。</font>

12. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】水电厂可以调频调峰，一般是具有调整库容的大型水电厂进行调节。只有在洪水（丰水）季节会考虑中温中压火电厂。</font>

13. 答案 D <font face="宋体">【答案】</font>D<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">开关站与变电所的区别在于</font>:(1)<font face="宋体">没有主变压器</font>;(2)<font face="宋体">进出线属同一电压等级</font>;(3)<font face="宋体">站用电的电源引自站外其他高压或中压线路。</font>

14. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】抽水蓄能电站的作用。</font>

15. 答案 B <font face="宋体">【答案】</font>B<font face="宋体">【解析】短路属于横向故障。</font>

16. 答案 A 【答案】A<font face="Times New Roman">【解析】</font><font face="Times New Roman">电压互感器并在电路中，将高电压转化为低电压。</font>

17. 答案 AB <font face="宋体">【答案】</font>AB<font face="宋体">【解析】线路在输送的功率和距离一定的情况下，电压愈高则电流愈小，导线截面和线路中的功率损耗愈小。同时，电压愈高线路的绝缘要求愈高，变压器和开关设备的价格愈高，选择电压等级要权衡经济效益</font><font face="宋体">。</font>

18. 答案 B <font face="宋体">【答案】</font>B<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">水轮机、汽轮机等属于动力系统的组成设备。</font>

19. 答案 D 【答案】D<font face="Times New Roman">【解析】</font><font face="Times New Roman">生产和转换电能的设备包括发电机、变压器和电动机。如发电机将机械能转换成电能，电动机将电能转换成机械能，变压器将电压升高或降低以满足输配电需要。断路器属于开关设备。所以本题选</font>D。

20. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font>C<font face="宋体">【解析】输电网络在电力系统中起着至关重要的作用。它负责将发电厂产生的电能高效、安全地传输到各个负荷集中地区，确保电能的稳定供应。输电网络的设计和运行需要考虑到多种因素，包括电压等级、线路损耗、电网稳定性等，以确保电能的可靠传输</font><font face="MS Gothic">‌</font><font face="宋体">。</font>

21. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font><font face="Calibri">C</font><font face="宋体">【解析】基本定义，大气过电压可以称为雷电过电压或者外部过电压。注意：雷电过电压包括直击雷和感应雷过电压。</font>

22. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font><font face="Times New Roman">C</font><font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">基本定义</font><font face="宋体">。</font>

23. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">特高压输电技术主要用于实现电能的大容量、远距离传输，重点在于电能输送环节。</font>

24. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】</font>110kV<font face="宋体">及以上系统采用直接接地方式；</font><font face="Times New Roman">35kV</font><font face="宋体">及以下系统采用不接地方式。</font>

25. 答案 D <font face="宋体">【答案】</font><font face="Times New Roman">D</font><font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">雷电入侵波不属于直击雷过电压</font>

26. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">根据各负荷曲线的用途可知，制订年最大负荷曲线可选取一年中处在最小负荷处安排发电设备的检修；制订年持续有功负荷曲线可用于估算全年用电量或计算电力网的电能损耗；制订日有功负荷曲线可用于短期负荷预测并按预测的负荷曲线责成各电厂按既定的计划发电。故正确答案应选</font>A<font face="宋体">。</font> <font face="宋体">知识点：负荷曲线的用途</font>

27. 答案 ABCD <font face="宋体">【答案】</font>ABCD<font face="宋体">【解析】安装避雷针可防止直击雷；架设避雷线能保护输电线路免受直击雷；安装避雷器可限制雷电侵入波过电压；降低杆塔接地电阻能减小雷击杆塔时塔顶电位，降低线路绝缘承受的过电压，这些都是雷电过电压的有效防护措施，答案为</font> ABCD<font face="宋体">。</font>

28. 答案 B <font face="宋体">【答案】</font>B<font face="宋体">【解析】混合式抽水蓄能电站中，上水库通常设计有或本身就有一定的天然流量，以补充蒸发和渗漏造成的水量损失。</font>

29. 答案 B <font face="宋体">【答案】</font>B<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时，无论不对称电压的大小如何，都将因发生串联谐振而使消弧线圈感受到很高的电压，故答案选</font>B<font face="宋体">。</font> <font face="宋体">知识点：消弧线圈补偿方式</font>

30. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font>C<font face="宋体">【解析】我国额定频率为</font><font face="Times New Roman">50Hz</font><font face="宋体">，正常运行时允许的偏移为</font><font face="Times New Roman">±(0.2~0.5)Hz</font><font face="宋体">。</font><font face="Times New Roman">±0.2Hz</font><font face="宋体">适用于在</font><font face="Times New Roman">3000MW</font><font face="宋体">以上的大型电力系统；</font><font face="Times New Roman">±0.5Hz</font><font face="宋体">适用于小型电力系统。</font>

31. 答案 D <font face="宋体">【答案】</font>D<font face="宋体">【解析】抽水蓄能电站的核心功能包括削峰填谷、事故备用、调频、黑启动等，能有效提高电力系统的灵活性和可靠性。在电网负荷低谷时储存电能，在负荷高峰时发电，是其主要运行模式。由于电价机制的不够科学，投资回报问题会影响抽水蓄能的发展，因此</font>D<font face="宋体">错误。</font>

32. 答案 D <font face="宋体">【答案】</font>D<font face="宋体">【解析】我国的电力网额定电压等级有：</font><font face="Times New Roman">3kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">6kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">10kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">35kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">(60)kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">110kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">220kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">330kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">500kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">750kV</font><font face="宋体">、</font><font face="Times New Roman">1000kV</font><font face="宋体">。</font>

33. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】避雷网通过接闪防止直击雷，其良好的接地和屏蔽作用能减少感应雷影响，该说法正确。</font>

34. 答案 ABC <font face="宋体">【答案】</font>ABC<font face="宋体">【解析】没有简洁性。</font>

35. 答案 B <font face="Arial">【答案】</font><font face="Arial">B【解析】断路器有专门的灭弧装置，而且灭弧能力很强悍，所以可以接通或者关断负荷电流、过负荷电流和短路电流。熔断器只能断开短路电流，不能接通。隔离开关没有灭弧装置，灭弧只能靠空气，无法接通或者断开负荷电流、过负荷电流和短路电流。负荷开关有简单的灭弧装置，接通或断开负荷电流和过负荷电流可以，短路电流开断不了。所以选B。</font>

36. 答案 AC <font face="宋体">【答案】</font>AC<font face="宋体">【解析】消耗有功功率的参数有：电阻、电导。</font>

37. 答案 C <font face="宋体">【答案】</font>C<font face="宋体">【解析】</font>a.<font face="宋体">此题主要考察电力系统的分类。</font> b.<font face="宋体">按作用主要分为一次系统和二次系统。</font> c.<font face="宋体">解此题的关键是直选题。</font> d.<font face="宋体">此题标准答案是</font><font face="Times New Roman">C</font><font face="宋体">。</font>

38. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】基础题，输配电组成部分指的就是电力网络，包括输电线路、配电线路、变电站（升压、降压变压器）等。</font>

39. 答案 B <font face="宋体">【答案】</font>B<font face="宋体">【解析】小火电通常指的是小型燃煤电厂，这种电厂效率低、污染大，不符合我国当前推动能源结构优化和绿色发展的政策方向。我国正在逐步淘汰落后的小火电，推动能源生产和消费革命，以实现清洁低碳、安全高效的能源体系。</font>

40. 答案 A <font face="宋体">【答案】</font>A<font face="宋体">【解析】</font><font face="宋体">我国电力系统中，中性点接地方式：</font>330KV<font face="宋体">和</font><font face="Times New Roman">500KV</font><font face="宋体">系统</font><font face="Times New Roman">——</font><font face="宋体">中性点全接地方式；</font><font face="Times New Roman">110KV</font><font face="宋体">和</font><font face="Times New Roman">220KV</font><font face="宋体">系统</font><font face="Times New Roman">——</font><font face="宋体">中性点有效接地方式；</font><font face="Times New Roman">60KV</font><font face="宋体">以下系统</font><font face="Times New Roman">——</font><font face="宋体">中性点小电流接地方式；其中</font><font face="Times New Roman">35~60KV</font><font face="宋体">系统</font><font face="Times New Roman">——</font><font face="宋体">经消弧线圈接地方式</font><font face="Times New Roman">3~10KV</font><font face="宋体">系统</font><font face="Times New Roman">——</font><font face="宋体">中性点不接地方式</font> <font face="宋体">一般认为</font>3~60KV<font face="宋体">系统，当单相接地时电容电流超过</font><font face="Times New Roman">10A</font><font face="宋体">，则中性点应装消弧线圈。</font> <font face="宋体">根据以上规定，正确答案应选</font>A<font face="宋体">。</font> <font face="宋体">知识点：中性点运行方式</font>