珞研27模拟卷-国网其他工学-第3套

共 100 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、行测（20 题）

1. 战略思维能力就是高瞻远瞩、统揽全局，善于把握事物发展总体趋势和方向的能力；历史思维能力就是知古鉴今，善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力；辩证思维能力就是承认矛盾、分析矛盾、解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。 ①客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物、分析问题、解决问题 ②从政治上认识和判断形势，通过纷繁复杂的表面现象把握事物的本质和发展的内在规律，在解决突出问题中实现关键突破，在把握全局中推进各项工作 ③认真研究社会发展规律，把握全球发展的进程，对未来作出准确预判，未雨绸缪，顺应世界发展的大趋势，做人类文明的推动者和引领者 根据上述定义，下列哪项判断最为准确?

   A. A.①体现的是战略思维能力，②体现的是历史思维能力，③体现的是辩证思维能力

   B. B.①体现的是辩证思维能力，②体现的是战略思维能力，③体现的是历史思维能力

   C. C.①体现的是战略思维能力，②体现的是辩证思维能力，③体现的是历史思维能力

   D. D.①体现的是辩证思维能力，②体现的是历史思维能力，③体现的是战略思维能力

2. 近年来，随着外部环境和我国发展所具有的要素禀赋的变化，市场和资源两头在外的国际大循环动能明显减弱，而我国内需潜力不断释放，国内大循环活力日益强劲，客观上有着_____的态势，对这个客观现象，理论界进行了很多讨论，可以继续深化研究，并提出_____。 填入横线处的词语最恰当的一项是（）。

A. A.缺一不可 深谋远虑

B. B.等量齐观 远见卓识

C. C.取而代之 肺腑之言

D. D.此消彼长 真知灼见

3. 虽然人们总是假定，只要不断_____人类的理性水平，并使信息透明化，就能_____谣言产生的土壤，但迄今为止这一直只是_____，而且很可能永远无法实现。 依次填入画横线部分最恰当的一项是（）。

A. A.强化 逃离   假设

B. B.提高 消费   噱头

C. C.增强 避免   前提

D. D.提升 消弭   理想

4. 从符号化到数字化，信息在人类进化和文明发展中的重要性毋庸置疑。如果说符号化产生了知识的“宝库”，那么作为数字化的产物，大数据将成为人类的“超级矿藏”，其资源性、基础性与战略性的价值已经_____。为应对大数据时代的到来，国际竞争正在悄然展开。 填入画横线部分最恰当的一项是（）。

A. A.略胜一筹

B. B.今非昔比

C. C.不可胜数

D. D.初露峥嵘

5. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（）。



A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

6. 如果仅从文物价值来看，纸质版的古籍文献的确不适宜大规模地向读者开放，否则，因为频繁翻阅以及由此带来的细菌侵入，必定会在很大程度上影响它们的保存。但如果从史料价值来看，它却本应该向社会开放，因为只有这样，古籍的文献价值才能得到充分实现，学术研究也才可能取得长足的进步。 这段文字重在说明古籍文献（）。

A. A.需要民众参与研究

B. B.保护技术有待提高

C. C.是否开放是一个难题

D. D.文物属性更应受到重视

7. -9，6，3，12，27，（　　）

A. A.64

B. B.65

C. C.66

D. D.67

8. 否认是一种简单原始的无意识的心理防御机制，通过否认，把那些已经发生的令人痛苦的事实变成根本不存在的东西，避免心理上的不安和痛苦。 根据上述定义，下列不属于否认的是（）。

A. A.孩子在车祸中丧生，妈妈无法接受，依然照常做饭、整理爱子房间，等孩子回来

B. B.小琴因为室友太吵而无法专心复习考试，于是听起了音乐，她告诉妈妈考试前应该放松才能发挥好

C. C.一位癌症患者不承认自己的病情，主动打电话告诉朋友自己身体很好

D. D.张女士的丈夫向她提出离婚，她不愿意接受，依旧照常等丈夫下班，对丈夫很好

9. 我们不得不承认，今天是一个影像主导传播的时代。人们获取信息的渠道主要是四块屏幕——电脑、电视、电影和手机，它们主导了我们这个时代的感知系统，甚至决定着我们对这个世界的认知。如果我们不能利用视觉媒介有效地传播文化，还只停留在文字的地界内，也许就会被这个由视觉符号覆盖的时代所淘汰。 这段文字意在说明（）。

A. A.新媒体时代是由视觉符号覆盖的时代

B. B.影像内容比文字更容易为人们所接受

C. C.当代应更多的利用影像媒介传播文化

D. D.当今人们获取信息的渠道更加多元化

10. 意志：磨炼（）

A. A.校对：仔细

B. B.品德：思想

C. C.卓越：追求

D. D.灵魂：净化

11. 近日，一项研究指出，完全杜绝胆固醇的摄入并不能改善心脑血管疾病。他们的依据是一份实验报告，报告显示实验中的被试人员（均为心脑血管病患者）每天摄入适量胆固醇的同时达到了改善心脑血管疾病的目的。研究人员解释说，这是由于人体内的胆固醇分为“好”胆固醇与“坏”胆固醇，“好”胆固醇对改善心脑血管疾病是有益的。 以下哪项如果为真，能削弱研究人员的观点？

A. A.每天摄入适量的胆固醇有助于人体营养均衡，提高身体的免疫力

B. B.被试人员停止摄入胆固醇后，心脑血管疾病的病情又有加重的迹象

C. C.每天摄入胆固醇会增加健康人罹患糖尿病的风险

D. D.没有摄入胆固醇与每天摄入胆固醇的心脑血管疾病患者相比，病情改善的程度更好

12. 在一些城市的流调报告中，相继出现了“只提地点不提人”的信息公布新方式，得到了舆论的高度____。在新增确诊病例的流调报告中隐去患者的个人信息，改为以涉及区域和场所信息披露为主，这一做法受到了不少媒体和网民的称赞，“不提人”更显对人的____。 填入横线处的词语最恰当的一项是（）。


A. A.关注   体谅

B. B.认可   尊重

C. C.评价   关爱

D. D.肯定   重视

13. B、C、D四个图形中选出最合适的一个，使得它保持题干四个图形所呈现的规律性：



A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

14. ①现在许多机关单位人事管理水平还停留在纸介质的基础上 ②随着计算机技术、网络技术和信息技术的发展，现在办公系统更趋于系统化、科学化和网络化 ③它的主要目的是实现信息交流和信息共享，提供协同工作的手段，提高办公的效率，让人们从繁琐的有纸办公中解脱出来 ④这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多的人力和物力 ⑤网络办公自动化系统是计算机技术和网络迅速发展的一个办公应用解决方案 ⑥在信息时代，这种传统的管理方式必然被计算机为基础的信息管理所取代 将以上6个句子重新排列，语序正确的是(　　)。

A. A.②⑤③①④⑥

B. B.②⑤①③⑥④

C. C.⑤③②⑥①④

D. D.⑤①④⑥③②

15. 现在一般认为不对称飞羽的出现和飞行起源相关。巨嵴彩虹龙的发现把不对称飞羽的出现时间提早了至少1000万年。从尾前部向后部，巨嵴彩虹龙的尾羽的不对称性逐渐减弱，这种转化趋势也与现生飞行鸟类相一致，表明彩虹龙的大尾扇很可能在其“四翼”飞行中发挥着作用。与后部不同，巨嵴彩虹龙前肢上的飞羽却几乎对称。研究还发现，它的颈部、胸部以及尾基部等处的羽毛中，存在着与现生鸟类蜂鸟的彩虹颜色羽毛色素体相似的扁饼状色素体。因此推断彩虹龙很可能有鲜艳的羽色。 根据这段文字，下列说法正确的是：

A. A.巨嵴彩虹龙和现生鸟类蜂鸟有着相似的羽色

B. B.巨嵴彩虹龙是迄今发现的最早具有不对称飞羽的动物

C. C.巨嵴彩虹龙的发现加强了“不对称飞羽和飞行起源相关”的说法

D. D.巨嵴彩虹龙从尾后部、尾前部，再到前肢，羽毛不对称性逐渐减弱

16. 很多书法名篇其实都是书写的诗文草稿，书写者心中吞吐珠玉，笔下挥墨成文。颜真卿所书《祭侄文稿》，国恨家仇郁结于胸，一注笔端，写至最后已无意点画，满腔愤懑倾泻而下，文辞沉郁痛切，书法润后复枯，这正是作者的情感达于文辞、形诸笔墨的结果。而《兰亭序》则是作者信笔拈来，盎然之意形成了流转丰美的文辞表达，书法也形成一种灵动晓畅、节奏鲜明的特色。情势之不同，影响着文辞的表达，同时也影响了用笔的力量与笔势，这赋予书法以生命的气息，形成了各不相同的书法风格。 这段文字意在强调（）。

A. A.书法家首先要精于诗文创作

B. B.书法家的心理状态会影响作品风格

C. C.书法创作上反对理性化的刻意安排

D. D.《祭侄文稿》和《兰亭序》异曲同工

17. 广告、点击量变现和会员付费，是现阶段视频平台的三大主要收入来源。从国内近几年的发展态势来看，该视频平台公司的会员付费模式备受国内同行的青睐和追捧。从2009年到2018年，该视频平台公司的市值增长了约60倍，目前高达1293亿美元，在众多科技股中表现抢眼。但即使这样的“巨无霸”，现在也面临着会员增长的压力，这部分收入未来恐怕难以填补其在原创内容领域巨额投入的缺口。 根据这段文字，下列说法正确的是：

A. A.该视频平台公司的广告收入没有会员付费收入高

B. B.该视频平台公司的会员付费模式优于国内视频网站

C. C.该视频平台公司的市值增长主要依靠会员付费收入

D. D.该视频平台公司的点击量变现收入比不上国内视频网站

18. 目前我国的青光眼患者有2000万人左右，特别是原发性青光眼中的闭角型青光眼是危害我国中老年人视觉健康的主要疾病。青光眼是一种常见的严重危害人类视觉健康的致盲性眼病，是一组以特征性视神经萎缩和视野缺损为共同特征的疾病，病理性眼压增高是其主要危险因素。长期的高眼压可导致患者眼睛受到不可逆的永久损害。因此，了解青光眼的发病特点，及早发现和治疗是非常重要的。（） 接下来，作者最有可能阐述的是：

A. A.青光眼是如何引起的

B. B.青光眼的具体症状

C. C.青光眼的检查内容

D. D.青光眼的治疗方法

19. 乙、丙、丁四支球队打单循环赛，规则是胜、平、负各积2分、1分、0分，甲赢了乙，乙赢了丙，丙赢了丁，丁赢了甲；甲至少平了一场，乙只赢了一场；甲和丁积分相同。由此可以推出：

A. A.丙队积分高于其他队

B. B.乙队积分低于丁队

C. C.甲队积分高于丙队

D. D.四队积分均相同

20. 上午：下午：夜晚

A. A.秒：分：时

B. B.有理数：无理数：实数

C. C.青年：中年：老年

D. D.正常：非正常：状态

二、数学（24 题）

21. 若  是具有连续导数的函数，且  ，设   ，则  （ ）。

A. A.

B. B.

C. C.1

D. D.1/3

22. 若$f(x)$在$[0,1]$上连续且可导，$f(1)-f(0)=1$，$I=\int_0^1[f'(x)]^2dx$，则有（ ）

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

23. 奇函数$f(x)$在闭区间$[-1,1]$上可导，且$f'(x)\le M$（M为正常数），则必有（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

24. 已知函数$f(x)=x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt$,则  （ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

25. 设周期函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导，周期为4，又$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线$y=f(x)$在点$(5,f(5))$处的切线的斜率为（ ）。

A. A.0.5

B. B.0

C. C.

D. D.

26. 如果函数$|f(x)|$在a连续，那么  也在a连续。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

27. 设总体X的均值 、方差σ^2均未知，$X_1,X_2,\cdots X_n$为取自该总体的一组样本，则以下说法正确的是（　　）。

A. A.样本标准差S不是的无偏估计

B. B.样本的2阶中心距是 的一个无偏估计

C. C.样本均值 是的无偏估计

D. D.样本方差是 的一个无偏估计

28. 下列选项正确的是（ ）。

A. A.若X与Y独立，则E(XY)=E(X)E(Y)

B. B.若X与Y不相关，则E(XY)=E(X)E(Y)

C. C.若E(XY)=E(X)E(Y)，则 

与 

独立

D. D.若E(XY)=E(X)E(Y)，则 

与 

不相关

29. 曲线$y=x^3-x$在点$(1,0)$处的切线是（ ）。【2020】

A. A. 

B. B. 

C. C. 

D. D. 

30. 某商店10月1日开业后，每天的营业额均以100元的速度上涨，已知该月15日这一天的营业额为5000元，问该商店10月份的总营业额为多少元？

A. A.163100

B. B.158100

C. C.155000

D. D.150000

31. 函数$y=4x-x^2$在$(-\infty,+\infty)$内是凹的。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

32. 若$\begin{bmatrix}1&1\\2&2\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}2&3\\4&6\end{bmatrix}$，则X=（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

33. 设$f(x)=\begin{cases}x+2, & x<1\\ x^2-x+2, & x\geq 1\end{cases}$，求$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=$（ ）。

A. A.1

B. B.2

C. C.1或2

D. D.不存在

34. 已知产品的废品率$p=0.005$，则10000件产品中废品数不大于70的概率为0.9977，其中$\Phi(2.84)=0.9977$。（）

A. A.正确

B. B.错误

35. 二元函数$z=3+\left(x^2+y^2\right)$的最小值点是$(0,0)$。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

36. A，B，C为随机事件，A发生必导致B与C最多有一个发生，则有（　　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

37. 设$f(x)=\arccos x^2$，则$f'(x)=$（　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

38. 设3阶矩阵$A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$若$A$的伴随矩阵的秩等于1，则必有（　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

39. 设$X\sim N(0,1)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为简单随机样本，判断统计量$(\frac{n}{3}-1)\frac{\sum_{i=1}^{3}X_i^2}{\sum_{i=4}^{n}X_i^2}$服从分布（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

40. 设甲乙进行象棋比赛，在不考虑和棋的情况下，考虑事件A={甲胜乙负}，则$\overline{A}$={甲负乙胜}。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

41. 设直线方程为：$x=y-1=z$，平面方程为：$x-2y+z=0$，则直线与平面（）。

A. A.重合

B. B.平行不重合

C. C.垂直相交

D. D.相交不垂直

42. 当$x\to 0$，与x等价的无穷小是（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

43. 设随机变量X与Y相互独立，方差$D(X)=1$，$D(Y)=3$，方差$D(2X-Y)$等于（　）。

A. A.7

B. B.

C. C.1

D. D.4

44. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是一组样本，则以下叙述错误的是（）。【南网2024一批-54】

A. A.称为样本均值

B. B.称为k阶样本中心矩

C. C.称为样本方差

D. D.称为k阶样本原点矩

三、电力系统（20 题）

45. 电力网络中，各点电压的不对称程度主要由（）分量决定。

A. A.零序分量

B. B.负序分量

C. C.正序分量

D. D.三相相量

46. 下列系统范围最大的是（ ）

A. A.输电网

B. B.配电网

C. C.电力系统

D. D.动力系统

47. 输电线路雷害事故的防护措施主要用“四道防线”，下列哪几项属于这“四道防线。（　　）

A. A.防直击

B. B.防闪络

C. C.防建弧

D. D.防漏电

48. 开合断断路器与隔开开关的配合顺序关系（ ）

A. A.先开断路器，再开隔离开关；先合断路器，再合隔离开关

B. B.先开断路器，再开隔离开关；先合隔离开关，再合断路器

C. C.先开隔离开关，再开断路器；先合隔离开关，再合断路器

D. D.先开隔离开关，再开断路器；先合断路器，再合隔离开关

49. 直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。例如架空线路、直流发电机、控制电缆等。（）

A. A.正确

B. B.错误

50. 电力系统经济运行的基本要求是（）。

A. A.电力系统经济运行是在保证电力系统正常可靠运行的前提下，使运行成本最低，无需考虑电能质量要求

B. B.提高电能生产和输送的效率，降低供电成本是电力系统运行的首要任务，对可靠和优质供电可放宽要求

C. C.在电力系统保证正常可靠运行和电能质量的前提下，尽量提高电能生产和输送的效率，降低供电成本

D. D.在提高电能生产和输送的效率，降低供电成本的前提下，保证电力系统正常可靠运行和电能质量。

51. 电流互感器二次侧为什么不能开路（　　）？（2025国网一批）

A. A.过电流

B. B.大电流

C. C.高电压

D. D.低电压

52. 锂离子电池采用有机电解液，存在一定的安全隐患，在低温条件下不适合快充快放。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

53. 继电保护装置接到指令就动作，没有接到指令就不动作是继电保护的（　　）性的体现。（2025国网一批）

A. A.选择性

B. B.速动性

C. C.灵敏性

D. D.可靠性。

54. 水力发电厂的能量转换过程为（）。

A. A.水的位能→动能→机械能→电能

B. B.水的位能→机械能→动能→电能

C. C.水的动能一位能→机械能→电能

D. D.水的动能→机械能→动能→电能

55. 关于GIS,下列说法正确的是。（）

A. A.全称为气体绝缘变电站

B. B.绝缘大多为极不均匀电场

C. C.内部的气体绝缘采用的是氮气

D. D.被保护设备与避雷器相距很远

56. 在双侧电源线路上，能快速切除全线故障的保护是（ ）。

A. A.电流速断保护

B. B.限时电流速断保护

C. C.纵联保护

D. D.过电流保护

57. 降压变压器二次侧的额定电压是指变压器空载时的电压，高于同级电网额定电压 10%（或 5%）。

A. A.正确

B. B.错误

58. 输电线路遭受的直击雷过电压不包括。（）

A. A.雷击塔顶的过电压

B. B.雷击架空地线档距中间1/3位置的过电压

C. C.雷电绕过架空地线击于导线的过电压

D. D.沿着输电线路入侵变电站的过电压

59. 空载长线路由于电容效应，使得线路末端（）。

A. A.损耗增加

B. B.损耗减少

C. C.电压降低

D. D.电压升高

60. 电力系统一切不正常的相与相或相与地的通路称为短路。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

61. 升压变压器连接110kV和220kV电压等级，变压器一次侧的额定电压为（ ）

A. A.110kV

B. B.220kV

C. C.121kV

D. D.242kV

62. 电源在电力系统中的组合一般遵循以下规则（）。

A. A.充分合理地利用水力资源，尽力避免弃水，强迫放水时，必须同时尽力发电

B. B.尽力降低火力发电的单位煤耗，减少有害气体的排放

C. C.新能源发电、燃煤燃气发电、水电、核电等各种发电形式相互配合

D. D.将新能源发电作为构建新型电力系统的“主体能源”，作为能源保供的“有生力量”。

63. 电流互感器运行时二次侧应可靠接地。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

64. 下列属于不对称故障有（ ）

A. A.三相短路

B. B.两相短路

C. C.两相接地

D. D.单相接地

四、电工技术（18 题）

65. 已知i1=10 sin(314t+90°)A，i2=10 sin(628t+30°)A，则（）。

A. A.i₁超前i₂60°

B. B.i₁滞后i₂60°

C. C.相位差无法判断

66. 当一个理想电压源与一个实际电压源相并联，可以等效为实际电压源。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

67. 

图中电压源为$100\angle 0^{\circ}V$，则电容两端的电压$\dot{U}_{AB}$为（　　）

A. A.250∠90° V

B. B.150∠180° V

C. C.90∠-90° V

D. D.无法确定

68. 静态时测得某NPN管的三个电极的电位是：$U_B=3V$，U_E=2.3V，U_C=4.8V，则可判断该管工作在（）状态。

A. A.放大

B. B.饱和

C. C.截止

D. D.倒置

69. 电力电子器件一般都工作在开关状态。进行电路分析时，为简单起见往往用理想开关来代替（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

70. GTO的引出端子包括（　　）。

A. A.栅极

B. B.阳极

C. C.阴极

D. D.门极

71. 做变压器短路试验所测的数据，可用于计算：（）。

A. A.励磁阻抗及铁芯损耗

B. B.原边漏抗及铁芯损耗

C. C.副边漏抗及副边电阻

D. D.励磁阻抗及副边电阻

72. 电力二极管的反向重复峰值电压，往往按照电路中电力二极管可能承受的反向最高峰值电压的（　　）倍来选定。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

73. 以下说法正确的是：（）。

A. A.支路电流法和回路电流法都是为了减少方程式数目而引入的电路分析法

B. B.应用结点电压法求解电路时，参考点可要可不要

C. C.结点电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法

D. D.回路电流法是只应用基尔夫第二定律对电路求解的方法；

74. 晶体管的电流放大倍数通常等于放大电路的电压放大倍数。（）

A. A.正确

B. B.错误

75. 电流的参考方向是指（）。

A. A.电路任意设定方向

B. B.电流实际方向

C. C.负电荷移动方向


D. D.正电荷移动方向

76. 戴维南定理说明任何一个线性有源二端网络*n*，都可以用一个等效电压源，即二端网络*n*的开路电压和内阻R_0串联来替代。（）

A. A.对

B. B.错

77.



如图所示，A点的电位U_A为：（　　）。

A. A.0V

B. B.<img width="39" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142257_w3j/1-题库文档5307.png">

C. C.50V

D. D.75V

78.

对于阻抗$Z = R + jX$，其导纳为$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX}$。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

79. 放大电路的静态工作点是指输入信号()三极管的工作点。

A. A.为零时

B. B.为正时

C. C.为负时

D. D.为正弦信号时

80. 下列说法正确的是（）。

A. A.电阻、电容、电感都是储能元件

B. B.电容具有隔直作用

C. C.电感具有隔直作用

D. D.电阻是一种无源元件

81. 以下说法错误的是：（）。

A. A.回路电流法只要求出回路电流，电路最终求解的量就算解出来了

B. B.回路电流是为了减少方程式数目而人为假想的绕回路流动的电流


C. C.应用结点电压法求解电路，自动满足基尔霍夫第二定律

D. D.实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络


82. 图示电路中，运算放大器输出电压的极限值为$\pm U_{oM}$，当输入电压$u_{i1}=1V$，$u_{i2}=2\sin\omega t$时，输出电压波形为：（）。




(A)




(B)



(C)



(D)



A. A.图A

B. B.图B

C. C.图C

D. D.图D

五、计算机（18 题）

83. 计算机病毒只能通过网络传播，不能通过移动存储设备传播。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

84. 在数据校验中，能够检测出二位同时出错，并能自动恢复一位出错位正确值的校验方法是（　　）。

A. A.奇偶校验

B. B.循环冗余校验

C. C.水平垂直奇偶校验

D. D.海明校验

85. 高级程序设计语言编写的程序执行效率一定高于汇编语言编写的程序。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

86. 计算机中，Cache的作用是（　　）。

A. A.提高内存的存储容量

B. B.提高CPU访问内存的速度

C. C.存储计算机的基本输入输出系统

D. D.连接计算机的外部设备

87. 下列属于系统软件的有（　　）。

A. A.操作系统

B. B.编译程序

C. C.数据库管理系统

D. D.微信

88. 计算机的硬盘是一种外部存储设备，不能直接与CPU进行数据交换。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

89. 在TCP/IP层次模型中，负责将OSI模型中的数据链路层和物理层合并的是（　　）。

A. A.应用层

B. B.传输层

C. C.网络层

D. D.网络接口层

90. 代理服务器型防火墙的最大优点是（　　）。

A. A.速度快

B. B.对用户透明

C. C.网络管理员对每一个服务有完全控制权

D. D.易于配置

91. 重放攻击是指攻击者发送大量伪造的请求，耗尽系统资源，使系统无法提供正常服务（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

92. 以下关于防火墙的说法，正确的是（　　）。

A. A.防火墙可以防止来自内部网络的攻击

B. B.防火墙可以完全阻止病毒的传播

C. C.防火墙是一种硬件设备

D. D.防火墙可以过滤网络流量

93. （ ）适用于大规模、高风险软件的开发。【2026国网其他工学类一批】

A. A.迭代模型

B. B.瀑布模型

C. C.敏捷开发

D. D.螺旋模型

94. 编译程序是将高级语言源程序一次性全部翻译成目标代码，然后执行目标代码（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

95. DDoS攻击主要破坏信息安全的哪个属性？（　　）

A. A.保密性

B. B.完整性

C. C.可用性

D. D.不可否认性

96. 在计算机中，字符编码采用的是（　　）。

A. A.二进制编码

B. B.八进制编码

C. C.十进制编码

D. D.十六进制编码

97. 在C语言中，定义数组inta[10];后，数组元素的下标范围是1到10（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

98. 下列属于系统软件的有（　　）。

A. A.操作系统

B. B.编译程序

C. C.数据库管理系统

D. D.Photoshop

99. 计算机内存可分为随机存取存储器（RAM）和只读存储器（ROM），其中断电后数据会丢失的是（　　）。

A. A.RAM

B. B.ROM

C. C.两者都会

D. D.两者都不会

100. 计算机病毒是指（　　）。

A. A.编制有错误的计算机程序

B. B.设计不完善的计算机程序

C. C.已被破坏的计算机程序

D. D.以危害系统为目的的特殊的计算机程序

答案速查

珞研27模拟卷-国网其他工学-第3套

1.B	2.D	3.D	4.D	5.D	6.C
7.C	8.B	9.C	10.D	11.D	12.B
13.C	14.A	15.B	16.B	17.C	18.B
19.D	20.C	21.B	22.C	23.C	24.C
25.D	26.B	27.ACD	28.ABD	29.A	30.B
31.B	32.A	33.D	34.A	35.A	36.C
37.D	38.C	39.B	40.A	41.B	42.AB
43.A	44.C	45.B	46.D	47.ABC	48.B
49.B	50.C	51.C	52.A	53.D	54.A
55.A	56.C	57.A	58.D	59.D	60.A
61.A	62.ABCD	63.A	64.BCD	65.C	66.B
67.B	68.A	69.A	70.BCD	71.C	72.B
73.AD	74.B	75.A	76.B	77.B	78.B
79.A	80.BD	81.A	82.A	83.B	84.D
85.B	86.B	87.ABC	88.A	89.D	90.C
91.B	92.D	93.D	94.A	95.C	96.A
97.B	98.ABC	99.A	100.D		

逐题解析

1. 答案 B 【答案】B【解析】战略思维能力定义的关键信息：把握事物发展总体趋势和方向的能力。历史思维能力定义的关键信息：运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力。辩证思维能力定义的关键信息：抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。 ①，客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地，体现了抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力，属于辩证思维能力。 ②，通过纷繁复杂的表面现象把握事物的本质和发展的内在规律，在把握全局中推进各项工作，体现了把握事物发展总体趋势和方向的能力，属于战略思维能力。 ③，研究社会发展规律，把握全球发展的进程，对未来作出准确预判，体现了运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力，属于历史思维能力。 故本题选B。

2. 答案 D 【答案】D【解析】第一空，分析文意可知，所填词语应体现出国际大循环动能减弱，我国国内大循环日益强劲这一态势，即一方减弱一方增强。“缺一不可”指少一样也不行。“等量齐观”指对有差别的事物，同等看待。二者均与文意无关，排除A、B。“取而代之”指夺取别人的地位而由自己代替，现也指以某一事物代替另一事物。文意强调的是一方减弱一方增强，未体现一方替代一方之意，排除C。“此消彼长”指这个下降，那个上升，填人符合文意。验证第二空，“真知灼见”指正确的认识、透彻的见解，填人形容理论界进行多次讨论而得出的结果恰当。故本题选D。

3. 答案 D 【答案】D【解析】第一空，需要填入与“水平”搭配的词，A项“强化”和C项“增强”都侧重加强，不能与水平搭配，可以排除A、C两项。 第二空，需要填入和“谣言产生的土壤”搭配的词，显然“消费”无法搭配，所以排除B项。D项“消弭”是清除、消除的意思，符合语境。 第三空，验证答案。文段强调的是人类怀有美好的希望，能够消除谣言，但有可能永远无法实现，所以“理想”符合语义。故正确答案为D。

4. 答案 D 【答案】D【解析】由“大数据将成为人类的超级矿藏”可知，大数据的资源性、基础性和战略性的价值将随着矿藏的逐渐被发掘而进一步显现出来。此处不涉及大数据价值的今昔对比以及与知识价值的大小对比，排除A、B项。“不可胜数”形容数量非常多，而此处强调的是潜在价值大，排除C。“初露峥嵘”指刚刚显露出锋芒、不平凡的迹象。这与大数据价值初步显露的语境相符。故本题选D。

5. 答案 D 【答案】D【解析】题干图形中，正方形的内部只有一条直线和正方形的边相交，且其交点依次沿顺时针方向移动一条边。故本题选D。

6. 答案 C 【答案】C【解析】文段先提出如果从文物价值的角度来看，古籍文献是不适合向公众开放的，然后通过但转折，后面又说到如果从史料价值来看，还是应该向大众开放的。分析题干，发现作者并没有更倾向于哪种价值更好，因此文段的行文脉络就是话题对比，我们将对比的双方进行归纳概括。答案选C。

7. 答案 C 【答案】C【解析】<img width="183" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260414180604_j13/1数字推理-答案文档507.png">。<img width="99" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260414180604_j13/1数字推理-答案文档509.png">。

8. 答案 B 【答案】B【解析】否认定义的关键信息：把已经发生的令人痛苦的事实变成不存在的东西，避免心理上的不安和痛苦。 A项，妈妈无法接受孩子在车祸中丧生的事实，依然等孩子回来，体现了把已经发生的令人痛苦的事情变成不存在的东西，符合定义。 B项，小琴因为室友太吵而听音乐，并告诉妈妈应该放松才能发挥好，没有体现将已经发生的令人痛苦的事实变成不存在的东西，不符合定义。 C项，癌症患者不承认自己的病情，说自己身体很好，体现了把已经发生的令人痛苦的事实变成不存在的的事情变成不存在的东西，符合定义。 D项，张女士不愿意接受丈夫要和自己离婚的事实，依旧照常等丈夫下班，体现了把已经发生的令人痛苦的事情变成不存在的东西，符合定义。 故本题选B。

9. 答案 C 【答案】C【解析】文段开头阐述了今天是一个影像主导传播的时代，接着论述“影像主导传播”对我们的影响，后又通过“如果不……，就……”的反面论证句式，强调应该重视“利用视觉媒介进行有效的传播文化”，对应C项。 A项，论述的是“新媒体时代”的特征，不是文段中心，排除。 B项，文段并未对影像内容和文字进行比较，无中生有，排除。 D项，“渠道更加多元化”文段并未提及，无中生有，排除。 故正确答案为C。

10. 答案 D 【答案】D【解析】磨炼意志，构成动宾结构的短语。A项，仔细校对，构成偏正结构的短语，与题干关系不一致。B项，思想品德，不能构成动宾结构的短语，与题干关系不一致。C项，追求卓越，构成动宾结构的短语，但是卓越是形容词，而题干中的意志是名词，与题干关系不一致。D项，净化灵魂，构成动宾结构的短语，与题干关系一致。故本题选D。

11. 答案 D 【答案】D【解析】题干观点是第一句，依据是摄入适量胆固醇的人改善了心脑血管疾病。B项加强了题干观点，A、C两项与题干无关。D项若为真，则表明完全杜绝胆固醇的摄入更能改善心脑血管疾病，有力地削弱了题干观点。故答案选D。

12. 答案 B 【答案】B【解析】第一空，所填词语需体现舆论对于信息公布新方式的态度，根据文段信息“这一做法受到了不少媒体和网民的称赞”可知，舆论对此的态度是支持的，因此所填词语应带有积极感情色彩。B项“认可”指认可、承认；D项“肯定”表示承认。两项均常用于积极语境，且符合文意，均保留。A项“关注”指关心重视，C项“评价”指衡量、评定其价值，两项均不能表达出舆论支持的态度，且为中性词，不符合文段的感情色彩，均排除。第二空，所填词语需体现“不提人”的信息公布方式给“人”带来的意义效果。B项“尊重”指尊敬、敬重，D项“重视”指看重，两项均符合文意，但是对比发现，B项语义更为丰富，既能够体现出这种方式重视人，又能够体现出这种方式尊敬人，当选。故正确答案为B。

13. 答案 C 【答案】C【解析】题干图形都是由两个图形组成，两个图形重叠的部分都是四 边形，选项中只有C符合这一特征。

14. 答案 A 【答案】A【解析】通过分析选项发现，首句以②句或⑤句开头。②句是背景介绍，⑤句引出网络办公自动化系统是办公应用的解决方案，相比较，②句应为首句，排除C、D两项。根据上下文意，①句表明人事管理水平低，体现管理机制存在问题，④句说明人事管理机制不适应时代发展，故①④句相连，排除B项。纵观整个文段，②句先背景介绍引出办公系统特点，接着⑤句描述网络办公自动化系统是解决方案，然后③句具体介绍它的优势，同时①④句对比说明纸介质不足，最后⑥句说明今后趋势。 故正确答案为A。

15. 答案 B 【答案】B【解析】由“它的颈部、胸部以及尾基部等处的羽毛中，存在着与现生鸟类蜂鸟的彩虹颜色羽毛色素体相似的扁饼状色素体”可知，A项表述不准确，排除。C项“加强了……的说法”无法从文段中得出，排除。由“从尾前部向后部，巨嵴彩虹龙的尾羽的不对称性逐渐减弱”可知，D项“从尾后部、尾前部……不对称性逐渐减弱”表述错误，排除。B项可由文段第二句“巨嵴彩虹龙的发现把不对称飞羽的出现时间提早了至少1000万年”得出。故本题选B。

16. 答案 B 【答案】B【解析】文段首先指出很多书法都是书写的诗文草稿；接着用颜真卿的《祭侄文稿》和《兰亭序》两个书法作品举例说明书法作品的写成源于作者情感的表达；最后总结指出情势之不同，影响着文辞的表达、用笔的力量与笔势，这赋予了书法生命的气息，使其书法风格各不相同。故文段意在强调的是书法家的心理状态对作品风格的影响。B项与此相符。A项强调书法家的必备素质，偏离重点，排除。C项“理性化的刻意安排”无中生有，排除。D项只是举的例子，非文段重点，排除。故本题选B。





17. 答案 C 【答案】C【解析】A项无中生有，文段并未介绍广告收入和会员付费收入二者谁更高，且从文段无法得知该视频平台公司是否有广告收入，排除。B项过度推断，文段只提及“该视频平台公司的会员付费模式备受国内同行的青睐和追捧”，不能推出其会员付费模式优于国内视频网站。C项说法正确，由“该视频平台公司的会员付费模式备受国内同行的青睐和追捧。从2009年到2018年，该视频平台公司的市值增长了约60倍……在众多科技股中表现抢眼”可知，该公司的市值增长主要依靠会员付费收入。D项无中生有，文段并未将该视频平台公司与国内视频网站的点击量变现收入进行对比。故本题选C。











18. 答案 B 【答案】B【解析】文段主要介绍了青光眼及其危害，末句以“因此”得出结论，强调了解青光眼的发病特点，及早发现和治疗很重要。依据话题一致原则，下文应延续末句话题，具体介绍青光眼的发病特点，B项的“具体症状”与此相符。A项，青光眼的引起因素即病理性眼压增高，文段已提及，排除。C、D两项与“发病特点”的话题衔接不当，应在介绍具体症状之后再阐述，排除。故本题选B。






19. 答案 D 【答案】D【解析】已知甲、乙、丙、丁四支球队打单循环赛，总共有6场比赛，即甲和乙、甲和丙、甲和丁、乙和丙、乙和丁、丙和丁。根据题干信息可知，①甲赢了乙，甲2分，乙0分；③丁赢了甲，丁2分，甲0分；④乙赢了丙，乙2分，丙0分；⑤丙赢了丁，丙2分，丁0分。已知甲至少平了一场，则只能是甲和丙平，甲1分，丙1分。此时甲总积分为3分，由于甲和丁积分相同，则丁总积分也应为3分，则只能是乙和丁平，乙1分，丁1分。综上，甲总积分为3分，乙总积分为3分，丙总积分为3分，丁总积分为3分。故本题选D。





20. 答案 C 【答案】C【解析】本题考查对应关系。“上午”“下午”和“夜晚”属于一天的三个不同时刻，而且有时间上的先后顺序，属于时间顺序的对应关系。 A项：“秒”“分”和“时”都是计时单位，属于并列关系，没有时间上的先后顺序，与题干逻辑关系不一致，排除。 B项：“实数”是“有理数”和“无理数”的统称，“有理数”和“无理数”是“实数”的组成部分，并不是题干中时间顺序的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 C项：“青年”“中年”和“老年”属于一个人一生的三个不同时刻，而且具有时间上的先后顺序，与题干逻辑关系一致，当选。 D项：“正常”和“非正常”属于矛盾关系，不是时间上的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 故正确答案为 C。





21. 答案 B 【答案】B【解析】<img width="230" height="48" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档4787.png"> <img width="312" height="40" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档4814.png">。

22. 答案 C 【答案】C【解析】由于  ，则有：  ，即  ，故  。

23. 答案 C 【答案】C【解析】因为  为奇函数，故  ，  在  上可导，由拉格朗日中值定理可知    故对任意   ，  。

24. 答案 C 【答案】C【解析】设，则  ，所以      。


25. 答案 D 【答案】D【解析】  与  具有相同的周期，故  即曲线在点  处的切线斜率为  。

26. 答案 B 【答案】B【解析】例如，  ，  在0处连续，而   在0处不连续。


27. 答案 ACD 【答案】ACD【解析】样本均值和样本方差是总体均值和总体方差的无偏估计，但样本标准差不是。故A，C、D正确；样本的二阶中心矩不是总体方差的无偏估计量，故B错误。


28. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】若 


，可知相互系数为0，两随机变量不相关（注意不能说独立），关于独立和相关的区别曼巴哥已经特别强调了，这道题做错的话面壁思过3分钟!

29. 答案 A 【答案】A【解析】由导数的定义和它的几何意义可知， 

是曲线 

在点 

处的切线斜率，故切线方程是 

，即 

。

30. 答案 B 【答案】B【解析】每天的营业额构成公差为100的等差数列，则1日的营业额为5000-（15-1）×100=3600元，31日的营业额为5000+（31-15）×100=6600元，根据等差数列基本求和公式，则该商店10月份的总营业额为×31=158100元，选B。

31. 答案 B 【答案】B【解析】 

，故函数为凸函数。


32. 答案 A 【答案】A【解析】由于矩阵  不可逆，故可设  ，于是  。它可以看成两个线性方程组  及  。解这两个线性方程组可得，t、u是任意常数。所以  ，t、u是任意常数。


33. 答案 D 【答案】D【解析】，，左右极限不相等，故极限不存在。


34. 答案 A 【答案】A【解析】记10000件产品中的废品数为  ，则  ，因此有  ，中心极限定理得  ，于是  。

35. 答案 A 【答案】A【解析】通过二元函数求极值的方法判别可知。


36. 答案 C 【答案】C【解析】B，C最多有一个发生，即B，C不同时发生，即为 (或)，故A发生必导致B，C最多有一个发生，即，故选C。


37. 答案 D 【答案】D【解析】 

38. 答案 C 【答案】C【解析】 

39. 答案 B 【答案】B【解析】 

40. 答案 A 【答案】A【解析】不考虑和棋，故正确。

41. 答案 B 【答案】B【解析】 

42. 答案 AB 【答案】AB【解析】令 

43. 答案 A 【答案】A【解析】因为X、Y独立，故<img width="225" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档12224.png">。

44. 答案 C 【答案】C【解析】该式应为样本标准差。

45. 答案 B 【答案】B【解析】任何短路都有正序，不对称短路都有负序，接地短路才可能零序。

46. 答案 D 【答案】D【解析】动力系统＞电力系统＞电网（输电网，配电网）。

47. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】雷害事故的防护措施主要用“四道防线”，即防直击，防闪络，防建弧，防停电。

48. 答案 B 【答案】B【解析】断电时，先开断路器，再开隔离开关。因为断路器有灭弧功能能开断大电流，隔离开关不能开断大电流。送电时，先合隔离开关，再合断路器。是为了送电安全考虑。

49. 答案 B 【答案】B【解析】熊猫老师再次强调：控制电缆、直流发电机这些属于二次设备！！！普通的交流发电机组、电力电缆才是一次设备。

50. 答案 C 【答案】C【解析】基本定义。

51. 答案 C 【答案】C【解析】由于电流互感器的二次侧绕组匝数很多，如果开路，会在二次侧感应出危险的高电压，危及操作人员和测量设备的安全。

52. 答案 A 【答案】A【解析】锂离子电池使用有机溶剂-无机盐体系作为电解质，在工作过程中存在着较大的安全隐患，特别是在过充、过放和高温环境下可能导致热失控。

53. 答案 D 【答案】D【解析】可靠性是指继电保护装置在预定的条件下能够按照预定的方式正确动作，不拒动也不误动。这与题目描述高度吻合，即继电保护在接到指令时动作（正确动作），未接到指令时不动作（不误动），体现了其可靠性。

54. 答案 A 【答案】A【解析】水电厂是把水位能和动能转换成电能的工厂，也称水电站。水电站的原动机为水轮机，通过水轮机将水能转换为机械能，再由水轮机带动发电机将机械能转换为电能。

55. 答案 A 【答案】A【解析】熊猫老师提醒：这道题略有超纲，但不影响我们选出正确答案为A,电场是稍不均匀，C气体为SF6，被保护设备与避雷器相距很近。

56. 答案 C 【答案】C【解析】双侧电源线路中，阶段式电流保护受电源方向影响，无法全线速动；纵联保护通过比较两侧电气量，能瞬时切除全线范围内的故障，满足双侧电源线路的速动性要求。

57. 答案 A 【答案】A【解析】降压变压器二次侧额定电压考虑到满载时二次侧绕组内部约 5%的电压降落以及线路上的电压降落，所以高于同级电网额定电压 10%（或 5%） ，空载时达到此额定值。

58. 答案 D 【答案】D【解析】雷电入侵波不属于直击雷过电压

59. 答案 D 【答案】D【解析】电容效应会造成末端电压高压首端电压。

60. 答案 A 【答案】A【解析】这是短路的定义。

61. 答案 A 【答案】A【解析】升压变压器的一次侧为低压，原则“接谁是谁”，为110kV。

62. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】其中D选项是我国最近的新型电力系统建设针对电源侧提出的要求。

63. 答案 A 【答案】A【解析】互感器二次侧可靠接地是为了保护工作人员人身安全。

64. 答案 BCD 【答案】BCD【解析】三相短路是对称故障，其余是不对称故障。

65. 答案 C 【答案】C【解析】I₁，I₂两电流频率不一样不能比较，选C。

66. 答案 B 【答案】B【解析】当一个理想电压源与一个实际电压源相并联，可以等效为理想电压源。答案选【B】。

67. 答案 B 【答案】B【解析】由题得，根据串联阻抗分压，可得电容电压

。答案选【B】。

68. 答案 A 【解析】由电位关系可得，C级电位最高，工作在放大状态。答案选【A】。

69. 答案 A 【答案】A【解析】电力电子器件一般都工作在开关状态。电力电子器件的动态特性（也就是开关特性）和参数，也是电力电子器件特性很重要的方面，有些时候甚至上升为第一位的重要问题。进行电路分析时，为简单起见往往用理想开关来代替。答案选【A】。

70. 答案 BCD 【答案】BCD【解析】GTO的引出端子为：阳极A，阴极K，门极G。答案选【BCD】。

71. 答案 C 解析：变压器的短路试验可以测得短路损耗（铜耗）和短路电压，均为副边参数；而空载损耗测的是励磁支路的参数。答案选【C】。


72. 答案 B 【答案】B【解析】使用电力二极管的反向重复峰值电压时，往往按照电路中电力二极管可能承受的反后最高峰值电压的两倍来选定此项参数。答案选【B】。


73. 答案 AD 【答案】AD【解析】 结点电压法是只用到基尔霍夫第一定律求解电路的方法，求解电路时参考节点要先假设，故BC错，AD都对。

74. 答案 B 【解析】不同类型的放大电路其电流电压放大倍数不同。答案选【B】。

75. 答案 A 【解析】为了方便对电路的分析求解，参考方向是人为假设的一个方向。答案选【A】。

76. 答案 B 【解析】当等效电阻为无穷大时，没有戴维南电路，所以不能说明任何一个线性有源二端网络都可以等效为戴维南电路。答案选【B】。

77. 答案 B 【答案】B【解析】A点电压为U_A，根据KCL定律得： 

，解方程得 

。答案选【B】。

78. 答案 B 【答案】B【解析】对于阻抗，其导纳为  ，与  并不相等。答案选【B】。

79. 答案 A 【答案】A【解析】放大电路的静态工作点是指输入信号为零时三极管的工作点。

80. 答案 BD 【解析】（1）此题目主要考察电阻元件特性方面知识点。（2）A项电阻为耗能元件，电感具有通直作用故C错，所以选BD。（3）注意电阻为耗能元件，电感具有通直作用，电容具有通交流阻直流的特性。答案选【BD】。

81. 答案 A 【解析】此题目主要考察电路求解几种方法认识方面知识点。回路电流法求解电路时，求出的电流为各支路上支路电流的向量和，故电路最终值还需进一步求得，但回路电流法可以减少方程数目，故A错B对。基尔霍夫第二定律即为KVL定律，即对任一回路来说，总的电压之和为0，而结点电压法正式基于此得出的，故满足，故C对。两孔插座对外来说即一个二端口，故D对。答案选【A】。

82. 答案 A 【解析】图中所示为电压比较器，当  ，即  ；  。 答案选【A】。

83. 答案 B 【答案】B【解析】计算机病毒传播途径多样，网络是常见传播途径之一，如通过网络下载带病毒文件、接收感染病毒的电子邮件等。但移动存储设备（如U盘、移动硬盘）也是重要传播途径，若这些设备在感染病毒的计算机上使用后，再插入其他计算机，病毒就可能随之传播，尤其是一些自动运行的病毒，会在设备插入时自动感染计算机。

84. 答案 D 【答案】D【解析】，海明于1950年提出只要增加少数几个校验位，就能检测出二位同时出错、亦能检测出一位出错并能自动恢复该出错位的正确值。因此，海明校验属于纠错码，而其他选项属于检错码。奇偶校验只能检查出奇数位出错；循环冗余校验（CRC）是一种检错方法，不能纠错；水平垂直奇偶校验可以检验出错误的所在并修改错误，但通常只能纠正一位错误，且不是标准的海明码。

85. 答案 B 【答案】B【解析】汇编语言是一种低级语言，它与计算机硬件紧密相关，能够直接控制硬件资源，编写的程序执行效率通常较高。而高级程序设计语言更接近人类自然语言，编程相对容易，但在执行时需要经过编译或解释过程转换为机器语言，这个过程会增加一定开销，导致执行效率一般低于汇编语言编写的程序。不过高级语言在开发效率、代码可读性和可维护性方面具有优势。

86. 答案 B 【答案】B【解析】Cache（高速缓冲存储器）位于CPU和内存之间，它的速度比内存快，用于存储CPU近期可能会频繁访问的数据和指令。当CPU访问数据时，先在Cache中查找，如果找到则直接读取，大大提高了CPU访问内存的速度。它不能提高内存的存储容量，存储计算机基本输入输出系统的是BIOS芯片，连接计算机外部设备的是各种接口。所以选B。

87. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】系统软件主要包括操作系统、语言处理程序和数据库管理系统。编译程序属于语言处理程序。微信是即时通讯软件，属于应用软件。

88. 答案 A 【答案】A【解析】硬盘作为外部存储设备，存储容量大，用于长期保存数据。但硬盘的读写速度相对较慢，不能直接与CPU进行数据交换。CPU只能直接与内存进行数据交互，当需要访问硬盘中的数据时，首先要将硬盘中的数据调入内存，然后CPU再从内存中读取数据进行处理；同理，CPU处理后需要保存到硬盘的数据，也先存放在内存中，再由内存写入硬盘。

89. 答案 D 【答案】D【解析】TCP/IP模型是四层的体系结构，从上到下分为应用层、传输层、网络层和网络接口层。其中，网络接口层对应于OSI的物理层和数据链路层。

90. 答案 C 【答案】C【解析】代理服务器型防火墙的最大优点在于网络管理员对每一个服务的完全控制权。代理服务器可以针对不同的应用协议进行深层次的检查和过滤，能够提供日志和审计服务。但其缺点是速度较慢，对用户不透明，且对于每项服务可能要求不同的服务器。

91. 答案 B 【答案】B【解析】重放攻击又称重播攻击、回放攻击，是指攻击者发送一个目的主机已接收过的包，来达到欺骗系统的目的，主要用于身份认证过程，破坏认证的正确性。题干描述的是拒绝服务攻击（DoS）或分布式拒绝服务攻击（DDoS）的特征，而非重放攻击。

92. 答案 D 【答案】D【解析】防火墙可以根据预先设定的规则对网络流量进行过滤，允许或阻止特定的网络连接和数据传输。它主要用于防范来自外部网络的非法访问和攻击，但对内部网络的攻击防范能力有限；防火墙无法完全阻止病毒传播，病毒传播途径多样，防火墙不能查杀病毒；防火墙可以是硬件设备（如防火墙路由器），也可以是软件（如个人防火墙软件）或软硬件结合的形式。

93. 答案 D 【答案】D【解析】螺旋模型由Barry Boehm提出，结合了瀑布模型与原型开发的优点，强调风险分析，适用于大规模、复杂、高风险项目，如航天、金融系统等。 每个螺旋周期包括：目标设定、风险分析、开发与验证、计划下一阶段 常见模型对比： （1）瀑布模型：线性、阶段明确，适用于需求稳定的项目 （2）迭代模型：分阶段逐步完善，适用于需求逐渐清晰的项目 （3）敏捷开发：快速响应变化，适用于小团队、需求多变项目 （4）螺旋模型：强调风险管理，适用于高风险、大规模系统

94. 答案 A 【答案】A【解析】编译是将所要翻译的程序代码作为一个整体翻译，并之后运行内部格式，这个翻译过程称为编译。一个编译器可以将一个可阅读的程序文本（源代码）作为输入的数据，然后输出可执行文件（目标代码）。所输出的可执行文件可能是机器语言，由计算机的中央处理器直接运行。编译过程不执行程序，只生成目标代码文件，执行是后续独立的过程。

95. 答案 C 【答案】C【解析】DDoS攻击（分布式拒绝服务攻击）通过大量无效请求耗尽目标系统的资源，使合法用户无法访问服务，这直接破坏了系统的可用性。保密性涉及信息泄露，完整性涉及信息篡改，不可否认性涉及抵赖行为，均与DDoS攻击的主要目标不符。

96. 答案 A 【答案】A【解析】计算机中所有的数据都以二进制形式存储和处理，字符也不例外。字符通过特定的二进制编码方案（如ASCII码、Unicode等）进行编码，以便计算机能够识别和处理。所以选A。

97. 答案 B 【答案】B【解析】数组下标是从0开始，而不是从1开始。定义inta[10];表示数组包含10个元素，分别是a[0]、a[1]、a[2]、a[3]、a[4]、a[5]、a[6]、a[7]、a[8]、a[9]，最大下标是9而非10。访问a[10]是数组越界错误，会导致未定义行为。

98. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】系统软件是为了有效地利用计算机各种资源和方便用户使用计算机的程序，主要包括操作系统、语言处理程序和数据库管理系统。操作系统如Windows、Linux，是最基本的系统软件。编译程序属于语言处理程序，用于将高级语言源程序翻译成机器语言目标程序。数据库管理系统如Oracle、MySQL，用于建立、使用和维护数据库。Photoshop是图像处理软件，属于应用软件，是为用户解决特定应用问题而开发的程序。因此，选项A、B、C正确，选项D错误。

99. 答案 A 【答案】A【解析】随机存取存储器（RAM）中的数据在计算机断电后会立即丢失，它用于计算机运行时临时存储数据和程序。只读存储器（ROM）中的数据在制造时就被固化，断电后数据不会丢失，通常用于存储计算机启动时需要的基本程序和数据。所以选A。

100. 答案 D 【答案】D【解析】计算机病毒是指以危害系统为目的的特殊的计算机程序。