

0818 Answer | 程序层级：从源程序到 CPU 真正执行的对象

原题 14 题 · 0817 指令格式 · 能力账本

0817 已在机器指令里拆字段；本节点问更外层的“程序怎样变成指令”和更内层的“控制器怎样执行”。先辨对象属于源语言、汇编、机器 ISA，还是微结构，再裁决选项。重复的扩展编码题直接回链。

14 题考场入口

题	第一笔	答案
01	RISC 常用硬连线控制	A
02	程序通过分支等指令影响 PC，不直接触及 MAR/MDR/IR	B
03	规整指令、对齐、Load/Store 均便于流水	D
04	硬件取指直接执行机器语言	A
05	高级语言到机器级目标代码是编译	C
06	二进制简化规则、双稳态、门电路	D
07	数据可以在主存，不都在指令里	C
08	ALU 与通用寄存器宽度跟机器字长	B
09	基址寄存器与状态标志对汇编可见	D
10	ISA 定格式与寄存器，不定物理进位方式	B
11	预处理→编译→汇编→链接	A
12	CPU 执行机器指令，微控制器执行微指令	B
13	定长指令格式属 ISA	B
14	RISC 规则格式利于流水，C 反说	C

01 | 2009-17 : RISC 简化译码，控制器多用硬连线

17. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____。

- A. RISC 普遍采用微程序控制器
- B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
- C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
- D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

题问错误。RISC 通常指令种类和寻址方式较少、格式规整，寄存器较多，多数简单指令便于在流水线中较快执行；B、C、D 描述这些倾向。A 说它“普遍采用微程序控制器”与典型 RISC 设计不符；硬连线控制更常见，选 A。先确认它问的是控制器实现，不把 RISC/CISC 当绝对禁止某技术的标签。

为何指令精简会影响控制方式

规整且较少的机器指令，译码后的控制关系容易用组合/时序逻辑直接生成；复杂指令若拆成多步微操作，微程序实现往往更方便。这里说的是考试中的典型设计倾向，不是每一颗现代处理器都必须按此分类。碰到“普遍”一词，核它指向的典型方向即可。

02 | 2010-18 : 汇编员可见的是程序执行状态的一部分

18. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。

- A. 存储器地址寄存器 (MAR)
- B. 程序计数器 (PC)
- C. 存储器数据寄存器 (MDR)
- D. 指令寄存器 (IR)

四项里 PC 程序计数器，选 B。它保存下一条（或当前取指阶段有关的）机器指令地址，汇编程序可通过跳转、调用等指令改变控制流。MAR/MDR 是主存接口传地址/数据的内部寄存器，IR 保持当前指令供译码，通常不是汇编程序直接可访问的寄存器。

可见不等于总有一条普通 MOV PC 指令

可见是 ISA 程序能感知或影响其语义，例如分支目标、相对寻址的 PC 基准；具体指令集是否允许通用寄存器式读写 PC 是另一回事。MAR/MDR/IR 即便真实存在，也属于实现取指、访存的硬件路径，不作为程序员要在汇编中编号的普通对象。

03 | 2011-18 : 流水线要各阶段工作尽量规整

18. 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。

- I. 指令格式规整且长度一致
 - II. 指令和数据按边界对齐存放
 - III. 只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、III D. I、II、III

I 指令格式规整且长度一致，使取指/译码边界容易预测；II 指令和数据按边界对齐，减少跨界访存；III 仅 Load/Store 访存，使其他运算指令多在寄存器间完成、流水级职责清楚。三项都利于流水实现，选 D。别把“利于”误读为“没有这些条件就绝不能流水”。

三项分别缓解什么难点

变长指令让取指难确定下一条起点；非对齐数据可能跨多个访存单元；任何算术都任意访存会使执行阶段耗时、资源需求不齐。规整格式、对齐和 Load/Store 分工分别减轻这些问题，但依然可能有数据、控制等流水冒险，本题只问是否有利。

04 | 2015-12 : 能直接交给 CPU 的是机器指令序列

12. 计算机硬件能够直接执行的是_____。

- I. 机器语言程序
 - II. 汇编语言程序
 - III. 硬件描述语言程序
- A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. I、II、III

机器语言程序由 CPU 规定的机器指令编码组成，可直接取指、译码、执行，故仅 I，选 A。汇编源程序要先由编译器翻成机器码；硬件描述语言程序描述电路结构，需综合/实现，不是作为该 CPU 的程序逐条执行。先问“交给取指单节的字节是什么”，就能排除名称里也有“程序”的干扰。

汇编与机器码的关系

add r1,r2 这样的助记形式便于人读，最终要编码成 ISA 机器指令。汇编伪指令甚至可能扩成多条机器指令或只在汇编期起作用；不能因为汇编看起来接近机器，就说 CPU 直接理解汇编文本。

05 | 2016-12：源程序到目标代码，先认输入输出

12. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。
A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序

输入是高级语言源程序，输出是机器级目标代码文件；承担这一步的是编译程序，选 C。汇编器的输入通常是汇编语言；链接程序把目标模块和库结合、处理符号/重定位；解释程序通常逐步解释执行，不以产生该目标文件为本题定义的产物。

别把完整构建流程压成一个词

一个工程可能先编译成汇编或目标文件，再链接成可执行文件；题目明确问从高级语言源到机器级目标文件的一环。辨认输入、输出比背“编译、链接、解释”各自的口号快。若题改问多个目标文件和库的符号如何合成，才转到链接。

06 | 2018-12：二进制为何适合物理电路

12. 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是_____。
I. 二进制的运算规则简单
II. 制造两个稳态的物理器件较容易
III. 便于用逻辑门电路实现算术运算
A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

题给三点各指一个层面：二进制运算规则简单；两个稳定状态的器件较易区分 0/1；逻辑门便于实现二值逻辑与算术组合。因此 I、II、III 均是主要原因，选 D。不必把“规则简单”理解成二进制让所有程序算法都更简单，它说的是硬件基本运算与状态识别。

把抽象规则接到真实电路

进位与逻辑运算可用有限的门电路组合；电路用高低电平等两种稳定区间表达位，抗小范围扰动比需要稳定区分许多电平更容易。三点不是互相排斥的替代答案：规则、器件、实现方式分别解释同一个设计选择。

07 | 2019-12：指令字段给地址，数据不必全嵌在指令中

12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是_____。
A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别
C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

冯·诺依曼体系里，程序通过 CPU 执行指令实现功能，指令与数据都以二进制形式存放，执行前通常装入存储器。C 声称“数据都在指令中直接给出”错误：0817 已见形式地址指向寄存器或主存里的操作数，因此选 C。抓“都”并拿一条 Load/Store 反例就能排除。

立即数只是多种取数方式中的一种

如 add R1,#3 的 3 可直接在指令字段；load R1,[R2] 的数据则来自寄存器 R2 给出的内存地址。若所有数据都塞进指令，指令长度会随数据膨胀，也无法方便访问运行时改变的数据。指令和数据形式都可为二进制，并不要求数据物理上与指令在同一字段。

08 | 2020-12：机器字长与运算器、通用寄存器相连

12. 下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是（ ）。
- I. ALU II. 指令寄存器 III. 通用寄存器 IV. 浮点寄存器
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. 仅 II、III、IV

一定与机器字长相同按题目定义指 ALU 的基本运算宽度和通用寄存器宽度，I、III，选 B。IR 的宽度跟指令编码长度有关，可能与字长不同；浮点寄存器跟浮点格式有关，也可能更宽。先问每个部件一次处理的是普通数据、机器指令，还是浮点数据。

为什么不要仅凭名字里有“寄存器”同判

通用寄存器常与整数数据通路匹配，ALU 处理相应的基本字长；IR 要容纳取到的指令，ISA 可以规定不同长度；浮点寄存器要配合单/双精度等格式。现实 ISA 也存在多宽度寄存器和运算模式，统考此题的“一定”是在课程所用机器字长抽象下区分对象，不应外推为所有硬件设计无例外。

09 | 2021-17：程序员看见基址与状态，不操纵微指令寄存器

17. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ ）。
- I. 指令寄存器 II. 微指令寄存器 III. 基址寄存器 IV. 标志/状态寄存器
- A. 仅 I、II B. 仅 I、IV C. 仅 II、IV D. 仅 III、IV

I 指令寄存器 IR、II 微指令寄存器属于取指与控制器内部实现；III 基址寄存器参与寻址，IV 标志/状态寄存器的条件位用于分支等程序语义。因此汇编语言程序员可见 III、IV，选 D。承接 02 的“可见”判断，不能因为寄存器都在 CPU 里就都列入 ISA 界面。

与 0817 条件转移、基址寻址直接接上

$EA = R_{base} + D$ 依赖基址寄存器内容，条件跳转依赖状态标志；程序可安排这些操作的语义。IR/MIR 则分别临时容纳正在译码的机器指令/微指令，具体如何实现可变而不改变外部程序的功能。看得见的是架构承诺的行为，不必等于可以像普通数据寄存器那样任意 MOV。

10 | 2022-18：ISA 规定可见接口，不规定加法器内部进位电路

18. 下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是（ ）。
- I. 指令字格式和指令类型 II. CPU 的时钟周期
- III. 通用寄存器个数和位数 IV. 加法器的进位方式
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、IV D. 仅 I、III、IV

I 指令格式和类型、III 通用寄存器的数量和位数，直接影响机器码与程序可用资源，属于 ISA；II CPU 时钟周期与 IV 加法器的进位方式属于硬件实现选择，分别可因工艺/时序和行波/超前进位电路而变。故仅 I、III，选 B。题目的“进位方式”不是进位标志 CF 的程序可见语义，不能偷换成“加法是否产生进位”。

同一加法机器指令可换一套内部进位网络

ADD 的编码、寄存器编号与结果语义不变，硬件可以用不同速度和面积的进位传播电路计算相同结果。程序通常看不到内部每一位的进位信号怎样被送到下一位；它可能看到最终的进位标志，但那是标志位语义，不是选项 IV 所说的“加法器的进位方式”。这个词语边界决定 B 与 D。

11 | 2022-20：从源文件到可执行文件依次处理四种对象

20. 将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是（ ）。
- A. 预处理→编译→汇编→链接 B. 预处理→汇编→编译→链接
- C. 预处理→编译→链接→汇编 D. 预处理→汇编→链接→编译

先展开头文件、宏和条件编译，得到预处理后的源程序；编译器把它转成汇编代码；汇编器把汇编代码转成机器级目标文件；链接器合并目标模块和库，处理符号与重定位，得到可执行目标文件。因此顺序是 预处理→编译→汇编→链接，选 A。这题是构建流程，不是上一节点 2022-19 的扩展操作码题，不能照搬 128 条零地址指令的结论。

用每一步的输入输出排除颠倒顺序

汇编器需要先拿到编译生成的汇编代码，不能在编译之前先汇编，所以 B、D 错；链接器需要机器级目标模块，不能在汇编生成目标文件之前先链接，所以 C 错。真实工具链可以把部分步骤集成在同一个命令中，但各步骤处理的对象与先后关系仍可据此判断。

12 | 2024-13：伪指令归汇编器，微指令归控制器

13. 通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令 (pseudoinstruction)。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是 ()。

- | | |
|-------------|---------------|
| I. 伪指令 | II. 微指令 |
| III. 机器指令 | IV. 汇编指令 |
| A. 仅 I、IV | B. 仅 II、III |
| C. 仅 III、IV | D. 仅 I、III、IV |

CPU 可直接执行 ISA 的机器指令 III；在微程序控制器中，控制存储器的微指令 II 也由相应硬件解释执行，故 II、III，选 B。伪指令 I 是汇编器识别并展开/处理的写法，汇编指令文本 IV 需先汇编编码，不能把这些文本直接交给 CPU 取指。

同一个“执行”跨两个层级

程序层看到机器指令，内部控制层可用若干微指令产生控制信号完成该机器指令。微指令不是汇编员可直接混在应用程序里调用的普通 ISA 指令；伪指令也不是 CPU 中增添的新硬件操作。题干特意定义 pseudo instruction，提醒先检查它由谁解释。

13 | 2025-16：定长指令字是 ISA 格式约定

16. 下列选项中，由指令集体系结构 (ISA) 规定的是

- | | |
|---------------|----------------|
| A. 是否采用阵列乘法器 | B. 是否采用定长指令字格式 |
| C. 是否采用微程序控制器 | D. 是否采用单总线数据通路 |

ISA 规定指令有哪些格式以及编码长度，所以“是否采用定长指令字格式”属于 ISA 内容，选 B。阵列乘法器、微程序控制器、单总线数据通路都是实现这套可见指令的微结构选择，可以在保持相同 ISA 的前提下改变。第一笔找“程序/编译器能否从机器码中辨认这个约定”。

一个 ISA、多种内部实现

同样的指令编码可以在低端实现中多周期执行，也能在另一种实现里用流水线、不同乘法器或控制电路执行。反过来若把定长指令改为另一种编码格式，已编译的机器码边界与解码会变化，程序兼容性受影响，故它是架构契约。

14 | 2025-17：RISC 的规整路径有利于流水

17. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是

- A. 多采用硬连线方式实现控制器
- B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格
- C. 难以采用流水线数据通路实现微架构
- D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数

题问错误。RISC 多用硬连线控制与 Load/Store 风格，参数常经寄存器传递；这些使取指、译码和执行阶段更规整。C 说“难以采用流水线数据通路实现微架构”反向描述了常见优势，选 C。与 01、03 对照：不是靠记两道 RISC 题的字母，而是看指令格式与每级操作是否可预测。

易流水不等于“不会发生冒险”

固定/规整格式与寄存器运算让阶段较清晰，适合流水化；程序依旧可能存在数据相关、分支转移和资源冲突，仍需转发、停顿或预测等机制。C 的“难以采用”否定的是整体设计倾向，不能因为流水线有冒险就把它判对。

0818 收束 | 先找接口边界，再说执行者

高级语言由编译器转成目标代码，汇编文本由汇编器编码，CPU 执行机器指令；微程序控制器内部可执行微指令。ISA 规定程序能看见的指令格式、寄存器和运算语义，内部控制器、乘法器与数据通路属于实现选择。考场先找选项处在哪一层，便能用几秒筛掉多数干扰；独立熟练度仍需遮答案限时复做验收。