

0820 Answer | 流水线：结果何时产生，下一条何时需要

原题 14 题 · 0819 数据通路 · 能力账本

0819 已知道 ALU、存储器、寄存器和控制部件各做什么。本节点给它们加时间轴：最慢流水段决定周期，数据产生时刻与下一条需要时刻决定能否旁路，分支结果决定后续取指能否保留。重复的原题回链，不重复整章。

14 题考场入口

题	第一笔	答案
01	最大阶段 90ns	A
02	转发是化解相关的办法	A
03	0818-03 原题：三项均利于流水	D
04	100 条四段需 103 周期	C
05	I2 写 R5，I3 随即读 R5	B
06	超标量多发射，配合动态调度	C
07	数据通路不包含生成控制信号的控制部件	A
08	最慢 80ps + 寄存器 20ps	D
09	I2 与 I4 无直接读写相关	C
10	单周期与稳态单发射基本流水 CPI=1	B
11	load 后立即用 + 分支，I3/I4 阻塞	C
12	load-use 不能只靠旁路消除	C
13	Cache 缺失停顿会改变程序 CPI	B
14	0819-12 原题：PC 非 GPR 必含	A

01 | 2009-18：最慢段卡住整条流水的节拍

18. 某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为 90ns、80ns、70ns、和 60ns，则该计算机的 CPU 时钟周期至少是_____。

A. 90ns

B. 80ns

C. 70ns

D. 60ns

四段分别为 90、80、70、60ns。流水线各段同一个时钟节拍，必须让最慢的 90ns 阶段完成，忽略段间寄存器时间时周期至少 90ns，选 A。总和 300ns 接近单条指令穿越全部段的工作量，不是相邻指令能进入流水的节拍。

为什么其他三段的空余时间不能借给最慢段

每个周期各段处理不同指令，段间寄存器在同一节拍边界传递结果；快段不能在本周期将余下 10、20、30ns 直接送给另一个段。现实还要加寄存器建立/传输等开销，08 就会补这一项。

02 | 2010-19：转发是处理数据相关的技术，不是阻塞来源

19. 下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是_____。

A. 数据旁路（转发）

B. 数据相关

C. 条件转移

D. 资源冲突

数据相关、条件转移、共享资源冲突都可能让后续指令等待。数据旁路/转发把已产生的结果送到后续所需输入，是减少阻塞的办法，所以题问“不会引起阻塞”应选 A。关键分清“问题”与“针对问题安装的通路”。

转发不是万能：先看值是否已经出现

若前条 ALU 结果已经在执行段末产生，下一条可旁路取得；若前条 load 必须到访存段末才读回数据，紧跟的指令在其执行段开始时可能仍拿不到，仍需气泡。题目只问转发机制本身不会制造冒险，不保证所有数据冒险被消除。

03 | 2011-18：重复的规整指令、对齐与 Load/Store 题

18. 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。

I. 指令格式规整且长度一致

II. 指令和数据按边界对齐存放

III. 只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III

D. I、II、III

与 0818-03 相同：指令格式规整、指令/数据对齐和仅 Load/Store 访存都利于划分稳定的流水阶段，I、II、III 全部成立，选 D。本节点只新增：这些条件降低阶段时间与资源的不确定性，却仍需具体处理相关与分支。

利于流水不是保证无停顿

Load/Store 的规则路径让执行更容易分段，但 load 后立刻消费结果依旧可能产生数据冒险；对齐减少跨界访存，却不消除 Cache 缺失。将“结构便于流水”与“执行中是否有阻塞”分开。

04 | 2013-18：有限条数的吞吐率先计装满、排空

18. 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

- A. 0.25×10^9 条指令/秒
- B. 0.97×10^9 条指令/秒
- C. 1.0×10^9 条指令/秒
- D. 1.03×10^9 条指令/秒

四级流水，无阻塞时 100 条指令共需 $4 + (100 - 1) = 103$ 个时钟周期，而不是 100 或 400。频率 1.03GHz，耗时 $103 / (1.03 \times 10^9) = 10^{-7} \text{s}$ ；吞吐率 $100 / 10^{-7} = 1.0 \times 10^9$ 条/秒，选 C。稳态极限接近 1.03G，但有限的 100 条还付了最初装入流水的 3 拍。

为何不是 0.25G 或 1.03G

0.25G 把一条指令的 4 个阶段当成不可重叠串行；实际流水可每拍进入下一条。1.03G 则直接拿频率当整个有限批次的完成速率，漏掉装填与排空。先画第一条完成于第 4 拍、以后每拍一条，就得到 103 拍。

05 | 2016-19：读写寄存器列表找真正的 RAW

19. 在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是_____。

- I1: add R1, R2, R3; (R2) + (R3) → R1
- I2: add R5, R2, R4; (R2) + (R4) → R5
- I3: add R4, R5, R3; (R5) + (R3) → R4
- I4: add R5, R2, R6; (R2) + (R6) → R5

- A. I1 和 I2
- B. I2 和 I3
- C. I2 和 I4
- D. I3 和 I4

I2 add R5, R2, R4 写 R5；紧接 I3 add R4, R5, R3 读 R5，是先写后读 RAW，无转发的五段流水中 I3 可能在寄存器写回前读到旧值，选 B。I1/I2 都读 R2 不构成依赖；I2/I4 都写 R5 是同一目的地，但顺序五段流水不会因此产生本题所问的数据冒险。

看寄存器名字前先标角色

指令	读	写
I1	R2,R3	R1
I2	R2,R4	R5
I3	R5,R3	R4
I4	R2,R6	R5

只有 I2 的写集与后继 I3 的读集相交。不要把 R4 在 I2 被读、I3 被写当成先写后读；方向反了，而且按序执行的流水通常不会让后者提前破坏前者所读的值。

06 | 2017-17：超标量是多发射，非缩短单段时间

17. 下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

- I. 能缩短流水线功能段的处理时间
- II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令

2017年计算机408统考真题 第 2 页，共 8 页

III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

- A. 仅 II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、III
- D. I、II 和 III

超标量处理器可在同一时钟周期发射多条指令（II），可结合动态调度增加可并行执行的指令（III）；它不自动缩短各功能段本身的处理时间（I）。故仅 II、III，选 C。把“每周期能同时处理几条”与“每条在一段需多少时间”分开，便可排除 I。

多发射的保底画法

基本单发射每拍最多启动一条，超标量有多条并行通路或功能部件可在同拍启动多条；若依赖关系、分支或资源不够，实际吞吐仍可能低于理论宽度。动态调度帮助发现独立指令，不让同一 ALU 操作凭空变快。

07 | 2017-19：控制器给信号，数据通路按信号流动

19. 下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

- A. 包含生成控制信号的控制部件
- B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）
- C. 包含通用寄存器组和取指部件
- D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

数据通路包括 ALU、通用寄存器组、取指部件等组合与时序逻辑；其数据流方向由控制信号指定。A 却把生成控制信号的控制部件也说成数据通路包含的部件，混了职责，故 错误选 A。上一节点已区分“让哪条路径打开”的控制来源与“实际搬运数据”的元件。

与异常检测电路题不矛盾

0819-09 说数据通路可包含由数据运算产生的溢出等检测电路；这不等于它包含整个负责译码并生成控制信号的控制器。边界看部件当前职责：产生运算状态可在数据路径，决定各寄存器写使能及 MUX 选择的是控制。

08 | 2018-20：阶段最慢时间还要加流水寄存器延迟

20. 若某计算机最复杂指令的执行需要完成 5 个子功能，分别由功能部件 A~E 实现，各功能部件所需时间分别为 80ps、50ps、50ps、70ps 和 50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为 20ps，则 CPU 时钟周期至少为_____。

- A. 60ps B. 70ps C. 80ps D. 100ps

五个功能部件需时 80,50,50,70,50ps，最慢是 80ps；每段之间的流水寄存器延时 20ps，时钟周期至少 $80+20=100\text{ps}$ ，选 D。与 01 的差别恰是 01 明说忽略段间寄存器，不能机械地只取最大阶段时间。

为何不是所有部件时间相加再加寄存器

流水线各级并行处理不同指令，周期由最慢级的组合工作加本级寄存器开销限制。五级延迟总和影响单条指令延迟，但后续指令可重叠，因此吞吐节拍不是 $80+50+50+70+50+\dots$ 。

09 | 2019-18：只找真正的生产者与消费者

18. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1: add s2,s1,s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2: load s3,0(t2)     //R[s3]←M[R[t2]+0]
I3: add s2,s2,s3      //R[s2]←R[s2]+R[s3]
I4: store s2,0(t2)    //M[R[t2]+0]←R[s2]
```

下列指令对中，不存在数据冒险的是_____。

- A. I1 和 I3 B. I2 和 I3 C. I2 和 I4 D. I3 和 I4

I1 写 s2，I3 读 s2；I2 load 写 s3，I3 读 s3；I3 写 s2，I4 store 读 s2。I2 和 I4 虽都使用基址寄存器 t2，I2 写的是 s3、I4 读的是 s2，没有彼此的生产/消费依赖，不存在数据冒险，选 C。不能见两个指令共享寄存器名字就算相关，读读共享是安全的。

把共享寄存器按读/写归类

对	交集	是否有 RAW
I1→I3	s2 先写后读	有
I2→I3	s3 先写后读	有，且可能需停顿
I2→I4	t2 均只读；s3 与 s2 不同	无
I3→I4	s2 先写后读	有

是否需要真正的气泡还要看结果何时产生及转发路径；本题只问是否存在数据依赖造成冒险。

10 | 2020-17：CPI=1 的理想对象是单周期与单发射稳态流水

17. 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是（ ）。
- I. 单周期 CPU II. 多周期 CPU III. 基本流水线 CPU IV. 超标量流水线 CPU
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、IV D. 仅 III、IV

单周期 CPU 每条指令一个周期，理想 CPI=1 (I)；基本单发射流水在稳定流动且无阻塞时每周期完成一条，理想 CPI 也为 1 (III)。多周期 CPU 一条需多个周期 (II 否)；超标量可一周期完成多条，理想 CPI 可小于 1 (IV 不按 1 归类)，故仅 I、III，选 B。

CPI 与单条延迟为何不同

五段流水一条指令仍走五个阶段，但填满后可每拍退休一条，长程序的平均 CPI 接近 1；短程序还要付装填开销。超标量若每拍完成两条，平均 CPI=0.5。CPI 统计“周期/指令”，不是“每条指令跨了多少阶段”。

11 | 2023-19：load-use 与分支控制分别造成阻塞

19. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 处理器中，执行如下指令序列（第一列为指令序号），其中 S0、S1、S2、S3 和 t2 表示寄存器编号。若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在 I1 ~ I4 执行过程中，发生流水线阻塞的指令有（ ）。

I1	add S2, S1, S0	// R[S2] ← R[S1] + R[S0]
I2	load S3, 0(S2)	// R[S3] ← M[R[S2] + 0]
I3	beq t2, S3, L1	// if R[t2] = R[S3] jump to L1
I4	addi t2, t2, 20	// R[t2] ← R[t2] + 20
I5	L1: ...	

- A. 仅 I3 B. 仅 I2 和 I4 C. 仅 I3 和 I4 D. 仅 I2、I3 和 I4

第 3 页 (共 8 页)

I1 的 ALU 结果 s2 可旁路给 I2 的 load 地址计算，I2 不必等它写回。I2 的 load 结果 s3 要到访存段末才出现，紧接 I3 beq 要用 s3 比较，即使转发仍需等，I3 有数据阻塞；分支由硬件阻塞处理控制冒险，下一条 I4 的取/执行需等目标确定，I4 也受阻塞。I3、I4，选 C。

两条时间线别合并

数据线：I1 加法在执行段产生 s2，可转发到 I2 执行段计算有效地址；I2 读主存在访存段末才得到 s3，I3 若太早进执行段就没有值。控制线：I3 比较后才能定继续 I4 还是跳 L1，题设采用硬件阻塞而非预测取错后冲刷，故 I4 等待。转发只搬已经出现的值，无法让访存提前完成。

12 | 2024-19：所有冒险都能加气泡解决，旁路不能解决所有冒险

19. 对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 数据通路，下列关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 相邻两条指令中的操作数相关可能引起数据冒险
- B. 在数据相关的指令间插入“气泡”能避免数据冒险
- C. 所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决
- D. 所有数据冒险都能通过调整指令顺序和插入 nop 指令解决

相邻指令的操作数相关可能形成 RAW；加气泡可让消费者推迟到生产者写完，调整无依赖指令或插 NOP 也可隔开。C 声称所有数据冒险都可仅靠旁路解决，反例就是 load-use：载入值在访存结束前不存在，紧随其后的执行阶段即便接旁路线也没有值可取，所以 错误选 C。

考试反例只需两个指令

load R1, 0(R2); add R3, R1, R4。第一条先完成内存读取才能把 R1 的新值送出，第二条紧邻时过早需要它。旁路可缩短等待，但仍常需一个停顿；若插入与 R1 无关的指令，才可利用时间差填满空隙。

13 | 2025-18：Cache 缺失会让平均 CPI 变大

18. 下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是

- A. 不同类型指令的 CPI 可能不一样
- B. 程序的 CPI Cache 缺失率无关
- C. 单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用的时间为准
- D. 流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准

题问错误。不同指令可有不同 CPI；单周期时钟要覆盖最慢指令路径；流水时钟要覆盖最长阶段路径。B 说程序 CPI 与 Cache 缺失率无关不成立：取指或访存缺失可使流水等待更多周期，平均周期数随缺失频率和代价变化，选 B。

把频率和惩罚放进一个直觉式

程序平均 CPI 可粗写成理想 CPI 加上 每指令缺失次数 $\times$ 每次额外等待周期 等停顿项。若 Cache 缺失率升高且缺失代价不为零，等待通常增多。CPI 是“实际花的周期/指令”，不同于 CPU 时钟周期长度；一个变长，不一定另一个变长。

14 | 2025-19 : PC 不在 GPR 组，原题回链

19. 下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是

- A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器
- B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路
- C. 单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单
- D. 流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

这与 0819-12 是同一题：PC 是专用的取指位置状态，A 说通用寄存器组应该包含 PC 错误，选 A。放在流水节点的新增视角是：不同流水阶段持有/更新 PC 相关状态，也不把 PC 变成一般 GPR。

不要把流水寄存器也叫通用寄存器

流水段间寄存器保存指令字段、PC 相关值和阶段结果，服务于时序隔离；GPR 组是 ISA 机器指令通常可以编号访问的操作数寄存器集合。两者都保存位，但用途和可见性不同。

0820 收束 | 先画“产生—需要”的两列时刻

流水时钟看最长阶段加段间开销；相关题看哪条写了什么、哪条何时要读，随后问值在那时是否已产生。若未产生，旁路无从转发，只能等待或用独立指令填空。控制冒险则问分支目标何时确定。把长推理压成这几笔，才有机会在考场一两分钟内稳做；独立限时复做仍需实际验收。