Volta 2 – Das Elektronik-Labor

Konzept des zweiten Bandes: Klassische Analogelektronik für 11 bis 14 Jahre

Dokument	Konzept
Version	0.2
Status	ENTWURF
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	31.10.2026
Änderungen zu v0.1	Farb- und Leitkonzept aus Volta 1 (0.9.1) übernommen und für Bedienpult II, Messgeräte, Oszilloskop und die neuen Bauteile erweitert (Kapitel 9); Pluspol heißt wie in Volta 1 V+
Bezug	Konzept Volta v3.0 (Kap. 4.1, 5, 6.3, 11.2); `docs/volta2-planung.md` (Planungsentwurf, Leistungstest Audio, Auswertung 555-Quellensammlung); DC Learning Design Standard v1.0
Zielplattformen	Android (Tablet), Windows und Linux x86-64, iPadOS, macOS – aus derselben Codebasis wie Volta 1

Inhalt

1. Zusammenfassung **3**

2. Einordnung in die Reihe **3**

3. Ziele und Nicht-Ziele **4**

4. Entscheidungen (27.10.2026) **4**

5. Bedienung und Bedienpult II **5**

5.1 Pultleiste . . . 5

5.2 Messgeräte und Anzeigegeräte . . . 5

5.3 Hörbare Simulation und Zeitlupe . . . 5

6. Bauteile und Module **6**

7. Werkzeugkasten **6**

8. Lernpfad **7**

Stufe 0 – Auftakt: Was ist neu auf meinem Pult? (3) . . . 7

Stufe 1 – Genauer messen: Gilt das immer – und wie genau? (6) . . . 7

Stufe 2 – Wechselspannung sichtbar: Was zeigt ein Oszilloskop? (8) . . . 7

Stufe 3 – Gleichrichten und stabilisieren: Wie wird aus Wechselspannung eine ruhige Gleichspannung? (7)7

Stufe 4 – Der Transistor als Verstärker: Wie wird ein leises Signal laut? (8) . . . 8

Stufe 5 – Operationsverstärker: Was kann ein Verstärker mit zwei Eingängen? (8) . . . 8

Stufe 6 – Der Timer-Baustein 555: Ein Chip für Takt und Zeit? (9) . . . 8

Stufe 7 – Schwingungen und Klang: Wie entsteht ein Ton? (6) . . . 9

Stufe 8 – Licht, das man nicht sieht: Wie funktioniert eine Lichtschranke? (6) . . . 9

9. Gestaltung, Farb- und Leitkonzept **9**

9.1 Grundsatz: ein Farb- und Leitkonzept für die ganze Reihe . . . 9

9.2 Einordnung der neuen Bauteile . . . 10

9.3 Leitungen, Messgeräte und Kanäle . . . 10

9.4 Bedienpult II und Stufenanpassung . . . 11

10. Technik **11**

11. Datenschutz und Kindersicherheit **11**

12. Umsetzungsplan **12**

13. Risiken und Maßnahmen **12**

14. Offene Entscheidungen **13**

15. Fazit **13**

1. Zusammenfassung

Volta 2 ist der zweite Band der Reihe »Volta – Das Elektronik-Labor« und eine eigene App aus derselben Codebasis wie Volta 1 (`VOLTA_EDITION=volta2`, `com.dcsoftwareengineering.volta2`). Er richtet sich an 11- bis 14-Jährige und begleitet den Physik- und Technikunterricht der Sekundarstufe I.

Volta 1 hat gezeigt, **dass** Strom etwas bewirkt – Licht, Bewegung, Klang – und mit Modulen erste Elektronik möglich gemacht. Volta 2 zeigt, **wie** Elektronik das tut: Was ein Transistor mit einem leisen Signal macht, warum ein Netzteil aus Wechselspannung eine ruhige Gleichspannung macht, wie ein Ton entsteht und wie man ihn sieht. Dafür kommen ein **Oszilloskop**, ein **Funktionsgenerator**, ein **zweites Messgerät** und eine **Kleinspannungs-Wechselquelle** hinzu, und die Simulation wird **hörbar**: Der Lautsprecher gibt das simulierte Signal wieder, nicht einen eingespielten Ton.

Die Module aus Volta 1 werden aus Einzelteilen **nachgebaut** (Verstärker-, Ton- und Blinkmodul), und der **Timer-Baustein 555** zeigt, wie Blink- und Zeitmodul als ein einziger Chip aussehen. Neu ist das **OP-Modul** (Operationsverstärker) für Komparator, Verstärker, Mischpult und Filter.

Bedienung, Gestaltung, Lernpfad, Forschungskreislauf, Forscherheft, Werkzeugkasten, Elternbereich, Profile, Aufgaben der Lehrkraft und alle Regeln zu Datenschutz, Kindersicherheit und Barrierefreiheit bleiben wie in Volta 1. Der Lernpfad umfasst **neun Stufen (0–8) mit 61 Experimenten**, so viele wie Volta 1.

Der technisch schwierigste Teil ist erledigt: Ein Leistungstest (14.10.2026) hat gezeigt, dass die hörbare Simulation mit 20 µs Schrittweite für Schaltungen mit 555, OP und linearen Stufen auch auf einem Schultablet in Echtzeit läuft.

Empfehlung: Dieses Konzept als Grundlage festschreiben, die Stufen- und Experimentliste (Kapitel 8) gegenlesen und freigeben und danach mit Schritt 2 (Band-Infrastruktur) beginnen. Volta 1 bleibt auf dem Stand 0.9; Korrekturen aus den Vorführungen fließen als 0.9.x ein.

2. Einordnung in die Reihe

Band	Alter	Schwerpunkt	Messen und Zeigen
Volta 1	8–12	Stromkreis, Reihe und parallel, Wirkungen des Stroms, Sensoren, erste Elektronik mit Modulen	ein Dreifach-Messgerät, Zeitschreiber
Volta 2	**11–14**	**Messtechnik, Wechselspannung, Netzteil, Transistorverstärker, Operationsverstärker, 555, Klang, Infrarot**	**zwei Messgeräte, Oszilloskop, Funktionsgenerator, hörbare Simulation**
Volta 3	13–16	Schwingkreis und Radio, Schaltregler-Grundlagen, Verstärkerklassen, Messverstärker, digitale Grundschaltungen	Frequenzgang, Logikanalysator
Zuse 1	ab 10	Computertechnik: vom Gatter zum selbst gebauten Rechner (eigene Linie)	Bedienfeld, Wahrheitstabellen

Abgrenzung zu Volta 1: Volta 2 setzt Volta 1 nicht voraus, knüpft aber daran an. Wer Volta 1 kennt, findet seine Module wieder und sieht hinein; wer neu einsteigt, bekommt in Stufe 0 eine kurze Einführung in Grundplatte, Pult und Messgerät.

Abgrenzung zu Volta 3: Schwingkreis, Resonanz und Radio, Schaltregler, Thyristor und Verstärkerklassen bleiben Volta 3. Digitale Gatter, Zähler und Kippstufen als Logik gehören zu Volta 3 bzw. zur Zuse-Linie; der 555 erscheint in Volta 2 nur mit seinem Blockschaltbild (Komparatoren, Flipflop), nicht aus Gattern.

Lehrplanbezug (Sek. I): elektrische Leistung, Kirchhoffsche Regeln, Kennlinien, Halbleiter (Diode, Transistor), Wechselspannung (Periode, Frequenz, Effektivwert), Gleichrichtung, Kondensator und Spule im Wechselstromkreis, Signalverarbeitung. Die genaue Zuordnung für Deutschland (Länder), Luxemburg und Ostbelgien folgt im Schulpaket.

3. Ziele und Nicht-Ziele

Ziele

- Analogelektronik **verstehen statt nachbauen**: jedes Experiment beantwortet eine Frage, die Simulation zeigt das Unsichtbare (Spannung, Strom, Signalform, Klang).
- **Messen lernen**: zwei Messgeräte, Handbereichswahl, Oszilloskop; Messfehler und Grenzen der Geräte offen ansprechen.
- **Rechnen mit Rechenweg**: Formeln der Sek. I im Formelrechner (Verstärkung, Grenzfrequenz, 555-Frequenz, Leistung), immer mit dem Rechenweg in einer Zeile.
- **Hören, was man baut**: Verstärker, Filter, Oszillatoren und Sirenen klingen so, wie die Schaltung es berechnet.
- **Die Module von Volta 1 entzaubern**: Verstärker-, Ton- und Blinkmodul werden aus Einzelteilen gebaut.

Nicht-Ziele

- Keine Netzspannung, keine Netztransformatoren, keine Hochspannung, keine Kfz-Elektrik (Regel 6). Die Wechselquelle ist eine Kleinspannungsquelle **im Pult**, ohne Bezug zum Stromnetz.
- Keine Hochfrequenz, kein Radio (Volta 3).
- Kein Mikrofon des Geräts als Eingang (Datenschutz, Berechtigungen); Tonquellen sind Funktionsgenerator und Schaltungen.
- Keine Kopie des gestalterischen Vorbilds (Regel 2); alle Experimente sind Eigenentwicklungen.

4. Entscheidungen (27.10.2026)

Frage	Entscheidung
Volta 1	bleibt auf dem Stand 0.9 (61 Experimente, Stufen 0–4); nur Korrekturen aus Vorführungen und Pilot als 0.9.x
Hörbare Simulation	**hörbar mit Rückfall**: hörbar, wo die Simulation in Echtzeit läuft (555, OP, lineare Verstärker und Filter); bei Transistor-Kippstufen im Hörbereich erklingt ein Ton in der **simulierten** Frequenz, mit offenem Hinweis; zusätzlich **Zeitlupe**
Bedienpult II	**Pultleiste oben wie Volta 1**, erweitert um zweite Batterie, Wechselquelle und Generator; Messgeräte und Oszilloskop **andockbar** oben im Pult oder frei neben der Grundplatte (wie das Messgerät in Volta 1)
Umfang	**9 Stufen (0–8), 61 Experimente**
Timer 556	nicht aufgenommen; Schaltungen mit zwei Timern verwenden **zwei 555**

5. Bedienung und Bedienpult II

Grundplatte, Kontaktfelder, gezogene Leitungen, Undo/Redo, Spannungsanzeige, Stromfluss, Schaltplan, Aufbauhilfe und Werkzeugkasten sind dieselben wie in Volta 1. Volta 2 beginnt mit der breiten Grundplatte (12 Spalten); 8 und 10 bleiben wählbar.

5.1 Pultleiste

Pultfeld	Bauteil	Bedeutung
`V+`, `0V`	Batterie 1	wie Volta 1, wählbar 3 / 4,5 / 9 V
`+B2`, `−B2`	Batterie 2 (neu)	zweite, getrennte Batterie 4,5 / 9 V. In Reihe mit Batterie 1 gesteckt ergibt sie eine **symmetrische Versorgung** (+4,5 / 0 / −4,5 V) für den OP – das Kind steckt sie selbst (Experiment 0.3)
`W~a`, `W~b`	Wechselquelle (neu)	Kleinspannung, wählbar 6 / 9 V~ (Effektivwert), 50 Hz; Hauptschalter wie Batterie 1
`G`, `G0`	Funktionsgenerator (neu)	Ausgang und Masse; Bedienung im Generatorfenster
`P1a`, `P1s`, `P1b`, `P2…`	Drehregler P1, P2	wie Volta 1
`S1`, `S2`	Schalter	wie Volta 1
`LS1`, `LS2`	Lautsprecher	wie Volta 1; gibt in Volta 2 das **simulierte** Signal wieder

Die Pultleiste wird bei schmalen Fenstern zweizeilig; jedes Feld behält Namen und Schaltzeichen (Gruppenlinie wie Volta 1).

5.2 Messgeräte und Anzeigegeräte

- **Zwei Dreifach-Messgeräte** (Volt, Ampere, Ohm), farblich und mit »1« / »2« beschriftet. Neu: **Handbereichswahl** (200 mV … 20 V, 2 mA … 2 A, 200 Ω … 2 MΩ) mit Überlaufanzeige »1«, wahlweise selbsttätig wie in Volta 1; Gleich- und Wechselspannung (Effektivwert) umschaltbar.
- **Oszilloskop** (Ausbau des Zeitschreibers): zwei Kanäle (K1, K2) mit Messspitze auf ein beliebiges Kontaktfeld, Bezug ist `0V`; Zeitbasis 1 s … 100 µs je Teilung, Spannung je Teilung, Trigger (Flanke, Pegel, Kanal), Standbild, XY-Betrieb für Kennlinien. Kanäle sind durch Farbe **und** Beschriftung unterschieden; Periode, Frequenz und Spitzenwert stehen zusätzlich als Zahl daneben.
- **Funktionsgenerator**: Sinus, Dreieck, Rechteck; 1 Hz … 10 kHz (in Dekaden mit Feineinstellung); Amplitude 0 … 4 V Spitze; Gleichanteil −4 … +4 V. Bei 20 µs Schrittweite sind Signalformen bis etwa 5 kHz sauber dargestellt; darüber werden sie eckiger, hörbar bleiben sie (offengelegt unter »So rechnet Volta«).
- **Kennlinienschreiber** (Werkzeug): misst Strom über Spannung eines Bauteils zwischen zwei Feldern und zeichnet die Kennlinie (Widerstand, Glühlampe, Diode, LED, Z-Diode, Transistor).
- Alle Geräte sind **andockbar** (oben im Pult) oder frei neben der Grundplatte; auf kleinen Tablets wird das Oszilloskop als Blatt über der Grundplatte geöffnet.

5.3 Hörbare Simulation und Zeitlupe

- Liegt ein Lautsprecher in einer Schaltung, die in Echtzeit läuft, rechnet der Kern mit 20 µs Schrittweite und gibt das Signal über einen kurzen Vorlaufpuffer (ca. 50 ms) aus.
- Läuft die Schaltung langsamer als Echtzeit (Transistor-Kippstufen im Hörbereich, sehr große Aufbauten), schaltet Volta auf **Ton aus der simulierten Frequenz** um und sagt das offen: »Diese Schaltung ist zu aufwendig, um sie Schritt für Schritt hörbar zu rechnen. Du hörst einen Ton mit der Frequenz, die die Simulation ergibt.« Im Elternbereich steht es unter »So rechnet Volta«.

- **Zeitlupe** (1/10, 1/100, 1/1000) verlangsamt die Simulation; das Oszilloskop zeigt dann die Kippflanken, die Lampen blinken langsam. Ton ist in der Zeitlupe stumm.
- Lautstärke über das Gerät; ein Begrenzer schützt vor plötzlich lauten Signalen (Kinderohren).

6. Bauteile und Module

Neu in Volta 2 (Katalog `content/catalog/bauteile.json`, Feld `ab_band: 2`); alle Bauteile aus Volta 1 bleiben verfügbar.

Bauteil / Modul	Modell im Kern	Referenz (Abweichung < 2 %)
Transistor PNP (BC557-artig)	Ebers-Moll wie NPN in Volta 1	Kennlinie, Gegentaktstufe
Z-Diode 4,7 V und 5,6 V	Diode mit Durchbruch in Sperrrichtung	Kennlinie, Stabilisierung
Spannungsregler 5 V (78L05-artig)	Verhaltensmodell: Ausgang 5 V, Mindest-Spannungsabfall 1,7 V, Strombegrenzung, Wärme	Lastkennlinie
Spule 100 mH / 1 H	Induktivität mit Wicklungswiderstand	Strom an Wechselspannung
Folienkondensatoren 1 nF … 1 µF	wie Kondensator in Volta 1, neue Werte (Kondensatorcode)	RC-Glied
Trimmer 10 kΩ / 100 kΩ	Potentiometer auf der Grundplatte	–
IR-LED, Fototransistor	LED mit Strahlung ohne Licht; Fototransistor wie NPN mit Lichtstrom	Lichtschranke
Optokoppler	IR-LED und Fototransistor in einem Gehäuse, Übertragungsfaktor	Kennlinie
OP-Modul (neu)	Makromodell: Leerlaufverstärkung, Aussteuergrenzen (ca. 1,5 V unter der Versorgung), Anstiegsrate, Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (1 MHz), Ausgangsstrombegrenzung	invertierender Verstärker, Integrator, Komparator
Timer 555 (neu)	Verhaltensmodell (Teiler 3 × 5 kΩ, zwei Komparatoren, Flipflop, Entladung, Gegentakt-Ausgang) mit **Ereignisortung** im Schritt; Betriebsspannung 4,5–16 V	Frequenz und Tastverhältnis astabil, Zeit monostabil

Module in der Modulleiste zeigen ihre Anschlüsse als schmale Felder mit Nummer und Kurzname (555: 1 GND, 2 TR, 3 OUT, 4 R, 5 CV, 6 THR, 7 DIS, 8 +U). »Blick hinein« zeigt beim 555 das Blockschaltbild, beim OP-Modul den Differenzverstärker mit Endstufe – jeweils mit den aktuellen Spannungen.

Nachgebaute Module aus Volta 1: Verstärkermodul (Gegentakt-Endstufe, Stufe 4), Tonmodul (Stufe 7), Blinkmodul (astabile Kippstufe, Stufe 7); das Zeitmodul wird in Stufe 6 durch den 555 ersetzt. Die Module aus Volta 1 bleiben in Volta 2 verfügbar, damit Projekte nicht an Nebensachen scheitern.

7. Werkzeugkasten

Wie Volta 1 (Farbcode, E-Reihen, Lexikon, Formelrechner, Fehlersuche, Teileliste, Zeitschreiber), ergänzt um:

- **Formelrechner**: Leistung $P = U \cdot I$; Verstärkung (Transistor, OP invertierend/nichtinvertierend); Grenzfrequenz $f = 1 / (2\pi R C)$; 555 astabil $f \approx 1{,}44 / ((R1 + 2 R2) C)$ und monostabil $t \approx 1{,}1 R C$; Effektivwert; Brummspannung (Näherung). Immer mit Rechenweg.

- **E-Reihen bis E48**, **Kondensatorcodes** (104 = 100 nF).
- **Kennlinienschreiber** (siehe 5.2).
- **Fehlersuche** erweitert: OP ohne Versorgung, 555 unter 4,5 V, Elko an Wechselspannung, Z-Diode falsch herum, Transistor ohne Basiswiderstand.

8. Lernpfad

Aufbau wie Volta 1: Stufen mit Leitfrage, Experimente mit Forschungskreislauf (Frage → Vermutung → Aufbau → Beobachtung → Erklärung → »Mehr wissen« → »Jetzt in echt«), Freischaltung der Reihe nach, Projekte am Ende einer Stufe. Die Liste ist ein Entwurf zur Freigabe; Bezeichnungen der Experimente sind Arbeitstitel.

Stufe 0 – Auftakt: Was ist neu auf meinem Pult? (3)

- 0.1 **Zwei Messgeräte zugleich** – Spannung und Strom an einer Lampe, daraus die Leistung.
- 0.2 **Den Messbereich selbst wählen** – Handbereichswahl, Überlauf »1«, warum ein kleiner Bereich genauer ist.
- 0.3 **Plus, Minus und die Mitte** – zwei Batterien in Reihe, die Mitte als Bezug: Die Spannungsanzeige zeigt zum ersten Mal negative Spannungen.

Stufe 1 – Genauer messen: Gilt das immer – und wie genau? (6)

- 1.1 **Die Knotenregel** – Ströme an einer Verzweigung messen: Was hineinfließt, fließt hinaus.
- 1.2 **Die Maschenregel** – Spannungen in einem Kreis zusammenzählen.
- 1.3 **Kennlinie eines Widerstands** – der Kennlinienschreiber zeichnet eine Gerade.
- 1.4 **Warum die Glühlampe keine Gerade hat** – der Widerstand wächst mit der Temperatur.
- 1.5 **Diode und LED** – Schwellspannung je Farbe; Durchlass und Sperre.
- 1.6 **Die Batterie gibt nach** – Innenwiderstand: Die Spannung sinkt unter Last.

Stufe 2 – Wechselspannung sichtbar: Was zeigt ein Oszilloskop? (8)

- 2.1 **Das Oszilloskop** – Gleichspannung als Strich, der Blinker als Rechteck.
- 2.2 **Der Funktionsgenerator** – Sinus, Dreieck, Rechteck; Periode ablesen, Frequenz berechnen.
- 2.3 **Sehen und hören** – Generator am Lautsprecher: Die Tonhöhe ist die Frequenz (hörbar).
- 2.4 **Spitze oder Mittel?** – Das Messgerät zeigt bei Wechselspannung weniger als die Spitze am Oszilloskop: der Effektivwert.
- 2.5 **Kondensator an Wechselspannung** – je höher die Frequenz, desto mehr Strom.
- 2.6 **Spule an Wechselspannung** – genau umgekehrt.
- 2.7 **Höhen weg: der Tiefpass** – RC-Glied; der Ton klingt dumpfer, Grenzfrequenz im Formelrechner.
- 2.8 **Bässe weg: der Hochpass** – Kondensator und Widerstand vertauscht.

Stufe 3 – Gleichrichten und stabilisieren: Wie wird aus Wechselspannung eine ruhige Gleichspannung? (7)

- 3.1 **Die Wechselquelle** – zwei LEDs gegeneinander: Plus und Minus wechseln ständig, 50 Schwingungen je Sekunde (die Zeitlupe zeigt es).
- 3.2 **Nur die Hälfte** – der Einweggleichrichter mit einer Diode.
- 3.3 **Beide Hälften** – der Brückengleichrichter aus vier Dioden.

- 3.4 **Glätten mit dem Elko** – Brummspannung am Oszilloskop; mehr Last, mehr Brumm.
- 3.5 **Die Z-Diode hält fest** – Kennlinie in Sperrrichtung, einfache Stabilisierung.
- 3.6 **Immer 5 Volt** – der Spannungsregler, auch wenn die Batterie nachlässt.
- 3.7 **Projekt: ein Netzteil** – Wechselquelle (9 V~), Gleichrichter, Elko, Regler, Kontroll-LED; Messung unter Last. Mit 6 V~ reicht die Spannung nach Gleichrichter und Brumm nicht für den Regler – ein Grund zum Nachrechnen.

Stufe 4 – Der Transistor als Verstärker: Wie wird ein leises Signal laut? (8)

- 4.1 **Kleiner Strom steuert großen Strom** – Basis- und Kollektorstrom mit zwei Messgeräten, Stromverstärkung.
- 4.2 **Der Arbeitspunkt** – Basisspannungsteiler: Kollektor auf halber Betriebsspannung.
- 4.3 **Die Emitterschaltung** – Wechselsignal verstärken; Eingang und Ausgang am Oszilloskop (umgedreht!).
- 4.4 **Übersteuert!** – zu großes Signal wird abgeschnitten, hörbar verzerrt.
- 4.5 **Weniger ist stabiler** – Gegenkopplung mit Emitterwiderstand.
- 4.6 **Zwei Stufen** – Koppelkondensator zwischen zwei Verstärkerstufen.
- 4.7 **Das Verstärkermodul von innen** – Gegentakt-Endstufe aus NPN und PNP; Übernahmeverzerrung sehen und hören.
- 4.8 **Projekt: Audioverstärker** – Generator, Vorstufe, Endstufe, Lautsprecher, Lautstärke mit P1.

Stufe 5 – Operationsverstärker: Was kann ein Verstärker mit zwei Eingängen? (8)

- 5.1 **Das OP-Modul vergleicht** – Plus- gegen Minus-Eingang: der Komparator.
- 5.2 **Dämmerungsschalter** – Komparator mit Fotowiderstand.
- 5.3 **Kein Flackern mehr** – Schmitt-Trigger: zwei Schaltschwellen.
- 5.4 **Der invertierende Verstärker** – Verstärkung = R2 / R1, mit Rechenweg.
- 5.5 **Nichtinvertierend und Spannungsfolger** – verstärken, ohne umzudrehen; entkoppeln.
- 5.6 **Das Mischpult** – Summierer für zwei Töne.
- 5.7 **Aus Rechteck wird Dreieck** – der Integrator; »Mehr wissen«: Grenzen des OP (Anstiegsrate).
- 5.8 **Projekt: Klangregler** – aktiver Tief- und Hochpass, Bässe und Höhen mit P1 und P2.

Stufe 6 – Der Timer-Baustein 555: Ein Chip für Takt und Zeit? (9)

Reihenfolge nach Stufe 5 zwingend: Der 555 wird mit den Komparatoren erklärt.

- 6.1 **Der 555 blinkt** – astabil; Frequenz aus R1, R2 und C im Formelrechner.
- 6.2 **Puls und Pause** – Tastverhältnis messen; mit einer Diode gleich lang.
- 6.3 **Blick hinein** – die Kondensatorspannung pendelt zwischen 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung.
- 6.4 **Der Zeitschalter** – monostabil: das Treppenhauslicht aus Volta 1 mit einem Chip.
- 6.5 **Stopp und Wechsel** – Reset-Taster; zwei LEDs blinken im Wechsel.
- 6.6 **Ein Speicher mit zwei Tastern** – bistabil: das Flipflop im Inneren wird sichtbar.
- 6.7 **Ein Ton aus dem Chip** – Lautsprecher am Ausgang, Tonhöhe mit P1 (hörbar).
- 6.8 **Helligkeit stufenlos** – Pulsweite mit Dioden und Drehregler; am Oszilloskop sichtbar.
- 6.9 **Projekt: Reaktionstester** – kurzer Lichtblitz, wer trifft ihn mit dem Taster?

Stufe 7 – Schwingungen und Klang: Wie entsteht ein Ton? (6)

- 7.1 **Das Blinkmodul von innen** – astabile Kippstufe aus zwei Transistoren; in Zeitlupe die Kippflanken.
- 7.2 **Das Tonmodul von innen** – dieselbe Kippstufe, schneller (Ton aus der simulierten Frequenz, offen erklärt).
- 7.3 **Zweitonsirene** – ein zweiter 555 steuert über Pin 5 die Tonhöhe des ersten.
- 7.4 **Heulton** – auf- und abschwellende Tonhöhe.
- 7.5 **Ein reiner Sinus** – Wien-Brücken-Oszillator mit dem OP.
- 7.6 **Projekt: kleiner Synthesizer** – Tasten S1/S2, Tonhöhe, Lautstärke und Klangfilter.

Stufe 8 – Licht, das man nicht sieht: Wie funktioniert eine Lichtschranke? (6)

- 8.1 **Unsichtbares Licht** – die IR-LED leuchtet, aber man sieht nichts; »Jetzt in echt«: die Kamera vieler Handys (oft die vordere) zeigt das Leuchten einer Fernbedienung.
- 8.2 **Der Fototransistor** – Strom wächst mit dem Licht.
- 8.3 **Die Lichtschranke** – Unterbrechung löst den 555-Ton aus.
- 8.4 **Zwei Kreise ohne Verbindung** – der Optokoppler (Vergleich mit dem Relais aus Volta 1).
- 8.5 **Ton über Licht** – Generator, IR-LED, Fototransistor, Verstärker: Musik über eine Lichtstrecke.
- 8.6 **Projekt: Alarmanlage** – Lichtschranke, Zeitschalter und Sirene.

Summe: 3 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 6 + 6 = **61 Experimente**, davon 7 Projekte. Weitere Ideen aus der 555-Quellensammlung (Morsetaste, Frequenzteiler, Kondensatoren messen, Herzschlag-Wächter) stehen für das **Freie Labor** und Aufgaben der Lehrkraft bereit.

9. Gestaltung, Farb- und Leitkonzept

Gestaltung wie Volta 1 (hell, ruhige Flächen, DC Learning Design Standard). Volta 2 und Volta 3 tragen von Anfang an das neue Reihensymbol (`docs/design/symbole/volta2.svg`, `volta3.svg`): das Volta-Symbol mit LED-Balkenanzeige, in der zwei bzw. drei Felder leuchten (entschieden 27.10.2026). Volta 1 behält sein bisheriges Symbol und wechselt erst mit Version 1.0 auf `volta1.svg`. Offen ist nur noch eine Kennfarbe für den Band. Die Begleitfigur **Tick** bleibt, mit etwas sachlicherem Ton für die ältere Zielgruppe; die Ebene »Mehr wissen« wird in Volta 2 öfter genutzt (Formeln, Hintergründe). Die Texte duzen weiterhin.

9.1 Grundsatz: ein Farb- und Leitkonzept für die ganze Reihe

Volta 1 (0.9.1) hat ein Farb- und Leitkonzept, das Kinder ohne Lesen durch den Aufbau führt. Volta 2 übernimmt es **unverändert** und erweitert es nur dort, wo neue Dinge hinzukommen. Wer von Volta 1 kommt, findet sich sofort zurecht; dieselbe Farbe bedeutet in jedem Band dasselbe. Grundregel bleibt: **Farbe nie allein** – jede Farbe hat zusätzlich Namen, Zeichen oder Beschriftung (Regel 7).

Element	Regel aus Volta 1	Volta 2
Bauteilfach	sechs Themen mit Farbe und typischem Schaltzeichen: Licht (gelb), Schalten (blau), Widerstände und Sensoren (grün), Dioden und Transistoren (violett), Kondensatoren (türkis), Bewegung und Ton (orange); Kacheln im Themenfarbton, Umschalter »Bauteil / Symbol«	gleiche Themen und Farben; neue Bauteile werden eingeordnet (9.2)

Element	Regel aus Volta 1	Volta 2
Grundplatte	jede Reihe ein Farbton (A rot, B orange, C gelb, D grün, E blau), nach rechts dunkler; Feldnamen bleiben	unverändert
Aufbauschritte	Felder als kleine Kontaktfelder in ihrer Reihenfarbe, Bauteilbild hinter dem Namen, ein Handgriff je Stichpunkt; die Aufbauhilfe öffnet das Thema des gesuchten Bauteils	unverändert, auch für Pult-, Modul- und Gerätefelder (9.3)
Leitungsfarben	automatisch: Leitung am Pluspol rot, am Minuspol schwarz, sonst Lieblingsfarbe (Stern); von Hand gewählte Farbe bleibt	erweitert um die negative Versorgung (9.3)
Pult	je Bauteil ein Rahmen um Bedienelement und Felder, Schaltzeichen mit Leitungen zu jedem Feld, »?« erklärt Bauteil und Felder; V+ rot, 0V schwarz	gilt für jedes neue Pultbauteil (9.4)
Module	eigene Trägerplattenfarbe und Bildzeichen je Modul; Kachel im Modulfach in der aufgehellten Farbe	OP-Modul und 555 bekommen eigene Farbe und Bildzeichen (9.2)
Stufenanpassung	Steckbrett und Pult wachsen mit der Stufe; das Pult zeigt nur, was die Stufe braucht; Modulleiste nur bei Modulen	Pult II wächst mit den Stufen (9.4)

9.2 Einordnung der neuen Bauteile

Thema (Farbe)	neu in Volta 2
Licht (gelb)	IR-LED (mit Hinweis »unsichtbares Licht«, Strahlen gestrichelt)
Widerstände und Sensoren (grün)	Trimmer 10 kΩ / 100 kΩ, Fototransistor
Dioden und Transistoren (violett)	Transistor PNP, Z-Dioden, Spannungsregler 5 V, Optokoppler
Kondensatoren (türkis)	Folienkondensatoren; die **Spule** kommt dazu, das Thema heißt ab Volta 2 »Kondensatoren und Spulen« (beide speichern Energie)

Module: OP-Modul (Trägerplatte dunkelrot, Bildzeichen Dreieck mit + und −) und Timer 555 (Trägerplatte anthrazit, Bildzeichen Rechteckpuls). Die Module aus Volta 1 behalten Farbe und Bildzeichen, damit sie beim Nachbau wiedererkannt werden.

9.3 Leitungen, Messgeräte und Kanäle

- **Leitungsfarben automatisch** wie Volta 1 (V+ und +B2 rot, 0V schwarz). **Masse/GND (0V) bleibt in allen Bänden schwarz**, auch bei symmetrischer Versorgung, wo 0V die Mitte ist (entschieden 31.10.2026). Neu: Eine Leitung an der **negativen Versorgung** (−B2, wenn zwei Batterien symmetrisch gesteckt sind) wird **blau** – so, wie es in der Elektronik üblich ist. Die Vorgabe der Lieblingsfarbe wechselt dafür in Volta 2 von Blau auf **Grün** (offene Entscheidung, Kapitel 14). Wechselquelle und Generatorausgang bekommen keine feste Farbe, sie haben keinen Plus- und Minuspol.
- **Messgeräte 1 und 2:** Rahmen in zwei Farben (1 Blau, 2 Orange) und groß beschriftet »1« / »2«; die Messleitungen tragen die Farbe ihres Geräts, Buchsen weiter COM, V/Ω, A.
- **Oszilloskop:** Kanal K1 gelb, K2 türkis, wie bei vielen echten Geräten. Die Messspitze steckt mit einem kleinen Fähnchen »K1« bzw. »K2« am Feld; Kurve, Beschriftung und Zahlenwerte stehen in derselben Kanalfarbe. Bezug ist immer 0V (schwarzes Massezeichen).
- **Felder der Geräte und des Pults** erscheinen in den Aufbauschritten als kleine Kontaktfelder wie in Volta 1 (z. B. K1, G, W~a), mit dem Bildzeichen des Geräts.

9.4 Bedienpult II und Stufenanpassung

- Jedes neue Pultbauteil – **Batterie 2, Wechselquelle, Funktionsgenerator** – bekommt wie in Volta 1 einen Rahmen, sein Schaltzeichen über den Feldern (Batterie, Wechselspannungsquelle ~, Generator mit Sinus) und ein **»?«** mit Erklärung der Felder.
- Das Pult wächst mit den Stufen: Stufe 0 Batterie 1, Messgeräte 1 und 2, ab Experiment 0.3 Batterie 2; ab Stufe 1 Kennlinienschreiber; ab Stufe 2 Funktionsgenerator und Oszilloskop; ab Stufe 3 Wechselquelle; Drehregler, Schalter und Lautsprecher, sobald ein Experiment sie nutzt. Dazu immer alles, was Vorlage oder Aufbau verwenden.
- Steckbrett: Volta 2 beginnt mit 5 × 10 Feldern (die kleinen Bretter von Volta 1 entfallen für die ältere Zielgruppe) und wächst, wenn die Vorlage mehr braucht; im freien Labor 12 Spalten. Die Einstellung »Steckbrett und Pult an die Stufe anpassen« bleibt.

10. Technik

Bereich	Umsetzung	Stand
Edition	`VOLTA_EDITION=volta2`, eigene App-ID, eigenes Inhaltspaket `content/volta2`, Katalog mit Bandfreigabe (`ab_band`)	im Build-System vorgesehen
Audio-Schrittweite	20 µs, Faktorisierung wiederverwenden, solange die Matrix gleich bleibt	erledigt (Leistungstest 14.10.2026)
555	Verhaltensmodell mit Ereignisortung (Teilschritt bis zum Schwellendurchgang)	Prototyp im Leistungstest; Ereignisortung offen
OP	Makromodell (siehe Kapitel 6)	offen
Quellen	Wechselquelle, Funktionsgenerator als zeitabhängige Quellen im Kern	offen
Tonausgabe	Rechnung im Puffer mit Vorlauf, Ausgabe über Qt Multimedia; Echtzeitprüfung und Rückfall	offen
Oszilloskop	Ringpuffer je Kanal im Kern, Trigger im Modell, Darstellung in QML (Qt Quick Shapes)	Zeitschreiber als Grundlage vorhanden
Messwerte	Veröffentlichung an die Oberfläche höchstens 60-mal je Sekunde, unabhängig von der Schrittweite	offen

Alle Regeln von Volta 1 gelten unverändert: Kern ohne Qt, jede Aufbauänderung ein Befehl, Physik ehrlich (Referenztests < 2 %), kein Netz, keine Datenerhebung, Bedienelemente ≥ 48 dp, Farbe nie allein, DE/FR/EN/LU.

11. Datenschutz und Kindersicherheit

- Wie Volta 1: kein Konto, keine Analyse, keine Werbung, keine Käufe in der App, kein Netz.
- Kein Zugriff auf Mikrofon oder Kamera des Geräts (Fotos im Forscherheft über die Systemauswahl wie in Volta 1).
- Die Wechselquelle ist ausdrücklich eine **Kleinspannung im Pult**; Texte und »Jetzt in echt« verweisen nie auf Netzteile zum Selbstbau am Stromnetz.
- Lautstärkebegrenzer für die hörbare Simulation.
- »Nur in der App!« für zerstörende Versuche (z. B. Spannungsregler ohne Kühlung überlasten, Transistor ohne Basiswiderstand).

12. Umsetzungsplan

Schritt	Inhalt	PT	Ergebnis
1 Leistungstest Audio	20-µs-Schritte, Faktorisierung wiederverwenden, Messung auf dem Tablet	–	**erledigt**
2 Band-Infrastruktur	Edition volta2, Inhaltspaket, Bandfreigabe im Katalog, Pultleiste II, App-Symbol	15	zweite App aus derselben Codebasis
3 Bauteilmodelle	PNP, Z-Diode, Regler, Spule, Trimmer, IR-LED, Fototransistor, Optokoppler, OP-Makromodell, 555 mit Ereignisortung, Wechselquelle, Generator	30	Referenztests (< 2 %)
4 Geräte und Ton	zweites Messgerät mit Handbereichswahl, Oszilloskop, Funktionsgenerator, Kennlinienschreiber, Tonausgabe mit Rückfall, Zeitlupe	35	Bedienpult II
5 Inhalte	61 Experimente mit Musteraufbau und Prüfbedingungen, Lexikon, Formelrechner, Hilfe; FR/EN/LU	50	inhaltlich vollständiger Band
6 Plattformen	Android-APK, Windows, Mac; Prüfung auf allen Tablets; Anleitung und Flyer	15	Testversion Volta 2 (0.9)
	Summe	**145**	(Konzept v3.0: 130–150 PT)

Schritte 2 und 3 können beginnen, sobald die Experimentliste freigegeben ist; Schritt 5 setzt 3 und 4 voraus.

13. Risiken und Maßnahmen

Risiko	Maßnahme
Hörbare Simulation auf langsamen Tablets zu langsam	Echtzeitprüfung je Schaltung, Rückfall auf Ton aus der simulierten Frequenz (entschieden), Messwerte seltener veröffentlichen
Oszilloskop auf kleinen Tablets zu klein	Blattansicht über der Grundplatte, Werte zusätzlich als Zahl
OP-Modell zu ideal oder zu kompliziert	Makromodell mit wenigen, im Lexikon offengelegten Grenzen; Referenztests gegen Datenblattwerte
Inhaltlicher Umfang (61 Experimente)	Musteraufbau und Prüfbedingungen mit denselben Werkzeugen wie Volta 1; Projekte wiederverwenden Teilschaltungen
Abgrenzung zu Volta 3 und Zuse verschwimmt	Digitaltechnik nur über den 555 (Blockschaltbild); Radio und Schwingkreis bleiben Volta 3
Rückmeldungen der Vorführungen zu Volta 1 betreffen die gemeinsame Bedienung	Korrekturen zuerst in Volta 1 (0.9.x), Volta 2 übernimmt sie automatisch (gemeinsame Codebasis)

14. Offene Entscheidungen

Entscheidung	Spätestens
Freigabe der Stufen- und Experimentliste (Kapitel 8)	vor Schritt 2
Kennfarbe von Volta 2 (App-Symbol entschieden: Reihensymbol `volta2.svg`)	Schritt 2
Leitungsfarbe der negativen Versorgung (Vorschlag Blau) und neue Vorgabe der Lieblingsfarbe (Vorschlag Grün)	Schritt 2
Wechselquelle: fest 50 Hz oder einstellbar (für die Experimente reicht fest)	Schritt 3
Verkauf: eigene App oder Freischaltung in einer gemeinsamen App (abhängig von Verlagsantworten)	vor Schritt 6
Lehrplanzuordnung DE/LU/Ostbelgien	Schulpaket

15. Fazit

Volta 2 ist technisch abgesichert (hörbare Simulation geprüft), inhaltlich umrissen (61 Experimente in neun Stufen) und baut vollständig auf der fertigen Plattform von Volta 1 auf. Der Aufwand liegt bei rund 145 Personentagen. Nächster Schritt ist die Freigabe der Experimentliste; danach folgen Band-Infrastruktur und Bauteilmodelle.