Exercício de Versionamento.

Crie um repositório local ➔ Aula06

Crie um repositório no GitHub ➔ Aula06

Sincronize os repositórios

📌 Passo 1 – Criar Arquivo CHANGELOG.md

Dentro do projeto:

Criar arquivo:

CHANGELOG.md

Adicionar:

Changelog

[1.0.0] - 2026-03-20

Adicionado

- Estrutura inicial do projeto
- Página de funcionalidades

Corrigido

- Ajustes de título

Salvar.

Executar:

```
git add CHANGELOG.md
git commit -m "docs: adiciona changelog versão 1.0.0"
```

📌 Passo 2 – Criar Tag 1.0.0

Existem dois tipos:

Tag leve

Tag anotada

Utilizar tag anotada:

git tag -a v1.0.0 -m "Versão estável 1.0.0"

Explicação:

v é padrão comum
Mensagem ajuda na auditoria

Executar:

git tag

Mostrar que foi criada.

📌 Passo 3 – Enviar Tag para o GitHub

git push origin v1.0.0

OBS.: tag não sobe automaticamente.

🔹 Bloco 3 – Criar Release no GitHub

No GitHub:

1. Ir em Releases
2. Create new release
3. Selecionar tag v1.0.0
4. Título: Versão 1.0.0
5. Descrição copiar conteúdo do CHANGELOG

Publicar.

Agora existe uma versão formal do software.

Momento importante: Maturidade técnica.

- **Bloco 4 – Atualização de Versão**

Simule pequeno ajuste:

Alterar algo simples no index.html.

Executar:

```
git add .
git commit -m "fix: corrige pequeno ajuste visual"
```

Criar nova tag:

```
git tag -a v1.0.1 -m "Correção visual"
git push origin v1.0.1
```

Mostrar evolução de versão PATCH.