Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Laboratório de Lógica de Programação

Prof. Eduardo Cunha Campos

Prática 7

Um racional é qualquer número da forma p/q, sendo p inteiro e q inteiro não nulo. É conveniente representar um racional por um registro:

```
struct racional {
    int p, q;
};
```

Vamos convencionar que o campo q de todo racional é estritamente positivo e que o máximo divisor comum dos campos p e q é 1. Escreva:

(a) uma função reduz que receba inteiros a e b e devolva o racional que representa a/b;

(b) uma função **neg** que receba um racional x e devolva o racional -x;

(c) uma função soma que receba racionais x e y e devolva o racional que representa a soma de x e y;

(d) uma função **mult** que receba racionais x e y e devolva o racional que representa o produto de x por y;

(e) uma função **div** que receba racionais x e y e devolva o racional que representa o quociente de x por y;