

Sayı dizilimi sırasıyla = 1-9-1-1-0-1-2-0-3-6

10 farklı durum ve çıkış max 4 bit olacak.

1. durum

0000

2. durum

0001

3. durum

0010

4. durum

0011

5. durum

0100

6. durum

0101

7. durum

0110

8. durum

0111

9. durum

1000

10. durum

1001

1-0001

9-1001

1-0001

1-0001

0-0000

1-0001

2-0010

0-0000

3-0011

6-0110

Mevcut Durum

G₁ G₂ G₃ G₄

Sonraki durum

G₁ G₂ G₃ G₄

Z₁ Z₂ Z₃ Z₄

O₁ O₂ O₃ O₄

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 1 0

1 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 1

0 0 0 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 1 0 0

0 0 0 1

0 1 0 0

0 1 0 0

0 1 0 1

0 0 0 0

0 1 0 1

0 1 0 1

0 1 1 0

0 0 0 1

0 1 1 0

0 1 1 0

0 1 1 1

0 0 1 0

0 1 1 1

0 1 1 1

1 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 1

0 0 1 1

1 0 0 1

1 0 0 1

0 0 0 0

0 1 1 0

0 0 0 0

Z_1 için

$G_1 G_2 \backslash G_3 G_4$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$Z_1 = G_1' G_2' G_3' G_4$$

Z_2 için

$G_1 G_2 \backslash G_3 G_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$Z_2 = G_1 \cdot G_4$$

Z_3 için

$G_1 G_2 \backslash G_3 G_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$Z_3 = G_1 + G_2 \cdot G_3 \cdot G_4'$$

Z_4 için

$G_1 G_2 \backslash G_3 G_4$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	0	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$Z_4 = G_1' \cdot G_2' + G_1' \cdot G_3' \cdot G_4 + G_1 \cdot G_4'$$

D_1 için

$G_1 G_2 \backslash G_3 G_4$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$D_1 = G_1 \cdot G_4' + G_2 \cdot G_3 \cdot G_4$$

D_2 için

$G_1 G_2 \backslash G_3 G_4$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$D_2 = G_2 \cdot G_3' + G_2' \cdot G_3 \cdot G_4 + G_2 \cdot G_4'$$

D_3 için

$G_1 G_2$ \ $G_3 G_4$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$D_3 = G_1' \cdot G_3' \cdot G_4 + G_3 \cdot G_4'$$

D_4 için

$G_1 G_2$ \ $G_3 G_4$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$D_4 = G_4'$$

2. soru

Hocam 1. Soruyu gözerken yazdığım öğrenci numaramı kontrol etti. Herhangi bir hata bulunmamaktadır. Zaten OBS'ye giriş yaparken öğrenci numaramı yazıyorum. Yanlış numara kullansam sisteme giriş yapamam. Şaka yaptınız galiba.