

DESCRIÇÃO

- Dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (Interruptor DR).
- Componente indispensável e necessário para a proteção de circuitos elétricos, conforme a ABNT NBR 5410. Este dispositivo atua na proteção de pessoas contra os perigos de choques elétricos que podem ser fatais, devendo ser de alta sensibilidade ($\leq 30\text{mA}$), salvo indicação diferente no projeto elétrico, com grau de proteção IP 20.
- É indicado para circuitos que atendam pontos de utilização localizados em cozinhas, copas, lavanderias, corredores, áreas comuns, áreas externas e demais dependências internas normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens.

Protótipo comercial

- Dispositivo iDR (Diferencial Residual):
 - SCHNEIDER
 - SIEMENS
 - WEG
 - STECK

APLICAÇÃO

- Como medida adicional na proteção contra contatos diretos com a energia elétrica, através de eletroeletrônicos, tomadas de uso geral e específicas, áreas molhadas, recomenda-se a instalação de dispositivos de proteção, tais como interruptores diferenciais-residuais. Esses dispositivos devendo ser instalado nos quadros de distribuição. Conforme indicado pelo projeto elétrico.

EXECUÇÃO

- Obedecer às indicações do projeto de elétrica.
- A fixação do iDR deve ser do tipo rápida, por engate em trilho 35 x 7,5 mm. A conexão elétrica do equipamento no quadro deve assegurar perfeito contato com as partes condutoras.

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e verificar a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar se as características dos componentes e a montagem estão de acordo com o esquema unifilar do projeto elétrico.

SERVIÇOS

09.04	QUADRO GERAL
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30mA
09.04.037	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30mA
09.04.038	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300mA
09.04.039	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA
09.05	REDE DE BT: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADRO DE TELEFONE
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30mA
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30mA
09.05.094	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300mA
09.05.095	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.04.036	09.04.037	09.04.038	09.04.039
09.05.092	09.05.093	09.05.094	09.05.095
• Fornecimento e instalação do dispositivo DR.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.04.036	09.04.037	09.04.038	09.04.039
09.05.092	09.05.093	09.05.094	09.05.095
• un - por unidade instalada.			

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR IEC 61008-2-1:2022- Interruptores à corrente diferencial-residual para uso doméstico e similar sem dispositivo de proteção de sobrecorrentes (IDR) Parte 2-1: Aplicabilidade das regras gerais aos IDR funcionalmente independentes da tensão de alimentação
- ABNT NBR 13570:2021- Instalações elétricas em locais de afluência de público — Requisitos específicos
- ABNT NBR IEC 61008-1:2022 - Interruptores à corrente diferencial-residual para uso doméstico e similar sem dispositivo de proteção de sobrecorrentes (IDR) Parte 1: Regras gerais

Serviços

Etapa
Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.02

Dispositivo iDR

Revisão	3
Data	22/02/24

Página
1/1


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário