

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

**CEI
IEC**
50(721)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1991-11

Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 721 :
Télégraphie, télécopie et
communication de données

**International Electrotechnical
Vocabulary**

Chapter 721 :
Telegraphy, facsimile and
data communication

**Международный Электротехнический
Словарь**

Глава 721 :
Телеграфия, факсимильная связь
и передача данных

**Vocabulario Electrotécnico
Internacional**

Capítulo 721 :
Telegrafía, facsímil y
comunicación de datos



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 50(721): 1991

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

50(721)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1991-00

Vocabulaire Electrotechnique
International

Chapitre 721 :
Télégraphie, télécopie et
communication de données

International Electrotechnical
Vocabulary

Chapter 721 :
Telegraphy, facsimile and
data communication

Международный Электротехнический
Словарь

Глава 721 :
Телеграфия, факсимильная связь
и передача данных

Vocabulario Electrotécnico
Internacional

Capítulo 721 :
Telegrafía, facsímil y comunicación de datos

© CEI 1991 Droits de reproduction réservés - Copyright - all rights reserved - Право издания охраняется законом

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается Без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопию и микрофильм.

Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir ni utilizar en cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias y las microfichas, sin permiso escrito del editor.

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Code prix
Price code
Код цены

XG

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
Цена указана в
действующем каталоге

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	VI
 Sections	
721-01 Formes de télécommunications par signaux discrets	1
721-02 Signaux temporels discrets et signaux numériques, éléments de signaux	8
721-03 Transmission par signaux temporels discrets ou numériques	17
721-04 Voies et méthodes de transmission	27
721-05 Transmission par courant continu	37
721-06 Transmission par courant porteur, multiplexage	40
721-07 Qualité de transmission, distorsion temporelle	48
721-08 Erreurs et protection contre les erreurs	59
721-09 Codes et alphabets	77
721-10 Commandes et signaux de fonctions	86
721-11 Voies et procédés de transmission	100
721-12 Appareils de télégraphie et de transmission de données	118
721-13 Appareils et services de télécopie	136
721-14 Caractéristiques de fonctionnement en télécopie	140
721-15 Défauts et distorsion en télécopie	158
721-16 Réseaux télégraphiques et de données	163
721-17 Commutation télégraphique et de données, signalisation	172
721-18 Exploitation et services télégraphiques	198
721-19 Exploitation et services de données	218
INDEX	229

CONTENTS

	Page
FOREWORD	VII
Section	
721-01 Forms of telecommunications using discrete signals	1
721-02 Discretely-timed and digital signals, signal elements	8
721-03 Transmission using discretely-timed or digital signals	17
721-04 Transmission channels and methods	27
721-05 Direct current transmission	37
721-06 Carrier transmission, multiplexing	40
721-07 Transmission performance, distortion in time	48
721-08 Errors and error control	59
721-09 Codes and alphabets	77
721-10 Function controls and function signals	86
721-11 Transmission channels and processes	100
721-12 Telegraph and data transmission equipments	118
721-13 Facsimile equipments and services	136
721-14 Facsimile operational characteristics	140
721-15 Defects and distortion in facsimile reproduction	158
721-16 Telegraph and data networks	163
721-17 Telegraph and data switching, signalling	172
721-18 Telegraph operation and services	198
721-19 Data transmission operation and services	218
INDEX	229

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	VIII
Раздел	
721-01 Виды электросвязи дискретных сигналов	1
721-02 Дискретные во времени сигналы и цифровые сигналы; элементы сигналов	8
721-03 Передача с использованием дискретных во времени сигналов и цифровых сигналов	17
721-04 Каналы и методы передачи	27
721-05 Передача постоянным током	37
721-06 Передача на несущей частоте; объединение-разделение	40
721-07 Характеристики передачи; искажение во времени	48
721-08 Ошибки и защита данных от ошибок	59
721-09 Коды и алфавиты	77
721-10 Функциональные знаки и функциональные сигналы	86
721-11 Каналы и способы передачи	100
721-12 Телеграфная аппаратура передачи данных	118
721-13 Факсимильные аппаратура и службы	136
721-14 Факсимильные рабочие характеристики	140
721-15 Дефекты и искажения при факсимильной связи	158
721-16 Телеграфные сети и сети данных	163
721-17 Телеграфная коммутация данных; сигнализация	172
721-18 Телеграфная эксплуатация и телеграфные службы	198
721-19 Общая эксплуатация и службы передачи данных	218
Алфавитный указатель	229

TABLA DE MATERIAS

	Págs.
PREÁMBULO	IX
Secciones	
721-01 Formas de telecomunicación por señales discretas	1
721-02 Señales temporales discretas y señales digitales; elementos de señales	8
721-03 Transmisión por señales temporales discretas o digitales	17
721-04 Canales y métodos de transmisión	27
721-05 Transmisión por corriente continua	37
721-06 Transmisión por corriente portadora, multiplexado	40
721-07 Calidad de transmisión, distorsión temporal	48
721-08 Errores y protección contra los errores	59
721-09 Códigos y alfabetos	77
721-10 Control de funciones y señal de funciones	86
721-11 Canales y procedimientos de transmisión	100
721-12 Aparatos de telegrafía y de transmisión de datos	118
721-13 Aparatos y servicios en telecopia	136
721-14 Características de funcionamiento en telecopia	140
721-15 Defectos y distorsión en telecopia	158
721-16 Redes telegráficas y de datos	163
721-17 Conmutación telegráfica y de datos; señalización	172
721-18 Explotación y servicios telegráficos	198
721-19 Explotación y servicios de datos	218
ÍNDICE	229

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 721 : TÉLÉGRAPHIE, TÉLÉCOPIE ET
COMMUNICATION DE DONNÉES

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

Les chapitres du Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) concernant les télécommunications (chapitres de la série 700) ont été préparés par des groupes mixtes d'experts des Comités techniques de l'Union internationale des Télécommunications (UIT) — Comité Consultatif International des Radiocommunications (C.C.I.R.), Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (C.C.I.T.T.) — et de la Commission Électrotechnique Internationale (CEI), coordonnés par le Groupe mixte coordinateur C.C.I.R.-C.C.I.T.T.-CEI pour le vocabulaire (GMC).

Les termes et définitions de ces chapitres sont destinés à faciliter la compréhension des textes concernant les télécommunications. Ils ont été approuvés pour publication par les Comités nationaux de la CEI.

Ils n'ont pas reçu d'approbation formelle par les Assemblées plénières du C.C.I.R. ou du C.C.I.T.T., et ne remplacent pas les définitions contenues dans les Recommandations du C.C.I.R. ou du C.C.I.T.T. (ou dans le Règlement des radiocommunications, ou dans le Règlement des télécommunications internationales ou dans la Constitution ou la Convention internationale des télécommunications) qui sont à utiliser dans leurs domaines respectifs d'application.

La présente Norme internationale a été établie par un groupe d'experts du GMC, sous la responsabilité du Comité d'Etudes n° 1 de la CEI : Terminologie. Elle constitue le chapitre 721 du Vocabulaire Électrotechnique International (VEI).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapport de vote
1(VEI 721)(BC)1216	1(VEI 721)(BC)1235

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Comme dans tous les chapitres du VEI concernant les télécommunications, les termes et définitions sont donnés en français, anglais, russe, espagnol et les termes sont, de plus, indiqués en allemand, italien, néerlandais, polonais et suédois.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 721 : TELEGRAPHY, FACSIMILE AND
DATA COMMUNICATION

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

Chapters of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) relating to telecommunications (chapters of the 700 series) have been prepared by Joint Groups of experts from the Technical Committees of the International Telecommunication Union (ITU) — International Consultative Radiocommunication Committee (C.C.I.R.), International Consultative Telegraph and Telephone Committee (C.C.I.T.T.) — and from the International Electrotechnical Commission (IEC), co-ordinated by the C.C.I.R.-C.C.I.T.T.-IEC Joint Co-ordinating Group for vocabulary (JCG).

The terms and definitions in these chapters are intended to promote a good understanding of telecommunications texts. They have been approved for publication by the IEC National Committees.

They have not received formal approval by the C.C.I.R. or C.C.I.T.T. Plenary Assemblies and do not replace definitions contained in C.C.I.R. or C.C.I.T.T. recommendations (or in the Radio Regulations, the International Telecommunication Regulations, or the International Telecommunication Constitution or Convention) which are to be used in their respective fields of application.

This International standard has been prepared by a group of experts of the JCG under the responsibility of IEC Technical Committee No. 1 : Terminology. It forms chapter 721 of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

The text of this standard is based on the following documents :

Six Months' Rule	Report on Voting
1(IEV 721)(CO)1216	1(IEV 721)(CO)1235

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

As in all IEV chapters, the terms and definitions have been written in four languages : French, English, Russian, Spanish and the terms in German, Italian, Dutch, Polish and Swedish are indicated.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 721 : ТЕЛЕГРАФИЯ ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, достаточно полно выражают, международный консенсус по рассматриваемым проблемам.
- 2) Данные решения представляют собой международные рекомендации и как таковые одобряются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли рекомендации МЭК в качестве основы своих национальных нормативных документов в той мере, в какой это допускают условия данной страны. Любые расхождения между рекомендациями МЭК и соответствующими национальными нормативными документами должны быть, насколько это возможно, ясно указаны в последних.

ВВЕДЕНИЕ

Главы Международного электротехнического словаря, относящиеся к электросвязи (700-е главы), подготовлены объединенными группами экспертов из состава технических комитетов Международного союза электросвязи (МСЭ), Международного консультативного комитета по радиосвязи (МККР), Международного консультативного комитета по телеграфии и телефонии (МККТТ) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), деятельность которых координируется объединенной координационной группой (ОКГ) МККР-МККТТ-МЭК по подготовке словаря.

Термины и определения данных глав предназначены для обеспечения правильного понимания текстов, относящихся к области электросвязи. Национальные комитеты МЭК высказались за их издание.

Они не получили официального одобрения на пленарных ассамблеях МККР и МККТТ и не заменяют определения, содержащиеся в рекомендациях МККР или МККТТ (или в Регламенте по радиосвязи, или в Международном регламенте электросвязи, или в Международной конвенции электросвязи), которые должны быть использованы в соответствующих областях;

Настоящий международный стандарт подготовлен группой экспертов ОКГ под руководством ответственного за эту работу Технического комитета 1 : Терминология. Он является 721-ой главой Международного электротехнического словаря (МЭС).

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах :

Правило шести месяцев	Отчет о голосовании
1(МЭС 721)(ЦБ)1216	1(МЭС 721)(ЦБ)1235

Полную информацию о голосовании по данному стандарту можно найти в отчете о голосовании, указанном в приведенной выше таблице.

Как и во всех других главах МЭС, термины и определения даны на четырех языках : французском, английском, русском и испанском, также приведены термины на немецком, итальянском, нидерландском и шведском языках.

COMISSION ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

VOCABULARIO ELECTROTÉCNICO INTERNACIONAL

CAPÍTULO 721 : TELEGRAFÍA, FACSIMIL
Y COMUNICACIÓN DE DATOS

PREÁMBULO

- 1) Las decisiones o acuerdos oficiales de la CEI relativos asuntos técnicos, preparados por los Comités de Estudio en los que están representados todos los Comités Nacionales interesados, expresan en la mayor medida posible un acuerdo internacional sobre los temas examinados.
- 2) Estas decisiones constituyen recomendaciones internacionales y son aceptadas como tales por los Comités Nacionales.
- 3) Con objeto de promover la unificación internacional, la CEI expresa el deseo de que todos los Comités Nacionales adopten el texto de la recomendación CEI para sus normas nacionales en la medida que sea posible. Cualquier divergencia entre la recomendación CEI y la norma nacional correspondiente debe venir indicada de forma clara en esta última, siempre que sea posible.

Los Capítulos del Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI) sobre telecomunicaciones (capítulos de la serie 700) se han preparado por Grupos Mixtos de expertos de los Comités Técnicos de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) — Comité Consultivo Internacional de las Radiocomunicaciones (C.C.I.R.); Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía (C.C.I.T.T.) — y de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), coordinados por el Grupo Mixto Coordinador C.C.I.R.-C.C.I.T.T.-CEI para el Vocabulario (GMC).

Los términos y definiciones de estos capítulos intentan facilitar la comprensión de los textos sobre las telecomunicaciones. Han sido aprobados para su publicación por los Comités Nacionales de la CEI.

No han recibido la aprobación formal de las Asambleas Plenarias del C.C.I.R. o del C.C.I.T.T. y no reemplazan las definiciones contenidas en las Recomendaciones del C.C.I.R. o del C.C.I.T.T. (o en el Reglamento de las Radiocomunicaciones, o en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, o en la constitución o en la Convención Internacional de las Telecomunicaciones) que se utilizarán en sus campos respectivos de aplicación.

La presente norma internacional ha sido preparada por un Grupo de Expertos del GMC, bajo la responsabilidad del Comité de Estudios nº 1 de la CEI : Terminología. Constituye el Capítulo 702 del Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI).

El texto de esta norma esta basado en los documentos siguientes :

Regla de las Seis Meses	Informe del voto
1(VEI 721)(OC)1216	1(VEI 721)(OC)1235

Los informes del voto indicados en el cuadro anterior dan todas las informaciones sobre el resultado de las votaciones realizadas para la aprobación de esta norma.

Como en todos los capítulos del VEI sobre las telecomunicaciones, los términos y definiciones se dan en francés, inglés, ruso y español, y los términos están, además indicados en alemán, italiano, holandés, polaco y sueco.

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

— Página blanca —

CHAPITRE 721 : TÉLÉGRAPHIE, TÉLÉCOPIE ET COMMUNICATION DE DONNÉES**CHAPTER 721 : TELEGRAPHY, FACSIMILE AND DATA COMMUNICATION****ГЛАВА 721 : ТЕЛЕГРАФИЯ, ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ****CAPÍTULO 721 : TELEGRAFÍA, FACSIMIL Y COMUNICACIÓN DE DATOS****SECTION 721-01 - FORMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SIGNAUX DISCRETS****SECTION 721-01 - FORMS OF TELECOMMUNICATION USING DISCRETE SIGNALS****РАЗДЕЛ 721-01 - ВИДЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ****SECCIÓN 721-01 - FORMAS DE TELECOMUNICACIÓN POR SEÑALES DISCRETAS****721-01-01**
(701-01-14)**téléinformatique**
télétraitement

Association de techniques des télécommunications et de l'informatique en vue du traitement à distance d'informations.

teleprocessing

The association of telecommunication and data processing techniques to process information at a distance.

телеобработка (данных)

Совокупность процессов электросвязи и обработки данных предназначенная для дистанционной обработки информации.

teleinformática
teletratamiento
teleproceso

Asociación de técnicas de telecomunicación y de informática para el tratamiento de informaciones a distancia.

(Daten-)Fernverarbeitung
teleinformatica**bewerking op afstand ; verwerking op afstand****teleinformatyka ; teleprzetwarzanie**
fjärrdatabehandling**721-01-02**
(701-01-11)**données**

Informations représentées sous une forme adaptée à leur traitement automatique.

data

Information represented in a manner suitable for automatic processing.

данные

Информация, представленная в виде, пригодном для машинной обработки.

datos

Representación de la información en forma idónea para su tratamiento automático.

Daten**dati****data ; gegevens****dane****data****721-01-03**
(701-01-12)**communication de données**

transmission de données (terme déconseillé dans ce sens)

Forme de télécommunication destinée à un transfert d'informations entre installations de traitement de *données*.**data communication**

data transmission (deprecated in this sense)

A form of telecommunication intended for the transfer of information between *data* processing equipment.**передача данных (1)**Вид электросвязи, предназначенный для передачи информации между оборудованием машинной обработки *данных*.**Datenkommunikation ; Datenübertragung**
(abgelehnt in diesem Sinne)**comunicazione dati****datacommunicatie****teledacja ; transmisja danych (termin nie zalecany w tym znaczeniu)****datakommunikation**

721-01-03
(701-01-12)

comunicación de datos

Forma de telecomunicación destinada a la transferencia de información entre equipos de tratamiento de *datos*.

721-01-04
(701-01-13)

transmission de données

Transfert de *données* d'un point à un autre par télécommunication.

data transmission

The conveying of *data* from one place to another by telecommunication.

передача данных (2)

Перенос *данных* из одного пункта в другой посредством электросвязи.

transmisión de datos

Transferencia de *datos* de un lugar a otro por una telecomunicación.

Datenübertragung

trasmissione dati
datatransmissie ; gegevenstransport
transmisja danych
dataöverföring

721-01-05
(701-01-16)

(services de) télématique

Ensemble de services de télécommunication s'ajoutant aux services télégraphiques et téléphoniques usuels et qui, mettant généralement en œuvre des techniques de *téléinformatique*, permettent aux usagers de recevoir ou d'envoyer des informations publiques ou privées, ou d'effectuer certaines opérations telles que consultation de fichiers, réservations, opérations commerciales ou bancaires.

Exemples de services de télématique: télécopie, télétext, vidéographie, téléécriture.

Note. — Les services de télématique ne comprennent pas la télédiffusion de programmes sonores ou visuels.

telematics (services)

Telecommunication services supplementing conventional telegraphic or telephonic services generally using *teleprocessing* techniques to permit a user to receive or send public or private information, or to effect operations such as file consultation, reservations, commercial or banking transactions.

Examples of telematics services: facsimile, teletex, videography, telewriting.

Note. — Telematics services do not include broadcasting of sound or television programmes.

телематические (службы)

Службы электросвязи, дополняющие стандартные телеграфную и телефонную службы и которые, использующие обычно технические средства *телеобработки данных* и позволяющие принимать и отправлять информацию государственного или частного характера или выполнять операции, такие как получение справочных данных, резервирование заказов, коммерческие или банковские операции.

Примеры телематических служб: факсимильная связь, телетекст, видеография, телерукопись.

Примечание. — Телематические службы не включают звуковое в телевизионное вещание.

(servicios de) telemática

Servicios de telecomunicación que completan los servicios telegráficos o telefónicos tradicionales, utilizando generalmente técnicas de *teleinformática* para permitir que el usuario reciba o envíe información pública o privada, o efectúe operaciones tales como la consulta de ficheros, reservas, o transacciones comerciales o bancarias.

Son ejemplos de servicios de telemática los siguientes: facsímil, teletex, videografía, teletextura.

Nota. — Los servicios de telemática no incluyen la radiodifusión de programas sonoros o de televisión.

Telematik(-Dienste)

telematica (servizi telematici)
telematica (dienst)
usługi telematyczne
telematik

721-01-06
(701-01-07)

télégraphie

Forme de *telecommunication* dans laquelle les *informations* transmises sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou mises en mémoire pour un usage ultérieur.

Telegrafie
telegrafia
telegrafie
telegrafia
telegrafi

Notes.

1 — Un document graphique est un support d'informations sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé ou consulté.

2 — Cette définition est conforme à la Constitution de l'Union Internationale des Télécommunications (Nice 1989).

3 — La télégraphie ne comprend ni la *télévision* ni la *vidéographie*.

telegraphy

A form of *telecommunication* in which the transmitted *information* is intended to be recorded on arrival as a graphic document ; the transmitted information may sometimes be presented in an alternative form or may be stored for subsequent use.

Notes.

1 — A graphic document records information in a permanent form and is capable of being filed and consulted ; for example it may take the form of written or printed matter or of a fixed image.

2 — This is the definition given in the Constitution of the International Telecommunication Union (Nice 1989).

3 — Telegraphy does neither include *television* nor *videography*.

телеграфия

Вид электросвязи, в котором переданная информация на приеме должна записываться в форме графического документа ; в некоторых случаях переданная информация может быть представлена в другой форме или может быть накоплена для последующего использования.

Примечания.

1 — Графический документ воспроизводит информацию в постоянной форме, может храниться и повторно использоваться ; он, к примеру, может представлять собой рукописный или печатный текст или неподвижное изображение.

2 — Это определение приведено в Конституции Международного союза электросвязи (Нича, 1989 г.).

3 — Телеграфия не охватывает телевидение и видеографию.

telegrafia

Forma de *telecomunicación* en la cual las *informaciones* transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en forma de documento gráfico ; estas *informaciones* pueden presentarse en ciertos casos en otra forma o registrarse para una utilización ulterior.

Notas.

1 — Un documento gráfico es un soporte de información en el cual se registra de forma permanente un texto escrito o impreso o una imagen fija, y que es posible de clasificar y consultar.

2 — Esta definición es la que figura en la Constitución de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (Niza 1989).

3 — La telegrafia no incluye ni la *televisión* ni la *videografia*.

721-01-07

télégraphie alphabétique

Télégraphie portant sur des textes où des signaux codés sont utilisés, chaque signal ou groupe d'*éléments de signal* correspondant à un élément de texte tel qu'une lettre, un chiffre ou un signe de ponctuation.

Zeichentelegrafie
alfabeto telegrafico
karaktertelegrafie
telegrafia alfabetowa ; telegrafia znakowa
teckentelegrafi

alphabetic telegraphy character telegraphy

Telegraphy applicable to texts, where coded signals are used, each signal or group of *signal elements* corresponding to a *character* such as a letter, a figure or a punctuation mark.

721-01-07

**алфавитная телеграфия
знаковая телеграфия**

Телеграфия, применяемая для текстов, в которых используются кодированные сигналы, при этом каждый сигнал или группа *элементов сигнала* соответствует *знаку*, например, букве, цифре или знаку препинания.

telegrafía alfabética

Telegrafía aplicable a textos en la que se usan señales codificadas, correspondiendo cada señal o grupo de *elementos de señal* a un *carácter* tal que una letra, una cifra o un signo de puntuación.

721-01-08
(701-01-10)**téléécriture
téléautographie**

**Fernzeichnen
telescrittura
telescript
teleskrypcja
teleautografi**

Forme de *télecommunication* ayant pour objet la transmission d'*informations* graphiques au fur et à mesure de leur tracé manuscrit et la reproduction simultanée à distance sur un écran ou un autre support d'un *terminal*.

Note. — Le terme "téléautographie" n'est utilisé en français que dans le cas où la reproduction prend la forme d'un document graphique.

**telewriting
teleautography**

A form of telecommunication for the purpose of transmitting graphical information as it is being manually written or drawn and for simultaneously generating a reproduction at the distant terminal either on a screen or in some other form.

Note. — In cases where the reproduction at the receiving end is in the form of a graphic document, the term "téléautographie" can be employed in French.

телерукопись

Вид электросвязи, для целей передачи графической информации, которая написании вручную одновременно воспроизводится в виде репродукции рукописи в удаленном пишущем устройстве либо на экране, либо каким-нибудь другим способом.

Примечание. — В тех случаях, когда воспроизведение на приемном конце осуществляется в форме графического документа, во французском языке может использоваться термин «téléautographie».

**teleescritura
teleautografía**

Forma de telecomunicación para transmitir información gráfica, tal como está escrita o dibujada manualmente y para producir simultáneamente una reproducción en un terminal distante en una pantalla o en alguna otra forma.

Nota. — En los casos en los que la reproducción en el extremo receptor adopta la forma de documento gráfico, puede emplearse en francés el término "téléautographie".

721-01-09
(701-01-09)**télécopie
télégraphie fac-similé (terme désuet)
fac-similé (terme déconseillé dans ce sens)**

**Faksimile ; Fernkopieren
facsimile ; telecopia
facsimile
symilografia
telefaksimil**

Forme de *télecommunication* destinée à la reproduction à distance d'un document graphique sous la forme d'un autre document graphique géométriquement semblable à l'original.

**facsimile
telecopy**

A form of telecommunication for the reproduction at a distance of graphic documents in the form of other graphic documents geometrically similar to the original.

факсимильная связь

Вид электросвязи, для воспроизведения на расстоянии, графических документов в форме других графических документов, геометрически подобных оригиналу.

721-01-09 (701-01-09)	telecopia facsimil Forma de telecomunicación destinada a la reproducción a distancia de un documento gráfico en forma de otro documento gráfico geométricamente similar al original .	
721-01-10	télécopie contrastée télécopie bivalente <i>Télécopie</i> dans laquelle la reproduction fournit seulement deux niveaux de densité optique. document facsimile black and white facsimile <i>Facsimile</i> in which the original document is reproduced with two optical density levels. документальная факсимильная связь черно-белая факсимильная связь <i>Факсимильная связь</i>, при которой оригинал документа воспроизводится только с двумя уровнями оптической плотности. telecopia contrastada telecopia bivalente <i>Facsimil</i> en el que el documento original es reproducido con dos niveles de densidad óptica.	Schwarz-Weiß-Faksimile facsimile a due livelli zwart/wit-facsimile symilografia czarno-biała tvátónsfaksimil
721-01-11	télécopie nuancée <i>Télécopie</i> dans laquelle la reproduction peut être assurée avec des demi-teintes. picture facsimile <i>Facsimile</i> in which the reproduction may present graded tonal densities. полутонная факсимильная связь <i>Факсимильная связь</i>, при которой воспроизведение может быть представлено с полутонами (промежуточными уровнями плотности). grabado facsimil <i>Facsimil</i> en el que la reproducción puede presentar densidades tonales graduales.	Bildfacsimile facsimile a più livelli di grigio beeldfacsimile symilografia odcieniowa bildfaksimil
721-01-12	phototélécopie phototélégraphie <i>Télécopie nuancée</i> utilisant pour la reproduction un procédé photographique. phototelecopy phototelegraphy <i>Picture facsimile</i> using a photographic process for the reproduction. фототелеграфия фототелеграфная связь <i>Полутонная факсимильная связь</i>, использующая для воспроизведения фотографический способ. fototelegrafia fototelegrafia <i>Grabado facsimil</i> que utiliza un proceso fotográfico para la reproducción.	Fototelegrafie foto facsimile foto-overdracht symilografia fotograficzna ; fototelegrafia fotofaksimil

721-01-13

service télégraphique

Service assurant la transmission d'informations par *télégraphie*.

Exemples de services télégraphiques: service des télégrammes, service des radiotélégrammes, service de télécopie, service phototélégraphique, service télex et service des circuits télégraphiques loués.

Telegrafendienst
servizio telegrafico
telegraafdienst
usługa telegraficzna
telegrafitjänst

telegraph service

A service for the transmission of information by *telegraphy*.

Examples of telegraph services: telegram service, radiotelegram service, facsimile service, phototelegraphy service, telex service and leased telegraph circuit service.

телеграфная служба

Служба, обеспечивающая передачу информации с помощью *телеграфии*.

К телеграфным службам относятся : служба передачи телеграмм, служба передачи радиограмм, служба факсимильной связи, фототелеграфная служба, служба телекс и служба арендованных телеграфных каналов.

(servicio) telegráfico

Servicio de transmisión de informaciones por *telegrafía*.

Ejemplos de servicios telegráficos : servicio de telegramas, servicio de radiotelegramas, servicio de telecopia, servicio de fototelegrafía, servicio de télex y servicio de circuitos telegráficos alquilados.

721-01-14

**service des télégrammes
service télégraphique public**

Service télégraphique offert au public qui assure la transmission des *télégrammes* et leur remise aux destinataires.

Telegrammdienst
telegrammi (servizio pubblico di inoltro)
telegramdienst
usługa telegramowa ; usługa telegramowa
publiczna
telegramtjänst

**telegram service
public telegram service**

The *telegraph service* offered to the public for the transmission of *telegrams* and their delivery to the addressees.

служба передачи телеграмм

Телеграфная служба, предоставляемая населению для передачи телеграмм и их доставки адресатам.

**(servicio de) telegramas
servicio telegráfico público**

Servicio telegráfico ofrecido al público para la transmisión de *telegramas* y su entrega a los destinatarios.

721-01-15
(701-01-08)

(service) télex

Service télégraphique permettant à ses abonnés de correspondre directement et temporairement entre eux au moyen d'*appareils arythmiques* et de circuits de télécommunication du *réseau télégraphique public*.

Telexdienst
telex
telexdienst
usługa teleksowa
telextjänst

telex (service)

A *telegraph service* enabling subscribers to communicate directly and temporarily with each other by means of *start-stop apparatus* and telecommunication circuits of the public networks.

служба телекс

Телеграфная служба, позволяющая абонентам устанавливать между собой непосредственно и временно связь с помощью *стартстопных аппаратов* и коммутируемой, телеграфной сети.

(servicio) télex

Servicio telegráfico que permite a los abonados comunicar directamente y temporalmente entre sí por medio de *aparatos arrítmicos* y circuitos de una red pública de telecomunicación.

721-01-16

(service) **supertélex**
télex rapide

Service télex qui fonctionne à une *rapidité de modulation* supérieure à la valeur normalisée de 50 bauds.

Hochgeschwindigkeits-Telex(-Dienst)
supertelelex ; telex ad alta velocità
snelle-telexdienst
usługa superteleksowa
supertelextjänst

supertelelex (service)
high speed telex

A *telex service* working faster than the standard rate of 50 bauds.

служба супертелекс
высокоскоростной телекс

Служба телекс, которая обеспечивает работу со *скоростью модуляции*, превышающей нормированное значение 50 Бод.

(servicio) **supertélex**

Servicio de télex que funciona con una *velocidad de modulación* superior al valor normalizado de 50 baudios.

721-01-17
(701-01-20)

(service) **télétext**

Service *télématique* pour la transmission de textes offrant des possibilités supplémentaires par rapport au *service télex*, en particulier les autres fonctions des machines à écrire et des possibilités de traitement de textes à distance.

Note. — Les termes "télétext" et "télétexte" représentent deux notions différentes.

Teletex ; Bürofernschreiben
teletex
teletex(dienst)
usługa teleteksowa
teletextjänst

teletex (service)

A *telematics service* for text transmission offering additional facilities to the *telex service*, in particular further typewriter functions and remote text processing facilities.

Note. — The terms "teletex" and "teletext" refer to two different concepts.

служба телетекс

Служба телематики представляющая дополнительные возможности по сравнению со *службой телекс*, в частности, дополнительные функции буквопечатания и возможности дистанционной обработки текстов.

Примечание. — Термины "телетекс" и "телетекст" относятся к двум разным понятиям.

(servicio) **teletextos**

Servicio de *telemática* para la transmisión de texto por telegrafía que ofrece posibilidades suplementarias para apoyar al *servicio télex*, en particular otras funciones de las máquinas de escribir y la posibilidad de tratamiento de textos a distancia.

Nota. — Los términos "teletex" y "teletexto" designan dos conceptos diferentes.

**SECTIONS 721-02 À 721-08 - SIGNAUX DISCRETS ET TRANSMISSION
PAR SIGNAUX DISCRETS
SECTIONS 721-02 TO 721-08 - DISCRETE SIGNALS AND TRANSMISSION
USING DISCRETE SIGNALS
РАЗДЕЛЫ 721-02 ПО 721-08 - ДИСКРЕТНЫЕ СИГНАЛЫ И ПЕРЕДАЧА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
SECCIONES 721-02 A 721-08 - SEÑALES DISCRETAS Y TRANSMISIÓN
POR SEÑALES DISCRETAS**

**SECTION 721-02 - SIGNAUX TEMPORELS DISCRETS ET SIGNAUX NUMÉRIQUES,
ÉLÉMENTS DE SIGNAUX
SECTION 721-02 - DISCRETELY-TIMED AND DIGITAL SIGNALS, SIGNAL ELEMENTS
РАЗДЕЛ 721-02 - ДИСКРЕТНЫЕ ВО ВРЕМЕНИ СИГНАЛЫ И ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ ;
ЭЛЕМЕНТЫ СИГНАЛОВ
SECCIÓN 721-02 - SEÑALES TEMPORALES DISCRETAS Y SEÑALES DIGITALES ;
ELEMENTOS DE SEÑALES**

**721-02-01
(702-04-04)**

signal (temporel) discret

Signal composé d'une suite temporelle d'éléments, chacun ayant une ou plusieurs caractéristiques telles que sa durée, sa position dans le temps, sa forme, sa hauteur, qui représentent des informations.

**zeitdiskretes Signal ; diskretes Signal
segnale campionato
(tijd)discreet signaal
sygnał dyskretny (czasowy)
diskret signal**

**discretely-timed signal
discrete signal**

A signal composed of successive elements in time, each element having one or more characteristic quantities which can convey information, for example its duration, its position in time, its waveform, its magnitude.

дискретный во времени сигнал

Сигнал, состоящий из временной последовательности во времени элементов, каждый из которых содержит одну или несколько характеристических величин, которые могут передавать информацию, способных передавать определенную информацию, например, длительность элементов, их взаимное расположение, форму их волны, их амплитуду.

señal (temporal) discreta

Señal compuesta por elementos sucesivos en el tiempo, de forma que cada elemento tiene una o varias características que pueden suministrar información, tales como : su duración, su posición en el tiempo, su forma de onda, su amplitud, etc.

**721-02-02
(702-04-05)**

signal numérique

Signal temporel discret au moyen duquel les informations sont représentées par un nombre fini de valeurs discrètes bien déterminées qu'une de ses grandeurs caractéristiques est susceptible de prendre dans le temps.

**digitales Signal
segnale numerico
digitaal signaal
sygnał cyfrowy
digital signal**

digital signal

A *discretely-timed signal* in which information is represented by a number of well-defined discrete values that one of its characteristic quantities may take in time.

цифровой сигнал

Сигнал дискретного времени, в котором информация представлена некоторым количеством точно определенных дискретных значений ; причем одна из характеристических величин может зависеть от времени.

721-02-02
(702-04-05)

señal digital

Señal temporal discreta en la que la información se representa por un número finito de valores discretos bien determinados, de forma que una de sus magnitudes características puede tomar dichos valores en el tiempo.

721-02-03
(702-04-02)

signal analogique

Signal tel que la grandeur caractéristique qui représente des informations est susceptible à tout instant de prendre une quelconque des valeurs d'un intervalle continu.

Note. — Par exemple, un signal analogique peut suivre de façon continue les valeurs d'une autre grandeur physique représentant des informations.

analogue signal

A signal in which the characteristic quantity representing information may at any instant assume any values within a continuous interval.

Note. — For example, an analogue signal may follow continuously the values of another physical quantity representing information.

аналоговый сигнал

Сигнал, в котором характеристическая величина, отображающая информацию, может в любой момент времени принимать любое значение в течение непрерывного интервала.

Примечание. — Аналоговый сигнал может, например, изменяться непрерывно в соответствии со значениями другой физической величины, отображающей информацию.

señal analógica

Señal en la que la magnitud característica que representa información puede en cualquier instante tomar uno cualquiera de los valores en intervalo continuo.

Nota. — Por ejemplo, una señal analógica puede seguir de forma continua los valores de otra magnitud física que represente información.

721-02-04
(704-23-02)

échantillonnage (d'un signal)

Prise d'échantillons d'un signal, généralement à des intervalles de temps égaux.

sampling (of a signal)

The process of taking samples of a signal, usually at equal time intervals.

дискретизация (сигнала)

Выбор отсчетов сигнала, как правило, с равными временными интервалами.

muestro (de una señal)

Proceso de toma de muestras de una señal generalmente a intervalos iguales de tiempo.

721-02-05
(702-04-07)

quantification (d'une grandeur)

Processus selon lequel l'ensemble continu des valeurs que peut prendre une grandeur est divisé en un nombre fini d'intervalles adjacents prédéterminés et toutes les valeurs qui se trouvent dans un intervalle donné sont représentées par une valeur unique prédéterminée de cet intervalle.

quantization (of a quantity)

A process in which a continuous range of possible values of a quantity is divided into a number of predetermined adjacent intervals and any value within a given interval is represented by a single predetermined value within the interval.

квантование (величины)

Процесс, при котором постоянный диапазон возможных значений величины делится на ряд предварительно заданных смежных интервалов и любое значение в данном интервале представлено одиночным значением, выбранным в пределах этого интервала.

analoges Signal
segnale analogico
analoog signaal
sygnał analogowy
analog signal

Abtastung (eines Signals)
campionamento
bemonsteren (van een signaal)
próbkiowanie (sygnału)
sampling

Quantisierung (einer Größe)
quantizzazione
quantificeren (van een grootheid)
kwantowanie (wielkości)
kwantisering

721-02-05
(702-04-07)

cuantificación (de una magnitud)

Proceso en el que el conjunto continuo de valores que puede tomar una magnitud se divide en un número finito de intervalos adyacentes predeterminados y en los que cualquier valor dentro de un intervalo dado está representado por un valor único predeterminado dentro de este intervalo.

721-02-06
(702-05-01)

élément de signal

Partie d'un *signal temporel discret* se distinguant des autres par une ou plusieurs de ses caractéristiques, telles que sa durée, sa position relative, sa forme, sa hauteur.

**Signalelement ; Schritt
campione di un segnale
signaalelement
element sygnalu
signalelement**

signal element

Each of the parts constituting a *discretely-timed signal* and distinguished from the others by one or more characteristics such as its duration, its relative position, its waveform, its magnitude.

**элемент сигнала
сигнальный элемент**

Каждая из частей сигнала дискретного времени, отличающаяся от остальных одной или несколькими характеристиками, такими, как длительность, относительное положение, форма волны, амплитуда.

elemento de señal

Cada una de las partes que constituyen una *señal temporal discreta* y que se distingue de las otras por una o varias de sus características, tales como : su duración, su posición relativa, su forma de onda, su amplitud.

721-02-07
(702-05-02)

élément numérique

L'un des éléments d'un ensemble fini de nombres entiers, employé pour représenter des informations.

Notes.

- 1 — Un élément numérique peut être représenté par un *élément de signal*.
- 2 — Dans les appareils utilisés pour la transmission numérique, un élément numérique peut être représenté par un état physique spécifié, par exemple, l'état magnétique binaire d'un noyau de ferrite.
- 3 — Le terme anglais "digit" se traduit en français par "chiffre" lorsqu'il est utilisé en numération décimale pour désigner 1, 2, ..., 9, 0.

**Ziffer
elemento numerico
cijfer
element cyfrowy
sifra**

digit

A member of a finite set of integers used to represent information.

Notes.

- 1 — A digit may be represented by a *signal element*.
- 2 — In equipment used in digital transmission, a digit may be represented by a specified physical condition, e.g. a binary magnetic condition of a ferrite core.
- 3 — The English term "digit" is translated in French by "chiffre" when used in decimal numeration system to represent 1, 2, ..., 9, 0.

**цифра
символ**

Член конечного множества целых чисел, используемого для представления информации.

Примечания.

- 1 — Цифра может быть представлена элементом сигнала.
- 2 — В аппаратуре, используемой при цифровой передаче, цифра может быть представлена определенным физическим состоянием, например, двоичным магнитным состоянием ферритового сердечника.
- 3 — Английский термин "digit" переводится на французский язык словом "chiffre", если он используется в десятичной системе исчисления для обозначения 1, 2, ..., 9, 0.

721-02-07
(702-05-02)

elemento numérico
dígito

Miembro de un conjunto finito de enteros, comúnmente usado para representar informaciones.

Notas.

1 — Un dígito puede estar representado por un *elemento de señal*.

2 — En el equipamiento usado en transmisión digital, un dígito puede estar representado por una condición física especificada, por ejemplo, el estado magnético binario de un núcleo de ferrita.

3 — El término inglés "digit" se traduce en francés como "chiffre" cuando se usa en el sistema de numeración decimal para representar 1, 2, ..., 9, 0.

721-02-08
(702-05-03)

élément binaire
bit
digit (terme à proscrire)

L'un des éléments d'un ensemble de deux éléments employé pour représenter des informations.

Note. — Les termes "*élément unitaire*" et "*moment*" utilisés en transmission télégraphique ne doivent pas être confondus avec le terme bit.

binary digit
bit (abbreviation)

A member of a set of two elements commonly used to represent information.

Note. — The terms "*unit element*" and "*unit*" used in telegraph transmission may not be used for the term bit.

двоичная единица
бит

Член совокупности двух элементов, обычно используемой для представления информации.

Примечание — Термин "*единичный элемент*", используемый при телеграфной передаче, не должен использоваться вместо термина "бит".

elemento binario
bit

Uno de los elementos de un conjunto de dos elementos utilizado generalmente para representar información.

Nota. — Los términos "*elemento unitario*" y "*momento*" usados en transmisión telegráfica no deberán confundirse con el término bit.

Binärziffer ; Bit
elemento binario ; bit
binair cijfer ; bit
binarny element cyfrowy ; bit
bit

721-02-09
(702-05-04)

chiffre binaire

L'un des deux chiffres 0 ou 1 utilisés en numération binaire.

binary figure

Either of the two figures 0 or 1 used in the binary numbering system.

двоичный символ
двоичная цифра

Любая из двух цифр 0 или 1, используемых в двоичной числовой системе.

cifra binaria

Cada una de las dos cifras 0 ó 1, que se utilizan en el sistema de numeración binaria.

Binärzeichen ; Binärelement
cifra binaria
binair cijfer
cyfra binarna
binär siffra

721-02-10
(702-05-05)

élément n-aire

Élément choisi dans un ensemble de n éléments.

n-ary digit

A member selected from a n-ary set.

n-ичная цифра

Элемент, отобранный из n-ичной совокупности.

Ziffer der Stufenzahl n ; n-stufige Ziffer
cifra multipla
n-tallig getal
element (cyfrowy) n-tkowy
n-när siffra

721-02-10 (702-05-05)	elemento n-ario Elemento escogido de un conjunto de n elementos.	
721-02-11 (702-05-06)	multiplet Ensemble ordonné d'un nombre fixe d' <i>éléments binaires</i> , traité comme un tout. n-bit byte (1) An ordered set of a specified number of <i>binary digits</i> operated upon as an entity. n-битовый байт Упорядоченная совокупность определенного числа <i>двоичных единиц</i> , используемых как единое целое. multiplete Conjunto ordenado de un número fijo de <i>elementos binarios</i> , tratado de forma total.	Byte byte byte bajt bitgrupp
721-02-12 (702-05-07)	doublet <i>Multiplet</i> composé de deux <i>éléments binaires</i> . <i>Note.</i> — Le terme dibit est à proscrire au sens de doublet. doublet (byte) 2-bit byte (USA) An ordered set of two <i>binary digits</i> . <i>Note.</i> The term dibit is deprecated in the sense of doublet. дублет Упорядоченная совокупность из двух <i>двоичных единиц</i> . <i>Примечание</i> — Такие термины, как дибит не должны использоваться в значении дублет. doblete Multiplate compuesto por dos <i>elementos binarios</i> . <i>Nota.</i> — El término dibit está desaprobado en el sentido de doblete.	2-bit-Zeichen coppia doublet-byte doublet tvåbitsgrupp
721-02-13	triplet <i>Multiplet</i> composé de trois <i>éléments binaires</i> . <i>Note.</i> — Le terme tribit est à proscrire au sens de triplet. triplet (byte) 3-bit byte (USA) An ordered set of three <i>binary digits</i> . <i>Note.</i> — The term tribit is deprecated in the sense of triplet. триплет Упорядоченная совокупность из трех <i>двоичных единиц</i> . <i>Примечание.</i> — Такие термины, как трибит, не должны использоваться в значении триплет. triplete Multiplate compuesto por tres <i>elementos binarios</i> . <i>Nota.</i> — El término tribit está desaprobado en el sentido de triplete.	3-bit-Zeichen terna triplet-byte triplet trebitsgrupp
721-02-14	quartet <i>Multiplet</i> composé de quatre <i>éléments binaires</i> . <i>Note.</i> — Le terme quadribit est à proscrire au sens de quartet. quartet (byte) 4-bit byte (USA) An ordered set of four <i>binary digits</i> . <i>Note.</i> — The term quadribit is deprecated in the sense of quartet. Упорядоченная совокупность из четырех <i>двоичных единиц</i> .	4-bit-Zeichen gruppo di 4 bit quartet-byte kwartet fyrbitsgrupp

721-02-14	cuartete <i>Multiplate</i> compuesto por cuatro <i>elementos binarios</i> . <i>Nota.</i> — El término quadribit está desaprobado en el sentido de cuartete.	
721-02-15	quintet <i>Multiplate</i> composé de cinq <i>éléments binaires</i> . quintet (byte) 5-bit byte (USA) An ordered set of five <i>binary digits</i> Упорядоченная совокупность из пяти <i>двоичных единиц</i> . quintete <i>Multiplate</i> compuesto por cinco <i>elementos binarios</i> .	5-bit-Zeichen gruppo di 5 bit quintet-byte kwintet fembitsgrupp
721-02-16	sextet <i>Multiplate</i> composé de six <i>éléments binaires</i> . sextet (byte) 6-bit byte (USA) An ordered set of six <i>binary digits</i> Упорядоченная совокупность из шести <i>двоичных единиц</i> . sextete <i>Multiplate</i> compuesto por seis <i>elementos binarios</i> .	6-bit-Zeichen gruppo di 6 bit sextet-byte sektet sexbitsgrupp
721-02-17	septet <i>Multiplate</i> composé de sept <i>éléments binaires</i> . septet (byte) 7-bit byte (USA) An ordered set of seven <i>binary digits</i> Упорядоченная совокупность из семи <i>двоичных единиц</i> . septete <i>Multiplate</i> compuesto por siete <i>elementos binarios</i> .	7-bit-Zeichen gruppo di 7 bit septet-byte septet sjubitsgrupp
721-02-18 (702-05-09)	octet <i>Multiplate</i> composé de huit <i>éléments binaires</i> . byte octet 8-bit byte An ordered set of eight <i>binary digits</i> . байт Упорядоченная совокупность из восьми <i>двоичных единиц</i> . octete <i>Multiplate</i> compuesto por ocho <i>elementos binarios</i> .	8-bit-Zeichen ottetto octet-byte oktet ättabitsgrupp
721-02-19	n-uplet <i>Multiplate</i> composé de n <i>éléments binaires</i> . n-bit byte (2) An ordered set of n <i>binary digits</i> . n -битовый байт Упорядоченная совокупность из n <i>двоичных единиц</i> .	n-bit-Zeichen gruppo di n bit n-bit-byte n-bitowy bajt n-bitsgrupp

721-02-19

n-teto*Multiplete compuesto por n elementos binarios.*721-02-20
(701-03-07)**code***Ensemble de règles définissant une correspondance biunivoque entre des informations et leur représentation par des caractères, des symboles ou des éléments de signal.***Code
codice
code
kod
kod****code***A system of rules defining a one-to-one correspondance between information and its representation by characters, symbols or signal elements.***код***Система правил, определяющих точное соответствие между информацией и ее представлением, посредством знаков, символов или элементов сигнала.***código***Correspondencia biunívoca entre la información y su representación por caracteres, símbolos o elementos de señal.*721-02-21
(702-05-16)**transcodage***Transformation d'une représentation d'informations selon un certain code en une autre représentation des mêmes informations selon un autre code.**Exemple : Transformation de signaux de caractères ou groupes de tels signaux conformes à un certain code télégraphique, en signaux équivalents conformes à un autre code.***Code-Umsetzung
conversione di codice
codeconversie ; code-omzetting
konwersja kodu ; przekodowanie
kodkonvertering****code conversion***The changing of the representation of information according to a given code into a representation of the same information according to another code.**Example : Conversion of character signals or groups of character signals in one telegraph code into corresponding signals or group of signals in an other code.***преобразование кода***Преобразование представления информации с использованием данного кода в представление этой информации в согласно другому коду.**Пример : Преобразование сигналов знака или групп таких сигналов одного телеграфного кода в соответствующие сигналы или группы сигналов другого кода.***transcodificación***Transformación de una representación de información según un cierto código en otra representación de la misma información de acuerdo con otro código.**Ejemplo : Conversión de señales de carácter o grupos de señales de carácter de un cierto código telegráfico en las correspondientes señales o grupo de señales de otro código.*721-02-22
(702-05-21)**état significatif***Caractéristique d'un élément de signal qui détermine la signification de cet élément de signal selon un certain code.***Kennzustand
stato significativo
significante toestand
stan znamieny
signifikant tillstånd****significant condition***Condition of a signal element defining the meaning of that signal element in accordance with a code.***значащее состояние***Характеристика элемента сигнала, определяющее значение этого элемента сигнала в соответствии с кодом.***estado significativo***Característica de un elemento de señal que determina el significado de este elemento de señal según un código determinado.*

721-02-23
(702-05-22)

valence

Nombre des *états significatifs* différents que peut prendre un *élément de signal* en application d'un *code*.

number of significant conditions

Number of different *significant conditions* that a *signal element* can assume in accordance with a *code*.

количество значающих положений

Количество различных *значащих положений*, которые может принимать *элемент сигнала* в соответствии с *кодом*.

valencia

número de estados significativos

Número de *estados significativos* diferentes que puede tomar un *elemento de señal* de acuerdo con un *código*.

Wertigkeit

numero di *stati significativi*
aantal *significante toestanden*

liczba *stanów znamienych* ; wartościowość
kodu

antal *signifikanta tillstånd*

721-02-24

bivalent

Qualificatif indiquant qu'une *valence* de deux est employée.

two conditions

A qualifying term indicating that the *number of significant conditions* used is two.

двоничный

Определение, показывающее, что число используемых значащих состояний составляет два.

bivalente

Término calificativo indicador de que el *número de estados significativos* usados es de dos.

zweiwertig

due stati

bivalent

dwuwartościowy

tvåtillstånd

721-02-25

trivalent

Qualificatif indiquant qu'une *valence* de trois est employée.

three conditions

A qualifying term indicating that the *number of significant conditions* used is three.

троичный

Определение, показывающее, что число используемых значащих состояний составляет три.

trivalente

Término calificativo indicador de que el *número de estados significativos* es de tres.

dreiwertig

tre stati

trivalent

trójwartościowy

tre tillstånd

721-02-26

tétravalent

Qualificatif indiquant qu'une *valence* de quatre est employée.

four conditions

A qualifying term indicating that the *number of significant conditions* used is four.

четверичный

Определение, показывающее, что число используемых значащих состояний составляет четыре.

tétravalente

Término calificativo indicador de que el *número de estados significativos* es de cuatro.

vierwertig

quattro stati

tétravalent

czterowartościowy

fyrtillstånd

721-02-27

mutation

Passage d'un *état significatif* à un autre dans un *signal temporel discret*.

change-over

A change from one *significant condition* to another in a *discretely-timed signal*.

переключение

Переход из одного *значащего состояния* в другое в *дискретном сигнале*.

Zustandswechsel ; Zustandsübergang

cambiamento di stato

omzetting

zmiana stanu znamienego

tillståndsväxling

721-02-27	mutación Cambio de un <i>estado significativo</i> a otro en una <i>señal temporal discreta</i>.	
721-02-28	transition Phénomène transitoire séparant, dans un <i>signal temporel discret</i>, deux <i>éléments de signal</i> consécutifs ayant des <i>états significatifs</i> différents. transition A transient phenomenon separating two successive <i>signal elements</i> having different <i>significant conditions</i> in a <i>discretely-timed signal</i>. переход Переходное явление, разделяющее два последовательных <i>элемента сигнала</i>, имеющих различные <i>значимые состояния</i> в дискретном сигнале. transición Fenómeno transitorio separador de dos <i>elementos de señal</i> consecutivos que tienen diferentes <i>estados significativos</i> en una <i>señal temporal discreta</i>.	Übergang transizione overgang przejście övergångsförlopp
721-02-29	instant significatif Instant du passage d'un <i>état significatif</i> à un autre dans un <i>signal temporel discret</i>. significant instant The instant of change from one <i>significant condition</i> to another within a <i>discretely-timed signal</i>. значащий момент Момент перехода из одного <i>значимого состояния</i> в другое в дискретном сигнале. instante significativo Instante de cambio de un <i>estado significativo</i> a otro en una <i>señal temporal discreta</i>.	Kennzeitpunkt istante significativo significant moment moment charakterystyczny ; moment znamienny signifikant tidpunkt
721-02-30	intervalle significatif Intervalle de temps compris entre deux <i>instants significatifs</i> successifs. significant interval Time interval between two consecutive <i>significant instants</i>. значащий интервал Интервал времени между двумя последовательными <i>значимыми моментами</i>. intervalo significativo Intervalo de tiempo entre dos <i>instantes significativos</i> consecutivos.	Schrittlänge intervallo significativo significant interval odstęp charakterystyczny ; odstęp znamienny signifikant intervall
721-02-31	durée théorique d'un intervalle significatif Durée prescrite par un <i>code</i> pour un <i>intervalle significatif</i>. <i>Note.</i> — Lors de la détermination de cette durée, la <i>rapidité de modulation</i> assignée et si nécessaire la <i>rapidité de modulation</i> moyenne doit être prise en considération. theoretical duration of a significant interval The exact duration prescribed by a <i>code</i> for a <i>significant interval</i>. <i>Note.</i> — In determining this duration, the standardized and, where necessary, the mean <i>modulation rate</i> has to be taken into account. теоретическая длительность значимого интервала Точная длительность, заданная <i>кодом</i> для <i>значимого интервала</i>. <i>Примечание.</i> — При определении этой длительности должна учитываться стандартизированная <i>скорость модуляции</i>, а при необходимости и средняя скорость модуляции.	theoretische Schrittlänge durata teorica di un intervallo significativo theoretische duur van een significant interval odstęp charakterystyczny teoretyczny ; odstęp znamienny teoretyczny teoretiskt intervall

721-02-31

duración teórica de un intervalo significativo

Duración exacta prescrita por un *código* para un *intervalo significativo*.

Nota. — Para la determinación de esta duración se tendrá en cuenta la *velocidad de modulación* nominal y si es necesario la velocidad de modulación media.

721-02-32

intervalle unitaire

Le plus grand intervalle de temps tel que les durées assignées des *intervalles significatifs* d'un signal soient toutes des multiples entiers de la durée de cet intervalle.

**unit interval
signal element (USA)**

The longest time interval such that the rated durations of the *significant intervals* of a signal are all whole multiple of the duration of this interval.

единичный интервал

Наибольший интервал времени, выбранный так, что все теоретические длительности *значущих интервалов* сигнала являются кратными этому интервалу.

intervalo unitario

El intervalo de tiempo más grande tal que las duraciones asignadas de los *intervalos significativos* de una señal sean todas múltiplos enteros de la duración de ese intervalo.

Einheitsschrittlänge
intervallo di tempo unitario
eenheidsinterval
odstęp jednostkowy
enhetsintervall

721-02-33

élément unitaire

Élément de signal de durée assignée égale à celle de l'*intervalle unitaire*.

unit element

A *signal element* having a rated duration equal to the *unit interval*.

единичный элемент

Элемент сигнала, длительность которого равна длительности *единичного интервала*.

elemento unitario

Elemento de señal de duración asignada igual a la del *intervalo unitario*.

Einheitsschritt
elemento unitario
eenheidselement
element jednostkowy
enhetselement

SECTION 721-03 - TRANSMISSION PAR SIGNAUX TEMPORELS DISCRETS OU NUMÉRIQUES**SECTION 721-03 - TRANSMISSION USING DISCRETELY-TIMED OR DIGITAL SIGNALS****РАЗДЕЛ 721-03 - ПЕРЕДАЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНЫХ ВО ВРЕМЕНИ СИГНАЛОВ И ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ****SECCIÓN 721-03 - TRANSMISIÓN POR SEÑALES TEMPORALES DISCRETAS O DIGITALES**721-03-01
(702-04-13)**isochrone**

Qualifie un phénomène variable dans le temps, une *trame temporelle* ou un signal dont les *instants significatifs* consécutifs sont séparés par des intervalles de temps qui ont la même durée assignée ou des durées assignées égales à l'un des multiples d'une durée unitaire.

isochronous

Qualifying a time varying phenomenon, a *time scale* or a signal the consecutive *significant instants* of which are separated by time intervals which all have the same rated duration or have rated durations equal to integral multiples of unit duration.

изохронный

Определяющий изменяющееся во времени явление, *шкалу времени* или сигнал, характеризующиеся последовательными *значущими моментами* времени, разделенными интервалами, которые имеют одинаковую номинальную длительность, или же их номинальные длительности кратны единице длительности.

Isochron
isocrono
isochroon
izochroniczny
isokron

721-03-01
(702-04-13)

isócrona

Calificativo de un fenómeno variable en el tiempo, de una *trama temporal* o de una señal, cuyos *instantes significativos* consecutivos están separados por intervalos de tiempo que tienen todos la misma duración nominal o tienen duraciones nominales iguales a múltiplos enteros de una duración unitaria.

721-03-02
(702-04-13)

anisochrone

Qualifie un phénomène variable dans le temps, une *trame temporelle* ou un signal dont les *instants significatifs* consécutifs sont séparés par des intervalles de temps qui ne sont pas tous astreints à avoir la même durée assignée ou des durées assignées égales à l'un des multiples d'une durée unitaire.

Anisochron
anisocrono
anisochroon
anizochroniczny
anisokron

anisochronous

Qualifying a time varying phenomenon, a *time scale* or a signal the consecutive *significant instants* of which are separated by time intervals which are not all constrained to have the same rated duration or to have rated durations equal to a unit duration or to integral multiples of a unit duration.

анизохронный

Определяющий изменяющееся во времени явление, шкалу времени или сигнал, характеризуемые последовательными значащими моментами времени, разделенными интервалами, которые не все имеют одинаковую номинальную длительность или номинальные длительности, кратные единице длительности.

anisócrona

Calificativo de un fenómeno variable en el tiempo, de una *trama temporal* o de una señal, cuyos *instantes significativos* consecutivos están separados por intervalos de tiempo que no están todos obligados a tener la misma duración nominal o a tener duraciones nominales iguales a múltiplos enteros de una duración unitaria.

721-03-03

signal arythmique

Signal constitué d'une suite de groupes d'*éléments de signal isochrones*, où chaque groupe représente un *caractère* ou un *bloc* et a une durée égale à celle d'un nombre entier d'*intervalles unitaires*, les groupes étant séparés par des intervalles de temps dont la durée n'est pas fixée.

Start-Stop-Signal
segnale start-stop
start/stop-signaal
sygnał arytmiczny ; sygnał start-stop
start-stoppsignal

start-stop signal

Signal constituted by a sequence of groups of *isochronous signal elements*, each group representing a *character* or a *block* and having a duration equal to the duration of an integral number of *unit intervals* and being separated from each other by time intervals of which the duration is not fixed.

стартстопный сигнал

Сигнал, состоящий из последовательности групп *изохронных элементов сигнала*, при этом каждая группа представляет *знак* или *блок* и имеет длительность, равную длительности целого числа *единичных интервалов*, а группы разделены интервалами времени, длительность которых не нормируется.

señal arritmica

Señal constituida por una secuencia de grupos de *elementos de señal isócronos*, cada uno representando un *carácter* o un *bloque* y teniendo una duración igual a la duración de un número entero de *intervalos unitarios* y estando separados unos de otros por intervalos de tiempo de duración no fijada.

721-03-04
(702-04-17)

synchrone

Qualifie deux phénomènes variables dans le temps, ou chacun de deux *trames temporelles* ou de deux signaux dont les *instants significatifs* homologues sont tous séparés par des intervalles de temps d'une même durée voulue.

Synchron
sincrono
synchroon
synchroniczny
synkron

synchronous

Qualifying two time-varying phenomena, *time scales* or signals characterized by corresponding *significant instants* which are separated by time intervals of a constant desired duration.

721-03-04
(702-04-17)**синхронный**

Определяющий два изменяющихся во времени явления, две *шкалы времени* или два сигнала, характеризующиеся соответствующими *значащими моментами*, которые разделены интервалами времени номинальной постоянной длительности.

síncrona

Calificativo de dos fenómenos variables en el tiempo, de dos *tramas temporales*, o de dos señales, cuyos *instantes significativos* homólogos están separados por intervalos de tiempo de una misma duración nominal.

721-03-05

transmission synchrone

Transmission utilisant des signaux *isochrones* dans laquelle les appareils émetteur et récepteur fonctionnent d'une manière continue avec un écart de temps constant entre les *instants significatifs* homologues.

synchronous transmission

Transmission using *isochronous* signals in which the sending and receiving instruments are operating continuously in a constant time difference between homologous *significant instants*.

синхронная передача

Передача с использованием *изохронных* сигналов, при которой передающее и принимающее устройства работают непрерывно с постоянным сдвигом во времени между соответствующими *значащими моментами*.

transmisión síncrona

Transmisión usando señales *isócronas* en la que los aparatos emisores y receptores funcionan de una manera continua con una diferencia de tiempo constante entre *instantes significativos* homólogos.

Synchronübertragung
trasmissione sincrona
synchrone transmissie ; synchrone
overdracht
transmisja synchroniczna
synkron överföring

721-03-06

transmission anisochrone

Transmission telle que, entre deux *instants significatifs* d'un même *bloc* ou *caractère*, il y a toujours un nombre entier d'*intervalles unitaires*; entre deux instants significatifs placés dans des caractères ou blocs différents, il n'y a pas toujours un nombre entier d'*intervalles unitaires*.

anisochronous transmission

A transmission such that between any two *significant instants* in the same *block* or *character*, there is always an integral number of *unit intervals*. Between two significant instants located in a different block or character, there is not always an integral number of unit intervals.

анизохронная передача

Передача, при которой между двумя *значащими моментами* в одном и том же *блоке* или *знаке* всегда имеется целое число *единичных интервалов*; между двумя *значащими моментами*, расположенными в различных блоках или знаках, не всегда имеется целое число *единичных интервалов*.

transmisión anisócrona

Transmisión tal que, entre dos *instantes significativos* cualesquiera del mismo *bloque* o *carácter*, hay siempre un número entero de *intervalos unitarios*. Entre dos instantes significativos ubicados en caracteres o bloques diferentes no hay siempre un número entero de intervalos unitarios.

anisochrone Übertragung
trasmissione asincrona
anisochrone transmissie ; anisochrone
overdracht
transmisja anizochroniczna
anisokron överföring

721-03-07

transmission arythmique

Transmission qui emploie des *signaux arhythmiques* dans lesquels chaque groupe d'*éléments de signal*, représentant un *caractère* ou un *bloc*, est précédé d'un *signal de départ* et est suivi d'un *signal d'arrêt*.

start-stop transmission

Transmission using *start-stop signals* in which each equal length group of *signal elements* representing a *character* or a *block* is preceded by a *start signal* and is followed by a *stop signal*.

Start-Stop-Übertragung
trasmissione start-stop
start/stop-transmissie ;
start/stop-overdracht
transmisja arytmiczna ; transmisja
start-stopowa
start-stopöverföring

721-03-07

стартстопная передача

Передача с использованием *стартстопных сигналов*, в которых каждой группе *элементов сигнала*, представляющей *знак* или *блок*, предшествует *стартовый сигнал*, а за ней следует *стоповый сигнал*.

transmisión arrítmica

Transmisión que emplea *señales arrítmicas* en las que cada grupo de igual longitud de *elementos de señal* representando un *carácter* o un *bloque* está precedido de una *señal de arranque* y seguido por una *señal de parada*.

721-03-08

transmission numérique (d'un signal discret)

Transmission d'un *signal numérique* représentant un *signal temporel discret* après son *échantillonnage* à une fréquence supérieure à l'inverse de son *intervalle significatif* minimal et sa *quantification*.

digital transmission (of a discretely-timed signal)

Transmission of a *digital signal* representing a *discretely-timed signal* after *sampling* at a frequency greater than the converse of its minimum *significant interval* and *quantization*.

цифровая передача (дискретного во времени сигнала)

Передача *цифрового сигнала*, представляющего собой дискретный во времени сигнал после его *дискретизации* с частотой, превышающей обратную величину его минимального *значащего интервала*, и его *квантования*.

transmisión digital (de una señal discreta)

Transmisión de una señal digital representando una señal temporal discreta después de su muestreo a una frecuencia más grande que la inversa de su intervalo significativo mínimo y de su cuantificación.

digitale Übertragung

trasmissione numerica

digitale transmissie (van een tijd-discreet signaal)

transmisja cyfrowa (sygnału dyskretnego czasowego)

digital överföring

721-03-09
(702-05-10)

caractère

Elément d'un ensemble employé conventionnellement pour constituer, représenter ou gérer des informations.

Note. — Les caractères peuvent être des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres symboles et, par extension, des commandes de fonction telles que "espace", "retour de chariot" ou "à la ligne", utilisées dans un message.

character

A member of a set of elements used by agreement, for the organization, representation or control of information.

Note. — Characters may be letters, digits, punctuation marks or other symbols and, by extension, function controls such as space shift, carriage return or line feed contained in a message.

знак

Член совокупности элементов, который используется по соглашению для организации и представления информации или управления информацией.

Примечание. — Знаки могут быть в виде буквы, цифр, знаков препинания и других символов, а в более широком смысле, также в виде функциональных обозначений, таких как пространственный сдвиг, возврат каретки или смена строки, содержащихся в сообщении.

caracter

Elemento de un conjunto de elementos empleado convencionalmente para la organización, representación o control de información.

Nota. — Caracteres pueden ser letras, cifras, signos de puntuación u otros símbolos, y por extensión, funciones de control como "espacio", "retorno de carro" o "avance de línea" contenidas en un mensaje.

Zeichen

carattere

karakter

znak

tecken

721-03-10

signal de caractère

Suite d'*éléments de signal* représentant un *caractère*.

character signal

A set of *signal elements* representing a *character*.

сигнал знака

Последовательность *элементов сигнала*, представляющая *знак*.

Zeichensignal

segnale carattere

karactersignaal

sygnał znaku

teckensignal

721-03-10	señal de caracter Conjunto de <i>elementos de señal</i> que representan un <i>carácter</i>.	
721-03-11	bloc Suite d'<i>éléments numériques</i> ou de <i>caractères</i> constituée pour des motifs techniques ou logiques en vue d'être traitée comme un tout. block A sequence of <i>digits</i> or <i>characters</i> formed for technical or logic reasons to be processed as an entity. блок Последовательность <i>цифр</i> или <i>знаков</i>, образованная по техническим или логическим причинам для обработки в качестве единого целого. bloque Secuencia de <i>caracteres</i> o <i>digitos</i> formada por razones técnicas o lógicas para ser procesada como una entidad.	Block blocco blok blok block
721-03-12	signal de début de bloc Signal qui identifie le début d'un <i>bloc</i>. start-of-block signal Signal which identifies the start of a <i>block</i>. сигнал начала блока Сигнал, обозначающий начало <i>блока</i>. señal de comienzo de bloque Señal que identifica el comienzo de un <i>bloque</i>.	Blockanfangssignal segnale di inizio di un blocco blokstartsignaal sygnał początku bloku blockbörjanssignal
721-03-13	signal de fin de bloc Signal qui identifie la fin d'un <i>bloc</i>. end-of-block signal Signal which identifies the end of a <i>block</i>. сигнал конца блока Сигнал, обозначающий конец <i>блока</i>. señal de final de bloque Señal que identifica el final de un <i>bloque</i>.	Blockendesignal segnale di fine di un blocco blokstopsignaal sygnał końca bloku blockslutssignal
721-03-14	signal de bloc Suite d'<i>éléments de signal</i> représentant un <i>bloc</i>. block signal A set of <i>signal elements</i> representing a <i>block</i>. сигнал блока Последовательность <i>элементов сигнала</i>, представляющая <i>блок</i>. señal de bloque Conjunto de <i>elementos de señal</i> que representan un <i>bloque</i>.	Blocksignal segnali di un blocco bloksignaal sygnał bloku blocksignal
721-03-15	signal de départ En <i>transmission arythmique</i>, signal qui précède chaque groupe d'<i>éléments de signal</i> et qui sert à préparer le récepteur à recevoir les éléments du groupe. start signal In <i>start-stop transmission</i>, a signal preceding each group of <i>signal elements</i> which prepares the receiving device for the reception of the elements of the group.	Startsignal segnale di start startsignaal sygnał startu startsignal

721-03-15

стартовый сигнал

При *стартстопной передаче* сигнал, предшествующий каждой группе элементов сигнала и подготавливающий приемное устройство к приему элементов группы.

señal de arranque

En *transmisión arrítmica* señal que precede a cada grupo de *elementos de señal* y que prepara al equipo receptor para la recepción de los elementos del grupo.

721-03-16

élément de départ

Signal de départ réduit à un seul *élément de signal* ayant généralement la durée d'un *intervalle unitaire*.

start element

A *start signal* limited to one *signal element* generally having the duration of a *unit interval*.

стартовый элемент

Стартовый сигнал, ограниченный одним элементом сигнала, имеющим обычно длительность *единичного интервала*.

elemento de arranque

Señal de arranque reducida a un único *elemento de señal* que tiene generalmente la duración de un *intervalo unitario*.

Startschritt
impulso di start
startteken
element startu
startelement

721-03-17

signal d'arrêt

En *transmission arhythmique*, signal qui suit chaque groupe d'*éléments de signal* et qui sert à préparer le récepteur à recevoir le *signal de départ* suivant, ou à mettre cet organe au repos.

stop signal

In *start-stop transmission*, a signal following each group of *signal elements* which prepares the receiving device for the reception of the subsequent *start signal*, or brings the device to rest.

стоповый сигнал

При *стартстопной передаче* сигнал, следующий за каждой группой элементов сигнала и подготавливающий приемное устройство элементов к приему последующего *стартового сигнала* или приводящий это устройство в нерабочее положение.

señal de parada

En *transmisión arrítmica*, señal que sigue a cada grupo de *elementos de señal* y que prepara el equipo receptor para la recepción de la siguiente *señal de arranque* o pone en reposo al equipo receptor.

Stopsignal
segnale di stop
stopsignaal
sygnal stopu
stoppsignal

721-03-18

élément d'arrêt

Signal d'arrêt réduit à un seul *élément de signal* de durée quelconque supérieure ou égale à une valeur minimale spécifiée.

stop element

A *stop signal* limited to one *signal element* having any duration equal to or greater than a specified minimum value.

стоповый элемент

Стоповый сигнал, ограниченный одним элементом сигнала, имеющим любую длительность, превышающую или равную установленному минимальному значению.

elemento de parada

Señal de parada reducida a un único *elemento de señal* que tiene cualquier duración igual o superior a un valor mínimo especificado.

Stopschritt
impulso di stop
stopteken ; stoppelement
element stopu
stoppelement

721-03-19

état A

Etat significatif correspondant à la transmission d'un élément de départ en transmission arythmique.

A condition

The significant condition of a start element in start-stop transmission.

состояние A

Значащее положение стартового элемента при стартстопной передаче.

estado A

Estado significativo de un elemento de arranque en una transmisión arrítmica.

A-Zustand
condizione A
A-toestand
stan A
A-tillstånd

721-03-20

état Z

Etat significatif correspondant à la transmission d'un élément d'arrêt en transmission arythmique.

Z condition

The significant condition of a stop element in start-stop transmission.

состояние Z

Значащее положение стопового элемента при стартстопной передаче.

estado Z

Estado significativo de un elemento de parada en una transmisión arrítmica.

Z-Zustand
condizione Z
Z-toestand
stan Z
Z-tillstånd

721-03-21

code à moments

Code dont les signaux de caractères se composent d'un même nombre d'éléments unitaires de même durée.

equal length code

A code the character signals of which are composed of the same number of unit elements, each having the same duration.

равномерный код

Код, сигналы знака которого состоят из одинакового числа единичных элементов с одинаковой длительностью.

código de momentos

Código cuyas señales de carácter están compuestas de un mismo número de elementos unitarios de la misma duración.

gleichgewichtiger Code
codice di uguale lunghezza
code met vaste lengte
kod jednowymiarowy ; kod równomierny
isomerisk kod

721-03-22

code à n moments

Code à moments selon lequel les signaux de caractères sont composés de n éléments unitaires.

n-unit code

Equal-length code according to which the character signals are composed of n unit elements.

n-элементный код

Равномерный код, согласно которому сигналы знака состоят из n единичных элементов.

código de n momentos

Código de momentos cuyas señales de carácter están compuestas de n elementos unitarios.

n-bit-Code
codice multiplo
n-eenheidencode
kod n-elementowy
n-enhetskod

721-03-23	combinaison de code codet Combinaison d'<i>éléments unitaires</i> formée en application d'un <i>code à n moments</i> qui attribue un <i>état significatif</i> déterminé à chacun des <i>éléments unitaires</i>. code combination code representation code value A combination of <i>n-unit elements</i> formed in accordance with an <i>n-unit code</i> which assigns a <i>significant condition</i> to each of the <i>unit elements</i>. кодовая комбинация кодовое представление Комбинация <i>единичных элементов n-элементного кода</i>, в которой <i>значащее положение</i> присвоено каждому <i>единичному элементу</i>. combinación de código representación de código valor de código Combinación de <i>n elementos unitarios</i> formada de acuerdo con un <i>código de n-momentos</i> que asigna un <i>estado significativo</i> determinado a cada uno de los <i>elementos unitarios</i>.	Codekombination rappresentazione codificata codecombinatie kombinacja kodowa ; reprezentacja kodu kodelement
721-03-24	moment A Dans une <i>combinaison de code</i>, <i>élément unitaire</i> auquel est attribué l'<i>état A</i>. A element In a <i>code combination</i>, a <i>unit element</i> to which is assigned the <i>A condition</i>. элемент A В <i>кодовом представлении</i> <i>единичный элемент</i>, которому присваивается <i>состояние A</i>. momento A En una <i>combinación de código</i>, <i>elemento unitario</i> al que se le asigna el <i>estado A</i>.	A-Schritt elemento A A-element element A A-element
721-03-25	moment Z Dans une <i>combinaison de code</i>, <i>élément unitaire</i> auquel est attribué l'<i>état Z</i>. Z element In a <i>code combination</i>, a <i>unit element</i> to which is assigned the <i>Z condition</i>. элемент Z В <i>кодовом представлении</i> <i>единичный элемент</i>, которому присваивается <i>состояние Z</i>. momento Z En una <i>combinación de código</i>, <i>elemento unitario</i> al que se le asigna el <i>estado Z</i>.	Z-Schritt elemento Z Z-element element Z Z-element
721-03-26	rapidité de modulation Inverse de la durée de l'<i>intervalle unitaire</i> ou de la plus courte durée théorique de l'<i>élément de signal</i>. modulation rate The reciprocal of the duration of the <i>unit interval</i> or of the shortest theoretical duration of <i>signal element</i>. скорость модуляции Обратная величина длительности <i>единичного интервала</i> или самой короткой теоретической длительности <i>элементов сигнала</i>. velocidad de modulación Inversa de la duración del <i>intervalo unitario</i> o de la más corta duración teórica del <i>elemento de señal</i>.	Schrittgeschwindigkeit velocità di modulazione modulatiesnelheid szybkość modulacji moduleringsrat

721-03-27

baud

(symb. : Bd)

Unité de *rapidité de modulation* ou de débit d'*éléments de signal* de durée constante dans un *signal temporel discret* ou un *signal numérique*; le nombre de bauds est égal à l'inverse de la durée en secondes du plus court élément de signal ou de l'*intervalle unitaire* dans un tel signal.

Note. — Par exemple, si la durée de l'intervalle unitaire est de 20 ms, la rapidité de modulation est de 50 bauds.

baud

(symb. : Bd)

The unit of *modulation rate* or the unit of transfer rate of *signal elements* of constant duration in a *discretely-timed* or *digital signal*; the number of bauds is equal to the reciprocal of the duration in seconds of the shortest signal element or of the *unit interval* in such signal.

Note. — For example, if the duration of the unit interval is 20 ms, the modulation rate is 50 bauds.

бод

(symb. : Bd)

Единица *скорости модуляции* или скорости передачи *элементов сигнала* постоянной длительности в *дискретном во времени* или *цифровом сигнале*; значение в бодах будет равно обратной величине длительности в секундах самого короткого элемента сигнала или *единичного интервала* в таком сигнале.

Примечание. — Например, если длительность единичного интервала составляет 20 мс, скорость модуляции составляет 50 бод.

baudio

(symb. : Bd)

Unidad de la *velocidad de modulación* o de la velocidad de transferencia de *elementos de señal* de duración constante en una *señal temporal discreta* o en una *señal digital*; el número de baudios es igual a la inversa de la duración en segundos del más corto elemento de señal o del *intervalo unitario* de dicha señal.

Nota. — Por ejemplo, si la duración del intervalo unitario es de 20 ms, la velocidad de modulación es de 50 baudios.

Baud**baud****baud****bod****baud**

721-03-28

conversion de rapidité

Transformation d'un signal reçu avec une *rapidité de modulation* donnée en un signal d'une rapidité de modulation différente adaptée aux installations qui suivent.

speed conversion

The conversion of the *modulation rate* of a received signal to a different modulation rate suitable for the subsequent equipment.

преобразование скорости

Преобразование *скорости модуляции* принятого сигнала в другую скорость модуляции, пригодную для последующего оборудования.

conversión de velocidad

Transformación de la *velocidad de modulación* de una señal recibida en otra velocidad de modulación diferente adaptada a los equipos subsiguientes.

Geschwindigkeitsumsetzung**conversione di velocità****snellheidsomzetting****konwersja szybkości****ratomvandling**

721-03-29

cadence brute de transfert**rapidité de transfert**

Nombre moyen d'*éléments binaires*, *caractères* ou *blocs* transférés entre deux points pendant l'unité de temps.

actual transfer rate**transfer rate**

The average number of *binary digits*, *characters* or *blocks* transferred per unit time between two points.

Transfargeschwindigkeit**velocità di trasferimento****(actuele) overdrachtssnelheid****przepustowość ; szybkość wymiany****överföringsrat**

721-03-29

**фактическая скорость передачи
скорость передачи**

Среднее число *битов, знаков или блоков*, переданных за единицу времени между двумя пунктами.

**cadencia bruta de transferencia
velocidad de transferencia**

Número medio de *elementos binarios, caracteres o bloques* transferidos entre dos puntos por unidad de tiempo.

721-03-30

débit binaire

Rapidité globale de transmission d'*éléments de signal* sur une liaison, exprimée en *éléments binaires* par seconde.

Notes.

1 — Le débit binaire s'exprime par la formule

$$\sum_{i=1}^{i=m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

où *m* est le nombre de voies de transmission en parallèle, *T_i* est la plus courte durée théorique d'un élément de signal pour la voie *i*, exprimée en secondes, et *n_i* est la *valence* de la voie *i*.

2 — Le symbole de l'unité de débit binaire est bit/s.

**Übertragungsgeschwindigkeit
velocità di segnalazione
binaire snelheid ; snelheid in bits per
seconde
szybkość transmisji
bitrat**

**binary rate
signalling rate**

The aggregate *transfer rate of signal elements* in a transmission link, expressed in normalized form in *binary digits* per second.

Notes.

1 — The signalling rate is given by

$$\sum_{i=1}^{i=m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

where *m* is the number of parallel transmission channels, *T_i* is the shortest theoretical duration of signal element for the *i*-th channel expressed in seconds, and *n_i* is the *number of significant conditions* of the modulation in the *i*-th channel.

2 — The symbol of the unit of binary rate is bit/s.

**скорость передачи сигналов
двоичная скорость**

Общая *скорость передачи элементов сигнала* в тракте, выраженная в количестве *битов* в секунду.

Примечания.

1 — Скорость передачи сигналов определяется по формуле :

$$\sum_{i=1}^{i=m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

где *m* — число параллельных каналов передачи, *T_i* — самая короткая теоретическая длительность элемента сигнала для *i*-го канала, выраженная в секундах, *n_i* — число значащих состояний модуляции в *i*-ом канале

2 — Скорость передачи сигналов обозначается как бит/с.

721-03-30

velocidad binaria
velocidad de señalización

Velocidad global de transferencia de *elementos de señal* en un enlace de transmisión, expresada de una manera normalizada en *elementos binarios* por segundo.

Notas

1 — La velocidad de señalización viene dada por :

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

donde m es el número de canales paralelos de transmisión, T_i la duración teórica más corta de un elemento de señal para el canal i-ésimo expresada en segundos y n_i es el número de valencias de modulación en el canal i-ésimo.

2 — El símbolo de la unidad de la velocidad binaria es bit/s.

721-03-31

cadence utile de transfert
rapidité utile de transfert

Nombre moyen d'*éléments binaires*, *caractères* ou *blocs* transférés par unité de temps entre deux points et acceptés comme valables au point de réception.

effective transfer rate

The average number of *binary digits*, *characters* or *blocks* transferred per unit time between two points and accepted as valid at the reception point.

эффективная скорость передачи

Среднее число *битов*, *знаков* или *блоков*, переданных за единицу времени между двумя пунктами и признанных правильными на приеме.

cadencia útil de transferencia
velocidad útil de transferencia

Número medio de *elementos binarios*, *caracteres* o *bloques* transferidos por unidad de tiempo entre dos puntos y aceptados como válidos en el punto de recepción.

effektive Transferrgeschwindigkeit
velocità effettiva di trasferimento
effectieve overdrachtssnelheid
przepustowość efektywna ; efektywna
szybkość wymiany
effektiv överföringsrat

SECTION 721-04 - VOIES ET MÉTHODES DE TRANSMISSION
SECTION 721-04 - TRANSMISSION CHANNELS AND METHODS
РАЗДЕЛ 721-04 - КАНАЛЫ И МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ
SECCIÓN 721-04 - CANALES Y MÉTODOS DE TRANSMISIÓN

721-04-01
(701-02-02)

voie de type téléphonique

Voie de transmission qui a les caractéristiques voulues pour la transmission de la parole, mais qui est utilisée pour la transmission d'autres signaux.

telephone-type channel

A transmission channel of characteristics suitable for the transmission of speech but which is used for the transmission of other signals.

(однонаправленный) канал телефонного типа

Односторонний канал передачи пригодный для передачи речи, но используемый для передачи других сигналов.

canal de tipo telefónico

Canal de transmisión que tiene las características adecuadas para la transmisión de la voz, pero que es usado para transmisión de otras señales.

Kanal mit Fernsprechbandbreite
canale di tipo telefonico
telefoonkanaal
kanał telefoniczny ; kanał typu
telefonicznego
telefonitypskanal

721-04-02
(701-02-04)

circuit de type téléphonique

Ensemble de deux *voies de type téléphonique* associées pour assurer, entre deux points, une transmission dans les deux sens.

telephone-type circuit

A pair of associated *telephone-type channels* permitting transmission in both directions between two points.

Leitung mit Fernsprechbandbreite
circuito di tipo telefonico
telefoonverbinding
łącze telefoniczne ; łącze typu
telefonicznego
telefonitypsförbindelse

721-04-02
(701-02-04)

двусторонний канал телефонного типа

Два связанных *односторонних канала телефонного типа*, позволяющих осуществить передачу в обоих направлениях между двумя пунктами.

circuito de tipo telefónico

Conjunto de dos *canales de tipo telefónico* asociados que permiten la transmisión, en ambos sentidos, entre dos puntos.

721-04-03

voie à large bande

Voie de transmission d'une largeur de bande supérieure à celle d'une voie téléphonique.

wideband channel

A transmission channel with a bandwidth greater than that of a telephone channel.

(однонаправленный) широкополосный канал

Канал передачи, ширина полосы которого превышает ширину полосы телефонного канала.

canal de banda ancha

Canal de transmisión con un ancho de banda mayor que el de un canal de tipo telefónico.

Breitbandkanal

canale a larga banda

breedbandkanaal

kanal szerokopasmowy

bredbandskanal

721-04-04

multiplex

Qualifie ou désigne une installation dans laquelle une voie de transmission commune est divisée en plusieurs voies individuelles distinctes pouvant chacune transmettre des signaux indépendants dans le même sens.

multiplex

Designating or pertaining to an installation in which a common transmission channel is divided into several separate tributary channels each capable of transmitting signals independently in the same direction.

**мультиплексный
многоканальный**

Определяет или обозначает установку, в которой общий односторонний канал передачи разделяется на несколько отдельных индивидуальных каналов, каждый из которых способен передавать независимые сигналы в одном направлении.

múltiplex

Designa o califica una instalación en la que un canal de transmisión común es dividido en varios canales subordinados distintos capaces, cada uno de transmitir señales independientes en el mismo sentido.

Multiplex

multiplex

multiplex

ukrotnienie ; multipleks

multiplex

721-04-05
(701-03-09)

multiplexage

Opération réversible consistant à assembler des signaux issus de plusieurs sources distinctes en un seul signal composite destiné à être transmis sur une voie de transmission commune; cette opération équivaut à subdiviser la voie commune en plusieurs voies séparées pouvant transmettre des signaux indépendants dans le même sens.

multiplexing

A reversible process for assembling signals from several separate sources into a single composite signal for transmission over a common transmission channel; this process is equivalent to dividing the common channel into distinct channels for transmitting independent signals in the same direction.

объединение

Обратимый процесс объединения сигналов от нескольких отдельных источников в один составной сигнал для передачи по общему одностороннему каналу ; этот процесс эквивалентен процессу выделения в общем канале отдельных каналов для передачи независимых сигналов в одном направлении.

multiplexen

multiplexaggio

stapelen

ukrotnianie ; multipleksacja

multiplexering

721-04-05
(701-03-09)

multiplexado

Proceso reversible que reúne señales que proceden de varias fuentes separadas en una única señal compuesta destinada a ser transmitida sobre un canal de transmisión común ; este proceso es equivalente a subdividir el canal común en varios canales separados que pueden transmitir señales independientes en el mismo sentido.

721-04-06
(701-03-10)

démultiplexage

Opération appliquée à un signal composite obtenu par *multiplexage*, en vue de restituer les signaux originaux indépendants ou des groupes de ces signaux.

Note. — Le démultiplexage peut être partiel, par exemple pour extraire un groupe primaire de voies d'un groupe secondaire.

demultiplexing

A process applied to a composite signal formed by *multiplexing*, for recovering the original independent signals, or group of these signals.

Note. — Demultiplexing may be partial, for instance for extracting a primary group from a secondary group.

разделение

Операция, применяемая к составному сигналу, полученному путём объединения, с целью восстановления первоначальных независимых сигналов или групп таких сигналов.

Примечание. — Разделение может быть частичным, например, при выделении первичной группы из вторичной группы.

desmultiplexado

Proceso aplicado a una señal compuesta obtenida por *multiplexado* con objeto de recobrar las señales originales independientes o grupos de esas señales.

Nota. — El desmultiplexado puede ser parcial, por ejemplo para extraer un grupo primario de un grupo secundario.

entmultiplexen ; demultiplexen
demultiplexaggio
splitsen
odkrotnianie ; demultipleksacja
demultiplexering

721-04-07

multiplexeur

Appareil destiné à effectuer un *multiplexage*.

multiplexer

Equipment for effecting *multiplexing*.

мультиплексор

Аппаратура для осуществления объединения каналов.

multiplexor

Equipo destinado a efectuar *multiplexados*.

Multiplexer
multiplatore
multiplexer
multiplekser
multiplexor

721-04-08

démultiplexeur

Appareil destiné à effectuer un *démultiplexage*.

demultiplexer

Equipment for effecting *demultiplexing*.

демультиплексор

Аппаратура для осуществления разделения каналов.

desmultiplexor

Equipo destinado a efectuar *desmultiplexados*.

Demultiplexer
demultiplatore
demultiplexer
demultiplekser
demultiplexor

721-04-09

**muldex
muldem**

Ensemble d'un *multiplexeur* et d'un *démultiplexeur* fonctionnant dans des sens opposés de transmission et réunis dans un même appareil.

**muldex
muldem**

An assembly of a *multiplexer* and a *demultiplexer* operating in opposite directions of transmission in the same equipment.

мультдекс

Комплект *мультиплексора* и *демультиплексора*, работающих в противоположных направлениях передачи и объединенных в одной аппаратуре.

**muldex
muldem**

Conjunto de un *multiplexor* y un *desmultiplexor* funcionando en sentidos opuestos de transmisión en el mismo equipo.

**Muldex
muldex
muldem
krotnica
muldem**

721-04-10

signal multiplex

Signal composite résultant du *multiplexage* de plusieurs signaux sur une voie commune.

**multiplex signal
multiplexed signal**

The composite signal produced by *multiplexing* several signals.

**мультиплексный сигнал
групповой сигнал**

Составной сигнал, являющийся результатом *объединения* нескольких сигналов.

señal múltiplex

Señal compuesta obtenida por el *multiplexado* de varias señales.

**Multiplexsignal
segnale multiplato
multiplex signaal ; gestapeld signaal
sygnał zbiorczy
multiplexsignal**

721-04-11

**multiplexage temporel
MRT (abréviation)**

Multiplexage dans lequel un intervalle de temps distinct individuel dans la voie commune est attribué à chaque voie dérivée.

**time division multiplexing
TDM (abbreviation)**

Multiplexing in which a separate periodic time interval is allocated to each tributary channel in the common channel.

**временное объединение / разделение каналов
ВРК (сокращение)**

Объединение/разделение каналов, при котором отдельный периодический интервал времени в общем канале отводится каждому индивидуальному каналу.

**multiplexado por división en el tiempo
multiplexado temporal**

Multiplexado en el que un intervalo de tiempo periódico individual es asignado a cada canal subordinado en el canal común.

**Zeitmultiplex
multiplazione a divisione di tempo
tijd(verdelings)multiplex ; TDM
(afkorting)
ukrotnianie czasowe ; ukrotnianie z
podziałem czasu
tidsmultiplexering**

721-04-12

**multiplexage en fréquence
MRF (abréviation)**

Multiplexage dans lequel une bande de fréquences individuelle est attribuée dans la voie commune à chaque voie dérivée.

**frequency division multiplexing
FDM (abbreviation)**

Multiplexing in which a separate frequency band is allocated to each tributary channel in the common channel.

**Frequenzmultiplex
multiplazione a divisione di frequenza
frekwencje(verdelings)multiplex ; FDM
(afkorting)
ukrotnianie częstotliwościowe ;
ukrotnianie z podziałem częstotliwości
frekvensmultiplexering**

721-04-12

частотное объединение / разделение каналов
ЧРК (сокращение)

Объединение/разделение каналов, при котором отдельная полоса частот отводится в общем канале каждому индивидуальному каналу.

multiplexado por división en frecuencia
multiplexado en frecuencia

Multiplexado en el que una banda de frecuencia individual es asignada a cada canal subordinado en el canal común.

721-04-13

multiplex homogène

Multiplex dans lequel les voies dérivées ont toutes le même débit binaire.

Note. — A la condition du débit binaire on peut ajouter d'autres conditions.

homogenes Multiplex
multiplex omogeneo
homogene multiplex
ukrotnienie jednorodne
homogen multiplex

homogeneous multiplex

A multiplex system in which all the derived channels are at the same binary rate.

Note. — Additional conditions can be added to qualify the binary rate condition.

однородное объединение каналов

Мультиплексная система, в которой все выделенные каналы имеют одинаковую двоичную скорость.

Примечание. — Условие, касающееся двоичной скорости, может быть дополнено другими условиями.

múltiplex homogénea

Sistema multiplex en el que todos los canales subordinados tienen la misma velocidad binaria.

Nota. — Se podrán añadir condiciones adicionales para calificar la característica de velocidad binaria.

721-04-14

multiplex hétérogène

Multiplex dans lequel les voies dérivées n'ont pas toutes le même débit binaire.

Note. — A la condition du débit binaire on peut ajouter d'autres conditions.

heterogenes Multiplex
multiplex eterogeneo
heterogene multiplex
ukrotnienie niejednorodne
heterogen multiplex

heterogeneous multiplex

A multiplex system in which the derived channels do not all work at the same binary rate.

Note. — Additional conditions can be added to qualify the binary rate condition.

неоднородное объединение каналов

Мультиплексная система, в которой не все выделенные каналы имеют одинаковую двоичную скорость.

Примечание. — Условие, касающееся двоичной скорости, может быть дополнено другими условиями.

múltiplex heterogénea

Sistema múltiplex en el que todos los canales subordinados no trabajan en la misma velocidad binaria.

Nota. — Se podrán añadir condiciones adicionales para calificar la característica de velocidad binaria.

721-04-15
(701-03-16)

simplex
à l'alternat
semi-duplex (déconseillé dans ce sens)

Désigne ou qualifie un mode d'exploitation selon lequel le transfert des informations peut avoir lieu dans les deux sens, mais non simultanément, entre deux points.

simplex
half duplex (deprecated)

Designating or pertaining to a method of operation in which information can be transmitted in either direction but not simultaneously, between two points.

симплекс
полудуплекс (не рекомендуется)

Термин означает или относится к методу работы, при котором информация может передаваться между двумя пунктами в обоих направлениях, но не одновременно.

simplex
semidúplex

Designa o pertenece a un método de funcionamiento en el que la información se puede transmitir en cualquiera de los dos sentidos aunque no simultáneamente, entre dos puntos.

simplex ; halbduplex (abgelehnt)
simplex ; semiduplice
simplex
simpleks ; sposób pracy przemienny ;
połdupleks (nie zalecane)
simplex

721-04-16
(701-03-17)

duplex
bilatéral simultané

Désigne ou qualifie un mode d'exploitation selon lequel le transfert des informations peut avoir lieu dans les deux sens simultanément entre deux points.

duplex
full duplex (deprecated)

Designating or pertaining to a method of operation in which information can be transmitted in both directions simultaneously between two points.

дуплекс

Термин означает или относится к виду работы, при котором информация может передаваться между двумя пунктами одновременно в обоих направлениях.

dúplex
dúplex total

Designa o pertenece a un modo de explotación en el que la información se puede transmitir simultáneamente en los dos sentidos entre dos puntos.

duplex ; vollduplex (abgelehnt)
full-duplex
duplex
dupleks ; sposób pracy obukierunkowy
jednoczesny ; pełny dupleks (nie
zalecane)
duplex

721-04-17

duplex différentiel

Désigne ou qualifie une installation *duplex* dans laquelle les courants se divisent dans des directions opposées à l'extrémité émettrice de manière à équilibrer leurs effets dans le dispositif de réception de cette extrémité tandis que les courants reçus à l'extrémité réceptrice passent dans la même direction et font fonctionner l'appareil.

differential duplex

Designating or pertaining to a *duplex* system in which the currents divide in opposite directions so as to balance their effects in the receiving apparatus at the transmitting end, whereas the currents pass in the same direction and operate the apparatus at the receiving end.

дифференциальный дуплекс

Обозначает или определяет *дуплексную* систему, в которой токи разделяются в противоположных направлениях таким образом, чтобы сбалансировать их воздействие в приемном аппарате на передающем конце, при этом токи проходят в одном направлении и приводят в действие аппараты на приемном конце.

Differentialduplex
differenziale
differentiële duplex
dupleks różnicowy
differentiell duplex

721-04-17

dúplex diferencial

Designa o califica un sistema *dúplex* en el que las corrientes se dividen en direcciones opuestas en el extremo emisor para equilibrar sus efectos en el dispositivo de recepción de este extremo, mientras que las corrientes recibidas en el extremo receptor pasan en la misma dirección y hacen funcionar el aparato.

721-04-18

duplex à pont

Désigne ou qualifie une installation *duplex* dans laquelle les dispositifs de réception, placés à chacune des extrémités d'un circuit, échappent à l'action des courants émis à cette extrémité grâce à un équilibrage des potentiels d'après le principe du pont de Wheatstone.

Brückenduplex
duplex bilanciato
brug-duplex
dupleks mostkowy
bryggduplex

bridge duplex

Designating or pertaining to a *duplex* system in which the neutrality of the receiving apparatus, at each end, to the currents sent from that end is secured by a balance of potentials based on the Wheatstone bridge principle.

мостовой дуплекс

Обозначает или определяет *дуплексную систему*, в которой приемные аппараты на каждом конце канала избегают воздействия токов, передаваемых с этого конца, благодаря уравниванию потенциалов в соответствии с принципом моста Уитстона.

dúplex de puente

Designa o califica un sistema *dúplex* en el que la neutralidad del aparato receptor, en cada extremo, a las corrientes enviadas desde ese extremo está asegurado por un equilibrio de potenciales basado en principio del puente de Wheatstone.

721-04-19

duplex par addition

Duplex différentiel ou *duplex à pont* tel que, lorsque les deux stations émettent simultanément un *élément de signal* de même nature, les forces électromotrices appliquées à la ligne s'ajoutent.

additives Duplex
duplex incrementale
incrementele-duplex
dupleks sumacyjny ; dupleks addytywny
additiv duplex

incremental duplex

A *differential duplex* or a *bridge duplex* system in which, when both stations transmit simultaneously a similar *signal element*, the voltages applied to the line are additive.

дуплекс со сложением ЭДС

Система *дифференциального* или *мостового дуплекса*, в которой при одновременной передаче обеими оконечными установками одинаковых элементов сигнала подаваемые в линию потенциалы складываются.

dúplex incremental

Sistema *dúplex diferencial* o *dúplex de puente* en el que, cuando ambas estaciones transmiten simultáneamente un *elemento de señal* similar, los voltajes aplicados a la línea se suman.

721-04-20

duplex par opposition

Duplex différentiel ou *duplex à pont* tel que, lorsque les deux stations émettent simultanément un *élément de signal* de même nature, les forces électromotrices appliquées à la ligne sont en opposition.

entgegengerichtetes Duplex
duplex in opposizione
oppositional-duplex
dupleks z odwróceniem potencjału
subtraktiv duplex

opposition duplex

A *differential duplex* or a *bridge duplex* system in which, when both stations transmit simultaneously a similar *signal element*, the voltages applied to the line are in opposition.

дуплекс с вычитанием ЭДС

Система *дифференциального* или *мостового дуплекса*, в которой при одновременной передаче обеими оконечными установками одинаковых элементов сигнала подаваемые в линию потенциалы вычитаются.

721-04-20

dúplex por oposición

Sistema *dúplex diferencial* o *dúplex de puente* en el que, cuando ambas estaciones transmiten simultáneamente un *elemento de señal* similar, los voltajes aplicados a la línea están en oposición.

721-04-21
(701-03-18)**unilatéral****unidirectionnel**

simplex (terme déconseillé dans ce sens)

Qualifie une liaison par laquelle le transfert des informations des usagers ne peut se faire que dans un seul sens fixé à l'avance.

Note. — Ces termes ne doivent pas être utilisés pour qualifier le sens d'établissement des communications.

einseitig ; gerichtet

unidirezionale

eenrichting(s)-

jednostronny

enkelriktad

unidirectional....

Pertaining to a link where the transfer of users' information is possible in one preassigned direction only.

Note. — This term should not be used to describe the direction of call set-ups.

односторонний

Термин относится тракту, в котором передача информации абонентов возможна только в предназначенном направлении.

Примечание. — Этот термин не должен использоваться для обозначения направления соединений.

unilateral**unidireccional**

Califica un enlace en el que la transferencia de las informaciones del usuario solo es posible en un único sentido fijado con anterioridad.

Nota. — Este término no debería usarse para describir el sentido de establecimiento de la comunicación.

721-04-22
(701-03-19)**bilatéral****bidirectionnel**

duplex (terme déconseillé dans ce sens)

Qualifie une liaison par laquelle le transfert des informations des usagers peut se faire dans les deux sens à la fois entre deux points.

Notes.

1 — La capacité ou le débit des voies de transmission ne sont pas nécessairement les mêmes dans les deux sens.

2 — Ces termes ne doivent pas être utilisés pour qualifier le sens d'établissement des communications.

zweiseitig ; beidseitig

bidirezionale

bidirectioneel

obustronny

dubbelriktad

bidirectional

Pertaining to a link where the transfer of users' information is possible simultaneously in both directions between two points.

Notes.

1 — The transmission channel capacity and signalling rate are not necessarily the same in both directions.

2 — This term should not be used to describe the direction of call set-ups.

двухнаправленный

Термин относится к тракту, в котором передача информации абонентов между двумя пунктами возможна одновременно в обоих направлениях.

Примечания.

1 — Пропускная способность одностороннего канала скорость передачи сигнального канала необязательно должны быть одинаковыми в обоих направлениях.

2 — Этот термин не должен использоваться для обозначения направлений соединений.

721-04-22
(701-03-19)

bilateral
bidireccional

Califica un enlace en el que la transferencia de las informaciones del usuario se puede realizar simultáneamente en ambos sentidos entre dos puntos.

Notas.

1 — La capacidad y la velocidad de modulación de los canales de transmisión no son necesariamente los mismos en ambos sentidos.

2 — Este término no debería usarse para describir el sentido de establecimiento de las comunicaciones.

721-04-23
(701-03-20)

à sens unique
spécialisé (terme déconseillé dans ce sens)

Qualifie un mode d'exploitation selon lequel l'établissement des communications se fait toujours dans le même sens.

Note. — Ce terme ne doit pas être utilisé pour qualifier le sens de transfert des informations des usagers.

...in einer Richtung
senso unico
enkelgericht ; eenrichting(s)-
jednokierunkowy
envägs-

one way...

Pertaining to an operational mode in which the call set-ups always occur in one direction.

Note. — This term should not be used to describe the direction of transfer of users' information.

односторонний

Относится к режиму работы, при котором установление соединения устанавливаются всегда в одном направлении.

Примечание — Этот термин не должен использоваться для обозначения направления передачи информации абонентов.

... en sentido único

Indica un modo de explotación en el que el establecimiento de comunicaciones se efectúa siempre en el mismo sentido.

Nota. — No se debe utilizar ese término para describir la dirección de la transferencia de información de usuario.

721-04-24
(701-03-21)

à double sens
mixte

Qualifie un mode d'exploitation selon lequel l'établissement des communications se fait dans les deux sens.

Notes.

1 — La quantité de trafic écoulé peut être différente dans les deux sens.

2 — Ces termes ne doivent pas être utilisés pour qualifier les sens de transfert des informations des usagers.

...in beiden Richtungen
doppio senso
dubbelgericht ; tweerichting(s)-
obukierunkowy
tvåvägs-

both way...

two way...

Pertaining to an operational mode in which the call set-ups occur in both directions.

Notes.

1 — The amount of traffic flowing is not necessarily the same in both directions.

2 — These terms should not be used to describe the direction of transfer of user's information.

двусторонний

Терминотносится к режиму работы, при котором соединения устанавливаются в обоих направлениях.

Примечания.

1 — Величина производимого обмена необязательно одинакова в обоих направлениях.

2 — Эти термины не должны использоваться для обозначения направления передачи информации абонентов.

721-04-24
(701-03-21)

... en doble sentido

Califica un modo de explotación en el que el establecimiento de las comunicaciones siempre se hace en ambos sentidos.

Notas.

1 — La cantidad de tráfico circulante no es necesariamente la misma en ambos sentidos.

2 — Estos términos no deberían usarse para describir el sentido de transferencia de las informaciones del usuario.

721-04-25
(701-02-05)

canal (de fréquences)

Partie du spectre de fréquences destinée à être utilisée pour une transmission de signaux et qui peut être déterminée par deux limites spécifiées, ou par sa fréquence centrale et la largeur de la bande associée, ou par toute indication équivalente.

Notes.

1 — Un canal de fréquences peut être partagé dans le temps pour assurer une communication dans les deux sens par l'exploitation en *simplex*.

2 — L'emploi du terme "canal" dans le sens de "circuit de télécommunication" est déconseillé.

Frequenzkanal

canale (in sistema a divisione di frequenza)
(frequentie-)kanaal
kanal (częstotliwościowy)
frekvenskanal

(frequency) channel

Part of the frequency spectrum intended to be used for the transmission of signals and which may be defined by two specified limits, or by its centre frequency and the associated bandwidth, or by any equivalent indication.

Notes.

1 — A frequency channel may be time-shared in order to allow communication in both directions by *simplex* operation.

2 — The use of the term "channel" to mean "telecommunication circuit" is deprecated.

частотный односторонний канал

Часть частотного спектра, которая предназначена для передачи сигналов и которую можно определить двумя заданными предельными значениями или ее центральной частотой и относящейся к ней шириной полосы частот, или любым эквивалентными показателем.

Примечания.

1 — Частотный канал может быть разделенным во времени, что позволяет при *симплексной* работе осуществлять связь в обоих направлениях.

2 — Использование термина "односторонний канал" вместо "двусторонний канал" нежелательно.

canal de frecuencias

Parte del espectro de frecuencias destinado a ser usado para una transmisión de señales y que puede estar determinado por dos límites especificados, o por su frecuencia central y ancho de banda asociado, o por cualquier indicación equivalente.

Notas.

1 — Un canal de frecuencias puede ser de tiempo-compartido para permitir una comunicación en ambos sentidos en una explotación en modo *simplex*.

2 — El uso del término "canal" en el sentido de "circuito de telecomunicación" está desaconsejado.

SECTION 721-05 - TRANSMISSION PAR COURANT CONTINU

SECTION 721-05 - DIRECT CURRENT TRANSMISSION

РАЗДЕЛ 721-05 - ПЕРЕДАЧА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

SECCIÓN 721-05 - TRANSMISIÓN POR CORRIENTE CONTINUA

721-05-01

transmission par courant continu

Transmission de *signaux temporels discrets* dont les *états significatifs* sont constitués par l'application à des conducteurs de tensions fournies par des sources d'alimentation en courant continu.

Gleichstromübertragung

trasmissione in corrente continua
gelijkstroomtransmissie
transmisja sygnałem naturalnym
likströmsöverföring

direct current transmission

A form of transmission of *discretely-timed signals* where *significant conditions* are effected by applying to conductors voltages supplied from direct current sources.

передача постоянным током

Передача *дискретных сигналов*, значащие состояния которых образуются подачей в провода напряжений, поступающих от источников постоянного тока.

transmisión por corriente continua

Modo de transmisión de *señales temporales discretas* en el que los *estados significativos* están constituidos por la aplicación a los conductores de tensiones suministradas por fuentes de alimentación de corriente continua.

721-05-02

transmission par simple courant

Transmission par courant continu effectuée par l'application de tensions de même polarité produisant des courants de même sens.

Einfachstromübertragung

trasmissione unipolare
enkelstroomtransmissie
transmisja wartością prądu
enkelströmsöverföring

single current transmission

Direct current transmission effected by applying voltages of the same polarity, producing currents of the same direction.

передача однополюсным током

Передача постоянным током, осуществляемая подачей напряжений одинаковой полярности, создающих токи одинаковых направлений.

transmisión por corriente simple

Transmisión por corriente continua realizada aplicando tensiones de la misma polaridad, que producen corrientes del mismo sentido.

721-05-03

transmission par double courant

Transmission par courant continu bivalente effectuée par l'application de deux tensions de polarités opposées produisant des courants de sens opposés.

Doppelstromübertragung

trasmissione bipolare
dubbelstroomtransmissie
transmisja zwrotem prądu
dubbelströmsöverföring

double current transmission

A form of *two-conditions direct current transmission* effected by applying two voltages in opposite polarity, producing currents in opposite directions.

передача двухполюсным током

Передача постоянным током с двумя состояниями, осуществляемая подачей напряжений противоположных полярностей, создающих токи противоположных направлений.

transmisión por doble corriente

Transmisión por corriente continua, bivalente, realizada aplicando dos tensiones de polaridad opuesta que producen corrientes en sentidos opuestos.

721-05-04

transmission par tout ou rien

Transmission par simple courant bivalente dans laquelle l'un des états significatifs est représenté par l'application d'une tension nulle et l'absence de courant sur le circuit.

Ein-Aus-Übertragung
trasmissione per tutto o niente
aan/uit-transmissie
transmisja przerwowa
slut-brytöverföring

on-off transmission

A two-conditions single current transmission where one significant condition is represented by applied zero voltage and no current in the circuit.

передача токовыми-бестоковыми посылками
передача включением-выключением

Передача однополюсным током с двумя состояниями, при которой одно значащее состояние представлено подачей нулевого напряжения и отсутствием тока в цепи.

transmisión por todo o nada

Transmisión por corriente simple, bivalente, donde una condición significativa está representada por la aplicación de una tensión nula y por la ausencia de corriente en el circuito.

721-05-05

transmission infra-téléphonique

transmission infra-acoustique (déconseillé dans ce sens)

Transmission utilisant sur une ligne téléphonique une ou plusieurs bandes de fréquences infra-téléphoniques.

Unterlagerungsübertragung
trasmissione sotto la banda fonica
onder-de-telefoonband-transmissie
transmisja podakustyczna
underlagingsöverföring

sub-telephone transmission

composite transmission (deprecated)

A transmission on a telephone line using one or more frequency channels below that occupied by the telephone signals.

подтональная передача

Передача по телефонной линии с использованием одной или нескольких полос частот, находящихся ниже телефонной полосы частот.

transmisión infratelefónica

Transmisión en una línea telefónica usando uno o más canales de frecuencias situados por debajo del ocupado por las señales telefónicas.

721-05-06

circuit fantôme

Circuit supplémentaire constitué en utilisant en parallèle les deux conducteurs de chacun de deux circuits métalliques.

Exemple : Circuit télégraphique superposé à deux circuits téléphoniques.

Phantomkreis
circuito virtuale
fantomcircuit
tor pochodny
fantomförbindelse

phantom circuit

An additional circuit derived from the conductors of two metallic circuits, with the two conductors of each metallic circuit effectively being used in parallel.

Example : A telegraph circuit superposed on two telephone circuits.

фантомная цепь

Дополнительная цепь, полученная путем параллельного использования обоих проводников каждой из двух металлических цепей.

Пример : Телеграфная цепь, наложенная на две телефонные цепи.

circuito fantasma

Circuito adicional conseguido utilizando en paralelo los dos conductores de cada uno de los dos circuitos metálicos.

Ejemplo : Circuito telegráfico superpuesto a dos circuitos telefónicos.

721-05-07

circuit approprié

Circuit supplémentaire constitué en utilisant en parallèle les deux conducteurs d'un circuit métallique avec un retour par la terre ou par la mer entre les deux extrémités du circuit métallique.

Exemple : Circuit télégraphique superposé à un circuit téléphonique, avec retour par la terre.

Erdphantomkreis
circuito virtuale con ritorno a massa
aardfantomcircuit
tor pochodny współziemny
fantomjord(förbindelse)

earth-return phantom circuit

An additional circuit derived from the conductors of a metallic circuit, with these two conductors effectively being used in parallel, and with return through the earth or the sea between the end points.

Example : A telegraph circuit superposed on a telephone circuit, with earth-return.

фантомная цепь с возвратом через землю

Дополнительная цепь, полученная путем параллельного использования обоих проводников металлической цепи с возвратом через землю или море между конечными точками этой цепи.

Пример : Телеграфная цепь, наложенная на телефонную цепь, с возвратом через землю.

circuito apropiado

Circuito adicional conseguido utilizando en paralelo los dos conductores de un circuito metálico con un retorno por tierra o por mar entre su extremos.

Ejemplo : Circuito telegráfico superpuesto a un circuito telefónico, con retorno por tierra.

721-05-08

circuit fantôme approprié

Circuit supplémentaire obtenu sur deux paires de conducteurs métalliques exploitées en parallèle avec retour par la terre.

earth-return double phantom circuit

An additional earth-return circuit derived from two pairs of metallic conductors used in parallel.

двойная фантомная цепь с возвратом через землю

Дополнительная цепь с возвратом через землю, полученная с помощью двух пар металлических проводников, используемых параллельно.

circuito apropiado fantasma

Circuito adicional con retorno por tierra, conseguido utilizando dos pares de conductores metálicos explotados en paralelo.

Doppelphantomkreis mit Erdrückleitung
circuito supervirtuale con ritorno a massa
dubbelfantomcircuit met aarde als retour
tor pochodny współziemny drugiego rzędu
dubbelfantomjord(förbindelse)

721-05-09

circuit superfantôme

Circuit supplémentaire constitué en utilisant en parallèle les quatre conducteurs de chacun de deux *circuits fantômes*.

double phantom circuit

An additional circuit derived from the conductors of two *phantom circuits*, with the four conductors of each phantom circuit effectively being used in parallel.

суперфантомная цепь

Дополнительная цепь, образованная путем параллельного использования четырех проводников каждой из двух *фантомных цепей*.

circuito superfantasma

Circuito adicional conseguido utilizando en paralelo los cuatro conductores de cada uno de los dos *circuitos fantasmas*.

Doppelphantomkreis
circuito supervirtuale
dubbelfantomcircuit
tor pochodny drugiego rzędu
dubbelfantomförbindelse

721-05-10

translation Desieter
translation de suppression de terre

Dispositif permettant avec deux conducteurs métalliques de disposer de deux voies de transmission entièrement indépendantes pour les deux sens de *transmission par courant continu*.

Note. — La translation Desieter a été conçue pour éviter l'emploi d'un retour par la terre dans les réseaux télex urbains.

Desieter telegraph translation

A device providing on two conductors two transmission channels working independently in opposite directions with *direct current transmission*.

Note. — This device has been designed to avoid the necessity of earth-return in telex urban networks.

телеграфная трансляция дезитера

Устройство, обеспечивающее организацию на двух проводниках двух каналов передачи, работающих независимо в противоположных направлениях с использованием постоянного тока.

Примечание. — Данное устройство имеет своей целью избежать в необходимости возврата через землю в городских сетях службы телекс.

traslación de supresión de tierra
traslación Desieter

Dispositivo que permite, con dos conductores metálicos, disponer de dos canales de transmisión enteramente independientes para los dos sentidos de *transmisión por corriente continua*.

Nota. — La traslación Desieter ha sido concebida para evitar la necesidad de un retorno por tierra en las redes de telex urbanas.

.....
traslazione Desieter
Desieter-telegraaftranslatie
translacja telegraficzna Desietera
Desieter-överdrag

SECTION 721-06 - TRANSMISSION PAR COURANT PORTEUR, MULTIPLEXAGE

SECTION 721-06 - CARRIER TRANSMISSION, MULTIPLEXING

РАЗДЕЛ 721-06 - ПЕРЕДАЧА НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ; ОБЪЕДИНЕНИЕ-РАЗДЕЛЕНИЕ

SECCIÓN 721-06 - TRANSMISIÓN POR CORRIENTE PORTADORA, MULTIPLEXADO

721-06-01

transmission par courant porteur

Transmission d'un signal qui résulte de la modulation d'une ou de plusieurs porteuses par un ou plusieurs signaux.

carrier transmission

Transmission of a signal resulting from the modulation of one or more carriers by one or several signals.

передача на несущей частоте

Передача сигнала, являющегося результатом модуляции одной или нескольких несущих частот с помощью одного или нескольких сигналов.

transmisión por corriente portadora

Transmisión de una señal que resulta de la modulación de una o más portadoras por una o varias señales.

Trägerübertragung
trasmissione a frequenza vettrice
draaggolftransmissie
transmisja sygnałem modulowanym
bärfrekvensöverföring

721-06-02

transmission multiplex temporelle

Transmission utilisant un *multiplexage temporel*.

time division multiplex transmission

A transmission using a *time-division multiplexing* technique.

передача с временным разделением каналов

Передача с использованием временного разделения каналов.

transmisión múltiple temporal

Transmisión utilizando la técnica de *multiplexado temporal*.

Zeitmultiplexübertragung
trasmissione a divisione di tempo
transmissie met tijverdelings multiplex
transmisja wielokrotna czasowa
tidsmultiplexöverföring

721-06-03

modulation différentielle

Modulation dans laquelle l'état *significatif* attribué à un *élément de signal* dépend de l'état de l'élément de signal précédent.

Differenzmodulation
modulazione differenziale
differentiëlemodulatie
modulacja różnicowa
differentiell modulering

differential modulation

Modulation in which the *significant condition* for any *signal element* is dependent on that of the previous signal element.

относительная модуляция

Модуляция, при которой значащее состояние, присвоенное любому элементу сигнала, зависит от состояния предыдущего элемента сигнала.

modulación diferencial

Modulación en la que el *estado significativo* de cualquier *elemento de señal* depende del estado de señal de elemento previo.

721-06-04

modulation à référence fixe

Modulation dans laquelle l'état *significatif* attribué à chaque *élément de signal* est déterminé par comparaison avec un élément de signal préalablement fixé, choisi comme référence.

Referenzmodulation
modulazione coerente
modulatie met een vaste referentie
modulacja różnicowa z ustalonym
elementem odniesienia
referensmodulering

modulation with a fixed reference

Modulation in which the *significant condition* of each *signal element* is determined by comparison to a preceding signal element chosen as a reference.

модуляция с фиксированным эталоном

Модуляция, при которой значащее состояние, присвоенное каждому элементу сигнала, определяется сравнением с одним из предшествующих элементов сигнала, выбранным в качестве эталона.

modulación con referencia fija

Modulación en la que el *estado significativo* de cada *elemento de señal* está determinado por comparación con un elemento de señal precedente tomado como referencia.

721-06-05

**modulation par changement d'amplitude
modulation par déplacement d'amplitude**

Modulation où chaque *état significatif* d'un *signal temporel discret* modulant est représenté par une valeur déterminée de l'amplitude d'une oscillation porteuse.

Amplitudenumtastung ;
Amplitudenmodulation
modulazione di ampiezza
amplitudemodulatie
kluczowanie amplitudy ; modulacja
amplitudy impulsowa
amplitudskiftsmodulering

**amplitude shift keying
amplitude shift modulation**

Modulation in which each *significant condition* in a modulating *discretely-timed signal* is represented by a specified value of the amplitude of a carrier oscillation.

**амплитудная модуляция
АМ (сокращение)**

Модуляция, при которой каждое значащее состояние модулирующего дискретного сигнала представлено заданным значением амплитуды несущего колебания.

**modulación por cambio de amplitud
modulación por desplazamiento de amplitud**

Modulación en la que cada *estado significativo* de una *señal temporal discreta* moduladora es representado por un valor especificado de la amplitud de una oscilación portadora.

721-06-06

modulation par déplacement de fréquence
MDF (abréviation)

Modulation angulaire où chaque *état significatif* d'un *signal temporel discret* modulant est représenté par l'une des valeurs d'un ensemble de valeurs discrètes de la fréquence d'une oscillation périodique sinusoïdale.

frequency shift keying
frequency shift modulation
frequency shift signalling
FSK (abbreviation)

Angle modulation in which the frequency of a periodic sinusoidal oscillation is varied between a set of discrete values, each value representing a *significant condition* of a modulating *discretely-timed signal*.

частотная модуляция
ЧМ (сокращение)

Угловая модуляция, при которой каждое *значащее состояние* модулирующего *дискретного сигнала* представлено одним из множества дискретных значений частоты периодического синусоидального колебания.

modulación por desplazamiento de frecuencia

Modulación angular en la que la frecuencia de una oscilación periódica sinusoïdal es variada entre un conjunto discreto de valores, representando cada uno un *estado significativo* de una *señal temporal discreta* moduladora.

Frequenzumtastung ; Frequenzmodulation
modulazione di frequenza ; FSK
frequentiemodulatie
kluczowanie częstotliwości ; modulacja
częstotliwości impulsowa
frekvensskiftsmodulering

721-06-07

modulation par déplacement de phase
MDP (abréviation)

Modulation angulaire où chaque *état significatif* d'un *signal temporel discret* modulant est représenté par une valeur déterminée de la phase d'une oscillation périodique sinusoïdale.

phase shift keying
phase shift modulation
phase shift signalling
PSK

Angle modulation in which each *significant condition* in a modulating *discretely-timed signal* is represented by a specified phase of a periodic sinusoidal oscillation.

фазовая модуляция
ФМ (сокращение)

Угловая модуляция, при которой каждое *значащее состояние* модулирующего *дискретного сигнала* представлено определенным значением фазы периодического синусоидального колебания.

modulación por desplazamiento de fase

Modulación angular en la que cada *estado significativo* de una *señal temporal discreta* moduladora es representado por un valor especificado de fase de una oscilación periódica sinusoïdal.

Phasenumtastung ; Phasenmodulation
modulazione di fase ; PSK
fasemodulatie
kluczowanie fazy ; modulacja fazy
impulsowa
fasskiftsmodulering

721-06-08

modulation par déplacement de phase différentielle
MDPD (abréviation)

Modulation angulaire où chaque *état significatif* d'un *signal temporel discret* modulant est représenté par un changement discret déterminé de la phase du modulat, par rapport à sa phase durant l'*élément de signal* précédent.

differential phase shift keying
DPSK (abbreviation)

Angle modulation in which each *significant condition* in a modulating *discretely-timed signal* is represented by a discrete change of phase of the modulated wave relative to the phase during the preceding *signal element*.

относительная фазовая модуляция
ОФМ (сокращение)

Угловая модуляция, при которой каждое *значащее состояние* модулирующего *дискретного сигнала* представлено дискретным изменением фазы по отношению к фазе предшествующего *элемента сигнала*.

Phasendifferenzumtastung ;
Phasendifferenzmodulation
modulazione di fase differenziale ; DPSK
differentiële-fasemodulatie
kluczowanie fazy różnicowe
fasdifferensmodulering

721-06-08

modulación por desplazamiento de fase diferencial

Modulación angular en la que cada *estado significativo* de una *señal temporal discreta* moduladora es representado por un cambio discreto de la fase de la onda modulada en relación con la fase durante el *elemento de señal* precedente.

721-06-09

modulation par opposition de phase
modulation par inversion de phase

Modulation par déplacement de phase où le déplacement de phase prend des valeurs qui diffèrent d'une demi-période.

Phasenumkehrmodulation
 modulazione bifase
 fase-inversiemodulatie
 modulacja z odwróceniem fazy
 fasvändningsmodulering

phase inversion modulation

Phase shift modulation in which the phase shift takes values differing by one half-period.

фазиинверсная модуляция

Фазовая модуляция, при которой фазовый сдвиг производится на один полупериод.

modulación por oposición de fase
modulación por inversión de fase

Modulación por desplazamiento de fase en la que el desplazamiento de fase toma valores que difieren en un semi-periodo.

721-06-10

modulation par quadrature de phase
modulation tétravalente de phase

Modulation par déplacement de phase où le déplacement de phase prend quatre valeurs qui diffèrent d'un multiple d'un quart de période.

Quadratur-Phasenumtastung ;
 Quadratur-Phasenmodulation
 modulazione quadrifase
 quadratuurfasemodulatie
 kluczowanie fazy czterowartościowe ;
 modulacja fazy impulsowa
 czterowartościowa
 fyrfasmodulering

quadrature phase shift keying
quadrature phase modulation
QPSK (abbreviation)

Phase shift keying in which the phase shift takes four values differing by a multiple of 90 degrees.

квадратурная фазовая модуляция

Фазовая модуляция, при которой фазовый сдвиг принимает четыре различных значения, кратных 90°.

modulación por cuadratura de fase

Modulación por desplazamiento de fase en la que el desplazamiento de fase toma cuatro valores que difieren en un múltiplo de 90 grados.

721-06-11
(702-06-50)**indice de modulation (en modulation par déplacement de fréquence)**

En *modulation par déplacement de fréquence* à deux états, rapport du déplacement de fréquence en hertz à la *rapidité de modulation* en bauds.

Modulationsindex (bei
 Frequenzumtastung)
 indice di modulazione
 modulatie-index (bij frequentiemodulatie)
 wskaźnik modulacji (w modulacji
 częstotliwościowej impulsowej)
 moduleringsindex

modulation index (in frequency shift modulation)

In two-condition *frequency shift keying*, the ratio of the frequency shift in hertz to the *modulation rate* in bauds.

индекс модуляции (при частотной модуляции)

При *частотной модуляции* с двумя состояниями - это отношение девиации частоты в герцах к *скорости модуляции* в бодах.

indice de modulación

En *modulación por desplazamiento de frecuencia* de dos estados, relación entre el desplazamiento de frecuencia en hercios y la *velocidad de modulación* en baudios.

721-06-12
(702-06-45)

modulation cohérente

Modulation par un *signal temporel discret* dans laquelle il existe une relation préétablie entre les instants qui caractérisent la phase de la porteuse avant modulation et les *instants significatifs* du modulat.

Exemple : Modulation par opposition de phase telle que la phase est inversée lorsque la porteuse passe par zéro.

coherent modulation

Modulation by a *discretely-timed signal* in which there is a predetermined relationship between the instants characterizing the carrier phase and the *significant instants* of the modulated signal.

Example : A phase inversion modulation in which the phase is inverted when the carrier passes through zero.

когерентная модуляция

Модуляция посредством сигнала дискретного времени, при которой существует определенное соотношение между моментами времени, характеризующими фазу несущей до модуляции и *значимыми моментами* времени модулированного сигнала.

Пример : Фазоинверсная модуляция, при которой фаза инвертируется, когда несущая проходит через ноль.

modulación coherente

modulación por una *señal temporal discreta* en la que existe una relación preestablecida entre los instantes que caracterizan la fase de la portadora antes de la modulación y los *instantes significativos* de la señal modulada.

Ejemplo : Una modulación por inversión de fase en la que la fase es invertida cuando la portadora pasa por cero.

**kohärente Modulation
modulazione coerente
coherente modulatie
modulacja koherentna
koherent modulering**

721-06-13

**transmission supra-téléphonique
transmission supra-acoustique**

Transmission dans laquelle on utilise un ou plusieurs courants alternatifs, de fréquences supérieures au canal de fréquences téléphoniques, en général supérieures à 3400 Hz.

**super-telephone transmission
super-audio transmission**

A form of transmission using an alternating current, or currents, having a frequency or frequencies above those in the telephone frequency channel, generally above 3400 Hz.

надтональная передача

Передача с использованием переменных токов (или тока) с частотами, превышающими телефонную полосу частот, как правило, свыше 3400 Гц.

transmisión supratelefónica

Tipo de transmisión en el que se utilizan una o varias corrientes alternas, de frecuencias superiores a las del canal de frecuencias telefónicas, generalmente por encima de 3400 Hz.

**Überlagerungsübertragung
trasmissione fuori banda ; trasmissione
sopra la banda fonica
boven-de-telefoonband-transmissie
transmisja nadrozmówna
överlagringsöverföring**

721-06-14

transmission inter-bandes

Transmission par courant porteur dans laquelle la voie de transmission est constituée dans une bande étroite de fréquences comprise entre deux bandes utilisées pour constituer des voies téléphoniques.

interband transmission

A form of *carrier transmission* in which the transmission channel is in a narrow frequency band between two bands used to constitute telephone channels.

межполосная передача

Передача на несущей частоте, при которой канал передачи организуется в узкой полосе частот между двумя полосами, используемыми для организации телефонных каналов.

**Zwischenbandübertragung
trasmissione interbande
interbandtransmissie
transmisja międzypasmowa
mellanbandsöverföring**

721-06-14

transmisión interbanda

Tipo de *transmisión por corriente portadora* en el que el canal de transmisión es una banda estrecha de frecuencias comprendida entre dos bandas usadas para constituir canales telefónicos.

721-06-15

transmission intrabande

Transmission par courant porteur dans une bande étroite à l'intérieur de la bande de fréquences d'une voie téléphonique, permettant de réaliser simultanément une transmission téléphonique et une transmission par un *signal temporel discret*.

Einlagerungsübertragung
trasmissione intrabanda
binnen-de-bandtransmissie
transmisja współrozmówna
inlagringsöverföring

intraband transmission

A *carrier transmission* in a narrow band of frequencies appropriated inside the frequency band of a telephone channel to permit simultaneously a telephone transmission and a transmission by a *discretely-timed signal*.

внутриполосная передача

Передача на несущей частоте в узкой полосе частот, выделенной внутри полосы частот телефонного канала, для осуществления одновременно телефонной передачи и передачи с использованием *дискретного во времени сигнала*.

transmisión intrabanda

Transmisión por corriente portadora en una banda estrecha en el interior de la banda de frecuencias de un canal telefónico, que permite realizar simultáneamente una transmisión telefónica y una transmisión por una señal temporal discreta.

721-06-16

(équipement) univocal

Équipement pour la *transmission intrabande* fournissant une transmission *simplex* par *signaux temporels discrets* et avec une seule fréquence porteuse.

Simplexeinlagerungseinrichtung
apparecchiatura S+S
spraak + simplex ; spraak +
simplexapparatuur
urządzenie współrozmówne simpleksowe
tonsimplexustrustning

**speech + simplex (equipment)
S + S (equipment)**

Equipment for *intraband transmission* providing a *simplex* transmission by using *discretely-timed signals* and a single carrier frequency.

оборудование "разговор + полудуплекс"

Оборудование для *внутриполосной передачи*, обеспечивающее *симплексную* передачу с использованием *дискретных во времени сигналов* и одной несущей частоты.

(equipo) univocal

Equipo para *transmisión intrabanda* que proporciona una transmisión *simplex* usando *señales temporales* discretas y una única portadora de frecuencia.

721-06-17

(équipement) bivocal

Équipement pour la *transmission intrabande* fournissant une transmission *duplex* par *signaux temporels discrets* et avec deux fréquences porteuses.

Duplexeinlagerungseinrichtung
apparecchiatura S+D
spraak + duplex ; spraak +
duplexapparatuur
urządzenie współrozmówne duplexowe
tonduplexustrustning

**speech + duplex (equipment)
S + D (equipment)**

Equipment for *intraband transmission* providing a *duplex* transmission by using *discretely-timed signals* and two carrier frequencies.

оборудование "разговор + дуплекс"

Оборудование для *внутриполосной передачи*, обеспечивающее *дуплексную* передачу с использованием *дискретных во времени сигналов* и двух несущих частот.

(equipo) bivocal

Equipo para *transmisión intrabanda* que proporciona una transmisión *dúplex* usando *señales temporales* discretas y dos frecuencias portadoras.

721-06-18

bisecteur

Appareillage *synchrone* de *multiplexage temporel*, permettant de transmettre les *signaux de caractères* correspondant à deux *transmissions arythmiques* de même *rapidité de modulation* normalisée, sur une voie de transmission prévue pour cette même rapidité de modulation et dont la *cadence brute de transfert de caractères* est ainsi doublée.

Kanalhalbier
multiplex bisettore
bisector
bisektor
.....

bisector

Synchronous time-division multiplex equipment permitting the transmission of *character signals* corresponding to two *start-stop transmissions* of the same nominal *modulation rate* on a transmission channel for this same modulation rate so that the actual *character transfer rate* is thereby doubled.

бисектор

Синхронное оборудование с временным разделением каналов, обеспечивающее передачу *сигналов знака*, соответствующих двум *стартстопным* передачам с одинаковой номинальной *скоростью модуляции*, по каналу передачи, обладающему такой же скоростью модуляции, в результате чего *фактическая скорость передачи знаков* удваивается.

bisector

Equipo de *multiplex por división en el tiempo, síncrono*, que permite transmitir *señales de caracteres* correspondientes a dos *transmisiones arritmicas* de la misma *velocidad de modulación* nominal a través de un canal de transmisión previsto para esta misma velocidad de modulación, con lo que la *cadencia bruta de transferencia de caracteres* queda así duplicada.

721-06-19

multiplexeur de données du premier ordre

Équipement qui reçoit un certain nombre de trains d'*éléments binaires* à des *débits binaires* identiques ou différents et qui les combine par répartition dans le temps en un seul flot d'*éléments binaires* transmis au débit équivalent à celui d'un créneau temporel de voie d'un système *multiplex MIC*.

Primärdatenmultiplexer
multiplex primario
eerste datamultiplexer
multiplexser teledacyjny pierwszego rzędu
primärmultiplexor

first data multiplexer

Equipment that receives a number of *binary digit* trains at the same or different *binary rates* and combines these on a time division basis into a single stream of binary digits at a rate equivalent to that of a pulse code *multiplex* channel time-slot of a *multi-channel* PCM system.

мультиплексор данных первого порядка

Оборудование, которое принимает определенное число последовательностей *битов* с одинаковыми или различными скоростями передачи и которое объединяет их методом ВРК в единый поток битов, передаваемых со скоростью, эквивалентной скорости временного канального интервала системы ИКМ.

multiplexor de datos de primer orden

Equipo que recibe un cierto número de secuencias de *elementos binarios* a la misma o diferente *velocidad binaria* y los combina mediante división en el tiempo en un único flujo de *elementos binarios* transmitidos a una velocidad equivalente a la de una ranura de tiempo de un canal de un sistema *multiplex MIC*.

721-06-20

multiplexeur de données du second ordre

Équipement qui reçoit un certain nombre de trains d'*éléments binaires* provenant de *multiplexeurs de données du premier ordre* ou un certain nombre de signaux arrivant à rapidité équivalente et qui les combine par répartition dans le temps en un seul flot d'*éléments binaires* transmis au débit d'un groupe numérique primaire de système *multiplex MIC*.

Sekundärdatenmultiplexer
multiplex secundario
tweede datamultiplexer
multiplexser teledacyjny drugiego rzędu
sekundärmultiplexor

second data multiplexer

Equipment that receives a number of *binary digit* trains from several *first data multiplexers* or a number of signals of equal *modulation rate* and combines these on a time division basis into a single stream of binary digits signalled at the digit rate of a primary digital group of a *multi-channel* PCM system.

721-06-20

мультиплексор данных второго порядка

Оборудование, которое принимает определенное число последовательностей битов, поступающих от мультиплексоров данных первого порядка, или определенное число сигналов, поступающих с эквивалентной скоростью, и которое объединяет их методом ВРК в единый поток битов, передаваемых со скоростью первичного блока системы ИКМ.

multiplexor de datos de segundo orden

Equipo que recibe un cierto número de secuencias de *elementos binarios* que provienen de *multiplexores de datos de primer orden* o un cierto número de señales de igual velocidad de modulación y que los combina mediante división en el tiempo en un único flujo de elementos binarios transmitidos a una velocidad binaria equivalente a la de un grupo digital primario de un sistema *multiplex* MIC.

721-06-21
(704-14-01)**trame**

Ensemble répétitif de créneaux temporels consécutifs constituant un cycle complet d'un signal ou d'un autre processus, dans lequel la position de chaque créneau temporel peut être identifiée.

Rahmen

trama
rasterbeeld
ramka
ram

frame

A repetitive set of consecutive time-slots constituting a complete cycle of a signal, a process, etc., in which the relative position of each time-slot in the cycle can be identified.

цикл

Совокупность последовательных временных интервалов, образующих полный цикл сигнала или другого процесса, в котором может быть идентифицировано положение каждого интервала времени.

trama

Conjunto repetitivo de ranuras temporales consecutivas que constituyen un ciclo completo de una señal o de otro proceso en el que puede identificarse la posición de cada ranura de tiempo.

721-06-22
(704-14-14)**sous-trame
secteur de trame**

Nombre fixe de créneaux temporels de voie non adjacents à l'intérieur d'une *trame*, dont l'ensemble est attribué à une voie numérique de débit numérique spécifié supérieur à celui qui permet un seul créneau temporel de voie.

Subrahmen

sotto trama
sub-beeld ; deelbeeld
podramka
ramdel

sub-frame

A fixed number of non-contiguous channel time-slots within a *frame* that together provide a digital channel having a specified digit rate higher than that of a single channel time-slot.

подцикл

Определенное число несмежных временных канальных интервалов внутри *цикла*, присвоенных цифровому каналу, имеющему установленную скорость передачи, которая превышает скорость одиночного временного канального интервала.

**subtrama
sector de trama**

Número fijo de ranuras de tiempo de canal no contiguas en el interior de una *trama*, cuyo conjunto se atribuye a un canal digital de velocidad especificada superior a la que permite una única ranura de tiempo de canal.

721-06-23
(704-14-03)**verrouillage de trame**

Etat dans lequel les *trames* produites par un appareil de réception ont une relation de phase constante voulue avec celles du signal reçu, de sorte que les différents créneaux temporels de chaque trame peuvent être identifiés sans ambiguïté.

Rahmensynchronismus ; Rahmengleichlauf
allineamento di trama
beeldinstelling ; beeldpositionering
wyrównanie ramki
ramlāsning

frame alignment

The state in which the *frame* generated by the receiving equipment has a desired constant phase relationship with the frame of the received signal, so that the individual time-slots in each frame can be uniquely identified.

721-06-23
(704-14-03)

цикловый синхронизм
фазирование циклов

Состояние, в котором *циклы*, генерируемые приемным устройством, имеют требуемое постоянное фазовое соотношение с циклами принятого сигнала, что обеспечивает однозначную идентификацию различных временных интервалов каждого цикла.

cerramiento de trama

Estado en el que las *tramas* producidas por un equipo de recepción tienen una relación de fase constante determinada de modo que pueden identificarse sin ambigüedades las ranuras de tiempo de cada trama.

721-06-24
(704-14-08)

temps de reprise du verrouillage de trame

Durée qui s'écoule entre l'instant où un signal de *verrouillage de trame* valable se présente au terminal de réception et celui où le verrouillage de trame est établi.

Note. — Le temps de reprise du verrouillage de trame comprend la durée nécessaire à une vérification répétée de la validité du signal de verrouillage de trame.

frame alignment recovery time

The time that elapses between a valid *frame alignment* signal being available at the received terminal equipment and frame alignment being established.

Note. — The frame alignment recovery time includes the time required for replicated verification of the validity of the frame alignment signal.

время восстановления циклового синхронизма

Промежуток времени между моментом появления правильного циклового синхросигнала в приемном оконечном устройстве и моментом установления *циклового синхронизма*.

Примечание. — Время восстановления циклового синхронизма включает в себя время, необходимое для повторной проверки правильности циклового синхросигнала.

tiempo de restablecimiento de cerramiento de trama

Tiempo que transcurre entre el instante en que una señal de *cerramiento de trama* válida se presenta en el terminal de recepción y el instante en que se establece el cerramiento de trama.

Nota. — El tiempo de restablecimiento de cerramiento de trama comprende el tiempo requerido para una verificación repetida de la validez de la señal de cerramiento de trama.

Rahmensynchronisierungszeit
tempo di recupero dell'allineamento di
trama
hersteltijd van de beeldinstelling
czas odzyskania wyrównania ramki
ramlåsningstid

SECTION 721-07 - QUALITÉ DE TRANSMISSION, DISTORSION TEMPORELLE

SECTION 721-07 - TRANSMISSION PERFORMANCE, DISTORTION IN TIME

РАЗДЕЛ 721-07 - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ ; ИСКАЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

SECCIÓN 721-07 - CALIDAD DE TRANSMISIÓN, DISTORSIÓN TEMPORAL

721-07-01

signal (discret) parfait

Signal temporel discret tel que chacun de ses *intervalles significatifs* est associé à l'état *significatif* correct et a rigoureusement la durée théorique prévue par le *code*.

perfect (discrete) signal

A *discretely-timed signal* such that all *significant intervals* are associated with correct *significant conditions* and conform accurately to their theoretical durations determined by the *code*.

идеальный (дискретный) сигнал

Дискретный сигнал, в котором все значащие интервалы связаны с правильными значащими состояниями и точно согласуются с теоретической длительностью, предусматриваемой кодом.

vollkommenes (diskretes) Signal
segnale perfetto
ideaal (discreet) signaal
sygnał (dyskretny czasowy) właściwy
idealsignal

721-07-01

señal (discreta) perfecta

Señal temporal discreta tal que todos sus *intervalos significativos* están asociados a *estados significativos* correctos y son rigurosamente conformes con la duración teórica determinada por el *código*.

721-07-02

instant idéal

Instant avec lequel un *instant significatif* d'un signal devrait coïncider sous certaines conditions à spécifier pour chaque procédé particulier.

ideal instant

Instant with which a *significant instant* should coincide in certain conditions to be specified for each system.

идеальный момент

Момент, с которым должен совпадать *значащий момент* при наличии ряда условий, определяемых конкретно для каждой системы.

istante ideal

Instante con el cual un *instante significativo* debería coincidir bajo ciertas condiciones a especificar para cada sistema.

Idealzeitpunkt ; Sollzeitpunkt**istante ideale****ideaal moment****moment znamieny idealny****ideal tidpunkt**

721-07-03

**distorsion temporelle
distorsion télégraphique**

Défaut d'un *signal temporel discret* dont les *instants significatifs* ne coïncident pas avec les *instants idéaux* correspondants.

**time distortion
distortion in time
telegraph distortion**

The undesired effect on a *discretely-timed signal*, when the *significant instants* do not coincide with the corresponding *ideal instants*.

**временное искажение
искажение во времени
телеграфное искажение**

Ошибка в *дискретном сигнале*, при которой *значащие моменты* не совпадают с соответствующими *идеальными моментами*.

**distorsión temporal
distorsión telegráfica**

Efecto indeseado en una *señal temporal discreta* que ocurre cuando los *instantes significativos* no coinciden con sus *instantes ideales* correspondientes.

Schrittverzerrung**distorsione temporale ; distorsione****telegrafica****vervorming in de tijd****znieształcenie czasowe ; znieształcenie****telegraficzne****tiddistorsion**

721-07-04

signal (discret) incorrect

Signal temporel discret tel que l'*état significatif* d'un ou plusieurs éléments diffère de celui ou de ceux qui sont prescrits par le *code*.

incorrect (discrete) signal

A *discretely-timed signal* in which the *significant conditions* of one or more elements differ from the kind prescribed by the *code*.

неправильный (дискретный) сигнал

Дискретный сигнал, в котором *значащие состояния* одного или нескольких элементов отличаются от значащих состояний, предусмотряемых *кодом*.

señal (discreta) incorrecta

Señal temporal discreta en la que los *estados significativos* de uno o más elementos no coinciden con los prescritos por el *código*.

unvollkommenes (diskretes) Signal**segnale distorto****fout (discreet) signaal****sygnał (dyskretny czasowy) błędny****felaktig signal**

721-07-05

degré de distorsion individuelle (d'un instant significatif)
taux de distorsion individuelle

Rapport, à une durée spécifiée de l'*intervalle unitaire*, de la valeur algébrique de l'écart entre un *instant significatif* déterminé et l'*instant idéal* correspondant.

Notes.

1 — Conventionnellement l'écart est positif ou négatif suivant que l'instant significatif est postérieur ou antérieur à l'instant idéal.

2 — Le degré de distorsion individuelle s'exprime habituellement en pourcentage.

degree of individual distortion (of a particular significant instant)

The ratio of the algebraic value of the displacement in time of a given *significant instant* from the corresponding *ideal instant*, to a specified *unit interval*.

Notes.

1 — By convention the displacement is considered positive when the significant instant occurs after the ideal instant, and conversely it is considered negative when it occurs before.

2 — The degree of individual distortion is usually expressed as a percentage.

степень индивидуального искажения (отдельного значащего момента)

Отношение алгебраического значения смещения данного *значащего момента* от соответствующего *идеального момента* к установленному *единичному интервалу*.

Примечания.

1 — Условно принято, что смещение является положительным, если значащий момент следует за идеальным моментом, и отрицательным, если он предшествует идеальному моменту.

2 — Степень индивидуального искажения обычно выражается в процентах.

grado de distorsión individual (de un instante significativo)

tasa de distorsión individual (de un instante significativo)

Relación entre el valor algebraico del desplazamiento temporal desde un *instante significativo* dado hasta su correspondiente *instante ideal*, y el *intervalo unitario* especificado.

Notas.

1 — Convencionalmente el desplazamiento se considera positivo cuando el instante significativo es posterior al instante ideal, y a la inversa, es considerado negativo cuando es anterior al instante ideal.

2 — El grado de distorsión individual se expresa usualmente en forma de porcentaje.

individueller Verzerrungsgrad

grado di distorsione

mate van individuele vervorming (van een speciaal significant moment)

stopień zniekształcenia indywidualnego
relativt felläge

721-07-06

degré de distorsion isochrone
taux de distorsion isochrone

Rapport de la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs algébriques du *degré de distorsion individuelle*, à la durée de l'*intervalle unitaire* moyen que présentent les *instants significatifs* d'un signal *isochrone* à l'intérieur d'un intervalle de temps spécifié.

degree of isochronous distortion

The ratio of the algebraical difference between the highest and the lowest value of the *degree of individual distortion* referred to the mean duration of the *unit interval* for the *significant instants* of an *isochronous* signal during a specified time interval.

степень изохронного искажения

Алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим значениями *степени индивидуального искажения* по отношению к средней длительности *единичного интервала*, которую имеют *значащие моменты* *изохронного* сигнала в течение определенного интервала времени.

Isochronverzerrungsgrad

grado di distorsione isocrona

mate van isochrone vervorming

stopień zniekształcenia izochronicznego
fellägesdifferens

721-07-06

grado de distorsión isócrona
tasa de distorsión isócrona

Relación entre la diferencia algebraica del mayor al menor valor del grado de *distorsión individual*, y la duración del *intervalo unitario* medio que presentan los *instantes significativos* de una señal *isócrona* en el interior de un intervalo de tiempo especificado.

721-07-07

degré de distorsion arythmique (en valeur absolue)
taux de distorsion arythmique

Valeur absolue maximale du *degré de distorsion individuelle* des *instantes significatifs* d'un *signal arythmique*, atteinte pendant un intervalle de temps spécifié.

Start-Stop-Verzerrungsgrad
grado di distorsione telegrafica
mate van start/stop-vervorming
stopień zniekształcenia arytmicznego
start-stopdistorsionsgrad

degree of start-stop distortion

The highest absolute value of the *degree of individual distortion* of the *significant instants* of a *start-stop signal* which is reached within a specified time interval.

степень стартстопного искажения

Максимальное абсолютное значение *степени индивидуального искажения значащих моментов стартстопного сигнала*, которое достигается в течение определенного интервала времени.

grado de distorsión arrítmica
tasa de distorsión arrítmica

Valor absoluto máximo del *grado de distorsión individual* de los *instantes significativos* de una *señal arrítmica*, alcanzado durante un intervalo de tiempo especificado.

721-07-08

degré de distorsion arythmique globale
taux de distorsion arythmique globale

Degré de distorsion arythmique déterminé en prenant l'*intervalle unitaire* qui correspond à la *rapidité de modulation* nominale.

Note. — Le degré de distorsion arythmique globale peut être affecté du signe positif ou négatif suivant que l'*instant significatif* est postérieur ou antérieur à l'*instant idéal*.

Gesamt-Start-Stop-Verzerrungsgrad
grado di distorsione telegrafica lorda
mate van gemiddelde start/stop-vervorming
stopień zniekształcenia arytmicznego całkowitego
total start-stopdistorsionsgrad

degree of gross start-stop distortion

The *degree of start-stop distortion* determined when the assumed *unit interval* is exactly that appropriate to the nominal *modulation rate*.

Note. — By convention the gross start-stop distortion may be considered positive when the *significant instant* occurs after the *ideal instant* and conversely, negative when it occurs before.

степень общего стартстопного искажения

Степень стартстопного искажения, получаемая в том случае, когда за основу принимается *единичный интервал*, в точности соответствующий номинальной *скорости модуляции*.

Примечание. — Условно принято, что общее стартстопное искажение является положительным, если значащий момент появляется после идеального момента, и отрицательным, если значащий момент предшествует идеальному моменту.

grado de distorsión arrítmica global
tasa de distorsión arrítmica global

Grado de distorsión arrítmica determinado tomando el *intervalo unitario* que corresponde exactamente a la *velocidad de modulación* nominal.

Nota. — Convencionalmente la distorsión arrítmica global puede considerarse positiva cuando el *instante significativo* es posterior al instante ideal, y a la inversa, negativa cuando es anterior al *instante ideal*.

721-07-09

degré de distorsion arythmique au synchronisme
degré de distorsion arythmique à la rapidité réelle moyenne

Degré de distorsion arythmique déterminé en prenant pour *intervalle unitaire* la durée correspondant à la *rapidité de modulation* réelle moyenne.

Note. — Le degré de distorsion arythmique au synchronisme se mesure pratiquement en réglant au mieux la vitesse du distorsiomètre.

Start-Stop-Verzerrungsgrad bei der
tatsächlichen mittleren
Schrittgeschwindigkeit ; synchroner
Start-Stop-Verzerrungsgrad
grado di distorsione telegrafica sincrona
mate van synchrone start/stop-vervorming
stopień zniekształcenia arytmicznego w
synchronizmie
synkron start-stopdistorsionsgrad

degree of synchronous start-stop distortion
degree of start-stop distortion at the actual mean modulation rate

The *degree of start-stop distortion* determined when the assumed *unit interval* is that appropriate to the actual mean *modulation rate*.

Note. — In practice the degree of synchronous start-stop distortion is measured by adjusting the scanning rate of the distortion measuring set.

степень синхронного стартстопного искажения
степень стартстопного искажения при фактической средней скорости модуляции

Степень стартстопного искажения, получаемая в том случае, когда за основу принимается *единичный интервал*, соответствующий фактической средней скорости модуляции.

Примечание. — На практике степень синхронного стартстопного искажения измеряется регулировкой скорости сканирования устройства для измерения искажения.

grado de distorsión arrítmica en sincronismo
grado de distorsión arrítmica a la velocidad real media

Grado de distorsión arrítmica determinado tomando para el *intervalo unitario* la duración correspondiente a la *velocidad de modulación* real media.

Nota. — En la práctica el grado de distorsión arrítmica en sincronismo se mide ajustando la velocidad de barrido del aparato medidor de distorsión.

721-07-10

degré de distorsion d'essai normalisé

Degré de distorsion individuelle du signal à la réception, mesuré pendant un temps déterminé lorsque le signal à l'émission est un *signal discret* parfait qui représente un texte spécifié.

Standardtest-Verzerrungsgrad
grado di distorsione di prova normalizzata
mate van vervorming bij een
genormaliseerde beproeving
stopień zniekształcenia tekstu pomiarowego
znormalizowanego

.....

degree of standardized test distortion

The *degree of individual distortion* of the received signal measured during a specified period of time when the signal at the sending end is a perfect *discrete signal* and corresponds to a specified text.

степень искажения стандартизированного текста

Степень индивидуального искажения принятого сигнала, измеряемая в течение заданного промежутка времени, когда передаваемый сигнал является идеальным и соответствует установленному тексту.

grado de distorsión de ensayo normalizado

Grado de distorsión individual de la señal recibida medido durante un tiempo determinado cuando la señal en el extremo emisor es una *señal discreta* perfecta y representa un texto especificado.

721-07-11

distorsion propre (d'une voie de transmission)

Distorsion temporelle que présente un signal à la sortie d'une voie de transmission lorsque, à l'entrée de cette voie, le signal correspondant est un *signal discret* parfait.

Notes.

1 — La distorsion propre englobe toutes les distorsions produites dans la voie telles que *distorsion biaise*, *distorsion caractéristique*, *distorsion fortuite*.

2 — La notion de distorsion propre s'étend à des éléments constitutifs tels que *relais télégraphiques*, *translation télégraphique* ou commutateur.

inherent distortion (of a transmission channel)

The *time distortion* of a received signal at the output of a transmission channel when the signal at the input is a perfect *discrete signal*.

Notes.

1 — The inherent distortion includes all the distortions produced in the channel such as *bias distortion*, *characteristic distortion* and *fortuitous distortion*.

2 — The concept of inherent distortion can be extended to the constituents such as a *telegraph relay*, *telegraph repeater* or exchange.

собственное искажение (канала передачи)

Временное искажение принятого сигнала на выходе канала передачи, когда сигнал на входе этого канала является идеальным.

Примечания.

1 — Собственное искажение включает в себя все искажения, возникающие в канале, например, *искажение преобладания*, *характеристическое искажение* и *случайное искажение*.

2 — Понятие собственного искажения распространяется и на такие составные элементы, как *телеграфное реле*, *телеграфный транслятор* или коммутационная станция.

distorsión propia (de un canal de transmisión)

Distorsión temporal de la señal recibida a la salida de un canal de transmisión cuando la señal en la entrada de dicho canal de transmisión es una *señal discreta perfecta*.

Notas.

1 — La distorsión propia engloba todas las distorsiones producidas en el canal tales como, distorsión de polarización, distorsión característica y distorsión fortuita.

2 — El concepto de distorsión propia puede extenderse a los elementos constitutivos tales como relés telegráficos, repetidor telegráfico o conmutadores.

Eigenverzerrung (eines Übertragungskanal)

distorsione propria

eigen vervorming (van een transmissiekanaal)

znieszczenie własne (kanału transmisyjnego)

egendistorsion

721-07-12

distorsion biaise

Distorsion temporelle dont est affecté un signal *bivalent* dont les *degrés de distorsion individuelle* des *instants significatifs* sont en moyenne différents, lorsque ces instants correspondent à des *mutations* de sens opposés.

bias distortion

The *time distortion* affecting a *two-conditions discrete signal* when the mean *degrees of individual distortion* are different for the two directions of *change-over* at the *significant instants*.

искажение преобладания

Временное искажение, оказывающее влияние на дискретный сигнал с двумя состояниями, когда средняя степень индивидуального искажения различна для двух направлений переключения в значащие моменты.

distorsión de polaridad

Distorsión temporal que afecta a una *señal discreta bivalente* cuando la media de los *grados de distorsión individual* de los *instantes significativos* es diferente para los dos sentidos opuestos de *mutación*.

einseitige Verzerrung

distorsione di dissimetria

ingestelde vervorming

znieszczenie jednostronne

sneddistorsion

721-07-13

degré de distorsion biaisé

Rapport, à la durée de l'*intervalle unitaire*, de la différence entre les durées moyennes mesurées des *éléments de signal* de valeurs différentes.

degree of bias distortion

Ratio of the difference between the mean measured durations of *signal elements* of different values to the *unit interval*.

степень искажения преобладания

Отношение разности между средними измеренными длительностями *элементов сигнала* различной величины к *единичному интервалу*.

grado de distorsión de polaridad

Relación entre la diferencia de las duraciones medias medidas de los *elementos de señal* de valores diferentes, y el *intervalo unitario*.

Grad der einseitigen Verzerrung
grado di distorsione di dissimetria
mate van ingestelde vervorming
stopień zniekształcenia jednostronnego
sneddistsionsgrad

721-07-14

distorsion caractéristique

Distorsion temporelle d'un signal due aux phénomènes transitoires produits par la transmission du signal sur une voie de transmission de caractéristiques données.

characteristic distortion

The *time distortion* caused by transients which are produced by the transmission of the signal in a transmission channel of specified characteristics.

характеристическое искажение

Временное искажение дискретного сигнала, вызванное переходными явлениями, обусловленными передачей сигнала в канале передачи с заданными характеристиками.

distorsión característica

Distorsión temporal causada por transitorios que son producidos por la transmisión de la señal en un canal de transmisión de características especificadas.

charakteristische Verzerrung ;
Einschwingverzerrung
distorsione caratteristica
karakteristieke vervorming
zniekształcenie charakterystyczne ;
zniekształcenie właściwe
karakteristisk distorsion

721-07-15

distorsion fortuite

Distorsion temporelle due aux phénomènes aléatoires qui affectent la voie de transmission ou les appareils et telle que le *degré de distorsion individuelle* de chaque *instant significatif* est imprévisible.

fortuitous distortion

The *time distortion* resulting from random events affecting the channel or equipments and such that the *degree of individual distortion* at any *significant instant* is unpredictable.

случайное искажение

Временное искажение, обусловленное случайными явлениями в канале передачи или в оборудовании, при котором *степень индивидуального искажения* любого *значущего момента* является непредсказуемой.

distorsión fortuita

Distorsión temporal ocasionada por fenómenos aleatorios que afectan al canal de transmisión o a los aparatos, y tal que el *grado de distorsión individual* de cualquier *instante significativo* es imprevisible.

unregelmäßige Verzerrung
distorsione fortuita
toevallige vervorming
zniekształcenie przypadkowe
slumpdistorsion

721-07-16

distorsion cyclique

Distorsion temporelle due à des phénomènes perturbateurs périodiques et telle que les *degrés de distorsion individuelle* présentent eux-mêmes une périodicité dans la suite des *instants significatifs*.

cyclic distortion

A *time distortion* which is due to events having a periodic character such that the *degrees of individual distortion* themselves show a periodic character in the sequence of the *significant instants*.

zyklische Verzerrung
distorsione ciclica
cyclische vervorming
zniekształcenie cykliczne
cyklisk distorsion

721-07-16

циклическое искажение

Временное искажение, обусловленное периодическими помехами, при котором *степени индивидуального искажения* сами указывают на периодический характер в последовательности *значащих моментов*.

distorsión cíclica

Distorsión temporal debida a fenómenos perturbadores de carácter periódico, y tal que los *grados de distorsión individual* presentan ellos mismos una cierta periodicidad en la secuencia de los *instantes significativos*.

721-07-17

degré conventionnel de distorsion

Degré de distorsion individuelle dont la probabilité de dépassement, pendant un intervalle de temps très long, a une valeur très faible spécifiée.

vereinbarter Grad der Verzerrung
grado convenzionale di distorsione
mate van conventionele vervorming
umowny stopień zniekształcenia
konventionell distorsionsgrad

conventional degree of distortion

The *degree of individual distortion* which has a very small specified probability of being exceeded over a prolonged period of time.

условная степень искажения

Степень индивидуального искажения, которая имеет очень малую вероятность превышения в течение очень длительного периода времени.

grado convencional de distorsión

Grado de distorsión individual que tiene una probabilidad especificada muy pequeña de ser excedida a lo largo de un prolongado periodo de tiempo.

721-07-18

télédistorsion

Distorsion temporelle d'un signal particulier appliqué à l'entrée d'une voie de transmission, évaluée à partir d'observations à la sortie de cette voie.

Fernverzerrung
teledistorsione
vervorming op afstand
zniekształcenie po stronie nadawczej
fjärrdistorsion

teledistortion

The *time distortion* of a specific signal at the input of a transmission channel estimated from observations made at the output of this channel.

теленскажение

Временное искажение сигнала на входе канала передачи, определяемое на основе наблюдений на выходе этого канала.

teledistorsión

Distorsión temporal de una señal específica aplicada a la entrada de un canal de transmisión, evaluada por desviaciones efectuadas a la salida de dicho canal.

721-07-19

distorsion à l'émission

Distorsion temporelle à la sortie d'un émetteur mesurée dans des conditions normalisées.

Sendeverzerrung
distorsione di trasmissione
zendervervorming
zniekształcenie własne nadajnika
sändardistorsion

transmitter distortion

The *time distortion* of a transmitter measured at the output under specified standard conditions.

искажение передатчика

Временное искажение на выходе передающего устройства, измеряемое в определенных стандартных условиях.

distorsión en la emisión

Distorsión temporal de un emisor medida a la salida del mismo en unas condiciones normalizadas especificadas.

721-07-20

degré de distorsion parallèle anisochrone en avance

En *transmission parallèle*, rapport, à la *durée théorique de l'intervalle significatif*, de la différence maximale mesurée entre cette durée théorique et celle de l'intervalle compris entre le plus en avance des *instants significatifs cohérents* d'un *signal de caractère* et le plus en avance des instants cohérents du signal de caractère suivant.

degree of early anisochronous parallel distortion

In *parallel transmission*, the ratio to the *theoretical duration of the significant interval* of the maximum measured difference between this theoretical duration and the duration of the interval between the earliest of all *coherent significant instants* of a *character signal* and the earliest of all coherent significant instants of the following character signal.

степень анизохронного параллельного искажения опережения

При *параллельной передаче*, отношение к теоретической длительности значающего интервала максимальной измеренной разности между этой теоретической длительностью и длительностью интервала между самым ранним из когерентных значащих моментов *сигнала знака* и самым ранним из следующей последовательности *когерентных значащих* моментов последовательного сигнала знака.

grado de distorsión paralela anisócrona en avance

En *transmisión paralelo*, relación entre la *duración teórica del intervalo significativo*, y la diferencia máxima medida entre esta duración teórica y la duración del intervalo comprendido entre el más avanzado de los *instantes significativos* coherentes de una *señal de carácter* y el más avanzado de la serie siguiente de los instantes significativos coherentes de la señal siguiente.

Grad der voreilenden Parallelverzerrung
grado di distorsione parallela anisocrona in anticipo
mate van late anisochrone parallelvervorming
stopień zniekształcenia wyprzedzenia równoległego anizochronicznego

.....

721-07-21

degré de distorsion parallèle anisochrone en retard

En *transmission parallèle*, rapport, à la *durée théorique de l'intervalle significatif*, de la différence maximale mesurée entre le plus en retard et le plus en avance des *instants significatifs cohérents*.

degree of late anisochronous parallel distortion

In *parallel transmission*, the ratio to the *theoretical duration of the significant interval* of the maximum measured difference between the latest and the earliest *coherent significant instants*.

степень анизохронного параллельного искажения запаздывания

При *параллельной передаче*, отношение к теоретической длительности значающего интервала максимальной измеренной разности между самым поздним и самым ранним *когерентными значащими моментами*.

grado de distorsión paralela anisócrona en retardo

En *transmisión paralelo*, relación entre la *duración teórica del intervalo significativo*, y la diferencia máxima medida entre el más retardado y el más avanzado de los *instantes significativos coherentes*.

Grad der nacheilenden Parallelverzerrung
grado di distorsione parallela anisocrona in ritardo
mate van vroege anisochrone parallelvervorming
stopień zniekształcenia opóźnienia równoległego anizochronicznego

.....

721-07-22

marge (d'un récepteur ou autre terminal)

Valeur maximale du *degré de distorsion individuelle* compatible avec une traduction correcte par un récepteur imprimeur ou un autre terminal lorsque les signaux se présentent à l'entrée dans des conditions spécifiées.

margin (of a receiver or other terminal)

The maximum value of a *degree of individual distortion* compatible with correct translation by a printer receiver or another terminal, when the signals arrive at the input under specified conditions.

исправляющая способность (приемника или другого терминала)

Максимальное значение *степени индивидуального искажения*, совместимое с правильной трансляцией в печатающем приемнике или другом терминале, когда сигналы поступают на вход в определенных условиях.

margin (de un receptor o terminal)

Valor máximo del *grado de distorsión individual* compatible con la correcta traducción por parte de un receptor impresor u otro tipo de terminal, cuando las señales se presentan en la entrada en unas condiciones especificadas.

Empfangsspielraum (eines Empfängers oder einer Endstelle)
margine (di ricevitore o terminale)
marge (van een ontvanger of eindstation)
marża (odbiornika lub urządzenia końcowego)
marginal

721-07-23	marge nette <i>Marge d'un terminal, lorsque la rapidité de modulation à l'entrée est la rapidité nominale.</i> net margin The <i>margin</i> of a terminal, when the <i>modulation rate</i> at the input has its nominal value. чистая исправляющая способность <i>Исправляющая способность</i> окончного устройства, когда <i>скорость модуляции</i> на входе является номинальной. margen neto <i>Margen</i> de un terminal cuando la <i>velocidad de modulación</i> a la entrada tiene su valor nominal.	Netto-Empfangsspielraum marginé netto netto marge marża właściwa nettomarginal
721-07-24	marge effective (d'un appareil donné) <i>Marge</i> mesurée, sur un appareil déterminé, dans ses conditions réelles de fonctionnement. effective margin (of a given apparatus) The <i>margin</i> measured on a specified receiver under actual operating conditions. эффективная исправляющая способность (данного аппарата) <i>Исправляющая способность</i> определенного аппарата, измеряемая в реальных условия работы. margen efectivo (de un aparato dado) <i>Margen</i> medido en un receptor especificado bajo sus condiciones reales de funcionamiento.	effektiver Empfangsspielraum (eines gegebenen Geräts) marginé effectivo effectieve marge (van een gegeven apparaat) marża rzeczywista effektiv marginal
721-07-25	marge nominale (d'un type d'appareil) Valeur minimale imposée pour la <i>marge effective</i> des appareils d'un même type lorsque ces appareils se trouvent dans des conditions de fonctionnement et de réglage normalisées. nominal margin (of a type of apparatus) The minimum value specified for the <i>effective margin</i> of equipment of a given type when working under standard operating and adjustment conditions. номинальная исправляющая способность (типа аппарата) Минимальное значение, установленное для <i>эффективной исправляющей способности</i> аппаратов одного типа при стандартных условиях работы и регулировки. margen nominal (de un tipo de aparato) Valor mínimo impuesto para el <i>margen efectivo</i> de los aparatos de un tipo dado cuando se encuentran en condiciones de funcionamiento y ajuste normalizadas.	Nennspielraum (eines Gerätetyps) marginé nominale nominale marge marża znamionowa nominell marginal
721-07-26	marge théorique <i>Marge</i> qui pourrait se calculer à partir des données de construction d'un appareil supposé placé dans des conditions de fonctionnement parfaites. theoretical margin The <i>margin</i> that could be evaluated from the manufacturing data of the equipment, assuming that it is working under perfect conditions. теоретическая исправляющая способность <i>Исправляющая способность</i>, которая может быть рассчитана на основании конструктивных параметров аппарата, предположительно находящегося в идеальных рабочих условиях.	theoretischer Spielraum marginé teorico theoretische marge marża teoretyczna teoretisk marginal

721-07-26

margen teórico

Margen que podría evaluarse a partir de los datos de fabricación de un aparato asumiendo que se encuentra bajo condiciones de funcionamiento perfectas.

721-07-27

marge (d'un appareil arithmique)

Valeur maximale du *degré de distorsion arithmique globale* compatible avec une *traduction* correcte par un *appareil arithmique* de tous les *signaux de caractère* se présentant soit isolément, soit successivement à la vitesse maximale correspondant à la *rapidité de modulation* normalisée.

Empfangsspielraum (eines Start-Stop-Empfängers)

margine (di apparato telegrafico)
marge (van een start/stop-apparaat)
marża (urządzenia arytmicznego)
marginal

margin (of a start-stop apparatus)

The maximum value of the *degree of gross start-stop distortion* compatible with the correct *translation* by a *start-stop apparatus* of all the *character signals* appearing either singly, or at the maximum rapidity corresponding to the standard *modulation rate*.

исправляющая способность (стартстопного аппарата)

Максимальное значение *степени общего стартстопного искажения*, совместимое с правильным *приемом стартстопным аппаратом* всех *сигналов знака*, поступающих либо поодиночке, либо последовательно с максимальной скоростью, соответствующей стандартной *скорости модуляции*.

margen (de un aparato arritmico)

Máximo valor del *grado de distorsión arritmica* global compatible con la *traducción* correcta por parte de un *aparato arritmico* de todas las *señales de carácter* que se presentan bien aisladamente, bien sucesivamente a la velocidad máxima correspondiente a la velocidad de modulación normalizada.

721-07-28

marge au synchronisme (d'un appareil arithmique)

Valeur maximale de la *marge* d'un *appareil arithmique* obtenue en réglant au mieux, par rapport aux caractéristiques de la base de temps du récepteur, la *rapidité de modulation* des signaux à l'entrée.

synchroner Spielraum (eines Start-Stop-Empfängers)

margine sincrónico
synchrone (start/stop-) marge
marża przy synchronizmie
synkron marginal

synchronous (start-stop) margin

The maximum value of the *margin* of a *start-stop apparatus* obtained by adjusting the *modulation rate* of the input signals to the most favourable value with respect to the time-base characteristics of the receiver.

синхронная исправляющая способность (стартстопного аппарата)

Максимальное значение *исправляющей способности стартстопного аппарата*, полученное путем регулировки *скорости модуляции* входных сигналов до наиболее предпочтительного значения по отношению к временным характеристикам приемника.

margen en el sincronismo (de un aparato arritmico)

Valor máximo del *margen* de un *aparato arritmico* obtenido ajustando la *velocidad de modulación* de las señales de entrada al valor más favorable con respecto a las características de la base de tiempos de receptor.

721-07-29

marge d'un récepteur synchrone

Marge d'un récepteur *synchrone* déterminée par le *degré de distorsion isochrone*.

synchroner Empfangsspielraum

margine di ricevitore sincrónico
marge van een synchrone ontvanger
marża odbiornika synchronicznego
marginal hos synkronmottagare

margin of a synchronous receiver

The *margin* of a *synchronous receiver* determined by the *degree of isochronous distortion*.

исправляющая способность синхронного приемника

Исправляющая способность синхронного приемника, определяемая *степенью изохронного искажения*.

margen de un receptor sincrónico

Margen de un receptor *sincrónico* determinado por el *grado de distorsión isócrona*.

SECTION 721-08 - ERREURS ET PROTECTION CONTRE LES ERREURS

SECTION 721-08 - ERRORS AND ERROR CONTROL

РАЗДЕЛ 721-08 - ОШИБКИ И ЗАЩИТА ДАННЫХ ОТ ОШИБОК

SECCIÓN 721-08 - ERRORES Y PROTECCIÓN CONTRA LOS ERRORES

721-08-01	mutilation Défaut tel que l'état <i>significatif</i> d'un <i>élément de signal</i> est changé en un autre état significatif. mutilation A defect such that a <i>signal element</i> becomes changed from one <i>significant condition</i> to another. ошибка Дефект, заключающийся в том, что значащее состояние <i>элемента сигнала</i> меняется на другое значащее состояние. mutilación Defecto tal que el <i>estado significativo</i> de un <i>elemento de señal</i> resulta cambiado en otro estado significativo diferente.	Verfälschung alterazione mutilatie błąd förvanskning
721-08-02	élément numérique erroné <i>Élément numérique</i> qui a été changé par une <i>mutilation</i>. erroneous digit <i>Digit</i> which has been changed by a <i>mutilation</i>. ошибочный символ Символ который изменен в результате <i>ошибки</i>. dígito erróneo Dígito que ha sido cambiado por una <i>mutilación</i>.	fehlerhafte Ziffer bit errato foutdigit element błędny felsiffra
721-08-03	élément binaire erroné <i>Élément binaire</i> qui a été changé par une <i>mutilation</i>. erroneous binary digit <i>Binary digit</i> which has been changed by a <i>mutilation</i>. ошибочная двоичная цифра Двоичная цифра которая изменена в результате <i>ошибки</i>. elemento binario erróneo Elemento binario que ha sido cambiado por una <i>mutilación</i>.	fehlerhaftes Bit bit errato fout binair digit bit błędny felbit
721-08-04	caractère erroné <i>Caractère</i> présentant un ou plusieurs <i>éléments numériques erronés</i>. erroneous character A <i>character</i> in which there are one or more <i>erroneous digits</i>. ошибочный знак Знак, в котором имеется один или несколько <i>ошибочных символов</i>. carácter erróneo Carácter en el que existen uno o más <i>dígitos erróneos</i>.	fehlerhaftes Zeichen carattere errato foutkarakter znak błędny feltecken
721-08-05	bloc erroné <i>Bloc</i> présentant un ou plusieurs <i>éléments numériques erronés</i>. erroneous block A <i>block</i> in which there are one or more <i>erroneous digits</i>. ошибочный блок Блок, в котором имеется один или несколько <i>ошибочных символов</i>.	fehlerhafter Block blocco errato foutblok blok błędny felblock

721-08-05	bloque erróneo <i>Bloque en el que existen uno o más dígitos erróneos.</i>	
721-08-06	erreur simple <i>Élément numérique erroné précédé et suivi d'au moins un élément numérique non erroné.</i> single error <i>Erroneous digit preceded and followed by at least one correct digit.</i> одионочная ошибка <i>Ошибочный символ, которому предшествует и за которым следует хотя бы один правильный символ.</i> error simple <i>Dígito erróneo precedido y seguido de, al menos, un dígito correcto.</i>	Einzelfehler errore singolo enkele fout błąd pojedynczy enkelfel
721-08-07	erreur double <i>Groupe de deux éléments numériques erronés dans un même caractère ou bloc.</i> double error <i>A group of two erroneous digits in the same character or block.</i> двойная ошибка <i>Группа из двух ошибочных символов в одном знаке или блоке.</i> error doble <i>Grupo de dos dígitos erróneos en el mismo carácter o bloque.</i>	Doppel-Fehler errore doppio dubbele fout błąd podwójny dubbelfel
721-08-08	erreur triple <i>Groupe de trois éléments numériques erronés dans un même caractère ou bloc.</i> triple error <i>A group of three erroneous digits in the same character or block.</i> тройная ошибка <i>Группа из трех ошибочных символов в одном знаке или блоке.</i> error triple <i>Grupo de tres dígitos erróneos en el mismo carácter o bloque.</i>	Dreifach-Fehler errore triplo drievoudige fout błąd potrójny trippelfel
721-08-09	paquet d'erreurs <i>Groupe d'éléments numériques dans lequel le nombre d'éléments corrects consécutifs séparant deux éléments numériques erronés successifs est toujours inférieur à un nombre spécifié; le dernier élément binaire erroné d'un groupe et le premier élément binaire erroné du groupe suivant sont séparés par un nombre d'éléments corrects au moins égal au nombre spécifié.</i> error burst <i>A group of digits in which two successive erroneous digits are always separated by a number of correct consecutive digits less than a specified number; the last erroneous digit in a group and the first erroneous digit in the following group are separated by a number of correct digits at least equal to the specified number.</i> пакет ошибок <i>Группа символов, в которой число последовательных правильных символов, разделяющих два последовательных ошибочных символа, всегда меньше установленного числа; последний ошибочный символ в группе и первый ошибочный символ в следующей группе разделяются правильными символами, число которых, по крайней мере, равно установленному числу.</i>	Fehlerbündel sequenza di errori ; burst di errori foutennitbarsting ; foutsalvo paczka błędów felskur

721-08-09	ráfaga de errores Grupo de <i>dígitos</i> en el cual el número de dígitos correctos consecutivos separando dos <i>dígitos erróneos</i> sucesivos es siempre inferior a un número especificado ; el último dígito erróneo de un grupo y el primer dígito erróneo del siguiente grupo están separados por un número de dígitos correctos al menos igual al número especificado.	
721-08-10	longueur d'un paquet d'erreurs Nombre d'<i>éléments numériques</i> de la suite commençant au premier élément erroné et finissant au dernier élément erroné d'un <i>paquet d'erreurs</i>. error burst length The number of <i>digits</i> in the sequence beginning at the first <i>erroneous digit</i> of an <i>error burst</i> and ending at the last erroneous digit. длина пакета ошибок Число <i>символов</i> в последовательности, начинающейся с первого ошибочного символа и оканчивающейся последним ошибочным символом <i>пакета ошибок</i>. anchura de una ráfaga de errores Número de <i>dígitos</i> de la secuencia comenzando en el primer <i>dígito erróneo</i> de una <i>ráfaga de errores</i> y finalizando en el último dígito erróneo.	Länge eines Fehlerbündels lunghezza del burst di errori lengte van de foutenuitbarsting ; lengte van het foutsalvo długość paczki błędów felskurslängd
721-08-11	taux d'erreurs sur les éléments numériques Rapport du nombre d'<i>éléments numériques erronés</i> à la réception au nombre total d'<i>éléments numériques</i> émis correctement pendant des intervalles de temps homologues. digit error ratio The ratio of the number of <i>erroneous digits</i> received to the total number of correct <i>digits</i> sent during homologous time intervals. коэффициент ошибок по символам Отношение числа ошибочных принятых символов к общему числу правильных <i>символов</i>, переданных в течение однородных промежутков времени. tasa de errores sobre los dígitos Relación entre el número de <i>dígitos erróneos</i> recibidos y el número total de <i>dígitos</i> enviados correctamente durante intervalos de tiempo homólogos.	Ziffernfehlerhäufigkeit ; Ziffernfehlerquote tasso di errori sul bit digit foutendichtheid stopa błędów elementowa sifferfelskvot
721-08-12	taux d'erreurs sur les caractères Rapport du nombre de <i>caractères erronés</i> à la réception au nombre total de <i>caractères</i> émis correctement pendant des intervalles de temps homologues. character error ratio The ratio of the number of <i>erroneous characters</i> received to the total number of correct <i>characters</i> sent during homologous time intervals. коэффициент ошибок по знакам Отношение числа ошибочных принятых <i>знаков</i> к общему числу правильных знаков переданных в течение однородных промежутков времени. tasa de errores sobre los caracteres Relación entre el número de <i>caracteres erróneos</i> recibidos y el número total de <i>caracteres</i> enviados correctamente durante intervalos de tiempo homólogos.	Zeichenfehlerhäufigkeit ; Zeichenfehlerquote tasso di errori sui blocchi karakter foutendichtheid stopa błędów znakowa teckenfelskvot
721-08-13	taux d'erreurs sur les blocs Rapport du nombre de <i>blocs erronés</i> à la réception au nombre total de <i>blocs</i> émis correctement pendant des intervalles de temps homologues. block error ratio The ratio of the number of <i>erroneous blocks</i> received to the total number of correct <i>blocks</i> sent during homologous time intervals.	Blockfehlerhäufigkeit ; Blockfehlerquote tasso di errori sui blocchi blok foutendichtheid stopa błędów blokowa blockfelskvot

721-08-13

коэффициент ошибок по блокам

Отношение числа ошибочных принятых *блоков* к общему числу правильных блоков, переданных в течение однородных промежутков времени.

tasa de errores sobre los bloques

Relación entre el número de *bloques erróneos* recibidos y el número total de *bloques* enviados correctamente durante intervalos de tiempo homólogos.

721-08-14
(702-07-40)

**protection contre les erreurs
traitement d'erreurs**

Méthode employée pour réduire les effets des erreurs d'enregistrement, de traitement ou de transmission des informations.

**Fehlersicherung
protezione contro gli errori
foutbeheersing
zabezpieczenie przed błędami ; kontrola
błędów
felreduktion**

error control

Any method used to reduce the incidence of errors in the recording, processing or transfer of informations.

защита от ошибок

Метод, используемый для уменьшения последствий ошибок при записи, обработке или передаче информации.

**protección contra los errores
tratamiento de errores**

Cualquier técnica utilizada para reducir los efectos de los errores en el registro, tratamiento o transmisión de la información.

721-08-15

contrôle par bloc

Protection contre les erreurs selon laquelle on vérifie si la structure des *blocs* de données est conforme aux règles déterminées.

**Blockprüfung
verifica di blocco
blokcontrolo
zabezpieczenie przed błędami bloku ;
kontrola błędów blokowa
blockkontroll**

block check

A process for *error control* according to which a check is made on the structure of data *blocks* according to given rules.

проверка блока

Процедура *защиты от ошибок*, в соответствии с которой осуществляется проверка соблюдения установленных правил формирования *блоков* данных.

control por bloques

Proceso de *protección contra los errores* según el cual se realiza una comprobación en la estructura de los bloques de datos siguiendo unas determinadas reglas.

721-08-16

détection d'erreurs

Protection contre les erreurs faisant usage d'un code permettant de déceler à la réception la présence de *mutilations*.

**Fehlererkennung
rivelazione degli errori
foutendectie
detekcja błędów
felupptäckt**

error detection

Error control making use of an appropriate code by which the presence of *mutilation* can be discovered at reception.

обнаружение ошибок

Защита от ошибок с использованием кода, позволяющего установить наличие *ошибок* на приеме.

detección de errores

Protección contra los errores haciendo uso de un código adecuado por el cual la presencia de *mutilaciones* puede ser detectada en la recepción.

721-08-17

détection d'erreurs sans répétition

Détection d'erreurs dans laquelle tout caractère ou bloc reconnu à la réception comme erroné est soit supprimé des données retenues, avec une indication éventuelle de la suppression, soit retenu avec l'indication de l'existence d'une erreur.

error detection without repetition

Error detection in which every character or block found to be erroneous at the receiving end is either removed from data retained with a possible indication at its removal or is retained with the indication of existence of an error.

обнаружение ошибок без повторения

Процедура обнаружения ошибок, при которой любой знак или блок, признанный на приеме ошибочным, либо исключается из принятых данных с возможным указанием о его исключении, либо оставляется с указанием о наличии ошибки.

detección de errores sin repetición

Detección de errores en que todo carácter o bloque encontrado erróneo en recepción es o bien suprimido de los datos retenidos, con una eventual indicación de supresión, o bien retenido con una indicación de existencia de error.

Fehlererkennung ohne Wiederholung
rivelazione d'errore senza richiesta di
ritrasmissione
foutendetectie zonder herhaling
detekcja błędów bez powtórzeń
felindikering

721-08-18

**collationnement automatique
contrôle par retour**

Protection contre les erreurs consistant à retransmettre du récepteur vers l'émetteur les données reçues et à les comparer avec les données originales conservées en mémoire à l'émetteur.

**loop checking
automatic collating**

An *error control* method where received data are automatically retransmitted from the receiving end to the transmitting end and compared with the initial data stored at the transmitter.

**информационная обратная связь
сверка по шлейфу**

Метод защиты от ошибок, при котором принимаемые данные автоматически возвращаются с приемного конца на передающий для сравнения с первоначальными данными, хранящимися в запоминающем устройстве передатчика.

**control por retorno
colación automática**

Método de *protección contra los errores* en el que los datos recibidos en el extremo receptor son automáticamente retransmitidos del extremo receptor hacia el extremo emisor y comparados con los datos originales almacenados en el transmisor.

Schleifenprüfung
controllo per ritrasmissione
controle door terugzenden
zabezpieczenie przed błędami z detekcją po
stronie nadawczej
slingkontroll

721-08-19

échoplex

Collationnement automatique dans lequel chaque caractère émis est présenté en local après retour de la station distante.

echoplex

A method of *loop checking* by which each transmitted character is displayed *in-local* after its return from the distant station.

эхоплекс

Метод информационной обратной связи, при котором каждый переданный знак после его возвращения с удаленной станции воспроизводится на месте передачи.

ecoplex

Método de *control por retorno* en el que cada carácter transmitido es visualizado localmente luego de su retorno de la estación lejana.

Echoverfahren
controllo per eco
échoplex
echopleks
slingkontroll med teckenvisning

721-08-20

correction d'erreurs

Protection contre les erreurs faisant usage, en vue de corriger une proportion importante des erreurs, soit d'un *code correcteur d'erreurs*, soit d'un *code détecteur d'erreurs*, soit d'un *collationnement automatique* avec, dans ces deux derniers cas, répétition automatique des signaux reconnus comme étant erronés.

Fehlerkorrektur
correzione d'errori
foutencorrectie
korekcja błędów
felkorrigerend

error correction

Error control with a view to correcting a significant proportion of errors, making use of either an *error correcting code* or an *error detecting code* or a *loop-checking* with, in the last two cases, automatic repetition of the signals recognized as being erroneous.

исправление ошибок

Защита от ошибок, при которой для исправления значительной части ошибок используется либо *код с исправлением ошибок*, либо *код с обнаружением ошибок*, либо *информационная обратная связь*; в двух последних случаях осуществляется автоматическое повторение сигналов, признанных ошибочными.

corrección de errores

Protección contra los errores que pretende corregir una proporción significativa de los errores, haciendo uso bien de un *código corrector de los errores*, bien de un *código detector de los errores* o bien de un *control por retorno* con, en estos últimos dos casos, repetición automática de las señales reconocidas como erróneas.

721-08-21

**correction d'erreurs par détection et répétition
ARQ (abréviation)**

Correction d'erreurs employant un *code détecteur d'erreurs*, dans laquelle toute *mutilation* décelée à la réception provoque l'envoi, vers l'émetteur, par une *voie de retour*, d'un *signal de fonction* qui commande la répétition d'une suite fixée des derniers signaux émis.

Fehlererkennung und automatische
Wiederholung; (AAQ-Verfahren)
rivelazione d'errore con richiesta di
ritrasmissione; ARQ
foutendetecie-en-terugkoppelsysteem
korekcja błędów przez powtarzanie
signalstyrd felkorrigerend

**error detecting and feedback system
ARQ (abbreviation)**

Error correction using an *error detecting code* in which every *mutilation* discovered at the receiving end causes the sending to the transmitting end over the *return channel* of a *function signal* which orders the repetition of a fixed sequence of the last signals sent.

**система с обнаружением ошибок и обратной связью
система с решающей обратной связью**

Метод *исправления ошибок*, использующий *код с обнаружением ошибок*, при котором каждая ошибка, обнаруженная на приеме, приводит к посылке на передатчик по *каналу обратной связи* специального *функционального сигнала*, вызывающего повторение определенной последовательности из последних переданных сигналов.

corrección de errores por detección y repetición

Corrección de errores usando un *código detector de los errores* en el que cada *mutilación* descubierta en la recepción causa el envío hacia el extremo emisor, por un *canal de retorno*, de una *señal de función* que ordena la repetición de una secuencia fija de las últimas señales emitidas.

721-08-22

correction d'erreurs par retour et répétition

Correction d'erreurs employant un *collationnement automatique* suivi d'une répétition automatique des signaux représentant les *caractères* ou *blocs* reconnus comme erronés.

Fehlerkorrektur durch
Informationsrückführung und
Wiederholung
rivelazione e rinvio d'errore
foutencorrectie door terugzenden en
herhalen van foute informatie
korekcja błędów z detekcją po stronie
nadawczej i powtarzaniem
slingstyrd felkorrigerend

error correction by information feedback and repetition

Error correction using *loop checking* followed by an automatic repetition of signal representing the *characters* or *blocks* recognized as erroneous.

исправление ошибок с помощью информационной обратной связи и повторения

Исправление ошибок, при котором используется *информационная обратная связь* с последующим автоматическим повторением сигнала, представляющим *знаки* или *блоки*, признанные ошибочными.

721-08-22

corrección de errores por retorno y repetición

Corrección de errores usando control por retorno seguido de una repetición automática de la señal que representa los caracteres o bloques reconocidos como erróneos.

721-08-23
(702-05-18)**code redondant**

Code selon lequel on utilise un plus grand nombre de caractères, de symboles ou d'éléments de signal qu'il n'est strictement nécessaire pour représenter les informations.

Exemples :

1— Un code à cinq moments utilisant tous les caractères de l'*alphabet télégraphique international N° 2* n'est pas redondant.

2— Un code à sept moments tel que l'*alphabet télégraphique international N° 3* n'utilisant que les signaux composés avec quatre éléments d'état A et trois éléments d'état Z est redondant.

redundant code

A code according to which a larger number of characters, symbols or signal elements than strictly necessary are used to represent information.

Examples :

1— A five-unit code using all the characters of *International Telegraph Alphabet No. 2* is not redundant.

2— A seven-unit code such as *International Telegraph Alphabet No. 3* which uses only signals made of four elements of A condition and three elements of Z condition is redundant.

избыточный код

Код, в соответствии с которым для представления информации используется больше число знаков, символов или элементов сигнала, чем это строго необходимо для передачи информации.

Пример.

1 — Пятиэлементный код, использующий все знаки *международного телеграфного алфавита N° 2*, не является избыточным.

2 — Семиэлементный код, например, *международный телеграфный алфавит N° 3*, использующий только сигналы, составленные из четырех элементов состояния A и трех элементов состояния Z, является избыточными.

código redundante

Código según el cual se utiliza un número mayor de caracteres, símbolos o elementos de señal que los estrictamente necesarios para representar información.

Ejemplos :

1— Un código de 5 momentos usando los caracteres del *Alfabeto Telegráfico Internacional N° 2* no es redundante.

2— Un código de 7 momentos como el *Alfabeto Telegráfico Internacional N° 3* que sólo usa señales compuestas de cuatro elementos de estado A y tres elementos de estado Z es redundante.

721-08-24

mot de code

Combinaison de code admise comme valable par un code redondant.

code word

A code combination recorded as valid in a redundant code.

кодовое слово

Кодовая комбинация, записанная как достоверная в избыточном коде.

palabra de código

Combinación de código admitida como válida en un código redundante.

redundanter Code
codice con ridondanza
redundante code
kod nadmiarowy
redundant kod

Codewort
parola di codice
codewoord
słowo kodowe
kodord

721-08-25

distance de Hamming

Nombre de positions d'*éléments numériques* dans lesquelles les éléments numériques correspondants de deux *multiplets* de même longueur sont différents.

Hamming-Abstand
distanza di Hamming
Hamming-afstand
odstęp Hamminga
Hamming-avstånd

Hamming distance

The number of *digit* positions in which the corresponding digits of two *n-bit bytes* of the same length are different.

расстояние Хемминга

Число позиций символов, в которых соответственные символы двух *n-битовых байтов* одинаковой длины различны.

distancia de Hamming

Número de posiciones de *dígitos* en las que los dígitos correspondientes a dos *multipletes* de igual longitud son diferentes.

721-08-26

code de protection contre les erreurs

Code conçu en vue de permettre la *détection d'erreurs* avec ou sans *correction d'erreurs*.

Fehlersicherungscode
codice protetto
tegen fouten beschermde code
kod protekcyjny
felskyddskod

error protection code

A *code* designed to permit *error detection* with or without *error correction*.

код защиты от ошибок

Код, обеспечивающий *обнаружение ошибок* и их исправлением или без исправления.

código de protección contra los errores

Código diseñado para permitir *detección de errores* con o sin *corrección de errores*.

721-08-27

code détecteur d'erreurs

Code redondant dont les règles de composition sont telles que toute erreur entraînant un écart par rapport à ces règles est automatiquement détectée.

Fehlererkennungscode
codice a rivelazione d'errore
foutendeteterende code
kod detekcyjny
felupptäckande kod

error detecting code

A *redundant code* in which the rules of construction are such that any error causing departures from this construction can be detected automatically.

код с обнаружением ошибок

Избыточный код, в котором правила построения таковы, что любая ошибка, вызывающая отклонение от этого построения, обнаруживается автоматически.

código detector de errores

Código redundante cuyas reglas de composición son tales que cualquier error que origine un incumplimiento de estas reglas es detectado de una manera automática.

721-08-28

**code correcteur d'erreurs
code autocorrecteur**

Code détecteur d'erreurs qui permet aussi la correction automatique de certaines des erreurs détectées sans utilisation d'une *voie de retour*.

Fehlerkorrekturcode
codice a correzione d'errore
foutencorrigerende code
kod korekcyjny
felkorrigerande kod

error correcting code

An *error detecting code* which also permits the automatic correction of a proportion of the errors detected, without using a *backward channel*.

код с исправлением ошибок

Код с *обнаружением ошибок*, обеспечивающий также автоматическое исправление части обнаруженных ошибок без использования *обратного канала*.

721-08-28

código corrector de errores
código autocorrector

Código detector de errores que también permite la corrección automática de una proporción de los errores detectados sin usar un *canal de retorno*.

721-08-29

code à rapport constant

Code détecteur d'erreurs caractérisé par l'emploi dans chaque *signal de caractère* ou de *fonction* d'un nombre constant d'éléments de chaque variété.

Note. — On désigne un code à rapport constant *bivalent* à *n* moments comprenant *p* *moments A* parmi *n* éléments par l'expression "code *p* parmi *n*".

constant ratio code

An *error detecting code* which uses in each *character* or *function signal* an assigned number of elements of each type.

Note. — A constant ratio *two-condition* *n*-unit code comprising *p* elements of *A condition* in *n* elements is designated by the expression "p in n code".

код с постоянным отношением
равновесный код

Код с обнаружением ошибок, характеризующийся использованием в каждом *знаке* или *функциональном сигнале* заданного числа элементов каждого типа.

Примечание. — Двоичный *p*-элементный код с постоянным отношением, содержащий *p* элементов *состояния A* из *n* элементов, обозначается выражением "код *p* из *n*".

código de relación constante

Código detector de errores que usa en cada *carácter* o *señal de función* un número constante de elementos de cada tipo.

Nota. — Se designa como código de relación constante, *bivalente*, de *n* momentos comprendiendo *p* *momentos A* entre *n* elementos, mediante la expresión "código *p* entre *n*".

Code mit konstantem Verhältnis
 codice a rapporto costante
 constante-verhouding code
 kod wyważony
 konstantförhållandekod

721-08-30

code Van Duuren

Code à rapport constant, à sept moments, *bivalent*, utilisé en radiotélégraphie *synchrone* et caractérisé par l'emploi dans chaque *signal de caractère* de quatre éléments d'état *A*.

Note. — Ce code est défini par la recommandation 342 du CCIR, et son alphabet est l'*alphabet télégraphique international* N° 3.

Van Duuren code

A seven unit *two-condition constant ratio code* used in *synchronous* radiotelegraphy and which uses in each *character signal* four elements of *A condition*.

Note. — This code is defined by CCIR recommendation 342 and its alphabet is *International Telegraph Alphabet* No. 3.

код Ван Дюрена

Двоичный семизэлементный код с постоянным отношением, который применяется в синхронной радиотелеграфии и который содержит четыре элемента *состояния A* в каждом *сигнале знака*.

Примечание. — Этот код определяется в Рекомендации 342 МККР, а его алфавитом является *международный телеграфный алфавит* N° 3.

código Van Duuren

Código de relación constante, *bivalente*, de 7 momentos, utilizado en radiotelegrafía *síncrona* y caracterizado por emplear en cada *señal de carácter* cuatro elementos de *estado A*.

Nota. — Este código está definido por la recomendación 342 del CCIR y su alfabeto es el *Alfabeto Telegráfico Internacional* N° 3.

van-Duuren-Code
 codice di Van Duuren
 Van Duuren-code
 kod Van Duurena
 van Duuren-kod

721-08-31

code cyclique
code polynomial

Code dans lequel tout décalage cyclique d'un *mot de code* produit un mot de code.

zyklischer Code
codice ciclico
cyclische code
kod cykliczny
cyklisk kod

cyclic code

A *code* in which every cyclic shift of a *code word* is itself a code word.

циклический код

Код, в котором каждый циклический сдвиг *кодового слова* сам является кодовым словом.

código cíclico
código polinomial

Código en el que cada desviación cíclica de una *palabra de código*, es a su vez una palabra de código.

721-08-32

conflit

Situation se présentant lorsque deux stations ou plus tentent d'émettre en même temps sur une même voie de transmission partagée ou quand deux stations qui correspondent normalement entre elles en *simplex* essaient d'émettre en même temps.

Zugangskonflikt
contesa
.....
kolizja
kollision

contention

A condition arising when two or more stations attempt to transmit at the same time over a shared transmission channel, or when two stations normally operating with each other in *simplex*, either way mode, attempt to transmit at the same time.

столкновение

Ситуация, возникающая в том случае, когда две или более оконечные установки пытаются одновременно осуществить передачу по одному разделяемому каналу передачи или когда две оконечные установки, обычно работающие между собой в полудуплексном режиме, пытаются передавать одновременно.

contienda

Condición que surge cuando dos o más estaciones intentan transmitir al mismo tiempo por un canal de transmisión compartido o cuando dos estaciones que trabajan entre ellas normalmente en modo *simplex*, intentan transmitir al mismo tiempo.

721-08-33

procédure de redressement
procédure de reprise

Ensemble des règles permettant de résoudre des *conflits* entre stations ou de redresser certaines erreurs se produisant pendant une transmission.

Lösung des Zugangskonflikts
procedura di recupero
herstelprocedure
procedura zabezpieczająca przed kolizją
återhåmtning

recovery procedure

An assembly of rules designed to resolve *contentions* between stations or to correct certain errors produced during a transmission.

процедура восстановления

Совокупность правил, позволяющих разрешать *столкновения* между оконечными установками или исправлять некоторые ошибки, возникающие во время передачи.

procedimiento de recuperación

Conjunto de reglas destinadas a resolver *contiendas* entre estaciones o a corregir errores producidos durante una transmisión.

721-08-34

facteur d'efficacité dans le temps (d'une transmission avec correction d'erreurs par répétition)

Rapport du temps qui serait nécessaire pour transmettre, sans répétition, un texte à cadence automatique et à une *rapidité de modulation* déterminée, au temps réellement mis pour recevoir le même texte avec *correction d'erreurs* par répétition pour un taux d'erreurs donné.

Effizienz-Zeitfaktor
fattore d'efficienza nel tempo
tijd-efficiëntiefactor
współczynnik efektywności czasu
 (transmisji przy korekcji błędów z
 automatycznym powtarzaniem)
tidseffektivitet

efficiency factor in time (of a transmission with automatic repetition for the correction of errors)

Ratio of the time necessary to transmit a text automatically without repetition, at a specified *modulation rate*, to the time actually taken to receive the same text with *error control* by repetition for a given error rate.

коэффициент эффективности во времени (передачи с автоматическим повторением для исправления ошибок)

Отношение времени, необходимого для передачи текста автоматически без повторения с определенной *скоростью модуляции*, ко времени, фактически затраченому на прием того же текста с *исправлением ошибок* методом повторения при данном коэффициенте ошибок.

factor de eficacia en el tiempo (de un transmisor con conexión de errores por repetición)

Relación entre el tiempo necesario para transmitir automáticamente un texto si repetición, a una *velocidad de modulación* determinada, y el tiempo empleado realmente en recibir el mismo texto con *protección contra los errores* por repetición, para una tasa de errores dada.

721-08-35

signal de répétition

Signal de fonction que l'on utilise dans une *correction d'erreurs par détection et répétition* pour demander une répétition ou pour annoncer une retransmission.

Note. — Dans l'*alphabet télégraphique international N° 3* ce signal correspond à la *combinaison de code A Z Z A Z A A*.

Wiederholungssignal
richiesta di ripetizione
signaalherhaling
sygnał powtórzenia
repeateringssignal

signal repetition

A *function signal* which is used in an *error detecting and feedback system* to request a repetition or to process a retransmission.

Note. — In the *International Telegraph Alphabet No. 3* this signal corresponds to the *code combination A Z Z A Z A A*.

сигнал повторения

Функциональный сигнал, который используется в системе с обнаружением ошибок и обратной связью для запроса повторения или уведомления о повторной передаче.

Примечание. — В международном телеграфном алфавите N° 3 этот сигнал соответствует кодовой комбинации A Z Z A Z A A.

señal de repetición

Señal de función usada en un sistema con *corrección de errores por detección y repetición* para requerir una repetición o anunciar una retransmisión.

Nota. — En el *Alfabeto Telegráfico Internacional N° 3* esta señal corresponde a la *combinación de código A Z Z A Z A A*.

721-08-36

cycle de répétition

Suite de *caractères* dont le nombre minimal est déterminé par le temps de propagation aller et retour d'une liaison avec *correction d'erreurs par détection et répétition*, ce retard étant imposé pour la répétition automatique des caractères.

Wiederholungszyklus
ciclo di ripetizione
herhalingscyclus
cykl powtórzeń
repeateringssykel

repetition cycle

The sequence of *characters*, the minimum number of which is determined by the loop time-delay of an *error detecting and feedback system*, which is necessary to provide automatic repetition of information.

721-08-36

цикл повторения

Последовательность *знаков*, минимальное количество которых определяется временем прохождения в прямом и обратном направлениях системы с обнаружением ошибок и обратной связью ; это время необходимо для обеспечения автоматического повторения знаков.

ciclo de repetición

Secuencia de *caracteres*, cuyo número mínimo se determina por el tiempo de propagación de ida y vuelta de un sistema con *corrección de errores por detección y repetición*, necesaria para proporcionar una repetición automática de la información.

721-08-37

**cycle RQ
cycle de demande**

Cycle de répétition demandé dans une installation à *correction d'erreurs par détection et répétition* lors de la détection d'une *mutilation*.

Note. — Voir recommandation 342 du CCIR.

Rückfragezyklus ; RQ
ciclo di richiesta ; RQ
verzoekcyclus ; RQ-cyclus
cykl żądania powtórzenia ; cykl RQ
förfrågningscykel

**RQ cycle
request cycle**

The *repetition cycle* requested in an *error detecting and feedback system* when a *mutilation* is detected.

Note. — See CCIR Recommendation 342.

цикл запроса

Цикл повторения, запрашиваемый в системе с обнаружением ошибок и обратной связью в случае обнаружения ошибок.

Примечание. — См. Рекомендацию 342 МККР.

**ciclo de demanda
ciclo RQ**

Ciclo de repetición requerido en un sistema con *corrección de errores por detección y repetición* cuando se detecta una *mutilación*.

Nota. — Ver la recomendación 342 del CCIR.

721-08-38

**cycle BQ
cycle de réponse**

Cycle de répétition émis par un émetteur à *correction d'erreurs par détection et répétition* en réponse à un *signal de répétition*.

Note. — Voir recommandation 342 du CCIR.

Antwortzyklus
ciclo di risposta ; BQ
reactiecyclus ; BQ-cyclus
cykl odpowiedzi ; cykl BQ
svarscykel

**BQ cycle
response cycle**

The *repetition cycle* transmitted in an *error detecting and feedback system* when *signal repetition* is received.

Note. — See CCIR Recommendation 342.

цикл ответа

Цикл повторения, переданный системой с обнаружением ошибок и обратной связью в ответ на сигнал повторения.

Примечание. — См. Рекомендацию 342 МККР.

**ciclo BQ
ciclo de respuesta**

Ciclo de repetición transmitido en un sistema con *corrección de errores por detección y repetición* cuando se recibe una señal de repetición.

Nota. — Ver la recomendación 342 del CCIR.

721-08-39

cycle sans impression

Période de fonctionnement d'un récepteur à *correction d'erreurs par détection et répétition*, commençant à la détection d'une *mutilation* ou d'un *signal de répétition* , ayant la même durée qu'un *cycle de répétition* , et pendant lequel aucun des signaux reçus ne peut commander une impression.

Note. — Voir recommandation 342 du CCIR.

Schreibsperre-Zyklus
ciclo di non stampa
geen-afdruk-cyclus
cykl bez wydruku
icke-tryckningscykel

non-print cycle

The operating time of a receiver in an *error detecting and feedback system*, initiated by the detection of a *mutilation* or by a *signal repetition* that has the same duration as a *repetition cycle* and during which all signals received are prevented from producing printing.

Note. — See CCIR Recommendation 342.

цикл отсутствия печати

Рабочий период приемника в системе с обнаружением ошибок и обратной связью, который начинается с обнаружения ошибки или с сигнала повторения, который имеет такую же длительность, как цикл повторения, и в течение которого ни один из принятых сигналов не выводится на печать.

Примечание. — Цм. Рекомендацию 342 МККР.

ciclo sin impresión

Periodo de funcionamiento de un receptor en un sistema con *corrección de errores por detección y repetición*, comenzando con la detección de una *mutilación* o de una *señal de repetición* , teniendo la misma duración que un *ciclo de repetición* y durante el cual ninguna de las señales recibidas podrá producir una impresión.

721-08-40

pointage de RQ

Type de vérification des *caractères* reçus pendant un *cycle sans impression* dans laquelle on se limite à s'assurer de la présence du *signal de répétition* .

Note. — Voir recommandation 342 du CCIR.

begrenztes RQ
ricerca ciclo di richiesta
poort-RQ
kontrola obecności sygnału powtórzenia
förfrågningskontroll

gated RQ

A procedure in which a check is made for the presence of a *signal repetition* during the *non-print cycle* .

Note. — See CCIR Recommendation 342.

проверка наличия запроса

Процедура, при которой осуществляется проверка наличия сигнала повторения во время цикла отсутствия печати.

Примечание. — См. Рекомендацию 342 МККР.

punteado de RQ

Procedimiento de verificación llevada a cabo mediante la presencia de una *señal de repetición* durante un *ciclo sin impresión* .

Nota. — Ver la recomendación 342 del CCIR.

721-08-41

contrôle de RQ

Type de vérification des *caractères* reçus pendant un *cycle sans impression* dans laquelle on s'assure de la présence du *signal de répétition* et où l'on contrôle le rapport du nombre de *moments A* au nombre de *moments Z* de tous les caractères reçus après le signal de répétition jusqu'à la fin du cycle sans impression.

Note. — Voir recommandation 342 du CCIR.

geprüftes RQ
controllo ciclo di richiesta
test-RQ
kontrola poprawności powtórzeń
provad förfrågning

tested RQ

A procedure in which a check is made for the presence of a *signal repetition* and a check is made for the ratio of the number of *elements A* to number of *elements Z* in each of *characters* received after the signal repetition within the *non-print cycle* .

Note. — See CCIR Recommendation 342.

721-08-41

контроль запроса

Процедура, при которой осуществляется проверка наличия сигнала повторения и проверка отношения числа элементов *A* к числу элементов *Z* в каждом знаке, принятом после сигнала повторения, в течение цикла отсутствия печати.

Примечание. — См. Рекомендацию 342 МККР.

control de RQ

Procedimiento de verificación realizado mediante la presencia de una *señal de repetición* y donde se controla la relación entre el número de *elementos A* y el número de *elementos Z* en cada uno de los *caracteres* recibidos después de la señal de repetición dentro de un *ciclo sin impresión*.

Nota. — Ver la recomendación 342 del CCIR.

721-08-42

cycle de répétition contrôlé

Cycle sans impression pendant lequel on s'assure de la présence du *signal de répétition* et l'on contrôle le rapport du nombre de *moments A* au nombre de *moments Z* de tous les *signaux de caractère* reçus.

Note. — Voir recommandation 342 du CCIR.

Prüfwiederholungszyklus
ciclo di ripetizione controllato
testherhalingscyclus
cykl powtórzeń kontrolowanych
styrd repeteringscykel

testing repetition cycle

A *non-print cycle* in which a check is made for the presence of a *signal repetition* and for the correct ratio of the number of *elements A* to number of *elements Z* in all the *characters* received.

Note. — See CCIR Recommendation 342.

цикл повторения с контролем

Цикл отсутствия печати, при котором осуществляется проверка наличия сигнала повторения и правильное отношение числа элементов *A* к числу элементов *Z* во всех принятых знаках.

Примечание. — См. Рекомендацию 342 МККР.

ciclo de repetición controlado

Ciclo sin impresión en el que la verificación se realiza con la presencia de una *señal de repetición* y con el control de la correcta relación entre el número de *elementos A* y el número de *elementos Z* de todos los *caracteres* recibidos.

Nota. — Ver la recomendación 342 del CCIR.

721-08-43

précorrection

Application d'une *distorsion temporelle* artificielle aux signaux à l'entrée d'une voie de transmission, de façon à compenser totalement ou partiellement les effets de la *distorsion caractéristique* de cette voie.

pre-correction

Application of an artificial *time distortion* to signals at the sending end of a channel, in order to compensate completely or partly, for the effect of the *characteristic distortion* of this channel.

предварительная коррекция

Применение искусственного *временного искажения* к сигналам на передающем конце канала с целью полной или частичной компенсации влияния *характеристического искажения* этого канала.

precorrección

Aplicación de una *distorsión temporal* artificial a las señales en el extremo emisor de un canal de transmisión, para compensar total o parcialmente, los efectos de la *distorsión característica* de ese canal de transmisión.

Vorkorrektur
precorrezione
voorcorrectie
korekcja wstępna
förkorrigerig

721-08-44

bit d'information

Élément binaire faisant partie de la représentation d'un *caractère* ou d'un *bloc* selon un *code* spécifié.

information bit

A *binary element* which is part of the representation of a *character* or a *block* according to a specified *code*.

Informationsbit
bit informativo
informatiebit
bit informacyjny
informationsbit

721-08-44	информационный бит <i>Бит, который является частью представления знака или блока в соответствии с установленным кодом.</i> bit de información <i>Elemento binario que forma parte de la representación de un carácter o de un bloque de acuerdo a un código especificado.</i>	
721-08-45	élément numérique de service <i>Élément binaire associé aux bits d'information pour permettre l'échange des données.</i> service digit <i>Any binary element associated with the information bits to permit the exchange of data.</i> служебный символ <i>Бит, связанный с информационными битами и служащий для осуществления обмена данными.</i> dígito de servicio <i>Elemento binario asociado a los bits de información para permitir el intercambio de datos.</i>	Dienstbit bit di servizio dienstbit element służbowy servicesiffra
721-08-46	élément de contrôle bit de contrôle <i>Élément binaire associé à un signal de caractère ou à un signal de bloc en vue de contrôler l'absence d'erreur au sein de ce caractère ou de ce bloc.</i> check bit <i>Any binary element associated with a character signal or a block signal for the purpose of checking the absence of error within the character or block.</i> контрольный бит <i>Бит, связанный с сигналом знака или сигналом блока для проверки отсутствия ошибок в пределах этого знака или блока.</i> elemento de control bit de control <i>Elemento binario asociado a una señal de carácter o a una señal de bloque con el propósito de verificar la ausencia de error en el interior de ese carácter o de ese bloque.</i>	Prüfbit bit di controllo controlebit bit zabezpieczający servicebit
721-08-47	contrôle par caractère <i>Mode de protection contre les erreurs, consistant à vérifier que chaque signal de caractère est composé conformément aux règles d'un code de protection contre les erreurs employé.</i> character check <i>A procedure of error control which checks that each character is constructed in accordance with the rules of an error protection code.</i> проверка знака <i>Процедура защиты от ошибок, которая заключается в проверке того, что каждый знак построен в соответствии с правилами используемого кода защиты от ошибок.</i> control por carácter <i>Procedimiento de protección contra los errores que verifica si cada carácter está construido de acuerdo con las reglas de un código de protección contra los errores.</i>	Zeichenprüfung controllo per carattere karaktercontrolo znak zabezpieczający teckenkontroll

721-08-48

contrôle par bloc

Mode de *protection contre les erreurs*, consistant à vérifier que chaque *signal de bloc* est composé conformément aux règles d'un *code de protection contre les erreurs* employé.

Blockprüfung
controllo per blocco
blokcontrolo
blok zabezpieczający
blockkontroll

block check

A procedure of *error control* which checks that each *block* is constructed in accordance with the rules of an *error protection code*.

проверка блока

Процедура защиты от ошибок, которая заключается в проверке того, что каждый блок построен в соответствии с правилами используемого кода защиты от ошибок.

control por bloque

Procedimiento de *protección contra los errores* que verifica si cada *bloque* está construido de acuerdo con las reglas de un *código de protección contra los errores*.

721-08-49

chiffre de contrôle

Élément numérique associé suivant une loi déterminée aux groupes d'éléments définis par un *code* non redondant en vue de transformer ce code en un *code de protection contre les erreurs*.

Prüfziffer
cifra di controllo
controlecijfer
element zabezpieczający
kontrollsifra

check digit

A *digit* associated, according to a specified rule, with the groups of elements defined by a non-redundant code in order to change this *code* into an *error protection code*.

проверочный символ

Символ, связанный в соответствии с установленным правилом с группами элементов, определяемыми избыточным кодом, с целью преобразования этого кода в код защиты от ошибок.

dígito de control

Dígito asociado, siguiendo una ley definida, a los grupos de elementos definidos por un *código* no redundante para transformar este código en un *código de protección contra los errores*.

721-08-50

contrôle de parité

Mode de *protection contre les erreurs* consistant à vérifier si, dans un groupe d'*éléments binaires* représentant un *caractère* ou un *bloc* le nombre des éléments de même variété est pair.

gerade Paritätsprüfung
controllo di parità
controle op even pariteit
zabezpieczenie parzystościowe
jämn paritetskontroll

event parity check

A procedure of *error control* which checks whether the number of *digits* of the same type in a group of *binary digits* representing a *character* or a *block* is even.

проверка на четность

Процедура защиты от ошибок, заключающаяся в проверке того является ли число цифр одинакового типа в группе двоичных цифр, представляющих знак или блок, четным.

control de paridad

Procedimiento de *protección contra los errores* consistente en verificar si, en un grupo de *elementos binarios* que representan un *carácter* o un *bloque*, el número de elementos del mismo tipo es par.

721-08-51

contrôle d'imparité

Mode de *protection contre les erreurs* consistant à vérifier si, dans un groupe d'*éléments binaires* représentant un *caractère* ou un *bloc*, le nombre des éléments de même variété est impair.

ungerade Paritätsprüfung
controllo di disparità
controle op oneven pariteit
zabezpieczenie nieparzystościowe
udda paritetskontroll

odd parity check

A procedure of *error control* which checks whether the number of *digits* of the same type in a group of *binary digits* representing a *character* or a *block* is odd.

721-08-51

проверка на нечетность

Процедура защиты от ошибок, заключающаяся в проверке того является ли число цифр одинакового типа в группе двоичных цифр, представляющих знак или блок, нечетным.

control de imparidad

Procedimiento de *protección contra los errores* consistente en verificar si, en un grupo de *elementos binarios* que representan un *carácter* o un *bloque*, el número de elementos del mismo tipo es impar.

721-08-52

code à parité

Code de protection contre les erreurs dans lequel chaque *signal de caractère* ou de *bloc* comprend un nombre toujours pair, ou toujours impair, d'éléments de même variété.

Paritätscode
codice di parità
pariteitscode
kod parzystościowy
paritetskod

parity code

An *error protection code* in which each *character signal* or *block signal* contains a number of elements of the same type which is always even or always odd.

код с проверкой на четность (нечетность)

Код защиты от ошибок, в котором каждый сигнал знака или сигнал блока содержит всегда четное или нечетное число элементов одного типа.

código de paridad

Código de protección contra los errores en el que cada *señal de carácter* o *señal de bloque* contiene un número de elementos del mismo tipo que es siempre par o siempre impar.

721-08-53

élément de parité

Élément numérique n-aire ajouté à un ensemble d'éléments numériques n-aires pour que la somme modulo n de tous les *éléments numériques* soit toujours égale à zéro ou à un élément numérique quelconque prédéterminé.

Note. — Dans le cas binaire, l'élément numérique de parité devient le bit de parité.

Paritätsziffer
bit di parità
pariteitscontrolecijfer
element parzystościowy
paritetssifra

parity digit

An *n-ary digit* appended to an array of *n-ary digits* to make the sum modulo n of all the *digits* always equal to zero or to any predetermined digit.

Note. — In the binary case the parity digit becomes parity bit.

символ проверки на четность (нечетность)

n - ичный символ, добавленный к совокупности *n* - ичных символов с тем, чтобы сумма по модулю *n* всех этих символов была всегда равной нулю или любому заданному символу.

Примечание. — При двоичной структуре сигнала символ проверки на четность становится битом проверки на четность (нечетность).

dígito de paridad

Dígito n-ario añadido a un conjunto de dígitos *n-arios* para que la suma modulo n de todos los *dígitos*, sea siempre igual a cero o a un dígito cualquiera predeterminado.

Nota. — En el caso binario, el dígito de paridad se convierte en el bit de paridad.

721-08-54

procédé Verdan

Procédé de *télégraphie* selon lequel chaque signal est émis automatiquement plus d'une fois, avec un délai constant de séparation entre les émissions successives.

Verdan-System
ripetizione automatica Verdan
.....
system Verdana
Verdan-system

automatic repetition Verdan system

A telegraph system in which each signal is automatically sent more than once, the duplicated signal being separated from the initial transmission by a constant delay.

721-08-54

система Вердана с автоматическим повторением

Телеграфная система, в которой каждый сигнал автоматически передается больше одного раза ; при этом дублирующий сигнал отделяется от начальной передачи постоянной задержкой.

procedimiento Verdan

Procedimiento de *telegrafia* en el que cada señal se envía automáticamente más de una vez, estando separadas la señal duplicada de la transmisión inicial por un retardo constante.

721-08-55

détection de qualité (d'un signal)
détection d'erreurs analogique

Détermination du fait qu'un signal reçu ne se présente pas sous une forme acceptable, sur la base de critères tels que l'amplitude du signal, le rapport signal/bruit ou la *distorsion temporelle*, sans vérification du poids ni de la valeur du *signal numérique* restitué.

(signal) quality detection
analogue error detection

Determination that a received signal has departed from an acceptable form, based on criteria such as amplitude of signal, signal-to-noise ratio or *time distortion*, without involving checks of the significance or the value of the restituted *digital signal*.

детектирование качества (сигнала)
детектирование аналоговых ошибок

Определение того, что принятый сигнал отличается от установленной формы, на основе таких критериев, как амплитуда сигнала, отношение сигнал/шум или *временное искажение*, без проверки значения или величины восстановленного *цифрового сигнала*.

detección de calidad (de una señal)
detección analógica de errores

Confirmación de si una señal recibida se presenta bajo una forma aceptable basándose en criterios tales como la amplitud de la señal, relación señal ruido o *distorsión temporal*, sin incluir verificaciones de los pesos ni de los valores del *dígito* restituído.

Analog-Fehlerkennung
 rivelazione analogica dell'errore
 (signaal)kwaliteitsdetectie ; analoge
 foutendetectie
 kontrola jakości sygnału ; analogowa
 detekcja błędów
 analogifelsupptäckt

721-08-56

taux d'erreurs résiduelles

Rapport du nombre de *bits*, *éléments unitaires*, *caractères* ou *blocs* incorrectement reçus mais non détectés ou non corrigés par le dispositif de *protection contre les erreurs*, au nombre total des éléments correspondants émis.

residual error-rate
undetected error-rate

The ratio of the number of *bits*, *unit elements*, *characters* or *blocks* incorrectly received but undetected or uncorrected by the *error control* equipment, to the total number of corresponding elements sent.

коэффициент необнаруженных ошибок

Отношение числа *битов*, *единичных элементов*, *знаков* или *блоков*, принятых неправильно, но не обнаруженных или не исправленных устройством *защиты от ошибок*, к общему числу переданных соответствующих элементов.

tasa de errores residuales

Relación entre el número de *bits*, *elementos unitarios*, *caracteres* o *bloques* incorrectamente recibidos pero no detectados o no corregidos por el dispositivo de *protección contra los errores*, y el número total de elementos correspondientes.

Restfehlerhäufigkeit ; Restfehlercode
 tasso di errore residuo
 restfoutenpercentage
 resztkowa stopa błędów
 restfelskvot

721-08-57

sécurité des informations

Protection des informations contre toute divulgation, transmission, modification ou destruction non autorisées, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles.

information security

The protection of information against unauthorized disclosure, transfer, modification, or destruction, whether accidental or intentional.

Datensicherung
 sicurezza delle informazioni
 informatiebeveiliging
 bezpieczeństwo przesyłania informacji
 informationsskydd

721-08-57

защита информации (1)

Защита информации от любых недовольных разглашений, передачи, изменения или уничтожения, как случайных, так и преднамеренных.

seguridad de las informaciones

Protección de las informaciones contra toda divulgación, transmisión, modificación o destrucción no autorizadas, ya sea accidentalmente o intencionadamente.

SECTIONS 721-09 À 721-12 - TRANSMISSION TÉLÉGRAPHIQUE ET TRANSMISSION DE DONNÉES

SECTIONS 721-09 TO 721-12 - TELEGRAPH AND DATA TRANSMISSION

РАЗДЕЛЫС 721-09 ПО 721-12 - ТЕДЕТРАФНАЯ ПЕРЕДАЧА И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

SECCIONES 721-09 A 721-12 - TRANSMISIÓN TELEGRÁFICA Y TRANSMISIÓN DE DATOS

SECTION 721-09 - CODES ET ALPHABETS

SECTION 721-09 - CODES AND ALPHABETS

РАЗДЕЛ 721-09 - КОДЫ И АЛФАВИТЫ

SECCIÓN 721-09 - CÓDIGOS Y ALFABETOS

721-09-01

message (télégraphique ou de données)

Groupe de *caractères* et de *commandes de fonction* qui est transmis comme un tout d'un émetteur à un récepteur et dont la disposition est déterminée à la source.

message (in telegraphy and data communication)

A group of *characters* and *function control* sequences which is transferred as an entity from a transmitter to a receiver, where the arrangement of the characters is determined at the transmitter.

сообщение (в телеграфии и в передаче данных)

Группа *знаков* и функциональных управляющих комбинаций, которая передается как единое целое от передатчика к приемнику и структура которой определяется на передающем конце.

mensaje (telegráfico o de datos)

Grupo de secuencias de *caracteres* y *controles de función* que es transmitido como un todo desde el emisor hasta el receptor y cuya formación se determina en el transmisor.

Nachricht (in der Telegraphie und Datenkommunikation) ; **Sendung** (in der Telegrafie und Datenkommunikation)

messaggio**bericht****wiadomość** (w telegrafii i teledacji)**meddelande**

721-09-02

paquet

Ensemble de *données numériques* constituant un *message* ou une partie de message et d'*éléments numériques de service* comprenant une *adresse*, organisés selon une disposition déterminée par le procédé de transmission et acheminés comme un tout.

packet

A sequence of digital *data* representing a *message* or part of a message together with *service digits* including an *address*, organized to suit the transmission process and transmitted as a whole.

пакет

Совокупность цифровых данных, образующих сообщение или часть сообщения, и служебных символов, в том числе адреса, которая организована в соответствии с требованиями определенного способа передачи и которая передается как единое целое.

Paket**pacchetto****pakket****pakiet****(data)paket**

721-09-02	paquete Secuencia de <i>datos</i> digitales que representan un <i>mensaje</i> o parte de un mensaje y de <i>dígitos de servicio</i> que contienen una dirección, organizados para adaptarse al procedimiento de transmisión y transmitidos como un todo.	
721-09-03	signal télégraphique Signal représentant tout ou partie d'un ou plusieurs <i>messages</i> télégraphiques. telegraph signal A signal representing all or part of one or more telegraph <i>messages</i>. телеграфный сигнал Сигнал, представляющий все телеграфное <i>сообщение</i> или его часть, или несколько таких сообщений. señal telegráfica Señal que representa todo o parte de uno o más <i>mensajes</i> telegráficos.	Telegrafiesignal segnale telegrafico telegraafsignaal sygnał telegraficzny telegrafsignal
721-09-04	signal de données Signal représentant tout ou partie d'un ou plusieurs <i>messages</i> de données. data signal A signal representing all or part of one or more data <i>messages</i>. сигнал данных Сигнал, представляющий все <i>сообщение</i> данных или его часть, или несколько таких сообщений. señal de datos Señal que representa todo o parte de uno o más <i>mensajes</i> de datos.	Datensignal dato telegrafico datasignaal sygnał teledacyjny datasignal
721-09-05	code télégraphique Ensemble des règles et conventions selon lesquelles doivent être formés et traduits les <i>signaux télégraphiques</i> représentant un <i>message</i> à transmettre. telegraph code A system of rules and conventions according to which the <i>telegraph signals</i> representing a <i>message</i> should be formed and translated. телеграфный код Система правил и соглашений, согласно которым должны формироваться и передаваться <i>телеграфные сигналы</i>, представляющие <i>сообщение</i>. código telegráfico Conjunto de reglas y convenios según los cuales las <i>señales telegráficas</i> que representen <i>mensajes</i> deberán formarse y traducirse.	Telegrafiecode codice telegrafico telegraafcode kod telegraficzny telegrafkod
721-09-06	code de données Ensemble des règles et conventions selon lesquelles doivent être formés et traduits les <i>signaux de données</i> représentant un <i>message</i> à transmettre. data code A system of rules and conventions according to which the <i>data signals</i> representing a <i>message</i> should be formed and translated. код данных Система правил и соглашений, согласно которым должны формироваться и передаваться <i>сигналы данных</i>, представляющие <i>сообщение</i>. código de datos Conjunto de reglas y convenios según los cuales las <i>señales de datos</i> que representen <i>mensajes</i> deberán formarse y traducirse.	Datencode codice dato datacode kod teledacyjny datakod

721-09-07

alphabet (télégraphique)

Correspondance conventionnelle établie par un *code télégraphique* entre un ensemble de *caractères* et un ensemble de groupes d'éléments qui les représentent.

(Telegrafen-)Alphabet
alfabeto telegrafico
(telegraaf)alfabet
alfabet (telegraficzny)
telegrafalfabet

(telegraph) alphabet

A convention indicating correspondence between a set of *characters* and a set of groups of elements which represent them.

(телеграфный) алфавит

Соглашение, определяющее соответствие между набором *знаков* и набором представляющих их групп элементов.

alfabeto (telegráfico)

Convenio que indica la correspondencia entre un conjunto de *caracteres* y un conjunto de grupo de elementos que les representan.

721-09-08

alphabet d'un code à n moments

Alphabet télégraphique ou *code de données* qui fait correspondre un ensemble de *caractères* à un ensemble de *combinaisons de code* d'un *code à n-moments*.

n-bit-Code-Alphabet
alfabeto con codifica ennaria
n-eenhedencode-alfabet
alfabet kodu n-elementowego
n-enhetsalfabet

n-unit code alphabet

A *telegraph alphabet* or a *data code* indicating correspondence between a set of *characters* and a set of *n-unit code combinations*.

n-элементный кодовый алфавит

Телеграфный алфавит или *код данных*, определяющий соответствие между набором *знаков* и набором *n-элементных кодовых комбинаций*.

alfabeto de un código de n-momentos

Alfabeto telegráfico o *código de datos* que indica la correspondencia entre un conjunto de *caracteres* y un conjunto de *combinaciones de código*, de un *código de n-momentos*.

721-09-09

alphabet télégraphique international N° 1

Alphabet télégraphique utilisant un code à deux états et cinq moments et servant en *télégraphie synchrone* Baudot.

Note. — Cet alphabet était fixé par l'article 16 de l'ancien Règlement télégraphique, Genève 1958.

internationales Telegrafenalphabet Nr 1
alfabeto telegrafico internazionale N.1
internationaal telegraafalfabet nummer 1
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 1
internationella telegrafalfabetet nr 1

International Telegraph Alphabet No. 1

A *telegraph alphabet* using a two-condition five-unit code, used in Baudot synchronous telegraphy.

Note. — This alphabet was specified by article 16 of the past Telegraph Regulations, Geneva 1958.

международный телеграфный алфавит N° 1

Телеграфный алфавит, в котором используется пятиэлементный двоичный код и который применяется в синхронных телеграфных системах Бодо.

Примечание. — Этот алфавит определяется в статье 16 прежнего Телеграфного регламента (Женева, 1958г.).

alfabeto telegráfico internacional nº 1

Alfabeto telegráfico que usa un código de dos estados y cinco momentos y utilizado en *telegrafía sincrónica* Baudot.

Nota. — Este alfabeto está especificado por el artículo 16 del ex Reglamento Telegráfico, Ginebra 1958.

721-09-10

alphabet télégraphique international N° 2

Alphabet télégraphique utilisant un code à deux états et cinq moments et servant en *télégraphie arythmique*, en général pour téléimprimeurs.

Note. — Cet alphabet est fixé par la recommandation S.1 du CCITT.

International Telegraph Alphabet No. 2

A *telegraph alphabet* using a two-condition five-unit code, used in start-stop telegraphy generally for teleprinters.

Note. — This alphabet is specified in CCITT Recommendation S.1.

международный телеграфный алфавит N° 2

Телеграфный алфавит, в котором используется пятиэлементный двоичный код и который применяется при *стартстопном телеграфировании*, как правило, буквопечатающем.

Примечание. — Этот алфавит определяется в Рекомендации S.1 МККТТ.

alfabeto telegráfico internacional n° 2

Alfabeto telegráfico que usa un código de dos estados y cinco momentos, utilizado en *telegrafía arritmica* generalmente para teleimpresoras.

Nota. — Este alfabeto está especificado en la Recomendación S.1 del CCITT.

internationales Telegrafenalphabet Nr 2
alfabeto telegrafico internazionale N.2
international telegraalfabet nummer 2
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 2
internationella telegrafalfabetet nr 2

721-09-11

alphabet télégraphique international N° 3

Alphabet télégraphique utilisant un code à deux états et sept moments à rapport constant.

Note. — Cet alphabet est fixé par la recommandation 342 du CCIR ou la recommandation S.13 du CCITT.

International Telegraph Alphabet No. 3

A *telegraph alphabet* using a two-condition seven-unit constant ratio code.

Note. — This alphabet is specified by CCIR Recommendation 342 or CCITT Recommendation S.13.

международный телеграфный алфавит N° 3

Алфавит, в котором используется семиэлементный двоичный равновесный код.

Примечание. — Этот алфавит определяется в Рекомендации 342 МККР и в Рекомендации S.13 МККТТ.

alfabeto telegráfico internacional n° 3

Alfabeto telegráfico que usa un código de relación constante de dos estados y siete momentos.

Nota. — Este alfabeto está especificado por la Recomendación 342 del CCIR o por la Recomendación S.13 del CCITT.

internationales Telegrafenalphabet Nr 3
alfabeto telegrafico internazionale N.3
internationaal telegraalfabet nummer 3
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 3
internationella telegrafalfabetet nr 3

721-09-12

alphabet télégraphique international N° 4

Alphabet télégraphique utilisant un code à deux états et six moments pour la *télégraphie synchrone en multiplexage temporel* comprenant en particulier deux *combinaisons de code* correspondant aux états permanents A et Z afin que la voie *multiplex* puisse être exploitée dans un réseau à commutation.

Note. — Cet alphabet est fixé dans la recommandation R.44 du CCITT.

International Telegraph Alphabet No. 4

A *telegraph alphabet* using a two-condition six-unit code for *time division multiplex synchronous telegraphy* comprising in particular two *code combinations* corresponding to the permanent conditions A and Z so that the *multiplex* channel can be operated in a switched network.

Note. — This alphabet is specified by CCITT Recommendation R.44.

международный телеграфный алфавит N° 4

Алфавит, в котором используется шестиэлементный двоичный код для *синхронного телеграфирования с временным разделением каналов*, содержащий, в частности, две *кодовые комбинации*, соответствующие постоянным состояниям A и Z, что позволяет использовать *мультиплексный канал* в коммутируемой сети.

Примечание. — Этот алфавит определяется в Рекомендации R.44 МККТТ.

internationales Telegrafenalphabet Nr 4
alfabeto telegrafico internazionale N.4
internationaal telegraalfabet nummer 4
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 4
internationella telegrafalfabetet nr 4

721-09-12

alfabeto telegráfico internacional nº 4

Alfabeto telegráfico que usa un código de dos estados y seis momentos para la *telegrafía sincrónica en multiplex por división en el tiempo*, comprendiendo en particular dos *combinaciones de código* correspondientes a los estados permanentes A y Z a fin de que el canal de transmisión *multiplex* pueda ser explotado en una red conmutada.

Nota. — Este alfabeto está especificado por la Recomendación R.44 del CCITT.

721-09-13

**alphabet international N° 5
code ISO à sept éléments**

Alphabet utilisant un code à deux états et huit moments dont sept éléments d'information primaires et un élément de contrôle de parité, comprenant en particulier des majuscules et des minuscules, des signes diacritiques et des *commandes de fonction*.

Note. — Les règles de codage des caractères à l'aide des sept éléments primaires sont fixées dans la recommandation T.50 du CCITT ou la norme internationale ISO 646.

**International Alphabet No. 5
ISO 7 bits code**

An *alphabet* using a two-conditions eight-unit code with seven primary elements and one digit parity, comprising in particular upper and lower case letters, diacritical signs and *control functions*.

Note. — The coding rules using the seven primary elements to code *characters* are specified by CCITT Recommendation T.50 or International Standard ISO 646.

**международный алфавит N° 5
семиэлементный код ИСО**

Алфавит, в котором используется восьмиэлементный двоичный код с семью основными элементами и одним элементом проверки на четность (нечетность), содержащий, в частности, прописные и строчные буквы, диакритические знаки и *функциональные команды*.

Примечание. — Правила кодирования знаков с использованием семи основных элементов определяются в Рекомендации T.50 МККТТ и международном стандарте ISO 646.

**alfabeto internacional nº 5
código ISO de siete elementos**

Alfabeto telegráfico que usa un código de dos estados y ocho momentos con siete elementos de información primarios y un dígito de control de paridad, comprendiendo en particular mayúsculas y minúsculas, signos diacríticos y *controles de función*.

Nota. — Las reglas de codificación de caracteres usando los siete elementos primarios están especificados en la Recomendación T.50 del CCITT, o la norma internacional ISO 646.

internationales Telegrafenalphabet Nr 5 ;
ISO 7-bit-Code
alfabeto telegrafico internazionale N.5 ;
codice ISO a 7 bit
international telegraafalfabet nummer 5
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 5 ;
kod ISO 7-elementowy
internationella alfabetet nr 5 ;
ISO 7-bitkod

721-09-14

sématème (à l'émission)

Suite dans le temps d'*états significatifs* correspondant à un signal émis.

telegraph modulation

Succession in time of *significant conditions* corresponding to a signal transmitted.

телеграфная модуляция

Последовательность во времени *значущих состояний*, соответствующих передаваемому сигналу.

modulación telegráfica

Sucesión en el tiempo de los *estados significativos* correspondientes a una señal emitida.

Telegrafenmodulation
modulazione telegrafica ; sequenza di stati
significativi
telegraafmodulatie
modulacja telegraficzna ; sekwencjowanie
stanów (znamiennych)
telegrafimodulering

721-09-15	(<i>sématème à la</i>) restitution <i>sématème (à la réception)</i> Suite dans le temps d'<i>états significatifs</i> restitués à partir du signal reçu. restitution Succession in time of <i>significant conditions</i> resulting from a received signal. восстановление Последовательность во времени значащих состояний, восстанавливаемых из принятого сигнала. restitución Sucesión en el tiempo de los <i>estados significativos</i> resultantes de una señal recibida.	Wiedergabe restituzione restitutie wydawanie ; restytucja restituering
721-09-16	sématème isochrone <i>Sématème</i> dans lequel chaque <i>intervalle significatif</i> a une durée égale à celle d'un <i>intervalle unitaire</i> ou à un multiple de cet intervalle. isochronous modulation A <i>telegraph modulation</i> in which each <i>significant interval</i> has a duration equal to a <i>unit interval</i> or to a multiple of this interval. изохронная модуляция Телеграфная модуляция, при которой каждый значащий интервал имеет длительность, равную единичному интервалу или кратную этому интервалу. modulación isocrona Modulación telegráfica en la que cada <i>intervalo significativo</i> tiene una duración igual a la de un intervalo unitario o a un múltiplo de este intervalo.	isochrone Modulation modulazione isocrona isochrone modulatie modulacja izochroniczna isokron modulering
721-09-17	télégraphie synchrone <i>Télégraphie alphabétique</i> utilisant une <i>transmission synchrone</i>. synchronous telegraphy A system of <i>alphabetic telegraphy</i> using <i>synchronous transmission</i>. синхронное телеграфирование Система алфавитной телеграфии, в которой используется синхронная передача. telegrafía sincrona Sistema de <i>telegrafía alfabética</i> que usa una <i>transmisión sincrona</i>.	synchrone Telegrafie telegrafia sincrona synchrone telegraaf system telegraficzny synchroniczny synkron telegrafi
721-09-18	transmission de données synchrone <i>Transmission de données</i> utilisant une <i>transmission synchrone</i>. synchronous data transmission A system of <i>data transmission</i> using <i>synchronous transmission</i>. синхронная передача данных Система алфавитной передачи данных в которой используется синхронная передача. transmisión de datos sincrona Sistema de <i>transmisión de datos</i> que usa una <i>transmisión sincrona</i>.	synchrone Datenübertragung trasmissione dati sincrona synchrone datatransmissie system teledacyjny synchroniczny synkron dataöverföring
721-09-19	télégraphie arythmique <i>Télégraphie alphabétique</i> utilisant une <i>transmission arythmique</i>. start-stop system of telegraphy A system of <i>alphabetic telegraphy</i> using <i>start-stop transmission</i>. стартстопное телеграфирование Система алфавитной телеграфии, в которой используется стартстопная передача.	Start-Stop-System (in der Telegraphie) sistema telegrafico a start e stop start/stop-systeem van telegraaf system arytmiczny telegraficzny start-stoppsystem för telegrafi

721-09-19	telegrafía arrítmica Sistema de <i>telegrafía alfabética</i> que usa una <i>transmisión arrítmica</i>.	
721-09-20	transmission de données arythmique <i>Transmission de données utilisant une transmission arythmique.</i> start-stop system of data transmission A system of <i>data transmission</i> using <i>start-stop transmission</i>. стартстопная передача данных Система алфавитной <i>передачи данных</i>, в которой используется <i>стартстопная передача</i>. transmisión de datos arrítmica Sistema de <i>transmisión de datos</i> que usa una <i>transmisión arrítmica</i>.	Start-Stop-System (in der Datenübertragung) sistema di trasmissione dati a start e stop start/stop-systeem van datatransmissie system arytmiczny teledacyjny start-stoppsystem för dataöverföring
721-09-21	télégraphie arythmique cadencée <i>Télégraphie alphabétique arythmique dans laquelle les signaux de caractère sont régulièrement espacés.</i> stepped start-stop system of telegraphy A <i>start-stop system of telegraphy</i> in which the <i>character signals</i> occur at regular intervals. циклическое стартстопное телеграфирование Система стартстопного телеграфирования, в которой <i>сигналы знака</i> появляются через равные интервалы. telegrafía arrítmica con cadencia Sistema arrítmico de <i>telegrafía</i> en el que las <i>señales de carácter</i> están espaciadas regularmente.	gleichförmiges Start-Stop-System (in der Telegrafie) sistema telegrafico cadenzato vast start/stop-systeem van telegraaf system arytmiczny krokowy teledacyjny stegat start-stoppsystem för telegrafi
721-09-22	transmission de données arythmique cadencée <i>Transmission de données arythmique dans laquelle les signaux de caractère sont régulièrement espacés.</i> stepped start-stop system of data transmission A <i>start-stop system of data transmission</i> in which the <i>character signals</i> occur at regular intervals. циклическая стартстопная передача данных Система стартстопного <i>передачи данных</i>, в которой <i>сигналы знака</i> появляются через равные интервалы. transmisión de datos arrítmica con cadencia Sistema arrítmico de <i>transmisión de datos</i> en el que las <i>señales de carácter</i> están espaciadas regularmente.	gleichförmiges Start-Stop-System (in der Datenübertragung) sistema di trasmissione dati cadenzato vast start/stop-systeem van datatransmissie system arytmiczny krokowy teledacyjny stegat start-stoppsystem för dataöverföring
721-09-23	télégraphie Morse <i>Télégraphie alphabétique utilisant le code Morse.</i> Morse telegraphy <i>Alphabetic telegraphy</i> using the <i>Morse code</i>. телеграфирование кодом Морзе <i>Алфавитная телеграфия</i>, при которой используется <i>код Морзе</i>. telegrafía Morse <i>Telegrafía alfabética</i> que utiliza el <i>código Morse</i>.	Morsetelegrafie telegrafía Morse Morse-telegraaf system (telegraficzny) Morse'a morsetelegrafi

721-09-24

télégraphie automatique Morse
système Wheatstone (de transmission automatique)

Télégraphie Morse dans laquelle les signaux sont émis automatiquement à l'aide d'une bande perforée, et enregistrés automatiquement à la réception, soit sous forme de bande perforée pour l'impression automatique, soit sous forme de signaux reproduits à l'encre sur une bande pour être ensuite traduits par un opérateur.

Wheatstone automatic system

A *Morse telegraphy* system in which signals are transmitted automatically using a previously prepared perforated tape, and recorded automatically either in the form of a perforated tape for automatic printing or in the form of an inked tape for translation by an operator.

автоматическая система Уитстона

Телеграфирование кодом Морзе, при котором сигналы передаются автоматически с помощью заранее подготовленной перфоленты и записываются автоматически либо в виде перфоленты для последующей автоматической печати, либо в виде ленты с записью чернилами для последующей расшифровки оператором.

telegrafia automática Morse

Sistema de *telegrafia Morse* en el que las señales se transmiten automáticamente usando una cinta perforada previamente y se registran automáticamente en la recepción bien en forma de una cinta perforada para impresión automática o bien en forma de una cinta entintada que será traducida por un operador.

automatisches Wheatstone-System
 sistema di trasmissione automatica
 Wheatstone
 Wheatstone automatisch systeem
 system automatyczny Wheatstone'a
 automatiskt Wheatstone-system

721-09-25

code Morse

Code télégraphique bivalent selon lequel les *caractères* sont représentés par des groupes de *points* et de *traits*, lesdits groupes étant séparés par des *espaces*.

Morse code

A *two-conditions telegraph code* in which *characters* are represented by groups of *dots* and *dashes*, these groups being separated by *spaces*.

код Морзе

Телеграфный двоичный код, в котором *знаки* представлены группами *точек* и *тире*, разделяемыми *пробелами*.

código Morse

Código telegráfico bivalente en el que los *caracteres* están representados por grupos de *puntos* y *rayas*, estando separados estos grupos por *espacios*.

Morse-Code
 codice Morse
 Morsecode
 kod Morse'a
 morsekod

721-09-26

travail (en code Morse)

Désignation de l'un des deux *états significatifs* dans le *code Morse*.

mark condition (in Morse code)

Designation given to one of the two *significant conditions* in *Morse code*.

состояние токовой посылки (в коде Морзе)

Обозначение одного из двух *значащих состояний кода Морзе*.

trabajo (en código morse)

Denominación dada a uno de los dos *estados significativos* usados en *código Morse*.

Zeichenlage (im Morse-Code)
 attivo (mark)
 teken-toestand van de Morsecode
 znak (w kodzie Morse'a)
 teckentillstånd

721-09-27

repos (en code Morse)

Désignation de l'un des deux *états significatifs* dans le *code Morse*, l'autre étant désigné par "*travail*".

space condition (in Morse code)

Designation given to one of the two *significant conditions* in *Morse code*, the other condition being designated "*mark*".

Trennlage (im Morse-Code)
 riposo (space)
 spatietoestand (van de Morsecode)
 spoczynek (w kodzie Morse'a)
 mellanrumstillstånd

721-09-27

состояние бестоковой посылки (в коде Морзе)

Обозначение одного из двух *значащих состояний* в коде Морзе ; другое состояние обозначается как "токовая посылка".

reposo (en código morse)

Denominación dada a uno de los dos *estados significativos* usados en *código Morse*, siendo el otro estado significativo designado como "*Trabajo*".

721-09-28

point (en code Morse)

Élément de signal ayant l'état de *travail* et une durée nominale d'un *intervalle unitaire* suivi d'un élément de signal ayant l'état de *repos* et une durée nominale d'un *intervalle unitaire*.

dot (in Morse code)

A *signal element* of *mark condition* and of duration of one *unit interval* followed by a signal element of *space condition* having a nominal duration of one unit interval.

точка (в коде Морзе)

Элемент сигнала, который имеет состояние *токовой посылки* и длительность в один *единичный интервал* и за которым следует элемент сигнала, соответствующий *бестоковой посылке* с номинальной длительностью в один *единичный интервал*.

punto (en código Morse)

Elemento de señal en el estado de *trabajo* y de duración nominal de un *intervalo unitario*, seguido de un elemento de señal en el estado de *reposo* y de una duración nominal de un *intervalo unitario*.

Punkt (im Morse-Code)**punto****punt** (bij Morsecode)**kropka** (w kodzie Morse'a)**punkt**

721-09-29

trait (en code Morse)

Élément de signal ayant l'état de *travail* et une durée nominale de trois *intervalles unitaires*, suivi d'un élément de signal ayant l'état de *repos* et une durée nominale d'un *intervalle unitaire*.

dash (in Morse code)

A *signal element* of *mark condition* and of duration of three *unit intervals* followed by a signal element of *space condition* having a nominal duration of one unit interval.

тире (в коде Морзе)

Элемент сигнала, который имеет состояние *токовой посылки* и длительность в три *единичных интервала* и за которым следует элемент сигнала, соответствующий *бестоковой посылке* с номинальной длительностью в один *единичный интервал*.

raya (en código Morse)

Elemento de señal en el estado de *trabajo* y de duración nominal de tres *intervalos unitarios*, seguido de un elemento de señal en el estado de *reposo* y de una duración nominal de un *intervalo unitario*.

Strich (im Morse-Code)**línea****streep** (bij Morsecode)**kreska** (w kodzie Morse'a)**streck**

721-09-30

espace (en code Morse)

Élément de signal ayant l'état de *repos*, de durée nominale égale à deux *intervalles unitaires* entre les *caractères* et six *intervalles unitaires* entre les mots.

space (between characters and words in Morse code)

A *signal element* of *space condition* and nominal duration of two *unit intervals* between *characters* and six unit intervals between words.

пробел (между знаками и словами в коде Морзе)

Элемент сигнала, который имеет состояние *бестоковой посылки* и номинальную длительность, равную двум *единичным интервалам* между *знаками* и шести *единичным интервалам* между *словами*.

espacio (en código Morse)

Elemento de señal en el estado de *reposo* y de duración nominal de dos *intervalos unitarios* entre *caracteres* y seis *intervalos unitarios* entre palabras.

Zwischenraum (zwischen Zeichen und Wörtern im Morse-Code)**spazio****spatie** (tussen karakters en woorden in de Morsecode)**odstęp** (w kodzie Morse'a)**mellanrum**

SECTION 721-10 - COMMANDES ET SIGNAUX DE FONCTIONS

SECTION 721-10 - FUNCTION CONTROLS AND FUNCTION SIGNALS

РАЗДЕЛ 721-10 - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

SECCIÓN 721-10 - CONTROL DE FUNCIONES Y SEÑAL DE FUNCIONES

721-10-01

commande de fonction

Commande d'une manoeuvre élémentaire à exécuter par un dispositif, autre que l'enregistrement ou l'impression d'une lettre, d'un chiffre, d'un signe de ponctuation ou autre symbole graphique entrant dans la constitution d'un *message* ou d'une *donnée*.

Steuerfunktion

comando di funzione
bewaking van de werking ; functiebewaking
funkcja sterująca
funktionsstyrning

function control

Control of an elementary operation to be performed by a device other than recording or printing a letter, figure, punctuation mark or graphic symbol contained in a *message* or in *data*.

функциональный знак

функциональная команда

Управление элементарной операцией, выполняемой каким-либо устройством и отличающейся от записи или печатания буквы, цифры, знака препинания или другого графического символа, содержащегося в сообщении или в данных.

control de función

Control de una operación elemental a realizar por un dispositivo, distinta del registro o impresión de letras, cifras, signos de puntuación o símbolos gráficos contenidos en un *mensaje* o en un *dato*.

721-10-02

signal de fonction

Suite d'*éléments de signal* utilisée pour transmettre une *commande de fonction*.

Steuerungssignal

segnale di funzione
signaal voor de bewaking van de werking ;
functiebewakingssignaal
sygnal sterujący
funktionssignal

function signal

A set of *signal elements* used to transmit a *function control*.

функциональный сигнал

Набор элементов сигнала, используемый для передачи функциональной команды.

señal de función

Conjunto de *elementos de señal* usado para transmitir *controles de función*.

721-10-03

caractère de commande

Caractère dont l'apparition dans un contexte donné provoque, modifie ou interrompt l'exécution d'une fonction.

Steuerzeichen

carattere di controllo
besturingskarakter
znak sterujący
styrtecken

Notes.

1 — Un caractère de commande peut être enregistré en vue d'une mise en action ultérieure.

2 — Un caractère de commande n'est pas un caractère graphique mais peut, dans certains cas, être représenté par un symbole graphique.

control character

A *character* whose occurrence in a particular context, initiates, modifies or stops an operation.

Notes.

1 — A control character may be recorded for use in subsequent action.

2 — A control character is not a graphic character but may have a graphic representation in some circumstances.

721-10-03

управляющий знак

Знак, появление которого в определенном контексте инициирует, изменяет или прерывает выполнение какойлибо операции.

Примечания.

1 — Управляющий знак может быть записан для использования при последующих действиях.

2 — Управляющий знак не является графическим знаком, но в некоторых случаях может иметь графическое представление.

carácter de control

Carácter cuya aparición en un contexto particular provoca el inicio, modificación o parada de una operación.

Notas.

1 — Un carácter de control puede ser registrado para su posterior uso en acciones subsiguientes.

2 — Un carácter de control no es un carácter gráfico pero puede, en ciertos casos, estar representado por un símbolo gráfico.

721-10-04

traduction (en télégraphie et transmission de données)

Fonction d'un récepteur télégraphique consistant à rétablir le texte d'un *message* à partir du *sématème à la restitution* y compris l'enregistrement de ce texte.

translation (in telegraphy and data transmission)

Function of a telegraph receiver in reestablishing the text of a *message* from the received signal, including the recording of the text.

прием**дешифровка** (в телеграфии и передаче данных)

Функция телеграфного приемника, заключающаяся в восстановлении текста *сообщения* из принятого сигнала, включая запись этого текста.

traducción (en telegrafía y transmisión de datos)

Función de un receptor telegráfico que consiste en la recuperación del texto de un *mensaje* a partir de una señal recibida y que comprende el registrado de ese texto.

Übersetzung (in der Telegrafie und Datenübertragung)

traduzione

translatie (bij telegrafie en datatransmissie)

odtworzenie (w telegrafii i teledacji)
översättning

721-10-05

sélection (en réception télégraphique)

Opération primaire de la *traduction* par laquelle la *commande de fonction* ou le symbole à imprimer ou à traduire est choisi d'après le *sématème à la restitution*.

selection (in a telegraph receiver)

Primary operation of *translation*, by which the *control function* or the symbol to be printed or translated is chosen from the received signal.

селекция (в телеграфном приемнике)

Первичная операция *приема*, имеющая своей целью выбор *функциональной команды* или символа, подлежащего печатанию или приему, из принятого сигнала.

selección (en recepción de telegrafía)

Operación primaria de la *traducción* por la cual el *control de función* o el símbolo a imprimir o traducir es seleccionado de la señal recibida.

Selektion (in einem Telegrafempfänger) ; **Auswahl**

selezione

selectie (bij een telegrafieontvanger)

wybieranie (w odbiorniku telegraficznym)
val

721-10-06

contrôle local

Affichage d'un *message* émis réalisé par un dispositif récepteur associé à l'appareil émetteur.

local record

Display of a transmitted *message* made on a receiver associated with the transmitting apparatus.

местный контроль

Отображение передаваемого *сообщения*, осуществляемого приемным устройством, связанным с передающим аппаратом.

örtliche Aufzeichnung

visualizzazione locale

lokaalschrift

kontrola lokalna

lokalutskrift

721-10-06	control local Presentación del <i>mensaje</i> transmitido realizada por el aparato receptor asociado al aparato emisor.	
721-10-07	commande de mise en page <i>Commande de fonction</i> employée pour assurer la disposition finale des caractères lors de leur impression ou de leur affichage. format effector A <i>function control</i> used to ensure a final lay-out of <i>characters</i> for printing or display. знак управления форматом Функциональный знак, который обеспечивает окончательное размещение знаков при печати или отображении. control de puesta en página <i>Control de función</i> empleado para asegurar la disposición final de los caracteres durante su impresión o visualizado.	Formatsteuerzeichen comando di impaginazione formaatgegevens wskaźnik formatowania redigering
721-10-08	changement de ligne avance de ligne interligne (terme déconseillé dans ce sens) <i>Commande de mise en page</i> qui fait déplacer la position d'impression ou d'affichage de <i>caractère</i> jusqu'à la position correspondante sur la ligne suivante. line feed A <i>format effector</i> which advances the printing or display position to the same <i>character</i> position on the next line. перевод строки Знак управления форматом, который перемещает позицию печати или отображения знака на такую же позицию на следующей строке. cambio de línea avance de línea <i>Control de puesta en página</i> que desplaza la posición de impresión o visualizado del carácter, hasta la misma posición correspondiente en la línea siguiente.	Zeilenvorschub cambio di riga nieuwe regel zmiana wiersza nedstegning
721-10-09	retour chariot <i>Commande de mise en page</i> qui fait déplacer la position d'impression ou d'affichage jusqu'à la première position de la même ligne. carriage return A <i>format effector</i> that returns the printing or display position to the commencement point of the line. возврат каретки Знак управления форматом, который возвращает позицию печати или отображения в начальную точку строки. retorno de carro <i>Control de puesta en página</i> que devuelve la posición de impresión o visualizado del carácter a la primera posición de la línea.	Wagenrücklauf ritorno carrello terugloop van de wagen powrót wózka radretur
721-10-10	inversion Passage du mécanisme de <i>traduction</i> d'un récepteur télégraphique imprimeur de la position d'impression d'une série de <i>caractères</i> à la position d'impression de l'autre série de caractères. case shift The change over of the translating mechanism of a telegraph receiving apparatus from one case of <i>character</i> to the other case of character.	Umschaltung cambio caratteri kastverschuiving zmiana pocztu lägesskift

721-10-10	перевод регистра Переключение приемного механизма печатающего телеграфного приемника с одного регистра печати <i>знаков</i> на другой регистр печати <i>знаков</i>.	
	inversión Cambio del mecanismo traductor de un aparato receptor telegráfico de una serie de <i>caracteres</i> a la posición de otra serie de caracteres.	
721-10-11	série des lettres Série des <i>caractères</i> dans laquelle sont groupées en majeure partie les lettres et certaines fonctions d'un <i>code télégraphique</i> avec <i>inversion</i>. letters case One of the cases into which the <i>characters</i>, predominantly letter characters, and functions of a <i>telegraph code</i> with <i>case shift</i> are grouped. буквенный регистр Один из регистров, на котором расположены, главным образом, буквы и функции <i>телеграфного кода</i>, связанные с <i>переводом регистра</i>. serie de letras Serie de <i>caracteres</i> en la que están agrupadas de forma predominante, las letras y ciertas funciones de un <i>código telegráfico</i> con <i>inversión</i>.	Buchstabenstellung caratteri letterali letterkast poczet liter bokstavsläge
721-10-12	inversion-lettres <i>Inversion</i> commandant la <i>traduction</i> des signaux en <i>caractères</i> ou fonctions de la <i>série des lettres</i>. letters shift A <i>case shift</i> resulting in a <i>translation</i> of signals as primary <i>characters</i>, predominantly letter characters, or functions of <i>letters case</i>. перевод на буквы <i>Перевод регистра</i>, в результате которого принимаются сигналы основных <i>знаков</i>, главным образом, буквенные знаки и функции, <i>буквенного регистра</i>. inversión-letras <i>Inversión</i> que conduce a una <i>traducción</i> de señales como <i>caracteres</i> primarios, predominantemente letras, o funciones, o <i>series de letras</i>.	Umschaltung in Buchstabenstellung passaggio a caratteri letterali letters-signaal zmiana liter bokstavsskift
721-10-13	signal d'inversion-lettres Signal mettant un récepteur télégraphique en état de traduire sous forme de <i>caractères</i> ou fonctions de la <i>série des lettres</i> les signaux qu'il va recevoir. letter-shift signal The signal which conditions a telegraph receiver to translate all signals received as primary <i>characters</i> or functions of <i>letters case</i>. сигнал перевода на буквы Сигнал, который настраивает телеграфный приемник на прием всех получаемых сигналов в виде основных <i>знаков</i> и функций <i>буквенного регистра</i>. señal de inversión-letras Señal que condiciona al receptor telegráfico para traducir todas las señales recibidas como <i>caracteres</i> primarios o funciones de <i>series de letras</i>.	Signal zur Umschaltung in Buchstabenstellung segnale di passaggio a caratteri letterali sygnał zmiany liter bokstavsskiftssignal
721-10-14	série des chiffres Série de <i>caractères</i> dans laquelle sont groupés en majeure partie les chiffres, des signes de ponctuation et certaines fonctions d'un <i>code télégraphique</i> avec <i>inversion</i>. figures case One of the cases into which the <i>characters</i>, predominantly numerals and signs, and functions of a <i>telegraph code</i> with <i>case shift</i> are grouped.	Ziffernstellung cifre grafische modus poczet cyfr sifferläge

721-10-14

цифровой регистр

Один из регистров, на котором расположены, главным образом, цифры, знаки прерывания и функции *телеграфного кода*, связанные с переводом регистра.

serie de cifras

Serie de *caracteres* en la que están agrupados de forma predominante, las cifras, los signos de puntuación y ciertas funciones de un *código telegráfico* con *inversión*.

721-10-15

inversion-chiffres

Inversion commandant la *traduction* des signaux en *caractères* ou fonctions de la *série des chiffres*.

figures shift

A *case shift* resulting in the *translation* of signals as secondary *characters*, predominantly figure characters, or functions of *figures case*.

перевод на цифры

Перевод регистра, в результате которого принимаются сигналы дополнительных *знаков*, главным образом, цифровые знаки и функции *цифрового регистра*.

inversión-cifras

Inversión que conduce a una *traducción* de señales como *caracteres* secundarios, predominantemente cifras, o funciones de *series de cifras*.

Umschaltung in Ziffernstellung
passaggio a cifre
overgang naar grafische modus
zmiana cyfr
sifferskift

721-10-16

signal d'inversion-chiffres

Signal mettant un récepteur télégraphique en état de traduire sous forme de *caractères* ou fonctions de la *série des chiffres* les signaux qu'il va recevoir.

figure-shift signal

The signal which conditions a telegraph receiver to translate all signals received as secondary *characters* or functions of *figures case*.

сигнал перевода на цифры

Сигнал, который настраивает телеграфный приемник на прием всех получаемых сигналов в виде дополнительных *знаков* и функций *цифрового регистра*.

señal de inversión-cifras

Señal que condiciona al receptor telegráfico para traducir todas las señales recibidas como *caracteres* secundarios o funciones de *series de cifras*.

Signal zur Umschaltung in Ziffernstellung
segnale di passaggio a cifre
overgangssignaal voor grafische modus
sygnał zmiany cyfr
sifferskiftssignal

721-10-17

signal d'espace

Signal correspondant à une *combinaison de code* qui provoque, sans impression, une progression de la position d'impression d'une longueur égale au pas des *caractères*.

space signal

Signal corresponding to a *code combination* which causes the printing position to be advanced by the *character* pitch without printing.

сигнал пробела

Сигнал, соответствующий *кодовой комбинации*, которая вызывает перемещение позиции печати на один шаг без отпечатывания *знака*.

señal de espacio

Señal correspondiente a una *combinación de código* que provoca, sin impresión, una progresión de la posición de impresión de un valor igual al paso de los *caracteres*.

Leerzeichensignal
spazio
spatieteken
sygnał odstępu
blankstegssignal

- 721-10-18** **"blanc des lettres" automatique**
 Moyen par lequel un récepteur produit, à la réception du *signal d'espace*, l'*inversion-lettres*, tandis que la position d'impression progresse d'une longueur égale au pas des *caractères*.
letters shift-on space
 A means by which a telegraph receiver, on receiving the *space signal*, is caused to shift from the *figures case* to the *letters case* while the printing position is advanced by one character pitch without printing.
пробел с переводом на буквы
 Средство, с помощью которого телеграфный приемник после получения сигнала пробела осуществляет переход на буквы ; при этом позиция печати перемещается на один шаг без отпечатывания знака.
"blanco de letras" automático
 Medio por el cual un receptor telegráfico produce, a la recepción de la *señal de espacio*, el cambio de la inversión de cifras a la inversión de letras mientras la posición de impresión avanza sin imprimir un valor igual al paso de los *caracteres*.
Umschaltung in Buchstabenstellung mit Leerzeichen
spazio e passaggio a caratteri letterali

zmiana liter z odstępem
bokstavsskift efter blanksteg
- 721-10-19** **signal d'oblitération**
 Signal utilisé pour annuler un signal précédent.
erasure signal
 A signal used for the purpose of invalidating a previous signal.
сигнал аннулирования
 Сигнал, используемый для аннулирования предыдущего сигнала.
señal de borrado
 Señal usada con el propósito de invalidar una señal precedente.
Löschsignal
cancellazione carattere
wissignaal
sygnał kasowania
radersignal
- 721-10-20** **signal "qui est là"**
 Signal correspondant à une *combinaison de code* qui lorsqu'elle est reçue par un *terminal télégraphique* ou une *station de données*, déclenche l'émission automatique du *signal d'identification* de cette installation.
"Who are you" signal (function)
WRU signal
 Signal corresponding to a *code combination* which, when received by a *telegraph terminal* or *data station*, causes a call-sign device to transmit a *call-sign*.
сигнал (функция) "Кто там ?"
 Сигнал, соответствующий *кодовой комбинации*, при получении которой автоответчик в телеграфной оконечной установке или *оконечной установке передачи данных* автоматически передает автоответ.
señal (función) "¿Quien es Usted?"
 Señal correspondiente a una *combinación de código* que, cuando es recibida por un *terminal telegráfico* o una *estación de datos*, desencadena la emisión automática de la *señal de identificación* de esa instalación.
Wer-da-Signal
segnale "Chi va là" ; WRV
"met wie"-signaal(funcie)
sygnał "kto tam ?"
"Vem där"-signal
- 721-10-21** **indicatif**
signal d'identification
 Suite de *caractères* affectée exclusivement à un *terminal télégraphique* ou à une *station de données* pour l'identifier.
answer-back code
call-sign
 Unique sequence of *characters* identifying a particular *telegraph terminal* or *data station*.
автоответ
 Однозначно определенная последовательность знаков, идентифицирующая конкретную телеграфную оконечную установку или *оконечную установку передачи данных*.
Stationskennung ; Teilnehmerkennung
identificativo
oproeprsignaal
znanie
svarskod

721-10-21

señal de identificación

Secuencia única de *caracteres* que identifica de una manera particular y exclusiva a un *terminal telegráfico* o a una *estación de datos*.

721-10-22

commande de synchronisation

Commande de fonction employée en *transmission synchrone* pour produire un signal à partir duquel peut être assuré le synchronisme ou la *correction du synchronisme* entre *terminaux*, en particulier pendant les périodes au cours desquelles il n'y a aucun autre signal à transmettre.

Synchronisationssteuerung
 controllo di sincronismo
 synchronisatiebewaking
 kontrola synchronizmu
 synkronisering

synchronisation control

A *function control* used in *synchronous transmission* to produce a signal from which the synchronism or the *correction of synchronism* may be effected between *terminals* especially during periods when no other signals are being transmitted.

синхронизирующий знак

Функциональный знак, используемый при *синхронной передаче* для получения сигнала, с помощью которого может быть обеспечена синхронизация или *коррекция синхронизации* между терминалами, особенно в периоды, когда другие сигналы не передаются.

control de sincronización

Control de función empleado en *transmisión sincrónica* para producir una señal a partir de la cual pueden lograrse el sincronismo o la *corrección del sincronismo* entre *terminales* especialmente en los periodos en los que no existen otras señales transmitidas.

721-10-23

signal de début d'en-tête

Signal de caractère ou suite de tels signaux qui identifie le début de l'en-tête d'un *message*.

Anfang des Kopfes
 inizio intestazione
 hoofdstartsignaal
 sygnał początku nagłówka
 rubrikbörjanssignal

start-of-heading signal

A *character signal* or a sequence of such signals which indicates the start of the heading of a *message*.

сигнал начала заголовка

Сигнал знака или последовательность таких сигналов, указывающие на начало заголовка *сообщения*.

señal de arranque de encabezamiento

Señal de carácter o secuencia de señales de carácter que indican el comienzo del encabezamiento de un *mensaje*.

721-10-24

signal de début de texte

Signal de caractère ou suite de tels signaux qui identifie le début du texte d'un *message* ou la fin d'un en-tête d'un *message*.

Textbeginnsignal
 inizio testo
 tekststartsignaal
 sygnał początku tekstu
 textbörjanssignal

start-of-text signal

A *character signal* or a sequence of such signals which indicates the start of the text of a *message* or the end of a message heading.

сигнал начала текста

Сигнал знака или последовательность таких сигналов, указывающая на начало текста *сообщения* или на конец заголовка сообщения.

señal de comienzo de texto

Señal de carácter o secuencia de señales de carácter que indican el comienzo del texto de un *mensaje* o el fin del encabezamiento de un *mensaje*.

721-10-25

signal de fin de texte

Signal de caractère ou suite de tels signaux qui identifie la fin du texte d'un *message*.

Textendesignal
 fine testo
 teksteindesignaal
 sygnał końca tekstu
 textslutssignal

end-of-text signal

A *character signal* or a sequence of such signals which indicates the end of the text of a *message*.

721-10-25

сигнал конца текста

Сигнал знака или последовательность таких сигналов, указывающая на конец текста сообщения.

señal de fin de texto

Señal de carácter o secuencia de señales de carácter que indican el fin del texto de un mensaje.

721-10-26

signal de fin de transmission

Signal de caractère ou suite de tels signaux qui identifie la fin de la transmission d'un ou de plusieurs textes.

end-of-transmission signal

A character signal or a sequence of such signals which indicates the end of transmission of one or more texts.

сигнал конца передачи

Сигнал знака или последовательность таких сигналов, указывающая на конец передачи одного или нескольких текстов.

señal de fin de transmisión

Señal de carácter o secuencia de señales de carácter que indican el fin de la transmisión de uno o más textos.

**Ende der Übertragung
segnale di fine trasmissioni
overdrachtseindesignaal
sygnal końca transmisji
överföringsslutssignal**

721-10-27

commande de transmission

Commande de fonction destinée à permettre la transmission sur les réseaux de télécommunication.

transmission control (function)

A function control used solely to permit transmission over telecommunication networks.

знак (функция) управления передачей

Любой функциональный знак, предназначенный исключительно для обеспечения передачи по сетям электросвязи.

control de transmisión

Control de función utilizado únicamente para permitir la transmisión sobre redes de telecomunicación.

**Übertragungssteuerfunktion
comando di trasmissione
overdrachtsbesturing(sfunctie)
sterowanie transmisją (funkcja)
överföringsstyrning**

721-10-28

demande d'identification

Commande de transmission employée comme demande de réponse d'un terminal, cette réponse pouvant comprendre l'identification du terminal ou son état.

identification request

A transmission control used as a request for a response from a remote terminal ; the response may include the terminal identification, or the state of the terminal.

запрос идентификации

Знак управления передачей, используемый в качестве запроса ответа от удаленного терминала ; этот ответ может содержать сведения об идентификаторе терминала или о его состоянии.

demanda de identificación

Control de transmisión usado como demanda de respuesta de un terminal remoto ; la respuesta puede incluir la identificación del terminal o su estado.

**Identifizierungsaufforderung
richiesta di identificazione
vraag om identificatie
żądanie znamienia
identitetsförfrågning**

721-10-29

accusé de réception positif

Commande de transmission utilisée par un terminal pour donner une réponse affirmative.

acknowledge

A transmission control used by one terminal to give an affirmative reply.

**positive Rückmeldung
riscontro positivo
herkenning
odpowiedź pozytywna
kvittens**

721-10-29

подтверждение

Знак управления передачей, используемый терминалом для посылки утвердительного ответа.

acuse de recibo (positivo)

Control de transmisión usado por un terminal para dar una respuesta positiva.

721-10-30

accusé de réception négatif

Commande de transmission utilisée par un terminal pour donner une réponse négative.

negative acknowledge

A transmission control used by one terminal to give a negative reply.

отрицательное подтверждение

Знак управления передачей, используемый терминалом для посылки отрицательного ответа.

acuse de recibo (negativo)

Control de transmisión usado por un terminal para dar una respuesta negativa.

**negative Rückmeldung
riscontro negativo
geen-herkenning
odpowiedź negująca
negativ kvittens**

721-10-31

commande de présentation de page

commande de page suivante

Commande de mise en page destinée à amener la position d'impression ou d'affichage sur la première ligne prédéterminée de la page suivante, ou de son équivalent.

form feed

A format effector designed to set the printing or display position on the first line of the next page or its equivalent.

перевод формата

Знак управления форматом, предназначенный для перемещения позиции печати или отображения на первую строку следующей страницы или ее эквивалента.

control de presentación de página

Control de puesta en página destinado a colocar la posición de impresión o visualización en la primera línea de la página siguiente o su equivalente.

**Formularvorschub
cambio pagina
begin nieuwe bladzijde
nowa strona
blankettmatning**

721-10-32

tabulation horizontale

Commande de mise en page destinée à faire avancer la position d'impression ou d'affichage jusqu'à l'emplacement prédéterminé suivant le long de la même ligne.

horizontal tabulation

A format effector which advances the printing or display position to the next predetermined character position of the same line.

горизонтальное табулирование

Знак управления форматом, предназначенный для перемещения позиции печати или отображения в следующую, заранее определенную знаковую позицию в той же строке.

tabulación horizontal

Control de puesta en página que avanza la posición de impresión o de visualización hasta la siguiente posición de carácter predeterminada a lo largo de la misma línea.

**Horizontal-Tabulator
tabulazione orizzontale
horizontale tab
tabulacja pozioma
horisontaltabulering**

721-10-33

tabulation verticale

Commande de mise en page destinée à faire avancer la position d'impression ou d'affichage jusqu'à la position correspondante sur une ligne prédéterminée.

**Vertikal-Tabulator
tabulazione verticale
verticale tab
tabulacja pionowa
vertikaltabulering**

vertical tabulation

A *format effector* which advances the printing or display position to the same character position on the next predetermined line.

вертикальное табулирование

Знак управления форматом, предназначенный для перемещения позиции печати или отображения на ту же позицию в следующей, заранее определенной строке.

tabulación vertical

Control de puesta en página que avanza la posición de impresión o de visualización a la misma posición de carácter de la siguiente línea predeterminada.

721-10-34

**espace arrière
retour arrière**

Commande de mise en page qui ramène la position d'impression ou d'affichage vers l'arrière le long de la même ligne d'une longueur égale au pas d'un caractère.

**Rückwärtsschritt
indietro (di un carattere)
een positie terug
cofnięcie
backstepping**

backspace

A *format effector* which causes the displacement of the printing or display position of one *character* backwards along the same line.

возврат на шаг

Знак управления форматом, который вызывает перемещение позиции печати или отображения на один *знак* назад вдоль той же строки.

espaciar hacia atrás

Control de puesta en página que causa el desplazamiento de la posición de impresión o de visualización, un paso de *carácter* hacia atrás a lo largo de la misma línea.

721-10-35

commande d'appareil (auxiliaire)

Commande de fonction destinée à commander certains appareils associés à un *terminal*, particulièrement pour mettre en marche et arrêter ces appareils.

**Geräteststeuerung
comando ausiliare
apparaatbesturing
sterowanie urządzeniem (dodatkowy)
utrustningsstyrning**

device control

A *function control* designed to control certain ancillary equipments associated with a *terminal* and used in particular to switch such equipments on or off.

знак управления (вспомогательными) устройствами

Функциональный знак, который предназначен для управления определенными вспомогательными устройствами, связанными с терминалом, и который используется, в частности, для включения и выключения этих устройств.

control de aparatos (auxiliares)

Control de función destinado a controlar ciertos equipos auxiliares asociados a un *terminal*, y usado particularmente para conectar y desconectar dichos equipos.

721-10-36

commande d'annulation

Commande de fonction utilisée pour indiquer que les *données* qui la précèdent, suivant certaines conventions particulières, contiennent des erreurs et ne doivent pas être prises en considération.

**ungültig
comando di cancellazione
.....
anulowanie
annullering**

cancellation control

A *function control* which indicates, according to certain conventions, that the data preceding it contain errors and must be ignored.

721-10-36

знак аннулирования

Функциональный знак, который, согласно определенной договоренности, указывает на то, что предшествующие данные содержат ошибки и не должны приниматься во внимание.

control de anulación

Control de función que indica, de acuerdo con ciertos convenios, que los datos que le preceden contienen errores y deben ser ignorados.

721-10-37

caractère de substitution

Caractère de commande employé à la place d'un *caractère* reconnu non valable ou erroné, ou qui ne peut pas être représenté sur le dispositif utilisé.

substitute character

A *control character* used in place of a *character* which is recognized as invalid or in error, or which cannot be represented on the particular equipment in use.

Ersatzzeichen**carattere di sostituzione****vervangend karakter****znak zastępczy****utbytestecken****знак замены**

Управляющий знак, используемый вместо знака, который признан недействительным или ошибочным или который не может быть представлен на конкретном используемом оборудовании.

carácter de sustitución

Carácter de control empleado en lugar de un *carácter* que es reconocido como inválido o con errores o que no puede ser representado a través del equipo utilizado.

721-10-38

caractère nul

Caractère de commande destiné au remplissage d'une portion de support d'information ou d'un intervalle de temps et pouvant être inséré dans une suite de *caractères* ou en être retiré sans en modifier la signification.

Note. — Cependant la présence de ce caractère peut modifier la présentation des *données* ou la commande des appareils.

null character

A *control character* designed to fill in a portion of data medium or time interval and which may be inserted into or removed from a stream of *characters* without affecting the information content.

Note. — The addition of the character may, however affect the *data* lay-out or the control of equipment.

Nil ; Füllzeichen**carattere nullo****"niets"-karakter****znak pusty****tomtecken****нулевой знак****знак заполнения**

Управляющий знак, который служит для заполнения части носителя информации или интервала времени и который может быть введен или удален из потока знаков без нарушения содержания информации.

Примечание. — Введение этого знака может, однако, повлиять на размещение данных или на управление устройствами.

carácter nulo

Carácter de control destinado a rellenar una porción del soporte de informaciones o de un intervalo de tiempo y que puede ser incluido o retirado de un flujo de *caracteres* sin afectar al contenido de la información.

Nota. — La inserción de dicho carácter puede, sin embargo, afectar a la presentación de los datos o al control de los equipos.

721-10-39

caractère de bourrage

Caractère employé sur des liaisons de transmission isochrone pour tenir compte de différences entre les fréquences des générateurs de rythme.

stuffing character

A *character* used over isochronous transmission links to take account of differences in clock frequencies.

Stopfzeichen**carattere tampone****.....****znak wypełniający****utfyllnadstecken****знак стаффинга**

Знак, используемый в каналах изохронной передачи для учета разности между частотами задающих генераторов.

- 721-10-39** **carácter de relleno**
Carácter usado en enlaces de transmisiones isócronas para tener en cuenta las diferencias entre las frecuencias de los generadores de ritmo.
- 721-10-40** **signal avertisseur**
Signal de fonction qui actionne un dispositif d'appel acoustique ou visuel pour attirer l'attention.
warning signal
A function signal which operates an audible or visual calling device with a view to attracting attention.
предупредительный сигнал
Функциональный сигнал, приводящий в действие акустическое или визуальное устройство вызова для привлечения внимания.
señal de advertencia
Señal de función que acciona un dispositivo de llamada acústica o visual para atraer la atención.
- 721-10-41** **signal de fin de support**
Signal de fonction indiquant la fin matérielle d'un support d'informations ou la fin de la partie utilisée ou désirée des *données* enregistrées sur le support.
end-of-medium signal
A function signal indicating the end of a data medium or the end of the wanted portion of *data* recorded on the medium.
сигнал конца носителя
Функциональный сигнал, указывающий на конец носителя информации или конец требующейся части *данных*, записанных на носителе.
señal de fin de soporte
Señal de función que indica el fin material de un soporte de información o el fin de la parte deseada de los *datos* registrados sobre el soporte.
- 721-10-42** **échappement**
Commande de fonction qui change la signification d'un nombre limité de *combinaisons de code* qui la suivent afin de fournir des commandes de fonction supplémentaires.
escape
A function control which alters the meaning of a limited number of continuously following *code combinations* to provide additional function controls.
авторегистр
Функциональный знак, который изменяет значение ограниченного числа последующих *кодовых комбинаций* для обеспечения дополнительных функциональных знаков.
escape
huida
Control de función que cambia el significado de un número limitado de *combinaciones de código* que le siguen inmediatamente, a fin de conseguir controles de función suplementarias.
- 721-10-43** **hors code**
Commande de fonction qui substitue aux *caractères* graphiques du jeu de caractères habituel, un autre jeu de caractères convenu ou une extension du jeu de caractères habituel.
code shift
shift out
A function control for changing a code by substituting the normal set of graphic *characters* with another set of agreed characters to provide a new code or a code extension.
- Warnsignal**
segnale d'allarme
waarschuwingssignaal
znak ostrzegawczy
varningssignal
- Ende der Aufzeichnung**
segnale di fine supporto
.....
sygnał końca nośnika
mediumslutssignal
- Code-Umschaltung**
carattere escape
ontsnapping
zmiana znaczenia
kodvaxling
- Dauerumschaltung**
cambio codice
.....
wyjście z kodu
utskift

721-10-43

выход из кода

Функциональный знак изменения кода, служащий для замены стандартного набора графических знаков другим набором согласованных знаков с целью обеспечения нового кода или расширения используемого кода.

fuera de código

Control de función para cambio de código, logrando este cambio a través de la sustitución del juego ordinario de *caracteres* gráficos por otro juego de caracteres convenidos para proporcionar un nuevo código o una extensión de código.

721-10-44

en code

Commande de fonction qui met fin à l'emploi du jeu de *caractères* mis en service par la commande *hors code* et remet en service les caractères graphiques du jeu habituel.

**Rückschaltung
ritorno codice**

.....
powrót do kodu
inskift

**code reversion
shift in**

A *function control* for changing a code which terminates the use of a set of *characters* initiated by *code shift* character and reverts to the normal set of characters.

вхождение в код

Функциональный знак изменения кода, который прекращает использование набора *знаков*, введенного знаком *выхода из кода*, и возвращает к нормальному набору знаков.

en código

Control de función para cambio de código que finaliza el uso de un juego de *caracteres* iniciado por una función de *fuera de código* y retorna al uso el juego normal de caracteres.

721-10-45

séparateur d'information

Commande de fonction destinée à séparer ou qualifier des *données* dans un sens logique ou un ordre hiérarchique et dont la signification exacte doit être spécifiée pour chaque application.

Note. — Si les séparateurs d'information sont employés pour les données dans un ordre hiérarchique, on emploie de préférence l'ordre décroissant: fichier, groupe, article, sous-article.

**Informationstrennzeichen
separatore
informatiescheider
separator informacji
gränstecken****information separator**

A *function control* designed for separating or qualifying *data* in accordance with logical or hierarchical order, the exact meaning of which must be specified in each case.

Note. — If the information separators are used to qualify data in a hierarchical order, it is preferred that the following descending order be used: a file, a group, a record, a unit.

разделитель информации

Функциональный знак, который предназначен для разделения или классификации *данных* в соответствии с логическим или иерархическим порядком; его точное значение должно определяться в каждом отдельном случае.

Примечание. — Если разделители информации применяются для классификации данных в иерархическом порядке, то предпочтительно использовать следующий нисходящий порядок: файл, группа, запись, блок.

separador de información

Control de función diseñado para separar o calificar *datos* en un sentido lógico o en un orden jerárquico, cuyo exacto significado deberá especificarse en cada aplicación.

Nota. — Si se usan separadores de información para calificar datos en orden jerárquico, es preferible que se use el siguiente orden descendente: un fichero, un grupo, un artículo, un concepto.

721-10-46	roulement Suite continue d'<i>éléments de signal, bivalents</i>, alternés, tous de durée égale à celle d'un <i>intervalle unitaire</i>. reversals The continuous sequence of alternating binary <i>signal elements</i> all of the same duration, as that of a <i>unit interval</i>. телеграфные "точки" Непрерывная последовательность чередующихся двоичных элементов сигнала, каждый из которых имеет длительность <i>единичного интервала</i>. inversor cambio de marcha rodadura Secuencia continua de <i>elementos de señal, bivalentes</i>, alternos, todos de una idéntica duración igual a la del <i>intervalo unitario</i>.	Wechsel alternanze omkeringen sygnał 1:1 omslag
721-10-47	signal de commutation télex-données Signal qui commande la commutation d'un <i>terminal</i> de l'exploitation <i>télex</i> à une exploitation de <i>transmission de données</i>. switching signal telex-data A signal which switches a <i>terminal</i> from the <i>telex</i> mode to the <i>data transmission</i> mode. сигнал переключения "телекс-данные" Сигнал, который переводит терминал из режима "телекс" в режим "передача данных". señal de conmutación télex-datos Señal que conmuta el modo de funcionamiento de un <i>terminal</i> del modo <i>telex</i> al modo <i>transmisión de datos</i>.	Telex-Daten-Umschaltesignal segnale di commutazione telex-dati uit-telexmodus-signaal sygnał przełączający teleks-dane omkopplingssignal till datamod
721-10-48	commande d'appel <i>Caractère d'un alphabet</i>, ou partie d'un tel caractère, qui est employé pour effectuer un appel et peut être utilisé conjointement avec des conditions de signalisation définies sur d'autres circuits de jonction. call control character A <i>character</i> of an <i>alphabet</i>, or a part of a character, which is used for calling ; it may be used in conjunction with defined signal conditions on other interchange circuits. знак управления соединением Знак алфавита или часть такого знака, которая используется для вызова и может использоваться в сочетании с определенными состояниями сигнализации в других цепях стыка. carácter de control de llamada <i>Carácter de un alfabeto</i>, o parte de un carácter, que es empleado para efectuar una llamada y que puede ser utilizado conjuntamente, con unas condiciones de señalización definidas, en otros circuitos de intercambio.	Steuerzeichen der Verbindungssteuerung comando di chiamata oproepkarakter znak wywołania anropstecken
721-10-49	(signal de) demande de service complémentaire Partie de la <i>séquence de sélection</i> indiquant un service complémentaire demandé. facility request signal Part of the <i>selection signals</i> indicating that an additional facility is requested. сигнал запроса услуг Часть сигналов набора, указывающая на запрос дополнительных услуг. (señal de) petición de servicio suplementario Parte de la <i>secuencia de selección</i> que indica la demanda de un servicio complementario.	Leistungsmerkmal-Anforderung segnale di richiesta servizio oproepsignaal voor faciliteiten sygnał żądania udogodnienia betjäningssignal

721-10-50

(signal de) demande de transfert de données

Caractère de commande d'appel transmis par le terminal de données à la terminaison de circuit de données pour demander un transfert de données sur une liaison spécialisée.

Datentransferaufforderung
richiesta di trasferimento dati
vraag om toegang voor dataoverdracht
żądanie wymiany danych
dataöverföringsbegäran

request data transfer

A call control character sent by the data terminal equipment to the data circuit terminating equipment to request the transfer of data in leased circuit service.

запрос передачи данных

Знак управления соединением, передаваемый оконечным оборудованием данных в аппаратуру окончания канала данных и для запроса передачи данных в службе с арендованными каналами.

(señal de) petición de transferencia de datos

Carácter de control de llamada enviado por el equipo terminal de datos al equipo de terminación del circuito de datos para solicitar una transferencia de datos en un servicio de conexión especializada.

SECTION 721-11 - VOIES ET PROCÉDÉS DE TRANSMISSION

SECTION 721-11 - TRANSMISSION CHANNELS AND PROCESSES

РАЗДЕЛ 721-11 - КАНАЛЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ

SECCIÓN 721-11 - CANALES Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSMISIÓN

721-11-01

voie télégraphique

Ensemble des moyens nécessaires pour assurer la transmission de *signaux télégraphiques* dans un seul sens entre deux points.

Notes.

1 — Une voie télégraphique peut être qualifiée par le nombre d'*états significatifs*, et par la *rapidité de modulation* qu'elle peut admettre.

Exemple : voie télégraphique *bivalente* à 50 bauds.

2 — Plusieurs voies télégraphiques peuvent partager un support commun ; par exemple, une bande de fréquences particulière ou bien un intervalle de temps particulier répété périodiquement est réservé à chaque voie.

Telegrafen-Kanal
canale telegrafico
telegrafiekanaal
kanał telegraficzny
telegrafkanal

telegraph channel

A means of transmission of *telegraph signals* in one direction between two points.

Notes.

1 — A telegraph channel may be qualified by the number of *significant conditions* and by the *modulation rate* it is designed to admit.

Example : A 50 baud channel for *two-conditions* modulation.

2 — Several telegraph channels may share a common path ; for example each channel is allocated a particular frequency band or a particular time slot.

(односторонний) телеграфный канал

Совокупность средств, необходимых для передачи *телеграфных сигналов* в одном направлении между двумя пунктами.

Примечания.

1 — Телеграфный канал может характеризоваться числом значащих состояний и *скоростью модуляции*, на которую рассчитан.

Пример — Телеграфный канал на 50 бод с *двоичной* модуляцией.

2 — Несколько телеграфных каналов могут использовать общий тракт ; например, за каждым каналом закрепляется определенная полоса частот или определенный временной интервал.

721-11-01

canal telegráfico

Conjunto de medios necesarios para asegurar la transmisión de *señales telegráficas* en un solo sentido entre dos puntos.

Notas.

1 — Un canal telegráfico puede ser calificado por el número de *estados significativos* y por la *velocidad de modulación* que pueda admitir.

Ejemplo : Canal telegráfico *bivalente* de 50 baudios.

2 — Diversos canales telegráficos pueden compartir un soporte común ; por ejemplo cada canal está alojado en una banda de frecuencias particular o en un intervalo de tiempo particular.

721-11-02

voie de transmission de données

Ensemble des moyens nécessaires pour assurer la transmission de *signaux de données* dans un seul sens entre deux points.

data channel

A means of transmission of *data signals* in one direction between two points.

(односторонний) телеграфный канал [канал данных]

Совокупность средств, необходимых для передачи *сигналов данных* в одном направлении между двумя пунктами.

canal de transmisión de datos

Conjunto de medios necesarios para asegurar la transmisión de *señales de datos* en un solo sentido entre dos puntos.

Daten-Kanal
canale dati
datakanaal
kanał teledacyjny
datakanal

721-11-03

voie télégraphique complète

Voie télégraphique reliant deux postes terminaux.

Note. — Un poste de retransmission avec enregistrement des signaux est assimilé à un poste terminal et constitue l'extrémité d'une voie télégraphique complète.

complete telegraph channel

A *telegraph channel* between two terminal sets.

Note. — A retransmitter with storage of signals is considered as a terminal set and terminates a complete channel.

полный телеграфный канал

Телеграфный канал, связывающий две оконечные установки.

Примечание. — Ретрансмиттер с накопителем сигналов рассматривается как оконечная установка и представляет собой нагрузку для полного телеграфного канала.

canal telegráfico completo

Canal telegráfico enlazando dos puestos terminales.

Nota. — Un retransmisor con almacenamiento de señales se considera un puesto terminal y constituye la extremidad de un canal telegráfico completo.

vollständiger Telegrafenkanal
canale telegrafico completo
compleet telegrafiekanaal
kanał telegraficzny kompletny
upprättad telegrafkanal

721-11-04

circuit télégraphique

Ensemble de deux *voies télégraphiques* associées pour assurer, entre deux points, une transmission dans les deux sens.

Note. — Sauf spécification contraire un circuit télégraphique relie directement deux centres de commutation.

telegraph circuit

A combination of two *telegraph channels* permitting transmission in both directions between two points.

Note. — Unless otherwise specified a telegraph circuit connects two switching centres.

Telegrafenleitung
circuito telegrafico
telegraafcircuit
obwód telegraficzny
telegrafförbindelse

721-11-04

(двусторонний) телеграфный канал

Совокупность двух односторонних телеграфных каналов, обеспечивающих передачу в обоих направлениях между двумя пунктами.

Примечание. — При отсутствии противоположных указаний телеграфный канал соединяет два коммутационных центра.

circuito telegráfico

Combinación de dos *canales telegráficos* que permiten la transmisión en ambos sentidos entre dos puntos.

Nota. — Al menos que se especifique otra cosa expresamente, un circuito telegráfico conecta dos centros de conmutación.

721-11-05

circuit de données

Ensemble de deux *voies de transmission de données* associées pour assurer, entre deux points, une transmission dans les deux sens.

data circuit

A combination of two *data channels* permitting transmission in both directions between two points.

(двусторонний) канал данных

Совокупность двух односторонних каналов данных, обеспечивающих передачу в обоих направлениях между двумя пунктами.

circuito de datos

Combinación de dos *canales de transmisión de datos* que permiten la transmisión en ambos sentidos entre dos puntos.

Datenleitung
circuitu dati
datacircuit
obwód teledacyjny
dataförbindelse

721-11-06

voie d'aller

Voie de transmission dont le sens coïncide avec le sens du transfert des informations de l'usager.

forward channel

A transmission channel in which the direction of transmission coincides with that in which user's informations are being transferred.

прямой канал

Однонаправленный канал передачи, направление которого совпадает с направлением передачи информации пользователя.

canal de ida

Canal de transmisión en el que el sentido de transmisión coincide con el de las informaciones de usuario que están siendo transferidas.

Vorwärtskanal
canale in avanti
heenweg
kanał docelowy
framkanal

721-11-07

voie de retour

Voie de transmission associée à la *voie d'aller* dans un circuit et permettant d'acheminer les *accusés de réception* et d'autres signaux de *commande de fonction* en sens inverse de la voie d'aller.

Note. — Dans le cas de transferts simultanés d'information dans les deux sens, la voie de retour est celle qui à chaque instant fonctionne en sens inverse du transfert des informations de l'usager.

**backward channel
return channel**

A transmission channel associated with the *forward channel* permitting the dispatch of *acknowledge* and other *function control* signals in the direction opposite to that of the forward channel.

Note. — In case of simultaneous transfer of information in both directions, the backward channel is at any instant in the direction opposite to that of the transfer of user's information.

Hilfskanal ; Rückkanal
canale di ritorno
terugweg
kanał powrotny
backkanal

721-11-07

обратный канал

Однонаправленный канал передачи, связанный с *прямым каналом* и обеспечивающий передачу *подтверждений* и других сигналов функционального управления в направлении, противоположном направлению передачи в прямом канале.

Примечание. — В случае одновременной передачи информации в обоих направлениях обратный канал в любой момент работает в направлении, обратном направлению передачи информации пользователя.

canal de retorno

Canal de transmisión asociado con el *canal de ida* de un circuito y que permite transferir los *acuses de recibo* y otras señales de *controles de función* en sentido inverso al del canal de ida.

Nota. — En casos de transferencias simultáneas de informaciones en ambos sentidos, el canal de retorno es aquel que en cualquier instante funciona en sentido inverso al sentido que tiene la transferencia de las informaciones de usuario.

721-11-08

voie d'état

Voie de transmission indiquant si un groupe d'*éléments binaires* est destiné à véhiculer des *données* ou à servir de commande.

status channel

A channel indicating whether a group of *binary* digits is for *data* transfer or control purposes.

статусный канал

Однонаправленный канал передачи, указывающий, предназначена ли рассматриваемая группа *битов* для передачи *данных* или для целей управления.

canal de estado

Canal de transmisión que indica si un grupo de *bits* tiene misiones de transferencia de *datos* o sirve a propósitos de control.

Statuskanal**canale di stato****statuskanaal****kanal sygnalizacji stanu****statuskanal**

721-11-09

voie d'émission

TRON (abréviation en télégraphie)

Voie de transmission utilisée pour l'émission des informations de l'usager et définie relativement à une extrémité déterminée d'un circuit.

transmit channel

The channel used for sending user's information, defined relatively to a given end of a circuit.

канал передачи

Однонаправленный канал, используемый для передачи информации пользователя и определяемый относительно заданного конца двунаправленного канала.

canal de emisión

Canal de transmisión usado para el envío de informaciones de usuario, y relativo a un extremo determinado de un circuito.

Sendekanal**canale di trasmissione****zendkanaal****kanal nadawczy****sändningskanal**

721-11-10

voie de réception

RON (abréviation en télégraphie)

Voie de transmission utilisée pour la réception des informations de l'usager et définie relativement à une extrémité déterminée d'un circuit.

receive channel

The channel used for receiving user's information and which is relative to a given end of a circuit.

канал приема

Однонаправленный канал, используемый для приема информации пользователя и определяемый относительно заданного конца двунаправленного канала.

Empfangskanal**canale di ricezione****ontvangstkanaal****kanal odbiorczy****mottagningskanal**

721-11-10

canal de recepción

Canal de transmisión usado para la recepción de informaciones de usuario y relativo a un extremo determinado de un circuito.

721-11-11

translation télégraphique

Dispositif assurant la réception de *signaux télégraphiques* et la réémission immédiate de signaux de même signification sur la section de voie suivante.

Telegrafiewiederholer
ripetitore telegrafico
telegraafversterker
translacja telegraficzna
telegraföverdrag

telegraph repeater

A device which receives *telegraph signals* and immediately retransmits signals having the same meaning on the next line section.

телеграфный транслятор

Устройство, обеспечивающее прием *телеграфных сигналов* и немедленную дальнейшую передачу сигналов с тем же значением на следующий участок линии.

repetidor telegráfico

Circuito que recibe *señales telegráficas* y retransmite inmediatamente señales de la misma significación a la siguiente sección del canal de transmisión.

721-11-12

régénérateur (télégraphique)

translation régénératrice

Translation télégraphique conçue pour réémettre des signaux exempts de *distorsion temporelle*.

Telegrafieentzerrer
ripetitore telegrafico rigenerativo
telegraafversterker met regeneratie
regenerator telegraficzny
regenerativt telegraföverdrag

telegraph regenerative repeater

A *telegraph repeater* designed to retransmit signals free from *time distortion*.

телеграфный регенератор

Телеграфный транслятор, предназначенный для дальнейшей передачи сигналов, свободных от *временных искажений*.

regenerador (telegráfico)

repetidor regenerador telegráfico

Repetidor telegráfico diseñado para retransmitir señales libres de *distorsión temporal*.

721-11-13

translation convertisseuse de modulation

Translation télégraphique telle que les *signaux télégraphiques* entrants et sortants sont formés d'après le même *code* mais ne sont pas formés d'après le même type de modulation.

Modulationswandler
convertitore di modulazione
modulatie-omzetter
translacja telegraficzna przelotowa
moduleringsomvandlare

modulation converter

A *telegraph repeater* in which the input and output *telegraph signals* are represented with the same *code*, but use different types of modulation.

преобразователь модуляции

Телеграфный транслятор, в котором входные и выходные *телеграфные сигналы* представлены с помощью одного и того же кода, но при этом используются различные типы модуляции.

traslación convertidora de modulación

convertidor de modulación

Repetidor telegráfico en el que la entrada y la salida son *señales telegráficas* representadas con el mismo *código*, pero que usan diferentes tipos de modulación.

721-11-14

communication fictive de référence
circuit fictif de référence (terme déconseillé)

Liaison hypothétique supposée constituée pour relier deux *terminaux* par l'intermédiaire du réseau *télex* mondial ou d'un autre réseau télégraphique, et correspondant en principe au cas le plus difficile en vue d'étudier les caractéristiques de transmission et de commutation nécessaires pour assurer un fonctionnement satisfaisant.

hypothetical reference connection (in telegraphy)
hypothetical reference circuit (deprecated)

Hypothetical connection made up for two *terminals* in the world *telex network* or other telegraph network corresponding in principle to the most demanding case in order to study the transmission and switching characteristics necessary to ensure satisfactory operation.

условное эталонное соединение (в телеграфии)

Условное соединение, составленное из двух оконечных установок во всемирной сети *телекс* или другой телеграфной сети и обладающее, в принципе, наилучшим качеством с точки зрения изучения характеристик передачи и коммутации, необходимых для обеспечения удовлетворительной работы.

comunicación ficticia de referencia

Conexión hipotética de dos *terminales* a través de la red *telex* mundial u otra red telegráfica, y que corresponde en principio al caso más dificultoso con la intención de estudiar las características necesarias de transmisión y conmutación que aseguren un funcionamiento satisfactorio.

hypothetische Bezugsverbindung (in der Telegrafie)

collegamento fittizio di riferimento
hypothetische referentieverbinding (bij telegrafie)

hipotetyczne łącze odniesienia
hypotetisk referensförbindelse

721-11-15

circuit de secours (pour la télégraphie harmonique)

Circuit de télécommunication normalement à la disposition du trafic téléphonique, qui est affecté à un *faisceau de télégraphie harmonique*, lorsque le circuit normal porteur de ce faisceau est en dérangement.

nominated reserved circuit
fall back circuit

A circuit, normally available for telephone traffic, which is allocated for the operation of a *multi-channel* telegraph system when the main, or primary, circuit becomes faulty.

резервный канал

Канал, обычно используемый для передачи телефонной нагрузки и предназначенный для работы многоканальной телеграфной системы в случае неисправности основного (первого) канала.

circuito de socorro (para la telegrafía armónica)

Circuito de telecomunicación, normalmente a la disposición del tráfico telefónico, que es asignado para el funcionamiento de un sistema telegráfico *multicanal* cuando el circuito primario o principal del mismo está fuera de servicio.

Reserveleitung
circuito di riserva
aangewezen reserve circuit
łącze rezerwowe
reservförbindelse

721-11-16

transmission série

Transmission en des intervalles de temps successifs jointifs ou non des *éléments de signal* qui composent un même *signal de caractère* ou de *bloc*.

serial transmission

Transmission of the *signal elements* of a *character signal* or *block signal* at successive time intervals, either contiguous or not.

последовательная передача

Передача *элементов сигнала знака* или *блока* в следующих друг за другом временных интервалах, непосредственно примыкающих друг к другу или идущих с некоторыми временными промежутками.

transmisión serie

Transmisión en sucesivos intervalos de tiempo, contiguos o no, de *elementos de señal* que forman una *señal de carácter* o una *señal de bloque*.

Serienübertragung
trasmissione seriale
serie-transmissie
transmisja szeregową
serieöverföring

721-11-17

transmission parallèle

Transmission simultanée sur des voies distinctes des *éléments de signal* composant un même *signal de caractère* ou de *bloc*.

Parallelübertragung
trasmissione parallela
parallel-transmissie
transmisja równoległa
parallellöverföring

parallel transmission

The simultaneous transmission of the *signal elements* of a *character signal* or *block signal* on separate channels.

параллельная передача

Одновременная передача *элементов сигнала знака* или *блока* по отдельным каналам.

transmisión paralelo

Transmisión simultánea de *elementos de señal* que forman una *señal de carácter* o una *señal de bloque*, a través de canales distintos.

721-11-18

instants significatifs cohérents

En *transmission parallèle*, ensemble des *instants significatifs* auxquels débute les éléments d'un même *signal de caractère* sur toutes les voies.

gemeinsamer Kennzeitpunkt
istante significativo coerente
coherent significant moment
moment charakterystyczny współbieżny
gemensam signifikantstidpunkt

coherent significant instants

In *parallel transmission*, the *significant instants* at which the elements of the same *character signal* start on all channels.

когерентные значащие моменты

При *параллельной передаче* — *значащие моменты*, в которые элементы одного и того же *сигнала знака* начинаются во всех каналах.

instantes significativos coherentes

En *transmisión paralelo*, *instantes significativos* en los que comienzan los elementos de una misma *señal de carácter* en todos los canales transmisión.

721-11-19

transmission caractère-série

Transmission dans laquelle les *caractères* sont transmis à la suite les uns des autres, les éléments de ces caractères pouvant être transmis en série ou en parallèle.

zeichenserielle Übertragung
trasmissione seriale di caratteri
seriële transmissie van karakters
transmisja szeregową znakowa
serieöverföring av tecken

character-serial transmission

Transmission in which successive *characters* follow one another in sequence; the elements of each character may be transmitted serially or in parallel.

последовательная передача знаков

Передача, при которой *знаки* идут последовательно друг за другом, а элементы этих знаков могут передаваться последовательно или параллельно.

transmisión carácter-serie

Transmisión en la que los sucesivos *caracteres* se transmiten unos a continuación de otros; los elementos de cada carácter pueden ser transmitidos en serie o en paralelo.

721-11-20

transmission multiplet-série

Transmission dans laquelle les *multiplets* sont transmis à la suite les uns des autres, les éléments de ces multiplets pouvant être transmis en série ou en parallèle.

byte-serielle Übertragung
trasmissione seriale di byte
seriële transmissie van bytes
transmisja szeregową bajtowa
serieöverföring av bitgrupper

byte-serial transmission

Transmission in which successive *n-bit bytes* follow one another in sequence; the elements of each byte may be transmitted serially or in parallel.

последовательная передача байтов

Передача, при которой *байты* идут последовательно друг за другом, а элементы этих байтов могут передаваться последовательно или параллельно.

721-11-20

transmisión multiplete-serie

Transmisión en la que los sucesivos *multiplates* se transmiten unos a continuación de otros; los elementos de cada multiplete pueden ser transmitidos en serie o en paralelo.

721-11-21

multivoie

Qualifie ou désigne une transmission dans laquelle, pour transmettre un même signal, on utilise deux ou plusieurs voies de transmission, de même direction, comprises entre les mêmes points.

Mehrkanal...
canale multiplo
meer dan één kanaal
wielofacze
flerkanals-

multi-channel

Pertaining to or designating a transmission system in which two or more channels are used for transmission of the same signal propagating in the same direction between the same two points.

передача по нескольким каналам

Определяет или обозначает систему передачи, в которой два или больше односторонних каналов используются для передачи одного и того же сигнала в одном и том же направлении между одними и теми же пунктами.

multicanal

Califica o designa un sistema de transmisión en el que se usan dos o más canales de transmisión para transmitir una misma señal propagándose en la misma dirección entre los dos mismos puntos.

721-11-22

télégraphie harmonique

Procédé de transmission télégraphique utilisant un *multiplexage en fréquence* dans une *voie de type téléphonique*.

voice-frequency multiplex telegraphy

VFT (abbreviation)

A telegraph transmission within a *telephone type channel* using *frequency-division multiplexing*.

многоканальное тональное телеграфирование

ТТ (сокращение)

Телеграфная передача в канале телефонного типа, использующая частотное разделение каналов.

telegrafía armónica

Transmisión telegráfica utilizando *multiplexado en frecuencia* por un *canal de tipo telefónico*.

Wechselstromtelegrafie (WT)

telegrafia armonica
telegrafie met spraakfrequentiemultiplex
telegrafia nośna rozmównopasmowa
wielokrotna
tontelegrafi

721-11-23

faisceau de télégraphie harmonique

Ensemble de circuits de *télégraphie harmonique* occupant un même *circuit de type téléphonique*.

set of voice-frequency multiplex (telegraph) circuits

The assembly of *voice-frequency multiplex telegraph* circuits simultaneously accommodated in a *telephone type channel*.

пучок каналов тонального телеграфирования

Совокупность каналов тонального телеграфирования, одновременно занимающих один канал телефонного типа.

haz de telegrafía armónica

Conjunto de circuitos de *telegrafía armónica* que ocupan simultáneamente un mismo *canal de tipo telefónico*.

Gruppe von
Wechselstromtelegrafieleitungen
fascio di circuiti in telegrafia armonica
.....
wiązka kanałów telegrafii
rozmównopasmowej
tontelegrafförbindelse

721-11-24

isochronisme par paquets
isochronisme interrompu

Méthode de transmission pouvant être appliquée lorsque le débit de la voie de transmission est supérieur au débit d'entrée, et selon laquelle les *éléments binaires* à transférer sont transmis au débit de la voie, le transfert étant interrompu régulièrement de manière à obtenir le débit moyen requis; les interruptions ont toujours une durée multiple de celle des *éléments numériques*.

bündelweise isochron
isocronismo a pacchetto.....
izochronizm przerywany
skurisokronism**burst isochronous**

A transmission process which may be used when the transmission channel rate is higher than the input *binary rate*. The *binary digits* being transferred are signalled at the digit rate of the channel and the transfer is interrupted at intervals in order to produce the required mean binary rate. The interruption is always for an integral number of digits periods.

изохронная передача пачками

Метод передачи, который может быть применен в тех случаях, когда скорость в канале передачи выше входной *двоичной скорости*. Пересылаемые *биты* передаются со скоростью цифровых сигналов в канале, при этом передача периодически прерывается с целью получения требуемой средней скорости. Прерывание всегда кратно длительности символа.

isocronismo por paquetes
isocronismo interrumpido

Método de transmisión que podrá usarse cuando la velocidad del canal de transmisión es superior a la *velocidad binaria* de la señal de entrada. Los *elementos binarios* a transmitir son señalizados a la velocidad dictada por el canal de transmisión y la transferencia es interrumpida a intervalos hasta conseguir la velocidad binaria media requerida. Las interrupciones son siempre números enteros de periodos de los elementos numéricos.

721-11-25

télégraphie quadruplex

Télégraphie assurant la transmission simultanée et indépendante de deux *messages* dans chaque direction sur un seul *circuit télégraphique*.

Quadruplexsystem
sistema quadruplex
quadruplex systeem
system poczwórny
kvadruplexsystem**quadruplex system**

A system of *telegraphy* arranged for the simultaneous independent transmission of two *messages* in each direction over a single *telegraph circuit*.

система квадруплекс

Система *телеграфирования*, обеспечивающая одновременную и независимую передачу двух *сообщений* в каждом направлении по одному *телеграфному каналу*.

telegrafia cuádruplex

Sistema de *telegrafía* que asegura la transmisión simultánea e independiente de dos *mensajes* en cada dirección sobre un único *circuito telegráfico*.

721-11-26

multiplex télégraphique

Qualifie ou désigne une installation dans laquelle une voie de transmission commune est divisée en plusieurs *voies télégraphiques* individuelles pouvant chacune transmettre un *signal télégraphique* indépendant dans le même sens.

Telegrafenmultiplex
multiplex telegrafico.....
krotnica telegraficzna
telegrafmultiplex**telegraph multiplex**

Designating or pertaining to an installation in which a common transmission channel is divided into several individual *telegraph channels* each capable of transmitting a *telegraph signal* independently in the same direction.

телеграфный мультиплексор

Определяет или обозначает установку, в которой общий канал передачи делится на несколько индивидуальных *телеграфных каналов*, каждый из которых способен передавать независимый *телеграфный сигнал* в одном и том же направлении.

721-11-26

múltiplex telegráfico

Designa o califica una instalación en la que un canal de transmisión común es dividido en varios *canales telegráficos* individuales capaz cada uno de transmitir una *señal telegráfica* independiente en el mismo sentido.

721-11-27

télégraphie multiplex à caractères entrelacés

Télégraphie à multiplexage temporel dans le temps dans laquelle on transmet sur la voie commune les *éléments de signal* de chaque *caractère* provenant tour à tour de chacune des voies indépendantes sans séparer les éléments d'un même *signal de caractère*.

zeichenverschachtelte Telegrafie
multiplex telegrafico per carattere

.....
telegrafia z przeplotem znaków
teckenindeldad multiplextelegrafi

character interleaved telegraphy

Time-division *multiplex telegraphy* in which *characters* are transmitted sequentially on a common channel, the characters coming from each independent channel in turn without separation of the *unit elements* of each character.

телеграфирование с чередованием знаков

Мультиплексное телеграфирование с временным разделением каналов, при котором *знаки* передаются последовательно по общему каналу ; при этом знаки поступают из каждого независимого канала без разделения *единичных элементов* каждого знака.

telegrafia múltiplex con caracteres entrelazados

Telegrafia multiplex por división en el tiempo en la que sobre un canal común son transmitidos secuencialmente los *elementos de señal* de cada *carácter*, procedentes turno a turno de cada uno de los canales independientes, sin separación entre los elementos unitarios de cada carácter.

721-11-28

télégraphie multiplex à moments entrelacés

Télégraphie à multiplexage temporel dans laquelle on transmet sur la voie commune les *éléments de signal* de chaque *caractère* en les séparant par des éléments de signal appartenant à d'autres caractères provenant de voies différentes.

bitverschachtelte Telegrafie
multiplex telegrafico per bit

.....
telegrafia z przeplotem bitów
bitindeldad multiplextelegrafi

bit-interleaved telegraphy

Time-division *multiplex telegraphy* in which the *signal elements* of each *character signal* are transmitted on the common channel separated by signal elements belonging to other *characters* coming from different channels.

телеграфирование с чередованием битов

Мультиплексное телеграфирование с временным разделением каналов, при котором *элементы сигнала* каждого *сигнала знака* передаются по общему каналу с их разделением элементами сигнала, относящимися к другим *знакам*, поступающим из других каналов.

telegrafia múltiplex con momentos entrelazados

Telegrafia multiplex por división en el tiempo en la que los *elementos de señal* de cada señal de *carácter* son transmitidos sobre un canal común separados por elementos de señal pertenecientes a otros caracteres que provienen de canales diferentes.

721-11-29

télégraphie Baudot

Télégraphie synchrone, en général *multiplex à caractères entrelacés*, faisant usage de l'*alphabet télégraphique international N° 1*.

Baudot-Telegrafie
telegrafia Baudot
Baudot-telegrafie
system Baudota
Baudot-telegrafi

Baudot telegraphy

Synchronous telegraphy, generally a *character interleaved telegraphy*, using the *International Telegraph Alphabet N° 1*.

система телеграфирования Бодо

Синхронное телеграфирование, обычно телеграфирование с чередованием знаков, с использованием международного телеграфного алфавита N° 1.

telegrafia Baudot

Telegrafia síncrona, generalmente *multiplex con caracteres entrelazados*, que utiliza el *Alfabeto Telegráfico Internacional N° 1*.

721-11-30

radiotélégraphie Van Duuren
TOR (abréviation)

Radiotélégraphie à correction d'erreurs par détection et répétition, en général à multiplexage temporel à deux ou quatre voies, faisant usage du code Van Duuren.

Notes.

1 — Les caractéristiques essentielles du procédé sont fixées par la recommandation 342 du CCIR qui définit aussi les notions spécifiques à ce procédé.

2 — Le sigle TOR vient de "Teleprinting Over Radiocircuits".

Van Duuren radiotelegraph system
TOR (abbreviation)

A radiotelegraphy error detecting and feedback system in general a time-division multiplex assembling two or four channels using the Van Duuren code.

Notes.

1 — The main characteristics of the system are defined in CCIR Recommendation 342, which also defines concepts specific to this procedure.

2 — TOR is for "Teleprinting Over Radiocircuits".

радиотелеграфная система Ван Дюрена
система TOP

Радиотелеграфная система с обнаружением и обратной связью, как правило, с временным разделением каналов, объединяющая два или четыре канала с использованием кода Ван Дюрена.

Примечания.

1 — Основные характеристики, а также специфические понятия этой системы определяются в Рекомендации 342 МККР.

2 — Сокращение TOP означает телеграфирование по радиоканалам ("TOR = Teleprinting over Radiocircuits").

radiotelegrafia Van Duuren

Sistema de radiotelegrafia con corrección de errores por detección y repetición, generalmente multiplex por división en el tiempo de dos o cuatro canales, que usa el código Van Duuren.

Notas.

1 — Las principales características del sistema están definidas por la Recomendación 342 del CCIR, que también define conceptos específicos de este procedimiento.

2 — Las siglas T.O.R. vienen de : "Teleprinting Over Radiocircuits".

van-Duuren-Funktelegrafiesystem
sistema radiotelegrafico di Van Duuren
Van-Duuren-radiotelegrafiesysteem
system radiotelegraficzny Van Duurena
van Duuren-radiotelegrafi

721-11-31

télégraphie à déplacement de fréquence

Télégraphie par modulation de fréquence dans laquelle chaque état significatif est représenté, en régime établi, par un signal sinusoïdal de fréquence spécifiée.

frequency shift telegraphy
frequency shift keying
FSK (abbreviation)

Telegraphy by frequency modulation in which each significant condition is represented under steady-state conditions by a sinusoidal signal of specified frequency.

телеграфирование с частотной модуляцией

Телеграфирование с помощью частотной модуляции, при котором каждое значащее состояние представлено в установившемся режиме синусоидальным сигналом определенной частоты.

telegrafia con desplazamiento de frecuencia

Telegrafia por modulación de frecuencia en la que cada estado significativo está representado, en régimen estable, por una señal sinusoidal de frecuencia especificada.

Frequenzumtastungstelegrafie
telegrafia a modulazione di frequenza
frequentiemodulatie-telegrafie
telegrafia z kluczowaniem częstotliwości
frekvensskiftstelegrafi

721-11-32

télégraphie duplex à quatre fréquences

Télégraphie à déplacement de fréquence où chacune des quatre combinaisons possibles des *éléments de signal* de deux *voies télégraphiques* est représentée par un signal de fréquence distincte.

Note. — La télégraphie duplex à quatre fréquences est utilisée en radiotélégraphie.

**four-frequency duplex telegraphy
twinplex (USA)**

Frequency-shift telegraphy in which each of the four possible combinations of *signal elements* corresponding to two *telegraph channels* is represented by a separate frequency.

Note. — Four-frequency duplex telegraphy is used in radiotelegraphy.

четырёхчастотное дуплексное телеграфирование

Телеграфирование с частотной модуляцией, при котором каждая из четырех возможных комбинаций *элементов сигнала*, соответствующих двум *телеграфным каналам*, представлена отдельной частотой.

Примечание. — Четырёхчастотное дуплексное телеграфирование применяется в радиотелеграфии.

telegrafia dúplex con cuatro frecuencias

Telegrafia con desplazamiento de frecuencia en la que cada una de las cuatro posibles combinaciones de *elementos de señal* de los dos *canales telegráficos* está representado por una señal de frecuencia distinta.

Nota. — La telegrafia dúplex con cuatro frecuencias se usa en radiotelegrafia.

Vierfrequenz-Duoplextelegrafie

telegrafia duplex a quattro frequenze

.....

telegrafia dwukrotna

czteroczestotliwosciowa ; twinpleks

fyrfrekvensduoplextelegrafi

721-11-33

**télégraphie à enregistrement de signaux
télégraphie sans traduction automatique**

Télégraphie selon laquelle les signaux reçus sont enregistrés automatiquement en vue de leur *traduction* ultérieure par un opérateur.

signal recording telegraphy

Telegraphy in which the received signals are recorded automatically for subsequent *translation* by an operator.

телеграфирование с записью сигналов

Телеграфирование, при котором принимаемые сигналы автоматически записываются для последующей расшифровки оператором.

telegrafia con registro de señales

Telegrafia en la que las señales recibidas son registradas automáticamente para su posterior *traducción* por un operador.

Umsetzungstelegrafie

telegrafia a registrazione

telegrafie met signaalopslag

system telegraficzny rejestracyjny

registrerande telegrafi

721-11-34

fonctionnement en local

Utilisation d'un *terminal* sans transmettre de signaux en ligne, par exemple pour enregistrer un *message* à transmettre ultérieurement à cadence automatique.

in-local

Operating a *terminal* without transmitting signals to line, e.g. to produce a record of a *message* to be transmitted at automatic speed at a later time.

работа в местном режиме

Использование оконечной установки без передачи сигналов в линию, например, для записи сообщения, которое будет передано позднее в автоматическом режиме.

funcionamiento en local

Utilización de un *terminal* sin transmitir señales de línea, por ejemplo, grabar un mensaje que será transmitido posteriormente a una velocidad automática.

Lokalbetrieb

funzionamento in locale

lokaal (bedrijf)

praca lokalna

lokalskrift

721-11-35

retransmission automatique

Emission automatique, avec un retard généralement court, de signaux préalablement reçus et enregistrés.

automatic retransmission

The automatic transmission, usually after a short delay, of signals previously received and recorded.

автоматический переприем

Автоматическая передача ранее принятых и записанных сигналов, обычно после кратковременной задержки.

retransmisión automática

Transmisión automática, generalmente después de un corto retardo, de señales previamente recibidas y registradas.

automatische Weitersendung
ritrasmissione automatica
automatische zendherhaling
retransmisja automatyczna
automatisk återutsändning

721-11-36

télégraphie à impression

Télégraphie alphabétique dans laquelle les *signaux de caractère* reçus sont traduits automatiquement sous forme de *caractères imprimés*.

printing telegraphy

Alphabetic telegraphy in which the received *character signals* are automatically recorded as printed *characters*.

буквопечатающая телеграфия

Алфавитная телеграфия, в которой принимаемые сигналы знака автоматически воспроизводятся в виде печатных знаков.

telegrafía con impresión

Telegrafía alfabética en la que las *señales de carácter* recibidas son registradas automáticamente como *caracteres* de impresión.

Drucktelegrafie ; Schreibtelegrafie
telegrafia a stampa
telegrafie met afdrukken
system telegraficzny drukujący
fjærskrift

721-11-37

télégraphie à mosaïque**télégraphie par décomposition des signaux**

Télégraphie alphabétique dans laquelle chaque *caractère* est représenté sous forme d'une mosaïque d'éléments d'impression à chacun desquels correspond un *élément de signal*.

mosaic telegraphy

Alphabetic telegraphy in which the *characters* are formed as mosaics made up from units transmitted as individual *signal elements*.

мозаичная телеграфия

Алфавитная телеграфия, в которой знаки представлены в виде мозаики, составленной из частей, передаваемых в виде отдельных элементов сигнала.

telegrafía con mosaico**telegrafía por descomposición de señales**

Telegrafía alfabética en la que cada *carácter* está representado por un mosaico de elementos de impresión, a cada uno de los cuales corresponde un *elemento de señal* individual.

Mosaiktelegrafie
telegrafia a mosaico
mozaiktelegrafie
telegrafia mozaikowa
mosaiktelegrafi

721-11-38

télégraphie Hell

Télégraphie à mosaïque utilisant un *code télégraphique* selon lequel chaque *caractère* est représenté par un nombre fixe d'*éléments unitaires*. Les caractères sont formés à la réception, à l'aide d'une hélice d'inscription tournante, constamment encrée et mise en contact avec une bande de papier mobile par une lame d'inscription commandée par des *éléments de signal* télégraphique.

Hell system**Hellschreiber system**

A form of *mosaic telegraphy* using a *telegraph code* in which each *character* is represented by a fixed number of *unit elements*. The forming of the received characters is accomplished by a rotating spiral, continuously inked, being brought into contact with a travelling paper tape under the control of the *signal elements*.

Hellschreibersystem
telegrafia Hell
Hell-systeem
system telegraficzny Hella
Hell-telegrafi

721-11-38

система Хелла

Мозаичная телеграфия, использующая телеграфный код, в котором каждый знак представлен определенным числом единичных элементов. На приеме знаки формируются с помощью непрерывно вращающейся красящей спирали, момент соприкосновения которой с движущейся бумажной лентой определяется принимаемыми элементами сигнала.

telegrafia Hell

Forma de *telegrafia con mosaico* que usa un *código telegráfico* en el que cada *carácter* se representa por un número fijo de *elementos unitarios*. Los caracteres se forman en la recepción con la ayuda de una espiral giratoria, constantemente entintada, y puesta en contacto con una banda de papel móvil bajo supervisión de los *elementos de señal*.

721-11-39

signal composite (isochrone)

Signal *isochrone* obtenu par combinaison des signaux provenant des voies dérivées en *multiplexage temporel*.

aggregate (isochronous) signal

The *isochronous* signal produced by combining signals from the derived channel of a time-division *multiplex*.

групповой (изохронный) сигнал

Изохронный сигнал, получаемый комбинированием сигналов из всех индивидуальных каналов системы с временным разделением каналов.

señal compuesta (isocrona)

Señal *isócrona* producida por la combinación de señales procedentes de los canales de transmisión derivados de un *multiplex* temporal.

zusammengefügtes Signal (isochrones)

segnale aggregato
geaggregeerd (isochroon) signaal
sygnał złożony (izochroniczny)
isokronsignal

721-11-40

signal composite équilibré

Signal composite comprenant un nombre égal d'éléments de chaque *état significatif*.

balanced aggregate signal

An *aggregate signal* containing an equal number of elements of each *significant condition*.

сбалансированный групповой сигнал

Групповой сигнал, содержащий равное число элементов каждого значащего состояния.

señal compuesta equivalente

Señal compuesta que contiene el mismo número de elementos en cada *estado significativo*.

gewichtetes zusammengefügtes Signal

segnale aggregato bilanciato
gebalanceerd geaggregeerd signaal
sygnał złożony zrównoważony
balanserad isokronsignal

721-11-41

débit binaire cumulé d'un multiplex

En *multiplexage temporel*, *débit binaire* égal à la somme des débits binaires dont peut disposer l'utilisateur dans les voies dérivées et au débit des bits additionnels nécessaires dans chaque trame du multiplex.

multiplex aggregate bit rate

That bit rate in a time-division *multiplex* which is equal to the sum of the derived channel *binary rates* available to the user plus the rate of the overhead bits required in each frame of the multiplex.

групповая скорость передачи битов

Скорость передачи битов в системе с *временным разделением каналов*, равная сумме скоростей передачи битов индивидуальных каналов, доступных пользователю, и скорости передачи дополнительных битов, необходимых в каждом цикле.

velocidad binaria acumulada de un multiplex

Velocidad binaria en un *multiplex* temporal y que es igual a la suma de las velocidades binarias de los canales derivados de los que puede disponer el usuario más la velocidad binaria de los bits adicionales necesarios en cada trama del multiplex.

Multiplex-

-Gesamtübertragungsgeschwindigkeit
velocità di bit aggregata

.....
szybkość transmisji sygnału zbiorczego
sammansatt bitrat

721-11-42

cycle de caractère

En *multiplexage temporel*, période au cours de laquelle chaque voie dérivée a effectué la transmission complète d'un *signal de caractère* sur la voie commune.

Zeichen-Zyklus
ciclo di carattere
karaktercyclus
cykl znakowy
teckencykel

character cycle

The period in which each derived channel of a time-division *multiplex* has completed one *character* in the common channel.

цикл знака

Время, в течение которого каждый индивидуальный канал системы с *временным разделением каналов* производит полную передачу одного знака по общему каналу.

ciclo de carácter

Periodo que tarda cada canal derivado de un *multiplex* temporal en completar un *carácter* en el canal de transmisión común.

721-11-43

synchronisme élémentaire

En *transmission synchrone*, état dans lequel un élément de la *trame temporelle* coïncide exactement avec un élément du signal reçu.

Schrittsynchronismus
sincronismo base
synchroniciteit van elementen
synchronizm elementów
elementsynkronism

element synchronism

In *synchronous transmission*, the condition in which an element of the local *time scale* coincides completely with a received *signal element*.

синхронизм элементов

При *синхронной передаче* - состояние, при котором элемент местной *временной шкалы* полностью совпадает с принятым *элементом сигнала*.

sincronismo elemental

En *transmisión sincrónica*, estado en el que un elemento de la *trama temporal* local coincide exactamente con un *elemento de señal* recibido.

721-11-44

synchronisation élémentaire

Action consistant à régler le *synchronisme élémentaire*.

Schrittsynchronisierung
sincronizzatore base
synchroniseren van elementen
synchronizacja elementów
elementsynkronisering

element synchronization

The action of adjustment of *element synchronism*.

синхронизация элементов

Действие, заключающееся в настройке *синхронизма элементов*.

sincronización elemental

Acción de ajuste del *sincronismo elemental*.

721-11-45

élément de synchronisation

Élément binaire utilisé pour la synchronisation des *caractères* ou *blocs*.

Synchronisationsbit
bit di sincronizzazione
synchronisatiebit
bit synchronizacyjny
synkroniseringsbit

synchronization bit

A *binary digit* which is used for synchronization of *characters* or *blocks*.

бит синхронизации

Бит, используемый для синхронизации *знаков* или *блоков*.

elemento de sincronización

Elemento binario usado para la sincronización de los caracteres o bloques.

721-11-46

correction de synchronisme

Moyen par lequel un récepteur de *transmission synchrone* est maintenu en correspondance de phase avec l'émetteur.

Synchronkorrektur
correzione di sincronismo
synchrone correctie
korekcja synchronizacji
synkronisering

synchronous correction

A method by which the receiver of a *synchronous transmission* system is kept in a designed phase relationship with the transmitter.

721-11-46

коррекция синхронизма

Метод, с помощью которого приемник синхронной системы передачи удерживается в заданном фазовом положении по отношению к передатчику.

corrección de sincronismo

Método mediante el cual el receptor de un sistema de *transmisión síncrona* se mantiene en una correspondencia de fase con el emisor.

721-11-47

signal de correction (de synchronisme)

Signal spécial utilisé pour commander la *correction de synchronisme* en *transmission synchrone*.

correction signal

A special signal used for *synchronous correction* in a *synchronous transmission* system.

сигнал коррекции (синхронизма)

Специальный сигнал, используемый для *коррекции синхронизма* в системе синхронной передачи.

señal de corrección (de sincronismo)

Señal especial usada para dirigir la *corrección de sincronismo* en un sistema de *transmisión síncrona*.

Korrektursignal
segnale di correzione
correctiesignaal
sygnał korekcji synchronizacji
synkroniseringssignal

721-11-48

correction sans signaux spéciaux

Correction de synchronisme assurée, sans *signal de correction* de synchronisme, par la position des instants caractéristiques de la *restitution* des signaux représentant le *message*.

correction from signals

Synchronous correction ensured without correcting signals by the position of the characteristic instants of *restitutions* of *message* signals.

коррекция по принимаемому сигналу**коррекция без специального сигнала**

Коррекция синхронизма, обеспечиваемая без сигнала *коррекции синхронизма* по положению характеристических моментов *восстановления сигналов сообщения*.

corrección sin señales especiales

Corrección de sincronismo asegurada, sin *señales de corrección* de sincronismo, por la posición de los instantes característicos de las *restituciones* de las señales de *mensajes*.

Korrektur durch Signale
sincronismo intrinseco
correctie uit signalen
korekcja synchronizacji na podstawie
sygnału odebranego

.....

721-11-49

relation de phase

En *transmission synchrone*, phase relative entre l'appareil récepteur et les signaux à l'arrivée, ou entre l'appareil récepteur et l'appareil émetteur.

phase relationship

In *synchronous transmission*, the relative phase of receiving apparatus and incoming signals, or receiving and sending apparatus.

фазовое соотношение

При *синхронной передаче* - относительное положение фазы приемного аппарата и входящих сигналов, либо приемного и передающего аппаратов.

relación de fase

En *transmisión síncrona*, fase relativa entre el aparato receptor y las señales de llegada ; o entre el aparato receptor y el aparato emisor.

Phasenbeziehung
relazione di fase
fasebetrekking
położenie fazy względne
fasförhållande

721-11-50

(état de) caractère en phase

Etat dans lequel un *cycle de caractère* de la *trame temporelle* locale coïncide exactement avec un cycle de caractère du signal reçu de sorte que tout *caractère* transmis par le *signal composite isochrone* soit reçu sur la voie dérivée correcte.

Zeichen in Phase
carattere in fase
karakter-in-fase
zsynfazowanie znaków
tecken i fas

character in phase

The condition in which a *character cycle* of the local *time-scale* coincides completely with a character cycle of the received signal so that each *character signal* of the *aggregate isochronous signal* transmitted on a particular channel is received on the correct derived channel.

знак в фазе

Состояние, при котором *цикл знака* местной *временной шкалы* полностью совпадает с циклом знака принятого сигнала, при этом каждый *знак группового изохронного сигнала*, переданный по определенному каналу, будет принят в соответствующем индивидуальном канале.

(estado de) carácter de fase

Estado en el que un *ciclo de carácter* de la *trama temporal* local coincide completamente con un ciclo de carácter de la señal recibida de manera que, toda señal de *carácter* transmitida por la *señal compuesta isócrona* en un canal de transmisión particular, sea recibida sobre el correcto canal derivado.

721-11-51

sous-voie

En *multiplexage temporel*, voie de transmission dont la *cadence brute de transfert* des *caractères* est un sous-multiple de la cadence normale.

Teilkanal ; Unterkanal
canale sottomultiplo
subkanaal ; deekanaal
podkanał
delkanal

sub-channel

A transmission channel obtained by time-division and which is allocated a submultiple of an *actual character transfer rate* of a standard channel.

подканал

Однонаправленный канал передачи, полученный временным разделением и имеющий скорость, которая составляет часть *фактической скорости передачи знаков* стандартного канала.

subcanal

Canal de transmisión obtenido por división temporal y cuya *cadencia bruta de transferencia* de *caracteres* es un submúltiplo de la cadencia nominal.

721-11-52

(état de) sous-voie en phase

Etat dans lequel un *caractère* émis sur une *sous-voie* déterminée parvient sur la sous-voie correspondante à la réception.

.....
canale sottomultiplo in fase
fasetransmissie via subkanaal
zsynfazowanie podkanałów
delkanalfas

sub-channel phase transmission

The condition in which a *character* transmitted on a particular *sub-channel* is received on the correct sub-channel.

передача с фазированием подканалов

Состояние, при котором *знак*, переданный по определенному *подканалу*, принимается по соответствующему подканалу.

(estado de) subcanal de fase

Estado en el que un *carácter* transmitido en un *subcanal* determinado es recibido por el subcanal correcto en la recepción.

721-11-53

orientation

1. En *transmission synchrone*, différence de phase systématique dans la position d'un organe de l'appareil récepteur par rapport à la position de l'organe correspondant de l'appareil émetteur pour tenir compte du temps de propagation des signaux ou des délais de réponse des organes récepteurs.

2. Rotation d'un certain angle de la position de repos de l'arbre à cames d'un appareil récepteur en vue d'améliorer sa *marge*.

orientation

1. In *synchronous transmission*, systematic phase difference between the position of the receiving distributor and the position of the transmitting distributor, in order to take into account the propagation time of the signals or delays in the response of the receiving device.

2. Angular rotation of the rest position of the camsleeve of a receiver, with a view to improve its *margin*.

смещение фазы

1. При *синхронной передаче* - это систематическая разность фазовых положений приемного и передающего распределителей с учетом времени прохождения сигналов и задержки в ответах приемного устройства.

2. Угловое смещение кулачковой муфты приемного распределителя от исходного состояния с целью улучшения его *исправляющей способности*.

orientación

1. En *transmisión síncrona*, diferencia de fase sistemática en la rotación de un órgano del aparato receptor respecto a la rotación del órgano correspondiente del aparato emisor, que permite tener en cuenta el tiempo de propagación de las señales o los retardos de respuesta de los órganos receptores.

2. Rotación angular de la posición de reposo del árbol de levas de un receptor con intención de mejorar su *margen* de recepción.

**Orientierung
orientamento
oriëntatie
przesunięcie fazy
faslåge**

721-11-54

plage d'orientation

Limite dans un sens et dans l'autre de l'*orientation* compatible avec une restitution correcte des signaux.

orientation range

Limits in either direction of the *orientation* compatible with the correct translation of signals.

диапазон смещений фазы

Пределы *смещения фазы* в каждом направлении, обеспечивающие правильный прием сигналов.

margen de orientación

Límites en uno y otro sentido de la *orientación* compatibles con una recepción correcta de las señales.

**Orientierungsbereich
limiti di orientamento
oriëntatiegebied
tolerancja przesunięcia fazy
faslågesvidd**

721-11-55

secteur (de multiplex)

Ensemble des organes qui sont affectés en propre à une des voies dérivées en *multiplexage temporel*.

sector

The part of equipment permanently associated with one of the derived channels provided by a time-division *multiplex*.

сектор

Часть оборудования системы с *временным разделением каналов*, постоянно связанная с одним из индивидуальных каналов.

sector (de múltiplex)

Órganos del equipo asignados permanentemente a uno de los canales de transmisión derivados de un *múltiplex* temporal.

**Sektor
settore
sektor
sektor
sektor**

721-11-56

état de repos (d'un circuit)

Etat qui caractérise le circuit dans une communication établie lorsqu'aucune transmission n'a lieu.

**Freizustand der Leitung
condizione di riposo
circuit in vrije toestand
stan spoczynkowy łącza
vilotillstånd**

idle circuit condition

The characteristic state of the circuit in an established connection when no transmission takes place.

исходное состояние канала

Состояние, характеризующее канал при установленном соединении, когда он свободен от какой-либо передачи.

estados de reposo (de circuitos)

Estado que caracteriza al circuito, en una comunicación establecida, cuando no tiene lugar ninguna transmisión.

721-11-57

**état de repos intercalaire entre les caractères
condition de repos intercalaire entre les caractères**

Dans une *transmission de données* dépourvue de génération de rythme, état distinctif existant momentanément entre deux transferts successifs de *caractères de données*.

**Ruhezustand zwischen Zeichen
condizione di riposo fra caratteri
rusttoestand tussen karaktertransport
spoczynek międzyznakowy
teckenlucketillstånd**

inter-character rest condition

In a *data transmission* without a clock, the distinctive condition which exists for the period of time between two successive transfers of *data characters*.

состояние покоя между знаками

При *передаче данных* без синхронизации - отличительное состояние, наступающее между двумя последовательными передачами *знаков данных*.

**estado de reposo intercalado entre caracteres
condición de reposo intercalado entre caracteres**

En una *transmisión de datos* desprovista de reloj, estado diferenciado que existe momentáneamente entre dos transferencias sucesivas de *caracteres de datos*.

SECTION 721-12 - APPAREILS DE TÉLÉGRAPHIE ET DE TRANSMISSION DE DONNÉES

SECTION 721-12 - TELEGRAPH AND DATA TRANSMISSION EQUIPMENTS

РАЗДЕЛ 721-12 - ТЕЛЕТРАФНАЯ АППАРАТУРА И АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

SECCIÓN 721-12 - APARATOS DE TELEGRAFÍA Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS

721-12-01

installation d'abonné

Ensemble des lignes, postes *terminaux* principaux et supplémentaires, commutateur privé, organes de manoeuvre et autres appareils qui se trouvent dans les locaux de l'abonné.

**Teilnehmereinrichtung
installazione terminale (d'abbonato)
abonnee-installatie
instalacja abonencka
abonentutrustning**

subscriber's installation

The lines, the *terminals* and any extension, private exchange, control units and any other equipment located at the subscriber's premises.

абонентская установка

Совокупность линий, терминалов и любого вспомогательного оборудования, частного коммутатора, управляющих устройств и другого оборудования, расположенного в помещениях абонента.

instalación de abonado

Conjunto de líneas, *terminales* principales o supletorios, centrales privadas, unidades de control y cualquier otro aparato que se encuentra en los locales del abonado.

721-12-02

terminal (télégraphique)

Désigne ou qualifie un ensemble d'appareils connectés à l'extrémité d'une *ligne de rattachement* ou d'un *circuit télégraphique* à partir desquels on peut établir ou recevoir des communications ou bien enregistrer et retransmettre des signaux, et qui peut être identifié séparément.

(Telegrafen-)Endstelle
terminale telegrafico
(telegraaf) eindstation
urządzenie końcowe (telegraficzne) ; stacja
(telegraficzna)
terminal

(telegraph) terminal

Pertaining to or designating equipments connected to the end of a *subscriber's line* or *telegraph circuit*, which can either establish or receive calls, or store and retransmit signals, and which can be uniquely identified.

(телеграфное) оконечное оборудование терминал

Обозначает или определяет совокупность устройств, подключенных к окончанию *абонентской линии* или *телеграфного канала* и обеспечивающих установление соединений, прием вызовов или запись и переприем сигналов, а также имеющих однозначную идентификацию.

terminal (telegráfico)

Designa o califica un conjunto de aparatos conectados en el extremo de una *línea de abonado* o *circuito telegráfico*, que pueden recibir o establecer comunicaciones o bien almacenar y retransmitir señales, y que pueden ser identificados de forma separada.

721-12-03

terminal (de données)**équipement terminal de traitement de données****ETTD (abréviation)**

Unité fonctionnelle d'une *station de données* comprenant une *source de données*, un *collecteur de données* et dirigeant le transfert d'informations.

Datenendeinrichtung (DEE)
terminale ; DTE
apparatuur voor een data-eindstation
urządzenie końcowe teledancyjne
dataterminal

data terminal equipment**DTE (abbreviation)**

The functional unit of a *data station* that serves as a *data source*, a *data sink* or both and provides for the control of data transfer to be performed.

оконечное оборудование данных**ООД (сокращение)**

Функциональный блок *оконечной установки данных*, служащий *источником данных*, *получателем данных* или тем и другим и обеспечивающий управление передачей данных.

terminal (de datos)**equipo terminal de tratamiento de datos**

Unidad funcional de una *estación de datos* que hace de *fuentes de datos*, *colector de datos* o ambos, y que proporciona el control de la transferencia de datos a realizar.

721-12-04

terminal en mode paquet

Terminal de données qui peut commander, former, émettre et recevoir des paquets.

paketfähige Endeinrichtung
terminale a pacchetto
eindstation met
pakketontvangstmogelijkheid
urządzenie końcowe pakietowe
datapaketsterminal

packet mode terminal

A *data terminal equipment* which can control, format, transmit and receive packets.

пакетный терминал**оконечное оборудование пакетного типа**

Оконечное оборудование данных, способное управлять пакетами, формировать, передавать и принимать пакеты.

terminal en modo paquete

Equipo terminal de tratamiento de datos que puede controlar, formatear, transmitir y recibir paquetes de datos.

721-12-05

terminaison (de circuit de données)
équipement de terminaison du circuit de données
ETCD (abréviation)

Unité fonctionnelle, entre un *terminal de données* et la ligne, qui établit une connexion, la maintient et y met fin, et qui assure les fonctions nécessaires au *transcodage* ou à la conversion des signaux.

data circuit terminating equipment
DCE (abbreviation)

Functional unit, between a *data terminal equipment* and the line, that establishes, maintains and releases a connection and provides those functions necessary for any *code conversion* or signal conversion.

аппаратура окончания канала данных
АКД (сокращение)

Функциональный блок между *оконечным оборудованием данных* и линией, который устанавливает, поддерживает и разъединяет соединение, а также обеспечивает функции, необходимые для преобразования кода или преобразования сигналов.

terminación (de circuito de datos)
equipo de terminación de circuito de datos

Unidad funcional situada entre un equipo terminal de tratamiento de *datos* y la línea que establece, mantiene y libera una conexión, y que asegura las funciones necesarias para la conversión de código o la conversión de señales.

Datenübertragungseinrichtung (DÜE)
terminazione di rete ; DCE

.....
urządzenie zakończenia łącza teledacyjnego
dataledningsterminal

721-12-06

appareil terminal sur le réseau

Terminaison de circuit de données particulière, utilisée lorsque le *circuit de données* fait partie d'un réseau spécialisé.

network termination unit

The form of *data circuit terminating equipment* used when the *data circuit* is provided in a specialized *data network*.

блок окончания сети

Вид *аппаратуры окончания канала данных*, используемый в том случае, когда *канал данных* обеспечивается специализированной сетью данных.

aparato terminal sobre la red

Tipo particular de equipo de *terminación de circuito de datos*, usado cuando el *circuito de datos* forma parte de una red especializada.

Netzabschlußeinheit

terminazione di rete
eindstation van een netwerk
urządzenie zakończenia sieciowego
dataätsterminal

721-12-07

station de données

Ensemble composé d'un *terminal de données*, d'une *terminaison de circuit de données* et de leur *jonction* commune.

data station
terminal installation for data transmission

An assembly comprising a *data terminal equipment*, a *data circuit terminating equipment* and their common *interface*.

оконечная установка данных
оконечная установка для передачи данных

Совокупность *оконечного оборудования данных*, *аппаратуры окончания канала данных* и их общего *стыка*.

estación de datos
instalación terminal para transmisión de datos

Conjunto compuesto de un equipo terminal de tratamiento de *datos*, un equipo de *terminación de circuito de datos* y su *interfase* común.

Datenstation ; Endstelleneinrichtung für

Datenübertragung
installazione terminale per dati
datastation
stacja teledacyjna
datastation

721-12-08

source de données

Dispositif qui fournit les *données* introduites dans une *liaison de données*.

data source

A device that provides the *data* that enters into a *data link*.

источник данных

Устройство, которое вырабатывает *данные*, вводимые в *звено данных*.

Datenquelle
sorgente dati
databron
źródło danych
datakäälla

721-12-08	fuelle de datos Dispositivo que proporciona los <i>datos</i> que entran en un <i>enlace de datos</i>.	
721-12-09	collecteur de données Dispositif qui reçoit les <i>données</i> provenant d'une <i>liaison de données</i>. data sink A device that receives <i>data</i> from a <i>data link</i>. получатель данных Устройство, которое принимает <i>данные</i>, поступающие из звена <i>данных</i>. colector de datos Dispositivo que recibe los <i>datos</i> procedentes de un <i>enlace de datos</i>.	Datensenke ricevitore dati databestemming ujście danych datamottagare
721-12-10	modem Ensemble d'un modulateur à l'émission et d'un démodulateur à la réception combinés dans un même appareil. <i>Note.</i> — Le mot modem est la contraction de "modulateur-démodulateur". modem An assembly comprising a modulator and a demodulator combined in the same piece of equipment. модем Совокупность модулятора на передающем конце и демодулятора на приемном конце, объединенных в одной аппаратуре. modem Conjunto que comprende un modulador para emisión y un demodulador para recepción combinados en un mismo aparato.	Modem modem modem modem modem
721-12-11	jonction interface Frontière entre deux unités fonctionnelles où sont spécifiées les caractéristiques mécaniques d'interconnexion, les caractéristiques des signaux échangés et les caractéristiques fonctionnelles des circuits d'interconnexion. interface A shared boundary between two functional units defined by common physical interconnection characteristics, signal characteristics and functional characteristics of the interchange circuits. стык Граница между двумя функциональными блоками, определяемая общими физическими характеристиками взаимного соединения, характеристиками сигналов и функциональными характеристиками цепей стыка. interface interfaz Frontera común entre dos unidades funcionales definida por las características de interconexión mecánicas, las características de las señales intercambiadas y las características funcionales de los circuitos de interconexión.	Schnittstelle interfaccia interface стык ; interfejs gränssnitt
721-12-12	(spécification de) jonction (spécification d') interface Spécification des caractéristiques des connexions, des caractéristiques des signaux et des caractéristiques fonctionnelles à une <i>jonction</i>. interface (specification) A specification of the common physical interconnection characteristics, signal characteristics and functional characteristics at an <i>interface</i>.	Schnittstellenbeschreibung specifiche di interfaccia koppelvlak (specificatie) ; interface (specificatie) parametry styku ; parametry interfejsu gränssnittsspecifikation

721-12-12	стык (технические требования) Технические требования к общим физическим характеристикам взаимного соединения, характеристикам сигналов и функциональным характеристикам на <i>стыке</i>. especificación de interfase Especificación de las características de interconexión mecánicas, de las características de las señales y de las características funcionales en un <i>interfase</i>.	
721-12-13	téléscripteur Appareil permettant d'écrire à distance par un procédé quelconque. telewriter (1) An apparatus which permits writings to be conveyed over a distance by some method. аппарат дистанционной записи Аппарат, позволяющий производить дистанционную запись каким-либо способом. teleinscriptor Aparato que permite enviar escritos a distancia por cualquier procedimiento.	Fernzeichengerät telescrivente (trasmissione) urządzenie teledkrypcyjne teleautograf
721-12-14	appareil arithmique Appareil de <i>télégraphie arithmique</i>. start-stop apparatus Telegraph apparatus designed for a <i>start-stop system</i>. стартстопный аппарат Телеграфный аппарат, предназначенный для <i>стартстопной системы</i>. aparato arritmico Aparato telegráfico diseñado para un sistema arritmico.	Start-Stop-Apparat ; Start-Stop-Gerät terminale start-stop start/stop-telegraafstoel aparat start-stopowy start-stoppparat
721-12-15	téléimprimeur télétype (marque de fabrique, terme à proscrire) Appareil émetteur et récepteur de <i>télégraphie arithmique</i> alphabétique comportant un <i>clavier alphanumérique</i> pour l'émission et assurant l'impression des <i>caractères</i> à la réception. teleprinter teletypewriter (USA) A <i>start-stop apparatus</i> comprising an <i>alphanumeric keyboard</i> transmitter and a printing <i>character</i> receiver. телетайп <i>Стартстопный аппарат, состоящий из передатчика, имеющего буквенно-цифровую клавиатуру, и приемника, обеспечивающего печатание знаков.</i> teleimpresor teletipo <i>Aparato arritmico</i> que dispone de un <i>teclado alfanumérico</i> para la emisión y que asegura la impresión de los <i>caracteres</i> recibidos.	Fernschreibmaschine ; Fernschreiber telescrivente (ricezione) telextoestel dalekopis fjärrskrivmaskin
721-12-16	téléimprimeur à (impression sur) page <i>Téléimprimeur</i> qui imprime les <i>caractères</i> en les disposant sous la forme d'une page. page teleprinter A <i>teleprinter</i> which prints <i>characters</i> in page formation. рулонный телетайп <i>Телетайп, который печатает знаки, располагая их в виде страницы текста.</i>	Blattschreiber telescrivente a pagine bladschrijver dalekopis arkuszowy blankettskrivare

721-12-16

teleimpresor con (impresión sobre) página*Teleimpresor que imprime los caracteres en forma de páginas.*

721-12-17

téléimprimeur à (impression sur) bande*Téléimprimeur qui imprime les caractères en une seule ligne sur une bande continue de papier.***tape teleprinter***A teleprinter which prints characters in a single line on a continuous paper tape.***ленточный телетайп***Телетайп, который печатает знаки в одну строку на непрерывной бумажной ленте.***teleimpresor con (impresión sobre) banda***Teleimpresor que imprime los caracteres en forma de una sola línea sobre una cinta continua de papel.***Streifenschreiber
telescrivente a nastro
bandschrijver
dalekopis taśmowy
remsskrivare**

721-12-18

clavier alphanumérique*Dispositif comportant un ensemble de touches alphanumériques et de touches de fonction permettant par action manuelle de commander l'émetteur d'un appareil télégraphique ou d'une source de données.***alphanumeric keyboard***A device comprising an assembly of alphanumeric keys and function keys the operation of which controls the transmitter of a telegraph apparatus or a data source.***буквенно-цифровая клавиатура***Устройство, содержащее набор буквенно-цифровых клавиш и функциональных клавиш, обеспечивающих ручное управление передатчиком телеграфного аппарата или источником данных.***teclado alfanumérico***Dispositivo que posee un conjunto de teclas alfanuméricas y teclas de función cuya operación permite controlar el emisor de un aparato telegráfico o de una fuente de datos.***alphanumerische Tastatur
tastiera alfanumerica
alfanumeriek toetsenbord
klawiatura alfanumeryczna
alfanumeriskt tangentbord**

721-12-19

clavier mécanique assisté*Clavier alphanumérique dans lequel l'énergie nécessaire pour faire prendre aux barres de combinaison les positions correspondant à la touche abaissée est produite par le moteur actionnant l'appareil dont le clavier fait partie.***motorized keyboard***An alphanumeric keyboard in which the energy required to move the combination bars into the position selected by the depression of a key is derived from the motor driving the instrument of which the keyboard forms a part.***клавиатура с приводом***Буквенно-цифровая клавиатура, в которой энергия, необходимая для установления комбинаторных линеек в нужное положение после нажатия клавиши, вырабатывается двигателем, приводящим в движение аппарат, частью которого является эта клавиатура.***teclado de tracción mecánica****teclado motorizado***Teclado alfanumérico en el que la energía necesaria para colocar las barras de combinación en la posición elegida por la pulsación de una tecla determinada, es proporcionada por el motor que acciona el aparato del que forma parte el teclado.***angetriebene Tastatur
tastiera automatizzata
elektrisch toetsenbord
klawiatura mechaniczna
motordrivet tangentbord**

721-12-20

clavier à action directe

Clavier alphanumérique dans lequel l'énergie nécessaire pour faire prendre aux barres de combinaison les positions correspondant à la touche abaissée est fournie par l'opérateur.

Sägezahn-Tastatur
tastiera meccanica
mechanisch toetsenbord
klawiatura o działaniu bezpośrednim
mekaniskt tangentbord

saw-tooth keyboard

An *alphanumeric keyboard* in which the energy required to move the combination bars into the position selected by the depression of a key is derived from the operator.

клавиатура прямого действия

клавиатура с пилообразными комбинаторными линейками

Буквенно-цифровая клавиатура, в которой энергия, необходимая для установления комбинаторных линеек в положение, соответствующее нажатой клавише, обеспечивается оператором.

teclado con acción directa

Teclado alfanumérico en el que la energía necesaria para colocar las barras de combinación en la posición elegida por la pulsación de una tecla determinada, es proporcionada por el operador.

721-12-21

clavier à enregistreur

Clavier alphanumérique dans lequel la combinaison établie en abaissant une touche ne commande pas directement l'émission, mais est transférée à un ou plusieurs dispositifs d'enregistrement, en vue d'une commande ultérieure de l'émission.

Speichertastatur
tastiera di registrazione
toetsenbord met geheugen
klawiatura z pamięcią
tangentbord med magasinering

storage keyboard

An *alphanumeric keyboard* in which the combination set up by the depression of a key does not directly control the transmitter but is transferred to one or more sets of storage members for subsequent control of the transmitter.

клавиатура с накопителем

Буквенно-цифровая клавиатура, в которой комбинация, устанавливаемая при нажатии клавиши, не осуществляет непосредственного управления передачей, а передается в накопитель для последующего управления передачей.

teclado con registrador

Teclado alfanumérico en el que la combinación seleccionada mediante la pulsación de una tecla no controla directamente al emisor, sino que es transferida a uno o varios dispositivos de almacenamiento para un posterior control del emisor.

721-12-22

lecteur de bande

Dispositif qui explore une bande d'enregistrement et commande l'émission de signaux correspondant aux *données* enregistrées.

Streifenleser
testina di lettura
bandlezer
czytnik taśmy
remsläsare

tape-reading head

tape-reader

A device which reads a recording tape and produces signals corresponding to the *data* recorded on the tape.

перфоленточное считывающее устройство

Устройство, осуществляющее считывание записи с ленты и управление передачей сигналов, соответствующих записанным на этой ленте данным.

lector de banda

Dispositivo que lee una cinta registrada y que proporciona las señales correspondientes de los *datos* registrados en dicha cinta.

- 721-12-23** **coffret de commande (d'un téléimprimeur)**
Coffret adjoint à un *téléimprimeur* et contenant les organes supplémentaires nécessaires pour l'exploitation de cet appareil sur le réseau avec commutation.
(teleprinter) control unit
Unit associated with a *teleprinter* and containing the necessary auxiliary equipment for operating this instrument on a switched network.
управляющий блок (телетайпа)
Блок, входящий в комплект *телетайпа* и содержащий дополнительные устройства, необходимые для работы этого аппарата в коммутируемой сети.
unidad de control (teleimpresor)
Unidad asociada a un *teleimpresor* y que contiene el equipo auxiliar necesario para la explotación de este aparato en una red conmutada.
- (Fernschreiber-)Steuereinheit**
unità di comando (della telescrivente)
(telex)besturingseenheid
wzywak (dalekopisowy)
styrenhet
- 721-12-24** **récepteur traducteur imprimeur**
Appareil télégraphique imprimeur employant des *codes* à longueur variable comme le *code Morse*, le *code bivalent* pour câbles, dans lesquels l'impression est effectuée directement à partir des signaux reçus.
direct printer
Telegraph printer used in systems employing unequal length *codes* such as *Morse-code*, *two-condition* cable code, in which printing is performed directly from the incoming signals.
печатающий аппарат с прямой записью
Телеграфный печатающий аппарат, используемый в системе с *кодами* переменной длины (например, *код Морзе*, двухпозиционный кабельный код), в котором печатание осуществляется непосредственно на основе поступающих сигналов.
impresor directo
receptor transductor impresor
Impresor telegráfico empleado en sistemas que usan *códigos* de longitud variable como el *código Morse*, *código bivalente* para cables, y en los cuales la impresión se efectúa directamente a partir de las señales de entrada.
- Direktdrucker**
ricevitore a stampa
direct-systeemschrijver
drukarka telegraficzna
direktskrivare
- 721-12-25** **perforateur (de bande)**
perforatrice
Appareil enregistrant les *signaux télégraphiques* sur une bande sous la forme de combinaison de trous perforés conformément à un *code* préétabli.
(tape) perforator
An apparatus which records *telegraph signals* on a paper tape by a combination of holes punched in accordance with a predetermined *code*.
ленточный перфоратор
Аппарат, записывающий *телеграфные сигналы* на ленте в виде комбинаций отверстий, пробитых в соответствии с заданным *кодом*.
perforador (de banda)
perforadora
Aparato que registra las *señales telegráficas* en una cinta de papel mediante agujeros perforados de acuerdo a un *código* predeterminado.
- (Streifen-)Locher**
perforatore (di nastro)
(band)ponser
perforator (taśmy)
perforator
- 721-12-26** **perforateur à clavier**
Perforateur de bande comprenant un *clavier alphanumérique* pour la commande de perforation.
keyboard perforator
A *perforator* in which the punching is controlled by an *alphanumeric keyboard*.
- Tastaturlocher**
perforatore a tastiera
toetsenbordponser
perforator klawiaturowy
tangentbordsperforator

721-12-26

клавиатурный перфоратор

Ленточный перфоратор, в котором управление перфорацией осуществляется с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.

perforador con teclado

Perforador de cinta en el que existe un teclado alfanumérico que controla el proceso perforador.

721-12-27

perforateur imprimeur

Perforateur de bande assurant en même temps que la perforation, l'impression sur la bande du caractère correspondant ou du symbole représentatif de la commande de fonction.

Schreibblocher

**perforatore a stampa
ponser met afdruk
perforator drukujący
typtryckande perforator**

printing perforator

A tape perforator which, when perforating, also prints on the tape the corresponding character or the symbol representing the function control.

печатающий перфоратор

Ленточный перфоратор, обеспечивающий одновременно с перфорированием печатание на ленте соответствующего знака или символа, представляющего функциональный знак.

perforador impresor

Perforador de cinta, que al mismo tiempo que perfora, imprime en la cinta el carácter correspondiente o el símbolo representativo del control de función.

721-12-28

récepteur-perforateur

Récepteur comprenant essentiellement un perforateur de bande commandé par les signaux télégraphiques ou les signaux de données qu'il reçoit.

**Empfangslocher
ricevitore perforatore
ontvangponser
reperforator
reperforator**

reperforator

receiving perforator

A receiver comprising essentially a tape perforator controlled by the received telegraph signals or data signals.

реперфоратор

приемный перфоратор

Приемное устройство, основной частью которого является ленточный перфоратор, управляемый поступающими телеграфными сигналами или сигналами данных.

receptor-perforador

Receptor que incluye esencialmente un perforador de cinta controlado por las señales telegráficas o señales de datos recibidos.

721-12-29

récepteur-perforateur imprimeur

Récepteur-perforateur assurant en même temps que la perforation d'une bande, l'impression sur cette bande du caractère correspondant ou du symbole représentatif de la commande de fonction.

**Schreib-Empfangslocher
ricevitore perforatore con stampa
ontvangponser met afdruk
reperforator drukujący
typtryckande reperforator**

printing reperforator

A reperforator which, when perforating, also prints on the tape the corresponding character or the symbol representing the function control.

печатающий реперфоратор

Реперфоратор, обеспечивающий одновременно с перфорированием ленты печатание на этой ленте соответствующего знака или символа, представляющего функциональный знак.

receptor-perforador impresor

Receptor-perforador que, al mismo tiempo que perfora, imprime en la cinta el carácter correspondiente o el símbolo representativo del control de función.

721-12-30

perforation d'entraînement

Ensemble de trous d'une bande télégraphique, qui, lorsque la bande est engagée dans un mécanisme approprié, permet à celle-ci de se déplacer en avant ou en arrière.

Führungslöcher ; Transportlöcher
fori di trascinamento
voedingsgaten
otwór transportowy
matningshål

centre holes
feed holes

Pattern of holes perforated in telegraph tape, which, when the tape is engaged in a suitable tape feeding mechanism, enable it to be propelled in a forward or backward direction.

ведущая дорожка

Совокупность отверстий в телеграфной ленте, обеспечивающих продвижение ленты, введенной в соответствующий механизм, в прямом и обратном направлениях.

agujero de alimentación
perforación de arrastre

Conjunto de agujeros perforados de una cinta telegráfica, que, cuando la cinta se encuentra engranada en el mecanismo de arrastre apropiado, permite a la cinta desplazarse hacia adelante o hacia atrás.

721-12-31

perforation partielle
perforation «chadless»

Perforation d'une bande dans laquelle les trous ne sont perforés que partiellement, les découpures restant attachées à la bande par une languette.

Schuppenlochung
perforazione parziale
Chadless-perforatie
perforacja częściowa
lockperforering

chadless perforation

Perforation in tape in which the holes are only partially perforated, the chads or cuttings remaining attached hinged to the tape.

частичная (неполная) перфорация

Перфорация ленты, при которой отверстия пробиваются не до конца и конфетти остаются прикрепленными к перфоленте.

perforación parcial
perforación chadless

Perforaciones de una cinta en las que los agujeros sólo se perforan de forma parcial, permaneciendo los recortes unidos a la cinta por una lengüeta.

721-12-32

piste

Suite de positions, sur un support d'enregistrement, qui, successivement, sont influencées par, ou influencent, le même dispositif d'inscription ou de lecture d'un appareil d'enregistrement.

Spur
traccia
spoor
ścieżka
spår

Exemples :

1 — Partie en forme d'anneau de la surface d'un tambour associé à une même tête magnétique.

2 — Suite des positions sur une bande qui peuvent être perforées par un poinçon déterminé ou lues par un élément de lecture déterminé.

track

A line of positions on a recording medium which in turn are influenced by, or influence, the same writing or reading device respectively.

Examples :

1 — The ring-shaped portion of the surface of a magnetic drum associated with one head.

2 — The line of positions on a tape which could be perforated by a given punch or read by a given reading element.

721-12-32

дорожка

Последовательность позиций на носителе информации, которые подвергаются воздействию записывающего устройства или воздействуют на считывающее устройство.

Примеры :

1 — Кольцеобразная часть поверхности магнитного барабана, связанного с одной головкой ;

2 — Последовательность позиций на ленте, перфорируемых определенным пробойником или считываемых определенным считывающим элементом.

pista

Conjunto de posiciones sobre un soporte de registro que, sucesivamente, son influenciadas por o influyen sobre el mismo dispositivo de lectura o de escritura.

Ejemplo :

1 — Parte en forma de anillo de la superficie de un tambor magnético asociada con una cabeza.

2 — Serie de posiciones en una cinta que pueden ser perforadas por un punzón determinado o leídas por un elemento lector determinado.

721-12-33

émetteur (télégraphique)

transmetteur (terme déconseillé)

Appareil destiné à l'émission de *signaux télégraphiques* à l'origine d'une *voie télégraphique*.

Telegrafensender
trasmettitore telegrafico
telegrafiezender
nadajnik telegraficzny
telegrafsändare

telegraph transmitter

A device for transmitting *telegraph signals* over a *telegraph channel*.

телеграфный трансмиттер

Устройство для передачи *телеграфных сигналов* по *телеграфному каналу*.

emisor (telegráfico)

Dispositivo para la transmisión de *señales telegráficas* por medio de un *canal telegráfico*.

721-12-34

émetteur à clavier

Émetteur télégraphique commandé par un *clavier alphanumérique*.

Tastatursender
trasmettitore a tastiera
zender uitgerust met toetsenbord
nadajnik klawiaturowy
tangentsbordssändare

keyboard transmitter

A *telegraph transmitter* controlled by an *alphanumeric keyboard*.

клавиатурный трансмиттер

Телеграфный трансмиттер, управляемый *буквенно-цифровой клавиатурпой*.

emisor con teclado

Emisor telegráfico controlado por medio de un *teclado alfanumérico*.

721-12-35

émetteur automatique

transmetteur automatique (terme déconseillé)

Émetteur télégraphique dans lequel la commande de l'émission des signaux n'est pas faite par un opérateur, mais par un support d'enregistrement.

automatischer Sender
trasmettitore automatico
automatische zender
nadajnik automatyczny
autosändare

automatic transmitter

Telegraph transmitter in which the forming of the signals is not controlled by any operator, but is actuated from a signal recording medium.

автоматический трансмиттер

Телеграфный трансмиттер, в котором управление передачей сигналов осуществляется не оператором, а носителем записи.

721-12-35

emisor automático

Emisor telegráfico en el que la formación de las señales no es controlada por ningún operador, sino por una señal procedente del soporte de registro.

721-12-36

émetteur à numérotation automatique (des messages)

Emetteur automatique pourvu d'un dispositif assurant l'émission automatique d'un numéro d'ordre précédant chaque message.

automatic numbering transmitter

An automatic transmitter in which provision is made for automatically transmitting a serial number before each message.

трансмиситтер с автоматической нумерацией

Автоматический трансмиттер, который снабжен устройством, обеспечивающим автоматическую передачу порядкового номера, который предшествует каждому сообщению.

emisor con numeración automática de mensajes

Emisor automático provisto de un dispositivo que asegura la emisión automática de un número de orden antes de cada mensaje.

automatisch numerierender Sender
trasmettitore con numerazione automatica
automatische nummerzender
nadajnik automatyczny liczący
automatisk löpnummersändare

721-12-37

réémetteur (télégraphique)

retransmetteur (terme déconseillé)

Dispositif destiné à assurer automatiquement, à partir d'un enregistrement des signaux télégraphiques reçus, la réémission de ces signaux.

automatic retransmitter

An apparatus which automatically retransmits telegraph signals in accordance with recorded incoming signals.

автоматический ретрансмиттер

Устройство, обеспечивающее ретрансляцию телеграфных сигналов в соответствии с записью принятых сигналов.

reemisor

Dispositivo que retransmite automáticamente señales telegráficas, de acuerdo con unas señales de entrada previamente registradas.

automatischer Weitersender
ritrasmettitore automatico
automatische signaalterugzender
nadajnik automatyczny retransmisyjny
automatisk återutsändare

721-12-38

réémetteur à bande perforée

retransmetteur à bande perforée (terme déconseillé)

Réémetteur télégraphique constitué d'un récepteur-perforateur dont la bande perforée commande directement un émetteur automatique.

perforated-tape retransmitter

An automatic retransmitter comprising a reperforator feeding a tape directly into an automatic transmitter.

перфоленточный ретрансмиттер**реперфотрансмиттер**

Автоматический ретрансмиттер, содержащий реперфоратор, перфолента которого непосредственно управляет автоматическим трансмиттером.

reemisor con banda perforada

Reemisor que consta de un receptor-perforador cuya cinta perforada gestiona directamente un emisor automático.

Lochstreifen-Weitersender
trasmettitore con lettore di nastro perforato
pansband-signaalterugzender
nadajnik retransmisyjny taśmowy
hållremsmatad återutsändare

721-12-39

réémetteur à bande perforée (à lecture complète)**réémetteur FRXD**

Réémetteur à bande perforée qui assure la réémission de tous les signaux enregistrés par perforation, y compris le dernier.

coupled reperforator and tape reader**fully automatic reperforator transmitter distributor (USA)****FRXD (abbreviation)**

A perforated tape retransmitter which ensures the retransmission of all the signals recorded by perforation including the last one.

gekoppelter Empfangslocher und
Streifenleser
lettore/perforatore di nastro
gekoppelte bandponser en-lezer
nadajnik retransmisyjny taśmowy z
czytnikiem
kopplad reperforator och remsläsare

721-12-39

перфоленточный ретрансмиттер с полным считыванием

Перфоленточный ретрансмиттер, обеспечивающий ретрансляцию всех сигналов, записанных с применением перфорации, включая и последний сигнал.

**reemisor con banda perforada (de lectura completa)
reemisor FRXD**

Reemisor con cinta perforada que asegura la retransmisión de todas las señales registradas mediante perforación, e incluye la última señal también.

721-12-40

émetteur automatique à commande par impulsions

Emetteur automatique dans lequel la progression de la bande perforée est commandée par des impulsions fournies par un dispositif de synchronisation extérieur, par exemple en *multiplexage temporel*.

automatic transmitter with controlled tape-feed mechanism

An *automatic transmitter* in which the movement of the perforated tape is controlled by pulses from an external synchronizing device, for example, in the case of a time-division *multiplex* system.

автоматический трансмиттер с внешним управлением

Автоматический трансмиттер, в котором управление продвижением перфоленты осуществляется с помощью импульсов от внешнего синхронизирующего устройства, например, в случае системы с временным разделением каналов.

emisor automático con control por impulsos

Emisor automático en el que el movimiento de la cinta perforada está controlado por impulsos suministrados por un dispositivo de sincronización exterior, por ejemplo, en el caso de un sistema *multiplex* temporal.

**automatischer Weitersender mit gesteuerte
Streifenzuführung
ritrasmettitore automatico con controllo di
nastro**

.....
**nadajnik retransmisyjny krokowy
autosändare med styrd remsmatning**

721-12-41

émetteur automatique d'indicatif

Organe d'un *terminal télégraphique* ou d'un *terminal de données* qui émet automatiquement l'*indicatif* de ce terminal à la réception du signal "*qui est là*".

answer-back unit

That part of a *telegraph terminal* or *data terminal equipment* which transmits automatically its *answer-back code* on receipt of the "*Who are you*" signal.

автоответчик

Часть оконечного *телеграфного оборудования* или *оконечного оборудования данных*, автоматически передающая его *автоответ* в случае приема сигнала "*Кто там ?*".

emisor automático de indicativo

Órgano del *terminal telegráfico* o del *terminal de datos* que emite automáticamente su *señal de identificación* tras la recepción de la señal de "*¿Quién es usted?*".

**Kennungsgeber
unità di risposta automatica
antwoordcodezender/zendeenheid
znamiennik
svarsenhet**

721-12-42

simulateur d'émetteur d'indicatif

Organe ou programme ne faisant pas partie d'un *téléimprimeur* mais remplissant la même fonction que l'*émetteur automatique d'indicatif* lorsque cet appareil reçoit un signal "*qui est là*".

answer-back unit simulator

A device or program routine not being part of a *teleprinter*, but performing the same function as the *answer-back unit* on receipt of a specific "*Who are you*" signal.

имитатор автоответчика

Устройство или программа, не входящая в комплект телетайпа, но выполняющая ту же функцию, что и *автоответчик* в случае приема сигнала "*Кто там ?*".

**Kennungsgeber-Simulator
simulatore di risposta automatica
elektronische
antwoordcodezender/zendeenheid
symulator znamiennika
svarsenhetssimulator**

721-12-42

simulador de emisor de indicativo

Dispositivo o rutina de programas, que no formando parte de un teleimpresor, realizan la misma función que un *emisor automático de indicativo* tras la recepción de una señal especificada de "*¿Quién es usted?*".

721-12-43

lecteur imprimeur

Appareil qui lit un enregistrement de signaux, par exemple une bande perforée, et imprime sur une bande ou une page les *caractères* correspondant aux signaux enregistrés, sans émission.

Streifendrucker
lettore di nastro con stampante
bandlezer met drukker
drukarka taśmowa
remsskrivare

tape printer

Apparatus which reads the signals recorded, for instance, on perforated tape and prints the corresponding *characters* on a paper tape or page without the intervention of transmission.

считывающе-печатающее устройство

Аппарат, который считывает сигналы, записанные например, на перфоленте, и печатает на ленте или рулоне соответствующие *знаки* без осуществления передачи.

lector impresor

Aparato que lee señales registradas, por ejemplo en cinta perforada, e imprime los *caracteres* correspondientes en una cinta de papel o en una página, sin tener que emitir.

721-12-44

manipulateur Morse

Dispositif conçu pour la formation des signaux de *télégraphie Morse* par action manuelle.

Morsetaste
tasto Morse
Morsesleutel
klucz Morse'a
morsenýckel ; telegrafnýckel

Morse key

A device designed to permit the formation of *Morse telegraphy* signals by a manual operation.

ключ Морзе

Устройство, предназначенное для образования телеграфных сигналов *кода Морзе* ручным способом.

manipulador Morse

Dispositivo diseñado para emitir la formación de las señales de *telegrafía Morse* mediante una manipulación manual.

721-12-45

sounder

Récepteur de *télégraphie Morse* dans lequel les signaux sont traduits en signaux acoustiques caractérisés par des intervalles de durée différente entre deux sons consécutifs.

Summer
ripetitore acustico
akoestische ontvanger
głośnik
summer

sounder

A telegraph receiving instrument in which Morse signals are translated into sound signals characterized by intervals of different duration between two consecutive sounds.

клопфер

Приемное телеграфное устройство, в котором сигналы Морзе преобразуются в звуковые сигналы, характеризующиеся различной длительностью интервалов между двумя последовательными звуками.

receptor acústico

Instrumento de recepción telegráfica en el que las señales Morse son traducidas en señales acústicas caracterizadas por intervalos de duración diferente entre sonidos consecutivos.

721-12-46

**ondulateur Morse
enregistreur Morse à bande**

Enregistreur utilisé en *télégraphie Morse* et dans lequel un stylet ou organe équivalent commandé par le signal reçu passe de l'une à l'autre des deux positions effectuant une inscription visible sur une bande de papier à défilement continu.

Morse undulator

A receiver used in *Morse system* in which a two-position stylus feeds ink to a continuously moving paper tape in conformity with two conditions of the incoming signals, thus creating a legible record.

ондулятор Морзе

Приемник, который используется при телеграфировании *кодом Морзе* и в котором перо самописца или аналогичное устройство, управляемое принятым сигналом, находится в одной из двух позиций и воспроизводит запись на непрерывной бумажной ленте.

registrador morse de cinta

Receptor usado en *telegrafía Morse* en el que un estilete de dos posiciones suministra tinta de una manera continua a una cinta de papel móvil, de acuerdo con los dos estados posibles de las señales recibidas, creando así un registro legible.

Morse-Schreiber ; Morse-Registrierer
registratore Morse
Morse-ondulator
undulator Morse'a
undulator

721-12-47

enregistreur à siphon

Ondulateur Morse dans lequel le stylet est alimenté par un siphon encreur.

siphon recorder

A *Morse undulator* in which the stylus is fed with ink via a fine siphon.

ондулятор с сифонной подачей чернил

Ондулятор Морзе, в котором чернила в перо самописца подаются с помощью сифона.

registrador de sifón

Registrador Morse de cinta en el que el estilete es alimentado con tinta por medio de un pequeño sifón.

Heberschreiber
registratore Morse a sifone
hevelschrijver
undulator syfonowy
pennskrivare

721-12-48

appareil (fonctionnant en) duplex

Appareil comportant une partie émettrice et une partie réceptrice dont la conception permet une exploitation en *duplex*.

duplex apparatus

Apparatus comprising a transmitting and receiving part, the arrangement of which allows for *duplex* operation.

дуплексный аппарат

Аппарат, состоящий из передающей и приемной частей, конструкция которого обеспечивает работу в *дуплексном* режиме.

aparato (que funciona en) dúplex

Aparato que comprende una parte emisora y una parte receptora, cuyo diseño permite una explotación en *dúplex*.

Duplexapparat
apparecchio per funzionamento in duplex
duplextoestel
aparat dupleksowy
duplexutrustning

721-12-49

appareil (fonctionnant) à l'alternat

Appareil comportant une partie émettrice et une partie réceptrice mais dont la conception ne permet pas le fonctionnement simultané en émission et en réception.

half-duplex apparatus

Apparatus comprising a transmitting and receiving part, the arrangement of which allows for transmission in both directions but not simultaneously.

полудуплексный аппарат

Аппарат, состоящий из передающей и приемной частей, но конструкция которого не обеспечивает одновременную работу в передающем и приемном режимах.

Halbduplexapparat
apparecchio per funzionamento in
semiduplice
simplextoestel
aparat naprzemienny
simplexutrustning

- 721-12-49** **aparato (que funciona) alternante**
aparato semidúplex
 Aparato que comprende una parte emisora y una parte receptora, cuyo diseño permite la transmisión en ambos sentidos pero no simultáneamente.
- 721-12-50** **relais télégraphique**
 Relais électrique conçu essentiellement pour suivre des *signaux télégraphiques*, par exemple pour constituer une *translation télégraphique*.
telegraph relay
 An electric relay designed primarily to follow *telegraphic signals*, for example to constitute a *telegraph repeater*.
телеграфное реле
 Электрическое реле, предназначенное, главным образом, для повторения *телеграфных сигналов*, например, для работы в *телеграфной трансляции*.
relé telegráfico
 Relé eléctrico diseñado principalmente para trabajar con *señales telegráficas*, por ejemplo constituyendo un *repetidor telegráfico*.
Telegrafenrelais
relè telegrafico
telegraafrelais
przekaznik telegraficzny
telegrafrelä
- 721-12-51** **relais vibreur télégraphique**
Relais télégraphique pourvu d'enroulements supplémentaires alimentés de manière à produire une certaine oscillation régulière de l'armature entre ses butoirs en l'absence du courant de ligne dans l'enroulement normal, afin d'augmenter la sensibilité du relais.
vibrating relay (telegraph)
 A *telegraph relay* with additional windings so excited as to produce a certain regular oscillation of the armature between its stops in the absence of line current in the normal winding, with the object of increasing the sensitivity of the relay.
вибрационное (телеграфное) реле
Телеграфное реле, снабженное дополнительными обмотками, которые возбуждаются с таким расчетом, чтобы в случае отсутствия линейного тока в нормальной обмотке возникало определенное равномерное колебание якоря между его ограничителями, что имеет своей целью повысить чувствительность реле.
relé vibrador telegráfico
Relé telegráfico provisto de unos bobinados suplementarios alimentados para producir una cierta oscilación regular de la armadura entre sus topes en ausencia de corriente de línea en el bobinado normal, con el objeto de incrementar la sensibilidad del relé.
voreregtes Telegrafenrelais
relè a vibrazione
resonantierelais
przekaznik wibracyjny
vibratorrelä
- 721-12-52** **transcodeur**
convertisseur de code
 Appareil destiné à assurer un *transcodage*.
code converter
 Equipment which accomplishes a *code conversion*.
преобразователь кода
 Аппаратура, обеспечивающая *преобразование кода*.
transcodificador
convertidor de código
 Aparato que es capaz de realizar una *conversión de código*.
Code-Umsetzer
convertitore di codice
code-omzetter
konwerter kodu
kodomvandlare
- 721-12-53** **modulateur télégraphique**
 Modulateur commandé par des *signaux télégraphiques*.
telegraph modulator
 A modulator controlled by a *telegraph signal*.
телеграфный модулятор
 Модулятор, управляемый *телеграфными сигналами*.
Telegrafenmodulator
modulatore telegrafico
telegraafmodulator
modulator telegraficzny
telegrafmodulator

721-12-53	modulador telegráfico Modulador controlado por <i>señales telegráficas</i>.	
721-12-54	démodulateur télégraphique Démodulateur agissant sur des <i>signaux télégraphiques</i>. telegraph demodulator A demodulator controlled by a <i>telegraph signal</i>. телеграфный демодулятор Демодулятор, обрабатывающий <i>телеграфные сигналы</i>. demodulador telegráfico Demodulador controlado por <i>señales telegráficas</i>.	Telegrafendemodulator demodulatore telegrafico telegraafdemodulator demodulator telegraficzny telegrafdemodulator
721-12-55	discriminateur télégraphique Discriminateur destiné à transformer les signaux d'une <i>télégraphie à déplacement de fréquence</i> en signaux d'une <i>transmission par courant continu</i>. telegraph discriminator A discriminator for converting <i>frequency shift telegraphy</i> signals into <i>direct current transmission</i> signals. телеграфный дискриминатор Дискриминатор, обеспечивающий преобразование телеграфных сигналов с частотной модуляцией в телеграфные сигналы постоянного тока. discriminador telegráfico Discriminador destinado a convertir <i>señales telegráficas</i> por desplazamiento de frecuencia en señales de una <i>transmisión por corriente continua</i>.	Telegrafendiskriminator discriminatore telegrafico telegraafdiscriminator dyskryminator telegraficzny telegrafdiskriminator
721-12-56	convertisseur de signaux radiotélégraphiques détecteur de signaux (radiotélégraphiques) Dispositif qui transforme les <i>signaux télégraphiques</i> à fréquence audible ou à fréquence intermédiaire en <i>éléments de signaux</i> susceptibles de commander un récepteur télégraphique. radiotelegraph converter A device which accepts <i>telegraph signals</i> at audio frequency or intermediate frequency and converts them into <i>signal elements</i> capable of operating a telegraph recorder. радиотелеграфный преобразователь Устройство, принимающее <i>телеграфные сигналы</i> тональной или промежуточной частоты и преобразующее их в <i>элементы сигнала</i>, пригодные для управления телеграфным приемником. convertidor de señales radiotelegráficas detector de señales (radiotelegráficas) Dispositivo que acepta <i>señales telegráficas</i> en frecuencia audible o frecuencia intermedia y las convierte en <i>elementos de señal</i> capaces de operar un registrado telegráfico.	Telegrafenfunkumsetzer convertitore di segnali radiotelegrafici radiotelegraaf-omzetter konwerter radiotelegraficzny radiotelegrafomvandlare
721-12-57	registre à décalage Ensemble de cellules de mémoire dont l'état de chacune est transféré à la suivante dans un sens fixé d'avance, sous l'effet d'une impulsion de décalage appliquée à tous les étages dont il se compose. shift register An assembly of storage cells in which the state of each cell is transferred to the adjacent cell in a predetermined direction by the application of a shift pulse applied to all stages of the register.	Schieberegister registro a scorrimento schuifgeheugen ; schuifregister rejestr przesuwny skiftregister

721-12-57

**регистр сдвига
сдвиговый регистр**

Совокупность ячеек памяти, состояние каждой из которых передается на следующую ячейку в заданном направлении под воздействием сдвигающего импульса, поступающего на все ступени регистра.

**registro con desfaseje
registro con desplazamiento**

Conjunto de células de memoria en las que el estado de cada célula es transferido a la célula adyacente en un sentido prefijado por la aplicación de un impulso de desplazamiento aplicado a todas las etapas del registro.

721-12-58

couplage acoustique (à une ligne téléphonique)

Méthode de couplage d'un appareil non téléphonique à une ligne téléphonique au moyen de transducteurs émettant des ondes sonores à destination d'un microphone téléphonique ou recevant des ondes qui proviennent du récepteur téléphonique.

akustische Kupplung
accoppiamento acustico
akoestische koppeling (aan een telefoonlijn)
sprzężenie akustyczne
akustisk koppling

acoustic coupling (to a telephone line)

A method of coupling a non-telephone equipment to a telephone line by means of transducers which transmit sound waves to a telephone microphone, and receive waves from the telephone receiver.

акустическое соединение (с телефонной линией)

Метод соединения нетелефонной аппаратуры с телефонной линией при помощи преобразователей, которые передают звуковые волны на телефонный микрофон и принимают звуковые волны, поступающие от телефонного приемника.

acoplamiento acústico (a una línea telefónica)

Método de acoplamiento de un equipo no telefónico a una línea telefónica por medio de transductores que emiten ondas sonoras con destino a un micrófono telefónico y que reciben ondas sonoras desde un receptor telefónico.

721-12-59

coupleur acoustique

Transducteur électroacoustique permettant de coupler un *terminal de données* à une ligne téléphonique au moyen d'un combiné téléphonique.

akustischer Kuppler
accoppiatore acustico
akoestische koppeling (voor data-overdracht)
sprzęgacz akustyczny
akustiskt modem

acoustic coupler (for data transmission)

An electro-acoustic transducer by which a *data terminal* equipment may be coupled to a telephone line by means of a handset.

акустический соединитель

Электроакустический преобразователь, обеспечивающий соединение оконечного оборудования данных с телефонной линией при помощи микрофонной трубки.

acoplador acústico (para transmisión de datos)

Transductor electroacústico por medio del cual un equipo *terminal de datos* puede ser acoplado a una línea telefónica a través de un microteléfono.

SECTIONS 721-13 À 721-15 - TÉLÉCOPIE
SECTIONS 721-13 TO 721-15 - FACSIMILE
РАЗДЕЛЫ 721-13 ПО 721-15 - ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
SECCIONES 721-13 A 721-15 - FACSIMIL

SECTION 721-13 - APPAREILS ET SERVICES DE TÉLÉCOPIE
SECTION 721-13 - FACSIMILE EQUIPMENTS AND SERVICES
РАЗДЕЛ 721-13 - ФАКСИМИЛЬНЫЕ АППАРАТУРА И СЛУЖБЫ
SECCIÓN 721-13 - APARATOS Y SERVICIOS EN TELECOPIA

721-13-01

télécopieur, Groupe 1

Appareil de *télécopie contrastée* qui utilise une modulation à deux bandes latérales sans compression de la largeur de bande de fréquences; il convient à la transmission d'une page de format ISO A4 en six minutes environ sur une *voie de type téléphonique* avec une définition nominale de quatre lignes par millimètre.

Note. — Un télécopieur du groupe 1 peut être conçu pour fonctionner avec une définition inférieure à quatre lignes par millimètre et permettre la transmission du format ISO A4 dans un temps compris entre trois et six minutes.

Fernkopierer Gruppe 1

terminale facsimile del gruppo 1
beeldoverdrachtapparaatgroep 1
symilograf, grupa 1
faxutrustning av grupp 1

document facsimile equipment, Group 1

Document facsimile equipment which uses double sideband modulation without any signal bandwidth compression and which is suitable for the transmission of a page of ISO A4 size in about six minutes at nominally four lines per millimeter via a *telephone-type circuit*.

Note. — Equipment in group 1 may be designed to operate at a lower definition than four lines per millimeter for the transmission of a page of ISO A4 size in a time between three and six minutes.

(документальный) факсимильный аппарат группы 1

Документальный факсимильный аппарат, в котором используется двухполосная модуляция без сжатия полосы частот сигнала и который дает возможность передать одну страницу формата A4 ИСО за время, приблизительно равное шести минутам, по *каналу телефонного типа* при номинальной разрешающей способности четыре строки на миллиметр.

Примечание. — Аппарат группы 1 может использоваться для работы с разрешающей способностью меньше четырех строк на миллиметр и обеспечивать передачу страницы формата A4 ИСО за время от трех до шести минут.

facsimil grupo 1**aparato de telecopia controlada, grupo 1**

Aparato de *telecopia contrastada*, que utiliza modulación en doble banda lateral sin ninguna compresión del ancho de banda de la señal, y que es adecuado para la transmisión por un *canal de tipo telefónico*, de una página de formato ISO A4 en aproximadamente seis minutos y con una definición nominal de cuatro líneas por milímetro.

Nota. — Un telecopiador del grupo 1 puede estar concebido para funcionar con una definición inferior a cuatro líneas por minuto y permitir la transmisión del formato ISO A4 en un tiempo comprendido entre 3 y 6 minutos.

721-13-02

télécopieur, Groupe 2

Appareil de *télécopie contrastée* qui utilise une compression de la largeur de la bande de fréquences du signal pour obtenir un temps de transmission d'environ trois minutes sur une *voie de type téléphonique* pour une page de format ISO A4 avec une définition nominale de quatre lignes par millimètre.

Note. — La compression de la largeur de la bande de fréquences peut être assurée par un codage et par l'emploi d'une modulation à bande latérale résiduelle.

Fernkopierer Gruppe 2

terminale facsimile del gruppo 2
beeldoverdrachtapparaat groep 2
symilograf, grupa 2
faxutrustning av grupp 2

document facsimile equipment, Group 2

Document facsimile equipment which uses signal bandwidth compression for transmission of a page of ISO A4 size in about three minutes at nominally four lines per millimeter via a *telephone-type circuit*.

Note. — Signal bandwidth compression in this context may be achieved by encoding and vestigial side band modulation.

(документальный) факсимильный аппарат группы 2

Документальный факсимильный аппарат, в котором используется сжатие полосы частот сигнала для получения времени передачи по каналу телефонного типа около трех минут для страницы форматом A4 ИСО при разрешающей способности четыре строки на миллиметр.

Примечание. — Сжатие полосы частот может осуществляться спомощью кодирования и применения модуляции с частично подавленной боковой полосой.

facsimil grupo 2**aparato de telecopia controlada, grupo 2**

Aparato de *telecopia contrastada* que usa una compresión del ancho de banda de la señal para transmitir por un *canal de tipo telefónico*, una página de formato ISO A4, en aproximadamente tres minutos, con una definición nominal de cuatro líneas por minuto.

Nota. — La compresión del ancho de banda de la señal en este contexto, puede conseguirse mediante la codificación y el empleo de la modulación en banda lateral vestigial.

721-13-03

télécopieur, Groupe 3

Appareil de *télécopie contrastée* dans lequel les redondances du signal d'image sont réduites avant la modulation pour obtenir un temps de transmission sur une *voie de type téléphonique* d'environ une minute, à 4800 bauds, pour un document dactylographié type, de format ISO A4.

Note. — Un télécopieur du groupe 3 peut utiliser une compression de la largeur de la bande de fréquences du signal.

Fernkopierer Gruppe 3

terminale facsimile del gruppo 3
beeldoverdrachtapparaat groep 3
symilograf, grupa 3
faxutrustning av grupp 3

document facsimile equipment, Group 3

Document facsimile equipment in which the redundancies of the picture facsimile signals are reduced before modulation so as to obtain a transmission time of about one minute, at 4800 bauds, for a typical typescript page of ISO A4 size via a *telephone-type circuit*.

Note. — The document facsimile equipment, group 3 may use signal bandwidth compression.

(документальный) факсимильный аппарат группы 3

Документальный факсимильный аппарат, в котором избыточность сигнала изображения снижается до модуляции с целью получения времени передачи по каналу телефонного типа около одной минуты при скорости 4800 Бод для обычного машинописного документа форматом A4 ИСО.

Примечание. — В документальном факсимильном аппарате группы 3 может использоваться сжатие полосы частот сигнала.

721-13-03

facsimil grupo 3
aparato de telecopia controlada, grupo 3

Aparato de *telecopia contrastada* en el que las redundancias de las señales del grabado facsimil son reducidas antes de la modulación, para obtener una transmisión sobre un *canal de tipo telefónico* de aproximadamente un minuto, a 4800 baudios, para una página de un típico texto mecanografiado de formato ISO A4.

Nota. — Los aparatos de telecopia controlada, grupo 3, pueden usar compresión del ancho de banda de las señales.

721-13-04

émetteur de télécopie à cylindre

Emetteur de *télécopie* dans lequel le document original est fixé sur un cylindre tournant et exploré suivant une hélice par une tête de lecture.

drum facsimile transmitter

A *facsimile* transmitter in which the original document is fastened to a rotating drum and scanned helically by a reading-head.

передатчик с барабанной разверткой

Факсимильный передатчик, в котором оригинал документа закрепляется на вращающемся барабане и развертывается по спирали с помощью считывающей головки.

emisor de telecopia de cilindro

Emisor de telecopia en el que el documento original es fijado sobre un cilindro giratorio y explorado helicoidalmente por una cabeza lectora.

Trommelsender
trasmettitore a tamburo
trommelzender
nadajnik bębnowy
trumsändare

721-13-05

émetteur de télécopie à plat

Emetteur de *télécopie* dans lequel le document original est placé à plat et exploré suivant des lignes parallèles successives.

flat bed facsimile transmitter

A *facsimile* transmitter in which the original document is placed flat and scanned line by line.

передатчик с плоскостной разверткой

Факсимильный передатчик, в котором оригинал документа находится в плоском положении и развертывается последовательно строка за строкой.

emisor de telecopia plano

Emisor de *telecopia* en el que el documento original se coloca horizontalmente y se explora línea por línea.

Flachbetsender
trasmettitore piatto
plat-vlakzender
nadajnik o rozwinięciu płaskim
plansändare

721-13-06

récepteur de télécopie à cylindre

Récepteur de *télécopie* dans lequel le support d'enregistrement est fixé sur un cylindre tournant et exploré suivant une hélice par une tête d'inscription.

drum facsimile receiver

A *facsimile* receiver in which the recording medium is fastened to a rotating drum and scanned helically by a recording head.

приемник с барабанной разверткой

Факсимильный приемник, в котором носитель записи закрепляется на вращающемся барабане и развертывается по спирали с помощью записывающей головки.

receptor de telecopia de cilindro

Receptor de *telecopia* en el que el soporte de registro es fijado sobre un cilindro giratorio y explorado helicoidalmente por una cabeza de grabación.

Trommelempfänger
ricevitore a tamburo
trommelontvanger
odbiornik bębnowy
trummtaggare

721-13-07

récepteur de télécopie à déroulement continu

Récepteur de *télécopie* assurant l'enregistrement en lignes successives sur un support qui progresse d'un pas constant entre deux lignes consécutives de façon à permettre l'enregistrement de plusieurs *messages* à la suite sans qu'une intervention d'opérateur soit nécessaire pour changer le support entre les messages consécutifs.

Endlosempfänger
ricevitore a scorrimento continuo
ononderbroken-ontvanger
odbiornik z przesuwem ciągłym
kontinuerlig mottagare

continuous facsimile receiver

A facsimile *receiver* that records line by line on a medium which moves on by a constant pitch between two consecutive lines so as to record several *messages* in succession without the need for the operator to change the medium between consecutive messages.

рулонный приемник

Факсимильный приемник, обеспечивающий построчную запись на носителе, который перемещается с постоянным шагом между двумя соседними строками и позволяет осуществлять запись нескольких *сообщений* подряд без вмешательства оператора для замены носителя между последовательными сообщениями.

receptor de telecopia con desarrollo continuo

Receptor de *telecopia* que registra línea por línea en un soporte que se mueve con un paso constante entre dos líneas consecutivas para poder así registrar varios *mensajes* sucesivos sin necesidad de que el operador cambie el soporte entre mensajes consecutivos.

721-13-08

appareil de téléécriture

Appareil de *téléécriture* dans lequel les mouvements d'un style tenu à la main sur une surface plane commandent électriquement à l'extrémité réceptrice l'exécution d'un tracé semblable.

Fernzeichengerät
tavoletta per telescrittura
verreschrijver ; teleplotter
urządzenie telesskrypcyjne
teleautograf

telewriter (2)**teleautograph**

Telewriting equipment in which the manually controlled movements of a pen over a plane surface electrically cause a similar trace to appear at the receiving end.

аппарат телерукописи**телеавтограф**

Аппарат для *телерукописи*, в котором управляемое рукой движение пера на плоской поверхности электрически вызывает идентичную запись на приемном конце.

aparato de teleinscripción

Aparato de teleinscripción en el que los movimientos, manualmente controlados, de un lápiz sobre una superficie plana, gobiernan eléctricamente la realización de un trazado similar en el extremo receptor.

721-13-09

téléfax

Service public de *télécopie* entre postes d'abonnés sur le réseau téléphonique public commuté.

Telefax
telefax
telefax
telefaks
telefax

telefax

Public *facsimile* transmission service between subscribers terminals on the public switched telephone network.

телефакс

Служба *факсимильной связи* общего пользования между абонентскими установками по коммутируемой телефонной сети общего пользования.

telefax

Servicio público de *telecopia* entre terminales de abonados, usando la red telefónica pública conmutada.

721-13-10

datafax

Service public de *télécopie* entre postes d'abonnés sur le *réseau public pour données*.

datafax

Public *facsimile* transmission service between subscribers terminals on the *public data network*.

датафакс

Служба *факсимильной связи* общего пользования между абонентскими установками по *сети данных общего пользования*.

datafax

Servicio público de *telecopia* entre terminales de abonados, usando la *red pública para datos*.

Datafax
datafax
datafax
datafaks
datafax

721-13-11

bureaufax

Service public de *télécopie* entre postes publics sur le *réseau téléphonique public commuté*.

bureaufax

Public *facsimile* transmission service between public terminals on the public switched telephone network.

бюрофакс

Служба *факсимильной связи* общего пользования между конечными установками общего пользования по коммутируемой телефонной сети общего пользования.

burofax

Servicio público de *telecopia* entre terminales de abonados, usando la *red pública conmutada*.

Bürofax
bureaufax
bureaufax
biurofaks
postfax

SECTION 721-14 - CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT EN TÉLÉCOPIE

SECTION 721-14 - FACSIMILE OPERATIONAL CHARACTERISTICS

РАЗДЕЛ 721-14 - ФАКСИМИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SECCIÓN 721-14 - CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO EN TELECOPIA

721-14-01

exploration (à l'émission)**analyse (d'image)**

Processus de décomposition de l'image à reproduire par *télécopie* en éléments représentés l'un après l'autre par la valeur d'une caractéristique d'un signal électrique dépendant des caractéristiques lumineuses de l'élément considéré.

scanning (in facsimile transmitter)

The process of resolving an image to be reproduced by *facsimile* into *picture elements* which are then represented in succession by the value of a characteristic of an electrical signal according to the luminous characteristics of the element considered.

развертка (на передаче)**анализ (изображения)**

Процесс разложения изображения, воспроизводимого *факсимильной* аппаратурой, в элементы, поочередно представляемые значением характеристики электрического сигнала, зависящего от световых характеристик рассматриваемого элемента.

exploración (en emisión)**análisis (de imagen)**

Proceso de descomposición de la imagen a reproducir mediante *telecopia* en elementos de imagen que están representados, uno tras de otro, por el valor de una característica de una señal eléctrica que depende de las características luminosas del elemento considerado.

abtasten (im Faksimile-Sender)
scansionamento (in trasmissione)
aftasten (bij facsimilezender)
rozwiniecie (w nadajniku
symilograficznym) ; analiza (obrazu)
avsökning

721-14-02

**exploration (à la réception)
synthèse (d'image)**

Processus de formation de l'image reproduite par *télécopie* au moyen des éléments restitués l'un après l'autre à partir des signaux reçus.

scanning (in facsimile receiver)

The process of building up the image reproduced by *facsimile* from elements derived in succession from the received signal.

**развертка (на приеме)
синтез (изображения)
сканирование**

Процесс формирования изображения, воспроизводимого *факсимильной* аппаратурой с помощью элементов, последовательно восстанавливаемых на основе принятых сигналов.

**exploración (en recepción)
síntesis (de imagen)**

Proceso de reconstrucción de una imagen reproducida mediante *telecopia*, de los elementos restituidos, uno tras de otro, de la señal recibida.

abtasten (im Faksimile-Empfänger)
scansionamento (in ricezione)
aftasten (bij facsimile-ontvanger)
rozwiniecie (w odbiorniku
symilograficznym) ; synteza (obrazu)
uppyggnad

721-14-03

**tache d'exploration (à l'émission)
spot analyseur**

Elément de la surface du document à transmettre par *télécopie*, examiné à un instant donné par la tête de lecture, pendant l'*exploration* de ce document.

scanning spot (at transmission)

The portion of the area of the document to be transmitted by *facsimile*, that is sensed at a given instant by the reading head in *scanning* the document.

**развертывающее пятно (на передаче)
анализирующее пятно**

Элемент поверхности передаваемого *факсимильным* способом документа, анализируемого в определенный момент считывающей головкой во время *развертки* этого документа.

**traza de exploración (en emisión)
traza analizadora**

Porción de área del documento a transmitir mediante *telecopia*, que es examinada en un instante dado por la cabeza lectora durante el *análisis* del documento.

Abtastpunkt (bei Sendung)
traccia di scansionamento (in trasmissione)
aftastpunt (bij overdracht)
element rozwiniecia analizowany
avsökningpunkt

721-14-04

**tache d'exploration (à la réception)
spot synthétiseur**

La plus petite surface du support d'enregistrement, dont l'impression au cours du balayage assure la *synthèse* du document à reproduire par *télécopie*.

Notes.

1 — Dans le cas de la *phototélégraphie*, la tache d'exploration est la partie du support d'enregistrement photosensible qui, à un instant donné, est soumise à l'exposition.

2 — Dans le cas de l'enregistrement direct, la tache d'exploration est la partie de la surface du support d'enregistrement sur laquelle se fait le contact avec l'organe explorateur.

scanning spot (at reception)

That smallest area of the recording medium, the imprinting of which, during the scanning process, ensures the *synthesis* of the document to be reproduced by *facsimile*.

Notes.

1 — In *phototelegraphy*, the scanning spot is the part of the photo-sensitive recording medium which is exposed at a given moment.

2 — In direct recording, the scanning spot is the part of the recording medium which is in contact with the scanning device.

Wiedergabepunkt (beim Empfang)
traccia di scansionamento (in ricezione)
aftastpunt (bij ontvangst)
element rozwiniecia syntezy
uppyggnadspunkt

721-14-04

**развертывающее пятно (на приеме)
синтезирующее пятно**

Наименьший участок поверхности носителя записи, печатание которого в ходе *развертки* обеспечивает синтез документа, воспроизводимого *факсимильным* способом.

Примечания.

1 — В *фототелеграфии* развертывающее пятно представляет собой фоточувствительную часть носителя записи, которая в определенный момент подвергается экспонированию.

2 — В случае прямой записи развертывающее пятно представляет собой часть поверхности носителя записи, на которой осуществляется контакт с развертывающим устройством.

**traza de exploración (en recepción)
traza sintetizadora**

La porción más pequeña de área del soporte de registro, cuya impresión durante el proceso de *síntesis*, asegura la recuperación completa del documento reproducido mediante *telecopia*.

Notas.

1 — En el caso de *fototelegrafía*, la traza de exploración es la parte del soporte del registro fotosensible que está expuesta en un instante dado.

2 — En el caso de registro directo, la traza de exploración es la parte del soporte de registro que está en contacto con el circuito explorador.

721-14-05

champ exploré

Surface totale effectivement explorée par la *tache d'exploration*, à l'émission ou à la réception, pour la transmission d'une image par *télécopie*.

Abtastbereich
campo di scansionamento
aftastveld
pole rozwinięcia
avsökningsyta

scanning field

In *facsimile* the total area actually explored by the *scanning spot*, at reception or transmission, during the transmission of an image.

**поле развертки
растр**

Суммарная поверхность, эффективно развертываемая на передаче или на приеме *развертывающим пятном* для передачи изображения *факсимильным* способом.

campo explorado

Superficie total explorada realmente por la *traza de exploración*, en recepción o emisión, durante la transmisión de una imagen.

721-14-06

ligne d'exploration

Surface balayée en *télécopie* par la *tache d'exploration* lors d'un seul passage d'un bord à l'autre du *champ exploré* en *télécopie*.

Abtastzeile
linea di scansionamento
aftastlijn
linia rozwinięcia
avsökningslinje

scanning line

In *facsimile* the area explored by the *scanning spot* in one sweep from one side to the other of the *scanning field*.

строка развертки

Поверхность, сканируемая в *факсимильной* аппаратуре *развертывающим пятном* при одном перемещении от одного края *поля развертки* к другому.

línea de exploración

Superficie explorada en *telecopia* por la *traza de exploración* en un barrido de un lado a otro del *campo explorado*.

721-14-07

période de ligne

Durée séparant les instants d'*exploration* en *télécopie* de deux points homologues de deux *lignes d'exploration* consécutives à l'émission ou à la réception.

Zeilenabtastzeit
tempo di scansionamento di riga
lijnaftastperiode
czas rozwinięcia linii
linjetid

scanning line period

In *facsimile* the time interval between the *scanning* instants of two corresponding points in two consecutive *scanning lines* at transmission or reception.

период строчной развертки

В факсимильной связи - промежуток времени, разделяющий моменты развертки двух соответственных точек двух последовательных строк развертки на передаче или на приеме.

periodo de línea

Intervalo de tiempo entre dos instantes de *exploración* en *telecopia*, correspondientes, a dos puntos homólogos de dos líneas consecutivas de exploración en emisión o recepción.

721-14-08

fréquence de ligne

Nombre de *périodes de ligne* par unité de temps.

Note. — Pour les appareils à cylindre, la fréquence de lignes est égale à la vitesse de rotation du cylindre en nombre de tours par unité de temps.

Zeilenabtastfrequenz
frequenza di scansionamento di riga
lijnaftastfrequentie
częstotliwość rozwinięcia linii
linjefrekvens

scanning line frequency

The number of *scanning line periods* per unit of time.

Note. — With drum apparatus the scanning line frequency is equal to the drum rotation speed in revolutions per unit of time.

частота строк

Число периодов строчной развертки в единицу времени.

Примечание. — Для аппаратов с барабанной разверткой частота строк равна скорости вращения барабана, выражаемой числом оборотов в единицу времени.

frecuencia de línea

Número de *periodos de línea* por unidad de tiempo.

Nota. — Con aparatos de cilindro, la frecuencia de línea es igual a la velocidad de rotación del cilindro en revoluciones por unidad de tiempo.

721-14-09

rapport de format

Rapport de la largeur à la hauteur d'une image ou du *champ exploré* en *télécopie*.

Seitenverhältnis
rapporto di formato
breedte/hoogte-verhouding
format rozwinięcia
bildkvot

aspect ratio

In *facsimile* the ratio of width to height of a picture or a *scanning field*.

коэффициент формата изображения

В факсимильной связи - отношение ширины изображения или поля развертки к его высоте.

relación de formato**relación de aspecto**

Relación entre la anchura y la altura de una imagen de un *campo explorado* mediante *telecopia*.

721-14-10

élément d'image
pixel
élément exploré

Surface du plus petit détail d'une image qui peut être effectivement reproduit à la réception sur le support d'enregistrement.

Bildelement
elemento di immagine ; pixel
beeldelement ; pixel
element obrazu
bildelement

picture element
pixel
scanned element

The area of the finest detail that can be reproduced effectively on the recording medium.

элемент изображения

Поверхность наиболее мелкой детали изображения, которая может быть эффективно воспроизведена при приеме на носителе записи.

elemento de imagen
elemento explorado

Superficie del detalle más pequeño de una imagen que puede ser realmente reproducido en la recepción sobre el soporte de registro.

721-14-11

définition longitudinale (d'un émetteur de télécopie)

Dimension le long d'une *ligne d'exploration*, du plus petit détail d'image discernable produit par le signal le plus court issu d'un émetteur de *télécopie* dans des conditions spécifiées.

Notes.

1 — En *phototélégraphie*, la définition à l'émission dépend des dimensions et de la luminance effective du détail élémentaire.

2 — En *télécopie bivalente*, le signal émis doit correspondre à un *noir nominal* ou à un *blanc nominal* à condition que le contraste du détail élémentaire soit suffisant.

Längsauflösung eines Faksimile-Senders
definizione longitudinale (in trasmissione)
scheidend vermogen in de lengterichting
(van een beeldzender)
zdolność rozdzielcza wzdłużna (nadajnika
symilograficznego)
upplösning i längsled

longitudinal resolution (of a facsimile transmitter)

The dimension along a *scanning line* of the finest recognizable detail of an image produced by the shortest signal transmitted by a *facsimile* transmitter under specified conditions.

Notes.

1 — In *phototelegraphy*, the transmission resolution is dependent on the dimensions and the effective luminance of the finest detail in question.

2 — In *document facsimile*, assuming that the contrast of the finest detail is adequate, the transmitted signal must correspond to a *nominal black* or a *nominal white*.

разрешающая способность (четкость) по горизонтали (факсимильного передатчика)

Размер вдоль *строки развертки* наименьшей различимой детали изображения, воспроизводимой самым коротким сигналом, который передается *факсимильным* передатчиком в определенных условиях.

Примечания.

1 — В фототелеграфии разрешающая способность на передаче зависит от размеров и эффективной яркости самой мелкой детали.

2 — В документальной факсимильной связи, передаваемый сигнал должен соответствовать номинальному уровню черного или номинальному уровню белого при условии, что контраст самой мелкой детали является достаточным.

721-14-11

definición longitudinal (de un emisor de telecopia)

Dimensión a lo largo de una *línea de exploración*, del detalle de imagen más pequeño reconocible producido por la más corta señal transmitida por un emisor de telecopia en unas condiciones especificadas.

Notas.

1 — En *fortotelegrafía* la definición en la emisión depende de las dimensiones y de la luminancia efectiva del detalle más pequeño.

2 — En *telecopia contrastada*, suponiendo que el contraste del detalle elementos es suficiente, la señal transmitida deberá corresponder a un *negro nominal* o a un *blanco nominal*.

721-14-12

définition transversale (d'un émetteur de télécopie)

Dimension perpendiculaire à une *ligne d'exploration*, du plus petit détail d'image discernable produit par le signal le plus court issu d'un émetteur de *télécopie* dans des conditions spécifiées.

Notes.

1 — En *phototélégraphie*, la définition à l'émission dépend des dimensions et de la luminance effective du détail élémentaire.

2 — En *télécopie bivalente*, le signal émis doit correspondre à un *noir nominal* ou à un *blanc nominal* à condition que le contraste du détail élémentaire soit suffisant.

transverse resolution (of a facsimile transmitter)

The dimension perpendicular to a *scanning line* of the finest recognizable detail of an image produced by the shortest signal transmitted by a *facsimile* transmitter under specified conditions.

Notes.

1 — In *phototelegraphy*, the transmission resolution is dependent on the dimensions and the effective luminance of the finest detail in question.

2 — In *document facsimile*, assuming that the contrast of the finest detail is adequate, the transmitted signal must correspond to a *nominal black* or a *nominal white*.

разрешающая способность (четкость) по вертикали (факсимильного передатчика)

Размер перпендикулярно строке развертки наименьшей различимой детали изображения, воспроизводимой самым коротким сигналом, который передается факсимильным передатчиком в определенных условиях.

Примечания.

1 — В фототелеграфии разрешающая способность на передаче зависит от размеров и эффективной яркости самой мелкой детали.

2 — В документальной факсимильной связи, передаваемый сигнал должен соответствовать номинальному уровню черного или номинальному уровню белого при условии, что контраст самой мелкой детали является достаточным.

definición transversal (de un emisor de telecopia)

Dimensión perpendicularmente a una *línea de exploración*, del detalle de imagen más pequeño reconocible producido por la más corta señal transmitida por un emisor de *telecopia* en unas condiciones especificadas.

Notas.

1 — En *fortotelegrafía* la definición en la emisión depende de las dimensiones y de la luminancia efectiva del detalle más pequeño.

2 — En *telecopia contrastada*, suponiendo que el contraste del detalle elementos es suficiente, la señal transmitida deberá corresponder a un *negro nominal* o a un *blanco nominal*.

Querauflösung eines Faksimile-Senders

definizione longitudinale (in ricezione)

scheidend vermogen in de breedterichting

(van een beeldzender)

zdolność rozdzielcza poprzeczna (nadajnika

symilograficznego)

upplösning i tvärlid

721-14-13

définition longitudinale (d'un récepteur de télécopie)

Dimension le long d'une *ligne d'exploration*, du plus petit détail d'image discernable produit par le signal le plus court susceptible d'actionner un récepteur de *télécopie* dans des conditions spécifiées.

Notes.

1 — En *phototélégraphie*, les dimensions longitudinale et transversale du détail élémentaire correspondent à celles de l'*élément d'image*.

2 — En *télécopie bivalente*, la définition longitudinale est la longueur du trait produit par le signal de *noir nominal* ou de *blanc nominal* le plus court susceptible d'actionner le récepteur.

longitudinal resolution (of a facsimile receiver)

The dimension along a *scanning line* of the smallest recognizable detail of the image produced by the shortest signal capable of actuating a *facsimile* receiver under specified conditions.

Notes.

1 — In *phototelegraphy*, the longitudinal and transverse dimensions of the finest detail correspond to those of the *picture element*.

2 — In *document facsimile*, the longitudinal resolution is determined by the length of the line produced by the shortest *nominal black* or *nominal white* signal capable of actuating the receiver.

разрешающая способность по горизонтали (факсимильного приемника)

Размер вдоль *строки развертки* наименьшей различимой детали, воспроизводимой самым коротким сигналом, способным привести в действие *факсимильный* приемник в определенных условиях.

Примечание.

1 — В *фототелеграфии* размеры по горизонтали и вертикали самой мелкой детали соответствуют размерам элемента изображения.

2 — В *документальной факсимильной связи*, разрешающая способность по горизонтали определяется длиной черты, производимой самым коротким сигналом *номинального уровня черного* или *номинального уровня белого*, способным привести в действие приемник.

definición longitudinal (de un receptor de telecopia)

Dimensión a lo largo de una *línea de exploración*, del detalle de imagen más pequeño reconocible producido por la señal más corta capaz de accionar un receptor de *telecopia* en unas condiciones especificadas.

Notas.

1 — En *fototelegrafía* las dimensiones longitudinal y transversal del detalle más pequeño corresponde a las del *elemento de imagen*.

2 — En *telecopia contrastada*, la definición longitudinal está determinada por la longitud del trazo producida por la más corta señal de *negro nominal* o *blanco nominal* capaz de actuar el receptor.

Längsauflösung eines**Faksimile-Empfängers****frequenza di punto****scheidend vermogen in de lengterichting**

(van een beeldontvanger)

zdolność rozdzielcza wzdłużna (odbiornika

symilograficznego)

upplösning i längsled

721-14-14

définition transversale (d'un récepteur de télécopie)

Dimension perpendiculairement à une *ligne d'exploration*, du plus petit détail d'image discernable produit par le signal le plus court susceptible d'actionner un récepteur de *télécopie* dans des conditions spécifiées.

Notes.

1 — En *phototélégraphie*, les dimensions longitudinale et transversale du détail élémentaire correspondent à celles de l'*élément d'image*.

2 — En *télécopie bivalente*, la définition transversale est égale au *pas d'exploration*.

transverse resolution (of a facsimile receiver)

The dimension perpendicular to a *scanning line* of the smallest recognizable detail of the image produced by the shortest signal capable of actuating a *facsimile* receiver under specified conditions.

Notes.

1 — In *phototelegraphy*, the longitudinal and transverse dimensions of the finest detail correspond to those of the *picture element*.

2 — In *document facsimile*, the transverse definition is equal to the *scanning pitch*.

Querauflösung eines**Faksimile-Empfängers****nessa in fase****scheidend vermogen in de breedterichting**

(van een beeldontvanger)

zdolność rozdzielcza poprzeczna

(odbiornika symilograficznego)

upplösning i tvärlä

721-14-14

разрешающая способность по вертикали (факсимильного приемника)

Размер перпендикулярно *строке развертки* наименьшей различимой детали, воспроизводимой самым коротким сигналом, способным привести в действие *факсимильный* приемник в определенных условиях.

Примечания.

1 — В *фототелеграфии* размеры по горизонтали и вертикали самой мелкой детали соответствуют разме рам *элемента изображения*.

2 — В *документальной факсимильной связи*, разрешающая способность по вертикали равна шагу *развертки*.

definición transversal (de un receptor de telecopia)

Dimensión perpendicularmente a una *línea de exploración*, del detalle de imagen más pequeño reconocible producido por la señal más corta capaz de accionar un receptor de *telecopia* en unas condiciones especificadas.

Notas.

1 — En *fototelegrafía* las dimensiones longitudinal y transversal del detalle más pequeño corresponde a las del elemento de imagen.

2 — En *telecopia contrastada*, la definición transversal es igual al paso de exploración.

721-14-15

fréquence de points

a) Moitié du nombre d'*éléments d'image* adjacents émis en une seconde par un appareil de *télécopie*.

b) Fréquence fondamentale du signal représentant en *télécopie* une ligne d'*éléments d'image* noirs et blancs alternés.

Punktfrequenz

segnale di messa in fase
puntfrequentie
częstotliwość szachownicy
punktfrekvens

dot frequency

a) Half the number of contiguous *picture elements* transmitted in a second by a *facsimile* transmitter.

b) Fundamental frequency of the signal representing in facsimile alternately black and white picture elements along a *scanning line*.

частота точек

a) Половина числа смежных *элементов изображения*, передаваемых в секунду *факсимильным* аппаратом.

б) основная частота сигнала, представляющего в факсимильной связи чередующиеся черные и белые элементы изображения вдоль *строки развертки*.

frecuencia de puntos

a) Mitad del número de *elementos de imagen* contiguos transmitidos en un segundo por un emisor de *telecopia*.

b) Frecuencia fundamental de la señal que representa en telecopia, una *línea de exploración* formada por elementos de imagen blancos y negros alternativamente dispuestos.

721-14-16

mise en phase (en télécopie)

Mise en concordance d'un point défini du *champ exploré* en *télécopie* à la réception, avec le point homologue à l'émission, en vue d'assurer la mise en page correcte de l'image sur le support d'enregistrement.

Einphasen (bei Faksimile)

messa in fase su bianco
.....
fazowanie (w symilografii)
fasing

phasing (in facsimile)

Aligning a specified point of the *scanning field* at the receiver with the corresponding point at the transmitter so as to ensure the correct page layout of the picture on the recording medium.

фазирование (в факсимильной связи)

Согласование определенной точки *поля развертки* на приеме с соответствующей точкой на передаче для обеспечения правильного расположения изображения на странице носителя записи.

721-14-16

puesta en fase (en telecopia)

Alineación de un punto especificado del *campo explorado* en el receptor en *telecopia*, con el correspondiente punto del emisor, para asegurar así la correcta disposición en página de la imagen en el soporte de registro.

721-14-17

signal de mise en phase

Signal spécial émis par un émetteur de *télécopie* vers le récepteur correspondant en vue d'assurer la *mise en phase*.

phasing signal

A special signal sent by a *facsimile* transmitter to the corresponding receiver in order to ensure *phasing*.

сигнал фазирования

Специальный сигнал, передаваемый *факсимильным* передатчиком в сторону соответствующего приемника с целью обеспечения *фазирования*.

señal de puesta en fase

Señal especial enviada por un emisor de *telecopia* a su correspondiente receptor para asegurar la *puesta en fase*.

Einphasignal

sincronizzazione

.....

sygnał fazowania

fasningssignal

721-14-18

mise en phase sur blanc

Mise en phase assurée à l'aide d'un *signal de mise en phase* correspondant au *blanc nominal* dont une brève interruption correspondant au *noir nominal* est transmise pendant le *temps perdu*.

phasing on white

Phasing ensured by a *phasing signal* corresponding to *nominal white* in which a short interruption corresponding to *nominal black* is transmitted during the *lost time*.

фазирование по белому

Фазирование, обеспечиваемое с помощью *сигнала фазирования*, соответствующего *номинальному уровню белого*, краткое прерывание которого, соответствующее *номинальному уровню черного*, передается в *потерянное время*.

puesta en fase sobre blanco

Puesta en fase asegurada con la ayuda de una *señal de puesta en fase* correspondiente al *blanco nominal* en la que una corta interrupción correspondiente al *negro nominal* es transmitida durante el *tiempo perdido*.

Einphasen auf Weiß

messa in fase su bianco

.....

fazowanie bieli

fasning på vitt

721-14-19

mise en phase sur noir

Mise en phase assurée à l'aide d'un *signal de mise en phase* correspondant au *noir nominal* dont une brève interruption correspondant au *blanc nominal* est transmise pendant le *temps perdu*.

phasing on black

Phasing ensured by a *phasing signal* corresponding to *nominal black* in which a short interruption corresponding to *nominal white* is transmitted during the *lost time*.

фазирование по черному

Фазирование, обеспечиваемое с помощью *сигнала фазирования*, соответствующего *номинальному уровню черного*, краткое прерывание которого, соответствующее *номинальному уровню белого*, передается в *потерянное время*.

puesta en fase sobre negro

Puesta en fase asegurada con la ayuda de una *señal de puesta en fase* correspondiente al *negro nominal* en la que una corta interrupción correspondiente al *blanco nominal* es transmitida durante el *tiempo perdido*.

Einphasen auf Schwarz

messa in fase sul nero

.....

fazowanie czerni

fasning på svart

721-14-20

synchronisation (en télécopie)Réalisation de l'égalité des *fréquences de lignes* à l'émission et à la réception.**synchronization** (in facsimile)The establishment of equal *scanning line frequencies* at the transmitter and receiver.**синхронизация** (в факсимильной связи)Реализация равенства *частот строк* на передаче и на приеме.**sincronización** (en telecopia)Logro del establecimiento de la misma *frecuencia de línea* en el emisor y en el receptor.**Synchronisation** (bei Faksimile)**sincronizzazione** (in facsimile)**synchronisatie** (bij facsimile)**synchronizacja** (w symilografii)**linjesynkronisering**

721-14-21

ouverture (d'un émetteur de télécopie)Ouverture par laquelle passe la lumière et qui commande, en fait, la dimension de la *tache d'exploration* à l'émission de *télécopie*.**aperture** (of a facsimile transmitter)The opening through which light passes and which effectively controls the size of the *scanning spot* at *facsimile* transmission.**апертура** (факсимильного передатчика)Отверстие, через которое проходит свет и которое фактически управляет размером *развертывающего пятна* при *факсимильной* передаче.**apertura** (de un emisor de telecopia)Entrada a través de la cual pasa la luz y que efectivamente controla el tamaño de la *traza de exploración* en una transmisión de *telecopia*.**Apertur** (eines Faksimile-Senders)**apertura** (del trasmettitore)**apertuur** (van een facsimilezender)**otwór** (nadajnika symilograficznego)**sāndarapertur**

721-14-22

ouverture (d'un récepteur de télécopie)Dernière ouverture à travers laquelle passe la lumière modulée par le signal d'image de *télécopie* reçu et dont une image est formée sur un support d'enregistrement photosensible.**aperture** (of a facsimile receiver)The final opening through which light modulated by the received picture *facsimile* signals passes and an image of which is focussed on a photosensitive recording medium.**апертура** (факсимильного приемника)Последнее отверстие, через которое проходит свет, модулируемый принятым *факсимильным* сигналом, и изображение которого формируется на фоточувствительном носителе записи.**apertura** (de un receptor de telecopia)Última entrada a través de la cual pasa la luz modulada por las señales de imagen de una *telecopia* recibida y de la que se obtiene una representación sobre el soporte de registro fotosensible.**Apertur** (eines Faksimile-Empfängers)**apertura** (del ricevitore)**apertuur** (van een facsimile-ontvanger)**otwór** (odbiornika symilograficznego)**mottagarapertur**

721-14-23

secteur mortPartie de la surface du cylindre d'un *émetteur de télécopie à cylindre* dont le temps de balayage ne peut être utilisé pour transmettre des signaux d'image.**dead sector**That portion of the drum surface of a *drum facsimile transmitter*, the scanning time of which cannot be used for picture signal transmission.**мертвый сектор**Часть поверхности барабана *передатчика с барабанной разверткой*, время развертки которой не может быть использовано для передачи сигналов изображения.**sector muerto**Porción de la superficie del cilindro de un *emisor de telecopia de cilindro*, cuyo tiempo de exploración no puede utilizarse para transmitir señales de imagen.**Totzone****settore morto****dode sector****sektor martwy****död sektor**

721-14-24

temps perdu

Partie de la *période de lignes* qui ne peut être utilisée pour transmettre des signaux d'images.

Note. — Dans le cas d'un *émetteur de télécopie à cylindre* le temps perdu est le temps de balayage du *secteur mort*.

Verlustzeit
tempo perduto
verliestijd
czas stracony
förlorat tid

lost time

The portion of the *scanning line period* which cannot be used for picture signal transmission.

Note. — With a *drum facsimile transmitter* the lost time is the *dead sector* scanning time.

потерянное время

Часть *периода строчной развертки*, которая не может быть использована для передачи сигналов изображения.

Примечание — Для *передатчика с барабанной разверткой* потерянное время - это время развертки мертвого сектора.

tiempo perdido

Porción del *periodo de línea* que no puede usarse para la transmisión de señales de imagen.

Nota. — En un *emisor de telecopia de cilindro* el *tiempo perdido* es el mismo que el tiempo de exploración del *sector muerto*.

721-14-25

hélice d'inscription

Pièce tournante de certains *récepteurs de télécopie à déroulement continu* comportant une arête hélicoïdale dont l'intersection, à un instant donné, avec la *ligne d'exploration* détermine la position de l'*élément d'image* sur cette ligne.

Schreibwendel
ellisse di scrittura
schrijfschroeflijn
spirală zapisu
skrivspiral

writing helix

A rotating part used in some *continuous facsimile receivers*, comprising a helicoidal rib, the intersection of which with the *scanning line* defines, at a given instant, the position of the *picture element* on this line.

записывающая спираль

Вращающаяся деталь некоторых *рулонных факсимильных приемников*, имеющая спиральный выступ, пересечение которого в определенный момент со *строкой развертки* определяет позицию *элемента изображения* на этой строке.

hélice de inscripción

Pieza giratoria usada en algunos *receptores de telecopia con desarrollo continuo* que posee un ariete helicoidal, la intersección del cual con la *línea de exploración* define en un instante dado, la posición del *elemento de imagen* en esa línea.

721-14-26

lame d'inscription

Pièce de certains *récepteurs de télécopie à déroulement continu*, employée en opposition avec une *hélice d'inscription* et comportant une arête rectiligne qui détermine, à un instant donné, la position de la *ligne d'exploration* sur le support d'enregistrement.

Schreibkante ; Schreiblineal
barra di scrittura
schrijfstang
listwa zapisu
skrivskena

writing bar**writing edge****chopper bar**

A part used in some *continuous facsimile receivers* in conjunction with a *writing helix*, comprising a rectilinear rib which defines at a given instant, the position of a *scanning line* on the recording medium.

записывающая линейка

Деталь некоторых *рулонных факсимильных приемников*, используемая в паре с *записывающей спиралью* и имеющая прямой выступ, который в заданный момент определяет позицию *строки развертки* на носителе записи.

- 721-14-26** **lama de inscripción**
Pieza usada en algunos *receptores de telecopia con desarrollo continuo* en asociación con una *hélice de inscripción*, y que posee un ariete rectilíneo que define en un instante dado la posición de la *línea de exploración* en el soporte de registro.
- 721-14-27** **facteur de cylindre**
Rapport de la longueur utile du cylindre à son diamètre dans un *émetteur* ou un *récepteur de télécopie à cylindre*.
drum factor
The ratio of the usable scanning length of the drum to its diameter in a *drum facsimile transmitter* or a *drum facsimile receiver*.
отношение длины к диаметру барабана
Отношение полезной длины барабана к его диаметру в передатчике или приемнике с барабанной разверткой.
factor de cilindro
Relación entre la longitud útil de exploración de un cilindro y su diámetro en un *emisor de telecopia de cilindro* o en un *receptor de telecopia de cilindro*.
Trommelfaktor
fattore di tamburo
trommelfactor
proporcja bębna
trumfaktor
- 721-14-28** **pas d'exploration**
Distance entre les bords homologues de deux *lignes d'exploration de télécopie* consécutives.
scanning pitch
The distance between the corresponding edges of two *facsimile scanning lines*.
шаг развертки
Расстояние между соответствующими краями двух последовательных *факсимильных строк развертки*.
paso de exploración
Distancia entre los bordes de dos *líneas de exploración* consecutivas en un sistema de *telecopia*.
Abtastvorschub
passo di scansionamento
aftaststeek
skok rozwinięcia
linjedelning
- 721-14-29** **finesse d'exploration**
Nombre de *lignes d'exploration* par unité de longueur.
Note. — La finesse d'exploration est l'inverse du *pas d'exploration*.
scanning density
The number of *scanning lines* per unit length.
Note. — The scanning density is the reciprocal of the *scanning pitch*.
четкость развертки
Число *строк развертки* в единице длины.
Примечание. — Четкость развертки обратна *шагу развертки*.
finura de exploración
Número de *líneas de exploración* por unidad de longitud.
Nota. — La finura de exploración es la inversa del *paso de exploración*.
Abtastdichte ; Schreibdichte
densità di scansionamento
scheidend vermogen bij het aftasten
gęstość rozwinięcia
linjetäthet
- 721-14-30** **vitesse d'exploration**
Vitesse linéaire de la *tache d'exploration à l'émission* ou à la *réception* en *télécopie* dans son déplacement sur le document original ou sur le support d'enregistrement.
scanning speed
The linear speed of the *facsimile scanning spot* in its movement over the original document or over the recording medium.
Abtastgeschwindigkeit
velocità di scansionamento
aftastsnelheid
szybkość rozwinięcia
avsökningshastighet

721-14-30

скорость развертки

Линейная скорость *факсимильного развертывающего пятна* при его перемещении на оригинале документа или на носителе записи.

velocidad de exploración

Velocidad lineal de la *traza de exploración* de *telecopia* en su desplazamiento sobre el documento original o sobre el soporte al registro.

721-14-31

longueur utile de ligne

Longueur maximale de la *ligne d'exploration* réalisable avec un appareil de *télécopie* déterminé.

nutzbare Zeilenlänge

lunghezza di linea utile
bruikbare lengte van de aftastlijn
długość użyteczna linii rozwinięcia
effektiv linjelängd

usable scanning line length

The maximum length of the *scanning line* that can be achieved with a particular *facsimile* equipment.

полезная длина строки

Максимальная длина *строки развертки*, реализуемая определенным *факсимильным* аппаратом.

longitud útil de línea

Máxima longitud de la *línea de exploración* que se puede conseguir con un determinado equipo de *telecopia*.

721-14-32

longueur totale de ligne

Produit de la *vitesse d'exploration* par la *période de ligne*.

Note. — La longueur totale de ligne est égale à la somme de la *longueur utile de ligne* et du produit de la vitesse d'exploration par le *temps perdu*.

Gesamtastastzeilenlänge

lunghezza di linea totale
totale lengte van de aftastlijn
długość całkowita linii rozwinięcia
total linjelängd

total scanning line length

The product of the *scanning speed* and the *scanning line period*.

Note. — The total scanning line length is equal to the sum of the *usable scanning line length* and the product of the scanning speed and the *lost time*.

общая длина строки

Произведение *скорости развертки* на *период строчной развертки*.

Примечание. — Общая длина строки равна сумме *полезной длины строки* и произведения скорости развертки на *потерянное время*.

longitud total de línea

Resultado del producto de la *velocidad de exploración* por el *periodo de línea*.

Nota. — La longitud de línea es igual a la suma de la longitud útil de línea más el producto de la velocidad de exploración por el tiempo perdido.

721-14-33

facteur de coopération

Produit de la *longueur totale de ligne* par la *finesse d'exploration*.

Zusammenarbeitsfaktor

fattore di cooperazione
samenwerkingsfactor
współczynnik współpracy
kooperationsfaktor

factor of cooperation

The product of the *total scanning line length* and the *scanning density*.

коэффициент согласования

Произведение *общей длины строки* на *четкость развертки*.

factor de cooperación

Producto de la *longitud total de línea* por la *finura de exploración*.

721-14-34

module de coopération

Quotient du *facteur de coopération* par le nombre π .

Note. — Dans le cas d'un *émetteur à cylindre* ou d'un *récepteur à cylindre*, le module de coopération est égal au produit du diamètre du cylindre par la *finesse d'exploration*.

index of cooperation

Quotient of the *factor of cooperation* by the constant π .

Note. — In a *drum transmitter* or *drum receiver*, the index of cooperation is equal to the product of the drum diameter and the *scanning density*.

модуль согласования

Частное от деления *коэффициента согласования* на число π .

Примечание. — Для *передатчика* или *приемника с барабанной разверткой* модуль согласования равен произведению диаметра барабана на *четкость развертки*.

módulo de cooperación**índice de cooperación**

Cociente entre el *factor de cooperación* y la constante π .

Nota. — En el caso de un emisor de cilindro o de un receptor de cilindro, el índice de cooperación es igual al producto del diámetro del cilindro por la finura de exploración.

Zusammenarbeitsindex
indice di cooperazione
samenwerkingsindex
moduł współpracy
kooperationsindex

721-14-35

exploration réduite

Exploration effectuée avec un pas double ou multiple du *pas d'exploration* normalement employé de façon à réduire la durée de transmission en *télécopie*.

limited scanning

Scanning at double or other integral multiples of the *scanning pitch* normally used so as to shorten the *facsimile* transmission time.

сокращенная развертка

Развертка с использованием двойного или другого кратного *шага развертки*, обычно применяемая с целью сокращения длительности *факсимильной* передачи.

exploración reducida**exploración limitada**

Exploración realizada con un paso doble o múltiplo entero del *paso de exploración* normalmente empleado, con la intención de reducir el tiempo de transmisión en *telecopia*.

begrenztes Abtasten
scansionamento ridotto
beperkt aftasten
rozwiniecie ograniczone
begränsad avsökning

721-14-36

rapport de reproduction

Rapport des dimensions linéaires du document reproduit par *télécopie* aux dimensions homologues du document original.

reproduction ratio

The ratio of the linear dimensions of the document reproduced by *facsimile* to the corresponding dimensions of the original document.

коэффициент воспроизведения

Отношение линейных размеров документа, воспроизведенных при *факсимильной связи*, и соответствующих размерам оригинального документа.

relación de reproducción

Relación entre las dimensiones lineales del documento reproducido por *telecopia* y las dimensiones correspondientes del documento original.

Wiedergabeverhältnis
rapporto di riproduzione
reproduktieverhouding
skala odtwarzania
reproduktionsförhållande

721-14-37

translation d'exploration positive

Translation de l'organe explorateur en *télécopie* par rapport au document lorsque la surface de celui-ci est explorée le long des lignes en allant de la gauche vers la droite quand les *lignes d'exploration* se suivent de haut en bas.

Note. — Dans un appareil à cylindre l'exploration suivant une hélice à gauche est une translation d'exploration positive.

positive Abtasteinrichtung**salto di scansionamento positivo**

.....
przesunięcie dodatnie
positiv avsökning

positive scanning shift

Relative shift of the *facsimile* scanning device in relation to the document when the surface of the latter is scanned along the lines from left to right where the *scanning lines* proceed from the top to the bottom.

Note. — In a drum apparatus helicoidal scanning towards the left is a positive scanning shift.

положительное смещение развертки

Смещение *факсимильного* развертывающего устройства по отношению к документу в случае, когда поверхность последнего развертывается вдоль строк слева направо, а *строки развертки* следуют сверху вниз.

Примечание. — В аппарате с барабанной разверткой развертка по спирали влево представляет собой положительное смещение развертки.

traslación de exploración positiva

Traslación realtiva del circuito de exploración de *telecopia* con relación al documento cuando la superficie de este último es explorada a lo largo de las líneas, de izquierda a derecha, ejecutándose las *líneas de exploración* de arriba hacia abajo.

Nota. — En un aparato de cilindro, la exploración helicoidal hacia la izquierda es una traslación de exploración positiva.

721-14-38

translation d'exploration négative

Translation de l'organe explorateur en *télécopie* par rapport au document lorsque la surface de celui-ci est explorée le long des lignes en allant de la droite vers la gauche quand les *lignes d'exploration* se suivent de haut en bas.

Note. — Dans un appareil à cylindre l'exploration suivant une hélice à droite est une translation d'exploration négative.

negative Abtasteinrichtung**salto di scansionamento negativo**

.....
przesunięcie ujemne
negativ avsökning

negative scanning shift

Relative shift of the *facsimile* scanning device in relation to the document when the surface of the latter is scanned along the lines from right to left where the *scanning lines* proceed from the top to the bottom.

Note. — In a drum apparatus helicoidal scanning towards the right is a negative scanning shift.

отрицательное смещение развертки

Смещение *факсимильного* развертывающего устройства по отношению к документу в случае, когда поверхность последнего развертывается вдоль строк справа налево, а *строки развертки* следуют сверху вниз.

Примечание. — В аппарате с барабанной разверткой развертка по спирали вправо представляет собой отрицательное смещение развертки.

traslación de exploración negativa

Traslación relativa del circuito de exploración de *telecopia* con relación al documento cuando la superficie de este último es explorada a lo largo de las líneas, de derecha a izquierda, ejecutándose las *líneas de exploración* de arriba hacia abajo.

Nota. — En un aparato de cilindro, la exploración helicoidal hacia la derecha es una traslación de exploración negativa.

721-14-39

contraste maximal

Rapport de la luminance de la partie la plus claire de l'image à celle de la partie la plus sombre.

Note. — La valeur de cette quantité est généralement exprimée par son logarithme décimal égal à la différence des densités optiques correspondantes.

maximum contrast

The ratio of the luminance of the brightest portion of a picture to that of the darkest portion.

Note. — The value of this quantity is generally expressed as the logarithm to the base ten which equals the difference of corresponding optical densities.

максимальный контраст

Отношение яркости самой светлой части изображения к яркости самой темной части.

Примечание. — Значение этой величины обычно выражается ее десятичным логарифмом, равным разности соответствующих оптических плотностей.

contraste máximo

Relación entre la luminancia de la porción más brillante de una imagen, y la porción más oscura.

Nota. — El valor de esta cantidad está generalmente expresado por su logaritmo decimal igual a la diferencia de las densidades ópticas correspondientes.

Maximalkontrast
contrasto massimo
maximum contrast
kontrast maksymalny
maximal kontrast

721-14-40

compression des luminances

Modification intentionnelle ou fortuite des signaux de *télécopie* par laquelle les luminances de l'image reçue occupent une gamme moins étendue que celles de l'original.

compression of the luminance range

Deliberate or accidental change in the *facsimile* signals which causes the luminance range of the received picture to be less than that of the original.

сжатие диапазона яркости

Намеренное или случайное изменение *факсимильных* сигналов, в результате которого диапазон яркости принятого изображения меньше диапазона яркости оригинала.

compresión de luminancias

Modificación intencionada o fortuita en las señales de *telecopia*, que causa que el rango de luminancia de la imagen recibida sea menor que el rango del original.

Einengung des Helligkeitsbereichs
compressione di luminanza
compressie van het luminantiegebied
zmniejszenie luminancji
luminanskompresion

721-14-41

extension des luminances

Modification intentionnelle ou fortuite des signaux de *télécopie* par laquelle les luminances de l'image reçue occupent une gamme plus étendue que celles de l'original.

expansion of the luminance range

Deliberate or accidental change in the *facsimile* signals which causes the luminance range of the received picture to be greater than that of the original.

расширение диапазона яркости

Намеренное или случайное изменение *факсимильных* сигналов, в результате которого диапазон яркости принятого изображения больше диапазона яркости оригинала.

extensión de luminancias

Modificación intencionada o fortuita en las señales de *telecopia*, que causa que el rango de luminancia de la imagen recibida sea mayor que el rango original.

Ausdehnung des Helligkeitsbereichs
esaltazione di luminanza
expansie van het luminantiegebied
zwiększenie luminancji
luminansexpansion

721-14-42

compensation des luminances

En *phototélégraphie*, modification des signaux reçus, en fonction des caractéristiques du support d'enregistrement employé à la réception, en vue d'obtenir une reproduction exacte des luminances.

Helligkeitskompensation
compensazione di luminanza
luminantiecompensatie
kompensacja luminancji
luminanskompensering

luminance compensation

In *phototelegraphy*, any changing of the received signals, according to the photometric characteristics of the recording medium used for reception, in order to reproduce correctly the luminances.

компенсация (коррекция) яркости

В *фототелеграфной связи* - изменение принятых сигналов в зависимости от характеристик носителя записи, используемого на приеме, с целью точного воспроизведения яркости.

compensación de luminancias

En *fototelegrafía*, cualquier cambio de las señales recibidas, en función de las características del soporte de registro empleado en la recepción, para conseguir una reproducción exacta de las luminancias.

721-14-43

noir nominal

Valeur caractéristique, telle que niveau ou fréquence, du signal correspondant au noir le plus sombre qui peut être transmis par un émetteur de *télécopie*.

Nominal-Schwarz
nero nominale
nominaal zwart
czerni odniesienia
nominell svart

nominal black

The value, such as level or frequency, of the signal corresponding to the darkest black that can be transmitted by a particular *facsimile* transmitter.

номинальный уровень черного

Характеристическая величина (например, уровень или частота) сигнала, соответствующего самому темному черному, который может быть передан *факсимильным* передатчиком.

negro nominal

Valor, como por ejemplo el nivel de frecuencia, de la señal correspondiente al negro más oscuro que puede ser transmitido por un determinado emisor de *telecopia*.

721-14-44

blanc nominal

Valeur caractéristique, telle que niveau ou fréquence, du signal correspondant au blanc le plus clair qui peut être transmis par un émetteur de *télécopie*.

Nominal-Weiß
bianco nominale
nominaal wit
biel odniesienia
nominell vitt

nominal white

The value, such as level or frequency, of the signal corresponding to the brightest white that can be transmitted by a particular *facsimile* transmitter.

номинальный уровень белого

Характеристическая величина (например, уровень или частота) сигнала, соответствующего самому светлому белому, который может быть передан *факсимильным* передатчиком.

blanco nominal

Valor, como por ejemplo el nivel de frecuencia, de la señal correspondiente al blanco más brillante que puede ser transmitido por un determinado emisor de *telecopia*.

721-14-45

contraste accentué

Résultat d'un procédé consistant à transmettre comme *noir nominal* ou *blanc nominal* tous les *éléments d'image* du document original dont les luminances sont respectivement plus faibles ou plus fortes qu'une certaine luminance intermédiaire spécifiée.

betonter Kontrast
contrasto accentuato
overdreven contrast ; hard
kontrast zwiększony
betonad kontrast

accentuated contrast

The result of a process whereby all the *picture elements* of the original document which have a luminance less than a specified intermediate value are transmitted as *nominal black* and all those with a luminance greater than that value as *nominal white*.

721-14-45

усиленный контраст

Результат процесса, заключающегося в передаче в качестве *номинального уровня черного* или *номинального уровня белого* всех элементов изображения оригинального документа, яркость которых соответственно слабее или сильнее некой промежуточной нормированной яркости.

contraste acentuado

Resultado de un proceso en el que todos los *elementos de imagen* del documento original que tienen una luminancia menor que un valor intermedio especificado, son transmitidos como *negro nominal*, y aquellos cuya luminancia es mayor que dicho valor, son transmitidos como *blanco nominal*.

721-14-46

noir de l'image

Valeur caractéristique, telle que niveau ou fréquence, du signal correspondant à la partie la plus sombre du document à transmettre par *télécopie*.

picture black

The value, such as level or frequency, of the signal corresponding to the darkest part of the document to be transmitted by *facsimile*.

уровень черного в изображении

Характеристическая величина (например, уровень или частота) сигнала, соответствующего самой темной части документа, передаваемого *факсимильным* способом.

negro de imagen

Valor, como por ejemplo el nivel de frecuencia, de la señal correspondiente a la parte más oscura del documento a transmitir por *telecopia*.

Bildschwarz
nero d'immagine
beeldzwart
czerń obrazu
bildsvart

721-14-47

blanc de l'image

Valeur caractéristique, telle que niveau ou fréquence, du signal correspondant à la partie la plus claire du document à transmettre par *télécopie*.

picture white

The value, such as level or frequency, of the signal corresponding to the brightest part of the document to be transmitted by *facsimile*.

уровень белого в изображении

Характеристическая величина (например, уровень или частота) сигнала, соответствующего самой светлой части документа, передаваемого *факсимильным* способом.

blanco de imagen

Valor, como por ejemplo el nivel de frecuencia, de la señal correspondiente a la parte más clara del documento a transmitir por *telecopia*.

Bildweiß
bianco d'immagine
beeldwit
biel obrazu
bildvitt

721-14-48

diaphragme des teintes

gamme des teintes (terme à proscrire dans ce sens)

Diaphragme dont le contour est dessiné pour permettre une variation de l'exposition du support d'enregistrement photosensible en fonction du signal reçu par *télécopie* et des caractéristiques du support.

tone control aperture

An aperture designed to permit variations in the amount of light reaching the recording material in relation to the magnitude of the received *facsimile* signals and the characteristics of the photosensitive recording medium.

полутонная апертура
полутонная диафрагма

Апертура, призванная обеспечить изменение экспозиции фоточувствительного носителя записи в зависимости от принятого *факсимильного* сигнала и характеристик носителя.

Tonwertblende
diaframma delle tonalità
besturingsopening voor de toon ; toner
diafragma odnieszienia
bländare

721-14-48

apertura de control de tono

Apertura diseñada para permitir variaciones en la cantidad de luz que alcanza el soporte de registro fotosensible, en función de las señales recibidas de *telecopia* y de las características del soporte.

721-14-49

image en demi-teinte

Image possédant une gamme de luminances réparties entre les limites correspondant au *blanc de l'image* et au *noir de l'image en télécopie*.

half tone picture

A picture having a range of tones within the *picture black* and the *picture white* limits in a *facsimile* system.

полутонное изображение

Изображение, диапазон яркости которого в *факсимильной* системе находится в пределах от *уровня белого в изображении* до *уровня черного в изображении*.

imagen de control de tono

Imagen que posee una gama de tonos comprendidos dentro de los límites del *negro de imagen* y el *blanco de imagen*, en un sistema de *telecopia*.

Halbtonbild

immagine a mezza tonalità
halftoonprent
obraz półcieniowy
tvåtonsbild

721-14-50

échelle des teintes
gamme de teintes

Echelle optique contenant un certain nombre de valeurs de densité optique variant par échelons entre le noir et le blanc.

tone wedge

An optical step wedge containing a number of steps of optical density between black and white.

полутонный диапазон
полутонная гамма
оптический клин

Оптическая шкала, содержащая определенное количество значений оптической плотности, меняющейся ступенчато от черного до белого.

escala de tonos

Escala óptica que contiene un cierto número de valores escalonados de densidad óptica, entre el negro y el blanco.

Tonwertstufenleiter
scala delle tonalità
zwartingswig
zakres cieniowania
gråtonsskala

SECTION 721-15 - DÉFAUTS ET DISTORSION EN TÉLÉCOPIE
SECTION 721-15 - DEFECTS AND DISTORTION IN FACSIMILE REPRODUCTION
РАЗДЕЛ 721-15 - ДЕФЕКТЫ И ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ
SECCIÓN 721-15 - DEFECTOS Y DISTORSIÓN EN TELECOPIA

721-15-01

distorsion d'ouverture

Effet dû aux dimensions finies de la *tache d'exploration* à l'émission et à la réception en *télécopie*, et produisant un estompage des contours et une suppression des détails plus petits que cette tache d'exploration.

aperture distortion

An effect due to the finite dimensions of the *scanning spot* in *facsimile* transmission and reception; contours are blurred, and details, smaller than this scanning spot, are suppressed.

апертурное искажение

Явление, обусловленное конечными размерами *развертывающего пятна* при *факсимильной* передаче или приеме и имеющее своим результатом размывание контуров и пропадание деталей, более мелких, чем это развертывающее пятно.

Aperturverzerrung

distorsione di apertura
apertuurvervorming
znieskształcenie otworowania
aperturdistorsion

721-15-01

distorsión de apertura

Efecto debido a las dimensiones limitadas de la *traza de exploración* en la emisión y en la recepción en *telecopia*, que produce una cierta difuminación de los contornos y la supresión de los detalles más pequeños que esta traza de exploración.

721-15-02

trainage

Défaut d'une reproduction par *télécopie* consistant en ce qu'une variation brusque de luminance, par exemple du noir au blanc, sur le document original, est déplacée irrégulièrement, dans le sens d'*exploration*, sur le document reçu.

Note. — En *télécopie bivalente*, le trainage ne s'applique pas à la reproduction des détails de dimensions inférieures à l'*élément d'image* qui peuvent subir, dans certains cas, un prolongement à l'émission.

tailing

A defect in *facsimile* reproduction whereby a sudden variation in luminance, e.g. from black to white, on the original document, is shifted irregularly, in the *scanning* direction on the received document.

Note. — In *document facsimile*, tailing does not apply to the reproduction of details which are smaller than the *picture element* and which may sometimes be systematically prolonged at the transmitter.

**затягивание
образование хвостов**

Дефект *факсимильного* воспроизведения, состоящий в том, что резкое изменение яркости (например, от черного к белому) на оригинале документа неравномерно двигается в направлении *развертки* на принимаемом документе.

Примечание. — В документальной *факсимильной* связи затягивание не относится к воспроизведению деталей, размер которых меньше *элемента изображения* и которые иногда могут удлиниться на передаче.

arrastre

Defecto en una reproducción por *telecopia* por el cual una variación repentina de luminancia, por ejemplo de negro a blanco, en el documento original, es desplazada irregularmente en el sentido de *exploración* del documento recibido.

Nota. — En *telecopia contrastada*, el término arrastre no se aplica en la reproducción de los detalles que son más pequeños que el *elemento de señal* y que pueden a veces ser sistemáticamente prolongados en el emisor.

nachziehen
effetto coda
achterblijven
rozmycie
eftersläpning

721-15-03

effet d'écho

Défaut d'une reproduction par *télécopie* dû à des phénomènes de propagation, se manifestant par l'apparition d'un deuxième ou de plusieurs autres contours décalés, dans le sens d'*exploration*, par rapport au contour de l'image normale.

echo effect

A defect in *facsimile* reproduction due to propagation phenomena, consisting of the appearance of a second outline or several other outlines displaced in the *scanning* direction from the outline of the normal picture.

**эхо-эффект
эффект отражения**

Дефект *факсимильного* воспроизведения, обусловленный явлениями распространения и выражающийся в появлении второго и более контуров, смещенных в направлении *развертки* по отношению к контуру нормального изображения.

efecto de eco

Defecto en una reproducción por *telecopia* debido a fenómenos de propagación, consistente en la aparición de una segunda línea de contorno u otras varias líneas de contorno desplazadas en el sentido de *exploración*, con relación al contorno de la imagen normal.

Echoeffekt
effetto eco
echo-effekt
echo
ekoeffekt

721-15-04

moirage

Défaut d'une reproduction par *télécopie* se manifestant par un dessin plus ou moins régulier de lignes ou de variations de densités en surimpression sur l'image.

Note. — Le moirage est dû, en général, à une perturbation récurrente.

interference pattern (in facsimile)**moire**

A defect appearing in *facsimile* reproduction in the form of a more or less regular pattern of lines or density variations superimposed on the picture.

Note. — The interference pattern is generally caused by recurrent interference.

муар**интерференционное искажение**

Дефект воспроизведения при *факсимильной связи*, который проявляется в виде более или менее равномерных линий или изменений плотности, налагаемых на изображение.

Примечание. — Муар, как правило, обусловлен периодическими помехами.

interferencia de imagen**reflejo**

Defecto en una reproducción por *telecopia* que se manifiesta en forma de unas, más o menos regulares líneas o variaciones de densidad en sobreimpresión con la imagen.

Nota. — El reflejo está causado generalmente por una interferencia recurrente.

Störmuster**effetto interferenza****interferentiepatroon****mora****störningsmönster ; moiré**

721-15-05

broutage longitudinal

Effet dû à une irrégularité de la *vitesse d'exploration* en *télécopie* provenant par exemple d'une rotation irrégulière du cylindre ou de l'*hélice d'inscription* et se manifestant sur l'image reproduite par de petites sinuosités ou discontinuités de lignes qui sont régulières sur le document original.

longitudinal judder

An effect due to the irregularity of the *facsimile scanning speed*, originating for example, in the irregular rotation of the drum or *writing helix* and causing slight waviness or breaks in the reproduction of lines that are regular on the original document.

продольные механические качания

Явление, вызванное неравномерностью *скорости факсимильной развертки*, обусловленной, например, неравномерным вращением барабана или *записывающей спирали*, и проявляющееся на воспроизводимом изображении в виде изгибов или прерываний линий, которые на оригинале документа являются ровными.

trepidación longitudinal

Efecto debido a una irregularidad de la *velocidad de exploración* en *telecopia*, originada por ejemplo en una rotación irregular del cilindro o de la *hélice de inscripción*, y que causa pequeñas sinusoidades o discontinuidades en la reproducción de líneas que son regulares en el documento original.

längszittern**discontinuità longitudinale****.....****wystrzępienie wzdłużne****bildstörning i längsled**

721-15-06

broutage transversal

Effet dû à une irrégularité du *pas d'exploration* en *télécopie* et se manifestant sur l'image reproduite par la présence simultanée de *chevauchements* et d'*interlignages*.

transverse judder

An effect due to irregularity of the *facsimile scanning pitch* resulting in concurrent *overlap* and *underlap* in the reproduced picture.

поперечные механические качания

Явление, вызванное неравномерностью *шага факсимильной развертки* и проявляющееся на воспроизводимом изображении в виде одновременного появления *перекрывтий* и *недокрытий*.

seitliches Zittern**discontinuità trasversale****.....****wystrzępienie poprzeczne****bildstörning i tvärlä**

- 721-15-06** **trepidación transversal**
 Efecto debido a una irregularidad del *paso de exploración* en *telecopia*, que se manifiesta en la imagen reproducida por la presencia simultánea de *recubrimiento* e *interlineación*.
- 721-15-07** **noir perturbé**
 Absence d'uniformité des parties noires de l'image reproduite par *télécopie*, due aux changements de niveau du signal causés par le bruit.
noisy blacks
 Non-uniformity in the black area of a picture reproduced by *facsimile* due to changes of signal levels caused by noise.
помехи черного
 Отсутствие однородности черных частей *факсимильного* изображения, вызванное изменениями уровня сигнала вследствие помех.
negro perturbado
negro ruidoso
 Falta de uniformidad en las partes negras de la imagen reproducida por *telecopia*, debido a los cambios de niveles de la señal causados por ruido.
gestörtes Schwarz
nero disturbato
zwarten met ruis
niejednolitość tonowania
ojämn svärtning
- 721-15-08** **chevauchement**
recouvrement
 Défaut d'une reproduction par *télécopie* dû au fait que la largeur de la *ligne d'exploration* est supérieure au *pas d'exploration*, ou que celui-ci est irrégulier.
überlappen (bei Faksimile)
accavallamento
overlap (bij facsimile)
zachodzenie linii
överlappning
overlap (in facsimile)
 A defect in *facsimile* reproduction due to the fact that the width of the *scanning line* is greater than the *scanning pitch* or that the latter is irregular.
перекрытие
нахлестка
 Дефект *факсимильного* воспроизведения, обусловленный тем, что ширина *строки развертки* превышает *шаг развертки* или этот шаг неравномерен.
recubrimiento
solape
superposición
 Defecto en una reproducción por *telecopia*, debido al hecho de que la anchura de la *línea de exploración* es mayor que el *paso de exploración*, o que este es irregular.
- 721-15-09** **interlignage**
 Défaut d'une reproduction par *télécopie* dû au fait que la largeur de la *ligne d'exploration* est inférieure au *pas d'exploration*.
sperren
interlineatura
onderlap (bij facsimile)
międzylinia
underlappning
underlap
 A defect in *facsimile* reproduction due to the fact that the width of the *scanning line* is less than the *scanning pitch*.
недокрытие
межстрочные просветы
 Дефект *факсимильного* воспроизведения, обусловленный тем, что ширина *строки развертки* меньше *шага развертки*.
interlineación
 Defecto en una reproducción por *telecopia*, debido al hecho de que la anchura de la *línea de exploración* es menor que el *paso de exploración*.

721-15-10

obliquité

Défaut d'une reproduction par *télécopie* se manifestant par une inclinaison des lignes qui devraient être perpendiculaires aux *lignes d'exploration*, et dû à une différence entre les *vitesse d'exploration* à l'émission et à la réception.

Schräglauf
obliquità
skew
pochylenie
snedhet

skew

A defect in *facsimile* reproduction in which lines that should be at right angles to the scanning direction are inclined to it, owing to a difference between the *scanning speeds* at transmission and reception.

перекос

Дефект *факсимильного* воспроизведения, выражающийся в том, что строки неперпендикулярны к направлению развертки и вызванный расхождением *скоростей развертки* на передаче и на приеме.

oblicuidad

Defecto en una reproducción por *telecopia*, manifestado por una inclinación de las líneas que deberían ser perpendiculares a las *líneas de exploración*, debido a una diferencia entre las *velocidades de exploración* en la emisión y en la recepción.

721-15-11

inversion partielle des teintes

Défaut d'une *télécopie* tel que les nuances reproduites au lieu de progresser régulièrement du blanc au noir peuvent progresser du blanc au noir et revenir ensuite vers le blanc ou inversement.

Note. — Ce défaut peut être dû par exemple à une fixation incorrecte des limites pour le blanc et le noir dans la modulation de fréquence d'une sous-porteuse.

teilweise Tönungsumkehr
inversione parziale di tonalità
solarisatie ; gedeeltelijke toonomkering
inwersja cieniowania
partiellt nyansfel

partial tone reversal

A defect in *facsimile* reproduction such that the reproduced picture instead of proceeding smoothly from white to black, may proceed from white to black and then towards white again or vice versa.

Note. — This defect may be due, for example, to incorrect setting of black and white limits in a sub-carrier frequency modulation.

частичный переход полутонов
частичная инверсия полутонов

Дефект при *факсимильной* связи, заключающийся в том, что воспроизводимые полутона вместо постепенного перехода от белого к черному переходят от белого к черному и затем возвращаются к белому или наоборот.

Примечание. — Этот дефект может, например, вызываться неправильной установкой пределов для черного и белого при частотной модуляции поднесущей.

inversión parcial de tono

Defecto en una reproducción por *telecopia*, que hace que la imagen reproducida en lugar de avanzar regularmente del blanco al negro, avance del blanco al negro y luego regrese de nuevo hacia el blanco o viceversa.

Nota. — Este defecto puede deberse, por ejemplo, a una fijación incorrecta de los límites para el negro y para el blanco en la modulación de frecuencia de una subportadora.

**SECTIONS 721-16 À 721-19 - RÉSEAUX; COMMUTATION; EXPLOITATION
ET SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES ET DE DONNÉES**
**SECTIONS 721-16 TO 721-19 - TELEGRAPH AND DATA NETWORKS; SWITCHING;
OPERATION AND SERVICES**

**РАЗДЕЛЫС 721-16 ПО 721-19 - ТЕЛЕГРАФНЫЕ СЕТИ И СЕТИ ДАННЫХ, КОММУТАЦИЯ,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛУЖБЫ**
**SECCIONES 712-16 A 721-19 - REDES; CONMUTACIÓN; EXPLOTACIÓN
Y SERVICIOS TELEGRÁFICOS Y DE DATOS**

SECTION 721-16 - RÉSEAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET DE DONNÉES
SECTION 721-16 - TELEGRAPH AND DATA NETWORKS
РАЗДЕЛ 721-16 - ТЕЛЕГРАФНЫЕ СЕТИ И СЕТИ ДАННЫХ
SECCIÓN 721-16 - REDES TELEGRÁFICAS Y DE DATOS

721-16-01

réseau télégraphique public

Réseau de télécommunication constitué en vue de l'exécution d'un *service télégraphique* offert au public.

Note. — Un réseau télégraphique public est fourni, exploité et contrôlé par une administration ou par une exploitation privée reconnue.

public telegram network

A telecommunication network set up to provide a *telegram service* for the public.

Note. — A public telegram network is supplied, operated and controlled by an administration or recognized private operating agency.

телеграфная сеть общего пользования

Сеть электросвязи, организуемая с целью обеспечения *телеграфной службы*, предоставляемой широкой публике.

Примечание. — Телеграфная сеть общего пользования предоставляется, эксплуатируется и управляется администрацией или признанной частной эксплуатационной организацией.

red telegráfica pública

Red de telecomunicación creada para proporcionar un *servicio telegráfico* al público.

Nota. — Una red telegráfica pública es ofertada, explotada y controlada por una administración o por una explotación privada autorizada.

öffentliches Telegrammnetz
rete telegrafica pubblica
openbaar telegraafnet
sieć telegramowa publiczna
telegrafnät

721-16-02

réseau gentex

Réseau télégraphique commuté employé par les administrations ou exploitations privées reconnues pour assurer le *service télégraphique public* international.

gentex network

A switched telegraph network used between administrations or recognized private operating agencies to provide an international *public telegram service*.

сеть Гентекс

Коммутируемая телеграфная сеть, используемая администрациями или признанными частными эксплуатационными организациями для обеспечения международной *телеграфной службы* общего пользования.

red gentex

Red telegráfica conmutada empleada por las administraciones o las explotaciones privadas autorizadas, que proporciona un *servicio telegráfico público* internacional.

Gentex-Netz
rete gentex
gentex(network)
sieć genteksowa
gentexnät

721-16-03
(701-02-09)**ligne d'abonné**
ligne de rattachement

Liaison entre l'installation d'un abonné et le centre de télécommunication qui assure les services de télécommunication voulus.

subscriber's line
subscriber loop

A link between equipment in a subscriber's premises and the telecommunication centre providing required services.

абонентская линия

Тракт между оборудованием, установленным в помещении абонента и станцией (услугом) электросвязи, обеспечивающей требуемые услуги.

línea de abonado

Enlace entre las instalaciones de un abonado y el centro de telecomunicación que le asegura los servicios requeridos.

Teilnehmeranschlußleitung
línea d'utente (d'abbonato) ; rilegamento
d'utente
abonneelijn ; abonneelus
linia abonenska
abonntfledning

721-16-04

ligne terminale de raccordementPartie de la *ligne de rattachement* comprise entre l'*installation d'abonné* et le premier *multiplexeur* ou *concentrateur* rencontré, ou le commutateur s'il n'y a ni *multiplexeur* ni *concentrateur*.**local line**The part of the *subscriber's line* between the *subscriber's installation* and the first *multiplexer* or *concentrator* or between the subscriber's installation and the switching centre if a concentrator or multiplexer is not used.**местная абонентская линия**Часть *абонентской линии* между *абонентской оконечной установкой* и первым *мультиплексором* или *концентратором*, либо между *абонентской оконечной установкой* и коммутационной станцией, если мультиплексор или концентратор не используется.**línea local**Parte de la *línea de abonado* comprendida entre la *instalación de abonado* y el primer *multiplexor* o *concentrador* encontrado, o entre la instalación de abonado y el centro de conmutación si no se usan concentradores ni multiplexores.**Ortsanschlußleitung**
línea d'utente
ader in lokale kabel
linia lokalna
lokalledning

721-16-05

liaison spécialisée (en télégraphie et transmission de données)Liaison télégraphique ou *liaison de données* établie en permanence, sans utilisation des organes de commutation, à l'usage exclusif d'un certain nombre de terminaux.**dedicated circuit (in telegraphy and data transmission)**
leased circuitA telegraph link or *data link* established permanently without the use of switching facilities and dedicated to the exclusive use of a set of terminals.**арендованный канал (в телеграфии и передаче данных)**Постоянный телеграфный тракт или тракт передачи *данных* без применения коммутационных устройств, предназначенный для исключительного пользования определенным числом терминалов.**circuito dedicado**
conexión especializada
circuito alquilado

Enlace telegráfico o enlace de datos establecido de modo permanente, sin utilización de órganos de conmutación, y que está dedicado en exclusiva al uso de un conjunto determinado de terminales.

überlassene Leitung ; Mietleitung ;
festgeschaltete Leitung
línea dedicada
huurlijn
łącze trwałe (w telegrafii i teledacji)
hyrd ledning

721-16-06

circuit international

Circuit reliant directement deux commutateurs situés dans des pays différents.

international circuit

A circuit directly connecting two exchanges situated in different countries.

internationale Leitung
circuito internazionale
internationale verbinding
łącze międzynarodowe
internationell ledning

721-16-06

международный канал

Канал, напрямую соединяющий две коммутационные станции, расположенные в различных странах.

circuito internacional

Circuito que conecta directamente dos centrales situadas en países diferentes.

721-16-07

circuit intercontinental

Circuit reliant deux commutateurs situés dans des pays différents appartenant à des continents différents.

intercontinental circuit

A circuit connecting two exchanges situated in different countries in different continents.

межконтинентальный канал

Канал, соединяющий две коммутационные станции, расположенные в различных странах и на разных континентах.

circuito intercontinental

Circuito que conecta dos centrales situadas en países diferentes de diferentes continentes.

interkontinentale Leitung
circuito intercontinentale
intercontinentale verbindung
łącze międzykontynentalne
interkontinental ledning

721-16-08

faisceau de circuits

Ensemble de circuits établis entre deux commutateurs, chaque circuit pouvant être choisi indifféremment pour l'établissement d'une *chaîne de connexion*.

set of circuits

A group of circuits established between two exchanges, any circuit of which may be chosen, without preference, for the setting up of a *connection*.

пучок каналов

Совокупность каналов, соединяющих две коммутационные станции ; при этом каждый канал пучка каналов может независимо выбираться для установления *соединения*.

haz de circuitos

Conjunto de circuitos instalados entre dos centrales, pudiendo ser cualquiera de ellos elegido para el establecimiento de una *cadena de conexión*.

Leitungsbündel
fascio di circuiti
verbindingsbundel
wiązka łączy
ledningsgrupp

721-16-09

réseau privé (en télégraphie et transmission de données)

Ensemble de *terminaux télégraphiques* ou de *données* pouvant établir des communications entre eux sans intervention des équipements de commutation d'un réseau public.

private network (in telegraphy and data transmission)

A group of *telegraph terminals* or *data terminal equipment* that can establish calls between one another without passing through the switching equipment of a public network.

частная сеть (в телеграфии или передаче данных)

Совокупность *терминалов*, имеющих возможность устанавливать связь между собой без участия коммутационного оборудования сети общего пользования.

red privada (en telegrafía o transmisión de datos)

Conjunto de *terminales telegráficos* o de *datos* que pueden establecer comunicaciones entre ellos sin pasar a través de ningún órgano de conmutación de una red pública.

privates Anwendernetz (in der Telegrafie und Datenübertragung)
rete privata
particulier netwerk (bij telegrafie - en datatransmissie)
sieć wydzielona (w telegrafii i teledacji)
privatnät

721-16-10

poste principal d'un réseau privé

Poste désigné dans un *réseau privé* sur lequel une communication entrante est acheminée si aucun poste supplémentaire n'est demandé ou si le poste demandé n'est pas disponible.

Überlaufplatz

postazione di riferimento
overloopstation
stacja główna sieci wydzielonej
svarsställe för mertrafik

overflow position

A nominated *terminal* of a *private network* to which an incoming call is redirected if the terminal identification has been omitted or if connection to the selected terminal is not possible.

рабочее место сброса нагрузки в частной сети

Определенный *терминал* в *частной сети*, к которому направляется входящее соединение, если в вызове не указан номер терминала или если вызываемый терминал занят.

centro principal de una red privada

Terminal designado de una *red privada* al cual es encaminado una comunicación entrante, si la identificación de terminal ha sido omitida o si la conexión a realizar al terminal seleccionado no es posible.

721-16-11

réseau privé fermé

Réseau privé ne permettant l'établissement de communications qu'entre les postes qui lui sont raccordés.

abgeschlossenes privates Anwendernetz

rete (privata) chiusa
gesloten particulier net
sieć wydzielona zamknięta
slutet privatnät

closed private network

A *private network* that does not permit intercommunication other than between *terminals* connected to it.

закрытая частная сеть

Частная сеть, обеспечивающая установление соединений только между включенными в нее терминалами.

red privada cerrada

Red privada que sólo permite la intercomunicación entre los terminales conectados a ella.

721-16-12

interconnexion de réseaux

Possibilité pour les postes raccordés à un réseau de télécommunication d'entrer en communication avec les postes raccordés à un autre réseau.

Verknüpfung zwischen Netzen

apparecchiature di interconnessione fra reti
samenwerking tussen netwerken
współpraca między sieciami
nätsamverkan

interworking between networks

The means whereby *terminals* connected to a telecommunication network may communicate with terminals of another network.

взаимодействие между сетями

Возможность для *терминалов*, подключенных к какой-либо сети электросвязи, соединяться с терминалами, подключенными к другой сети.

interconexión de redes

Conjunto de medios mediante los que *terminales* conectados a una determinada red de telecomunicación, pueden conectarse con terminales de otra red.

721-16-13

réseau de données

Ensemble de moyens permettant l'interconnexion d'un ensemble de *terminaux de données*.

Datennetz

rete per dati
datanet
sieć teledacyjna
datanät

data network

The means providing interconnection between a set of *data terminal equipment*.

сеть (передачи) данных

Совокупность средств, обеспечивающих взаимное соединение для группы *оконечного оборудования данных*.

721-16-13

red de datos

Conjunto de medios que permiten la interconexión de un grupo de equipos *terminales* de tratamiento de *datos*.

721-16-14

réseau synchrone de données

Réseau de données appliquant une méthode de synchronisation entre la *terminaison de circuit de données* et le *centre de commutation de données* et entre centres de commutation de données, les *débits binaires* étant commandés par les générateurs de rythme du réseau.

synchrone Datennetz

rete dati sincrona
gesynchroniseerd datanet
sieć teledacyjna synchroniczna
synkront datanät

synchronous data network

A *data network* which uses a method of synchronization between *data circuit-terminating equipment* and the *data switching exchange (DSE)* and between DSEs, the *signalling rates* being controlled by timing equipment within the network.

синхронная сеть данных

Сеть данных, в которой применяется синхронизация между аппаратурой *окончания канала данных* и *станцией коммутации данных (СКД)*, а также между СКД ; при этом *скорость передачи сигналов* управляется задающими генераторами сети.

red sincrona de datos

Red de datos que utiliza un método de sincronización entre el equipo terminal de tratamiento de *datos* y el *centro de conmutación de datos* y entre centros de conmutación de datos, estando las *velocidades binarias* controladas por los generadores de ritmo de la red.

721-16-15
(702-04-08)**base de temps**

Oscillation de référence qui permet de déterminer des intervalles de temps à partir des instants d'apparition de certaines parties des cycles de l'oscillation.

Zeitbasis

base tempi
tijdbasis
podstawa czasu
tidbas

time base

An oscillation used as a reference from which time intervals can be determined in terms of the instants of occurrence of certain parts of the cycles of the oscillation.

тактовое колебание

Эталонное колебание, позволяющее определять интервалы времени с учетом моментов появления некоторых частей циклов колебания.

base de tiempos

Oscilación usada como referencia, que permite determinar los intervalos de tiempo a partir de los instantes de aparición de ciertas partes de los ciclos de la oscilación.

721-16-16
(702-04-11)**trame temporelle**

Suite d'intervalles de temps contigus prédéterminés.

Zeitskala

scala temporale
tijdschaal
ramka czasowa
tidskala

Note. — Les intervalles de temps successifs d'une trame temporelle n'ont pas tous nécessairement la même durée.

time scale

A succession of contiguous predetermined time intervals.

Note. — The time intervals in a time scale need not all have the same duration.

временная шкала**временная последовательность**

Последовательность заданных смежных интервалов времени.

Примечание. — Интервалы времени временной шкалы не обязательно имеют одинаковую длительность.

trama temporal

Sucesión de intervalos de tiempo contiguos y predeterminados.

Nota. — Los intervalos de tiempo de una trama temporal no tienen que tener necesariamente la misma duración.

721-16-17
(702-04-12 MOD)

trame temporelle cyclique
trame temporelle périodique

Trame temporelle constituée d'une suite périodique dont chaque cycle est un groupe d'intervalles de temps.

Note. — Les intervalles de temps constituant un cycle n'ont pas tous nécessairement la même durée, mais idéalement tous les cycles doivent être identiques avec des écarts maintenus dans des limites spécifiées.

cyclic time scale

A *time scale* consisting of a periodic repetition of cycles each of which is a succession of time intervals.

Note. — The individual time intervals comprising a single cycle need not all have the same duration, but, ideally, all the cycles are identical, any variations being constrained within specified limits.

циклическая временная шкала
циклическая временная последовательность

Временная шкала, образованная периодическим повторением циклов, каждый из которых представляет собой группу интервалов времени.

Примечание. — Интервалы времени, образующие цикл, не обязательно имеют одинаковую длительность, но теоретически все циклы должны быть идентичными с отклонениями в заданных пределах.

trama temporal cíclica
trama temporal periódica

Trama temporal que consiste en una repetición periódica de ciclos, cada uno de los cuales es una sucesión de intervalos de tiempo.

Nota. — Los intervalos individuales de tiempo que constituyen un único ciclo no necesitan tener todos la misma duración, pero idealmente todos los ciclos son idénticos con variaciones restringidas dentro de unos límites especificados.

zyklische Zeitskala
trama
cyclische tijdschaal
ramka czasowa okresowa
cyklisk tidskala

721-16-18

réseau public pour données

Réseau de télécommunication établi pour mettre des services de *communication de données* à la disposition du public.

public data network

A telecommunication network established to provide *data communication* services to the public.

сеть данных общего пользования

Сеть электросвязи, организованная с целью предоставления услуг *передачи данных* населению.

red pública para datos

Red de comunicación establecida para proporcionar servicios de *comunicación de datos* al público.

öffentliches Datennetz
rete pubblica per dati
openbaar datanet
sieć teledacyjna publiczna
publikt datanät

721-16-19

noeud (d'un réseau de données)

Point d'un *réseau de données*, où une ou plusieurs unités fonctionnelles mettent en communication des voies de *transmission de données* ou *circuits de données*.

node (of a data network)

A point of a *data network*, where one or more functional units interconnect *data channels* or *data circuits*.

узел (сети данных)

Пункт в *сети данных*, в котором один или несколько функциональных блоков осуществляют соединение однонаправленных или двунаправленных *каналов данных*.

nudo
nodo

Punto de una *red de datos*, donde una o más unidades funcionales interconectan *canales de transmisión de datos* o *circuitos de datos*.

Netzknoten
nodo
knooppunt
węzeł
nod ; grenpunkt

721-16-20	branche (d'un réseau de données) Parcours entre deux <i>noeuds</i> reliés directement, dans un <i>réseau de données</i>. branch (of a data network) A route between two directly connected <i>nodes</i> in a <i>data network</i>. ветвь (сети данных) Направление между двумя соединенными напрямую узлами в сети данных. rama Ruta entre dos <i>nodos</i> conectados directamente en una <i>red de datos</i>.	Zweig ramo vertakking gałąź gren
721-16-21	chemin (d'un réseau de données) Parcours entre deux <i>noeuds</i>, dans un <i>réseau de données</i>. path (of a data network) A route between any two <i>nodes</i> in a <i>data network</i>. путь маршрут (сети данных) Направление между любыми двумя узлами в сети данных. camino Ruta entre dos <i>nodos</i> cualesquiera de una <i>red de datos</i>.	Fernmeldeweg percorso knooppuntenverbinding ; pad van een datanetwerk droga väg
721-16-22 (701-02-10)	accès (d'un réseau) Point par lequel des signaux peuvent entrer dans un réseau ou en sortir. (terminal) port (of a network) A termination through which signals can enter or leave a network. (оконечный) порт (сети) Точка, через которую сигналы могут поступать в сеть или выходить из нее. acceso Punto por el que pueden entrar las señales en una red o salir de ella.	Netzübergang ; Netzzugang accesso (aansluit)poort wrota port
721-16-23	liaison de données Moyens de télécommunication qui relie deux <i>stations de données</i> pour assurer une <i>communication de données</i>. data link The telecommunication facility joining two <i>data stations</i> and ensuring a <i>data communication</i>. звено данных Средства электросвязи, соединяющие две оконечные установки данных для обеспечения передачи данных. conexión de datos Medios de telecomunicación que unen dos <i>estaciones de datos</i> y aseguran la <i>comunicación de datos</i>.	Datenübermittlungsabschnitt circuitto per dati dataverbinding łącze teleciyjne datalänk
721-16-24	liaison commutée Liaison établie temporairement sur demande entre deux ou plusieurs <i>stations de données</i> leur assurant l'usage exclusif d'une <i>chaîne de connexion</i> maintenue jusqu'à sa libération. circuit switched connection A temporary <i>connection</i> that is established on request between two or more <i>data stations</i> in order to allow the exclusive use of that connection until it is released.	Durchschaltverbindung ; leitungsvermittelte Verbindung collegamento a commutazione di circuito geschakelde verbinding połączenie komutowane kopplad förbindelse

721-16-24

**соединение с коммутацией каналов
коммутируемое соединение**

Временное *соединение*, установленное по запросу между двумя или несколькими *оконечными установками данных* с целью исключительного использования этого соединения до его освобождения.

conexión conmutada

Conexión establecida temporalmente bajo demanda entre dos o más *estaciones de datos*, y que se mantiene en uso exclusivo de esa *cadena de conexión* hasta su liberación.

721-16-25

liaison multipoint

Liaison de données établie entre plus de deux *stations de données*.

multipoint connection

A *data link* established between three or more *data stations*.

многоточечное соединение

Звено *данных*, установленное между тремя и более *оконечными установками данных*.

conexión multipunto

Conexión de datos establecida entre tres o más *estaciones de datos*.

Mehrpunktverbindung

connessione punto multipunto

meerpuntverbinding

połączenie wielopunktowe

flerpunktsförbindelse

721-16-26

liaison point à point

Liaison de données établie entre deux *stations de données* seulement.

point-to-point connection

A *data link* established between only two *data stations*.

двухточечное соединение

Звено *данных*, установленное только между двумя *оконечными установками данных*.

conexión punto a punto

Conexión de datos establecida solamente entre dos *estaciones de datos*.

Punkt-zu-Punkt-Verbindung

connessione punto a punto

punt-tot-punt-verbinding

połączenie dwupunktowe

tvåpunktsförbindelse

721-16-27

circuit virtuel

Dans un *réseau de données* exploité en *commutation de paquets*, moyens fournis par le réseau pour le transfert des *données* entre des *stations de données*, qui simulent les moyens fournis par une *liaison commutée*.

virtual circuit

In a *data network* operating in *packet switching*, those facilities provided by the network for transferring *data* between *data stations* that simulate facilities provided by a *circuit switched connection*.

виртуальный канал

В *сети данных*, работающей с *коммутацией пакетов* - средства, предоставляемые сетью для *передачи данных* между *оконечными установками данных* и имитирующие услуги, которые обеспечиваются *соединением с коммутацией каналов*.

circuito virtual

En una *red de datos* explotada en modo de *conmutación de paquetes*, medios proporcionados por la red para la transferencia de los *datos* entre las *estaciones de datos*, que simulan los medios proporcionados por una *conexión conmutada*.

virtuelle Verbindung

circuito virtuale

virtueel circuit

łącze virtualne

virtuell förbindelse

721-16-28

circuit virtuel permanent

Relation permanente établie entre deux *terminaux de données* dans un réseau exploité en *commutation par paquets*.

permanent virtual circuit

A *connection* permanently established between two *data terminal equipments* in a *packet switching network*.

feste virtuelle Verbindung

circuito virtuale permanente

permanent virtueel circuit

łącze virtualne stałe

permanent virtuell förbindelse

721-16-28

постоянный виртуальный канал

Соединение, постоянно установленное между двумя оконечными устройствами в сети с коммутацией пакетов.

circuito virtual permanente

Cadena de conexión permanentemente establecida entre dos equipos *terminales de datos* en una *red de datos* explotada en modo *conmutación de paquetes*.

721-16-29

communication virtuelle

Communication établie au moyen d'un *circuit virtuel*.

virtual call

A call established by means of a *virtual circuit*.

виртуальное соединение

Соединение, установленное с помощью *виртуального канала*.

comunicación virtual

Comunicación establecida por medio de un *circuito virtual*.

gewählte virtuelle Verbindung
chiamata virtuale
oproep over een virtueel circuit
połączenie wirtualne
virtuellt anrop

721-16-30

**transparence (en télégraphie ou transmission de données)
indépendance du code et de la rapidité**

Capacité d'un réseau de transmettre des signaux comprenant n'importe quelle suite d'*éléments binaires*, à la seule condition que la *rapidité de modulation* pour laquelle les installations ont été établies ne soit pas dépassée.

transparency (in telegraphy and data transmission)

The capability of a network to transmit signals with any type of *binary elements* sequence on the sole condition that the *modulation rate* for which equipments were designed is not exceeded.

**прозрачность (в телеграфии и передаче данных)
независимость от кода и скорости**

Способность сети передавать сигналы, содержащие любую последовательность двоичных элементов, при условии, что не будет превышена *скорость модуляции*, на которую рассчитано оборудование.

**transparencia (en telegrafía o transmisión de datos)
independencia del código y de la velocidad**

Capacidad de una red para poder transmitir señales de cualquier tipo de secuencia de *elementos binarios*, con la única condición de que la *velocidad de modulación* establecida para esas instalaciones no sea sobrepasada.

Transparenz (in der Telegrafie und
Datenübertragung)
trasparenza
transparantie (bij telegrafie en
datatransmissie)
przezroczystość (w telegrafii i teledacji)
transparens

721-16-31

indépendant du code

Qualifie une voie de *transmission de données*, un *réseau de données* ou un mode d'exploitation qui admet une suite quelconque d'*éléments binaires* à la seule condition que cette suite ait un débit spécifié.

code independent

Qualifies a *data link*, a *data network* or an operating mode which permit any sequence of *binary elements* to be transmitted under the sole condition that the said sequence has a specified *binary rate*.

кодонезависимый

Относится к звену данных, к сети данных или к режиму работы, допускающих любую последовательность двоичных элементов при условии, что эта последовательность имеет установленную *скорость передачи сигналов*.

independencia del código

Califica una *conexión de datos*, una *red de datos* o un método de operación que admite cualquier sucesión de *elementos binarios* para transmitir con la única condición de que dicha sucesión tenga una *velocidad binaria* especificada.

Codeunabhängig
indipendente dalla codifica
code-onafhankelijkheid
niezależność od kodu
kodoberoende

SECTION 721-17 - COMMUTATION TÉLÉGRAPHIQUE ET DE DONNÉES, SIGNALISATION

SECTION 721-17 - TELEGRAPH AND DATA SWITCHING, SIGNALLING

РАЗДЕЛ 721-17 - ТЕЛЕГРАФНАЯ КОММУТАЦИЯ И КОММУТАЦИЯ ДАННЫХ ; СИГНАЛИЗАЦИЯ

SECCIÓN 721-17 - CONMUTACIÓN TELEGRÁFICA Y DE DATOS; SEÑALIZACIÓN

721-17-01
(701-03-01)

chaîne de connexion

Association temporaire de voies de transmission ou de circuits de télécommunication, d'organes de commutation et d'autres appareils, établie en vue de permettre un transfert d'informations entre deux ou plusieurs points dans un réseau de télécommunication.

Wählverbindung
connessione
verbinding
łącze
förbindelse

connection

A temporary association of transmission channels or telecommunication circuits, switching and other functional units set up to provide for the transfer of information between two or more points in a telecommunication network.

соединение

Временное объединение односторонних или двусторонних каналов, коммутационных и других функциональных блоков, организованное для обеспечения передачи информации между двумя или несколькими пунктами в сети электросвязи.

cadena de conexión

Asociación temporal de canales de transmisión o de circuitos de telecomunicación, órganos de conmutación y otras unidades funcionales, establecida para permitir la transferencia de la información entre dos o más puntos en una red de telecomunicación.

721-17-02
(701-03-02)

chaîne de connexion complète (chemin de) communication

Chaîne de connexion qui relie des terminaux d'utilisateurs.

(vollständige) Wählverbindung
connessione (da estremo a estremo)
(volledige) verbinding
połączenie (kompletne)
terminalförbindelse

(complete) connection

A *connection* between users' terminals.

(полное) соединение

Соединение между *оконечным оборудованием* абонентов.

cadena de conexión completa

Cadena de conexión entre terminales de usuarios.

721-17-03

communication (télex)

Emploi d'une *chaîne de connexion complète* établie entre des terminaux *télex*.

(Telex-)Verbindung
comunicazione telex
(telex)oproep
połączenie teleksowe
telexförbindelse

(telex) call

The use of a *complete connection* established between *telex* terminals.

(телексный) вызов

Использование *полного соединения*, установленного между телексными оконечными установками.

comunicación (telex)

Empleo de una *cadena de conexión completa* establecida entre terminales *telex*.

721-17-04

commutateur de rattachement

Commutateur public auquel sont rattachés les abonnés télégraphiques d'une même zone géographique et qui est chargé d'établir des *chaînes de connexion* entre ces abonnés ou entre eux et d'autres commutateurs.

Endvermittlungsstelle
commutatore terminale
eindcentrale
centrala końcowa
publik växel

subscriber serving exchange

A public switching exchange which connects subscribers lines within the same area to one another, or which establishes *connections* between these subscribers and other exchanges.

оконечная станция

Коммутационная станция общего пользования, которая соединяет абонентские линии внутри одной зоны друг с другом или устанавливает *соединения* между этими абонентами и другими станциями.

conmutador de conexión

Conmutador público que interconecta líneas de abonados pertenecientes a una misma área geográfica, o que establece *cadena de conexión* entre estos abonados y otros conmutadores.

721-17-05

commutateur nodal télégraphique

Commutateur télégraphique qui permet d'établir des *chaînes de connexion* entre d'autres commutateurs télégraphiques.

Durchgangsvermittlungsstelle
nodo di transito
verkeerscentrale
centrala węzłowa telegraficzna
transitväxel

telegraph transit exchange

A telegraph exchange which enables *connections* between other telegraph exchanges to be established.

телеграфная транзитная станция

Телеграфная станция, обеспечивающая установление *соединений* между другими телеграфными станциями.

conmutador nodal telegráfico

Conmutador telegráfico que permite establecer *cadena de conexión* entre otros conmutadores telegráficos.

721-17-06

centre de commutation télégraphique

Ensemble des moyens installés en un même lieu pour assurer la commutation du trafic télégraphique.

Telegrafenvählvermittlungsstelle
centrale di commutazione telegrafica
telegraafcentrale
centrala telegraficzna komutacyjna
telegrafväxel

telegraph switching exchange

The set of means installed at a single location to switch telegraph traffic.

телеграфная коммутационная станция

Комплект оборудования, установленного в одном месте для коммутации телеграфного трафика.

centro de conmutación telegráfico

Conjunto de medios instalados en un mismo lugar para asegurar la conmutación del tráfico telegráfico.

721-17-07

centre de commutation de données

Ensemble des moyens installés en un même lieu pour assurer la commutation du trafic de données.

Datenwählvermittlungsstelle
centrale di commutazione per dati
datacentrale
centrala teledacyjna komutacyjna
dataväxel

Note. — Un centre de commutation de données peut assurer uniquement la *commutation de circuits*, uniquement la *commutation de paquets* ou les deux.

data switching exchange

DSE (abbreviation)

The set of means installed at a single location to switch data traffic.

Note. — A data switching exchange may provide only *circuit switching*, only *packet switching* or both.

721-17-07

**станция коммутации данных
СКД (сокращение)**

Комплект оборудования, установленного в одном месте для коммутации трафика данных.

Примечание. — Станция коммутации данных может обеспечивать только коммутацию каналов, только коммутацию пакетов или то и другое.

centro de conmutación de datos

Conjunto de medios instalados en un mismo lugar para asegurar la conmutación del tráfico de datos.

Nota. — Un centro de conmutación de datos podrá proporcionar *conmutación de circuitos* solamente, conmutación de datos solamente o ambas.

721-17-08

sous-centre

Centre de commutation desservant un groupe de *terminaux* et concentrant le trafic de ce groupe vers un centre plus important dont il dépend pour l'acheminement de la totalité de son trafic.

Teilvermittlungsstelle
sottocentrale
dataconcentrator
centrala zbiorcza
koncentrator

sub-centre

A switching centre which serves a group of *terminals* and concentrates the traffic from this group towards a larger parent switching centre on which it is dependent for the routing of the whole of its traffic.

подстанция

Коммутационный центр, обслуживающий группу оконечных установок и концентрирующий трафик от этой группы по направлению к коммутационному центру большей емкости для направления всего трафика группы.

sub-centro

Centro de conmutación que da servicio a un grupo de *terminales* y concentra el tráfico de este grupo hacia un centro de conmutación superior más importante, del que depende para el encaminamiento de la totalidad de su tráfico.

721-17-09

concentrateur de lignes

Équipement de commutation d'un réseau local de lignes situé à distance du *commutateur de rattachement* et destiné à écouler le trafic entre ce commutateur et un certain nombre d'abonnés au moyen d'un nombre plus petit de lignes.

Leitungskonzentrator
concentratore
concentrator
koncentrator łączy
linjekonzentrator

Note. — Un équipement compatible doit normalement être installé dans le commutateur de rattachement.

line concentrator

A switching equipment remotely located in a local line network and enabling the traffic between the *subscriber serving exchange* and a number of subscribers to be carried by a smaller number of lines.

Note. — A compatible equipment must normally be provided at the subscriber serving exchange.

линейный концентратор

Коммутационное оборудование, расположенное в удаленном пункте местной сети и обеспечивающее пропуск трафика между *оконечной станцией* и некоторым количеством абонентов с использованием меньшего числа линий.

Примечание. — На оконечной станции, как правило, должно быть установлено совместимое оборудование.

concentrador de línea

Equipo de conmutación de una red local de líneas situado a distancia del *conmutador de conexión* y destinado a permitir el tráfico entre este conmutador y un cierto número menor de líneas.

Nota. — Un equipo compatible deberá de instalarse normalmente en el conmutador de conexión.

721-17-10	circuit télégraphique de jonction <i>Circuit télégraphique</i> permanent entre deux commutateurs télégraphiques permettant d'établir des communications. telegraph trunk circuit A permanent <i>telegraph circuit</i> between two telegraph exchanges permitting intercommunication. межстанционный телеграфный канал Постоянный <i>телеграфный канал</i>, обеспечивающий связь между двумя телеграфными станциями. circuito telegráfico de unión <i>Circuito telegráfico</i> permanente entre dos conmutadores telegráficos que permite su interconexión.	Telegraphenverbindungsleitung giunzione telegrafica telegraafbundel łącze telegraficzne dalekosieżne rikstelegrafförbindelse
721-17-11	jonction de sous-centre <i>Circuit télégraphique</i> reliant un <i>sous-centre</i> au centre de commutation dont il dépend. telegraph junction circuit A <i>telegraph circuit</i> connecting a <i>sub-centre</i> with its parent switching centre. телеграфная соединительная линия Телеграфный канал, соединяющий подстанцию с опорной коммутационной станцией. unión de sub-centro <i>Circuito telegráfico</i> que conecta un <i>sub-centro</i> con el centro de conmutación del que depende.	Telegraphenortsverbindungsleitung subgiunzione telegrafica łącze telegraficzne zbiorcze konzentratorförbindelse
721-17-12	groupement de lignes Ensemble de lignes groupées sous un même numéro d'abonné et tel qu'un appel vers ce numéro peut aboutir sur l'une des lignes libres du groupe. overline service Several <i>subscriber's line</i> circuits grouped under the same <i>address</i> in such a way that a call to that address may reach any of the free lines of the group. серийное включение Включение нескольких каналов абонентской линии под одним номером таким образом, чтобы вызов этого номера мог поступить на любой свободный канал этой линии. agrupamiento de líneas Conjunto de varios circuitos de líneas de abonado agrupados bajo un mismo número de abonado, de tal forma que una llamada hacia ese número podrá transcurrir por cualquiera de las líneas libres del grupo.	Sammelanschluß linee a passo progressivo grupowanie łączy gruppnummertjänst
721-17-13	débordement (en télégraphie) Détournement d'appels et de <i>messages</i> par le réseau vers une position désignée en vue d'une retransmission ultérieure quand la <i>chaîne de connexion</i> vers le poste appelé ne peut pas être établie. overflow (in telegraphy) Redirection by the network of calls or <i>messages</i> to a designated position when a <i>connection</i> to the called position cannot be established, with a view to a later retransmission. сброс избыточной нагрузки (в телеграфии) Перенаправление вызовов или <i>сообщений</i> в сети, когда <i>соединение</i> с вызываемым рабочим местом не может быть установлено, на определенное рабочее место с целью последующей повторной передачи.	Überlauf (in der Telegrafie) trabocco overloop (bij telegrafie) przekierowanie (w telegrafii) spill

721-17-13

desbordamiento (en telegrafía)

Encaminamiento de las llamadas y de los *mensajes* por la red hacia una posición designada, con vistas a una posterior retransmisión, cuando la *cadena de conexión* hasta la posición llamada no ha podido ser establecida.

721-17-14

commutation de circuits

Mise en liaison de deux ou plusieurs terminaux effectuée temporairement sur demande et leur assurant l'usage exclusif d'une *chaîne de connexion complète* maintenue jusqu'à sa libération.

circuit switching

The temporary connection of two or more terminals which, when requested, provides exclusive use of a *complete connection* until the connection is released.

коммутация каналов

Временное *соединение* по требованию абонента двух или более оконечных установок, предусматривающее исключительное использование *полного соединения* до его освобождения.

conmutación de circuitos

Establecimiento temporal de una cadena de conexión entre dos o más terminales, que cuando es solicitada, proporciona el uso exclusivo de una *cadena de conexión completa* mantenida hasta su liberación.

**Leitungsvermittlung ;
Durchschaltvermittlung
commutazione di circuito
circuitschakelen
komutacja łączy
förbindelseförmedling**

721-17-15

**commutation de messages
messagerie**

Mode d'acheminement de *messages* dans un réseau de télécommunication avec une réception, une mise en mémoire et une retransmission complète de messages.

message switching

store and forward switching

The transfer and routing of *messages* within a network by receiving, storing and forwarding complete messages.

коммутация сообщений

коммутация с промежуточным накоплением

Передача и маршрутизация *сообщения* в сети электросвязи с приемом, накоплением и повторной передачей полного сообщения.

conmutación de mensajes

Transferencia y encaminamiento de *mensajes* dentro de una red, mediante la recepción, almacenamiento y la reexpedición completa de los mensajes.

**Speichervermittlung
commutazione di messaggio
berichtschakelen
komutacja wiadomości
meddelandeförmedling**

721-17-16

commutation de paquets

Mode d'acheminement de *messages* dans un réseau de télécommunication, où les messages sont préalablement découpés en *paquets* munis d'une adresse ; dans les *noeuds* du réseau, ces paquets sont reçus, mis en mémoire et retransmis sur la ou les voies de transmission appropriées ; à l'arrivée, le message est reconstitué à partir des paquets reçus.

Note. — Un paquet n'occupe une voie que pendant sa durée de transmission, la voie étant ensuite disponible pour la transmission d'autres paquets appartenant soit au même message, soit à d'autres messages.

packet switching

The process of *routing messages* in a telecommunication network, where the messages are first cut into addressed *packets* ; in certain *nodes* of the network, these packets are received, stored and forwarded onto the appropriated transmission channels ; at the receiving end, the message is reconstituted from the received packets.

Note. — A packet uses a transmission channel only during its transmission, so that the channel is later available for the transfer of other packets belonging either to the same message or to other messages.

**Paketvermittlung
commutazione di pacchetto
pakketschakelen
komutacja pakietów
paketförmedling**

721-17-16

коммутация пакетов

Процесс *маршрутизации сообщений* в сети электросвязи, при котором эти сообщения предварительно группируются в *пакеты*, снабженные адресами ; на *узлах* сети эти пакеты принимаются, накапливаются и повторно передаются по соответствующим каналам передачи ; на приемном конце сообщение восстанавливается из полученных пакетов.

Примечание. — Пакет занимает канал только на время его передачи, затем канал освобождается для передачи других пакетов, относящихся либо к этому же сообщению, либо к другим сообщениям.

conmutación de paquetes

Proceso de *encaminamiento* de los *mensajes* en una red de telecomunicación, en el que los mensajes son previamente divididos en forma de *paquetes* pre-definidos ; en ciertos *nodos* de la red, estos paquetes son recibidos, almacenados y reexpedidos a través de los canales de transmisión apropiados ; en el extremo receptor el mensaje es reconstruido a partir de los paquetes recibidos.

Nota. — Un paquete ocupa un canal de transmisión únicamente durante su transmisión, con lo que el canal de transmisión queda posteriormente disponible para la transferencia de otros paquetes pertenecientes al mismo o a otros mensajes.

721-17-17

commutation avec retransmission par bande perforée

Méthode d'exploitation télégraphique dans laquelle une bande perforée sortant d'un *récepteur-perforateur* alimente directement un émetteur automatique qui lui est associé en permanence et qui peut être commuté sur une voie sortante.

Note. — Cette commutation peut être manuelle, automatique ou semi-automatique.

reperforator switching

A tape relay system in which the tape from a *reperforator* feeds directly into a permanently associated automatic transmitter which can be switched to an outgoing channel.

Note. — This switching may be manual, automatic or semi-automatic.

реперфораторный переприем с кодовой коммутацией

Система *реперфораторного* переприема, в которой лента с реперфоратора непосредственно подается на постоянно соединенный с ним автоматический трансмиттер, который может коммутироваться к исходящему каналу.

Примечание. — Эта коммутация может осуществляться вручную, автоматически или полуавтоматически.

conmutación con retrasmisión por cinta perforada

Sistema de explotación telegráfica en el que una cinta perforada que sale de un *receptor-perforador* alimenta directamente a un emisor automático que tiene asociado en permanencia y que puede ser conmutado hacia un canal de comunicación saliente.

Nota. — Esta conmutación puede ser manual, automática o semiautomática.

Lochstreifenvermittlung**commutazione a banda perforata**

.....
retransmisja dziurawkowa
reperforatorförmedling

721-17-18

commutation de caractères

Mise en liaison de deux ou plusieurs *terminaux* effectuée temporairement sur demande utilisant une méthode d'enregistrement et de transfert *caractère* par caractère d'une ligne vers l'autre.

character switching

The temporary *connection* of two or more *terminals* upon request using a process of storing and transferring *character* by character from one line to another.

коммутация знаков

Временное *соединение* по требованию абонента двух или более оконечных установок, при котором используется метод позначного накопления и передачи от одной линии к другой.

Zeichenvermittlung**commutazione di caratteri**

.....
komutacja znaków
teckenförmedling

721-17-18

conmutación de caracteres

Establecimiento temporal de una *cadena de conexión* entre dos o más terminales bajo petición, que utiliza un proceso de almacenamiento y de transferencia carácter a *carácter* de una línea a otra.

721-17-19

commutateur de circuits

Ensemble d'organes associés à un ensemble de circuits et destinés à les interconnecter temporairement sur demande pour constituer des *chaînes de connexion*.

**Leitungsvermittlungsstelle
centrale a commutazione di circuito
centrale voor circuitschakelen
centrala komutacji łączy
förbindelseförmedlingsväxel**

**circuit switching exchange
switch (circuit)**

A set of devices which is associated with a set of circuits and which is intended to interconnect temporarily on request two circuits to constitute *connections*.

станция коммутации каналов

Совокупность устройств, подключенных к группе каналов и предназначенных для организации временного *соединения* этих каналов по требованию абонента.

conmutador de circuitos

Conjunto de dispositivos asociados a un conjunto de circuitos y destinados a interconectar temporalmente y bajo petición dos de esos circuitos, para conseguir así *cadena de conexión*.

721-17-20

commutateur de messages

Ensemble d'organes associés à un ensemble de circuits et destinés à recevoir, mettre en mémoire et retransmettre des *messages* sans constituer de *chaîne de connexion* exclusive entre ces circuits.

**Speichervermittlungsstelle
centrale a commutazione di messaggio
centrale voor berichtschakelen
centrala komutacji wiadomości
meddelandeförmedlingsväxel**

**message switching exchange
switch (message)**

A set of devices which is associated with a set of circuits and which is intended to receive, to store and forward *messages* without providing any exclusive *connection* between circuits.

станция коммутации сообщений

Совокупность устройств, подключенный к группе каналов и предназначенных для приема, накопления и повторной передачи *сообщений* без организации специального *соединения* этих каналов.

conmutador de mensajes

Conjunto de dispositivos asociados a un conjunto de circuitos y destinados a recibir, almacenar y reexpedir *mensajes* sin constituir *cadena de conexión* exclusivas entre circuitos.

721-17-21

numéro télex national d'abonné

Suite de chiffres que doit normalement composer un demandeur pour obtenir un demandé situé dans le même pays.

**nationale Telex-Anschlußnummer
numero nazionale di utente telex
telexlandnummer
numer krajowy abonenta teleksowego
nationellt telexnummer**

national subscriber's telex number

A sequence of digits that a caller must normally select to connect to a called subscriber situated in the same country.

национальный телексный номер абонента

Последовательность *цифр*, которую обычно должен набрать вызывающий абонент, чтобы установить соединение с вызываемым абонентом, находящимся в той же стране.

número télex nacional de abonado

Secuencia de cifras que el abonado demandante de la llamada deberá seleccionar para conectarse al abonado llamado situado en el mismo país.

721-17-22

numéro télex local

Suite de chiffres plus courte que le *numéro télex national* utilisable pour obtenir un demandé situé dans une zone géographique restreinte.

örtliche Telex-Anschlußnummer
numero telex
telexaansluitnummer
numer teleksowy lokalny
lokalit telexnummer

local telex number

A sequence of digits shorter than the *national subscriber's telex number* used to connect a called subscriber situated in a restricted geographical area.

местный телексный номер

Последовательность цифр, содержащая часть *национального телексного номера абонента* и используемая для установления соединения с вызываемым абонентом, находящимся в ограниченной географической зоне.

numero télex local

Secuencia de cifras más corta que la del *numero telex nacional de abonado*, usada para conectarse con el abonado requerido en área geográfica restringida.

721-17-23

numérotation abrégée

Utilisation, pour établir une *chaîne de connexion*, d'un numéro plus court que le numéro d'abonné complet.

Note. — Une numérotation abrégée peut être aussi utilisée pour un groupe de plusieurs destinataires.

Kurzwahl
selezione abbreviata
verkort kiezen
numeracja skrócona
kortnummerval

short code selection

The setting up of a *connection* by using a code shorter than the full address.

Note. — A short code could also apply to a group of addresses.

сокращенный набор номера

Использование при установлении *соединения* некоторого кода, который короче полного номера.

Примечание. — Сокращенный номер может применяться также к группе абонентов.

numeración abreviada

Establecimiento de una *cadena de conexión* mediante el uso de un código más corto que el número de abonado completo.

Nota; — Una numeración abreviada puede aplicarse también a un grupo de varios destinatarios.

721-17-24

numéro court

Numéro comportant moins de chiffres qu'un numéro ordinaire, par exemple pour des services spéciaux ou des abonnés particuliers.

Kurzadresse
numero breve
verkort adres
adres skrócony
kortnummer

short address

An address having fewer characters than the normal address, e.g. for special services or certain subscribers.

**сокращенный номер
сокращенный адрес**

Номер, содержащий меньшее число цифр по сравнению с нормальным номером, например для специальных служб или некоторых абонентов.

dirección corta

Dirección que posee menos caracteres que una dirección ordinaria, por ejemplo, los destinados a servicios especiales o a ciertos abonados.

721-17-25

**appel sans numérotation
appel direct**

Etablissement d'une *chaîne de connexion* avec un correspondant ou un groupe de correspondants, préalablement désignés par l'utilisateur, sans utilisation d'une *séquence de sélection*.

Note. — Le réseau interprète le signal d'appel comme un ordre d'établissement d'une chaîne de connexion.

**Direktwahl
chiamata diretta
directe oproep
wywołanie bezpośrednie
direktanrop**

**call without selection signals
direct call**

The setting up of a *connection* to a single destination or group of destinations previously designated by the user, without using any *selection signals*.

Note. — The network interprets the calling signals as an instruction to establish a connection.

**прямой вызов
вызов без набора номера**

Установление *соединения* с вызываемым абонентом или с группой вызываемых абонентов, предварительно назначенных пользователем, без использования *сигналов набора номера*.

Примечание. — Сеть воспринимает сигнал вызова как команду на установление соединения.

**llamada directa
llamada sin secuencia de selección**

Establecimiento de una *cadena de conexión* a un único destino o hasta un grupo de destinos previamente designados por el usuario, sin usar ninguna *secuencia de selección*.

Nota. — La red interpreta las señales de llamada como una orden de establecimiento de una cadena de conexión.

721-17-26

reprise de numérotation

Etablissement d'une nouvelle *chaîne de connexion* en maintenant en prise une partie de la chaîne de connexion établie précédemment.

**Folgeanruf
chiamata a seguire
.....
połączenie wznowione
följdanrop**

follow-on-call

The setting up of a new *connection* by holding part of the selection chain established for the preceding connection.

повторный вызов

Установление нового *соединения* при удержании части соединения, установленного ранее.

repetición de numeración

Establecimiento de una nueva *cadena de conexión* mediante el mantenimiento de una parte de la secuencia de selección establecida por la cadena de conexión precedente.

721-17-27

correction d'erreur de numérotation

Possibilité pour un opérateur de corriger une erreur commise par lui dans la composition de la suite de chiffres, sans avoir à composer à nouveau cette séquence en totalité.

**Wählfehlerkorrektur
correzione di errore di selezione
kiesfoutencorrectie
korekcja błędu wybierania
nummerkorrigerung**

selection error correction

The facility for a subscriber to correct an error in his *selection sequence* without having to repeat the complete selection process.

исправление ошибки набора

Возможность исправления абонентом ошибки, допущенной им при наборе, без необходимости повторения всего процесса набора.

corrección de error de numeración

Posibilidad dada a un abonado de corregir un error de la secuencia de selección especificada, sin tener que repetir el proceso de selección completo.

721-17-28

pluralité des codes de signaux de sélection

Possibilité pour le réseau d'accepter plusieurs *codes* différents pour l'envoi des *signaux de sélection*, par exemple l'*alphabet télégraphique international N° 2* et l'*alphabet international N° 5*, le choix de ce code pouvant être selon le cas, fixé pour un abonné déterminé, ou laissé à sa disposition pour chaque tentative d'appel.

alternative Wählzeichen**selezione multipla****alternatieve kiessignalen****sygnały wybiercze alternatywne****alternativa söksignaler****alternative selection signals**

The acceptance by the network of several different *codes* for *selection signals* e.g. *International Telegraph Alphabet No. 2* and *International Alphabet No. 5*, the choice of code being either fixed for a given subscriber or variable at the subscriber's choice, for each call attempt.

альтернативные сигналы набора

Предоставляемая сетью возможность использования нескольких различных кодов для сигналов набора, например, *международного Телеграфного Алфавита N° 2* и *международного алфавита N° 5*; при этом код может либо фиксироваться для данного абонента, либо изменяться по его выбору при каждой попытке вызова.

pluralidad de códigos de señales de selección

Posibilidad de que la red acepte varios *códigos* diferentes para la *secuencia de selección*, por ejemplo, el *alfabeto telegráfico internacional N° 2* y el *alfabeto telegráfico internacional N° 5*, pudiendo estar la elección del código según el caso, o bien fijada para un abonado determinado, o bien dejada variable a la elección del usuario para cada tentativa de llamada.

721-17-29

préfixe d'accès à grande distance

Suite de chiffres permettant l'accès au reste du réseau national à partir d'une zone à l'intérieur de laquelle des *numéros télex locaux* sont utilisés.

Zugangskennzahl für Weitverkehr**prefisso interurbano****voorcijfer voor toegang tot****lange-afstand-telexnet****prefiks dostępu do sieci teleksowej****międzymiastowej****långdistansprefix****prefix giving access to the long-distance telex network**

A digit or a sequence of digits giving access to the remainder of a national telex network from an area inside which *local telex numbers* are used.

префикс доступа к междугородной сети телекс

Цифра или комбинация цифр, обеспечивающая доступ к остальной части национальной сети телекс из зоны, внутри которой используются *местные телексы номера*.

prefijo de acceso a grandes distancias

Cifra o serie de cifras que dan acceso al resto de la red telex nacional, desde el interior de un área en la que se utilizan *numeros telex locales*.

721-17-30

préfixe d'accès à l'international

Chiffre ou suite de chiffres que doit composer un abonné, éventuellement après le *préfixe d'accès à grande distance*, pour accéder au réseau international.

Zugangskennzahl für internationalen Verkehr**prefisso internazionale****voorcijfer voor toegang tot het****internationale telexnet****prefiks dostępu do sieci międzynarodowej****internationellt prefix****prefix giving access to the international telex network**

A *digit* or a sequence of digits that must be selected by a subscriber, possibly after the *prefix giving access to the long-distance telex network* to connect with the international network.

префикс доступа к международной сети телекс

Цифра или комбинация цифр, которая должна набираться абонентом, возможно, после *префикса доступа к междугородной сети телекс*, для выхода на международную сеть.

prefijo de acceso a la red internacional

Cifra o serie de cifras que deben ser seleccionadas por un abonado, posiblemente después del *prefijo de acceso a grandes distancias*, para conectarse con la red internacional.

721-17-31

préfixe d'accès à l'intercontinental

Chiffre ou suite de chiffres que doit composer un abonné, éventuellement après le *préfixe d'accès à grande distance*, pour accéder au réseau intercontinental.

prefix giving access to the intercontinental telex network

A digit or a sequence of digits that must be selected by a subscriber possibly after the *prefix giving access to the long-distance telex network*, to connect with the intercontinental network.

префикс доступа к межконтинентальной сети телекс

Цифра или комбинация цифр, которая должна набираться абонентом, возможно, после *префикса доступа к междугородной части сети телекс*, для выхода на межконтинентальную сеть.

prefijo de acceso a la red intercontinental

Cifra o serie de cifras que deben ser seleccionadas por un abonado, posiblemente después del *prefijo de acceso a grandes distancias*, para conectarse con la red intercontinental.

Zugangskennzahl für interkontinentalen Verkehr

prefisso intercontinentale
voorcijfer voor toegang tot het
intercontinentale telexnet
prefiks dostępu do sieci
międzykontynentalnej
interkontinentalt prefix

721-17-32

code de destination télex

Suite de chiffres caractérisant le pays auquel le demandé appartient ou un réseau particulier dans ce pays.

Note. — Les codes de destination télex ont été fixés par la recommandation F.69 du CCITT.

destination code

A sequence of digits identifying the country in which the called subscriber is located or a specified network in that country.

Note. — The telex destination codes have been fixed by the CCITT Recommendation F.69.

телексный код назначения

Комбинация *цифр*, обозначающая страну, в которой находится вызываемый абонент, или определенную сеть в этой стране.

Примечание. — Телексные коды назначения определены в Рекомендации F.69 МККТТ.

código de destino télex

Secuencia de cifras que identifican el país en el que se encuentra el abonado que es llamado o una red específica de ese país.

Nota. — El código de destino telex ha sido fijado por la Recomendación F.69 del CCITT.

Netzkennzahl
codice di destinazione
bestemmingscode
kod przeznaczenia
landsnummer

721-17-33

numéro de batterie

Première suite de chiffres dans une *numérotation internationale en deux temps*.

international selection sequence

The first sequence of digits in an *international two-stage selection*.

международная комбинация набора

Первая комбинация *цифр* при *международном двухэтапном наборе* номера.

número de batería

Primera secuencia de cifras de una *numeración internacional en dos tiempos*.

internationale Wahlfolge
numero internazionale
internationale kiesvolgorde
sekwencja wybiercza międzynarodowa
utlandsprefix

721-17-34

numérotation internationale en deux temps

Procédure d'établissement des communications internationales utilisant deux suites de chiffres successives, la première caractérisant le pays ou le réseau demandé, la deuxième caractérisant l'abonné demandé dans ce pays ou ce réseau.

international two-stage selection

The process of establishing international calls using two sequences of digits, the first sequence characterizing the called country or network and the second sequence characterizing the called subscriber in that country or network.

международный двухэтапный набор

Процесс установления международных соединений, при котором используются две комбинации *цифр*: первая характеризует вызываемую страну или сеть, вторая - вызываемого абонента в этой стране или в сети.

numeración internacional en dos tiempos

Proceso de establecimiento de comunicaciones internacionales usando dos secuencias consecutivas de cifras, la primera de ellas caracterizando al país o a la red llamada y la segunda secuencia caracterizando al abonado deseado de ese país o red.

internationale Zweistufenwahl**selezione internazionale a due tempi****internationaal twee-stapskiezen****wybieranie międzynarodowe dwustopniowe****tvåstegsval**

721-17-35

étiquette (en signalisation)

Un ou plusieurs *caractères* faisant partie de ou liés à un ensemble de *données*, qui caractérisent cet ensemble et permettent en particulier de l'identifier.

label (in signalling)

One or more *characters* within or attached to a set of *data*, that contains information about the set, including its identification.

метка (в сигнализации)

Один или несколько *знаков*, являющихся частью группы *данных* или связанных с группой данных и содержащих информацию об этой группе, в том числе ее идентификатор.

etiqueta (en señalización)

Uno o más *caracteres* pertenecientes a (o) relacionados con un conjunto de *datos*, que contienen información acerca de ese conjunto incluida su identificación.

Wählvorspann**etichetta****label (bij signalering)****etykieta (w sygnalizacji)****etikett**

721-17-36

acheminement (en commutation de circuit)

Désignation suivant certaines règles du *faisceau de circuits* à emprunter au départ d'un commutateur donné pour une tentative d'appel donnée.

traffic routing (in circuit switching)

Designation in accordance with given rules of the *set of circuits* to be used for setting up a *connection* from a given exchange for a given call attempt.

маршрутизация (трафика)**направление (трафика) (прикоммутации каналов)**

Назначение, в соответствии с существующими правилами, *пучка каналов*, который должен использоваться при установлении *соединения* от данной станции для данной попытки вызова.

encaminamiento (en conmutación de circuitos)**ruta de tráfico (en conmutación de circuitos)**

Denominación de acuerdo con unas reglas dadas, del *haz de circuitos* utilizados para el establecimiento de una *cadena de conexión* desde un centro de conmutación dado, para un intento de llamada determinado.

Verkehrslenkung (bei Leitungsvermittlung)**istradamento del traffico (nella commutazione di circuito)****verkeersrouting****kierowanie ruchu (w komutacji łączy)****trafikdirigering**

721-17-37

acheminement normal

Désignation suivant certaines règles du *faisceau de circuits* où un circuit est à prendre en priorité s'il existe un circuit libre dans ce faisceau, pour une tentative d'appel donnée.

normal (traffic) routing

Designation in accordance with given rules of the *set of circuits* on a first priority basis from which a circuit is to be selected provided that a free circuit exists in that set for a given call attempt.

Regelverkehrslenkung**istradamento normale (di prima scelta)****normale (verkeers)routing****kierowanie (ruchu) normalne****normal trafikdirigering**

721-17-37

основная маршрутизация

Назначение, в соответствии с существующими правилами, *лучка каналов*, из которого в первую очередь должен выбираться какой-либо канал при условии, что в этом пучке имеется свободный канал для данной попытки вызова.

encaminamiento normal

Denominación de acuerdo con unas reglas dadas, del *haz de circuitos* del que prioritariamente se seleccionará un circuito, si existe un circuito libre en dicho haz, para una tentativa de llamada determinada.

721-17-38

**acheminement détourné
détournement**

Désignation suivant certaines règles du *faisceau de circuits* à utiliser dans le cas où tous les circuits du faisceau d'*acheminement normal* sont indisponibles, pour une tentative d'appel donnée.

alternative Verkehrslenkung
istradamento alternativo
overloopverkeerscentrale
kierowanie ruchu alternatywne
alternativ trafikdirigering

alternative traffic routing

Designation in accordance with given rules of the *set of circuits* to be taken when no circuit is available in the set of *normal traffic routing* circuits for a given call attempt.

обходная маршрутизация

Назначение, в соответствии с существующими правилами *пучка каналов*, который должен использоваться в случае занятости всех каналов в пучке *основного маршрута* для данной попытки вызова.

encaminamiento alternativo

Denominación de acuerdo con unas reglas dadas, del *haz de circuitos* que se utilizará cuando no haya ningún circuito disponible en el *encaminamiento normal*, para una tentativa de llamada determinada.

721-17-39

faisceau de premier choix

Faisceau de circuits à utiliser en priorité s'il existe un circuit libre dans ce faisceau.

Regelweg
fascio di prima scelta
voorkeursbundel
wiązka pierwszego wyboru
prioriterad ledningsgrupp

first choice set of circuits

A *set of circuits* to be used on a first priority basis if a free circuit from this set is available.

пучок каналов первого выбора

Пучок каналов, используемый в первую очередь при наличии в этом пучке свободного канала.

haz de primera elección

Haz de circuitos que se usará con prioridad, si existe un circuito libre disponible en ese haz.

721-17-40

acheminement de secours

Acheminement utilisé exceptionnellement en cas d'indisponibilité complète des *faisceaux de circuits* correspondant à l'*acheminement normal* et à l'*acheminement détourné*.

Ersatzverkehrslenkung
istradamento di emergenza
noodroutering
kierowanie rezerwowe
nöddirigering

emergency routing

The routing to be chosen exceptionally if neither the *normal traffic routing* nor any *alternative traffic routing set of circuits* is available.

резервная маршрутизация

Маршрутизация, используемая только в случае отсутствия *пучка каналов* как при *основной*, так и при *обходной маршрутизации*.

encaminamiento de socorro

Encaminamiento que será elegido excepcionalmente, si no están disponibles ni el *encaminamiento normal* ni el *encaminamiento alternativo*.

721-17-41

réacheminement

En cas d'encombrement dans un commutateur de transit, renvoi de l'appel vers un commutateur précédent de la *chaîne de connexion* déjà établie en vue de la recherche d'un *acheminement détourné* à partir de ce commutateur.

Verkehrsumleitung
reistradamento
omrouting
przekierowanie
omdirigering

re-routing

When there is congestion in a transit exchange, the re-direction of the call backwards to a preceding exchange in the already partly established *connection* with a view to finding an *alternative traffic routing* from that exchange.

перемаршрутизация

В случае перегрузки транзитной станции - возвращение вызова на предыдущую станцию, где уже было частично установлено *соединение*, с целью поиска от этой станции *обходного маршрута*.

reencaminamiento

En caso de congestión en un conmutador de tránsito, reenvío de la llamada hacia un conmutador procedente de la *cadena de conexión* ya establecida, para buscar un *encaminamiento alternativo* desde ese conmutador.

721-17-42

signal de commutation

Signal échangé entre deux commutateurs ou entre un commutateur et un *terminal* pour l'établissement ou la gestion d'une communication.

Schaltkennzeichen
segnale di connessione
schakelsignaal
sygnał komutacyjny
kopplingssignal

switching signal

A signal transmitted between two exchanges or between one exchange and a *terminal* for establishing or clearing a call.

коммутационный сигнал

Сигнал, передаваемый между двумя станциями или между станцией и окончечной установкой для установления или отбоя соединения.

señal de conmutación

Señal transmitida entre dos conmutadores o entre un conmutador y un *terminal*, para el establecimiento o la gestión de una comunicación.

721-17-43

signal (de commutation) vers l'avant

Signal de commutation transmis dans la direction du demandeur vers le demandé.

Vorwärtskennzeichen
segnale (di connessione) in avanti
voorwaarts schakelsignaal
sygnał komutacyjny w przód
framåtgående kopplingssignal

forward switching signal

A *switching signal* transmitted in the direction from the caller to the called party.

коммутационный сигнал прямого направления

Коммутационный сигнал, передаваемый в направлении от вызывающего абонента к вызываемому абоненту.

señal (de conmutación) hacia adelante

Señal de conmutación transmitida en la dirección del abonado que llama al abonado llamado.

721-17-44

signal (de commutation) vers l'arrière

Signal de commutation transmis dans la direction du demandé vers le demandeur.

Rückwärtskennzeichen
segnale (di connessione) all'indietro
terugwaarts schakelsignaal
sygnał komutacyjny zwrótny
återgående kopplingssignal

return switching signal

A *switching signal* transmitted in the direction from the called party to the caller.

коммутационный сигнал обратного направления

Коммутационный сигнал, передаваемый в направлении от вызываемого абонента к вызывающему абоненту.

señal (de conmutación) hacia atrás

Señal de conmutación transmitida en la dirección del abonado llamado al abonado que llama.

721-17-45

état de disponibilité

Etat qui caractérise un circuit libre pour l'établissement d'une *communication*.

Freizustand
stato di disponibilità
vrij-circuit-toestand
stan łącza wolnego
ledigtillstånd

free circuit condition

The characteristic state of a circuit available for the setting up of a *call*.

состояние "канал свободен"

Характеристическое состояние канала, доступного для установления *соединения*.

estado de disponibilidad

Estado característico de un circuito disponible para el establecimiento de una *comunicación*.

721-17-46

**disponible
prêt**

Etat de la jonction entre une *terminaison de circuit de données* et un *terminal de données* qui indique que la terminaison est prête à accepter un signal de demande d'appel ou que le terminal de données est prêt à recevoir des signaux.

bereit
disponibile
gereed
gotowość
disponibel

ready

The condition at the DTE/DCE interface which denotes that the *data circuit terminating equipment* is ready to accept a call request signal or that the *data terminal equipment* is ready to accept an incoming signal.

готовность

Состояние на стыке между *аппаратурой окончания канала данных* и *оконечным оборудованием данных*, указывающее на то, что аппаратура окончания канала данных готова принять сигнал запроса вызова или что оконечное обо рудование данных готово принять входящий сигнал.

disponible

Estado del interfase entre un *equipo terminal de tratamiento de datos* y un *equipo de terminación de circuito de datos* que indica que el equipo de terminación está preparado para aceptar una señal de demanda de llamada o que el equipo terminal está preparado para recibir señales entrantes.

721-17-47

**indisponible
non prêt**

Etat de la jonction entre une *terminaison de circuit de données* et un *terminal de données* qui indique que la terminaison n'est pas prête à accepter un signal de demande d'appel ou que le terminal de données n'est pas prêt à recevoir des signaux.

nicht bereit
non disponibile
niet gereed
niegotowość
ej disponibel

not ready

The condition at the DTE/DCE interface which denotes that the *data circuit terminating equipment* is not ready to accept a call request signal or that the *data terminal equipment* is not ready to accept an incoming signal.

неготовность

Состояние на стыке между *аппаратурой окончания канала данных* и *оконечным оборудованием данных*, указывающее на то, что аппаратура окончания канала данных не готова принять сигнал запроса вызова или что оконечное оборудование данных не готово принять входящий сигнал.

no disponible

Estado del interfase entre un *equipo terminal de tratamiento de datos* y un *equipo de terminación de circuito de datos* que indica que el equipo de terminación no está preparado para aceptar una señal de demanda de llamada o que el equipo terminal no está preparado para recibir señales entrantes.

721-17-48	signal prêt pour la transmission de données Signal de <i>commande d'appel</i> transmis par la <i>terminaison de circuit de données</i> au <i>terminal de données</i> pour indiquer que la <i>chaîne de connexion</i> est disponible pour le transfert de données. ready for data signal A call control signal transmitted by the <i>data circuit terminating equipment</i> to the <i>data terminal equipment</i> to indicate that the <i>data connection</i> is available for data transfer. сигнал "готовность к данным" Сигнал управления соединением, передаваемый <i>аппаратурой окончания канала данных</i> в <i>оконечное оборудование данных</i> для указания на то, что <i>соединение</i> данных готово к передаче данных.	Übertragungsbereitschaftszeichen pronto a trasmettere (dati) gereed-voor-datasignaal sygnał gotowości wymiany danych klarsignal
721-17-49	états de signalisation sur la voie de données conditions de signalisation sur la voie de données Etats de la voie de <i>données</i> entre commutateurs servant à l'établissement et à la libération des communications, tels que : circuit interurbain libre, circuit interurbain pris, poste prêt pour données, demande de libération. data channel signalling conditions Inter-exchange <i>data channel</i> conditions employed in the call set-up and clear-down procedures such as : trunk-free, trunk-seized, ready-for-data, clear request. состояния сигнализации в канале данных Состояния <i>канала данных</i> между станциями, служащие для установления и отбоя соединений ; например : междугородная линия свободна, междугородная линия занята, готовность к данным, запрос отбоя. estados de señalización sobre el canal de datos condiciones de señalización sobre el canal de datos Estados del canal de <i>datos</i> entre centros de conmutación que sirven para el establecimiento y la liberación de las comunicaciones tales como : circuito interurbano cogido, disponible para transmisión de datos, petición de liberación.	Datenkanal-Kennzeichengabe fase di segnalazione su canale dati datakanaaltoestanden stany sygnalizacyjne w kanale danych signaltillstånd för datakanal
721-17-50	signal d'appel <i>Signal de commutation vers l'avant</i> sur un circuit ou une <i>ligne d'abonné</i> pour indiquer que l'établissement d'une communication est demandé. calling signal A <i>forward switching signal</i> transmitted on a circuit or a <i>subscriber's line</i> to indicate that the setting up of a call is requested. сигнал вызова Коммутационный сигнал прямого направления, передаваемый по каналу или по <i>абонентской линии</i> и указывающий на то, что требуется установление соединения. señal de llamada <i>Señal de conmutación hacia adelante</i> transmitida en un circuito o en una <i>línea de abonado</i> para indicar la petición de establecimiento de una comunicación.	Anruf (signal) segnale di chiamata oproepsignaal sygnał wywołania anropssignal
721-17-51	procédure de commande d'appel Ensemble des signaux interactifs nécessaires pour établir, maintenir et libérer une communication pour <i>données</i>. call control procedure The entire set of interactive signals necessary to establish, maintain and release a <i>data</i> call.	Verbindungssteuerungsverfahren procedura di comando di chiamata oproepprocedure procedura wywołania samtalsstyrning

- 721-17-51** **процедура управления соединением**
Полный набор сигналов взаимодействия, необходимых для установления, поддержания и освобождения соединения *данных*.
- procedimiento de control de llamada**
Conjunto completo de señales interactivas necesarias para establecer, mantener y liberar una comunicación de *datos*.
- 721-17-52** **(signal de) confirmation d'appel** **Anrufbestätigung**
Signal de commutation vers l'arrière, en réponse à un *signal d'appel*, pour accuser réception d'un signal d'appel. **segnale di controllo di chiamata**
call-confirmation (signal) **oproepbeantwoordingssignaal**
A return switching signal, in response to a *calling signal*, to acknowledge the receipt of the calling signal. **sygnał potwierdzenia wywołania**
подтверждение вызова (сигнал) **anropsbekräftelse**
Коммутационный сигнал обратного направления, передаваемый в ответ на *сигнал вызова* и подтверждающий прием этого сигнала вызова.
señal de confirmación de llamada
Señal de conmutación hacia atrás, en respuesta a una *señal de llamada*, para acusar recibo de la recepción de una señal de llamada.
- 721-17-53** **(signal d') acceptation d'appel** **Anrufannahme**
Signal émis sur la voie de retour indiquant que l'appel peut être accepté par un *terminal de données*. **risposta**
call accepted (signal) **oproepbevestigingssignaal**
A signal sent over the return channel, indicating that the call can be accepted by a *data terminal*. **sygnał akceptacji wywołania**
вызов принят (сигнал) **samtalsbekräftelse**
Сигнал, передаваемый по обратному каналу и указывающий на то, что вызов может быть принят окончательной установкой *данных*.
señal de aceptación de llamada
Señal enviada por el canal de retorno, que indica que la llamada puede ser aceptada por un *terminal de datos*.
- 721-17-54** **séquence de sélection** **Wählzeichenfolge**
Suite de signaux de commutation vers l'avant fournissant à un commutateur toutes les informations nécessaires à l'établissement d'une communication. **selezione**
selection signals **kiessignalen**
A sequence of forward signals giving to an exchange information necessary to set up a call. **sygnały wybiercze**
сигналы набора **söksignal**
Последовательность сигналов прямого направления, предоставляющих станции всю информацию, необходимую для установления соединения.
secuencia de selección
Secuencia de señales de conmutación hacia adelante que proporcionan a un conmutador las informaciones necesarias para el establecimiento de una comunicación.
- 721-17-55** **adresse (en commutation de circuit)** **Adresse (bei Leitungsvermittlung)**
Partie de la séquence de sélection qui indique la destination d'un *appel*. **indirizzo del chiamato**
address (in circuit switching) **nummer van de opgeroepene (bij**
The part of the selection signals which indicates the destination of a *call*. **geschakelde circuits)**
адрес (при коммутации каналов) **adres (w komutacji łączy)**
Часть последовательности сигналов набора, указывающая на пункт назначения *вызова*. **adress**

- 721-17-55** **dirección** (en conmutación de circuitos)
Parte de la *secuencia de selección* que indica el destino de una *llamada*.
- 721-17-56** **adresse** (en traitement de l'information)
Caractère ou groupe de caractères qui identifie un registre, une partie déterminée d'une mémoire, ou quelque autre origine ou destination de *données*.
address (in information processing)
A *character* or group of characters that identifies a storage location or a device without the use of any intermediate reference.
адрес (при обработке информации)
Знак или группа знаков, определяющая ячейку накопителя или некоторое устройство без использования каких-либо промежуточных ссылок.
dirección (en tratamiento de información)
Carácter o grupo de caracteres que identifican una posición de almacenamiento o un dispositivo sin el uso de referencia intermedias.
- 721-17-57** **signal d'invitation à numéroté**
Signal de commutation vers l'arrière émis par un commutateur en réponse à un *signal d'appel* ou à la suite d'un *signal de confirmation d'appel* pour indiquer que le commutateur est prêt à recevoir la *séquence de sélection*.
proceed-to-select signal
A *return switching signal* transmitted by an exchange in response to a *calling signal* or after a *call-confirmation signal* to indicate that the exchange is ready to receive the *selection signals*.
сигнал "приглашение к набору"
Коммутационный сигнал обратного направления, передаваемый станцией в ответ на сигнал вызова или после сигнала подтверждения вызова и указывающий на то, что станция готова к приему сигналов набора.
señal de invitación a numerar
Señal de conmutación hacia atrás transmitida por un conmutador en respuesta a una *señal de llamada* o después de una *señal de confirmación de llamada*, para indicar que el conmutador está preparado para recibir la *secuencia de selección*.
- 721-17-58** **signal de catégorie**
Caractère ou groupe de caractères de la *séquence de sélection* caractérisant la *catégorie d'usager* du demandeur.
(user) class of service signal
A *character* or group of characters among the *selection signals* identifying the *user's class of service* of the calling party.
сигнал "класс обслуживания (абонентов)"
Знак или группа знаков из *сигналов набора*, характеризующая *класс обслуживания абонентов* для вызывающего абонента.
señal de categoría
Carácter o grupo de caracteres dentro de la *secuencia de selección* que identifican la *categoría de usuarios* que tiene el *petionario*.
- 721-17-59** **présignal**
Signal de catégorie transmis en tête de la *séquence de sélection*.
pre-signal
A *class of service signal* transmitted at the beginning of the *selection signals*.
предварительный сигнал
Сигнал класса обслуживания, передаваемый в начале *сигналов набора*.
- Adresse** (in der Informationsverarbeitung)
indirizzo
adres (bij informatieverwerking)
adres (w przetwarzaniu danych)
(minnes)adress
- Wahlaufforderung**
invito a selezionare
.....
sygnał zaproszenia do wybierania
valberedskapssignal
- Benutzerklassenkennzeichen**
segnale di classe di servizio
(aansluiting)kenmerkensignaal
sygnał kategorii użytkownika
kategorisignal
- Vorsignal**
presegnale
voorsignaal
sygnał przedwybierczy
försignal

721-17-59	preseñal <i>Señal de categoría transmitida en el comienzo de la secuencia de selección.</i>	
721-17-60	postsignal <i>Signal de catégorie transmis après la séquence de chiffres caractérisant le poste demandé.</i> post-signal <i>A class of service signal transmitted after the sequence of digits characterizing the called terminal.</i> постсигнал <i>Сигнал класса обслуживания, передаваемый после последовательности цифр, характеризующих вызываемую оконечную установку.</i> postsañal <i>Señal de categoría transmitida después de la secuencia de cifras que representan al terminal llamado.</i>	Nachsignal post segnale kenmerksluitsignaal sygnał powybieńczy eftersignal
721-17-61	signal de fin de sélection <i>Signal de commutation transmis dans la séquence de sélection après les chiffres du numéro de l'abonné pour indiquer qu'il n'y a plus de chiffres à recevoir pour ce numéro.</i> end-of-selection signal <i>A switching signal transmitted among the selection signals after the digits of the called subscriber's number to indicate that there is no further digit belonging to this number.</i> сигнал "конец набора" <i>Коммутационный сигнал, передаваемый в сигналах набора после цифр номера вызываемого абонента для указания на то, что набор этого номера завершен.</i> fin de selección de seña <i>Señal de conmutación transmitida en la secuencia de selección después de las cifras del número de abonado para indicar que no hay más cifras pertenecientes a ese número.</i>	Wahlende segnale di fine selezione kieseindesignaal sygnał końca wybierania valslutssignal
721-17-62	numérotation au clavier (télégraphique) <i>En commutation automatique télégraphique, emploi de signaux de télégraphie alphabétique émis au moyen d'un clavier de téléimprimeur ou d'un dispositif automatique pour la composition de la séquence de sélection.</i> keyboard selection <i>In automatic telegraph switching, the use of telegraph alphabet signals sent from the teleprinter's keyboard or from an automatic equipment to form the selection signals.</i> клавиатурный набор <i>Использование в автоматической телеграфной коммутации сигналов телеграфного алфавита, передаваемых с клавиатуры телетайпа или с автоматического устройства, выдающего сигналы набора.</i> numeración en el teclado <i>En conmutación telegráfica automática, uso de las señales de telegrafía alfabética enviadas desde el teclado de un teleimpresor o desde un equipo automático, para formar la secuencia de selección.</i>	Tastaturwahl selezione a tastiera kiezen met toesenbord wyberanie z klawiatury tangentbordsval
721-17-63	numérotation au cadran (en télégraphie) <i>En commutation automatique télégraphique, emploi de trains d'impulsions émis au moyen d'un cadran d'appel ou d'un dispositif automatique pour la composition de la séquence de sélection.</i> dial selection (in telegraphy switching) <i>In automatic telegraph switching, the use of dial pulse trains from a dial or an automatic equipment to form the selection signals.</i>	Nummernschalterwahl selezione impulsiva kiesschijfkeuze (bij telegrafie) wyberanie tarczą fingerskivsva

721-17-63

дисковый набор (в телеграфии)

Использование в автоматической телеграфной коммутации последовательностей импульсов, передаваемых с помощью дискового номеронабирателя или автоматического устройства, выдающего *сигналы набора*.

numeración por disco**numeración en cuadrante**

En conmutación telegráfica automática, empleo de las series de impulsos procedentes de un cuadrante o de un equipo automático, para formar la *secuencia de selección*.

721-17-64

signal de connexion

Signal de commutation renvoyé sur la voie utilisée par la voie de signalisation de retour afin d'indiquer que la liaison est prolongée jusqu'au poste demandé.

call-connected signal

The *switching signal* returned over the backward signalling path to indicate that the call is extended to the called station.

сигнал "соединение установлено"

Коммутационный сигнал, посылаемый по обратному каналу сигнализации для указания на то, что вызов поступил на вызываемую оконечную установку.

señal de conexión

Señal de conmutación reenviada por el canal usado por la señalización de retorno a fin de indicar que la comunicación ha alcanzado el terminal llamado.

Verbunden**utente raggiunto****verbinding-gereedsignaal****sygnał zestawienia połączenia****svarssignal**

721-17-65

signal de libération

Signal de commutation transmis sur un circuit afin de libérer une *chaîne de connexion* établie par commutation.

clearing signal

The *switching signal* transmitted over a circuit to release a switched *connection*.

сигнал отбоя

Коммутационный сигнал, передаваемый по каналу для освобождения коммутируемого *соединения*.

señal de liberación

Señal de conmutación transmitida por un circuito con el fin de liberar una *cadena de conexión* establecida por conmutación.

Auslösen**segnale di svincolo****vrijmaaksignaal****sygnał rozłączenia****nedkopplingssignal**

721-17-66

signal de confirmation de libération

Signal de commutation vers l'arrière envoyé en réponse à un *signal de libération* pour confirmer la libération complète de la *chaîne de connexion*.

confirmation of clearing signal

Return switching signal which indicates that the *clearing signal* has been executed.

сигнал "подтверждение отбоя"

Коммутационный сигнал обратного направления, который указывает, что *сигнал отбоя* исполнен.

señal de confirmación de liberación

Señal de conmutación hacia atrás que indica que la *señal de liberación* ha sido ejecutada.

Auslösebestätigung**segnale di controllo dello svincolo****vrijgavebevestigingssignaal****sygnał potwierdzenia rozłączenia****nedkopplingsbekräftelse**

721-17-67

signal de service

Signal envoyé automatiquement par le réseau au poste demandeur pour indiquer la progression d'un *appel* ou la cause d'un échec de sélection.

service signal

Signal transmitted automatically by the network to the calling terminal indicating the progress of a *call* or the cause of failure of the call attempt.

служебный сигнал

Сигнал, автоматически передаваемый сетью на вызывающую оконечную установку для указания на прохождение соединения или на причину невозможности установления соединения.

señal de servicio

Señal transmitida automáticamente por la red de terminal que inicia la comunicación indicando el progreso de una *llamada* o la causa del fallo en el interior de llamada.

Dienstsignal
segnale di servizio
dienstsignaal
sygnał służbowy
servicesignal

721-17-68

signal d'occupation

Signal de service indiquant que le poste demandé est occupé ou indisponible.

engaged signal**busy signal**

A *service signal* which indicates that the called station is busy or not available.

сигнал занятости

Служебный сигнал, указывающий на то, что вызываемая установка занята или недоступна.

señal de ocupación

Señal de servicio que indica que el terminal llamado está ocupado o indisponible.

besetzt
segnale di occupato
bezetsignaal
sygnał zajętości
upptagetsignal

721-17-69

signal d'interdiction

Signal de service indiquant que la communication demandée ne peut être établie en raison d'une *interdiction*.

barred signal

A *service signal* which indicates that a call cannot be established because access is barred.

сигнал запрета

Служебный сигнал, указывающий на то, что соединение не может быть установлено по причине запрета доступа.

señal de prohibición

Señal de servicio que indica que la comunicación solicitada no puede establecerse a causa de una *prohibición*.

gesperrrt
segnale di chiamata sbarrata
blokkeersignaal
sygnał zakazu dostępu
spärrsignal

721-17-70

temps d'établissement d'une communication

Durée de l'intervalle de temps compris entre l'envoi par le poste demandeur d'un *signal d'appel* et la réception du *signal de connexion*.

Note. — C'est la somme du *temps de présélection*, du *temps de numérotation* et du *temps de sélection*.

call set-up time

The interval of time between the sending of the *calling signal* by the calling party and the reception of the *call-connect signal*.

Note. — It is the sum of the *preselection delay*, *selection time* and *post-selection time*.

время установления соединения

Интервал времени между передачей сигнала вызова из вызывающей установки и приемом сигнала "соединение установлено".

Примечание. — Время установления соединения состоит из *времени* "до набора", *времени набора* и *времени* "после набора".

Verbindungsaufbauzeit
tempo per stabilire un collegamento
verbindingsoopbouwtijd
czas zestawienia połączenia
uppkopplingstid

721-17-70

tiempo de establecimiento de una comunicación

Intervalo de tiempo transcurrido entre el envío de la *señal de llamada* por parte del terminal que inicia la comunicación, y la recepción de la *señal de conexión*.

Nota. — Es la suma del *tiempo de preselección*, *tiempo de numeración* y del *tiempo de selección*.

721-17-71

temps de présélection

Durée de l'intervalle de temps compris entre l'envoi par le poste demandeur du *signal d'appel* et la réception du *signal d'invitation à numéroté*.

preselection delay

The interval of time between the sending of the *calling signal* by the calling party and the reception of the *proceed-to-select signal*.

время "до набора"

Интервал времени между передачей сигнала вызова из вызывающей установки и приемом сигнала "приглашение к набору".

tiempo de preselección

Intervalo de tiempo transcurrido entre el envío de la *señal de llamada* por parte del terminal que inicia la comunicación, y la recepción de la *señal de invitación a numerar*.

Wahlaufforderungsverzug

ritardo alla selezione
vertraging in kiessignaalontvangst
opóźnienie przedwybiercze
förvalsfördröjning

721-17-72

temps de numérotation

Durée comprise entre la réception par le demandeur du *signal d'invitation à numéroté* et la fin de la réception par le commutateur de la *séquence de sélection*.

selection time

The interval of time between the reception by the calling party of the *proceed-to-select signal* and the end of reception by the exchange of the *selection signals*.

время набора

Интервал времени между приемом вызывающим абонентом сигнала готовности к приему номера и окончанием приема станцией сигналов набора номера.

tiempo de numeración

Intervalo de tiempo transcurrido entre la recepción de la *señal invitación a numerar* por parte del terminal que inicia la comunicación, y el fin de la recepción por parte de la central de conmutación de la *secuencia de selección*.

Wahlverzugszeit

tempo di selezione
kiestijd
opóźnienie wybierania
söktid

721-17-73

temps de sélection

Durée comprise entre la fin de l'envoi de la *séquence de sélection* par le demandeur et la réception du *signal de connexion*.

post-selection time

The interval of time between the end of the sending of the *selection signals* by the calling party and the reception of the *call-connect signal*.

время "после набора"

Интервал времени между окончанием передачи сигналов набора из вызывающей установки и приемом сигнала "соединение устанавливается".

tiempo de selección

Intervalo de tiempo transcurrido entre el final del envío de la *secuencia de selección* por parte del terminal que inicia la comunicación, y la recepción de la *señal de conexión*.

Durchschaltezeit

ritardo post selezione
wachttijd op kiesbevestiging
opóźnienie powybieczce
svarstid

721-17-74

durée d'une communication

Durée comprise entre la réception par le demandeur du *signal de connexion* et l'envoi du *signal de libération*.

effektive Verbindungsdauer
durata della chiamata
effectieve verbindingsduur
czas trwania połączenia
effektiv samtalstid

effective duration of a call

The interval of time between the reception by the calling party of the *call-connect signal* and the sending of the *clearing signal*.

эффективная продолжительность соединения

Интервал времени между приемом вызывающим абонентом сигнала "соединение установлено" и передачей сигнала отбоя.

duración de una comunicación

Intervalo de tiempo transcurrido entre la recepción de la *señal de conexión* por parte del terminal que inicia la comunicación, y el envío de la *señal de liberación*.

721-17-75

commande par programme enregistré

Commande d'un commutateur au moyen d'instructions enregistrées dans une mémoire et pouvant être modifiées.

Speicherprogrammsteuerung
controllo a programma registrato
besturing met opgeslagen programma ;
SPC (afkorting)
sterowanie programowane
programstyrning

**stored program control
SPC (abbreviation)**

The control of an exchange by means of a set of instructions which are stored and can be modified.

**программное управление
управление по записанной программе**

Управление станцией с использованием набора команд, которые хранятся в запоминающем устройстве и которые могут быть изменены.

control por programa registrado

Control de una central de conmutación por medio de un conjunto de instrucciones que están almacenadas y que pueden ser modificadas.

721-17-76

**signalisation par canal sémaphore
signalisation sur voie commune**

Mode de signalisation dans lequel les signaux relatifs au trafic écoulé par un certain nombre de circuits sont transmis sur une seule voie par des *messages* étiquetés.

Zeichengabe über zentralen Zeichenkanal
segnalazione su canale comune
signalering over een gemeenschappelijk kanaal
sygnalizacja wspólnokanałowa
överföring i gemensam kanal

common channel signalling

A signalling method in which signalling information relating to a multiplicity of circuits is conveyed over a single channel by labelled *messages*.

**сигнализация по общему каналу
централизованная сигнализация**

Метод сигнализации, при котором сигнальная информация, относящаяся к определенному числу каналов, передается по одному каналу в виде *сообщений* с метками.

**señalización por canal semáforo
señalización por canal común**

Método de señalización en el cual la información relativa a la señalización de un cierto número de circuitos, es transmitida a lo largo de un canal único por medio de *mensajes* etiquetados.

721-17-77

signalisation voie par voie

Mode de signalisation dans lequel les signaux relatifs au trafic écoulé par une seule voie de transmission sont transmis dans la même voie ou dans une voie de signalisation qui lui est associée en permanence.

Note. — Ce terme peut aussi être utilisé quand les signaux concernant un circuit sont transmis dans cette voie.

dezentrale Zeichengabe
segnalazione associata
signalering per kanaal
sygnalizacja wewnętrzkanalowa
kanalbunden överföring

channel associated signalling

A signalling method in which the signals for the traffic carried by a single transmission channel are transmitted over the channel itself or over a signalling channel permanently associated with it.

Note. — This term also may be applied when the signals for a circuit are transmitted over that channel.

сигнализация по связанному каналу
децентрализованная сигнализация

Метод сигнализации, при котором сигналы, относящиеся к трафику отдельного канала передачи, направляются по этому же каналу или по постоянно связанному с ним каналу сигнализации.

señalización por canal asociado
señalización canal a canal

Método de señalización en el cual las señales relativas al tráfico soportado por un sólo canal de transmisión, son transmitidas en el mismo canal o en un canal de señalización que tiene asociado en permanencia.

Nota. — Este término también podrá aplicarse cuando las señales pertenecientes a un circuito se transmiten sobre ese canal de comunicación.

721-17-78

temps de libération

Durée de l'intervalle de temps entre le début de l'envoi du *signal de libération* par un *terminal* et la réception du *signal de confirmation de libération*.

Auslöseverzögerung
tempo di disconnessione
verbindingsvrijgave-vertraging
opóźnienie rozłączenia
nedkopplingsfördörjning

call clearing delay

The interval of time between the beginning of the sending of the *clearing signal* by a *terminal* and the appearance of the *free circuit condition* on the return line.

время отбоя соединения

Интервал времени между началом передачи сигнала отбоя из оконечной установки и приемом состояния "канал свободен" по обратной линии.

tiempo de liberación

Intervalo de tiempo transcurrido entre el comienzo del envío de la *señal de liberación* por parte de un terminal, y la aparición del *estado de disponibilidad* en la línea de retorno.

721-17-79

appel infructueux

Tentative d'appel qui n'aboutit pas à l'établissement d'une *chaîne de connexion complète*.

nicht erfolgreicher Anruf
chiamata non a buon fine
niet-geslaagde-verbinding
połączenie nieudane
misslyckat anrop

unsuccessful call

A call attempt which does not result in the establishment of a *complete connection*.

несостоявшийся вызов

Попытка вызова, которая не завершается установлением полного соединения.

llamada infructuosa

Tentativa de llamada que no concluye con el establecimiento de una *cadena de conexión completa*.

721-17-80

signal de refus d'appel

Signal de commande d'appel émis par un *terminal* pour indiquer qu'il n'accepte pas l'appel entrant.

call not accepted signal

A call control signal sent by the called *terminal* to indicate that it does not accept the incoming call.

сигнал "вызов не принят"

Сигнал управления соединением, передаваемый из вызываемой оконечной установки и указывающий на то, что она не принимает входящий вызов.

señal de denegación de llamada

Señal de control de llamada enviada por el *terminal* llamado, para indicar que no acepta la llamada entrante.

Verbindungsabweisung

segnale di chiamata non accettata
oproep-niet-geslaagd-signaal
sygnał odrzucenia wywołania
anropsavvisning

721-17-81

appel perdu

Demande de communication non suivie de l'établissement de la *chaîne de connexion* en raison de l'encombrement du réseau.

lost call

A request for a *connection* which is rejected due to network congestion.

потерянный вызов

Запрос соединения, за которым не следует установление *соединения* из-за перегрузки сети.

llamada perdida

Petición para el establecimiento de una *cadena de conexión*, que es rechazada debido a una congestión de la red.

Verlustanruf

chiamata perduta
verloren oproep
połączenie stracone
förlorat anrop

721-17-82

double prise (sur circuit mixte)
collision frontale

Situation existant sur une liaison de transmission utilisable pour établir des appels dans les deux sens résultant d'une prise simultanée ou presque, par les deux extrémités; la prise de la liaison par l'extrémité éloignée n'est pas décelée à cause des temps de propagation.

head on collision

The condition which exists when, on a transmission path capable of being used to set up calls in both directions, the path is seized from both ends simultaneously or nearly so. The seizure of the path by the distant end is not apparent, due to propagation delays.

встречный вызов

Ситуация, возникающая в том случае, когда в тракте передачи, который может быть использован для установления соединений в обоих направлениях, происходит одновременное или почти одновременное занятие тракта с обоих концов. Занятие тракта на удаленном конце обнаруживается не сразу вследствие задержки прохождения сигналов.

doblo toma (sobre circuito mixto)
colisión frontal

Condición existente cuando, en un enlace de transmisión capaz de ser usado para establecer llamadas en los dos sentidos, dicho enlace es tomado por los dos extremos de una manera simultánea o casi simultánea. La toma del enlace por parte del extremo alejado no resulta aparente debido a los retardos de propagación.

Belegungszusammenstoß
collisione

oproepbotsing
kolizja czołowa
anropskollision

721-17-83

mode de raccordement (en télex)

Ensemble des caractéristiques de la *jonction* entre une *ligne d'abonné* télex et le *commutateur de rattachement*.

terminal connection method (in telex)

The characteristics of the *interface* between a telex *subscriber's line* and a *subscriber serving exchange*.

Anschlußart (Telex)

connessione d'utente
aansluitmethode (bij telex)
sposób dołączenia (w teleksie)
terminalanslutningsmetod

721-17-83

метод подключения оконечной установки (в службе телекс)Совокупность характеристик *стыка* между телексной *абонентской линией* и *оконечной станцией*.**modo de conexión** (en télex)Conjunto de las características del *interfase* entre una *línea de abonado* de telex y un *conmutador de conexión*.

721-17-84

concentrateur-diffuseurDispositif permettant l'enregistrement temporaire de *données* en provenance de voies lentes et leur retransmission sur des voies rapides et vice-versa.**geschwindigkeitsumsetzender Konzentrator**
concentratore con conversione di velocità
concentrator door snelheidsomzetting
koncentrator z konwersją szybkości
ratomvandlare**speed converter concentrator**The temporary storing of *data* arriving from slow channels and their retransmission on high speed channels and vice-versa.**концентратор с преобразованием скорости**Устройство, обеспечивающее временное накопление *данных*, поступающих из низкоскоростных каналов, с последующей их передачей по высокоскоростным каналам и наоборот.**concentrador-difusor**Dispositivo que permite el almacenamiento temporal de los *datos* procedentes de canales de comunicación lentos y su retransmisión sobre canales rápidos y viceversa.

721-17-85

concentrateur (de données)Ensemble de deux appareils situés aux deux extrémités d'une artère commune et permettant de desservir un nombre de *terminaux* supérieur au nombre de voies de transmission fournies par cette artère.**Datenkonzentrator**
concentratore per dati
dataconcentrator
koncentrator teledacyjny
datakonzentrator**data concentrator**Equipment located at each end of a path which enables this path to serve more *terminals* than there are transmission channels in the common path.**концентратор (данных)**

Комплект из двух устройств, расположенных на двух концах общего тракта и обеспечивающих обслуживание такого числа оконечных установок, которое превышает количество каналов передачи в этом общем тракте.

concentrador de datosEquipo localizado en ambos extremos de un enlace, y que posibilita a este enlace para trabajar con un número de *terminales* superior al número de canales de transmisión que posee.

721-17-86

centre directeur

Centre qui a la responsabilité de la maintenance et de la relève des dérangements d'un système de transmission.

Kontrollstelle
centro di controllo e manutenzione
systeembewakingspost
centrum nadzorcze
systemstyrningsstation**system control station**

The station which is responsible for maintenance and clearance of faults on a transmission system.

главная станция системы

Станция, которая несет ответственность за техническую эксплуатацию и устранение неисправностей в системе передачи.

centro director

Centro que tiene la responsabilidad del mantenimiento y solución de los conflictos de un sistema de transmisión.

SECTION 721-18 - EXPLOITATION ET SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES

SECTION 721-18 - TELEGRAPH OPERATION AND SERVICES

РАЗДЕЛ 721-18 - ТЕЛЕГРАФНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕЛЕГРАФНЫЕ СЛУЖБЫ

SECCIÓN 721-18 - EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS TELEGRÁFICOS

721-18-01

télégramme

Contenu d'un document, sous forme d'écrit, d'imprimé ou d'images fixes, confié à un *service télégraphique* en vue de sa transmission et de sa remise au destinataire.

Note. — Le télégramme désigne aussi le document remis au service télégraphique ou au destinataire.

Telegramm
telegramma
telegram
telegram
telegram

telegram

Documentary matter in written, printed or pictorial form entrusted to a *telegraph service* for transmission and delivery to the addressee.

Note. — The telegram includes the document entrusted to the telegraph service or delivered to the addressee.

телеграмма

Содержание документа в виде письменного или печатного текста или в виде неподвижных изображений, передаваемое *телеграфной службой* с целью его доставки адресату.

Примечание. — Под телеграммой понимают также документ, подаваемый в телеграфную службу или доставляемый адресату.

telegrama

Contenido de un documento, en forma de escrito, impreso o imágenes fijas, confiado a un *servicio telegráfico* para su transmisión y su entrega al destinatario.

Nota. — El telegrama incluye también el documento confiado al servicio telegráfico o entregado al destinatario.

721-18-02

télégramme télécopié

télégramme facsimilé (terme désuet)

Télégramme transmis par télécopie contrastée.

Schwarz-Weiß-Faksimile-Telegramm
telegramma per facsimile
faxpost
symilogram
dokumentfaxtelegram

document facsimile telegram

A *telegram* transmitted by *document facsimile*.

документальная факсимильная телеграмма

Телеграмма, передаваемая по документальной факсимильной связи.

telegrama telecopiado

Telegrama transmitido mediante *telecopia contrastada*.

721-18-03

phototélégramme

Télégramme transmis par phototélécopie.

Fototelegramm
telegramma per foto-facsimile
.....
fototelegram
fotofaxtelegram

photograph facsimile telegram

A *telegram* transmitted by *phototelecopy*.

фототелеграмма

фотографическая факсимильная телеграмма

Телеграмма, передаваемая по фототелеграфной связи.

fototelegrama

Telegrama transmitido mediante *fototelegrafia*.

721-18-04

radiotélégramme

Télégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmis sur tout ou partie de son parcours sur les voies de radiocommunication d'un service mobile ou du service mobile par satellite.

Funktelegramm
radio telegramma
radiogram
radiotelegram
radiotelegram

radiotelegram

A *telegram*, originating in or intended for a mobile station or a mobile earth station, transmitted on all or part of its route over the radiocommunication channels of a mobile service or the mobile-satellite service.

радиотелеграмма

Телеграмма, отправленная из или предназначенная для подвижной или наземной подвижной оконечной установки, передаваемая на всем пути следования или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или спутниковой подвижной службы.

radiotelegrama

Telegrama, originado o con destino a una estación móvil o a una estación móvil terrena, transmitido a lo largo de todo o parte de su recorrido, mediante canales de radiocomunicación de un servicio móvil por satélite.

721-18-05

conversation télex

Dialogue par une *communication télex* entre deux personnes présentes aux *terminaux*.

Telex-Dialogbetrieb
conversazione telex
conversatie-telexmodus
dialog teleksowy
telexmod

telex conversation mode

A dialogue between two persons present at *telex terminals*.

режим телексного разговора

Диалог двух лиц, находящихся у *телексных* оконечных установок.

conversación télex

Diálogo mediante una *comunicación telex* entre dos personas situadas en los *terminales*.

721-18-06

communication radiotélex

Communication télex originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmise sur tout ou partie de son parcours sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par satellite.

Funktelexverbindung
chiamata radiotelex
radiotelexoproep
połączenie radioteleksowe
radiotelexanrop

radiotelex call

A *telex call*, originating in or intended for a mobile station or a mobile earth station transmitted on all or part of its route over the radiocommunication channels of the mobile service or the mobile satellite service.

радиотелексное соединение

Телексное соединение, исходящее от или предназначенное для подвижной или наземной подвижной оконечной установки, проходящее на всем его протяжении или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или спутниковой подвижной службы.

comunicación radiotélex

Comunicación telex, originado o con destino a una estación móvil o a una estación móvil terrena, transmitida a lo largo de todo o parte de su recorrido, mediante canales de radiocomunicación de un servicio móvil por satélite.

721-18-07

accès au réseau télégraphique public

Possibilité, pour un poste télex, de déposer un *télégramme* auprès du *service télégraphique public* et de recevoir un *télégramme* en provenance de ce service.

Zugang zum öffentlichen Telegrammnetz
accesso alla rete telex pubblica
toegang tot het openbare telexnet
dostęp do sieci telegramowej publicznej
tillgång till allmänt telegramnät

access to the public telegram network

Provision for a *telex terminal* to send and receive *telegrams* to and from the *public telegram service*.

721-18-07

доступ на телеграфную сеть общего пользования

Возможность для телексной оконечной установки направлять телеграммы в телеграммную службу общего пользования и получать их от этой службы.

acceso a la red telegráfica pública

Posibilidad, para un terminal *telex*, de enviar y recibir *telegramas* hacia y desde el *servicio telegráfico público*.

721-18-08

catégorie d'usager

Catégorie de service définie par les caractéristiques des communications offertes à un usager d'un service public de télécommunication.

Note. — Les caractéristiques définies pour une catégorie d'usager peuvent être par exemple le *débit binaire*, le mode d'établissement des communications, le mode d'exploitation du terminal, la structure du code, les restrictions de service.

user class of service

The category that defines the characteristics of a call available to a user of a public telecommunication service.

Note. — The characteristics for a user class of service could be for example *binary rate*, terminal operating mode, code structure, *access barred*.

класс обслуживания абонентов

Категория, определяющая характеристики соединения, доступные пользователю службы электросвязи общего пользования.

Примечание. — Характеристиками для класса обслуживания абонентов могут быть, например, скорость передачи, способ установления соединения, режим работы оконечной установки, структура кода, наличие функции "доступ запрещен".

categoría de usuarios

Categoría que define las características de las comunicaciones ofrecidas a un usuario de un servicio público de telecomunicación.

Nota. — Las características para una categoría de usuarios pueden ser por ejemplo la *velocidad binaria*, el modo de explotación del terminal, la estructura del código y las prohibiciones.

Benutzerklasse

classe d'utente

abonneekenmerken

kategorie użytkownika

användarkategori

721-18-09

poste public télex

Terminal télex mis à la disposition du public, avec éventuellement assistance d'opérateur.

public telex booth

Telex terminal available to the public, possibly assisted by operators.

телексная установка общего пользования

Телексная оконечная установка, предоставляемая в распоряжение широкой публики с возможным участием оператора.

cabina pública de télex

Terminal télex puesto a disposición del público, auxiliado eventualmente por operadora.

öffentliche Telexstelle

posto telex pubblico

openbare telexcel

kabina telegraficzna publiczna

publik telexterminal

721-18-10

terminal spécialisé en départ

Terminal qui peut faire des appels vers le réseau mais qui ne peut pas recevoir des appels provenant du réseau.

outgoing only terminal

A *terminal* that can make outgoing calls to the network but which is prevented from receiving incoming calls.

только исходящая оконечная установка

Оконечная установка, которая может направлять вызовы в сеть, но не может принимать вызовы от сети.

Endstelle, nur gehend

terminale solo trasmittente

aansluiting voor uitgaand verkeer

stacja z możliwością wyjścia

sändningsterminal

- 721-18-10** **terminal especializado en salidas**
Terminal que puede realizar llamadas salientes hacia la red, pero que no puede recibir llamadas procedentes de la red.
- 721-18-11** **terminal spécialisé en arrivée**
Terminal qui peut recevoir des appels provenant du réseau mais qui ne peut pas lancer d'appels vers le réseau.
- incoming only terminal**
 A *terminal* that can receive incoming calls from the network but which is prevented from making outgoing calls.
- только входящая оконечная установка**
 Оконечная установка, которая может принимать вызовы, поступающие из сети, но не может направлять вызовы в сеть.
- terminal especializado en llegadas**
Terminal que puede recibir llamadas procedentes de la red, pero que no puede realizar llamadas salientes hacia la red.
- 721-18-12** **interdiction**
 Fonction d'un réseau de télécommunication consistant à interdire les appels de tous les abonnés ou d'une partie de ceux-ci à destination ou en provenance de certains services, de certaines directions ou de certains postes.
- access barred**
 A function of a telecommunication network that bars calls to or from certain subscribers from or to certain services, routes or terminals.
- функция "доступ запрещен"**
 Функция сети электросвязи, которая заключается в запрещении вызовов к определенным абонентам либо от определенных абонентов, от определенных служб, направлений или оконечных установок, либо к определенным службам, направлениям или оконечным установкам.
- prohibición**
 Función de una red de telecomunicación que consiste en prohibir las comunicaciones hacia o desde ciertos abonados, con ciertos servicios, ciertas direcciones o ciertos *terminales*.
- 721-18-13** **service restreint**
 Service permettant à un abonné de faire interdire l'accès à partir de son poste, à certains services, certaines directions ou *terminaux* normalement accessibles à tous les usagers.
- restricted service**
 A service whereby a subscriber may have *access barred* from his terminal installation to certain services, routes or *terminals* which would normally be accessible to all customers.
- служба с ограничениями**
 Служба, позволяющая абоненту запретить доступ с его оконечной установки к некоторым службам, маршрутам или оконечным установкам, обычно доступным для всех пользователей.
- servicio restringido**
 Servicio por medio del cual un abonado puede tener una prohibición de acceso desde su instalación *terminal*, a ciertos servicios, ciertas direcciones o ciertos terminales que son normalmente accesibles por todos los usuarios.
- Endstelle, nur ankommend**
terminale solo ricevente
aansluiting voor inkomend verkeer
stacja z możliwością wejścia
mottagningsterminal
- Zugang gesperrt ; Zugang verhindert**
accesso sbarrato
toegang geblokkeerd
zakaz dostępu
spärrad åtkomst
- eingeschränkter Betrieb**
servizio selettivo
bepoekt verkeer
usługa ograniczona
begränsad åtkomst

721-18-14

priorité relative

Possibilité d'établir une communication à partir d'un poste désigné pouvant appartenir à un *réseau privé* ou à un *groupe fermé d'utilisateurs*, en lui attribuant, à chaque niveau d'établissement de la chaîne, la priorité sur toutes les autres communications moins prioritaires en cours d'établissement. Cette possibilité peut s'appliquer à tous les appels ou seulement à des appels désignés provenant d'un poste privilégié de ce genre.

**Priorität
precedenza
prioriteit
priorytet
prioritet**

priority

The possibility of setting up a call from a nominated *terminal* on a *private network* or *closed user group*, by assigning to it, at each stage of selection, priority over all other calls of lower priority that are in the process of being established. The possibility may apply either to every call or only to nominated calls from such a privileged terminal.

относительный приоритет

Возможность установления соединения от определенной оконечной установки *частной сети* или *замкнутой группы абонентов*, причем этому соединению на каждой стадии вызова присваивается приоритет над всеми другими менее приоритетными устанавливаемыми соединениями. Эта возможность может относиться либо ко всем вызовам, либо только к определенным вызовам такой приоритетной оконечной установки.

prioridad relativa

Posibilidad de establecer una comunicación desde un *terminal* designado de una *red privada* o de un *grupo cerrado de usuarios*, mediante la asignación al mismo, en cada nivel de selección, de prioridad sobre todas las otras comunicaciones menos prioritarias en curso de establecimiento. Esta posibilidad puede aplicarse a todas las llamadas o solamente a ciertas llamadas específicas, procedentes de ese terminal privilegiado.

721-18-15

priorité absolue

Possibilité d'établir une communication à partir d'un poste désigné pouvant appartenir à un *réseau privé* ou à un *groupe fermé d'utilisateurs*, en lui attribuant à chaque niveau ou à certains niveaux d'établissement de la chaîne, la priorité sur toutes les autres communications moins prioritaires, déjà établies ou en cours d'établissement. Cette possibilité peut s'appliquer à tous les appels ou seulement à des appels désignés provenant d'un poste privilégié de ce genre.

**absolute Priorität
precedenza assoluta
absolute prioriteit
priorytet absolutny
absolut prioritet**

absolute priority

The possibility of setting up a call from a nominated *terminal* on a *private network* or *closed user group*, by assigning to it at each stage or certain stages of selection, priority over all other calls of lower priority that are established. The possibility may apply either to every call or only to nominated calls from such a privileged terminal.

абсолютный приоритет

Возможность установления соединения от определенной оконечной установки *частной сети* или *замкнутой группы абонентов*; причем этому соединению на каждой стадии или на некоторых стадиях вызова присваивается приоритет над всеми другими менее приоритетными уже установленными соединениями. Эта возможность может относиться ко всем вызовам, либо только к определенным вызовам такой приоритетной оконечной установки.

prioridad absoluta

Posibilidad de establecer una comunicación desde un *terminal* designado de una *red privada* o de un *grupo cerrado de usuarios*, mediante la asignación al mismo, en cada nivel de selección, de prioridad sobre todas las otras comunicaciones menos prioritarias ya establecidas. Esta posibilidad puede aplicarse a todas las llamadas o solamente a ciertas llamadas específicas, procedentes de ese terminal privilegiado.

721-18-16

abonné prioritaire en demandé

Abonné bénéficiant de la *priorité relative* ou *absolue* pour toutes les communications demandées à destination de son poste, ou pour certaines seulement. Cette possibilité peut être mise en service par l'envoi d'un signal approprié au poste demandeur.

Note. — Il peut y avoir plusieurs niveaux de priorité chacun pouvant conférer la priorité relative ou absolue par rapport aux niveaux inférieurs.

priority for called subscriber

A subscriber who has the facility of *priority* or *absolute priority* for all calls or for certain calls only to his *terminal*. This facility is activated by the sending of an appropriate signal by the calling terminal.

Note. — There may be several priority levels, each conferring relative or absolute priority with respect to lower levels.

приоритет для вызываемого абонента**абонент, имеющий приоритет при входящем вызове**

Абонент, пользующийся *относительным* или *абсолютным приоритетом* при всех или некоторых вызовах, поступающих на его оконечную установку. Эта услуга обеспечивается путем передачи соответствующего сигнала из вызывающей оконечной установки.

Примечание. — Возможны несколько уровней приоритета, каждый из которых может предоставить относительный или абсолютный приоритет по отношению к более низким уровням.

prioridad para llamada de abonado

Abonado que posee *prioridad relativa* o *prioridad absoluta* para todas o para ciertas comunicaciones destinadas a su *terminal*. Esta posibilidad es activada mediante el envío de la señal adecuada desde el terminal que solicita la comunicación.

Nota. — Pueden existir varios niveles de prioridad, pudiendo tener cada uno prioridad absoluta o relativa con respecto a los niveles inferiores.

Priorität für den angerufenen Teilnehmer
utente a chiamata prioritaria
prioriteit voor opgeroepen aansluiting
priorytet dla abonenta wywołującego
abonnet med prioritetsval

721-18-17

priorité sur le fonctionnement en local

Capacité du réseau de supplanter le *fonctionnement en local* d'un poste pour établir une communication avec ce poste.

in local override

A facility of the network to override a *terminal working in local*, for the purpose of connecting an incoming call to that terminal.

приоритет над местным режимом

Способность сети прекращать работу оконечной установки в местном режиме с целью установления входящего соединения с этой оконечной установкой.

prioridad sobre el funcionamiento en local

Capacidad de la red para poder anular el modo de *funcionamiento en local* de un *terminal*, permitiendo así el establecimiento de una comunicación con ese terminal.

Priorität gegenüber Lokalbetrieb
priorità su funzionamento in locale
.....
priorytet nad pracą lokalną
lokalt åsidosättande

721-18-18

prise directe

Possibilité pour un poste d'un *réseau privé* d'établir une communication avec un autre réseau sans intervention humaine dans le réseau privé.

direct outgoing selection

A facility that permits a *terminal* in a *private network* to set up a call to another network without human intervention in the private network.

прямой исходящий набор

Услуга, которая позволяет оконечной установке *частной сети* устанавливать соединения с другой сетью без участия оператора в этой частной сети.

direkte abgehende Wahl
selezione diretta uscente
automatisch uitgaand verkeer
wywołanie wychodzące bezpośrednie
direkt utgående val

721-18-18

toma directa

Posibilidad que permite a un *terminal* de una *red privada* establecer una comunicación con otra red, sin necesidad de intervención humana en la red privada.

721-18-19

sélection directe à l'arrivée

Possibilité pour un poste *télex* d'établir une communication avec un poste d'un *réseau privé* désigné par le demandeur, sans intervention humaine dans le réseau privé.

direct incoming selection

A facility that permits a *terminal* in a *telex* network to set up a call to a terminal designated by the caller in a *private network* without human intervention in the private network.

прямой входящий набор

Услуга, которая позволяет оконечной установке сети телекс устанавливать соединение с указанной вызывающей стороной оконечной установкой частной сети без участия оператора в этой частной сети.

selección directa a la llegada

Posibilidad que permite a un *terminal* de una red *telex* establecer una comunicación con un terminal de una *red privada* designada por el peticionario de la comunicación, sin necesidad de intervención humana en la red privada.

721-18-20

sélection directe à l'arrivée avec numérotation intégrée

Sélection directe à l'arrivée utilisant pour désigner le poste demandé dans le *réseau privé*, une *séquence de sélection* unique constituée par un certain nombre de chiffres identifiant le réseau privé, suivis par des chiffres caractérisant le poste demandé dans ce réseau, cette séquence constituant un numéro complet intégré dans le plan de numérotation général du réseau *télex*.

direct incoming selection with integrated numbering

Direct incoming selection using a single *selection sequence* made up from certain figures identifying the *private network*, followed by certain figures identifying the called *terminal* in that network. The complete sequence of figures constitute a *complete address* integrated into the numbering plan of the *telex* network.

прямой входящий набор с интегрированной нумерацией

Прямой входящий набор с использованием единой комбинации набора, содержащий некоторое количество цифр, идентифицирующих частную сеть, за которым следует некоторое количество цифр, идентифицирующих вызываемую оконечную установку в этой сети. Полная комбинация цифр образует полный адрес, интегрированный в план нумерации сети телекс.

selección directa a la llegada con numeración integrada

Selección directa a la llegada usando para designar el terminal solicitado de la *red privada*, una *secuencia de selección* única constituida por un cierto número de cifras que identifican a la red privada, seguidas de cifras que caracterizan el terminal solicitado de esta red. La secuencia completa de cifras constituye un número completo integrado en el plan de numeración de la red *telex*.

721-18-21

sélection directe à l'arrivée avec numérotation en deux temps

Sélection directe à l'arrivée utilisant pour désigner le poste demandé dans le *réseau privé* deux *séquences de sélection*, la première caractérisant le réseau privé et la seconde caractérisant le poste demandé dans ce réseau, la première de ces séquences étant seule intégrée dans le plan de numérotation général du réseau *télex*.

direct incoming selection with two-stage selection

Direct incoming selection using two *selection sequences* to select the required terminal in the *private network*. The first sequence identifies the private network, the second sequence identifies the *terminal* in this network. Only the first sequence is integrated into the numbering plan of the *telex* network.

direkte ankommende Wahl ; direkte**Durchwahl****selezione diretta entrante****doorkiezen****wywołanie przychodzące bezpośrednie****direkt inkommande val****direkte Durchwahl mit verdeckter****Numerierung****selezione diretta entrante con numerazione continua****doorkiezen met geïntegreerd nummer****wywołanie przychodzące bezpośrednie z numeracją jednolitą****direktval med integrerad numrering****direkte Durchwahl mit Zweistufenwahl****selezione diretta entrante con numerazione in due tempi****tweetraps doorkiezen****wywołanie przychodzące bezpośrednie z numeracją dwustopniową****tvåstegs direktval**

721-18-21

прямой входящий набор с двухэтапной нумерацией

Прямой входящий набор с использованием двух комбинаций набора для выбора требуемой оконечной установки в *частной сети*. Первая идентифицирует частную сеть, а вторая - оконечную установку в этой сети. Только первая комбинация интегрирована в план нумерации сети телекс.

selección directa a la llegada con numeración en dos tiempos

Selección directa a la llegada usando dos *secuencias de selección* para seleccionar el terminal requerido de la *red privada*. La primera secuencia identifica la red privada, la segunda secuencia identifica el terminal en esa red. Sólo la primera secuencia está integrada en el plan de numeración de la red *télex*.

721-18-22

groupe fermé d'usagers

Ensemble d'usagers d'un réseau public à commutation dont les postes ont la possibilité de communiquer entre eux uniquement.

Note. — Un poste peut appartenir à plusieurs groupes d'usagers fermés.

closed user group

A user group on the public switched network whose *terminals* have the facility to communicate only with each other.

Note. — A terminal may belong to more than one closed user group.

замкнутая группа абонентов

Группа абонентов коммутируемой сети общего пользования, оконечные установки которых могут соединяться только между собой.

Примечание. — Одна оконечная установка может относиться к нескольким замкнутым группам абонентов.

grupo cerrado de usuarios

Conjunto de usuarios de una red pública conmutada, cuyos *terminales* tienen la posibilidad de comunicar entre ellos únicamente.

Nota. — Un terminal podrá pertenecer a más de un grupo cerrado de usuarios.

geschlossene Benutzergruppe ;**Teilnehmerbetriebsklasse****gruppo chiuso****besloten gebruikersgroep****zamknięta grupa użytkowników****sluten användargrupp**

721-18-23

groupe (d'usagers) partiellement fermé

Groupe d'usagers dont certains postes ont la possibilité de communiquer au départ ou à l'arrivée avec tous les autres postes normalement accessibles du réseau public à commutation, les autres postes ayant la possibilité de communiquer uniquement avec les usagers du groupe.

Note. — Dans certains cas, l'accès à l'extérieur des installations privilégiées est limité au départ.

partially closed user group

A user group where certain *terminals* may make calls to or receive calls from any other terminals normally accessible in the public switched network, the other terminals having the facility to communicate only with the users of the group.

Note. — In some case the external access for nominated terminals is limited to outgoing calls.

частично замкнутая группа абонентов

Группа абонентов, в которой некоторые оконечные установки могут иметь исходящие или входящие соединения с любыми другими, имеющими обычный доступ оконечными установками коммутируемой сети общего пользования, а остальные оконечные установки могут соединяться только с абонентами данной группы.

Примечание. — В некоторых случаях выход за пределы группы для определенных оконечных установок ограничен лишь исходящими соединениями.

teilweise geschlossene Benutzergruppe**gruppo parzialmente chiuso****gedeeltelijkbesloten gebruikersgroep****częściowo zamknięta grupa użytkowników****delvis sluten användargrupp**

721-18-23

grupo (de usuarios) parcialmente cerrada

Grupo de usuarios en el que ciertos *terminales* tienen la posibilidad de efectuar comunicaciones con todos los otros terminales normalmente accesibles de la red pública conmutada, teniendo los otros terminales restantes la posibilidad de comunicar únicamente con los otros usuarios del grupo.

Nota. — En algunos caso, el acceso exterior de los terminales designados se limita a sólo comunicaciones de salida.

721-18-24

code de verrouillage

Information transmise vers l'avant, et dans certains cas vers l'arrière, pour indiquer le *groupe fermé d'utilisateurs* concerné par la communication.

interlock code

Information sent in the forward direction and, in some circumstances, in the backward direction, indicating the *closed user group* involved in the call.

код блокировки

Информация, передаваемая в прямом направлении, а в некоторых случаях и в обратном направлении для указания на *замкнутую группу абонентов*, участвующую в соединении.

código de cerramiento**código de enclavamiento**

Información transmitida hacia adelante, y en ciertos casos hacia atrás, para indicar el *grupo cerrado de usuarios* involucrado en la comunicación.

Verknüpfungscode**codice di gruppo**

.....

kod zamkniętej grupy użytkowników**blockeringskod**

721-18-25

service complémentaire

Service pouvant être mis, sur demande, à la disposition d'un usager d'un réseau de télécommunication, en plus du service de base offert par ce réseau.

Note. — Un service complémentaire peut être offert communication par communication ou pour une période déterminée.

user facility

A facility which may be provided on request to a user of the telecommunication network in addition to the normal service provided.

Note. — A user facility may be provided on a per call basis or for an agreed period of time.

услуга для абонентов

Услуга, которая может быть предоставлена по требованию абонента сети электросвязи в дополнение к основной обеспечиваемой службе.

Примечание. — Услуга для абонентов может предоставляться для отдельного вызова или на согласованный срок.

servicio complementario

Servicio que podrá otorgarse, bajo petición, a un usuario de la red de telecomunicación, o por un periodo de tiempo determinado.

Benutzerleistungsmerkmal**prestazioni d'utente****gebruikersfaciliteit****udogodnienie użytkowe****tjänst**

721-18-26

appel automatique

Suite des opérations exigées par la procédure du réseau pour l'établissement d'une communication sans intervention manuelle au poste demandeur.

automatic calling

The sequence of operations required by the network procedure to set up a connection without manual intervention at the calling *terminal*.

автоматический вызов

Последовательность операций, которые должны выполняться в соответствии с процедурой сети, при установлении соединения без ручного вмешательства в вызывающей оконечной установке.

llamada automática

Secuencia de operaciones requerida por el procedimiento de red para el establecimiento de una comunicación sin intervención manual en el *terminal* que solicita la comunicación.

automatisches Wählen**chiamata automatica****automatische oproep****wywołanie automatyczne****automatiskt anrop**

721-18-27

réponse automatique

Réponse au *signal d'appel* donnée automatiquement par le *terminal* demandé, que ce terminal soit surveillé ou non.

automatic answering

Answering in which the called *terminal* equipment automatically responds to the *calling signal* and the call may be established whether or not the called terminal is attended.

автоматический ответ

Ответ на *сигнал вызова*, автоматически выдаваемый вызываемым оконечным оборудованием *данных* независимо от того, присутствует около этой установки оператор или нет.

respuesta automática

Respuesta en la que el equipo *terminal* de tratamiento de *datos*, llamado responde automáticamente a la *señal de llamada* y la comunicación con el terminal llamado queda establecida en cualquier caso.

automatische Rufbeantwortung
risposta automatica
automatische beantwoording
odpowiedź automatyczna
automatiskt svar

721-18-28

réponse manuelle

Réponse au *signal d'appel* donnée par l'usager demandé pour indiquer qu'il est prêt à recevoir.

manual answering

Answering in which a call is established only if the called user signals his readiness to receive it by means of a manual operation.

ручной ответ

Ответ на *сигнал вызова*, вручную посылаемый вызываемым абонентом для указания на то, что он готов к приему.

respuesta manual

Respuesta en la que la comunicación queda establecida únicamente si el usuario llamado envía su señal de preparado para recibir de un modo manual.

manuelle Rufbeantwortung
risposta manuale
handbediende beantwoording
odpowiedź ręczna
manuellt svar

721-18-29

identification automatique

Après établissement d'une communication, transmission sans intervention manuelle au poste demandeur ou au poste demandé d'une identification du correspondant.

Note. — Les signaux d'identification peuvent être émis soit par le poste, soit par le réseau.

automatic identification

The transmission without manual intervention of the identification of the calling *terminal* to the connected terminal or vice-versa or the identification of terminals to one another when a connection is established.

Note. — This identification may be provided by the network or by the terminal.

автоматическая идентификация

Автоматическая передача идентификатора вызывающей оконечной установки к вызываемой или наоборот, либо взаимный обмен идентификаторами оконечных установок после установления соединения.

Примечание. — Эти идентификаторы могут выдаваться сетью или оконечной установкой.

identificación automática

Transmisión sin intervención manual de la identificación del *terminal* que llama al terminal conectado o viceversa, o una identificación mutua entre ambos terminales, al establecerse la conexión.

Nota. — Esta identificación podrá ser proporcionada por la red o por el terminal.

automatische Kennungsgabe
identificazione automatica
automatische oproefferkenning ;
automatisch oproeperidentificatie
identyfikacja automatyczna
automatiskt identifiering

721-18-30

identification de ligne par le réseau

Transmission par le réseau, à la demande d'un correspondant, du numéro d'abonné ou du numéro de ligne de l'autre correspondant.

line identification by the network

Transmission by the network, in response to a request from either of two connected parties, of an appropriate line or address identification.

идентификация линии сетью

Передача сетью по требованию одной из соединяемых сторон идентификатора линии или адреса.

identificación de línea por la red

Transmisión por parte de la red, en respuesta a una petición de uno de los dos usuarios interconectados, de la identificación de línea o del número de abonado del otro usuario.

Anschlußkennung durch das Netz
identificazione da rete

.....
identyfikacja linii przez sieć
linjeidentifisering

721-18-31

indication automatique de date et d'heure

Envoi automatique par le réseau de la date et de l'heure de début d'une communication soit au poste demandeur seulement, soit aux deux postes demandeur et demandé.

automatic date and time indication

Automatic indication by the network of date and time of the commencement of a call either to the calling *terminal* or to both the calling and the called terminals.

автоматическое указание даты и времени

Автоматическая передача сетью даты и времени начала соединения только на вызывающую оконечную установку, либо на вызывающую и вызываемую оконечные установки.

identificación automática de fecha y hora

Indicación automática por parte de la red del comienzo de una comunicación ya sea enviando esta indicación sólo al *terminal* que origina la llamada, ya sea enviando esta indicación a ambos terminales.

automatische Datums- und Zeitangabe
indicazione di dati e ora
automatische datum-en tijdaanduiding
automatyczne wskazanie daty i godziny
automatisk tidangivning

721-18-32

indication de durée

Envoi par le réseau au poste payeur de l'indication de la durée taxable d'une communication, soit avant que le poste payeur ait été libéré, soit par rappel à un moment approprié.

Note. — Cette information peut être fournie automatiquement ou à la demande.

indication of duration

The indication by the network to the paying *terminal* of the chargeable time of a call prior to the release of the paying terminal or by recall at a convenient time.

Note. — This information may be provided automatically or on demand.

указание длительности

Передача сетью на оплачивающую оконечную установку информации об оплачиваемой длительности соединения до освобождения этой оплачивающей оконечной установки или при повторном вызове в подходящий момент.

Примечание. — Эта информация может предоставляться автоматически или по запросу.

indicación de duración

Indicación por parte de la red al *terminal* de pago, de la duración facturable de una comunicación, ya sea antes de liberar a ese terminal de pago, ya sea llamándole de nuevo en otro momento.

Nota. — Esta información podrá suministrarse de manera automática o bajo petición.

Angabe der Verbindungsdauer
indicazione di durata
tijdsduuraanduiding
wskazanie czasu trwania połączenia
varaktighetsuppgift

721-18-33

indication de taxe

Envoi par le réseau au poste payeur de l'indication de la taxe afférente à une communication, soit avant que le poste payeur ait été libéré, soit par rappel à un moment approprié.

Note. — Cette information peut être fournie automatiquement ou à la demande.

indication of charge

The indication by the network to the paying *terminal* of the charge of a call prior to the release of the paying terminal or by recall at a convenient time.

Note. — This information may be provided automatically or on demand.

указание платы

Передача сетью на оплачивающую оконечную установку информации о начисленной плате за соединение до освобождения этой оплачивающей оконечной установки, либо при повторном вызове в подходящий момент.

Примечание. — Эта информация может предоставляться автоматически или по запросу.

indicación de precio

Indicación por parte de la red al *terminal* de pago, de la tasa de comunicación, ya sea antes de liberar a ese terminal de pago, ya sea llamándole de nuevo en otro momento.

Nota. — Esta información podrá suministrarse de manera automática o bajo petición.

Gebührenangabe
indicazione dell'addebito
kostenopgaaf
wskazanie opłaty
prisuppgift

721-18-34

décompte de taxes de communications

Envoi par le réseau à la demande d'un abonné, d'une administration, d'un *groupe fermé d'utilisateurs* ou d'un *réseau privé*, d'un décompte détaillé de ses taxes de communications, soit depuis le dernier envoi, soit pour une période donnée.

statement of call account

The sending by the network upon request of a subscriber, an administration, *closed user group* or *private network*, of a detailed account of his call charges either since his last request or over a nominated period.

счет о плате за соединения

Передача сетью по запросу абонента, администрации, *замкнутой группы абонентов* или *частной сети* подробного счета с плате за его соединения либо с момента последнего запроса, либо за названный период.

relación de cuentas de llamadas

Envío por parte de la red a petición de un abonado, una administración, un *grupo cerrado de usuarios* o de una *red privada*, de una relación de cuentas detallada de los costos de sus comunicaciones, ya sea desde el último envío similar ya sea correspondiendo a un periodo determinado.

Einzelgebührennachweis
stato degli addebiti
opgevraagde gespecificeerde kostenopgaaf
wskazanie stanu rachunku
kontoställningsmeddelande

721-18-35

poste partagé

Possibilité offerte à certains abonnés d'utiliser le même poste en se partageant les frais et charges correspondants.

shared terminal

A facility offered to certain subscribers permitting the use of the same *terminal*, sharing the corresponding costs and charges.

оконечная установка совместного пользования

Услуга, предоставляемая определенным абонентам и дающая возможность использования одной оконечной установки с распределением соответствующих расходов и платы.

**terminal común
centro compartido**

Posibilidad ofrecida a ciertos abonados de que utilicen el mismo *terminal*, compartiendo los correspondientes costes y cargos.

gemeinschaftliche Endstelle
terminale condiviso
.....
stacja towarzyska
delad terminal

721-18-36

décompte pour poste partagéFourniture de décomptes séparés aux usagers d'un *poste partagé*.**accounts for shared terminal**Provision of separate accounts to users of a *shared terminal*.**счета для оконечной установки совместного пользования**Предоставление отдельных счетов пользователям *оконечной установки совместного пользования*.**relación de cuentas por centro compartido**Preparación y entrega de relaciones de cuentas separadas a los usuarios de un *terminal común*.getrennter Gebühreennachweis für eine
gemeinschaftliche Endstelle
conto suddiviso.....
rachunek dla stacji towarzyskiej
avräkning för delad terminal

721-18-37

archivage des messagesEnregistrement par le réseau sur la demande d'un abonné et pendant une durée spécifiée de tout ou partie des *messages* émis ou reçus.**storage of call content**

The storage for a specified length of time by the network at the subscriber's request of the contents of some or all of his calls sent or received.

запись содержания вызовов

Хранение сетью по запросу абонента в течение заданного промежутка времени содержания всех или части передаваемых или принимаемых им вызовов.

archivo de mensajesAlmacenamiento por parte de la red bajo petición de un abonado y durante un periodo de tiempo determinado, del contenido de todos o parte de los *mensajes* emitidos o recibidos.Speicherung der Sendungen im Netz
archiviazione messaggi
opslag van gespreksinhoud
magazynowanie wiadomości
lagring av meddelande

721-18-38

consultation d'archivageTransmission du texte d'un *message* antérieur à la demande d'un abonné ayant demandé préalablement un *archivage de messages*.**retrieval of stored call content**The transmission of the call content to subscribers who had previously requested *storage of call content*.**поиск записанных содержаний вызовов**Передача содержания вызовов абонентам, которые предварительно требовали *запись содержания вызовов*.**consulta de archivo**Transmisión del contenido de *mensajes*, a los usuarios que previamente solicitaron un *archivo de mensajes*.Ausgabe der gespeicherten Sendungen
consultazione archivio
opvragen van opgeslagen gespreksinhoud
odbior wiadomości zmagazynowanej
sökning av lagrat meddelande

721-18-39

statistiques sur demande

Envoi par le réseau à la demande d'un abonné de la répartition de ses appels selon des rubriques spécifiées, par exemple appels internationaux, nationaux, appels à destination d'abonnés déterminés, ou liste de tous les appels.

statistics on request

Provision for the network to send to the subscriber at his request, details of his calls under defined headings, e.g. international calls, national calls, calls to certain subscribers or total of all calls.

статистика по запросу

Передача сетью по запросу абонента сведений о распределении его вызовов по определенным группам, как например, международные, национальные вызовы, вызовы к определенным абонентам или общее количество вызовов.

Statistik auf Anforderung
statistica a richiesta
gebruiksgegevens op aanvraag
statystyka połączeń na żądanie
samtalsstatistik

721-18-39

estadísticas según demanda

Posibilidad de envío por la red a petición de un abonado, de informes detallados de sus comunicaciones bajo clasificaciones establecidas, por ejemplo, llamadas internacionales, llamadas nacionales, llamadas a ciertos abonados, o lista de todas las llamadas.

721-18-40

réponse par message enregistré

Possibilité dont dispose un abonné demandé selon laquelle les demandeurs de cet abonné sont connectés à un émetteur de *messages* enregistrés.

recorded message

A facility under the control of a called subscriber, whereby incoming calls to that subscriber are connected to a transmitter for recorded *messages*.

записанные сообщения

Предоставляемая вызываемому абоненту возможность подключения входящих вызовов к передатчику записанных *сообщений*.

respuesta por mensaje registrado

Posibilidad de que dispone un abonado llamado, según la cual puede conectar las llamadas que le llegan a un emisor de *mensajes* registrados.

aufgezeichnete Sendung ; aufgezeichnete
Nachricht
messaggio registrato
vastgelegd bericht
odpowiedź zarejestrowana
inspelat meddelande

721-18-41

attente sur occupation

Conservation en attente par le réseau d'une *tentative d'appel* qui n'a pas abouti à cause de l'occupation du ou des postes demandés ou de l'encombrement du réseau avec établissement automatique de la *chaîne de connexion* dès que possible.

camp-on**connect when free**

The holding by the network of a call attempt that was unsuccessful due to the called terminal(s) being busy or due to the network congestion, with subsequent automatic *connection* as soon as possible.

соединение при освобождении**постановка вызова на ожидание**

Сохранение сетью попытки *вызова*, которая не состоялась вследствие занятости вызываемой оконечной установки (установок) или перегрузки сети, с автоматическим установлением *соединения* при ближайшей возможности.

conexión cuando esté libre**retenido por ocupación**

Mantenimiento en espera por parte de la red de una *tentativa de llamada* infructuosa a causa de la ocupación de o de los *terminales* llamados, o de la congestión de la red, con establecimiento automático posterior de la *cadena de conexión* en cuanto sea posible.

verbinden, wenn frei
controllo su occupato
wachten op vrijkomen bij bezet
oczekiwanie na zwolnienie
vāntan

721-18-42

attente sur occupation avec rappel

Attente sur occupation avec libération du poste demandeur et rappel dès que possible.

camp-on with recall

A *camp-on* with the release of the calling terminal and recall as soon as possible.

соединение при освобождении с повторным вызовом

Соединение при освобождении с отбоем вызывающей оконечной установки и повторным вызовом при ближайшей возможности.

conexión cuando esté libre y vuelta a llamar

Un tipo de *conexión cuando esté libre* que libera al terminal que llama y reintenta la llamada tan pronto como es posible.

Rückruf nach Verbindungsanforderung
controllo su occupato e richiamo
terugbellen bij bezet
oczekiwanie na zwolnienie z ponownym
wywołaniem
vāntan med återanrop

721-18-43

service des abonnés absents (en télégraphie et transmission de données)

Possibilité d'indiquer automatiquement à un poste demandeur, à l'aide d'un *signal de service*, qu'à l'initiative de l'abonné demandé, le poste de ce dernier est indisponible.

absent subscriber service (in telegraphy and data communication)

A facility that permits the calling terminal to be advised automatically by *service signal* that, due to an action of the called subscriber, the latter's terminal is not available for calls.

служба отсутствующих абонентов (в телеграфии и передаче данных)

Услуга, которая дает возможность автоматического оповещения вызывающей оконечной установки с помощью *служебного сигнала* о том, что по инициативе вызываемого абонента его оконечная установка недоступна для вызовов.

servicio de abonados ausentes (en telegrafía y transmisión de datos)

Posibilidad de indicar automáticamente al *terminal* que llama, por medio de una *señal de servicio*, que debido a la iniciativa del abonado llamado, el terminal de este último se encuentra indisponible para las comunicaciones.

Hinweisdienst**servizio abbonato assente**

.....

usługa abonent nieobecny (w telegrafii i teledacji)**hänvisningstjänst**

721-18-44

renvoi d'appel

Possibilité d'acheminer un appel à destination d'un poste vers un autre poste désigné à l'avance par l'abonné demandé, en avisant le demandeur par un *signal de service*.

call redirection

A facility that permits a call to be redirected to a previously nominated alternative destination upon the request of the called subscriber with advice by a *service signal* to the calling terminal.

перенаправление вызовов

Услуга, которая дает возможность перенаправить вызов другому получателю, заранее выбранному вызываемым абонентом, предупредив об этом вызывающую оконечную установку с помощью *служебного сигнала*.

reenvío de llamada

Posibilidad de encaminar una llamada dirigida a un *terminal*, hacia otro terminal designado con anterioridad por el terminal llamado, con aviso al terminal que llama por medio de una señal de servicio.

Anrufweiterleitung**trasferimento di chiamata****oproep-omroutering****przekierowanie wywołania****alternativ anropsadress**

721-18-45

intervention pour transfert d'abonné**intervention pour changement de numéro d'appel**

Avis envoyé automatiquement par le réseau à tout poste demandeur pour l'informer d'un nouveau numéro attribué au poste demandé, suivi soit d'un *renvoi d'appel*, soit de la libération du demandeur.

Note. — Il est également possible de prévoir pour ce cas, un *signal de service* suivi de la libération.

changed address interception

Automatic advice provided by the network to a calling terminal of a called terminal's new address followed either by *call redirection* or by release of the calling terminal.

Note. — It is also possible to simply send a *service signal* followed by release.

перехват измененных номеров

Извещение, автоматически посылаемое сетью вызывающей оконечной установке, чтобы информировать ее о новом номере вызываемой оконечной установки с последующим направлением вызовов или с последующим освобождением вызывающей оконечной установки.

Примечание. — Возможно также передать *служебный сигнал* с последующим освобождением.

Adressenänderungshinweis**intervento per indirizzo cambiato****adreswijzigingsbericht****informacja o zmianie numeru****adressändringsuppgift**

721-18-45

intervención por cambio de número de llamada

Notificación automática por parte de la red al *terminal* que llama, del nuevo número asignado al terminal llamado, seguida ya sea de un *reenvío de llamada* o de la liberación del terminal que llama.

Nota. — También es posible enviar simplemente una *señal de servicio* seguida por la liberación del terminal.

721-18-46

enregistrement et retransmission

Enregistrement de *messages* ou de parties de messages et leur retransmission ultérieure vers une ou plusieurs destinations indiquées.

store-and-forward

The process of storing *messages* or parts of messages and their subsequent transmission to the designated address or addresses.

промежуточное накопление

Запись сообщений или частей *сообщений* и их последующая передача в один или несколько указанных пунктов назначения.

registro y retransmisión

Proceso de registro de *mensajes* o parte de mensajes y su posterior retransmisión hacia uno o varios destinos determinados.

Teilstreckenverfahren

**memorizzazione e ritrasmissione ;
store-and-forward**

.....

**zapamiętaj i przekaz
mellanlagrad överföring**

721-18-47

installation d'enregistrement

Installation assurant la fonction d'*enregistrement et retransmission*.

Note. — Cette installation peut être incluse dans un poste *terminal* ou être centralisée.

storage installation

An installation that provides a *store-and-forward* function.

Note. — This installation may be provided at a *terminal* or at a centralized installation.

накопитель

Установка, выполняющая функцию *промежуточного накопления*.

Примечание. — Эта установка может предусматриваться в оконечной установке или в централизованной установке.

instalación de registro

Instalación que proporciona funciones de *registro y retransmisión*.

Nota. — Esta instalación puede estar incluida en un *terminal* o estar centralizada.

**Speicherungs-einrichtung
centro di memorizzazione**

.....

**bufor
mellanlagringsutrustning**

721-18-48

adresse de réacheminement

Information transmise vers l'arrière comprenant une série de signaux d'*adresse* indiquant l'adresse complète vers laquelle la communication doit être, ou a été réacheminée.

redirection address

Information sent in the backward direction consisting of a number of *address* signals indicating the complete address to which the call is to be or has been redirected.

адрес перенаправления

Информация, передаваемая в обратном направлении и состоящая из нескольких *адресных* сигналов, указывающих на полный адрес, по которому вызов должен быть перенаправлен или был перенаправлен.

petición reencaminada

Información enviada en sentido inverso y que consiste en un determinado número de señales de *dirección* indicando la dirección completa hacia la cual la comunicación debe ser o ha sido reencaminada.

**Weiterleitungsadresse
indirizzo di reistradamento
omrouteringsbericht
adres przekierowania
omstyrningsadress**

721-18-49

remise différée

Procédure d'enregistrement et retransmission dans laquelle la retransmission des *messages* enregistrés est différée jusqu'à un moment prédéterminé, ou retardée d'une période prédéterminée.

verzögerte Weitersendung
consegna differita
vertraagde aflevering
przekazywanie z opóźnieniem
fördröjd mellanlagringsöverföring

delayed delivery

A *store-and-forward* process in which the re-transmission of stored *messages* is delayed until a pre-determined period.

задержанная доставка

Процедура *промежуточного накопления*, при которой повторная передача записанных *сообщений* задерживается на заранее определенное время.

envío diferido

Un proceso de *registro y retransmisión* en el que la retransmisión de los *mensajes* registrados es retardada un periodo de tiempo predeterminado.

721-18-50

priorité des messages

Possibilité fournie par une installation d'enregistrement et retransmission, ou un *commutateur de messages*, permettant à un abonné d'attribuer à son *message* un des niveaux de priorité prévus.

Sendungspriorität
priorità sui messaggi
prioriteit in de berichten
priorytet wiadomości
meddelandeprioritering

message priority

A facility within a *store-and-forward*, or *message switching* system that enables a subscriber to attribute to his *message* one of a number of provided levels of priority.

приоритет сообщения

Услуга, предоставляемая в системе с *промежуточным накоплением* или с *коммутацией сообщений* и позволяющая абоненту присваивать его *сообщению* один из предусмотренных уровней приоритета.

prioridad de mensajes

Posibilidad facilitada por un sistema de *registro y retransmisión* o por un sistema de *conmutación de mensajes*, que permite al usuario atribuir a su *mensaje* uno de los varios niveles de prioridad previstos.

721-18-51

espacement des messages

Possibilité offerte à un abonné de demander au réseau de transmettre à son poste plusieurs caractères *changement de ligne* à la fin de chaque communication ayant abouti, avant libération de la ligne, afin de ménager un espace en blanc entre des *messages* imprimés successifs.

Vorschub zwischen Sendungen
spaziatura messaggi
ruimte tussen de berichten
spacjowanie wiadomości
meddelandemellanrum

message spacing

A facility whereby a subscriber may request the network to transmit several *line feed* characters to his *terminal* at the end of each successful call, before clear down, for the purpose of providing a blank space between adjacent printed *messages*.

разделение сообщений

Услуга, позволяющая абоненту запросить, чтобы сеть передавала в его оконечную установку несколько знаков *перевода строки* в конце каждого состоявшегося соединения, перед освобождением линии, для обеспечения пробела между последовательными напечатанными *сообщениями*.

espaciador de mensajes

Posibilidad facilitada en la que un abonado puede solicitar a la red que transmita hacia su *terminal* varios caracteres de *avance de línea* al final de cada comunicación satisfactoria, antes de liberar la línea, con el propósito de proporcionar un espacio en blanco entre dos *mensajes* impresos sucesivos.

721-18-52

en-tête

Partie initiale d'un *message* ou d'un *paquet* contenant les informations de service.

Kopf
intestazione
hoofd ; kop
nagłówek
rubrik

header

The initial part of a *message* or *packet* which contains the service information.

заголовок

Начальная часть *сообщения* или *пакета*, содержащая служебную информацию.

- 721-18-52** **encabezamiento**
 Parte inicial de un *mensaje* o de un *paquete* que contiene la información de servicio.
- 721-18-53** **appel à heure fixe**
 Faculté pour un abonné de faire appeler son *terminal* par le réseau à des instants fixés par lui avec ou sans signal sonore.
- booked call**
 A process whereby a subscriber may have his *terminal* called by the network at given times, with or without an audible signal.
- вызов в назначенное время**
 Возможность для абонента заказывать вызов сетью его оконечной установки в назначенное время с использованием звукового сигнала или без него.
- llamada a hora fija**
 Facultad por la que un usuario puede hacer que la red llame a su *terminal* en ciertos instantes fijados por él, con o sin la presencia de una señal sonora.
- 721-18-54** **rappel du réseau**
 Appel du réseau par un abonné au cours d'une communication en vue de demander d'autres services.
- network recall**
 The recall of the network by a subscriber during the *message* phase of the call to request facilities.
- повторный вызов сети**
 Вызов абонентом сети во время установленного соединения с целью запроса других услуг.
- llamada de red**
 Llamada a la red por parte de un usuario durante la fase de transmisión de *mensajes* de una comunicación, con propósito de solicitar otros servicios.
- 721-18-55** **communication à destinations multiples**
 Communication établie avec plusieurs *terminaux* demandés.
- multi-address call**
 A communication established with several requested *terminals*.
- многоадресное соединение**
 Соединение, установленное с несколькими вызываемыми оконечными установками.
- comunicación con destinos múltiples**
 Comunicación establecida con varios *terminales* solicitados.
- 721-18-56** **communication de conférence**
Communication à destinations multiples dans laquelle les signaux émis par l'un quelconque des *terminaux* sont reçus simultanément par tous les autres.
- Note.* — L'ordre dans lequel les postes sont autorisés à émettre doit faire l'objet d'un accord entre eux.
- conference call**
 A *multi-address call* in which the signals are transmitted by any one of the *terminals*, and are received simultaneously by all other terminals.
- Note.* — The order in which the terminals may transmit shall be mutually agreed.
- vorgebuchter Anruf**
chiamata prenotata
aangemelde oproep
wywołanie na zamówienie
beställt anrop
- Netzrückruf**
richiamo di rete

przywołanie sieci
nätanrop
- rundsenden**
chiamata multipla
meervoudige oproep
połączenie wieloadresowe
fleradressanrop
- Konferenzverbindung**
conferenza
conferentiegesprek
połączenie konferencyjne
konferensanrop

721-18-56

конференц-связь

Многоадресное соединение, в котором сигналы, передаваемые любой из оконечных установок, одновременно принимаются всеми остальными оконечными установками.

Примечание. — Порядок, в соответствии с которым оконечные установки могут осуществлять передачу должен быть согласован между ними.

comunicación de conferencia

Comunicación con destinos múltiples en la que las señales que son emitidas por cualquiera de los *terminales*, son recibidas simultáneamente por todos los otros terminales.

Nota. — El orden en el que los terminales están autorizados a transmitir deberá ser objeto de un común acuerdo.

721-18-57

communication de diffusion

Communication à destinations multiples telle que les signaux soient émis par le *terminal* demandeur simultanément vers tous les terminaux demandés.

broadcast call

A *multi-address call* in which signals are transmitted simultaneously by the calling *terminal* to all the called terminals.

циркулярное соединение

Многоадресное соединение, в котором сигналы передаются вызывающей оконечной установкой одновременно ко всем вызываемым оконечным установкам.

comunicación de difusión

Comunicación con destinos múltiples en la que las señales son emitidas por el *terminal* que llama simultáneamente hacia todos los terminales llamados.

verteilen

**chiamata multiindirizzio
omroepgesprek
połączenie rozsiewcze
allanrop**

721-18-58

conférence restreinte

Communication de conférence dans laquelle certains *terminaux* désignés ne peuvent émettre qu'à destination de l'un ou plusieurs des terminaux concernés ou ne peuvent pas émettre du tout.

restricted conference call

A *conference call*, in which certain nominated *terminals* may only transmit to one, or some, of the terminals involved, or may not transmit at all.

ограниченная конференц-связь

Конференц-связь, при которой назначенные оконечные установки могут осуществлять передачу только к одному или нескольким оконечным установкам, участвующим в конференц-связи, или не могут передавать сигнал вообще.

conferencia restringida

Comunicación de conferencia en la que ciertos *terminales* designados sólo pueden emitir hacia uno o varios de los terminales implicados en la conferencia, o incluso no pueden emitir en absoluto.

eingeschränkte Konferenz

**chiamata selettiva per conferenza
beperkte-conferentiegesprek
połączenie konferencyjne ograniczone
begränsat konferensanrop**

721-18-59

conférence-diffusion

Conférence restreinte dans laquelle un seul *terminal* désigné peut émettre à destination de tous les autres et recevoir les signaux émis par les autres.

broadcast conference call

A *restricted conference call* in which only one nominated *terminal* can transmit to and receive from the other terminals.

циркулярная конференц-связь

Ограниченная конференц-связь, при которой только одна назначенная оконечная установка может осуществлять передачу ко всем другим оконечным установкам и принимать сигналы от других оконечных установок.

Verteil-Rundsenden

**chiamata multipla per conferenza
.....
połączenie konferencyjne rozsiewcze
konferensanrop till alla**

- 721-18-59** **conferencia difusión**
Conferencia restringida en la que un único *terminal* designado puede emitir y recibir de todos los demás terminales.
- 721-18-60** **communication de groupe** (dans le service mobile maritime)
Communication de diffusion permettant la transmission simultanée à partir d'une station côtière vers toutes les stations de navires sans accusé de réception.
- group call** (in a maritime mobile service)
 A *broadcast call* in the maritime mobile service that permits the simultaneous transmission by a shore station to all the called ship stations without any acknowledgment given.
- групповое соединение** (в морской подвижной службе)
Циркулярное соединение в морской подвижной службе, позволяющее вести одновременную передачу с береговой оконечной установки на все вызываемые судовые оконечные установки без подтверждения приема.
- comunicación de grupo**
Comunicación de difusión en el servicio móvil marítimo que permite la transmisión simultánea a través de una estación costera hacia todas las estaciones de barco sin acuse de recibo.
- 721-18-61** **connexion automatique séquentielle**
Service complémentaire fourni dans un service public de données pour connecter automatiquement, selon une séquence prédéterminée, les *termi-naux de données* de chacune des *adresses* d'un ensemble spécifié à un terminal unique à une adresse spécifiée.
- automatic sequential connection**
 A facility provided by a public data service to connect automatically, in a predetermined sequence, the *data terminal equipments* at each of a set of specified *addresses* to a single data terminal equipment at a specified address.
- автоматическое поочередное соединение**
 Услуга, обеспечиваемая службой данных общего пользования для автоматического соединения нескольких *ООД* (из перечня определенных адресов) в заранее установленной последовательности с одним определенным *ООД*.
- conexión automática secuencial**
 Posibilidad facilitada por un servicio público de datos para conectar automáticamente, en una secuencia predeterminada, los *equipos terminales de tratamiento de datos* de cada una de las direcciones de un conjunto especificado, a un único equipo terminal de tratamiento de datos de una dirección especificada.
- 721-18-62** **confirmation de remise**
Service complémentaire offert aux usagers qui informe le *terminal de données* émetteur qu'un *paquet* donné a été remis à l'*adresse* indiquée.
- delivery confirmation**
 A *user facility* which will provide information to the sending *data terminal equipment* that a given *packet* has been delivered to the nominated *ad-dress(es)*.
- подтверждение доставки**
 Услуга для абонентов, обеспечивающая информирование передающего *ООД* о том, что рассматриваемый *пакет* доставлен по указанному адресу (адресам).
- confirmación de envío**
Servicio complementario ofertado a los usuarios que informa al *equipo terminal de tratamiento de datos* emisor, cuando un *paquete* dado ha sido expedido a la *dirección* indicada.
- Gruppenverbindung**
chiamata di gruppo
groepsoproep
połączenie grupowe (w systemie morskim stacji ruchomych)
gruppenrop
- automatische Verbindungsfolge**
connessione automatica sequenziale
automatisch seriegesprek
automatyczne sekwencjowanie połączeń
automatisk sekvensanslutning
- Zustellungsbestätigung**
conferma di ricezione
afleverbevestiging
potwierdzenie przekazania
leveransbekräftelse

721-18-63

secret des communications

Protection des informations selon laquelle les signaux sont traités de telle sorte que seules les personnes autorisées et possédant le matériel adéquat puissent avoir accès aux informations représentées.

Fernmeldesicherheit
riservatezza della comunicazione
telefoongeheim
dyskrecja telekomunikacyjna
telekommunikationssäkerhet

telecommunication security

Protection of informations in which signals are treated in such a manner that only authorized persons in possession of suitable equipment can have access to the said information.

**безопасность электросвязи
защита информации (2)**

Предохранение информации, предусматривающая такую обработку сигналов, при которой доступ к этой информации имеют только лица, обладающие соответствующим разрешением и соответствующей аппаратурой.

secreto de las comunicaciones

Protección de las informaciones según la cual las señales son tratadas de tal manera que sólo las personas autorizadas en posesión de los equipos adecuados, pueden tener acceso a las informaciones mencionadas.

721-18-64

**collecte de données
regroupement de données**

Service complémentaire permettant de réunir de faibles volumes de *données* auprès d'un groupe déterminé d'usagers et de les grouper dans le réseau en un seul *message* destiné à une autre adresse déterminée.

Datensammeln
raccolta dati
gegevensverzameling
grupowanie danych
datainsamling

data collection

A facility for gathering small quantities of *data* from a nominated group of addresses, and assembling them within the network into a single *message* for delivery to another nominated address.

сбор данных

Услуга, обеспечивающая соби́рание небольшого количества *данных* от определенной группы абонентов и объединение их внутри сети в одно сообщение для доставки по другому указанному адресу.

agrupamiento de datos

Servicio complementario que permite reunir pequeños volúmenes de *datos* de un determinado grupo de direcciones, y agruparlos en la red en un único *mensaje* destinado a otra dirección determinada.

SECTION 721-19 - EXPLOITATION ET SERVICES DE DONNÉES

SECTION 721-19 - DATA TRANSMISSION OPERATION AND SERVICES

РАЗДЕЛ 721-19 - ОБЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛУЖБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

SECCIÓN 721-19 - EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS DE DATOS

721-19-01

procédure de liaison

Ensemble des règles selon lesquelles l'exploitation d'une *liaison de données* est assurée au moyen d'un *code* de *données*, d'un mode de transmission, d'une procédure de commande, d'une *procédure de reprise*.

Übermittlungsprotokoll
protocollo di linea
schakelprotocol
procedura wymiany
länkprotokoll

link protocol

An assembly of rules which controls the operation of a *data link* by means of a *data code*, a transmission mode, control procedure and a *recovery procedure*.

протокол звена данных

Совокупность правил, управляющих работой *звена данных* с помощью *кода данных*, режима передачи, процедуры управления и *процедуры восстановления*.

721-19-01	protocolo de conexión Conjunto de reglas que controlan el funcionamiento de un <i>enlace de datos</i> por medio de un <i>código de datos</i>, de un modo de transmisión, de un procedimiento de control y de un <i>procedimiento de recuperación</i>.	
721-19-02	transmission par rafales Transmission des informations issues d'une source donnée, en général à grande vitesse, dans des intervalles de temps successifs et très courts. burst transmission A method of transmission in which information from a given source is transferred usually at high speed in a series of short time intervals. передача пачками Передача информации, поступающей от определенного источника, за последовательные и очень короткие промежутки времени, как правило, на большой скорости. transmisión por ráfagas Método de transmisión en el que la información de una fuente dada se transmite, generalmente a alta velocidad, en intervalos de tiempo sucesivos y muy cortos.	Bitbündelübertragung trasmissione a burst transmisja przerywana skurörföring
721-19-03	(tentative d') appel (en communication de données) Chaque suite d'opérations effectuées en vue d'établir une <i>chaîne de connexion</i> entre <i>stations de données</i>. calling (in data communication) A sequence of operations for establishing a <i>connection</i> between <i>data stations</i>. вызов (в передаче данных) Последовательность операций, выполняемых с целью установления <i>соединения</i> между <i>оконечными установками данных</i>. (tentativa de) llamada (en transmisión de datos) Secuencia de operaciones efectuadas durante el establecimiento de una <i>cadena de conexión</i> entre <i>estaciones de datos</i>.	Anrufen (bei Datenübertragung) chiamata oproepen (bij datatransmissie) wywołanie (w teledacji) anrop
721-19-04	appel manuel (en communication de données) Possibilité d'envoi de signaux de sélection par le terminal du demandeur selon un débit de <i>caractères</i> non défini. Les caractères peuvent être composés dans le <i>terminal de données</i> ou la <i>terminaison de circuit de données</i>. manual calling (in data communication) A facility which permits the entry of <i>selection signals</i> from a calling terminal installation at an undefined <i>character rate</i>. The characters may be generated at the <i>data terminal equipment</i> or the <i>data circuit terminating equipment</i>. ручной вызов (в передаче данных) Услуга, которая позволяет вызывающей оконечной установке выдавать <i>сигналы набора</i> с произвольной скоростью передачи <i>знаков</i>. Знаки могут вырабатываться в <i>оконечном оборудовании данных</i> или в <i>аппаратуре окончания канала данных</i>. llamada manual Posibilidad que permite el envío de una <i>secuencia de selección</i> desde la instalación del terminal que llama con una velocidad de transmisión de <i>caracteres</i> no definida. Los caracteres podrán ser generados en el <i>equipo de terminación de circuito de datos</i>.	manuelles Anrufen chiamata manuale handoproep wywołanie ręczne manuellt anrop
721-19-05	réponse (en communication de données) Processus consistant à donner suite à la <i>tentative d'appel</i> d'une station en vue d'établir une <i>chaîne de connexion</i> entre des <i>stations de données</i>. answering (in data communication) The process of responding to a calling station to complete the establishment of a <i>connection</i> between <i>data stations</i>.	Anrufbeantwortung risposta beantwoording odpowiedź svar

721-19-05

ответ (в передаче данных)

Процесс ответа на *вызов*, завершающий установление *соединения* между *оконечными установками данных*.

respuesta (en transmisión de datos)

Proceso que consiste en contestar a una estación que llama, completando así el establecimiento de una *cadena de conexión* entre *estaciones de datos*.

721-19-06

**demande d'identification
interrogation**

Processus selon lequel une *station de données* demande à un *terminal de données* ou une station de *données* correspondant de communiquer son identification ou son état.

Note. — En *communication de données*, c'est la *station maîtresse* qui demande à la *station asservie* de communiquer son identification.

interrogation

The process whereby a *data station* is requesting a *data terminal equipment* or *data station* to identify itself or give its status.

Note. — In *data communication*, it is the *master station* that requests the *slave station* to identify itself.

запрос идентификатора

Процесс, при котором одна *оконечная установка данных* запрашивает у другой *оконечной установки данных* ее идентификатор или информацию о ее состоянии.

Примечание. — При *передаче данных* - это запрос *главной оконечной установки* у *зависимой оконечной установки* о ее идентификаторе.

demanda de identificación

Proceso mediante el cual una *estación de datos* solicita a una instalación terminal o a una estación de datos, que le comuniquen su identificación o su estado.

Nota. — En *comunicación de datos* es la *estación maestra* la que pide a la estación esclava que se identifique.

**Stationsaufforderung
richiesta di identificazione**.....
**zapytanie
förfrågning**

721-19-07

invitation à émettre

Processus consistant à inviter, l'une après l'autre, des *stations de données* à émettre.

polling

The process whereby *data stations* are invited one at a time to transmit.

опрос**приглашение к передаче**

Процесс поочередного приглашения *оконечных установок данных* к передаче.

invitación a emitir

Proceso en el que las *estaciones de datos* son invitados a emitir, una detrás de otra.

**Sendeaufuf
polling** (invito a trasmettere)
**uitnodigen
zaproszenie do nadawania
avfrågning**

721-19-08

invitation à recevoir

Processus consistant à demander à une ou plusieurs *stations de données* de se préparer à recevoir.

selecting

The process of requesting one or more *data stations* to receive.

селекция**приглашение к приему**

Процесс посылки требования к одной или нескольким *оконечным установкам данных* о подготовке к приему.

**Empfangsaufuf
selecting** (invito a ricevere)
**keuze
zaproszenie do odbioru
selektering**

- 721-19-08** **invitación a recibir**
 Proceso que consiste en solicitar a una o más *estaciones de datos* que se preparen a recibir.
- 721-19-09** **ordonnancement de paquets**
 Processus qui assure la remise des *paquets* au *terminal de données* récepteur, dans l'ordre où ils ont été envoyés par le terminal de données émetteur.
- packet sequencing**
 A process of ensuring that *packets* are delivered to the receiving *data terminal equipment* in the same sequence as they were transmitted by the sending data terminal equipment.
- соблюдение порядка следования пакетов**
 Процесс, обеспечивающий такой же порядок следования *пакетов* при доставке к принимающему *ООД*, какой они имели при выдаче из передающего *ООД*.
- ordenamiento de paquetes**
secuenciamiento de paquetes
 Proceso que asegura la expedición de los *paquetes* hacia el *equipo terminal de tratamiento de datos* receptor, en la misma secuencia en la que fueron emitidos por el equipo terminal de tratamiento de datos emisor.
- 721-19-10** **station pilote**
station de commande
 Dans une *liaison multipoint* ou *point à point*, *station de données* qui désigne la *station maîtresse* et dirige les opérations telles que l'*invitation à émettre*, l'*invitation à recevoir* et la *procédure de reprise*.
- control station**
 In a *multipoint* or a *point-to-point connection*, that *data station* which nominates the *master station* and supervises *polling*, *selecting*, interrogating and *recovery procedures*.
- управляющая оконечная установка**
 В случае *многоточечного* или *двухточечного соединения* это *оконечная установка данных*, назначающая *главную оконечную установку* и контролирующая такие операции, как *опрос* (приглашение к передаче), *селекция* (приглашение к приему), *запрос идентификатора* и *процедуры восстановления*.
- estación piloto**
estación de control
 En una *conexión multipunto* o en una *conexión punto a punto*, aquella *estación de datos* que designa la *estación maestra* y supervisa las operaciones de *invitación a emitir*, *invitación a recibir* y los *procedimientos de recuperación*.
- 721-19-11** **station subordonnée**
station tributaire
 Dans une *liaison multipoint*, *station de données* autre que la *station pilote*.
- tributary station**
 In a *multipoint connection*, any *data station* other than the *control station*.
- подчиненная оконечная установка**
 В *многоточечном соединении* - любая *оконечная установка*, которая не является управляющей.
- estación subordinada**
estación tributaria
 En una *conexión multipunto*, cualquier *estación de datos* distinta de la *estación de control*.
- Paketreihung**
sequenza dei pacchetti

sekwencjowanie pakietów
paketordnande
- Leitstation**
stazione di controllo
besturingsstation
stacja sterująca
styrstation
- Trabantenstation**
stazione subordinata

stacja podporządkowana
understation

721-19-12	station maîtresse <i>Station de données</i> qui a été désignée par la <i>station pilote</i> pour assurer un transfert de données vers une ou plusieurs <i>stations asservies</i>. <i>Note.</i> — A un instant donné, il n'y a qu'une seule station maîtresse sur une <i>liaison de données</i>. master station The <i>data station</i> that has been designated by the <i>control station</i> to ensure data transfer to one or more <i>slave stations</i>. <i>Note.</i> — At a given instant, there can be only one master station on a <i>data link</i>. главная оконечная установка <i>Оконечная установка данных</i>, которая назначена управляющей оконечной установкой обеспечивать передачу данных к одной или нескольким зависимым оконечным установкам. <i>Примечание.</i> — В любой данный момент времени в звене данных может быть только одна главная оконечная установка.	Sendestation stazione master meester(station) stacja nadrzędna huvudstation
721-19-13	station asservie <i>Station de données</i> invitée par une <i>station maîtresse</i> à recevoir des <i>données</i>. slave station A <i>data station</i> that is selected by a <i>master station</i> to receive <i>data</i>. зависимая оконечная установка <i>Оконечная установка данных</i>, выбираемая главной оконечной установкой для приема данных. estación maestra <i>Estación de datos</i> que ha sido designada por la <i>estación de control</i> para asegurar la transferencia de datos entre una o más <i>estaciones esclavas</i>. <i>Nota.</i> — En un instante dado, sólo puede existir una única estación maestra en un <i>enlace de datos</i>.	Empfangsstation stazione asservita slaaf(station) stacja podrzędna sidostation
721-19-14	station en veille Dans une <i>liaison multipoint</i>, <i>station subordonnée</i> attendant une <i>invitation à émettre</i> ou une <i>invitation à recevoir</i>. passive station In a <i>multipoint connection</i>, any <i>tributary station</i> waiting to be polled or selected. пассивная оконечная установка В многоточечном соединении - подчиненная оконечная установка, ожидающая опроса или селекции (приглашения к передаче или к приему). estación esclava <i>Estación de datos</i> seleccionada por la <i>estación maestra</i> para recibir <i>datos</i>.	Wartestation stazione in attesa passief station stacja oczekująca passiv station
721-19-15	station primaire <i>Station de données</i> assurant la commande complète d'une <i>liaison de données</i> conformément à une <i>procédure de liaison</i>. primary station The <i>data station</i> that provides the overall control of the <i>data link</i> according to the <i>link protocol</i>. первичная оконечная установка <i>Оконечная установка данных</i>, обеспечивающая общее управление звеном данных в соответствии с протоколом звена данных.	Leitsteuerstation stazione primaria hoofdstation stacja główna primärstation

721-19-15	estación primaria <i>Estación de datos que asegura el control completo del enlace de datos conforme a un protocolo de conexión.</i>	
721-19-16	station secondaire <i>Station de données répondant à des commandes de la station primaire conformément à une procédure de liaison.</i> secondary station The <i>data station</i> that responds to commands from the <i>primary station</i> according to the <i>link protocol</i>. вторичная оконечная установка <i>Оконечная установка данных, отвечающая на команды первичной оконечной установки в соответствии с протоколом звена данных.</i> estación secundaria <i>Estación de datos que responde a los mandatos de la estación primaria.</i>	Folgesteuerstation stazione secondaria secundair station stacja zależna sekundärstation
721-19-17	station mixte (dans un réseau de données) <i>Station de données pouvant remplir à la fois les fonctions de station primaire et station secondaire.</i> combined station A <i>data station</i> that can perform the functions of both <i>primary station</i> and <i>secondary station</i>. комбинированная оконечная установка (в сети данных) <i>Оконечная установка данных, способная выполнять функции как первичной, так и вторичной оконечной установки.</i> estación mixta <i>Estación de datos capaz de desarrollar simultáneamente las funciones de una estación primaria y una estación secundaria.</i>	Hybridstation stazione mista stacja kombinowana kombinerad station
721-19-18	acheminement (en communication de données par paquets) Choix d'un trajet à emprunter dans le réseau par un <i>paquet</i> de données. routing (in packet switched data communication) The choice of the path taken in the network by a <i>data packet</i>. маршрутизация (при передаче данных с коммутацией пакетов) Выбор пути, который производится в сети для <i>пакета данных</i>. encaminamiento (en transmisión de datos por paquetes) Elección del trayecto seguido a través de la red por el <i>paquete</i> de datos.	Leitweglenkung (bei Datenpaketübertragung) istradamento (nella trasmissione dati a commutazione di pacchetto) marszrutyzacja (w teledacyjnej sieci z komutacją pakietów) dirigering
721-19-19	acheminement adaptatif Procédé consistant à modifier l'<i>acheminement</i> des <i>paquets</i> de données correspondant à un même <i>message</i> en fonction de l'état du réseau. adaptative routing A method of modifying the <i>routing</i> of the <i>data packets</i> corresponding to the same <i>message</i>, according to the state of the network. адаптивная маршрутизация Метод изменения <i>маршрутизации пакетов данных</i>, относящихся к одному <i>сообщению</i>, в зависимости от состояния сети. encaminamiento adaptativo Procedimiento consistente en modificar el <i>encaminamiento</i> de los <i>paquetes</i> de <i>datos</i> correspondientes a un mismo <i>mensaje</i>, en función del estado de la red.	angepaßte Leitweglenkung istradamento adattativo marszrutyzacja adaptacyjna adaptiv dirigering

721-19-20

assemblage de paquets

Service offert par un *réseau de données* et permettant aux terminaux ne fonctionnant pas en mode paquet d'émettre des *données* en vue de leur transfert en *commutation de paquets*.

packet assembly

A user facility offered by a *data network* so that *data* which are transmitted by non-packet mode terminals can be transferred by *packet switching*.

сборка пакетов

Услуга для абонентов, предоставляемая *сетью данных* и позволяющая оконечным установкам непaketного типа передавать *данные* для их доставки с использованием *коммутации пакетов*.

montaje de paquetes

Servicio complementario ofrecido por una *red de datos* mediante la cual, *datos* que son emitidos por terminales que no funcionan en modo paquete, pueden ser transmitidos en modo de *conmutación de paquetes*.

Paketierung

formazione dei pacchetti ; assemblaggio dei pacchetti

.....

**składanie pakietów
paketsammanställning**

721-19-21

désassemblage de paquets

Service offert par un *réseau de données* grâce auquel des *paquets* destinés à être remis à un *terminal* ne fonctionnant pas en mode paquet sont remis dans la forme appropriée.

packet disassembly

A user facility offered by a *data network* which enables *packets* to be delivered to a non-packet mode *terminals* in the appropriate form.

разборка пакетов

Услуга, предоставляемая абонентам *сетью данных* и обеспечивающая доставку *пакетов* к оконечным установкам непaketного типа в соответствующей форме.

desmontaje de paquetes

Servicio complementario ofrecido por una *red de datos* gracias al cual, *paquetes* expedidos hacia terminales que no funcionan en modo paquete, son entregados de una forma adecuada.

Depaketierung

disassemblaggio dei pacchetti

.....

**rozkładanie pakietów
paketuppdelning**

721-19-22

format de paquet

Ensemble des règles organisant la structure de données de commande dans un *paquet* et définissant la taille et le contenu des diverses zones constituant ce paquet.

packet format

A set of rules governing the structure of control data in a *packet* and which defines the size and content of the various fields that make up the packet.

формат пакета

Совокупность правил, которые регулируют в *пакете* структуру управляющих данных и определяют размеры и содержание различных полей, составляющих пакет.

formato de paquetes

Conjunto de reglas que organizan la estructura de los datos de control en un *paquete* y que definen el tamaño y el contenido de los diversos campos que componen un paquete.

Paketformat

formato dei pacchetti

.....

**format pakietu
paketformat**

721-19-23

service de datagramme

Service offert par un réseau exploité en *commutation de paquets* grâce auquel un *message* assez court pour être contenu dans un seul *paquet* est remis à la destination identifiée par l'*adresse* de ce paquet.

datagram service

A service offered by a *packet switching* network so that a *message* short enough to be contained in one *packet* is sent to the destination identified by the packet *address*.

Datagrammdienst

servizio datagramma

datagramdienst

**usługa datagramowa
datagramtjänst**

721-19-23

служба датаграмм

Предоставляемая сетью с *коммутацией пакетов* служба, которая доставляет к месту назначения, обозначенному в *адресе пакета*, достаточно короткое *сообщение*, уместяющееся в одном пакете.

servicio de datagramas

Servicio ofrecido por una red explotada en modo de *conmutación de paquetes* mediante el cual, un *mensaje* lo suficientemente corto como para caber en un *paquete*, es enviado al destino identificado por la *dirección* de ese paquete.

721-19-24

aligneur

Dispositif utilisé pour aligner les éléments d'une structure de données sur des éléments particuliers d'une autre structure et, dans certains cas, pour passer d'une structure à l'autre.

Abgleichung
dispositivo di allineamento
.....
wyrównywacz
inriktare

aligner

A device used to align the elements of one data structure to particular elements of another structure and, in some cases, to change between the two structures.

**устройство согласования
устройство фазирования**

Устройство, используемое для согласования элементов одной структуры данных с определенными элементами другой структуры, а в некоторых случаях также для обмена между этими двумя структурами.

alineador

Dispositivo utilizado para alinear los elementos de una estructura de datos con los elementos particulares de otra estructura y, en ciertos casos, para pasar de una estructura a otra.

721-19-25

enveloppe

Groupe d'*éléments binaires* constitué par un *multiplet* et par un certain nombre d'*éléments* supplémentaires nécessaires pour le fonctionnement du *réseau de données*.

Envelope
inviluppo
enveloppe
koperta
envelopp

envelope

A group of *binary digits* formed by a *n-bit byte* augmented by a number of additional *bits* which are required for the operation of the *data network*.

конверт

Группа *битов*, образованная *байтом* и определенным числом дополнительных битов, необходимых для работы *сети данных*.

envolvente

Grupo de *elementos binarios* constituido por un *multiplete* incrementado con un cierto número de *bits* adicionales necesarios para el funcionamiento de la *red de datos*.

721-19-26

enveloppes verrouillées en permanence

Enveloppes qui sont toujours séparées les unes des autres par un nombre d'*éléments binaires* correspondant à un nombre entier d'enveloppes.

Envelope im Festformat
inviluppo bloccato
.....
koperty wyrównane
permanent låst envelopp

permanently locked envelopes

Envelopes which are always separated by a number of *binary digits* corresponding to an integral number of envelopes.

постоянно привязанные конверты

Конверты, которые всегда разделены некоторым числом *битов*, соответствующим целому числу конвертов.

envolventes encerrados permanentemente

Envolventes que están siempre separados entre sí, por un número de *bits* análogos a un número entero de envolventes.

721-19-27

phase de transfert de données

Phase d'une *communication de données* pendant laquelle les signaux de données de l'utilisateur peuvent être transférés à travers le réseau entre les *terminaux de données* interconnectés.

Datentransferphase
fase di trasferimento dati
data-overdrachtfase
faza wymiany danych
dataöverföringsfas

data transfer phase

That phase of a data call during which user's data signals may be transferred between *data terminal equipments* which are interconnected via the network.

фаза передачи данных

Фаза процесса *передачи данных*, в течение которой сигналы данных пользователя могут передаваться через сеть между подключенными друг к другу *ООД*.

fase de transferencia de datos

Fase de una *comunicación de datos* durante la cual las señales de datos del usuario pueden ser transmitidas entre *equipos terminales de tratamiento de datos* interconectados a través de la red.

721-19-28

phase de commande du réseau

Phase d'une *communication de données* pendant laquelle des signaux de commande du réseau sont échangés entre un *terminal de données* et le réseau pour l'établissement de cette communication, ou pour sa libération ou pour une signalisation de commande pendant la *phase de transfert de données*.

Netzsteuerphase
fase di comando della rete
netwerkbestedingsfase
faza sygnalizacji sieciowej
nätstyrningsfas

network control phase

The phase of a *data communication* during which network control signals are exchanged between *data terminal equipment* and the network for the purpose of call establishment, call disconnection or for control signalling during the *data transfer phase*.

фаза управления сетью

Фаза процесса *передачи данных*, в течение которой сигналы управления сетью передаются между *ООД* и сетью для установления соединения, для его разъединения или для управляющей сигнализации во время *фазы передачи данных*.

fase de control de red

Fase de una *conmutación de datos* durante la cual señales de control de red son intercambiadas entre los *equipos terminales de tratamiento de datos* y la red para lograr el establecimiento de esa comunicación, para lograr su liberación, o para señalizaciones de control durante la *fase de transferencia de datos*.

721-19-29

temps de transfert

Temps qui s'écoule entre la présentation initiale d'un ensemble de *données* au réseau par un *terminal de données* émetteur et la réception complète de cet ensemble par un terminal de données récepteur.

Transferzeit
tempo di trasferimento
overdrachtijd
opóźnienie przesyłania
överföringstid

transfer time

The time that elapses between the initial offering of a unit of the users *data* to a network by transmitting *data terminal equipment* and the complete delivery of that unit to receiving data terminal equipment.

время передачи

Промежуток времени от первоначального ввода блока *данных* пользователя в сеть передающим *ООД* до полной доставки этого блока к принимающему *ООД*.

tiempo de transferencia

Tiempo transcurrido entre la presentación inicial de un conjunto de *datos* por un *equipo terminal de tratamiento de datos* emisor, y la completa recepción de este conjunto de datos por un equipo terminal de tratamiento de datos receptor.

721-19-30

commande de flux
commande de débit

Procédure de commande de la *rapidité de transfert* des *paquets* entre deux points désignés du *réseau de données*, par exemple entre un *terminal de données* et un *centre de commutation de données*.

Flußregelung
controllo di flusso
informatiestroombesturing
kontrola przepływu
flödesstyrning

flow control

The procedure for controlling the rate of transfer of *packets* between two nominated points in a *data network*, for example between a *data terminal equipment* and a *data switching exchange*.

управление потоком

Процедура управления *скоростью передачи пакетов* между двумя указанными точками в сети данных, например, между *оконечным оборудованием данных* и *станцией коммутации данных*.

control de flujo
control de gasto

Procedimiento para controlar la *velocidad de transferencia* de *paquetes* entre dos puntos determinados de una *red de datos*, por ejemplo entre un equipo *terminal de tratamiento de datos* y un *centro de conmutación de datos*.

721-19-31

commande de flux d'émission

Commande de flux telle que la *rapidité* à laquelle les *données* sont émises d'un *terminal de données* soit au plus égale à la *rapidité* à laquelle les données peuvent être reçues par le terminal opposé.

Sendeflußregelung
controllo di flusso in trasmissione
overdrachtbesturing
kontrola szybkości nadawania
flödesstyrning vid sändning

Notes.

1 — Cette procédure peut s'appliquer entre un terminal de données et le *centre de commutation de données* adjacent ou entre deux terminaux de données. Dans ce dernier cas, la *rapidité de transfert* peut être commandée en fonction des exigences du réseau ou du terminal de données opposé.

2 — Cette procédure peut être mise en œuvre d'une façon indépendante sur les deux sens de transmission de données, permettant ainsi des *rapidités* de transfert de données différentes dans ces deux sens.

transmit flow control

A *flow control* such that the rate at which *data* are transmitted from one *data terminal equipment* is not more than the rate at which they can be received by the remote terminal.

Notes.

1 — This procedure may apply between a data terminal equipment and the adjacent *data switching exchange* or between two data terminals. In the latter case the *transfer rate* may be controlled due to network or remote data terminal equipment requirements.

2 — This procedure may operate independently in the two directions of data transfer thus permitting different data transfer rates in these directions.

управление потоком передачи

Управление потоком, обеспечивающее такую скорость передачи *данных* с одной оконечной установки, которая не превышает возможной скорости приема данных в удаленной оконечной установке.

Примечания.

1 — Такая процедура может применяться между *ООД* и ближайшей *станцией коммутации данных* или между двумя оконечными установками данных. В последнем случае *скорость передачи* может зависеть от требований сети или требований удаленного *ООД*.

2 — Такая процедура может применяться независимо для каждого направления передачи данных, что позволяет иметь различные скорости передачи в двух направлениях.

721-19-31

control de flujo de emisión

Control de flujo en el que la velocidad a la que son transmitidos los *datos* desde un terminal es como máximo igual a la cual pueden ser recibidos por el terminal remoto.

Notas.

1 — Este procedimiento puede aplicarse entre un *equipo terminal de tratamiento de datos* y el *centro de conmutación de datos* adyacente, o entre dos equipos terminales de tratamiento de datos. En est último caso la *velocidad de transferencia* puede ser controlada en función de las exigencias de la red o del equipo terminal de tratamiento de datos remoto.

2 — Este procedimiento puede actuar de una manera independiente sobre los dos sentidos de la transmisión de datos, permitiendo así una velocidad de datos diferente en cada sentido.

721-19-32

affectation dynamique adaptable des voies

Méthode de *multiplexage* selon laquelle les capacités de transfert des voies ne sont pas déterminées d'avance, mais en fonction de la demande.

adaptative channel allocation

A method of *multiplexing* where the transfer capacities of channels are not predetermined but are assigned on demand.

адаптивное назначение каналов

Метод разделения каналов, при котором пропускная способность каналов не определяется заранее, а зависит от потребности.

distribución dinámica adaptable de los canales

Método de *multiplexado* en el que las capacidades de transferencia de los canales no están predeterminadas, sino que son asignadas en función de la demanda.

**Kanalzuweisung nach Bedarf
multiplessaggio statistico**

.....

**adaptacyjny podział kanału
adaptiv kanaltildelning**

INDEX

FRANÇAIS	230
ENGLISH	246
РУССКИЙ	262
ESPAÑOL	269
DEUTSCH	275
ITALIANO	283
NEDERLANDS	289
POLSKI	296
SVENSKA	302

INDEX

A		
à		
état A	721-03-19	
moment A	721-03-24	
abonné		
abonné prioritaire en demandé	721-18-16	
installation d'abonné	721-12-01	
intervention pour transfert d'abonné	721-18-45	
ligne d'abonné	721-16-03	
numéro télex national d'abonné	721-17-21	
service des abonnés absents (en télégraphie et transmission de données)	721-18-43	
abrégé		
numérotation abrégée	721-17-23	
absent		
service des abonnés absents (en télégraphie et transmission de données)	721-18-43	
accentué		
contraste accentué	721-14-45	
acceptation		
acceptation d'appel	721-17-53	
accès		
accès (d'un réseau)	721-16-22	
accès au réseau télégraphique public	721-18-07	
préfixe d'accès à grande distance	721-17-29	
préfixe d'accès à l'intercontinental	721-17-31	
préfixe d'accès à l'international	721-17-30	
accusé		
accusé de réception négatif	721-10-30	
accusé de réception positif	721-10-29	
acheminement		
acheminement (en commutation de circuit)	721-17-36	
acheminement (en communication de données par paquets)	721-19-18	
acheminement adaptatif	721-19-19	
acheminement détourné	721-17-38	
acheminement de secours	721-17-40	
acheminement normal	721-17-37	
acoustique		
couplage acoustique (à une ligne téléphonique)	721-12-58	
coupleur acoustique	721-12-59	
transmission infra-acoustique (déconseillé dans ce sens)	721-05-05	
transmission supra-acoustique	721-06-13	
adaptatif		
acheminement adaptatif	721-19-19	
addition		
duplex par addition	721-04-19	
adresse		
adresse (en commutation de circuit)	721-17-55	
adresse (en traitement de l'information)	721-17-56	
adresse de réacheminement	721-18-48	
affectation		
affectation dynamique adaptable des voies	721-19-32	
aligneur		
aligneur	721-19-24	
aller		
voie d'aller	721-11-06	
alphabet		
alphabet (télégraphique)	721-09-07	
alphabet d'un code à <i>n</i> moments	721-09-08	
alphabet international n° 5	721-09-13	
alphabet télégraphique international n° 1	721-09-09	
alphabet télégraphique international n° 2	721-09-10	
alphabet télégraphique international n° 3	721-09-11	
alphabet télégraphique international n° 4	721-09-12	
alphabetique		
télégraphie alphabétique	721-01-07	
alphanumérique		
clavier alphanumérique	721-12-18	
alternat		
à l'alternat	721-04-15	
appareil (fonctionnant) à l'alternat	721-12-49	
amplitude		
modulation par changement d'amplitude	721-06-05	
modulation par déplacement d'amplitude	721-06-05	
analogique		
détection d'erreurs analogique	721-08-55	
signal analogique	721-02-03	
analyse		
analyse (d'image)	721-14-01	
analyseur		
spot analyseur	721-14-03	
anisochrone		
anisochrone	721-03-02	
degré de distorsion parallèle anisochrone en avance	721-07-20	
degré de distorsion parallèle anisochrone en retard	721-07-21	
transmission anisochrone	721-03-06	
annulation		
commande d'annulation	721-10-36	
appareil		
appareil arithmétique	721-12-14	
commande d'appareil (auxiliaire)	721-10-35	
appareil de téléécriture	721-13-08	
appareil (fonctionnant) à l'alternat	721-12-49	
appareil (fonctionnant en) duplex	721-12-48	
appareil terminal sur le réseau	721-12-06	
appel		
acceptation d'appel	721-17-53	
appel (en communication de données)	721-19-03	
appel à heure fixe	721-18-53	
appel automatique	721-18-26	
appel direct	721-17-25	
appel infructueux	721-17-79	
appel manuel (en communication de données)	721-19-04	
appel perdu	721-17-81	
appel sans numérotation	721-17-25	
commande d'appel	721-10-48	
confirmation d'appel	721-17-52	
procédure de commande d'appel	721-17-51	
renvoi d'appel	721-18-44	
signal d'appel	721-17-50	
signal de refus d'appel	721-17-80	
approprié		
circuit approprié	721-05-07	
circuit approprié de fantôme	721-05-08	
archivage		
archivage des messages	721-18-37	
consultation d'archivage	721-18-38	
ARQ		
ARQ (abréviation)	721-08-21	
arrêt		
élément d'arrêt	721-03-18	
signal d'arrêt	721-03-17	
arrière		
espace arrière	721-10-34	
retour arrière	721-10-34	
signal (de commutation) vers l'arrière	721-17-44	
arrivée		
sélection directe à l'arrivée	721-18-19	

sélection directe à l'arrivée avec numérotation en deux temps	721-18-21
sélection directe à l'arrivée avec numérotation intégrée	721-18-20
terminal spécialisé en arrivée	721-18-11
arythmique	
appareil arythmique	721-12-14
degré de distorsion arythmique (en valeur absolue)	721-07-07
degré de distorsion arythmique à la rapidité réelle moyenne	721-07-09
degré de distorsion arythmique au synchronisme	721-07-09
degré de distorsion arythmique globale	721-07-08
signal arythmique	721-03-03
taux de distorsion arythmique	721-07-07
taux de distorsion arythmique globale	721-07-08
télégraphie arythmique	721-09-19
télégraphie arythmique cadencée	721-09-21
transmission arythmique	721-03-07
transmission de données arythmique	721-09-20
transmission de données arythmique cadencée ..	721-09-22
assemblage	
assemblage de paquets	721-19-20
asservi	
station asservie	721-19-13
assisté	
clavier mécanique assisté	721-12-19
attente	
attente sur occupation	721-18-41
attente sur occupation avec rappel	721-18-42
autocorrecteur	
code autocorrecteur	721-08-28
automatique	
appel automatique	721-18-26
« blanc des lettres » automatique	721-10-18
collationnement automatique	721-08-18
connexion automatique séquentielle	721-18-61
émetteur à numérotation automatique (des messages)	721-12-36
émetteur automatique	721-12-35
émetteur automatique à commande par impulsions	721-12-40
émetteur automatique d'indicatif	721-12-41
identification automatique	721-18-29
indication automatique de date et heure	721-18-31
réponse automatique	721-18-27
retransmission automatique	721-11-35
télégraphie automatique Morse	721-09-24
avance	
avance de ligne	721-10-08
degré de distorsion parallèle anisochrone en avance	721-07-20
avant	
signal (de commutation) vers l'avant	721-17-43
avertisseur	
signal avertisseur	721-10-40

B

bande	
enregistreur Morse à bande	721-12-46
lecteur de bande	721-12-22
perforateur de bande	721-12-25
réémetteur à bande perforée	721-12-38
réémetteur à bande perforée (à lecture complète)	721-12-39
téléimprimeur à (impression sur) bande	721-12-17
transmission inter-bandes	721-06-14
voie à large bande	721-04-03
base	
base de temps	721-16-15
batterie	
numéro de batterie	721-17-33
baud	
baud	721-03-27

Baudot	
télégraphie Baudot	721-11-29
Bd	
Bd (symbole)	721-03-27
biais	
distorsion biaise	721-07-12
degré de distorsion biaise	721-07-13
bidirectionnel	
bidirectionnel	721-04-22
bilatéral	
bilatéral	721-04-22
bilatéral simultané	721-04-16
binaire	
chiffre binaire	721-02-09
débit binaire	721-03-30
élément binaire	721-02-08
bisecteur	
bisecteur	721-06-18
bit	
bit	721-02-08
bit de contrôle	721-08-46
bit d'information	721-08-44
bivalent	
bivalent	721-02-24
télécopie bivalente	721-01-10
bivocal	
bivocal	721-06-17
blanc	
blanc de l'image	721-14-47
« blanc des lettres » automatique	721-10-18
blanc nominal	721-14-44
mise en phase sur blanc	721-14-48
bloc	
bloc	721-03-11
bloc erroné	721-08-05
contrôle par bloc	721-08-15
signal de bloc	721-03-14
signal de début de bloc	721-03-12
signal de fin de bloc	721-03-13
taux d'erreurs sur les blocs	721-08-13
bourrage	
caractère de bourrage	721-10-39
BQ	
cycle BQ	721-08-38
branche	
branche (d'un réseau de données)	721-16-20
broutage	
broutage longitudinal	721-15-05
broutage transversal	721-15-06
brut	
cadence brute de transfert	721-03-29
bureaufax	
bureaufax	721-13-11

C

cadence	
cadence brute de transfert	721-03-29
cadence utile de transfert	721-03-31
télégraphie arythmique cadencée	721-09-21
transmission de données arythmique cadencée ..	721-09-22
cadran	
numérotation au cadran (en télégraphie)	721-17-63
canal	
canal (de fréquences)	721-04-25
signalisation par canal sémaphore	721-17-76
caractère	
caractère	721-03-09
caractère de bourrage	721-10-39
caractère de commande	721-10-03
caractère de substitution	721-10-37
caractère en phase	721-11-50
caractère erroné	721-08-04
caractère nul	721-10-38

commutation de caractères	721-17-18	code cyclique	721-08-31
contrôle par caractère	721-08-47	code de destination télex	721-17-32
cycle de caractère	721-11-42	code de données	721-09-06
signal de caractère	721-03-10	code de protection contre les erreurs	721-08-26
taux d'erreurs sur les caractères	721-08-12	code de verrouillage	721-18-24
télégraphie multiplex à caractères entrelacés	721-11-27	code détecteur d'erreurs	721-08-27
transmission caractère-série	721-11-19	code ISO à sept éléments	721-09-13
caractéristique		code Morse	721-09-25
distorsion caractéristique	721-07-14	code polynomial	721-08-31
catégorie		code redondant	721-08-23
catégorie d'utilisateur	721-18-08	code télégraphique	721-09-05
signal de catégorie	721-17-58	code Van Duuren	721-08-30
centre		combinaison de code	721-03-23
centre de commutation de données	721-17-07	convertisseur de code	721-12-52
centre de commutation télégraphique	721-17-06	en code	721-10-44
centre directeur	721-17-86	hors code	721-10-43
sous-centre	721-17-08	indépendance du code et de la rapidité	721-16-30
chadless		indépendant du code	721-16-31
perforation « chadless »	721-12-31	mot de code	721-08-24
chaîne		pluralité des codes de signaux de sélection	721-17-28
chaîne de connexion	721-17-01	codet	
chaîne de connexion complète	721-17-02	codet	721-03-23
champ		coffret	
champ exploré	721-14-05	coffret de commande (d'un téléimprimeur)	721-12-23
changement		cohérent	
changement de ligne	721-10-08	instants significatifs cohérents	721-11-18
intervention pour changement de numéro d'appel	721-18-45	modulation cohérente	721-06-12
modulation par changement d'amplitude	721-06-05	collationnement	
chariot		collationnement automatique	721-08-18
retour chariot	721-10-09	collecte	
chemin		collecte de données	721-18-64
chemin (d'un réseau de données)	721-16-21	collecteur	
(chemin de) communication	721-17-02	collecteur de données	721-12-09
chevauchement		collision	
chevauchement	721-15-08	collision frontale	721-17-82
chiffre		combinaison	
chiffre binaire	721-02-09	combinaison de code	721-03-23
chiffre de contrôle	721-08-49	commande	
inversion-chiffres	721-10-15	caractère de commande	721-10-03
série des chiffres	721-10-14	coffret de commande (d'un téléimprimeur)	721-12-23
circuit		commande d'annulation	721-10-36
circuit approprié	721-05-07	commande d'appareil (auxiliaire)	721-10-35
circuit approprié de fantôme	721-05-08	commande d'appel	721-10-48
circuit de données	721-11-05	commande de débit	721-19-30
circuit de secours (pour la télégraphie harmoni- que)	721-11-15	commande de fonction	721-10-01
circuit de type téléphonique	721-04-02	commande de flux	721-19-30
circuit fantôme	721-05-06	commande de flux d'émission	721-19-31
circuit fictif de référence (terme déconseillé)	721-11-14	commande de mise en page	721-10-07
circuit intercontinental	721-16-07	commande de page suivante	721-10-31
circuit international	721-16-06	commande de présentation de page	721-10-31
circuit superfantôme	721-05-09	commande de synchronisation	721-10-22
circuit télégraphique	721-11-04	commande de transmission	721-10-27
circuit télégraphique de jonction	721-17-10	commande par programme enregistré	721-17-75
circuit virtuel	721-16-27	émetteur automatique à commande par impul- sions	721-12-40
circuit virtuel permanent	721-16-28	phase de commande du réseau	721-19-28
commutateur de circuits	721-17-19	station de commande	721-19-10
commutation de circuits	721-17-14	communication	
faisceau de circuits	721-16-08	communication	721-17-02
clavier		communication à destinations multiples	721-17-03
clavier à action directe	721-12-20	communication de conférence	721-18-55
clavier à enregistreur	721-12-21	communication de diffusion	721-18-56
clavier alphanumérique	721-12-18	communication de données	721-18-57
clavier mécanique assisté	721-12-19	communication de groupe (dans le service mobile maritime)	721-01-03
émetteur à clavier	721-12-34	communication fictive de référence	721-18-60
numérotation au clavier (télégraphique)	721-17-62	communication radiotélex	721-11-14
perforateur à clavier	721-12-26	communication (télex)	721-18-06
code		communication virtuelle	721-17-03
alphabet d'un code à n moments	721-09-08	durée d'une communication	721-16-29
code	721-02-20	secret des communications	721-17-74
code à moments	721-03-21	temps d'établissement d'une communication	721-18-63
code à n moments	721-03-22	commutateur	
code à parité	721-08-52	commutateur de circuits	721-17-70
code à rapport constant	721-08-29	commutateur de messages	721-17-19
code autocorrecteur	721-08-28		721-17-20
code correcteur d'erreurs	721-08-28		

commutateur de rattachement	721-17-04	conversion de rapidité	721-03-28
commutateur nodal télégraphique	721-17-05	convertisseur	
commutation		convertisseur de code	721-12-52
centre de commutation de données	721-17-07	convertisseur de signaux radiotélégraphiques	721-12-56
centre de commutation télégraphique	721-17-06	translation convertisseuse de modulation	721-11-13
commutation avec retransmission par bande per-		coopération	
forée	721-17-17	facteur de coopération	721-14-33
commutation de caractères	721-17-18	module de coopération	721-14-34
commutation de circuits	721-17-14	correcteur	
commutation de messages	721-17-15	code correcteur d'erreurs	721-08-28
commutation de paquets	721-17-16	correction	
signal de commutation	721-17-42	correction d'erreurs	721-08-20
signal de commutation télex-données	721-10-47	correction d'erreur de numérotation	721-17-27
commute		correction d'erreurs par détection et répétition ..	721-08-21
liaison commutée	721-16-24	correction d'erreurs par retour et répétition	721-08-22
compensation		correction de synchronisme	721-11-46
compensation des luminances	721-14-42	correction sans signaux spéciaux	721-11-48
complémentaire		signal de correction (de synchronisme)	721-11-47
service complémentaire	721-18-25	couplage	
complet		couplage acoustique (à une ligne téléphonique) ..	721-12-58
chaîne de connexion complète	721-17-02	coupleur	
réémetteur à bande perforée (à lecture complète) ..	721-12-39	coupleur acoustique	721-12-59
voie télégraphique complète de transmission de		courant	
données	721-11-03	transmission par courant continu	721-05-01
composite		transmission par courant porteur	721-06-01
signal composite équilibré	721-11-40	transmission par double courant	721-05-03
signal composite (isochrone)	721-11-39	transmission par simple courant	721-05-02
compression		court	
compression des luminances	721-14-40	numéro court	721-17-24
concentrateur		cumulé	
concentrateur (de données)	721-17-85	débit binaire cumulé d'un multiplex	721-11-41
concentrateur (de lignes)	721-17-09	cycle	
concentrateur-diffuseur	721-17-84	cycle BQ	721-08-38
condition		cycle de caractère	721-11-42
condition de repos intercalaire entre les caractères ..	721-11-57	cycle de demande	721-08-37
conditions de signalisation sur la voie de données ..	721-17-49	cycle de répétition	721-08-36
conférence		cycle de répétition contrôlé	721-08-42
communication de conférence	721-18-56	cycle de réponse	721-08-38
conférence-diffusion	721-18-59	cycle RQ	721-08-37
conférence restreinte	721-18-58	cycle sans impression	721-08-39
confirmation		cyclique	
(signal de) confirmation d'appel	721-17-52	code cyclique	721-08-31
confirmation de remise	721-18-62	distorsion cyclique	721-07-16
signal de confirmation de libération	721-17-66	trame temporelle cyclique	721-16-17
conflit		cylindre	
conflit	721-08-32	émetteur de télécopie à cylindre	721-13-04
connexion		facteur de cylindre	721-14-27
chaîne de connexion	721-17-01	récepteur de télécopie à cylindre	721-13-06
chaîne de connexion complète	721-17-02		
connexion automatique séquentielle	721-18-61		
signal de connexion	721-17-64		
consultation			
consultation d'archivage	721-18-38		
continu			
transmission par courant continu	721-05-01		
contraste			
contraste accentué	721-14-45		
contraste maximal	721-14-39		
télécopie contrastée	721-01-10		
contrôle			
bit de contrôle	721-08-46		
chiffre de contrôle	721-08-49		
contrôle d'imparité	721-08-51		
contrôle de parité	721-08-50		
contrôle de RQ	721-08-41		
contrôle local	721-10-06		
contrôle par bloc	721-08-15;		
	721-08-48		
contrôle par caractère	721-08-47		
contrôle par retour	721-08-18		
élément de contrôle	721-08-46		
conventionnel			
degré conventionnel de distorsion	721-07-17		
conversation			
conversation télex	721-18-05		
conversion			

D

datafax	
datafax	721-13-10
datagramme	
service de datagramme	721-19-23
débit	
commande de débit	721-19-30
débit binaire	721-03-30
débit binaire cumulé d'un multiplex	721-11-41
débordement	
débordement (en télégraphie)	721-17-13
début	
signal de début d'en-tête	721-10-23
signal de début de bloc	721-03-12
signal de début de texte	721-10-24
décalage	
registre à décalage	721-12-57
décomposition	
télégraphie par décomposition des signaux	721-11-37
décompte	
décompte de taxes de communications	721-18-34
décompte pour poste partagé	721-18-36
définition	
définition longitudinale (d'un émetteur de télé-	
copie)	721-14-11

définition longitudinale (d'un récepteur de télé-			
copie)	721-14-13	remise différée	721-18-49
définition transversale (d'un émetteur de télé-		différentiel	
copie)	721-14-12	duplex différentiel	721-04-17
définition transversale (d'un récepteur de télé-		modulation différentielle	721-06-03
copie)	721-14-14	modulation par déplacement de phase différen-	
degré		tielle	721-06-08
degré conventionnel de distorsion	721-07-17	diffuseur	
degré de distorsion arithmique (en valeur abso-		concentrateur-diffuseur	721-17-84
lue)	721-07-07	diffusion	
degré de distorsion arithmique à la rapidité réelle		communication de diffusion	721-18-57
moyenne	721-07-09	conférence-diffusion	721-18-59
degré de distorsion arithmique au synchronisme		digit	
degré de distorsion arithmique globale	721-07-08	digit (terme à proscrire)	721-02-08
degré de distorsion biaise	721-07-13	direct	
degré de distorsion d'essai normalisé	721-07-10	appel direct	721-17-25
degré de distorsion individuelle (d'un instant		clavier à action directe	721-12-20
significatif)	721-07-05	prise directe	721-18-18
degré de distorsion isochrone	721-07-06	sélection directe à l'arrivée	721-18-19
degré de distorsion parallèle anisochrone en		sélection directe à l'arrivée avec numérotation en	
avance	721-07-20	deux temps	721-18-21
degré de distorsion parallèle anisochrone en re-		sélection directe à l'arrivée avec numérotation	
tard	721-07-21	intégrée	721-18-20
demande		directeur	
cycle de demande	721-08-37	centre directeur	721-17-86
demande d'identification	721-10-28;	discret	
	721-19-06	signal (temporel) discret	721-02-01
(signal de) demande de service complémentaire		discriminateur	
(signal de) demande de transfert de données	721-10-49	discriminateur télégraphique	721-12-55
statistiques sur demande	721-10-50	disponibilité	
demi	721-18-39	état de disponibilité	721-17-45
image en demi-teinte	721-14-49	disponible	
démodulateur		disponible	721-17-46
démodulateur télégraphique	721-12-54	distance	
démultiplexage		distance de Hamming	721-08-25
démultiplexage	721-04-06	distorsion	
démultiplexeur		degré conventionnel de distorsion	721-07-17
démultiplexeur	721-04-08	degré de distorsion arithmique (en valeur abso-	
départ		lue)	721-07-07
élément de départ	721-03-16	degré de distorsion arithmique à la rapidité réelle	
signal de départ	721-03-15	moyenne	721-07-09
terminal spécialisé en départ	721-18-10	degré de distorsion arithmique au synchronisme	
déplacement		degré de distorsion arithmique globale	721-07-08
modulation par déplacement d'amplitude	721-06-05	degré de distorsion biaise	721-07-13
modulation par déplacement de fréquence	721-06-06	degré de distorsion d'essai normalisé	721-07-10
modulation par déplacement de phase	721-06-07	degré de distorsion individuelle (d'un instant	
modulation par déplacement de phase différen-		significatif)	721-07-05
tielle	721-06-08	degré de distorsion isochrone	721-07-06
télégraphie à déplacement de fréquence	721-11-31	degré de distorsion parallèle anisochrone en	
déroutement		avance	721-07-20
récepteur de télécopie à déroulement continu	721-13-07	degré de distorsion parallèle anisochrone en re-	
désassemblage		tard	721-07-21
désassemblage de paquets	721-19-21	distorsion à l'émission	721-07-19
Desieter		distorsion biaise	721-07-12
translation Desieter	721-05-10	distorsion caractéristique	721-07-14
destination		distorsion cyclique	721-07-16
code de destination télex	721-17-32	distorsion d'ouverture	721-15-01
communication à destinations multiples	721-18-55	distorsion fortuite	721-07-15
détecteur		distorsion propre (d'une voie de transmission) ..	721-07-11
code détecteur d'erreurs	721-08-27	distorsion télégraphique	721-07-03
détecteur de signaux (radiotélégraphiques)	721-12-56	distorsion temporelle	721-07-03
détection		taux de distorsion arithmique	721-07-07
correction d'erreurs par détection et répétition ..	721-08-21	taux de distorsion arithmique globale	721-07-08
détection d'erreurs	721-08-16	taux de distorsion individuelle	721-07-05
détection d'erreurs analogique	721-08-55	taux de distorsion isochrone	721-07-06
détection d'erreurs sans répétition	721-08-17	donnée	
détection de qualité (d'un signal)	721-08-55	circuit de données	721-11-05
détourné		code de données	721-09-06
acheminement détourné	721-17-38	collecte de données	721-18-64
détournement		collecteur de données	721-12-09
détournement	721-17-38	communication de données	721-01-03
deux		concentrateur (de données)	721-17-85
numérotation internationale en deux temps	721-17-34	données	721-01-02
diaphragme		liaison de données	721-16-23
diaphragme des teintes	721-14-48	multiplexeur de données du premier ordre	721-06-19
différé		multiplexeur de données du second ordre	721-06-20
		regroupement de données	721-18-64

réseau de données	721-16-13	émetteur de télécopie à cylindre	721-13-04
réseau public pour données	721-16-18	émetteur à numérotation automatique (des mes- sages)	721-12-36
réseau synchrone de données	721-16-14	émetteur de télécopie à plat	721-13-05
signal de données	721-09-04	émetteur automatique	721-12-35
source de données	721-12-08	émetteur automatique à commande par impul- sions	721-12-40
station de données	721-12-07	émetteur automatique d'indicatif	721-12-41
terminal (de données)	721-12-03	émetteur (télégraphique)	721-12-33
transmission de données	721-01-04	simulateur d'émetteur d'indicatif	721-12-42
double		émission	
à double sens	721-04-24	distorsion à l'émission	721-07-19
double prise (sur circuit mixte)	721-17-82	voie d'émission	721-11-09
erreur double	721-08-07	en code	
transmission par double courant	721-05-03	en code	721-10-44
doublet		enregistrement	
doublet	721-02-12	enregistrement et retransmission	721-18-46
duplex		installation d'enregistrement	721-18-47
appareil (fonctionnant en) duplex	721-12-48	télégraphie à enregistrement de signaux	721-11-33
duplex	721-04-16	enregistreur	
duplex (terme déconseillé dans ce sens)	721-04-22	clavier à enregistreur	721-12-21
duplex à pont	721-04-18	enregistreur à siphon	721-12-47
duplex différentiel	721-04-17	enregistreur Morse à bande	721-12-46
duplex par addition	721-04-19	en-tête	
duplex par opposition	721-04-20	en-tête	721-18-52
semi-duplex (déconseillé dans ce sens)	721-04-15	signal de début d'en-tête	721-10-23
télégraphie duplex à quatre fréquences	721-11-32	entraînement	
durée		perforation d'entraînement	721-12-30
durée d'une communication	721-17-74	entrelacé	
durée théorique d'un intervalle significatif	721-02-31	télégraphie multiplex à caractères entrelacés	721-11-27
indication de durée	721-18-32	télégraphie multiplex à moments entrelacés	721-11-28
dynamique		enveloppe	
affectation dynamique adaptable des voies	721-19-32	enveloppe	721-19-25
		enveloppes verrouillées en permanence	721-19-26
		équilibre	
		signal composite équilibré	721-11-40
		équipement	
		(équipement) bivocal	721-06-17
		équipement de terminaison du circuit de données	721-12-05
		équipement terminal de traitement de données ..	721-12-03
		(équipement) univocal	721-06-16
		erreur	
		code correcteur d'erreurs	721-08-28
		code de protection contre les erreurs	721-08-26
		code détecteur d'erreurs	721-08-27
		correction d'erreurs de numérotation	721-17-27
		correction d'erreurs	721-08-20
		correction d'erreurs par détection et répétition ..	721-08-21
		correction d'erreurs par retour et répétition	721-08-22
		détection d'erreurs	721-08-16
		détection d'erreurs analogique	721-08-55
		détection d'erreurs sans répétition	721-08-17
		erreur double	721-08-07
		erreur simple	721-08-06
		erreur triple	721-08-08
		longueur d'un paquet d'erreurs	721-08-10
		paquet d'erreurs	721-08-09
		protection contre les erreurs	721-08-14
		taux d'erreurs résiduelles	721-08-56
		taux d'erreurs sur les blocs	721-08-13
		taux d'erreurs sur les caractères	721-08-12
		taux d'erreurs sur les éléments numériques	721-08-11
		traitement d'erreurs	721-08-14
		erroné	
		bloc erroné	721-08-05
		caractère erroné	721-08-04
		élément binaire erroné	721-08-03
		élément numérique erroné	721-08-02
		espace	
		espace (en code Morse)	721-09-30
		espace arrière	721-10-34
		signal d'espace	721-10-17
		espacement	
		espacement des messages	721-18-51
		établissement	
		temps d'établissement d'une communication	721-17-70
échantillonnage			
échantillonnage (d'un signal)	721-02-04		
échappement			
échappement	721-10-42		
échelle			
échelle des teintes	721-14-50		
écho			
effet d'écho	721-15-03		
échoplex			
échoplex	721-08-19		
effectif			
marge effective (d'un appareil donné)	721-07-24		
effet			
effet d'écho	721-15-03		
efficacité			
facteur d'efficacité dans le temps (d'une transmis- sion avec correction d'erreurs par répétition)	721-08-34		
élément			
code ISO à sept éléments	721-09-13		
élément binaire	721-02-08		
élément binaire erroné	721-08-03		
élément d'arrêt	721-03-18		
élément d'image	721-14-10		
élément de contrôle	721-08-46		
élément de départ	721-03-16		
élément de parité	721-08-53		
élément de signal	721-02-06		
élément de synchronisation	721-11-45		
élément exploré	721-14-10		
élément <i>n</i> -aire	721-02-10		
élément numérique	721-02-07		
élément numérique de service	721-08-45		
élément numérique erroné	721-08-02		
élément unitaire	721-02-33		
taux d'erreurs sur les éléments numériques	721-08-11		
élémentaire			
synchronisation élémentaire	721-11-44		
synchronisme élémentaire	721-11-43		
émetteur			
émetteur (télégraphique)	721-12-33		
émetteur à clavier	721-12-34		

E

état			
état A	721-03-19		
(état de) caractère en phase	721-11-50		
état de disponibilité	721-17-45		
état de repos (d'un circuit)	721-11-56		
état de repos intercalaire entre les caractères	721-11-57		
(état de) sous-voie en phase	721-11-52		
état significatif	721-02-22		
état Z	721-03-20		
états de signalisation sur la voie de données	721-17-49		
voie d'état	721-11-08		
ETCD			
ETCD (abréviation)	721-12-05		
étiquette			
étiquette (en signalisation)	721-17-35		
ETTD			
ETTD (abréviation)	721-12-03		
exploration			
exploration (à l'émission)	721-14-01		
exploration (à la réception)	721-14-02		
exploration réduite	721-14-35		
finesse d'exploration	721-14-29		
ligne d'exploration	721-14-06		
pas d'exploration	721-14-28		
tache d'exploration (à l'émission)	721-14-03		
tache d'exploration (à la réception)	721-14-04		
translation d'exploration négative	721-14-38		
translation d'exploration positive	721-14-37		
vitesse d'exploration	721-14-30		
exploré			
champ exploré	721-14-05		
élément exploré	721-14-10		
extension			
extension des luminances	721-14-41		
F			
fac-similé			
fac-similé (terme déconseillé dans ce sens)	721-01-09		
télégramme facsimilé (terme désuet)	721-18-02		
télégraphie facsimilé (terme désuet)	721-01-09		
facteur			
facteur de coopération	721-14-33		
facteur de cylindre	721-14-27		
facteur d'efficacité dans le temps (d'une transmission avec correction d'erreurs par répétition)	721-08-34		
faisceau			
faisceau de circuits	721-16-08		
faisceau de premier choix	721-17-39		
faisceau de télégraphie harmonique	721-11-23		
fantôme			
circuit fantôme approprié	721-05-08		
circuit fantôme	721-05-06		
fermé			
groupe fermé d'utilisateurs	721-18-22		
groupe (d'utilisateurs) partiellement fermé	721-18-23		
réseau privé fermé	721-16-11		
fictif			
circuit fictif de référence (terme déconseillé)	721-11-14		
communication fictive de référence	721-11-14		
fin			
signal de fin de bloc	721-03-13		
signal de fin de support	721-10-41		
signal de fin de texte	721-10-25		
signal de fin de sélection	721-17-61		
signal de fin de transmission	721-10-26		
finesse			
finesse d'exploration	721-14-29		
flux			
commande de flux	721-19-30		
commande de flux d'émission	721-19-31		
fonction			
commande de fonction	721-10-01		
signal de fonction	721-10-02		
fonctionnement			
fonctionnement en local	721-11-34		
format			
format de paquet	721-19-22		
rapport de format	721-14-09		
fortuit			
distorsion fortuite	721-07-15		
fréquence			
canal (de fréquences)	721-04-25		
fréquence de ligne	721-14-08		
fréquence de points	721-14-15		
modulation par déplacement de fréquence	721-06-06		
multiplexage en fréquence	721-04-12		
télégraphie à déplacement de fréquence	721-11-31		
frontale			
collision frontale	721-17-82		
FRXD			
réémetteur FRXD	721-12-39		
G			
gamme			
échelle des teintes	721-14-50		
gamme des teintes (terme à proscrire dans ce sens)	721-14-48		
gentex			
réseau gentex	721-16-02		
groupe			
communication de groupe (dans le service mobile maritime)	721-18-60		
groupe (d'utilisateurs) partiellement fermé	721-18-23		
groupe fermé d'utilisateurs	721-18-22		
télécopieur, Groupe 1	721-13-01		
télécopieur, Groupe 2	721-13-02		
télécopieur, Groupe 3	721-13-03		
groupement			
groupement de lignes	721-17-12		
H			
Hamming			
distance de Hamming	721-08-25		
harmonique			
faisceau de télégraphie harmonique	721-11-23		
télégraphie harmonique	721-11-22		
hélice			
hélice d'inscription	721-14-25		
Hell			
télégraphie Hell	721-11-38		
hétérogène			
multiplex hétérogène	721-04-14		
homogène			
multiplex homogène	721-04-13		
horizontal			
tabulation horizontale	721-10-32		
hors			
hors code	721-10-43		
I			
idéal			
instant idéal	721-07-02		
identification			
demande d'identification	721-10-28		
identification automatique	721-18-29		
identification de ligne par le réseau	721-18-30		
signal d'identification	721-10-21		
image			
analyse (d'image)	721-14-01		
blanc de l'image	721-14-47		
élément d'image	721-14-10		
image en demi-teinte	721-14-49		

noir de l'image	721-14-46	international	
synthèse (d'image)	721-14-02	alphabet international N° 5	721-09-13
imparité		alphabet télégraphique international N° 1	721-09-09
contrôle d'imparité	721-08-51	alphabet télégraphique international N° 2	721-09-10
impression		alphabet télégraphique international N° 3	721-09-11
cycle sans impression	721-08-39	alphabet télégraphique international N° 4	721-09-12
télégraphie à impression	721-11-36	circuit international	721-16-06
téléimprimeur à (impression) sur bande	721-12-17	numérotation internationale en deux temps	721-17-34
téléimprimeur à (impression) sur page	721-12-16	préfixe d'accès à l'international	721-17-30
imprimeur		interrogation	
lecteur imprimeur	721-12-43	interrogation	721-19-06
perforateur imprimeur	721-12-27	interrompu	
récepteur-perforateur imprimeur	721-12-29	isochronisme interrompu	721-11-24
récepteur traducteur imprimeur	721-12-24	intervalle	
impulsion		durée théorique d'un intervalle significatif	721-02-31
émetteur automatique à commande par impul- sions	721-12-40	intervalle significatif	721-02-30
incorrect		intervalle unitaire	721-02-32
signal (discret) incorrect	721-07-04	intervention	
indépendance		intervention pour changement de numéro d'appel	721-18-45
indépendance du code et de la rapidité	721-16-30	intervention pour transfert d'abonné	721-18-45
indépendant		intrabande	
indépendant du code	721-16-31	transmission intrabande	721-06-15
indicatif		inversion	
émetteur automatique d'indicatif	721-12-41	inversion	721-10-10
indicatif	721-10-21	inversion-chiffres	721-10-15
simulateur d'émetteur d'indicatif	721-12-42	inversion-lettres	721-10-12
indication		inversion partielle des teintes	721-15-11
indication automatique de date et d'heure	721-18-31	modulation par inversion de phase	721-06-09
indication de durée	721-18-32	signal d'inversion-chiffres	721-10-16
indication de taxe	721-18-33	signal d'inversion-lettres	721-10-13
indice		invitation	
indice de modulation (en modulation par dépla- cement de fréquence)	721-06-11	invitation à émettre	721-19-07
indisponible		invitation à recevoir	721-19-08
indisponible	721-17-47	signal d'invitation à numéroté	721-17-57
individuel		ISO	
degré de distorsion individuelle (d'un instant significatif)	721-07-05	code ISO à sept éléments	721-09-13
taux de distorsion individuelle	721-07-05	isochrone	
information		degré de distorsion isochrone	721-07-06
bit d'information	721-08-44	isochrone	721-03-01
sécurité des informations	721-08-57	sématème isochrone	721-09-16
séparateur d'information	721-10-45	signal composite (isochrone)	721-11-39
infra		taux de distorsion isochrone	721-07-06
transmission infra-acoustique (déconseillé dans ce sens)	721-05-05	isochronisme	
transmission infra-téléphonique	721-05-05	isochronisme interrompu	721-11-24
infructueux		isochronisme par paquets	721-11-24
appel infructueux	721-17-79		
inscription		J	
hélice d'inscription	721-14-25	jonction	
lame d'inscription	721-14-26	circuit télégraphique de jonction	721-17-10
installation		jonction	721-12-11
installation d'abonné	721-12-01	jonction de sous-centre	721-12-12
installation d'enregistrement	721-18-47		721-17-11
instant			
instant idéal	721-07-02		
instant significatif	721-02-29		
instants significatifs cohérents	721-11-18		
inter-bandes			
transmission inter-bandes	721-06-14		
intercalaire			
état de repos intercalaire entre les caractères	721-11-57		
interconnexion			
interconnexion de réseaux	721-16-12		
interdiction			
interdiction	721-18-12		
signal d'occupation	721-17-68		
interface			
interface	721-12-11		
	721-12-12		
interlignage			
interlignage	721-15-09		
interligne			
interligne (terme déconseillé dans ce sens)	721-10-08		

liaison spécialisée (en télégraphie et transmission de données)	721-16-05	messagerie	
procédure de liaison	721-19-01	messagerie	721-17-15
libération		mise	
signal de confirmation de libération	721-17-66	commande de mise en page	721-10-07
signal de libération	721-17-65	mise en phase (en télécopie)	721-14-16
temps de libération	721-17-78	mise en phase sur blanc	721-14-18
ligne		mise en phase sur noir	721-14-19
avance de ligne	721-10-08	signal de mise en phase	721-14-17
changement de ligne	721-10-08	mixte	
concentrateur de lignes	721-17-09	mixte	721-04-24
fréquence de ligne	721-14-08	station mixte (dans un réseau de données)	721-19-17
groupement de lignes	721-17-12	mode	
identification de ligne par le réseau	721-18-30	mode de raccordement (en télex)	721-17-83
ligne d'abonné	721-16-03	modem	
ligne d'exploration	721-14-06	modem	721-12-10
ligne de rattachement	721-16-03	modulateur	
ligne terminale de raccordement	721-16-04	modulateur télégraphique	721-12-53
longueur totale de ligne	721-14-32	modulation	
longueur utile de ligne	721-14-31	indice de modulation (en modulation par déplacement de fréquence)	721-06-11
période de ligne	721-14-07	modulation à référence fixe	721-06-14
local		modulation cohérente	721-06-12
contrôle local	721-10-06	modulation différentielle	721-06-03
fonctionnement en local	721-11-34	modulation par changement d'amplitude	721-06-05
numéro télex local	721-17-22	modulation par déplacement d'amplitude	721-06-05
priorité sur le fonctionnement en local	721-18-17	modulation par déplacement de fréquence	721-06-06
longueur		modulation par déplacement de phase	721-06-07
longueur d'un paquet d'erreurs	721-08-10	modulation par déplacement de phase différentielle	721-06-08
longueur totale de ligne	721-14-32	modulation par inversion de phase	721-06-09
longueur utile de ligne	721-14-31	modulation par opposition de phase	721-06-09
longitudinal		modulation par quadrature de phase	721-06-10
broutage longitudinal	721-15-05	modulation tétravalente de phase	721-06-10
définition longitudinale (d'un émetteur de télécopie)	721-14-11	rapidité de modulation	721-03-26
définition longitudinale (d'un récepteur de télécopie)	721-14-13	module	
luminance		module de coopération	721-14-34
compensation des luminances	721-14-42	moirage	
compression des luminances	721-14-40	moirage	721-15-04
extension des luminances	721-14-41	moment	
		code à n moments	721-03-22
		code à moments	721-03-21
		moment A	721-03-24
		moment Z	721-03-25
		télégraphie multiplex à moments entrelacés	721-11-28
		morse	
		code Morse	721-09-25
		enregistreur Morse à bande	721-12-46
		manipulateur Morse	721-12-44
		ondulateur Morse	721-12-46
		télégraphie automatique Morse	721-09-24
		télégraphie Morse	721-09-23
		mort	
		secteur mort	721-14-23
		mosaïque	
		télégraphie à mosaïque	721-11-37
		mot	
		mot de code	721-08-24
		MRF	
		MRF (abréviation)	721-04-12
		MRT	
		MRT (abréviation)	721-04-11
		muldem	
		muldem	721-04-09
		muldex	
		muldex	721-04-09
		multiplot	
		multiplot	721-02-11
		transmission multiplot-série	721-11-20
		multiplex	
		multiplex	721-04-04
		multiplex hétérogène	721-04-14
		multiplex homogène	721-04-13
		multiplex télégraphique	721-11-26
		secteur (de multiplex)	721-11-55
		signal multiplex	721-04-10
		transmission multiplex temporelle	721-06-02

multiplexage	
multiplexage	721-04-05
multiplexage en fréquence	721-04-12
multiplexage temporel	721-04-11
multiplexeur	
multiplexeur	721-04-07
multiplexeur de données du premier ordre	721-06-19
multiplexeur de données du second ordre	721-06-20
multipoint	
liaison multipoint	721-16-25
multivoie	
multivoie	721-11-21
mutation	
mutation	721-02-27
mutilation	
mutilation	721-08-01

N

<i>n</i> -aire	
élément <i>n</i> -aire	721-02-10
négatif	
accusé de réception négatif	721-10-30
translation d'exploration négative	721-14-38
net	
marge nette	721-07-23
nodal	
commutateur nodal télégraphique	721-17-05
nœud	
nœud (d'un réseau de données)	721-16-19
noir	
mise en phase sur noir	721-14-19
noir de l'image	721-14-46
noir nominal	721-14-43
noir perturbé	721-15-07
nominal	
blanc nominal	721-14-44
marge nominale (d'un type d'appareil)	721-07-25
noir nominal	721-14-43
non	
non prêt	721-17-47
nuance	
télécopie nuancée	721-01-11
nul	
caractère nul	721-10-38
numérique	
élément numérique	721-02-07
signal numérique	721-02-02
transmission numérique (d'un signal discret)	721-03-08
numéro	
numéro court	721-17-24
numéro de batterie	721-17-33
numéro télex local	721-17-22
numéro télex national d'abonné	721-17-21
numérotation	
appel sans numérotation	721-17-25
correction d'erreur de numérotation	721-17-27
émetteur à numérotation automatique (des mes- sages)	721-12-36
numérotation abrégée	721-17-23
numérotation au cadran (en télégraphie)	721-17-63
numérotation au clavier (télégraphie)	721-17-62
numérotation internationale en deux temps	721-17-34
reprise de numérotation	721-17-26
sélection directe à l'arrivée avec numérotation en deux temps	721-18-21
sélection directe à l'arrivée avec numérotation intégrée	721-18-20
temps de numérotation	721-17-72
<i>n</i> -uplet	
<i>n</i> -uplet	721-02-19

O

obliquité 721-15-10

oblitération	
signal d'oblitération	721-10-19
occupation	
attente sur occupation	721-18-41
attente sur occupation avec rappel	721-18-42
signal d'occupation	721-17-68
octet	
octet	721-02-18
ondulateur	
ondulateur Morse	721-12-46
opposition	
duplex par opposition	721-04-20
modulation par opposition de phase	721-06-09
ordonnancement	
ordonnancement de paquets	721-19-09
orientation	
orientation	721-11-53
page d'orientation	721-11-54
ouverture	
distorsion d'ouverture	721-15-01
ouverture (d'un émetteur de télécopie)	721-14-21
ouverture (d'un récepteur de télécopie)	721-14-22

P

page	
commande de mise en page	721-10-07
commande de page suivante	721-10-31
commande de présentation de page	721-10-31
téléimprimeur à (impression sur) page	721-12-16
paquet	
assemblage de paquets	721-19-20
commutation de paquets	721-17-16
désassemblage de paquets	721-19-22
format de paquet	721-19-22
isochronisme par paquets	721-11-24
longueur d'un paquet d'erreurs	721-08-10
ordonnancement de paquets	721-19-09
paquet	721-09-02
paquet d'erreurs	721-08-09
terminal en mode paquet	721-12-04
parallèle	
degré de distorsion parallèle anisochrone en avance	721-07-20
degré de distorsion parallèle anisochrone en retard	721-07-21
transmission parallèle	721-11-17
parfait	
signal (discret) parfait	721-07-01
parité	
code à parité	721-08-52
contrôle de parité	721-08-50
élément de parité	721-08-53
partage	
poste partagé	721-18-35
décompte pour poste partagé	721-18-36
partiel	
inversion partielle des teintes	721-15-11
perforation partielle	721-12-31
pas	
pas d'exploration	721-14-28
perdu	
appel perdu	721-17-81
temps perdu	721-14-24
perforateur	
perforateur à clavier	721-12-26
perforateur (de bande)	721-12-25
perforateur imprimeur	721-12-27
récepteur-perforateur	721-12-28
récepteur-perforateur imprimeur	721-12-29
perforation	
perforation « chadless »	721-12-31
perforation d'entraînement	721-12-30
perforation partielle	721-12-31

perforatrice	
perforatrice	721-12-25
perforé	
commutation avec retransmission par bande perforée	721-17-17
réémetteur à bande perforée	721-12-38
réémetteur à bande perforée (à lecture complète)	721-12-39
période	
période de ligne	721-14-07
permanent	
circuit virtuel permanent	721-16-28
phase	
(état de) caractère en phase	721-11-50
(état de) sous-voie en phase	721-11-52
mise en phase (en télécopie)	721-14-16
mise en phase sur blanc	721-14-18
mise en phase sur noir	721-14-19
modulation par déplacement de phase	721-06-07
modulation par déplacement de phase différentielle	721-06-08
modulation par inversion de phase	721-06-09
modulation par opposition de phase	721-06-09
modulation par quadrature de phase	721-06-10
modulation trévalente de phase	721-06-10
phase de commande du réseau	721-19-28
phase de transfert de données	721-19-27
relation de phase	721-11-49
signal de mise en phase	721-14-17
(état de) sous-voie en phase	721-11-52
phototélécopie	
phototélécopie	721-01-12
phototélégramme	
phototélégramme	721-18-03
phototélégraphie	
phototélégraphie	721-01-12
pilote	
station pilote	721-19-10
piste	
piste	721-12-32
pixel	
pixel	721-14-10
plage	
plage d'orientation	721-11-54
plat	
émetteur de télécopie à plat	721-13-05
pluralité	
pluralité des codes de signaux de sélection	721-17-28
point	
fréquence de points	721-14-15
liaison point à point	721-16-26
point (en code Morse)	721-09-28
pointage	
pointage de RQ	721-08-40
pont	
duplex à pont	721-04-18
polynomial	
code polynomial	721-08-31
porteur	
transmission par courant porteur	721-06-01
positif	
accusé de réception positif	721-10-29
translation d'exploration positive	721-14-37
poste	
poste partagé	721-18-35
poste principal d'un réseau privé	721-16-10
poste public télex	721-18-09
postsignal	
postsignal	721-17-60
précorrection	
précorrection	721-08-43
préfixe	
préfixe d'accès à grande distance	721-17-29
préfixe d'accès à l'intercontinental	721-17-31
préfixe d'accès à l'international	721-17-30
présentation	
commande de présentation de page	721-10-31

présélection	
temps de présélection	721-17-71
présignal	
présignal	721-17-59
prêt	
non prêt	721-17-47
prêt	721-17-46
signal prêt pour la transmission de données	721-17-48
primaire	
station primaire	721-19-15
principal	
poste principal d'un réseau privé	721-16-10
prioritaire	
abonné prioritaire en demandé	721-18-16
priorité	
priorité absolue	721-18-15
priorité des messages	721-18-50
priorité relative	721-18-14
priorité sur le fonctionnement en local	721-18-17
prise	
double prise (sur circuit mixte)	721-17-82
prise directe	721-18-18
privé	
réseau privé fermé	721-16-11
réseau privé (en télégraphie et transmission de données)	721-16-09
procédé	
procédé Verdan	721-08-54
procédure	
procédure de commande d'appel	721-17-51
procédure de liaison	721-19-01
procédure de redressement	721-08-33
procédure de reprise	721-08-33
programme	
commande par programme enregistré	721-17-75
propre	
distorsion propre (d'une voie de transmission) ..	721-07-11
protection	
code de protection contre les erreurs	721-08-26
protection contre les erreurs	721-08-14
public	
poste public télex	721-18-09
réseau public pour données	721-16-18
réseau télégraphique public	721-16-01
service télégraphique public	721-01-14

Q

quadrature	
modulation par quadrature de phase	721-06-10
quadruplex	
télégraphie quadruplex	721-11-25
qualité	
détection de qualité (d'un signal)	721-08-55
quantification	
quantification (d'une grandeur)	721-02-05
quartet	
quartet	721-02-14
qui	
signal « qui est là »	721-10-20
quintet	
quintet	721-02-15

R

raccordement	
ligne terminale de raccordement	721-16-04
mode de raccordement (en télex)	721-17-83
radiotélégramme	
radiotélégramme	721-18-04
radiotélégraphie	
radiotélégraphie Van Duuren	721-11-30
radiotélex	
communication radiotélex	721-18-06

rafale			
transmission par rafales	721-19-02		
rapidité			
conversion de rapidité	721-03-28		
indépendance du code et de la rapidité	721-16-30		
rapidité de modulation	721-03-26		
rapidité de transfert	721-03-29		
durée théorique d'un intervalle significatif	721-02-31		
rappel			
attente sur occupation avec rappel	721-18-42		
rappel du réseau	721-18-54		
rapport			
code à rapport constant	721-08-29		
rapport de format	721-14-09		
rapport de reproduction	721-14-36		
rattachement			
commutateur de rattachement	721-17-04		
ligne de rattachement	721-16-03		
réacheminement			
adresse de réacheminement	721-18-48		
réacheminement	721-17-41		
récepteur			
marge d'un récepteur synchrone	721-07-29		
récepteur de télécopie à cylindre	721-13-06		
récepteur de télécopie à déroulement continu	721-13-07		
récepteur-perforateur	721-12-28		
récepteur-perforateur imprimeur	721-12-29		
récepteur traducteur imprimeur	721-12-24		
réception			
accusé de réception négatif	721-10-30		
accusé de réception positif	721-10-29		
voie de réception	721-11-10		
recouvrement			
recouvrement	721-15-08		
répondant			
code répondant	721-08-23		
redressement			
procédure de redressement	721-08-33		
réémetteur			
réémetteur (télégraphique)	721-12-37		
réémetteur à bande perforée	721-12-38		
réémetteur à bande perforée (à lecture complète)	721-12-39		
réémetteur FRXD	721-12-39		
référence			
communication fictive de référence	721-11-14		
modulation à référence fixe	721-06-04		
refus			
signal de refus d'appel	721-17-80		
régénérateur			
régénérateur (télégraphique)	721-11-12		
translation régénératrice	721-11-12		
registre			
registre à décalage	721-12-57		
regroupement			
regroupement de données	721-18-64		
relais			
relais télégraphique	721-12-50		
relais vibreur télégraphique	721-12-51		
relation			
relation de phase	721-11-49		
remise			
confirmation de remise	721-18-62		
remise différée	721-18-49		
renvoi			
renvoi d'appel	721-18-44		
répétition			
correction d'erreurs par détection et répétition	721-08-21		
correction d'erreurs par retour et répétition	721-08-22		
cycle de répétition	721-08-36		
cycle de répétition contrôlé	721-08-42		
détection d'erreurs sans répétition	721-08-17		
signal de répétition	721-08-35		
réponse			
cycle de réponse	721-08-38		
réponse (en communication de données)	721-19-05		
réponse automatique	721-18-27		
réponse manuelle	721-18-28		
réponse par message enregistré	721-18-40		
repos			
condition de repos intercalaire entre les caractères	721-11-57		
état de repos (d'un circuit)	721-11-56		
état de repos intercalaire entre les caractères	721-11-57		
repos (en code Morse)	721-09-27		
reprise			
procédure de reprise	721-08-33		
reprise de numérotation	721-17-26		
temps de reprise du verrouillage de trame	721-06-24		
reproduction			
rapport de reproduction	721-14-36		
réseau			
accès au réseau télégraphique public	721-18-07		
interconnexion de réseaux	721-16-12		
phase de commande du réseau	721-19-28		
rappel du réseau	721-18-54		
réseau de données	721-16-13		
réseau gentex	721-16-02		
réseau privé (en télégraphie et transmission de données)	721-16-09		
réseau privé fermé	721-16-11		
réseau public pour données	721-16-18		
réseau synchrone de données	721-16-14		
réseau télégraphique public	721-16-01		
résiduel			
taux d'erreurs résiduelles	721-08-56		
restitution			
(sématisme à la) restitution	721-09-15		
restreint			
conférence restreinte	721-18-58		
service restreint	721-18-13		
retard			
degré de distorsion parallèle anisochrone en retard	721-07-21		
retour			
contrôle par retour	721-08-18		
correction d'erreurs par retour et répétition	721-08-22		
retour arrière	721-10-34		
retour chariot	721-10-09		
voie de retour	721-11-07		
retransmetteur			
retransmetteur (terme déconseillé)	721-12-37		
retransmetteur à bande perforée (terme déconseillé)	721-12-38		
retransmission			
commutation avec retransmission par bande perforée	721-17-17		
enregistrement et retransmission	721-18-46		
retransmission automatique	721-11-35		
RON			
RON (abréviation en télégraphie)	721-11-10		
roulement			
roulement	721-10-46		
RQ			
contrôle de RQ	721-08-41		
cycle RQ	721-08-37		
pointage de RQ	721-08-40		
S			
secours			
acheminement de secours	721-17-40		
circuit de secours (pour la télégraphie harmonique)	721-11-15		
secret			
secret des communications	721-18-63		
secteur			
secteur (de multiplex)	721-11-55		
secteur de trame	721-06-22		
secteur mort	721-14-23		
sécurité			
sécurité des informations	721-08-57		

sélection			
pluralité des codes de signaux de sélection	721-17-28	signal de catégorie	721-17-58
sélection (en réception télégraphique)	721-10-05	signal de commutation	721-17-42
sélection directe à l'arrivée	721-18-19	signal de commutation télex-données	721-10-47
sélection directe à l'arrivée avec numérotation en deux temps	721-18-21	signal (de commutation) vers l'arrière	721-17-44
sélection directe à l'arrivée avec numérotation intégrée	721-18-20	signal (de commutation) vers l'avant	721-17-43
séquence de sélection	721-17-54	(signal de) confirmation d'appel	721-17-52
signal de fin de sélection	721-17-61	signal de confirmation de libération	721-17-66
temps de sélection	721-17-73	signal de connexion	721-17-64
sémaphore		signal de correction (de synchronisme)	721-11-47
signalisation par canal sémaphore	721-17-76	signal de début de bloc	721-03-12
sématème		signal de début d'en-tête	721-10-23
sématème (à l'émission)	721-09-14	signal de début de texte	721-10-24
sématème (à la réception)	721-09-15	signal « qui est là »	721-10-20
(sématème à la) restitution	721-09-15	(signal de) demande de service complémentaire	721-10-49
sématème isochrone	721-09-16	(signal de) demande de transfert des données	721-10-50
semi		signal de départ	721-03-15
semi-duplex (déconseillé dans ce sens)	721-04-15	signal de données	721-09-04
sens		signal de fin de bloc	721-03-13
à double sens	721-04-24	signal de fin de sélection	721-17-61
à sens unique	721-04-23	signal de fin de support	721-10-41
séparateur		signal de fin de texte	721-10-25
séparateur d'information	721-10-45	signal de fin de transmission	721-10-26
septet		signal de fonction	721-10-02
septet	721-02-17	signal de libération	721-17-65
séquence		signal de mise en phase	721-14-17
séquence de sélection	721-17-54	signal de refus d'appel	721-17-80
série		signal de répétition	721-08-35
série des chiffres	721-10-14	signal de service	721-17-67
série des lettres	721-10-11	signal (temporel) discret	721-02-01
transmission caractère-série	721-11-29	signal (discret) incorrect	721-07-04
transmission multiplet-série	721-11-20	signal (discret) parfait	721-07-01
transmission série	721-11-16	signal multiplex	721-04-10
service		signal numérique	721-02-02
(signal de) demande de service complémentaire	721-10-49	signal prêt pour la transmission de données	721-17-48
élément numérique de service	721-08-45	signal télégraphique	721-09-03
service complémentaire	721-18-25	signal (de commutation) vers l'arrière	721-17-44
service de datagramme	721-19-23	signal (de commutation) vers l'avant	721-17-43
service des abonnés absents (en télégraphie et transmission de données)	721-18-43	signal de données	721-09-04
service des télégrammes	721-01-14	signalisation	
service restreint	721-18-13	conditions de signalisation sur la voie de données	721-17-49
(service) supertélex	721-01-16	états de signalisation sur la voie de données	721-17-49
service télégraphique	721-01-13	signalisation par canal sémaphore	721-17-76
service télégraphique public	721-01-14	signalisation sur voie commune	721-17-76
(service) télételex	721-01-17	signalisation voie par voie	721-17-77
(service) télex	721-01-15	significatif	
(services de) télématique	721-01-05	durée théorique d'un intervalle significatif	721-02-31
signal de service	721-17-67	état significatif	721-02-22
sextet		instant significatif	721-02-29
sextet	721-02-16	instants significatifs cohérents	721-11-18
signal		intervalle significatif	721-02-30
convertisseur de signaux radiotélégraphiques	721-12-56	simple	
correction sans signaux spéciaux	721-11-48	erreur simple	721-08-06
détecteur de signaux (radiotélégraphiques)	721-12-56	transmission par simple courant	721-05-02
élément de signal	721-02-06	simplex	
signal analogique	721-02-03	simplex	721-04-15
signal arithmique	721-03-03	simplex (terme déconseillé dans ce sens)	721-04-21
signal avertisseur	721-10-40	simulateur	
signal composite équilibré	721-11-40	simulateur d'émetteur d'indicatif	721-12-42
signal composite (isochrone)	721-11-39	simultané	
(signal d') acceptation d'appel	721-17-53	bilatéral simultané	721-04-16
signal d'appel	721-17-50	siphon	
signal d'arrêt	721-03-17	enregistreur à siphon	721-12-47
signal d'espace	721-10-17	sounder	
signal d'identification	721-10-21	sounder	721-12-45
signal d'occupation	721-17-68	source	
signal d'inversion-chiffres	721-10-16	source de données	721-12-08
signal d'inversion-lettres	721-10-13	sous	
signal d'invitation à numéroter	721-17-57	jonction de sous-centre	721-17-11
signal d'oblitération	721-10-19	sous-centre	721-17-08
signal d'occupation	721-17-68	sous-trame	721-06-22
signal de bloc	721-03-14	sous-voie	721-11-51
signal de caractère	721-03-10	(état de) sous-voie en phase	721-11-52
		spécialisé	
		liaison spécialisée (en télégraphie et transmission de données)	721-16-05
		spécialisé (terme déconseillé dans ce sens)	721-04-23

terminal spécialisé en arrivée	721-18-11	taux de distorsion arythmique globale	721-07-08
terminal spécialisé en départ	721-18-10	taux de distorsion individuelle	721-07-05
spécification		taux de distorsion isochrone	721-07-06
spécification d'interface	721-12-12	taxe	
spécification de jonction	721-12-12	indication de taxe	721-18-33
spot		décompte de taxes de communications	721-18-34
spot analyseur	721-14-03	teinte	
spot synthétiseur	721-14-04	diaphragme des teintes	721-14-48
station		échelle des teintes	721-14-50
station asservie	721-19-13	gamme des teintes	721-14-50
station de commande	721-19-10	image en demi-teinte	721-14-49
station de données	721-12-07	inversion partielle des teintes	721-15-11
station en veille	721-19-14	téléautographie	
station maîtresse	721-19-12	téléautographie	721-01-08
station mixte (dans un réseau de données)	721-19-17	télécopie	
station pilote	721-19-10	télécopie	721-01-09
station primaire	721-19-15	télécopie bivalente	721-01-10
station secondaire	721-19-16	télécopie contrastée	721-01-10
station subordonnée	721-19-11	télécopie nuancée	721-01-11
station tributaire	721-19-11	télégramme télécopié	721-18-02
statistique		télécopieur	
statistiques sur demande	721-18-39	télécopieur, Groupe 1	721-13-01
subordonné		télécopieur, Groupe 2	721-13-02
station subordonnée	721-19-11	télécopieur, Groupe 3	721-13-03
substitution		télédistorsion	
caractère de substitution	721-10-37	télédistorsion	721-07-18
superfantôme		téléécriture	
circuit superfantôme	721-05-09	téléécriture	721-01-08
supertélex		appareil de téléécriture	721-13-08
(service) supertélex	721-01-16	téléfax	
suppression		téléfax	721-13-09
translation de suppression de terre	721-05-10	télégramme	
supra		service des télégrammes	721-01-14
transmission supra-acoustique	721-06-13	télégramme	721-18-01
transmission supra-téléphonique	721-06-13	télégramme facsimilé (terme désuet)	721-18-02
synchrone		télégramme télécopié	721-18-02
marge d'un récepteur synchrone	721-07-29	télégraphie	
réseau synchrone de données	721-16-14	télégraphie	721-01-06
synchrone	721-03-04	télégraphie à déplacement de fréquence	721-11-31
télégraphie synchrone	721-09-17	télégraphie à enregistrement de signaux	721-11-33
transmission de données synchrone	721-09-18	télégraphie à impression	721-11-36
transmission synchrone	721-03-05	télégraphie à mosaïque	721-11-37
synchronisation		télégraphie alphabétique	721-01-07
commande de synchronisation	721-10-22	télégraphie arythmique	721-09-19
élément de synchronisation	721-11-45	télégraphie arythmique cadencée	721-09-21
synchronisation (en télécopie)	721-14-20	télégraphie automatique Morse	721-09-24
synchronisation élémentaire	721-11-44	télégraphie Baudot	721-11-29
synchronisme		télégraphie duplex à quatre fréquences	721-11-32
correction de synchronisme	721-11-46	télégraphie facsimilé (terme désuet)	721-01-09
degré de distorsion arythmique au synchronisme	721-07-09	télégraphie harmonique	721-11-22
marge au synchronisme (d'un appareil arythmique)	721-07-28	télégraphie Hell	721-11-38
synchronisme élémentaire	721-11-43	télégraphie Morse	721-09-23
synthèse		télégraphie multiplex à caractères entrelacés	721-11-27
synthèse (d'image)	721-14-02	télégraphie multiplex à moments entrelacés	721-11-28
synthétiseur		télégraphie par décomposition des signaux	721-11-37
spot synthétiseur	721-14-04	télégraphie quadruplex	721-11-25
système		télégraphie sans traduction automatique	721-11-33
système Wheatstone (de transmission automatique)	721-09-24	télégraphie synchrone	721-09-17
T			
tabulation		télégraphique	
tabulation horizontale	721-10-32	alphabet (télégraphique)	721-09-07
tabulation verticale	721-10-33	alphabet télégraphique international N° 1	721-09-09
tache		alphabet télégraphique international N° 2	721-09-10
tache d'exploration (à l'émission)	721-14-03	alphabet télégraphique international N° 3	721-09-11
tache d'exploration (à la réception)	721-14-04	alphabet télégraphique international N° 4	721-09-12
taux		circuit télégraphique	721-11-04
taux d'erreurs résiduelles	721-08-56	code télégraphique	721-09-05
taux d'erreurs sur les blocs	721-08-13	démodulateur télégraphique	721-12-54
taux d'erreurs sur les caractères	721-08-12	discriminateur télégraphique	721-12-55
taux d'erreurs sur les éléments numériques	721-08-11	distorsion télégraphique	721-07-03
taux de distorsion arythmique	721-07-07	émetteur (télégraphique)	721-12-33
		modulateur télégraphique	721-12-53
		multiplex télégraphique	721-11-26
		réémetteur (télégraphique)	721-12-37
		régénérateur (télégraphique)	721-11-12
		relais télégraphique	721-12-50
		réseau télégraphique public	721-16-01

service télégraphique	721-01-13	traducteur	
signal télégraphique	721-09-03	récepteur traducteur imprimeur	721-12-24
terminal (télégraphique)	721-12-02	traduction	
translation télégraphique	721-11-11	traduction sans traduction automatique	721-11-33
voie télégraphique	721-11-01	traduction (en télégraphie et transmission de données)	721-10-04
téléimprimeur		trainage	
téléimprimeur	721-12-15	trainage	721-15-02
téléimprimeur à (impression sur) bande	721-12-17	trait	
téléimprimeur à (impression sur) page	721-12-16	trait (en code Morse)	721-09-29
téléinformatique		traitement	
téléinformatique	721-01-01	équipement terminal de traitement de données ..	721-12-03
télématique		traitement d'erreurs	721-08-14
(services de) télématique	721-01-05	trame	
téléphonique		secteur de trame	721-06-22
circuit de type téléphonique	721-04-02	sous-trame	721-06-22
transmission infra-téléphonique	721-05-05	temps de reprise du verrouillage de trame	721-06-24
transmission supra-téléphonique	721-06-13	trame	721-06-21
voie de type téléphonique	721-04-01	trame temporelle	721-16-16
téléscripteur		trame temporelle cyclique	721-16-17
téléscripteur	721-12-13	trame temporelle périodique	721-16-17
télétex		verrouillage de trame	721-06-23
(service) télétex	721-01-17	transcodage	
télétraitement		transcodage	721-02-21
télétraitement	721-01-01	transcodeur	
télétype		transcodeur	721-12-52
télétype (marque de fabrique, terme à proscrire) ..	721-12-15	transfert	
télex		cadence brute de transfert	721-03-29
(service) télex	721-01-15	cadence utile de transfert	721-03-31
télex rapide	721-01-16	(signal de) demande de transfert de données	721-10-50
temporel		intervention pour transfert d'abonné	721-18-45
distorsion temporelle	721-07-03	phase de transfert de données	721-19-27
multiplexage temporel	721-04-11	rapidité de transfert	721-03-29
signal (temporel) discret	721-02-01	rapidité utile de transfert	721-03-31
trame temporelle	721-16-16	temps de transfert	721-19-29
trame temporelle cyclique	721-16-17	transition	
trame temporelle périodique	721-16-17	transition	721-02-28
transmission multiplex temporelle	721-06-02	translation	
temps		translation convertisseuse de modulation	721-11-13
base de temps	721-16-15	translation Desieter	721-05-10
facteur d'efficacité dans le temps (d'une transmis- sion avec correction d'erreurs par répétition) ..	721-08-34	translation d'exploration négative	721-14-38
temps d'établissement d'une communication	721-17-70	translation d'exploration positive	721-14-37
temps de libération	721-17-78	translation de suppression de terre	721-05-10
temps de numérotation	721-17-72	translation régénératrice	721-11-12
temps de présélection	721-17-71	translation télégraphique	721-11-11
temps de reprise de verrouillage de trame	721-06-24	transmetteur	
temps de sélection	721-17-73	transmetteur (terme déconseillé)	721-12-33
temps de transfert	721-19-29	transmetteur automatique (terme déconseillé)	721-12-35
temps perdu	721-14-24	transmission	
tentative		commande de transmission	721-10-27
(tentative d') appel (en communication de don- nées)	721-19-03	signal de fin de transmission	721-10-26
terminaison		signal prêt pour la transmission de données	721-17-48
équipement de terminaison de circuit de données ..	721-12-05	transmission anisochrone	721-03-06
terminaison (de circuit de données)	721-12-05	transmission arythmique	721-03-07
terminal		transmission caractère-série	721-11-19
appareil terminal sur le réseau	721-12-06	transmission de données	721-01-04
équipement terminal de traitement de données ..	721-12-03	transmission de données (terme déconseillé dans ce sens)	721-01-03
ligne terminale de raccordement	721-16-04	transmission de données arythmique	721-09-20
terminal (de données)	721-12-03	transmission de données arythmique cadencée ..	721-09-22
terminal (télégraphique)	721-12-02	transmission de données synchrone	721-09-18
terminal en mode paquet	721-12-04	transmission infra-acoustique (déconseillé dans ce sens)	721-05-05
terminal spécialisé en arrivée	721-18-11	transmission infra-téléphonique	721-05-05
terminal spécialisé en départ	721-18-10	transmission inter-bandes	721-06-14
terre		transmission intrabande	721-06-15
translation de suppression de terre	721-05-10	transmission multiplet-série	721-11-20
tétravalent		transmission multiplex temporelle	721-06-02
modulation tétravalente de phase	721-06-10	transmission numérique (d'un signal discret)	721-03-08
tétravalent	721-02-26	transmission par courant continu	721-05-01
théorique		transmission par courant porteur	721-06-01
durée théorique d'un intervalle significatif	721-02-31	transmission par double courant	721-05-03
marge théorique	721-07-26	transmission par rafales	721-19-02
TOR		transmission par simple courant	721-05-02
TOR (abréviation)	721-11-30	transmission par tout ou rien	721-05-04
tout ou rien		transmission parallèle	721-11-17
transmission par tout ou rien	721-05-04		

transmission série	721-11-16
transmission supra-acoustique	721-06-13
transmission supra-téléphonique	721-06-13
transmission synchrone	721-03-05
voie de transmission de données	721-11-02
transparence	
transparence (en télégraphie ou transmission de données)	721-16-30
transversal	
broutage transversal	721-15-06
définition transversale (d'un émetteur de télécopie)	721-14-12
définition transversale (d'un récepteur de télécopie)	721-14-14
travail	
travail (en code Morse)	721-09-26
tributaire	
station tributaire	721-19-11
triple	
erreur triple	721-08-08
triplet	721-02-13
trivalent	
trivalent	721-02-25
TRON	
TRON (abréviation en télégraphie)	721-11-09

U

unidirectionnel	
unidirectionnel	721-04-21
unilatéral	
unilatéral	721-04-21
unique	
à sens unique	721-04-23
unitaire	
élément unitaire	721-02-33
intervalle unitaire	721-02-32
univocal	
(équipement) univocal	721-06-16
usager	
catégorie d'usager	721-18-08
groupe (d'usagers) partiellement fermé	721-18-23
groupe fermé d'usagers	721-18-22
utile	
cadence utile de transfert	721-03-31
longueur utile de ligne	721-14-31
rapidité utile de transfert	721-03-31

V

valence	
valence	721-02-23

Van Duuren	
code Van Duuren	721-08-30
radiotélégraphie Van Duuren	721-11-30
veille	
station en veille	721-19-14
Verdan	
procédé Verdan	721-08-54
verrouillage	
code de verrouillage	721-18-24
verrouillage de trame	721-06-23
temps de reprise du verrouillage de trame	721-06-24
verrouillé	
enveloppes verrouillées en permanence	721-19-26
vertical	
tabulation verticale	721-10-33
vibrateur	
relais vibrateur télégraphique	721-12-51
virtuel	
circuit virtuel	721-16-27
circuit virtuel permanent	721-16-28
communication virtuelle	721-16-29
vitesse	
vitesse d'exploration	721-14-30
voie	
signalisation sur voie commune	721-17-76
signalisation voie par voie	721-17-77
sous-voie	721-11-51
voie à large bande	721-04-03
voie d'aller	721-11-06
voie d'émission	721-11-09
voie d'état	721-11-08
voie de réception	721-11-10
voie de retour	721-11-07
voie de transmission de données	721-11-02
voie de type téléphonique	721-04-01
voie télégraphique	721-11-01
voie télégraphique complète	721-11-03

W

Wheatstone	
système Wheatstone (de transmission automatique)	721-09-24

Z

état Z	721-03-20
moment Z	721-03-25

INDEX

- 2
2-bit byte (USA) 721-02-12
- 3
3-bit byte (USA) 721-02-13
- 4
4-bit byte (USA) 721-02-14
- 5
5-bit byte (USA) 721-02-15
- 6
6-bit byte (USA) 721-02-16
- 7
7-bit byte (USA) 721-02-17
ISO 7 bits code 721-09-13
- 8
8-bit byte 721-02-18
- A
- a
a condition 721-03-19
a element 721-03-24
- absent
absent subscriber service (in telegraphy and data communication) 721-18-43
- absolute
absolute priority 721-18-15
- accentuated
accentuated contrast 721-14-45
- accepted
call accepted (signal) 721-17-53
call not accepted signal 721-17-80
- access
access barred 721-18-12
access to the public telegram network 721-18-07
prefix giving access to the intercontinental telex network 721-17-31
prefix giving access to the international telex network 721-17-30
prefix giving access to the long-distance telex network 721-17-29
- account
accounts for shared terminal 721-18-36
statement of call account 721-18-34
- acknowledge
acknowledge 721-10-29
negative acknowledge 721-10-30
- acoustic
acoustic coupler, (for data transmission) 721-12-59
acoustic coupling, (to telephone line) 721-12-58
- actual
actual transfer rate 721-03-29
- adaptative
adaptative channel allocation 721-19-32
adaptative routing 721-19-19
- address
address (in circuit switching) 721-17-55
address (in information processing) 721-17-56
changed address interception 721-18-45
redirection address 721-18-48
short address 721-17-24
- aggregate
aggregate (isochronous) signal 721-11-39
balanced aggregate signal 721-11-40
multiplex aggregate bit rate 721-11-41
- alignment
frame alignment 721-06-23
frame alignment recovery time 721-06-24
- aligner
aligner 721-19-24
- allocation
adaptative channel allocation 721-19-32
- alphabet
(telegraph) alphabet 721-09-07
International Alphabet No. 5 721-09-13
International Telegraph Alphabet No. 1 721-09-09
International Telegraph Alphabet No. 2 721-09-10
International Telegraph Alphabet No. 3 721-09-11
International Telegraph Alphabet No. 4 721-09-12
n-unit code alphabet 721-09-08
- alphabetic
alphabetic telegraphy 721-01-07
- alphanumeric
alphanumeric keyboard 721-12-18
- alternative
alternative selection signal 721-17-28
alternative traffic routing 721-17-38
- amplitude
amplitude shift keying 721-06-05
amplitude shift modulation 721-06-05
- analogue
analogue error detection 721-08-55
analogue signal 721-02-03
- anisochronous
anisochronous 721-03-02
anisochronous transmission 721-03-06
degree of early anisochronous parallel distortion 721-07-20
degree of late anisochronous parallel distortion 721-07-21
- answer-back
answer-back code 721-10-21
answer-back unit 721-12-41
answer-back unit simulator 721-12-42
- answering
answering (in data communication) 721-19-05
automatic answering 721-18-27
manual answering 721-18-28
- aperture
aperture (of a facsimile receiver) 721-14-22
aperture (of a facsimile transmitter) 721-14-21
aperture distortion 721-05-01
tone control aperture 721-14-48
- ARQ
ARQ (abbreviation) 721-08-21
- aspect
aspect ratio 721-14-09
- assembly
packet assembly 721-19-20
- audio
super-audio transmission 721-06-13
- automatic
automatic answering 721-18-27
automatic calling 721-18-26
automatic collating 721-08-18
automatic date and time indication 721-18-31
automatic identification 721-18-29
automatic numbering transmitter 721-12-36
automatic repetition Verdan system 721-08-54
automatic retransmission 721-11-35
automatic transmitter 721-12-37
automatic sequential connection 721-18-61
automatic transmitter 721-12-35
automatic transmitter with controlled tape-feed mechanism 721-12-40

fully automatic reperforator transmitter distributor (USA)	721-12-39
Wheatstone automatic system	721-09-24
B	
backspace	
backspace	721-10-34
backward	
backward channel	721-11-07
balanced	
balanced aggregate signal	721-11-40
bar	
chopper bar	721-14-26
writing bar	721-14-26
barred	
access barred	721-18-12
barred signal	721-17-69
base	
time base	721-16-15
baud	
baud	721-03-27
Baudot	
Baudot telegraphy	721-11-29
Bd	
Bd (symbol)	721-03-27
bias	
bias distortion	721-07-12
degree of bias distortion	721-07-13
bidirectional	
bidirectional	721-04-22
binary	
binary digit	721-02-08
binary figure	721-02-09
binary rate	721-03-30
erroneous binary digit	721-08-03
bisector	
bisector	721-06-18
BIT	
BIT (abbreviation)	721-02-08
bit-interleaved telegraphy	721-11-28
check bit	721-08-46
information bit	721-08-44
multiplex aggregate bit rate	721-11-41
synchronization bit	721-11-45
black	
black and white facsimile	721-01-10
noisy blacks	721-15-07
nominal black	721-14-43
phasing on black	721-14-19
picture black	721-14-46
block	
block	721-03-11
block check	721-08-15
.....	721-08-48
block error ratio	721-08-13
block signal	721-03-14
end-of-block signal	721-03-13
erroneous block	721-08-05
start-of-block signal	721-03-12
booked	
booked call	721-18-53
booth	
public telex booth	721-18-09
both	
both way	721-04-24
BQ	
BQ cycle	721-08-38
branch	
branch (of a data network)	721-16-20
bridge	
bridge duplex	721-04-18
broadcast	
broadcast call	721-18-57
broadcast conference call	721-18-59

bureaufax	
bureaufax	721-13-11
burst	
burst isochronous	721-11-24
burst transmission	721-19-02
error burst	721-08-09
error burst length	721-08-10
busy	
busy signal	721-17-68
byte	
2-bit byte (USA)	721-02-12
3-bit byte (USA)	721-02-13
4-bit byte (USA)	721-02-14
5-bit byte (USA)	721-02-15
6-bit byte (USA)	721-02-16
7-bit byte (USA)	721-02-17
8-bit byte	721-02-18
byte	721-02-18
byte-serial transmission	721-11-20
n-bit byte	721-02-11
.....	721-02-19

C

call	
booked call	721-18-53
broadcast call	721-18-57
broadcast conference call	721-18-59
(telex) call	721-17-03
call-accepted (signal)	721-17-53
call clearing delay	721-17-78
call-confirmation (signal)	721-17-52
call-connected signal	721-17-64
call control character	721-10-48
call control procedure	721-17-51
call not accepted signal	721-17-80
call redirection	721-18-44
call set-up time	721-17-70
call-sign	721-10-21
call without selection signals	721-17-25
conference call	721-18-56
direct call	721-17-25
effective duration of a call	721-17-74
follow-on-call	721-17-26
group call (in a maritime mobile service)	721-18-60
lost call	721-17-81
multi-address call	721-18-55
radiotelex call	721-18-06
restricted conference call	721-18-58
retrieval of stored call contents	721-18-38
statement of call account	721-18-34
storage of call content	721-18-37
unsuccessful call	721-17-79
virtual call	721-16-29
called	
priority for called subscriber	721-18-16
calling	
automatic calling	721-18-26
calling (in data communication)	721-19-03
calling signal	721-17-50
manual calling (in data communication)	721-19-04
camp-on	
camp-on	721-18-41
camp-on with recall	721-18-42
cancellation	
cancellation control	721-10-36
carriage	
carriage return	721-10-09
carrier	
carrier transmission	721-06-01
case	
case shift	721-10-10
figures case	721-10-14
letters case	721-10-11

centre			
centre holes	721-12-30		
sub-centre	721-17-08		
chadless			
chadless perforation	721-12-31		
changed			
changed address interception	721-18-45		
change-over			
change-over	721-02-27		
channel			
adaptive channel allocation	721-19-32		
backward channel	721-11-07		
(frequency) channel	721-04-25		
channel associated signalling	721-17-77		
common channel signalling	721-17-76		
complete telegraph channel	721-10-03		
data channel	721-11-02		
data channel signalling conditions	721-17-49		
forward channel	721-11-06		
multi-channel	721-11-21		
receive channel	721-11-10		
return channel	721-11-07		
status channel	721-11-08		
sub-channel	721-11-51		
telegraph channel	721-11-01		
telephone-type channel	721-04-01		
transmit channel	721-11-09		
wideband channel	721-04-03		
character			
call control character	721-10-48		
character	721-03-09		
character check	721-08-47		
character cycle	721-11-42		
character error ratio	721-08-12		
character in phase	721-11-50		
character interleaved telegraphy	721-11-27		
character-serial transmission	721-11-19		
character signal	721-03-10		
character switching	721-17-18		
character telegraphy	721-01-07		
control character	721-10-03		
erroneous character	721-08-04		
inter-character rest condition	721-11-57		
null character	721-10-38		
stuffing character	721-10-39		
substitute character	721-10-37		
characteristic			
characteristic distortion	721-07-14		
charge			
indication of charge	721-18-33		
check			
block check	721-08-15		
character check	721-08-47		
check bit	721-08-46		
check digit	721-08-49		
event parity check	721-08-50		
odd parity check	721-08-51		
checking			
loop checking	721-08-18		
choice			
first choice set of circuits	721-17-39		
chopper			
chopper bar	721-14-26		
circuit			
circuit switched connection	721-16-24		
circuit switching	721-17-14		
circuit switching exchange	721-17-19		
data circuit	721-11-05		
data circuit terminating equipment	721-12-05		
dedicated circuit (in telegraphy and data transmission)	721-16-05		
double phantom circuit	721-05-09		
earth-return double phantom circuit	721-05-08		
earth-return phantom circuit	721-05-07		
fall back circuit	721-11-15		
free circuit condition	721-17-45		
idle circuit condition	721-11-56		
intercontinental circuit	721-16-07		
international circuit	721-16-06		
leased circuit (in telegraphy and data transmission)	721-16-05		
nominated reserved circuit	721-11-15		
permanent virtual circuit	721-16-28		
phantom circuit	721-05-06		
set of circuits	721-16-08		
telegraph circuit	721-11-04		
telegraph junction circuit	721-17-11		
telegraph trunk circuit	721-17-10		
telephone-type circuit	721-04-02		
virtual circuit	721-16-27		
class			
(user) class of service signal	721-17-58		
user class of service	721-18-08		
clearing			
call clearing delay	721-17-78		
clearing signal	721-17-65		
confirmation of clearing signal	721-17-66		
closed			
closed private network	721-16-11		
closed user group	721-18-22		
partially closed user group	721-18-23		
code			
answer-back code	721-10-21		
code	721-02-20		
code combination	721-03-23		
code conversion	721-02-21		
code converter	721-12-52		
code independent	721-16-31		
code representation	721-03-23		
code reversion	721-10-44		
code shift	721-10-43		
code value	721-03-23		
constant ratio code	721-08-29		
cyclic code	721-08-31		
data code	721-09-06		
destination code	721-17-32		
equal length code	721-03-21		
error correcting code	721-08-28		
error detecting code	721-08-27		
error protection code	721-08-26		
interlock code	721-18-24		
ISO 7 bits code	721-09-13		
Morse code	721-09-25		
n-unit code	721-03-22		
n-unit code alphabet	721-09-08		
parity code	721-08-52		
redundant code	721-08-23		
short code selection	721-17-23		
telegraph code	721-09-05		
Van Duuren code	721-08-30		
code word			
code word	721-08-24		
coherent			
coherent modulation	721-06-12		
coherent significant instants	721-11-18		
collating			
automatic collating	721-08-18		
collection			
data collection	721-18-64		
collision			
head on collision	721-17-82		
combination			
code combination	721-03-23		
combined			
combined station	721-19-17		
common			
common channel signalling	721-17-76		
communication			
data communication	721-01-03		
compensation			
luminance compensation	721-14-42		

complete			
(complete) connection	721-17-02	conventional degree of distortion	721-07-17
complete telegraph channel	721-11-03	conversation	
composite		telex conversation mode	721-18-05
composite transmission (deprecated)	721-05-05	conversion	
compression		code conversion	721-02-21
compression of the luminance range	721-14-40	speed conversion	721-03-28
concentrator		converter	
data concentrator	721-17-85	code converter	721-12-52
line concentrator	721-17-09	modulation converter	721-11-13
speed converter concentrator	721-17-84	radiotelegraph converter	721-12-56
condition		speed converter concentrator	721-17-84
a condition	721-03-19	cooperation	
data channel signalling conditions	721-17-49	factor of cooperation	721-14-33
four conditions	721-02-26	index of cooperation	721-14-34
free circuit condition	721-17-45	correcting	
idle circuit condition	721-11-56	error correcting code	721-08-28
inter-character rest condition	721-11-57	correction	
mark condition (in Morse code)	721-09-26	correction from signals	721-11-48
number of significant conditions	721-02-23	correction signal	721-11-47
significant condition	721-02-22	error correction	721-08-20
space condition (in Morse code)	721-09-27	error correction by information feedback and repetition	721-08-22
three conditions	721-02-25	pre-correction	721-08-43
two conditions	721-02-24	selection error correction	721-17-27
Z condition	721-03-20	synchronous correction	721-11-46
conference		coupled	
broadcast conference call	721-18-59	coupled reperforator and tape reader	721-12-39
conference call	721-18-56	coupler	
restricted conference call	721-18-58	acoustic coupler (for data transmission)	721-12-59
confirmation		coupling	
call-confirmation (signal)	721-17-52	acoustic coupling (to telephone line)	721-12-58
confirmation of clearing signal	721-17-66	current	
delivery confirmation	721-18-62	direct current transmission	721-05-01
connect		double current transmission	721-05-03
connect when free	721-18-41	single current transmission	721-05-02
connected		cycle	
call-connected signal	721-17-64	BQ cycle	721-08-38
connection		character cycle	721-11-42
automatic sequential connection	721-18-61	non-print cycle	721-08-39
circuit switched connection	721-16-24	repetition cycle	721-08-36
connection	721-17-01	request cycle	721-08-37
	721-17-02	response cycle	721-08-38
hypothetical reference connection (in telegraphy)	721-11-14	RQ cycle	721-08-37
multipoint connection	721-16-25	testing repetition cycle	721-08-42
point-to-point connection	721-16-26	cyclic	
terminal connection method (in telex)	721-17-83	cyclic code	721-08-31
constant		cyclic distortion	721-07-16
constant ratio code	721-08-29	cyclic time scale	721-16-17
content			
retrieval of stored call contents	721-18-38		
storage of call content	721-18-37		
contention			
contention	721-08-32		
continuous			
continuous facsimile receiver	721-13-07		
contrast			
accentuated contrast	721-14-45		
maximum contrast	721-14-39		
control			
call control character	721-10-48		
call control procedure	721-17-51		
cancellation control	721-10-36		
control character	721-10-03		
control station	721-19-10		
(teleprinter) control unit	721-12-23		
device control	721-10-35		
error control	721-08-14		
function control	721-10-01		
network control phase	721-19-28		
stored program control	721-17-75		
synchronization control	721-10-22		
system control station	721-17-86		
tone control aperture	721-14-48		
transmission control (function)	721-10-27		
transmit flow control	721-19-31		
conventional			

D

dash			
dash (in Morse code)	721-09-29		
data			
data	721-01-02		
data channel	721-11-02		
data channel signalling conditions	721-17-49		
data circuit	721-11-05		
data circuit terminating equipment	721-12-05		
data code	721-09-06		
data communication	721-01-03		
data concentrator	721-17-85		
data collection	721-18-64		
data link	721-16-23		
data network	721-16-13		
data signal	721-09-04		
data sink	721-12-09		
data source	721-12-08		
data station	721-12-07		
data switching exchange	721-17-07		
data terminal equipment	721-12-03		
data transfer phase	721-19-27		
data transmission	721-01-04		
data transmission (deprecated in this sense)	721-01-03		
first data multiplexer	721-06-19		
public data network	721-16-18		

ready for data signal	721-17-48	erroneous digit	721-08-02
request data transfer	721-10-50	<i>n</i> -ary digit	721-02-10
second data multiplexer	721-06-20	parity digit	721-08-53
start-stop system of data transmission	721-09-20	service digit	721-08-45
stepped start-stop system of data transmission ..	721-09-22	digital	
synchronous data network	721-16-14	digital signal	721-02-02
synchronous data transmission	721-09-18	digital transmission (of a discretely-timed signal)	721-03-08
terminal installation for data transmission	721-12-07	direct	
datafax		direct call	721-17-25
datafax	721-13-10	direct current transmission	721-05-01
datagram		direct incoming selection	721-18-19
datagram service	721-19-23	direct incoming selection with integrated num- bering	721-18-20
date		direct incoming selection with two-stage num- bering	721-18-21
automatic date and time indication	721-18-31	direct outgoing selection	721-18-18
DCE		direct printer	721-12-24
DCE (abbreviation)	721-12-05	disassembly	
dead		packet disassembly	721-19-21
dead sector	721-14-23	discrete	
dedicated		discrete signal	721-02-01
dedicated circuit	721-16-05	discriminator	
degree		telegraph discriminator	721-12-55
conventional degree of distortion	721-07-17	discretely	
degree of bias distortion	721-07-13	discretely-timed signal	721-02-01
degree of early anisochronous parallel distortion	721-07-20	distance	
degree of gross start-stop distortion	721-07-08	Hamming distance	721-08-25
degree of individual distortion (of a particular significant instant)	721-07-05	distortion	
degree of isochronous distortion	721-07-06	aperture distortion	721-15-01
degree of late anisochronous parallel distortion	721-07-21	bias distortion	721-07-12
degree of standardized test distortion	721-07-10	characteristic distortion	721-07-14
degree of start-stop distortion	721-07-07	conventional degree of distortion	721-07-17
degree of start-stop distortion at the actual mean modulation rate	721-07-09	cyclic distortion	721-07-16
degree of synchronous start-stop distortion	721-07-09	degree of bias distortion	721-07-13
delay		degree of early anisochronous parallel distortion	721-07-20
call clearing delay	721-17-78	degree of gross start-stop distortion	721-07-08
preselection delay	721-17-71	degree of individual distortion (of a particular significant instant)	721-07-05
delayed		degree of isochronous distortion	721-07-06
delayed delivery	721-18-49	degree of late anisochronous parallel distortion	721-07-21
delivery		degree of standardized test distortion	721-07-10
delayed delivery	721-18-49	degree of start-stop distortion	721-07-07
delivery confirmation	721-18-62	degree of start-stop distortion at the actual mean modulation rate	721-07-09
demodulator		degree of synchronous start-stop distortion	721-07-09
telegraph demodulator	721-12-54	distortion in time	721-07-03
demultiplexer		fortuitous distortion	721-07-15
demultiplexer	721-04-08	inherent distortion (of a transmission channel) ..	721-07-11
demultiplexing		telegraph distortion	721-07-03
demultiplexing	721-04-06	time distortion	721-07-03
density		transmitter distortion	721-07-19
scanning density	721-14-29	distributor	
Desieter		fully automatic reperforator transmitter distribu- tor (USA)	721-12-39
Desieter telegraph translation	721-05-10	document	
destination		document facsimile	721-01-10
destination code	721-17-32	document facsimile equipment, Group 1	721-13-01
detecting		document facsimile equipment, Group 2	721-13-02
error detecting code	721-08-27	document facsimile equipment, Group 3	721-13-03
error detecting and feedback system	721-08-21	document facsimile telegram	721-18-02
detection		double	
analogue error detection	721-08-55	double current transmission	721-05-03
error detection	721-08-16	double error	721-08-07
error detection without repetition	721-08-17	double phantom circuit	721-05-09
(signal) quality detection	721-08-55	earth-return double-phantom circuit	721-05-08
device		doublet	
device control	721-10-35	doublet (byte)	721-02-12
dial		dot	
dial selection (in telegraphy switching)	721-17-63	dot (in Morse code)	721-09-28
differential		dot frequency	721-14-15
differential duplex	721-04-17	DPSK	
differential modulation	721-06-03	DPSK (abbreviation)	721-06-08
differential phase shift keying	721-06-08	drum	
digit		drum factor	721-14-27
binary digit	721-02-08	drum receiver	721-13-06
check digit	721-08-49	flat bed facsimile transmitter	721-13-05
digit	721-02-07		
digit error ratio	721-08-11		
erroneous binary digit	721-08-03		

DTE	
DTE (abbreviation)	721-12-03
duplex	
bridge duplex	721-04-18
differential duplex	721-04-17
duplex	721-04-16
duplex apparatus	721-12-48
four-frequency duplex telegraphy	721-11-32
full duplex (deprecated)	721-04-16
half duplex (deprecated)	721-04-15
half-duplex apparatus	721-12-49
incremental duplex	721-04-19
opposition duplex	721-04-20
speech + duplex (equipment)	721-06-17
duration	
effective duration of a call	721-17-74
indication of duration	721-18-32
E	
early	
degree of early anisochronous parallel distortion	721-07-20
earth	
earth-return double-phantom circuit	721-05-08
earth-return phantom circuit	721-05-07
echo	
echo effect	721-15-03
echoplex	
echoplex	721-08-19
effective	
effective duration of a call	721-17-74
effective margin (of a given apparatus)	721-07-24
effective transfer rate	721-03-31
effector	
format effector	721-10-07
efficiency	
efficiency factor in time (of a transmission with automatic repetition for the correction of errors)	721-08-34
element	
A element	721-03-24
element synchronization	721-11-44
element synchronism	721-11-43
picture element	721-14-10
scanned element	721-14-10
signal element	721-02-06
signal element (USA)	721-02-32
start element	721-03-16
stop element	721-03-18
unit element	721-02-33
Z element	721-03-25
emergency	
emergency routing	721-17-40
end	
end-of-block signal	721-03-13
end-of-medium signal	721-10-41
end-of-selection signal	721-17-61
end-of-text signal	721-10-25
end-of-transmission signal	721-10-26
engaged	
engaged signal	721-17-68
envelope	
envelope	721-19-25
permanently locked envelopes	721-19-26
equal	
equal length code	721-03-21
erasure	
erasure signal	721-10-19
erroneous	
erroneous binary digit	721-08-03
erroneous block	721-08-05
erroneous character	721-08-04
erroneous digit	721-08-02
error	
analogue error detection	721-08-55

block error ratio	721-08-13
character error ratio	721-08-12
digit error ratio	721-08-11
double error	721-08-07
error burst	721-08-09
error burst length	721-08-10
error control	721-08-14
error correcting code	721-08-28
error correction	721-08-20
error correction by information feedback and repetition	721-08-22
error detecting code	721-08-27
error detecting and feedback system	721-08-21
error detection	721-08-16
error detection without repetition	721-08-17
error protection code	721-08-26
residual error-rate	721-08-56
selection error correction	721-17-27
single error	721-08-06
triple error	721-08-08
undetected error-rate	721-08-56
escape	
escape	721-10-42
even	
even parity check	721-08-50
exchange	
circuit switching exchange	721-17-19
data switching exchange	721-17-07
DSE (abbreviation)	721-17-07
message switching exchange	721-17-20
subscriber serving exchange	721-17-04
telegraph switching exchange	721-17-06
telegraph transit exchange	721-17-05
expansion	
expansion of the luminance range	721-14-41

F

facility	
facility request signal	721-10-49
user facility	721-18-25
facsimile	
black and white facsimile	721-01-10
document facsimile	721-01-10
document facsimile equipment, Group 1	721-13-01
document facsimile equipment, Group 2	721-13-02
document facsimile equipment, Group 3	721-13-03
document facsimile telegram	721-18-02
facsimile	721-01-09
photograph facsimile telegram	721-18-03
picture facsimile	721-01-11
factor	
drum factor	721-14-27
efficiency factor in time (of a transmission with automatic repetition for the correction of errors)	721-08-34
factor of cooperation	721-14-33
fall	
fall back circuit	721-11-15
FDM	
FDM (abbreviation)	721-04-12
feed	
automatic transmitter with controlled tape-feed mechanism	721-12-40
feed holes	721-12-30
form feed	721-10-31
line feed	721-10-08
feedback	
error correction by information feedback and repetition	721-08-22
error detecting and feedback system	721-08-21
field	
scanning field	721-14-05
figure	
binary figure	721-02-09

G	
gated	
gated RQ	721-08-40
gentex	
gentex network	721-16-02
group	
closed user group	721-18-22
document facsimile equipment, Group 1	721-13-01
document facsimile equipment, Group 2	721-13-02
document facsimile equipment, Group 3	721-13-03
group call (in a maritime mobile service)	721-18-60
partially closed user group	721-18-23

H

I

ideal	
ideal instant	721-07-02
identification	
automatic identification	721-18-29
identification request	721-10-28
line identification by the network	721-18-30
idle	
idle circuit condition	721-11-56
incoming	
direct incoming selection	721-18-19
direct incomeine selection with integrated num- bering	721-18-20
direct incoming selection with two-stage num- bering	721-18-21
incoming only terminal	721-18-11
incorrect	
incorrect (discrete) signal	721-07-04
incremental	
incremental duplex	721-04-19
independent	
code independent	721-16-31
index	
index of cooperation	721-14-34
modulation index (in frequency shift modulation)	721-06-11
indication	
automatic date and time indication	721-18-31
indication of charge	721-18-33
indication of duration	721-18-32
individual	
degree of individual distortion (of a particular significant instant)	721-07-05
information	
error correction by information feedback and repetition	721-08-22
information bit	721-08-44
information security	721-08-57

information separator	721-10-45
inherent	
inherent distortion (of a transmission channel) ..	721-07-11
in-local	
in-local	721-11-34
in local override	721-18-17
installation	
storage installation	721-18-47
subscriber's installation	721-12-01
terminal installation for data transmission	721-12-07
instant	
coherent significant instants	721-11-18
ideal instant	721-07-02
significant instant	721-02-29
integrated	
direct incoming selection with integrated num- bering	721-18-20
interband	
interband transmission	721-06-14
interception	
changed address interception	721-18-45
inter-character	
inter-character rest condition	721-11-57
intercontinental	
intercontinental circuit	721-16-07
interface	
interface	721-12-11
interface (specification)	721-12-12
interference	
interference pattern (in facsimile)	721-15-04
interleaved	
bit-interleaved telegraphy	721-11-28
character interleaved telegraphy	721-11-27
interlock	
interlock code	721-18-24
International	
International Alphabet No. 5	721-09-13
International circuit	721-16-06
International selection sequence	721-17-33
International Telegraph Alphabet No. 1	721-09-09
International Telegraph Alphabet No. 2	721-09-10
International Telegraph Alphabet No. 3	721-09-11
International Telegraph Alphabet No. 4	721-09-12
International two-stage selection	721-17-34
interrogation	
interrogation	721-19-06
unit interval	721-02-32
interval	
significant interval	721-02-30
theoretical duration of a significant interval	721-02-31
unit interval	721-02-32
interworking	
interworking between networks	721-16-12
intradband	
intradband transmission	721-06-15
inversion	
phase inversion modulation	721-06-09
ISO	
ISO 7 bits code	721-09-13
isochronous	
aggregate (isochronous) signal	721-11-39
burst isochronous	721-11-24
degree of isochronous distortion	721-07-06
isochronous	721-03-01
isochronous modulation	721-09-16
J	
judder	
longitudinal judder	721-15-05
transverse judder	721-15-06
junction	
telegraph junction circuit	721-17-11

K

key	
Morse key	721-12-44
keyboard	
alphanumeric keyboard	721-12-18
keyboard perforator	721-12-26
keyboard selection	721-17-62
keyboard transmitter	721-12-34
motorized keyboard	721-12-19
saw-tooth keyboard	721-12-20
storage keyboard	721-12-21
keying	
amplitude shift keying	721-06-05
amplitude shift modulation	721-06-05
differential phase shift keying	721-06-08
frequency shift keying	721-06-06
phase shift keying	721-11-31
quadrature phase shift keying	721-06-07

L

label	
label (in signalling)	721-17-35
late	
degree of late anisochronous parallel distortion	721-07-21
leased	
leased circuit (in telegraphy and data transmis- sion)	721-16-05
length	
equal length code	721-03-21
error burst length	721-08-10
total scanning line length	721-14-32
usable scanning line length	721-14-31
letter	
letter-shift signal	721-10-13
letters case	721-10-11
letters shift	721-10-12
letters shift-on space	721-10-18
limited	
limited scanning	721-14-35
line	
line concentrator	721-17-09
line feed	721-10-08
line identification by the network	721-18-30
local line	721-16-04
scanning line	721-14-06
scanning line frequency	721-14-08
scanning line period	721-14-07
subscriber's line	721-16-03
total scanning line length	721-14-32
usable scanning line length	721-14-31
link	
data link	721-16-23
link protocol	721-19-01
local	
in-local	721-11-34
in-local override	721-18-17
local line	721-16-04
local record	721-10-06
local telex number	721-17-22
locked	
permanently locked envelopes	721-19-26
longitudinal	
longitudinal judder	721-15-05
longitudinal resolution (of a facsimile receiver)	721-14-13
longitudinal resolution (of a facsimile transmitter)	721-14-11
loop	
loop checking	721-08-18
lost	
lost call	721-17-81
lost time	721-14-24
luminance	
compression of the luminance range	721-14-40

expansion of the luminance range	721-14-41	time division multiplex transmission	721-06-02
luminance compensation	721-14-42	voice-frequency multiplex telegraphy	721-11-22
M			
manual		multiplexed	
manual answering	721-18-28	multiplexed signal	721-04-10
manual calling (in data communication)	721-19-04	multiplexer	
margin		first data multiplexer	721-06-19
effective margin (of a given apparatus)	721-07-24	multiplexer	721-04-07
margin (of a start-stop apparatus)	721-07-27	second data multiplexer	721-06-20
margin (of a receiver or other terminal)	721-07-22	multiplexing	
margin of a synchronous receiver	721-07-29	frequency division multiplexing	721-04-12
net margin	721-07-23	multiplexing	721-04-05
nominal margin (of a type of apparatus)	721-07-25	time division multiplexing	721-04-11
synchronous (start-stop) margin	721-07-28	multipoint	
theoretical margin	721-07-26	multipoint connection	721-16-25
mark		mutilation	
mark condition (in Morse code)	721-09-26	mutilation	721-08-01
master		N	
master station	721-19-12	<i>n</i> -ary	
maximum		<i>n</i> -ary digit	721-02-10
maximum contrast	721-14-39	national	
message		national subscriber's telex number	721-17-21
message (in telegraphy and data communication)	721-09-01	<i>n</i> -bit	
message priority	721-18-50	<i>n</i> -bit byte	721-02-11; 02-19
message spacing	721-18-51	negative	
message switching	721-17-15	negative acknowledge	721-10-30
message switching exchange	721-17-20	negative scanning shift	721-14-38
recorded message	721-18-40	net	
modem		net margin	721-07-23
modem	721-12-10	network	
modulation		access to the public telegram network	721-18-07
amplitude shift modulation	721-06-05	closed private network	721-16-11
coherent modulation	721-06-12	data network	721-16-13
differential modulation	721-06-03	gentex network	721-16-02
frequency shift modulation	721-06-06	interworking between networks	721-16-12
isochronous modulation	721-09-16	network control phase	721-19-28
modulation converter	721-11-13	network recall	721-18-54
modulation index (in frequency shift modulation)	721-06-11	private network (in telegraphy and data trans- mission)	721-16-09
modulation rate	721-03-26	network termination unit	721-12-06
modulation with a fixed reference	721-06-04	public data network	721-16-18
phase inversion modulation	721-06-09	public telegram network	721-16-01
phase shift modulation	721-06-07	synchronous data network	721-16-14
quadrature phase modulation	721-06-10	node	
telegraph modulation	721-09-14	node (of a data network)	721-16-19
modulator		noisy	
telegraph modulator	721-12-53	noisy blacks	721-15-07
moire	721-15-04	nominal	
Morse		nominal black	721-14-43
Morse code	721-09-25	nominal margin (of a type of apparatus)	721-07-25
Morse key	721-12-44	nominal white	721-14-44
Morse telegraphy	721-09-23	nominated	
Morse undulator	721-12-46	nominated reserved circuit	721-11-15
mosaic		non-print	
mosaic telegraphy	721-11-37	non-print cycle	721-08-39
motorized		normal	
motorized keyboard	721-12-19	normal (traffic) routing	721-17-37
muldem		not ready	
muldem	721-04-09	not ready	721-17-47
muldex		null	
muldex	721-04-09	null character	721-10-38
multi-address		number	
multi-address call	721-18-55	local telex number	721-17-22
multi-channel		national subscriber's telex number	721-17-21
multi-channel	721-11-21	number of significant conditions	721-02-23
multiplex		numbering	
heterogeneous multiplex	721-04-14	automatic numbering transmitter	721-12-36
homogeneous multiplex	721-04-13	direct incoming selection with integrated num- bering	721-18-20
multiplex	721-04-04	direct incoming selection with two-stage num- bering	721-18-21
multiplex aggregate bit rate	721-11-41	<i>n</i> -unit	
multiplex signal	721-04-10	<i>n</i> -unit code	721-03-22
set of voice-frequency multiplex (telegraph) cir- cuits	721-11-23	<i>n</i> -unit code alphabet	721-09-08
telegraph multiplex	721-11-26		

O

octet	
octet	721-02-18
odd	
odd parity check	721-08-51
on-off	
on-off transmission	721-05-04
one	
one-way	721-04-23
opposition	
opposition duplex	721-04-20
orientation	
orientation	721-11-53
orientation range	721-11-54
outgoing	
direct outgoing selection	721-18-18
outgoing only terminal	721-18-10
overflow	
overflow (in telegraphy)	721-17-13
overflow position	721-16-10
overlap	
overlap (in facsimile)	721-15-08
overline	
overline service	721-17-12
override	
in local override	721-18-17

P

packet	
packet	721-09-02
packet assembly	721-19-20
packet disassembly	721-19-21
packet format	721-19-22
packet mode terminal	721-12-04
packet sequencing	721-19-09
packet switching	721-17-16
page	
page teleprinter	721-12-16
parallel	
degree of early anisochronous parallel distortion	721-07-20
degree of late anisochronous parallel distortion	721-07-21
parallel transmission	721-11-17
parity	
even parity check	721-08-50
odd parity check	721-08-51
parity code	721-08-52
parity digit	721-08-53
partial	
partial tone reversal	721-15-11
partially	
partially closed user group	721-18-23
passive	
passive station	721-19-14
path	
path (of a data network)	721-16-21
pattern	
interference pattern (in facsimile)	721-05-04
perfect	
perfect (discrete) signal	721-07-01
perforated	
perforated-tape retransmitter	721-12-38
perforation	
chadless perforation	721-12-31
perforator	
keyboard perforator	721-12-26
(tape) perforator	721-12-25
printing perforator	721-12-27
receiving perforator	721-12-28
period	
scanning line period	721-14-07
permanent	
permanent virtual circuit	721-16-28

permanently	
permanently locked envelopes	721-19-26
phantom	
double phantom circuit	721-05-09
earth-return double-phantom circuit	721-05-08
earth-return phantom circuit	721-05-07
phantom circuit	721-05-06
phase	
character in phase	721-11-50
differential phase shift keying	721-06-08
phase inversion modulation	721-06-09
phase relationship	721-11-49
phase shift keying	721-06-07
phase shift modulation	721-06-07
phase shift signalling	721-06-07
quadrature phase modulation	721-06-10
quadrature phase shift keying	721-06-10
sub-channel phase transmission	721-11-52
phasing	
phasing (in facsimile)	721-14-16
phasing on black	721-14-19
phasing on white	721-14-18
phasing signal	721-14-17
photograph	
photograph facsimile telegram	721-18-03
phototelecopy	
phototelecopy	721-01-12
phototelegraphy	
phototelegraphy	721-01-12
picture	
half tone picture	721-14-49
picture black	721-14-46
picture element	721-14-10
picture facsimile	721-01-11
picture white	721-14-47
pitch	
scanning pitch	721-14-28
pixel	
pixel	721-14-10
point	
point-to-point connection	721-16-26
polling	
polling	721-19-07
port	
(terminal) port (of a network)	721-16-22
position	
overflow position	721-16-10
positive	
positive scanning shift	721-14-37
post	
post-selection time	721-17-73
post-signal	721-17-60
pre-correction	
pre-correction	721-08-43
prefix	
prefix giving access to the intercontinental network	721-17-31
prefix giving access to the international network	721-17-30
prefix giving access to the long-distance network	721-17-29
preselection	
preselection delay	721-17-71
pre-signal	
pre-signal	721-17-59
primary	
primary station	721-19-15
printer	
direct printer	721-12-24
tape printer	721-12-43
printing	
printing perforator	721-12-27
printing reperforator	721-12-29
printing telegraphy	721-11-36
priority	
absolute priority	721-18-15
message priority	721-18-50
priority	721-18-14

priority for called subscriber	721-18-16
private	
closed private network	721-16-11
private network (in telegraphy and data transmission)	721-16-09
procedure	
call control procedure	721-17-51
recovery procedure	721-08-33
proceed	
proceed-to-select signal	721-17-57
program	
stored program control	721-17-75
protection	
error protection code	721-08-26
protocole	
link protocol	721-19-01
PSK	
PSK (abbreviation)	721-06-07
public	
access to the public telegram network	721-18-07
public data network	721-16-18
public telex booth	721-18-09
public telegram network	721-16-01
public telegram service	721-01-14

Q

QPSK	
QPSK (abbreviation)	721-06-10
quadrature	
quadrature phase modulation	721-06-10
quadrature phase shift keying	721-06-10
quadruplex	
quadruplex system	721-11-25
quality	
(signal) quality detection	721-08-55
quantization	
quantization (of a quantity)	721-02-05
quartet	
quartet (byte)	721-02-14
quintet	
quintet (byte)	721-02-15

R

radiotelegram	
radiotelegram	721-18-04
radiotelegraph	
radiotelegraph converter	721-12-56
Van Duuren radiotelegraph system	721-11-30
radiotelex	
radiotelex call	721-18-06
range	
orientation range	721-11-54
rate	
actual transfer rate	721-03-29
binary rate	721-03-30
effective transfer rate	721-03-31
modulation rate	721-03-26
multiplex aggregate bit rate	721-11-41
residual error-rate	721-08-56
signalling rate	721-03-30
transfer rate	721-03-29
undetected error-rate	721-08-56
ratio	
aspect ratio	721-14-09
block error ratio	721-08-13
character error ratio	721-08-12
constant ratio code	721-08-29
digit error ratio	721-08-11
reproduction ratio	721-14-36
reader	
coupled reperforator and tape reader	721-12-39
tape-reader	721-12-22

reading	
tape-reading head	721-12-22
ready	
not ready	721-17-47
ready	721-17-46
ready for data signal	721-17-48
recall	
camp-on with recall	721-18-42
network recall	721-18-54
receive	
receive channel	721-11-10
receiver	
continuous receiver	721-13-07
drum facsimile receiver	721-13-06
receiving	
receiving perforator	721-12-28
record	
local record	721-10-06
recorded	
recorded message	721-18-40
recorder	
siphon recorder	721-12-47
recording	
signal recording telegraphy	721-11-33
recovery	
frame alignment recovery time	721-06-24
recovery procedure	721-08-33
redirection	
call redirection	721-18-44
redirection address	721-18-48
redundant	
redundant code	721-08-23
telegraph regenerative repeater	721-11-12
reference	
hypothetical reference circuit (deprecated)	721-11-14
hypothetical reference connection (in telegraphy)	721-11-14
modulation with a fixed reference	721-06-04
regenerative	
telegraph regenerative repeater	721-11-12
register	
shift register	721-12-57
relationship	
phase relationship	721-11-49
relay	
telegraph relay	721-12-50
vibrating relay (telegraph)	721-12-51
repeater	
telegraph regenerative repeater	721-11-12
telegraph repeater	721-11-11
reperforator	
coupled reperforator and tape reader	721-12-39
fully automatic reperforator transmitter distributor (USA)	721-12-39
printing reperforator	721-12-29
reperforator	721-12-28
reperforator switching	721-17-17
repetition	
automatic repetition Verdan system	721-08-54
error correction by information feedback and repetition	721-08-22
error detection without repetition	721-08-17
repetition cycle	721-08-36
signal repetition	721-08-35
testing repetition cycle	721-08-42
representation	
code representation	721-03-23
reproduction	
reproduction ratio	721-14-36
request	
facility request signal	721-10-49
identification request	721-10-28
request cycle	721-08-37
request data transfer	721-10-50
statistics on request	721-18-39
re-routing	
re-routing	721-17-41

reserved			
nominated reserved circuit	721-11-15		
residual			
residual error-rate	721-08-56		
resolution			
longitudinal resolution (of a facsimile receiver)	721-14-13		
longitudinal resolution (of a facsimile transmitter)	721-14-11		
transverse resolution (of a facsimile receiver)	721-14-14		
transverse resolution (of a facsimile transmitter)	721-14-12		
response			
response cycle	721-08-38		
rest			
inter-character rest condition	721-11-57		
restitution			
restitution	721-09-15		
restricted			
restricted conference call	721-18-58		
restricted service	721-18-13		
retransmission			
automatic retransmission	721-11-35		
retransmitter			
automatic retransmitter	721-12-37		
perforated-tape retransmitter	721-12-38		
retrieval			
retrieval of stored call contents	721-18-38		
return			
carriage return	721-10-09		
earth-return double-phantom circuit	721-05-08		
earth-return phantom circuit	721-05-07		
return channel	721-11-07		
return switching signal	721-17-44		
reversal			
partial tone reversal	721-15-11		
reversals	721-10-46		
reversion			
code reversion	721-10-44		
routing			
adaptative routing	721-19-19		
alternative traffic routing	721-17-38		
emergency routing	721-17-40		
normal (traffic) routing	721-17-37		
re-routing	721-17-41		
routing (in packet switched data transmission)	721-19-18		
traffic routing (in circuit switching)	721-17-36		
RQ			
gated RQ	721-08-40		
RQ cycle	721-08-37		
tested RQ	721-08-41		
S			
S			
S + D (equipment)	721-06-17		
S + S (equipment)	721-06-16		
sampling			
sampling (of a signal)	721-02-04		
saw			
saw tooth keyboard	721-12-20		
scale			
cyclic time scale	721-16-17		
time scale	721-16-16		
scanned			
scanned element	721-14-10		
scanning			
limited scanning	721-14-35		
negative scanning shift	721-14-38		
positive scanning shift	721-14-37		
scanning (in facsimile receiver)	721-14-02		
scanning (in facsimile transmitter)	721-14-01		
scanning density	721-14-29		
scanning field	721-14-05		
scanning line	721-14-06		
scanning line frequency	721-14-08		
scanning line period	721-14-07		
scanning pitch	721-14-28		
scanning speed	721-14-30		
scanning spot (at reception)	721-14-04		
scanning spot (at transmission)	721-14-03		
total scanning line length	721-14-32		
usable scanning line length	721-14-31		
second			
second data multiplexer	721-06-20		
secondary			
secondary station	721-19-16		
sector			
dead sector	721-14-23		
sector	721-11-55		
security			
information security	721-08-57		
telecommunication security	721-18-63		
select			
proceed-to-select signal	721-17-57		
selecting			
selecting	721-19-08		
selection			
alternative selection signal	721-17-28		
call without selection signals	721-17-25		
dial selection (in telegraphy switching)	721-17-63		
direct incoming selection	721-18-19		
direct incoming selection with integrated num-			
bering	721-18-20		
direct incoming selection with two-stage selection	721-18-21		
direct outgoing selection	721-18-18		
end-of-selection signal	721-17-61		
international selection sequence	721-17-33		
international two-stage selection	721-17-34		
keyboard selection	721-17-62		
post-selection time	721-17-73		
short code selection	721-17-23		
selection (in a telegraph receiver)	721-10-05		
selection error correction	721-17-27		
selection signals	721-17-54		
selection time	721-17-72		
separator			
information separator	721-10-45		
septet			
septet byte	721-02-17		
sequencing			
packet sequencing	721-19-09		
sequential			
automatic sequential connection	721-18-61		
serial			
byte-serial transmission	721-11-20		
character-serial transmission	721-11-19		
serial transmission	721-11-16		
service			
absent subscriber service (in telegraphy and data			
communication)	721-18-43		
(user) class of service signal	721-17-58		
datagram service	721-19-23		
overline service	721-17-12		
public telegram service	721-01-14		
restricted service	721-18-13		
service digit	721-08-45		
service signal	721-17-67		
supertelegraph service	721-01-16		
telegram service	721-01-14		
telegraph service	721-01-13		
telematics (services)	721-01-05		
teletex (service)	721-01-17		
telex (service)	721-01-15		
user class of service	721-18-08		
(user) class of service signal	721-17-58		
serving			
subscriber serving exchange	721-17-04		
set			
first choice set of circuits	721-17-39		
set of circuits	721-16-08		
set of voice-frequency multiplex (telegraph) cir-			
cuits	721-11-23		
set-up			
call set-up time	721-17-70		

sextet			
sextet byte	721-02-16		
shared			
accounts for shared terminal	721-18-36		
shared terminal	721-18-35		
shift			
amplitude shift keying	721-06-05		
amplitude shift modulation	721-06-05		
case shift	721-10-10		
code shift	721-10-43		
differential phase shift keying	721-06-08		
figure-shift signal	721-10-16		
figures shift	721-10-15		
frequency shift keying	721-06-06		
	721-11-31		
frequency shift keying	721-06-06		
frequency shift signalling	721-06-06		
frequency shift telegraphy	721-11-31		
letter-shift signal	721-10-13		
letters shift	721-10-12		
letters shift-on space	721-10-18		
negative scanning shift	721-14-38		
phase-shift keying	721-06-07		
phase-shift modulation	721-06-07		
phase-shift signalling	721-06-07		
positive scanning shift	721-14-37		
quadrature phase shift keying	721-06-10		
shift in	721-10-44		
shift out	721-10-43		
shift register	721-12-57		
short			
short address	721-17-24		
short code selection	721-17-23		
sign			
call-sign	721-10-21		
signal			
aggregate (isochronous) signal	721-11-39		
alternative selection signal	721-17-28		
analogue signal	721-02-03		
balanced aggregate signal	721-11-40		
barred signal	721-17-69		
block signal	721-03-14		
busy signal	721-17-68		
call-accepted (signal)	721-17-53		
call-confirmation (signal)	721-17-52		
call-connected signal	721-17-64		
call not accepted signal	721-17-80		
calling signal	721-17-50		
character signal	721-03-10		
(user) class of service signal	721-17-58		
clearing signal	721-17-65		
confirmation of clearing signal	721-17-66		
correction from signals	721-11-48		
correction signal	721-11-47		
data signal	721-09-24		
digital signal	721-02-02		
discrete signal	721-02-01		
discretely-timed signal	721-02-01		
end-of-block signal	721-03-13		
end-of-medium signal	721-10-41		
end-of-selection signal	721-17-61		
end-of-text signal	721-10-25		
end-of-transmission signal	721-10-26		
engaged signal	721-17-68		
erasure signal	721-10-19		
facility request signal	721-10-49		
figure-shift signal	721-10-16		
forward switching signal	721-17-43		
function signal	721-10-02		
incorrect (discrete) signal	721-07-04		
letter-shift signal	721-10-13		
multiplex signal	721-04-10		
multiplexed signal	721-04-10		
perfect (discrete) signal	721-07-01		
phasing signal	721-14-17		
post-signal	721-17-60		
pre-signal	721-17-59		
proceed-to-select signal	721-17-57		
ready for data signal	721-17-48		
return switching signal	721-17-44		
selection signals	721-17-54		
service signal	721-17-67		
signal element	721-02-06		
signal element (US)	721-02-32		
(signal) recording telegraphy	721-08-55		
signal recording telegraphy	721-11-33		
signal repetition	721-08-35		
space signal	721-10-17		
start-of-block signal	721-03-12		
start-of-heading signal	721-10-23		
start-of-text signal	721-10-24		
start signal	721-03-15		
start-stop signal	721-03-03		
stop signal	721-03-17		
switching signal	721-17-42		
switching signal telex-data	721-10-47		
telegraph signal	721-09-03		
(user) class of service signal	721-17-58		
warning signal	721-10-40		
"Who are you" signal (function)	721-10-20		
WRU signal	721-10-20		
signalling			
channel associated signalling	721-17-77		
common channel signalling	721-17-76		
data channel signalling conditions	721-17-49		
frequency shift signalling	721-06-06		
phase-shift signalling	721-06-07		
signalling rate	721-03-30		
significant			
coherent significant instants	721-11-18		
number of significant conditions	721-02-23		
significant condition	721-02-22		
significant instant	721-02-29		
significant interval	721-02-30		
theoretical duration of a significant interval	721-02-31		
simplex			
simplex	721-04-15		
speech + simplex (equipment)	721-06-16		
simulator			
answer-back unit simulator	721-12-42		
single			
single current transmission	721-05-02		
single error	721-08-06		
sink			
data sink	721-12-09		
siphon			
siphon recorder	721-12-47		
skew			
skew	721-15-10		
slave			
slave station	721-19-13		
sounder			
sounder	721-12-45		
source			
data source	721-12-08		
space			
letters shift-on space	721-10-18		
space (between characters and words in Morse code)	721-09-30		
space condition (in Morse code)	721-09-27		
space signal	721-10-17		
spacing			
message spacing	721-18-51		
SPC			
SPC (abbreviation)	721-17-75		
speech			
speech duplex (equipment)	721-06-17		
speech simplex (equipment)	721-06-16		
speed			
scanning speed	721-14-30		
speed conversion	721-03-28		
speed converter concentrator	721-17-84		

spot			
scanning spot (at reception)	721-14-04		
scanning spot (at transmission)	721-14-03		
start			
start element	721-03-16		
start-of-block signal	721-03-12		
start-of-heading signal	721-10-23		
start-of-text signal	721-10-24		
start signal	721-03-15		
start-stop			
degree of start-stop distortion	721-07-07		
degree of start-stop distortion at the actual mean modulation rate	721-07-09		
degree of synchronous start-stop distortion	721-07-09		
start-stop apparatus	721-12-14		
start-stop signal	721-03-03		
start-stop system of data transmission	721-09-20		
start-stop system of telegraphy	721-09-21		
start-stop transmission	721-03-07		
stepped start-stop system of data transmission ..	721-09-22		
stepped start-stop system of telegraphy	721-09-21		
statement			
statement of call account	721-18-34		
station			
combined station	721-19-17		
control station	721-19-10		
data station	721-12-07		
master station	721-19-12		
passive station	721-19-14		
primary station	721-19-15		
secondary station	721-19-16		
slave station	721-19-13		
system control station	721-17-86		
tributary station	721-19-11		
statistics			
statistics on request	721-18-39		
status			
status channel	721-11-08		
stepped			
stepped start-stop system of data transmission ..	721-09-22		
stepped start-stop system of telegraphy	721-09-21		
stop			
stop element	721-03-18		
stop signal	721-03-17		
storage			
storage installation	721-18-47		
storage keyboard	721-12-21		
storage of call content	721-18-37		
store			
store-and-forward	721-18-46		
store and forward switching	721-17-15		
stored			
retrieval of stored call contents	721-18-38		
stored program control	721-17-75		
stuffing			
stuffing character	721-10-39		
sub-			
sub-centre	721-17-08		
sub-channel	721-11-51		
sub-channel phase transmission	721-11-52		
sub-frame	721-06-22		
sub-telephone transmission	721-05-05		
subscriber			
absent subscriber service (in telegraphy and data communication)	721-18-43		
national subscriber's telex number	721-17-21		
priority for called subscriber	721-18-16		
subscriber loop	721-16-03		
subscriber's installation	721-12-01		
subscriber's line	721-16-03		
subscriber serving exchange	721-17-04		
substitute			
substitute character	721-10-37		
super			
super-audio transmission	721-06-13		
super-telephone transmission	721-06-13		
supertex (service)	721-01-16		
switch			
switch (circuit)	721-17-19		
switch (message)	721-17-20		
switched			
circuit switched connection	721-16-24		
switching			
character switching	721-17-18		
circuit switching	721-17-14		
circuit switching exchange	721-17-19		
data switching exchange	721-17-07		
forward switching signal	721-17-43		
message switching	721-17-15		
message switching exchange	721-17-20		
reperforator switching	721-17-17		
packet switching	721-17-16		
return switching signal	721-17-44		
store and forward switching	721-17-15		
switching signal	721-17-42		
switching signal telex-data	721-10-47		
telegraph switching exchange	721-17-06		
synchronism			
element synchronism	721-11-43		
synchronization			
element synchronization	721-11-44		
synchronization (in facsimile)	721-14-20		
synchronization bit	721-11-45		
synchronization control	721-10-22		
synchronous			
degree of synchronous start-stop distortion	721-07-09		
margin of a synchronous receiver	721-07-29		
synchronous	721-03-04		
synchronous correction	721-11-46		
synchronous data network	721-16-14		
synchronous data transmission	721-09-18		
synchronous (start-stop) margin	721-07-28		
synchronous telegraphy	721-09-17		
synchronous transmission	721-03-05		
system			
system control station	721-17-86		
T			
tabulation			
horizontal tabulation	721-10-32		
vertical tabulation	721-10-33		
tailing			
tailing	721-15-02		
tape			
automatic transmitter with controlled tape-feed mechanism	721-12-40		
coupled reperforator and tape reader	721-12-39		
(tape) perforator	721-12-25		
tape printer	721-12-43		
tape-reader	721-12-22		
tape-reading head	721-12-22		
tape teleprinter	721-12-17		
TDM			
TDM (abbreviation)	721-04-11		
teleautograph			
teleautograph	721-13-08		
teleautography			
teleautography	721-01-08		
telecommunication			
telecommunication security	721-18-63		
teletcopy			
teletcopy	721-01-09		
teledistortion			
teledistortion	721-07-18		
telefax			
telefax	721-13-09		
telegram			
access to the public telegram network	721-18-07		
document facsimile telegram	721-18-02		

photograph facsimile telegram	721-18-03	local telex number	721-17-22
public telegram network	721-16-01	national subscriber's telex number	721-17-21
public telegram service	721-01-14	public telex booth	721-18-09
telegram	721-18-01	telex	721-01-15
telegram service	721-01-14	(telex) call	721-17-03
telegraph		telex conversation mode	721-18-05
complete telegraph channel	721-10-03	telex (service)	721-01-15
Desieter telegraph translation	721-05-10	terminal	
International Telegraph Alphabet No. 1	721-09-09	accounts for shared terminal	721-18-36
International Telegraph Alphabet No. 2	721-09-10	data terminal equipment	721-12-03
International Telegraph Alphabet No. 3	721-09-11	incoming only terminal	721-18-11
International Telegraph Alphabet No. 4	721-09-12	outgoing only terminal	721-18-10
(telegraph) alphabet	721-09-07	packet mode terminal	721-12-04
telegraph channel	721-11-01	shared terminal	721-18-35
telegraph circuit	721-11-04	(telegraph) terminal	721-12-02
telegraph code	721-09-05	terminal connection method (in telex)	721-17-83
telegraph demodulator	721-12-54	terminal installation for data transmission	721-12-07
telegraph discriminator	721-12-55	(terminal) port (of a network)	721-16-22
telegraph distortion	721-07-03	terminating	
telegraph junction circuit	721-17-11	data circuit terminating equipment	721-12-05
telegraph modulation	721-09-14	termination	
telegraph modulator	721-12-53	network termination unit	721-12-06
telegraph multiplex	721-11-26	test	
telegraph regenerative repeater	721-11-12	degree of standardized test distortion	721-07-10
telegraph relay	721-12-50	tested	
telegraph repeater	721-11-11	tested RQ	721-08-41
telegraph service	721-01-13	testing	
telegraph signal	721-09-03	testing repetition cycle	721-08-42
telegraph switching exchange	721-17-06	theoretical	
(telegraph) terminal	721-12-02	theoretical duration of a significant interval	721-02-31
telegraph transit exchange	721-17-05	theoretical margin	721-07-26
telegraph transmitter	721-12-33	three	
telegraph trunk circuit	721-17-10	three conditions	721-02-25
telegraphy		time	
alphabetic telegraphy	721-01-07	automatic date and time indication	721-18-31
Baudot telegraphy	721-11-29	call set-up time	721-17-70
bit-interleaved telegraphy	721-11-28	cyclic time scale	721-16-17
character interleaved telegraphy	721-11-27	distortion in time	721-07-03
character telegraphy	721-01-07	efficiency factor in time (of a transmission with automatic repetition for the correction of errors)	721-08-34
four-frequency duplex telegraphy	721-11-32	frame alignment recovery time	721-06-24
frequency shift telegraphy	721-11-31	lost time	721-14-24
Morse telegraphy	721-09-23	post-selection time	721-17-73
mosaic telegraphy	721-11-37	selection time	721-17-72
printing telegraphy	721-11-36	time base	721-16-15
signal recording telegraphy	721-11-33	time distortion	721-07-03
start-stop system of telegraphy	721-09-19	time division multiplex transmission	721-06-02
stepped start-stop system of telegraphy	721-09-21	time division multiplexing	721-04-11
synchronous telegraphy	721-09-17	time scale	721-16-16
telegraphy	721-01-06	transfer time	721-19-29
telegraphy trunk circuit	721-17-10	tone	
voice-frequency multiplex telegraphy	721-11-22	half tone picture	721-14-49
telematics		partial tone reversal	721-15-11
telematics (services)	721-01-05	tone control aperture	721-14-48
telephone		tone wedge	721-14-50
sub-telephone transmission	721-05-05	TOR	
super-telephone transmission	721-06-13	TOR (abbreviation)	721-11-30
telephone-type channel	721-04-01	total	
telephone-type circuit	721-04-02	total scanning line length	721-14-32
teleprinter		track	
page teleprinter	721-12-16	track	721-12-32
tape teleprinter	721-12-17	traffic	
teleprinter	721-12-15	alternative traffic routing	721-17-38
(teleprinter) control unit	721-12-23	normal (traffic) routing	721-17-37
teleprocessing		traffic routing (in circuit switching)	721-17-36
teleprocessing	721-01-01	transfer	
teletex		actual transfer rate	721-03-29
teletex (service)	721-01-17	data transfer phase	721-19-27
teletypewriter		effective transfer rate	721-03-31
teletypewriter (USA)	721-12-15	request data transfer	721-10-50
teletypewriter		transfer rate	721-03-29
teletypewriter (1)	721-12-13	transfer time	721-19-29
teletypewriter (2)	721-13-08	transit	
teletypewriter		telegraph transit exchange	721-17-05
teletypewriter	721-01-08	transition	
telex			
high speed telex	721-01-16		

transition	721-02-28
translation	
Desieter telegraph translation	721-05-10
translation (in telegraphy and data transmission)	721-10-04
transmission	
anisochronous transmission	721-03-06
burst transmission	721-19-02
byte-serial transmission	721-11-20
carrier transmission	721-06-01
character-serial transmission	721-11-19
data transmission	721-01-04
digital transmission (of a discretely-timed signal)	721-03-08
direct current transmission	721-05-01
double current transmission	721-05-03
end-of-transmission signal	721-10-26
interband transmission	721-06-14
intradband transmission	721-06-15
on-off transmission	721-05-04
parallel transmission	721-11-17
serial transmission	721-11-16
single current transmission	721-05-02
start-stop transmission	721-03-07
sub-channel phase transmission	721-11-52
sub-telephone transmission	721-05-05
super-audio transmission	721-06-13
super-telephone transmission	721-06-13
synchronous transmission	721-03-05
time division multiplex transmission	721-06-02
transmission control (function)	721-19-31
transmit	
transmit channel	721-11-09
transmit flow control	721-19-31
transmitter	
automatic numbering transmitter	721-12-36
automatic transmitter	721-12-35
automatic transmitter with controlled tape-feed mechanism	721-12-40
flat bed transmitter	721-13-05
fully automatic reperforator transmitter distributor (USA)	721-12-39
keyboard transmitter	721-12-34
telegraph transmitter	721-12-33
transmitter distortion	721-07-19
transparency	
transparency (in telegraphy and data transmission)	721-16-30
transverse	
transverse judder	721-15-06
transverse resolution (of a facsimile receiver)	721-14-14
transverse resolution (of a facsimile transmitter)	721-14-12
tributary	
tributary station	721-19-11
triple	
triple error	721-08-08
triplet	
triplet (byte)	721-02-13
trunk	
telegraph trunk circuit	721-17-10
twinplex	
twinplex (USA)	721-11-32
two	
direct incoming selection with two-stage numbering	721-18-21
international two-stage selection	721-17-34
two conditions	721-02-24
two way	721-04-24

U

underlap	
underlap	721-15-09
undetected	
undetected error-rate	721-08-56
undulator	
Morse undulator	721-12-46

unidirectional	
unidirectional	721-04-21
unit	
unit element	721-02-33
unit interval	721-02-32
unsuccessful	
unsuccessful call	721-17-79
usable	
usable scanning line length	721-14-31
user	
closed user group	721-18-22
partially closed user group	721-19-23
user class of service	721-18-08
(user) class of service signal	721-17-58
user facility	721-18-25

V

value	
code value	721-03-23
Van Duuren	
Van Duuren code	721-08-30
Van Duuren radiotelegraph system	721-11-30
Verdan	
automatic repetition Verdan system	721-08-54
vertical	
vertical tabulation	721-10-33
VFT	
VFT (abbreviation)	721-11-22
vibrating	
vibrating relay (telegraph)	721-12-51
virtual	
permanent virtual circuit	721-16-28
virtual call	721-16-29
virtual circuit	721-16-27
voice	
set of voice-frequency multiplex (telegraph) circuits	721-11-23
voice-frequency multiplex telegraphy	721-11-22

W

warning	
warning signal	721-10-40
way	
both way	721-04-24
one way	721-04-23
two way	721-04-24
wedge	
tone wedge	721-14-50
Wheatstone	
Wheatstone automatic system	721-09-24
white	
black and white facsimile	721-01-10
nominal white	721-14-44
phasing on white	721-14-18
picture white	721-14-47
who	
"Who are you" signal (function)	721-10-20
wide	
wide-band channel	721-04-03
word	
code word	721-08-24
writing	
writing bar	721-14-26
writing edge	721-14-26
writing helix	721-14-25
WRU	
WRU signal	721-10-20

Z

Z	
Z condition	721-03-20
Z element	721-03-25

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абонент, имеющий приоритет при входящем вызове	721-18-16
Абонентская линия	721-16-03
Абонентская установка	721-12-01
Абсолютный приоритет	721-18-15
Автоматическая идентификация	721-18-29
Автоматическая система Уитстона	721-09-24
Автоматический вызов	721-18-26
Автоматический ответ	721-18-27
Автоматический пере прием	721-11-35
Автоматический ретрансмиттер	721-12-37
Автоматический трансмиттер	721-12-35
Автоматический трансмиттер с внешним управлением	721-12-40
Автоматическое поочередное соединение	721-18-61
Автоматическое указание даты и времени	721-18-31
Автоответ	721-10-21
Автоответчик	721-12-41
Авторегистр	721-10-42
Адаптивная маршрутизация	721-19-19
Адаптивное назначение каналов	721-19-32
Адрес (при коммутации каналов)	721-17-55
Адрес (при обработке информации)	721-17-56
Адрес перенаправления	721-18-48
АКД	721-12-05
Акустический соединитель	721-12-59
Акустическое соединение (с телефонной линией)	721-12-58
Алфавитная телеграфия	721-01-07
Альтернативные сигналы набора	721-17-28
АМ	721-06-05
Амплитудная модуляция	721-06-05
Анализ (изображения)	721-14-01
Анализирующее пятно	721-14-03
Аналоговый сигнал	721-02-03
Анизохронная передача	721-03-06
Анизохронный	721-03-02
Аппарат дистанционной записи	721-12-13
Аппарат телерукописи	721-13-08
Аппаратура окончания канала данных	721-12-05
Апертура (факсимильного передатчика)	721-14-21
Апертура (факсимильного приемника)	721-14-22
Апертурное искажение	721-15-01
Арендванный канал	721-16-05

Б

Байт	721-02-18
Безопасность электросвязи	721-18-63
Бисектор	721-06-18
Бит	721-02-08
Бит синхронизации	721-11-45
Блок	721-03-11
Блок окончания сети	721-12-06
Бод	721-03-27
Буквенно-цифровая клавиатура	721-12-18
Буквенный регистр	721-10-11
Буквопечатающая телеграфия	721-11-36
Бюрофакс	721-13-11

В

Ведущая дорожка	721-12-30
Вертикальное табулирование	721-10-33

Ветвь (сети данных)	721-16-20
Взаимодействие между сетями	721-16-12
Вибрационное (телеграфное) реле	721-12-51
Виртуальное соединение	721-16-29
Виртуальный канал	721-16-27
Внутриполосная передача	721-06-15
Возврат каретки	721-10-09
Возврат на шаг	721-10-34
Восстановление	721-09-15
Временная последовательность	721-16-16
Временная шкала	721-16-16
Временное искажение	721-07-03
Временное объединение/разделение каналов	721-04-11
Время восстановления циклового синхронизма	721-06-24
Время "до набора"	721-17-71
Время набора	721-17-72
Время отбоя соединения	721-17-78
Время передачи	721-19-29
Время "после набора"	721-17-73
Время установления соединения	721-17-70
ВРК	721-04-11
Встречный вызов	721-17-82
Вторичная оконечная установка	721-19-16
Вхождение в код	721-10-44
Вызов (в передаче данных)	721-19-03
Вызов без набора номера	721-17-25
Вызов в назначенное время	721-18-53
Вызов принят (сигнал)	721-17-53
Высокоскоростной телекс	721-01-16
Выход из кода	721-10-43

Г

Главная оконечная установка	721-19-12
Главная станция системы	721-17-86
Горизонтальное табулирование	721-10-32
Готовность	721-17-46
Групповая скорость передачи битов	721-11-41
Групповое соединение (в морской подвижной службе)	721-18-60
Групповой (изохронный) сигнал	721-11-39
Групповой сигнал	721-04-10

Д

Данные	721-01-02
Датафакс	721-13-10
Двоичная скорость	721-03-30
Двоичная единица	721-02-08
Двоичная цифра	721-02-09
Двоичный	721-02-24
Двоичный символ	721-02-09
Двойная ошибка	721-08-07
Двойная фантомная цепь с возвратом через землю	721-05-08
Двунаправленный	721-04-22
Двунаправленный канал телефонного типа	721-04-02
Двусторонний	721-04-24
(Двусторонний) канал данных	721-11-05
(Двусторонний) телефонный канал	721-11-04
Двухточечное соединение	721-16-26
Демультимплексор	721-04-08
Детектирование аналоговых ошибок	721-08-55
Детектирование качества (сигнала)	721-08-55
Децентрализованная сигнализация	721-17-77

Дешифровка (в телеграфии и передаче данных)	721-10-04
Диапазон смещений фазы	721-11-54
Дисковый набор (в телеграфии)	721-17-63
Дискретизация (сигнала)	721-02-04
Дискретный во времени сигнал	721-02-01
Дифференциальный дуплекс	721-04-17
Длина пакета ошибок	721-08-10
Документальная факсимильная связь	721-01-10
Документальная факсимильная телеграмма	721-18-02
(Документальный) факсимильный аппарат группы 1	721-13-01
(Документальный) факсимильный аппарат группы 2	721-13-02
(Документальный) факсимильный аппарат группы 3	721-13-03
Дорожка	721-12-32
Доступ на телеграфную сеть общего пользования	721-18-07
Дублет	721-02-12
Дуплекс	721-04-16
Дуплекс с вычитанием ЭДС	721-04-20
Дуплекс со сложением ЭДС	721-04-19
Дуплексный аппарат	721-12-48

E

Единичный интервал	721-02-32
Единичный элемент	721-02-33

З

Зависимая оконечная установка	721-19-13
Заголовок	721-18-52
Задержанная доставка	721-18-49
Закрытая частная сеть	721-16-11
Замкнутая группа абонентов	721-18-22
Записанные сообщения	721-18-40
Запись содержания вызовов	721-18-37
Записывающая линейка	721-14-26
Записывающая спираль	721-14-25
Запрос идентификатора	721-19-06
Запрос идентификации	721-10-28
Запрос передачи данных	721-10-50
Защита информации 1	721-08-57
Защита информации 2	721-18-63
Затягивание	721-15-02
Защита от ошибок	721-08-14
Звено данных	721-16-23
Знак	721-03-09
Знак аннулирования	721-10-36
Знак в фазе	721-11-50
Знак замены	721-10-37
Знак заполнения	721-10-38
Знак стаффинга	721-10-39
Знак управления (вспомогательными) устройствами	721-10-35
Знак управления передачей	721-10-27
Знак управления соединением	721-10-48
Знак управления форматом	721-10-07
Знаковая телеграфия	721-01-07
Значащее состояние	721-02-22
Значащий интервал	721-02-30
Значащий момент	721-02-29

И

Идеальный (дискретный) сигнал	721-07-01
Идеальный момент сигнала	721-07-02
Идентификация линии сетью	721-18-30
Избыточный код	721-08-23
Изохронная модуляция	721-09-16
Изохронная передача пакетами	721-11-24
Изохронный	721-03-01

Имитатор автоответчика	721-12-42
Индекс модуляции	721-06-11
Интерференционное искажение	721-15-04
Информационная обратная связь	721-08-18
Информационный бит	721-08-44
Искажение во времени	721-07-03
Искажение передатчика	721-07-19
Искажение преобладания	721-07-12
Исправление ошибки набора	721-17-27
Исправление ошибок	721-08-20
Исправление ошибок с помощью информационной обратной связи и повторения	721-08-22
Исправляющая способность (приемника или другого терминала)	721-07-22
Исправляющая способность синхронного приемника	721-07-29
Исправляющая способность (стартового аппарата)	721-07-27
Источник ошибок	721-12-08
Исходное состояние канала	721-11-56

К

Канал передачи	721-11-09
Канал приема	721-11-10
Квадратурная фазовая модуляция	721-06-10
Квантование (величины)	721-02-05
Клавиатура прямого действия	721-12-20
Клавиатура с пилообразными комбинаторными линейками	721-12-20
Клавиатура с приводом	721-12-19
Клавиатурный набор	721-17-62
Клавиатурный перфоратор	721-12-26
Клавиатурный трансмиттер	721-12-34
Класс обслуживания абонентов	721-18-08
Клопфер	721-12-45
Ключ Морзе	721-12-44
Когерентная модуляция	721-06-12
Когерентный значащий момент	721-11-18
Код	721-02-20
Код блокировки	721-18-24
Код Ван Дюрена	721-08-30
Код данных	721-09-06
Код защиты от ошибок	721-08-26
Код с исправлением ошибок	721-08-28
Код с обнаружением ошибок	721-08-27
Код с постоянным отношением	721-08-29
Код с проверкой на четность (нечетность)	721-08-52
Количество значащих положений	721-02-23
Кодовая комбинация	721-03-23
Кодовое представление	721-03-23
Кодовое слово	721-08-24
Кодонезависимый	721-16-31
Комбинированная оконечная установка	721-19-17
Коммутационный сигнал	721-17-42
Коммутационный сигнал обратного направления	721-17-44
Коммутационный сигнал прямого направления	721-17-43
Коммутация знаков	721-17-18
Коммутация каналов	721-17-14
Коммутация пакетов	721-17-16
Коммутация с промежуточным накоплением	721-17-15
Коммутация сообщений	721-17-15
Коммутируемое сообщение	721-16-24
Компенсация (коррекция) яркости	721-14-42
Конверт	721-19-25
Контроль запроса	721-08-41
Контрольный бит	721-08-46
Конференц-связь	721-18-56
Концентратор (данных)	721-17-85
Концентратор с преобразованием скорости	721-17-84
Коррекция без специального сигнала	721-11-48
Коррекцию по принимаемому сигналу	721-11-48
Коррекция синхронизма	721-11-46
Коэффициент воспроизведения	721-14-36

Коэффициент необнаруженных ошибок	721-08-56
Коэффициент ошибок по блокам	721-08-13
Коэффициент ошибок по знакам	721-08-12
Коэффициент ошибок по символам	721-08-11
Коэффициент согласования	721-14-33
Коэффициент формата изображения	721-14-09
Коэффициент эффективности во времени	721-08-34

Л

Ленточный перфоратор	721-12-25
Ленточный телетайп	721-12-17
Линейный концентратор	721-17-09

М

Максимальный контраст	721-14-39
Маршрут (сети данных)	721-16-21
Маршрутизация (трафика)	721-17-36
Маршрутизация (при передаче данных с коммутацией пакетов)	721-19-18
Международная комбинация набора	721-17-33
Международный двухэтапный набор	721-17-34
Международный канал	721-16-06
Международный телеграфный алфавит № 1	721-09-09
Международный телеграфный алфавит № 2	721-09-10
Международный телеграфный алфавит № 3	721-09-11
Международный телеграфный алфавит № 4	721-09-12
Международный телеграфный алфавит № 5	721-09-13
Межконтинентальный канал	721-16-07
Межполосная передача	721-06-14
Межстанционный телеграфный канал	721-17-10
Межстрочные просветы	721-15-09
Мертвый сектор	721-14-23
Местная абонентская линия	721-16-04
Местный контроль	721-10-06
Местный телексный номер	721-17-22
Метка (в сигнализации)	721-17-35
Метод подключения оконечной установки	721-17-83
Многоадресное соединение	721-18-55
Многоканальный	721-04-04
Многократное тональное телеграфирование	721-11-22
Многоточечное соединение	721-16-25
Модем	721-12-10
Модуляция с фиксированным эталоном	721-06-04
Мозаичная телеграфия	721-11-37
Мостовой дуплекс	721-04-18
Муар	721-15-04
Мультидуплекс	721-04-09
Мультиплексный	721-04-04
Мультиплексный сигнал	721-04-10
Мультиплексор	721-04-07
Мультиплексор данных второго порядка	721-06-20
Мультиплексор данных первого порядка	721-06-19

Н

Надтональная передача	721-06-13
Накопитель	721-18-47
Направление (трафика) (при коммутации каналов)	721-17-36
Нахлестка	721-15-08
Национальный телексный номер абонента	721-17-21
Неготовность	721-17-47
Недокрытие	721-15-09
Независимость от кода и скорости	721-16-30
Неоднородное объединение каналов	721-04-14
Неправильный (дискретный) сигнал	721-07-04
Несостоявшийся вызов	721-17-79
Номинальная исправляющая способность (типа аппарата)	721-07-25
Номинальный уровень белого	721-14-44
Номинальный уровень черного	721-14-43
Нулевой знак	721-10-38

n-битовый байт	721-02-11
721-02-19	
n-ичная цифра	721-02-10
n-элементный код	721-03-22
n-элементный кодовый алфавит	721-09-08

О

Обнаружение ошибок	721-08-16
Обнаружение ошибок без повторения	721-08-17
Оборудование "разговор + дуплекс"	721-06-17
Оборудование "разговор + полудуплекс"	721-06-16
Образование хвостов	721-14-02
Обратный канал	721-11-07
Обходная маршрутизация	721-17-38
Общая длина строки	721-14-32
Объединение	721-04-05
Ограниченная конференц-связь	721-18-58
Одиночная ошибка	721-07-06
Однонаправленный	721-04-21
(Однонаправленный) канал телефонного типа	721-04-01
(Однонаправленный) широкополосный канал ..	721-04-03
Однородное объединение каналов	721-04-13
Односторонний	721-04-23
(Односторонний) канал данных	721-11-02
(Односторонний) телеграфный канал	721-11-01
Оконечная станция	721-17-04
Оконечная установка данных	721-12-07
Оконечная установка для передачи данных	721-12-07
Оконечная установка совместного пользования	721-18-35
Оконечное оборудование данных	721-12-03
Оконечное оборудование пакетного типа	721-12-04
(Оконечный) порт (сети)	721-16-22
Ондулятор Морзе	721-12-46
Ондулятор с сифонной подачей чернил	721-12-47
ООД	721-12-03
Опрос	721-19-07
Оптический клин	721-14-50
Основная маршрутизация	721-17-37
Ответ (в передаче данных)	721-19-05
Относительная модуляция	721-06-03
Относительная фазовая модуляция	721-06-08
Относительный приоритет	721-18-14
Отношение длины к диаметру барабана	721-14-27
Отрицательное подтверждение	721-10-30
Отрицательное смещение развертки	721-14-38
ОФМ	721-06-08
Ошибка	721-08-01
Ошибочная двоичная цифра	721-07-03
Ошибочный блок	721-07-05
Ошибочный знак	721-07-04
Ошибочный символ	721-07-02

П

Пакет	721-09-02
Пакет ошибок	721-08-09
Пакетный терминал	721-12-04
Параллельная передача	721-11-17
Пассивная оконечная установка	721-19-14
Первичная оконечная установка	721-19-15
Перевод на буквы	721-10-12
Перевод на цифры	721-10-15
Перевод регистра	721-10-10
Перевод строки	721-10-08
Перевод формата	721-10-31
Передатчик с барабанной разверткой	721-13-04
Передатчик с плоской разверткой	721-13-05
Передача включением-выключением	721-05-04
Передача данных 1	721-01-03
Передача данных 2	721-01-04
Передача двухполюсным током	721-05-03
Передача на несущей частоте	721-06-01
Передача однополюсным током	721-05-02

Передача пакками	721-19-02
Передача по нескольким каналам	721-11-21
Передача постоянным током	721-05-01
Передача с временным разделением каналов ..	721-06-02
Передача с фазированием подканалов	721-11-52
Передача токовыми-бестоковыми посылками ..	721-05-04
Переключение	721-02-27
Перекос	721-15-10
Перекрытие	721-15-08
Перемаршрутизация	721-17-41
Перенаправление вызовов	721-18-44
Перехват измененных номеров	721-18-45
Переход	721-02-28
Период строчной развертки	721-14-07
Перфоленточное считывающее устройство	721-12-22
Перфоленточный ретрансмиттер	721-12-38
Перфоленточный ретрансмиттер с полным считыванием	721-12-39
Печатающий аппарат с прямой записью	721-12-24
Печатающий перфоратор	721-12-27
Печатающий реперфоратор	721-12-29
Повторный вызов	721-17-26
Повторный вызов сети	721-18-54
Подканал	721-11-51
Подстанция	721-17-08
Подтверждение	721-10-29
Подтверждение вызовал (сигнал)	721-17-52
Подтверждение доставки	721-18-62
Подтональная передача	721-05-05
Подцикл	721-06-22
Подчиненная оконечная установка	721-19-11
Поиск записанных содержаний вызовов	721-18-38
Поле развертки	721-14-05
Полезная длина строки	721-14-31
(Полное) соединение	721-17-02
Полный телеграфный канал	721-11-03
Положительное смещение развертки	721-14-37
Полудуплекс	721-04-15
Полудуплексный аппарат	721-12-49
Полутоновая аппертура	721-14-48
Полутоновая гамма	721-14-50
Полутоновая диафрагма	721-14-48
Полутоновая факсимильная связь	721-01-11
Полутоновое изображение	721-14-49
Полутоновой диапазон	721-14-50
Получатель данных	721-12-09
Помехи черного	721-15-07
Поперечные механические качания	721-13-06
Последовательная передача	721-11-16
Последовательная передача байтов	721-11-20
Последовательная передача знаков	721-11-19
Постановка вызовов на ожидание	721-18-41
Постоянно привязанные конверты	721-19-26
Постоянный виртуальный сигнал	721-16-28
Постсигнал	721-17-60
Потерянное время	721-14-24
Потерянный вызов	721-17-81
Предварительная коррекция	721-08-43
Предварительный сигнал	721-17-59
Предупредительный сигнал	721-10-40
Преобразование кода	721-02-21
Преобразование скорости	721-03-28
Преобразователь кода	721-12-52
Преобразователь модуляции	721-11-13
Префикс доступа к междугородной сети телекс ..	721-17-29
Префикс доступа к международной сети телекс ..	721-17-30
Префикс доступа к межконтинентальной сети телекс	721-11-31
Приглашение к передаче	721-19-07
Приглашение к приему	721-19-08
Прием (в телеграфии и передаче данных)	721-10-04
Приемник с барабанной разверткой	721-13-06
Приемный реперфоратор	721-12-28
Приоритет для вызываемого абонента	721-18-16
Приоритет над местным режимом	721-18-17
Приоритет сообщения	721-18-50

Пробел (в коде Морзе)	721-09-30
Пробел с переводом буквы	721-10-18
Проверка блока 1	721-08-15
Проверка блока 2	721-08-48
Проверка знака	721-08-47
Проверка на нечетность	721-08-51
Проверка на четность	721-08-50
Проверка наличия запроса	721-08-40
Проверочный символ	721-08-49
Программное управление	721-17-75
Продольные механические качания	721-15-05
Прозрачность	721-16-30
Промежуточное накопление	721-18-46
Протокол звена данных	721-19-01
Процедура восстановления	721-08-33
Процедура управления соединения	721-17-51
Прямой входящий набор	721-18-19
Прямой входящий набор с двухэтапной нумерацией	721-18-21
Прямой входящий набор с интегрированной нумерацией	721-18-20
Прямой вызов	721-17-25
Прямой исходящий набор	721-18-18
Прямой канал	721-11-06
Путь	721-16-21
Пучок каналов	721-16-08
Пучок каналов первого выбора	721-17-39
Пучок каналов тонального телеграфирования	721-11-23

P

Работа в местном режиме	721-11-34
Рабочее место сброса нагрузки в частной сети	721-16-10
Равновесный код	721-08-29
Равномерный код	721-03-21
Радиотелеграмма	721-18-04
Радиотелеграфная система Ван Дюрена	721-11-30
Радиотелеграфный преобразователь	721-12-56
Радиотелексное соединение	721-18-06
Разборка пакетов	721-19-21
Развертка (на передаче)	721-14-01
Развертка (на приеме)	721-14-02
Развертывающее пятно (на передаче)	721-14-03
Развертывающее пятно (на приеме)	721-14-04
Разделение сообщений	721-18-51
Разделитель информации	721-10-45
Резервная маршрутизация	721-17-40
Разрешающая способность (четкость) по вертикали (факсимильного передатчика)	721-14-12
Разрешающая способность по вертикали (факсимильного приемника)	721-14-14
Разрешающая способность (четкость) по горизонтали (факсимильного передатчика)	721-14-11
Разрешающая способность по горизонтали (факсимильного приемника)	721-14-13
Расстояние Хемминга	721-08-25
Растр	721-14-05
Расширение диапазона яркости	721-14-41
Регистр сдвига	721-12-57
Резервный канал	721-11-15
Резервная маршрутизация	721-17-40
Режим телексного разговора	721-18-05
Реперфоратор	721-12-28
Реперфораторный переприем с кодовой коммутацией	721-17-17
Реперфотрансмиттер	721-12-38
Рулонный приемник	721-13-07
Рулонный телетайп	721-12-16
Ручной вызов (в передаче данных)	721-19-04
Ручной ответ	721-18-28

C

Сбалансированный групповой сигнал	721-11-40
Сбор данных	721-18-64

Сборка пакетов	721-19-20	Служба датаграмм	721-19-23
Сброс избыточной нагрузки (в телеграфии)	721-17-13	Служба отсутствующих абонентов (в телегра- фии и передаче данных)	721-18-43
Сверка по шлейфу	721-08-18	Служба передачи телеграмм	721-01-14
Сдвиговой регистр	721-12-57	Служба с ограничениями	721-18-13
Сектор	721-11-55	Служба супертелекс	721-01-16
Селекция (в телеграфном приемнике)	721-10-05	Служба телекс	721-01-15
Селекция	721-19-08	Служба телетекс	721-01-17
Семизлементный код ИСО	721-09-13	Служебный сигнал	721-17-67
Серийное включение	721-17-12	Служебный символ	721-08-45
Сеть Гентекс	721-16-02	Случайное искажение	721-07-15
Сеть данных общего пользования	721-16-18	Смещение фазы	721-11-53
Сеть (передачи) данных	721-16-13	Соблюдение порядка следования пакетов	721-19-01
Сжатие диапазона яркости	721-14-40	Собственное искажение (канала передачи)	721-07-11
Сигнал аннулирования	721-10-19	Соединение	721-17-01
Сигнал блока	721-03-14	Соединение (полное)	721-17-02
Сигнал “вызов не принят”	721-17-80	Соединение с коммутацией пакетов	721-16-24
Сигнал вызова	721-17-50	Соединение при освобождении	721-18-41
Сигнал “готовности к данным”	721-17-48	Соединение при освобождении с повторным вызовом	721-18-42
Сигнал данных	721-09-04	Сокращение развертки	721-14-35
Сигнал занятости	721-17-68	Сокращенный адрес	721-17-24
Сигнал запрета	721-17-69	Сокращенный набор номера	721-17-23
Сигнал запроса услуг	721-10-49	Сокращенный номер	721-17-24
Сигнал знака	721-03-10	Сообщение (в телеграфии и передаче данных)	721-09-01
Сигнал “класс обслуживания (абонентов)”	721-17-58	Состояние бестоковой посылки	721-09-27
Сигнал “конец набора”	721-17-61	Состояние “канал свободен”	721-17-45
Сигнал конца блока	721-03-13	Состояние покоя между знаками	721-11-57
Сигнал конца носителя	721-10-41	Состояние токовой посылки	721-09-26
Сигнал конца передачи	721-10-26	Состояние А	721-03-19
Сигнал конца текста	721-10-25	Состояние Z	721-03-20
Сигнал коррекции (синхронизма)	721-11-47	Состояние сигнализации в канале данных	721-17-49
Сигнал “Кто там?”	721-10-20	Станция коммутации данных	721-17-07
Сигнал начала блока	721-03-12	Станция коммутации каналов	721-17-19
Сигнал начала заголовка	721-10-23	Станция коммутации сообщений	721-17-20
Сигнал начала текста	721-10-24	Стартовый сигнал	721-03-15
Сигнал отбоя	721-17-65	Стартовый элемент	721-03-16
Сигнал перевода на буквы	721-10-13	Стартовая передача	721-03-07
Сигнал перевода на цифры	721-10-16	Стартовая передача данных	721-09-20
Сигнал переключения “телекс-данные”	721-10-47	Стартовое телеграфирование	721-09-19
Сигнал повторения	721-08-35	Стартовый аппарат	721-12-13
Сигнал “подтверждение отбоя”	721-17-66	Стартовый сигнал	721-03-03
Сигнал “приглашение к набору”	721-17-57	Статусный канал	721-11-08
Сигнал “соединение установлено”	721-17-64	Степень анизотропного параллельного искаже- ния запаздывания	721-07-21
Сигнал фазирования	721-14-17	Степень анизотропного параллельного искаже- ния опережения	721-07-20
Сигналы набора	721-17-54	Степень изохронного искажения	721-07-06
Сигнализация по связанному каналу	721-17-77	Степень индивидуального искажения	721-07-05
Сигнализация по общему каналу	721-17-76	Степень искажения преобладания	721-07-13
Сигнальный элемент	721-02-06	Степень искажения стандартного текста	721-07-10
Символ	721-02-07	Степень общего стартового искажения	721-07-07
Символ проверки на четность (нечетность)	721-08-53	Степень синхронного стартового искажения	721-07-09
Симплекс	721-04-15	Степень стартового искажения	721-07-07
Синтез (изображения)	721-14-02	Степень стартового искажения при факти- ческой средней скорости модуляции	721-07-09
Синтезирующее пятно	721-14-04	Столкновение	721-08-32
Синхронизация (в факсимильной связи)	721-14-20	Стоповый сигнал	721-03-17
Синхронизация элементов	721-11-44	Стоповый элемент	721-03-18
Синхронизирующий знак	721-10-22	Строка развертки	721-14-06
Синхронизм элементов	721-11-43	Стык	721-12-11
Синхронная передача	721-03-05	Стык (технические требования)	721-12-12
Синхронная передача данных	721-09-18	Суперфантомная цепь	721-05-09
Синхронная исправляющая способность (стартового аппарата)	721-07-28	Статистика по запросу	721-18-39
Синхронная сеть данных	721-16-14	Счет о плате за соединение	721-18-34
Синхронное телеграфирование	721-09-17	Счета для оконечной установки общего пользо- вания	721-18-36
Синхронный	721-03-04	Считывающе-печатанное устройство	721-12-43
Система квадруплекс	721-11-25		
Система Вердана с автоматическим повторе- нием	721-08-54		
Система с обнаружением ошибок и обратной связью	721-08-21		
Система с решающей обратной связью	721-08-21		
Система телеграфирования Бодо	721-11-29		
Система TOP	721-11-30		
Система Хелла	721-11-38		
Сканирование	721-14-02		
Скорость модуляции	721-03-26		
Скорость передачи сигналов	721-03-30		
Скорость развертки	721-14-30		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Телеграфирование с записью сигналов	721-11-33
Телеграфирование с частотной модуляцией	721-11-31
Телеграфирование с чередованием битов	721-11-28
Телеграфирование с чередованием знаков	721-11-27
Телеграфия	721-01-06
Телеграфная коммутационная станция	721-17-06
Телеграфная модуляция	721-09-14
Телеграфная сеть общего пользования	721-16-01
Телеграфная служба	721-01-13
Телеграфная соединительная линия	721-17-11
Телеграфная транзитная станция	721-17-05
Телеграфная трансляция Дезитера	721-05-10
Телеграфное искажение	721-07-03
(Телеграфное) оконечное оборудование	721-12-02
Телеграфное реле	721-12-50
Телеграфные "точки"	721-10-46
(Телеграфный) алфавит	721-09-07
Телеграфный демодулятор	721-12-54
Телеграфный дискриминатор	721-12-55
Телеграфный код	721-09-04
Телеграфный модулятор	721-12-53
Телеграфный мультиплексор	721-11-26
Телеграфный регенератор	721-10-12
Телеграфный сигнал	721-09-03
Телеграфный транслятор	721-11-11
Телеграфный трансмиттер	721-12-33
Телеискажение	721-07-18
Телексная установка общего пользования	721-18-09
(Телексный) вызов	721-17-03
Телексный код назначения	721-17-32
Телематические (службы)	721-01-05
Телеобработка (данных)	721-01-01
Телерукопись	721-01-08
Телетайп	721-12-15
Телефакс	721-13-09
Теоретическая длительность значащего интервала	721-02-31
Теоретическая исправляющая способность	721-07-26
Терминал	721-12-02
Тире (в коде Морзе)	721-09-29
Только входящая оконечная установка	721-18-11
Только исходящая оконечная установка	721-18-10
Точка (в коде Морзе)	721-09-28
ТТ (сокращение)	721-11-22
Трансмиссия с автоматической нумерацией	721-12-36
Троичный	721-02-25
Триплет	721-02-13
Тройная ошибка	721-08-08

У

Узел (сети данных)	721-16-19
Указание длительности	721-18-32
Указание платы	721-18-33
Управление по записанной программе	721-17-75
Управление потоком	721-19-30
Управление потоком передачи	721-19-31
Управляющая оконечная установка	721-19-10
Управляющий блок (телетайпа)	721-12-23
Управляющий знак	721-10-03
Уровень белого в изображении	721-14-47
Уровень черного в изображении	721-14-46
Усиленный контраст	721-14-45
Условная степень искажения	721-07-17
Условное эталонное соединение	721-11-14
Услуга для абонентов	721-18-25
Устройство согласования	721-19-24
Устройство фазирования	721-19-24

Ф

Фаза передачи данных	721-19-27
Фаза управления сетью	721-19-28

Фазирование (в факсимильной связи)	721-14-26
Фазирование по белому	721-14-18
Фазирование по черному	721-14-19
Фазирование циклов	721-06-23
Фазовая модуляция	721-06-07
Фазовое соотношение	721-11-49
Фазоинверсная модуляция	721-06-09
Факсимильная связь	721-01-09
(Фактическая) скорость передачи	721-03-29
Фантомная цепь	721-05-06
Фантомная цепь с возвратом через землю	721-05-07
ФМ	721-06-07
Формат пакета	721-19-22
Фотографическая факсимильная телеграмма	721-18-03
Фототелеграмма	721-18-03
Фототелеграфия	721-01-12
Фототелеграфная связь	721-01-12
Функциональная команда	721-10-01
Функциональный знак	721-10-01
Функциональный сигнал	721-10-02
Функция "доступ запрещен"	721-18-12

Х

Характеристическое искажение	721-07-14
------------------------------------	-----------

Ц

Централизованная сигнализация	721-17-76
Цикл	721-06-21
Цикл запроса	721-08-36
Цикл знака	721-11-42
Цикл ответа	721-08-38
Цикл отсутствия печати	721-08-39
Цикл повторения	721-08-36
Цикл повторения с контролем	721-08-42
Циклическая временная последовательность	721-16-17
Циклическая временная шкала	721-16-17
Циклическая стартовая передача данных	721-09-22
Циклический код	721-08-31
Циклическое искажение	721-07-16
Циклическое стартовое телеграфирование	721-09-21
Цикловый синхронизм	721-06-23
Циркулярная конференц-связь	721-18-59
Циркулярное сообщение	721-18-57
Цифра	721-02-07
Цифровая передача	721-04-08
Цифровой регистр	721-10-14
Цифровой сигнал	721-02-02

Ч

Частичная инверсия полутонов	721-19-11
Частичная (неполная) перфорация	721-12-31
Частично замкнутая группа абонентов	721-18-23
Частичный переход полутонов	721-15-11
Частная сеть	721-16-09
Частота строк	721-14-08
Частота точек	721-14-15
Частотная модуляция	721-06-06
Частотное объединение/разделение каналов	721-04-12
Частотный односторонний канал	721-04-25
Черно-белая факсимильная связь	721-01-10
Четверичный	721-02-26
Четкость развертки	721-14-29
Четырехчастотное дуплексное телеграфирование	721-11-32
Чистая исправляющая способность	721-07-23
ЧМ	721-06-06
ЧРК	721-04-12

	Ш		Элемент сигнала	721-02-06
Шаг развертки		721-14-28	Элемент А	721-03-24
	Э		Элемент Z	721-03-25
			Эффективная исправляющая способность	721-07-24
Элемент изображения		721-14-10	Эффективная скорость передачи	721-03-31
			Эффект отражения	721-15-03
			Эхо-эффект	721-15-03

ÍNDICE

A

acceso a la red telegráfica pública	721-18-07
acceso (de una red de datos)	721-16-22
acoplamiento acústico (a una línea telefónica)	721-12-58
acoplador acústico (para transmisión de datos)	721-12-59
acuse de recibo (negativo)	721-10-30
acuse de recibo (positivo)	721-10-29
agrupamiento de datos	721-18-64
agrupamiento de líneas	721-17-12
agujero de alimentación	721-12-30
alfabeto de un código de <i>n</i> -momentos	721-09-08
alfabeto internacional nº 5	721-09-13
alfabeto telegráfico internacional nº 1	721-09-09
alfabeto telegráfico internacional nº 2	721-09-10
alfabeto telegráfico internacional nº 3	721-09-11
alfabeto telegráfico internacional nº 4	721-09-12
alfabeto (telegráfico)	721-09-07
alineación de trama	721-06-23
alineador	721-19-24
análisis (de imagen)	721-14-01
anchura de una ráfaga de errores	721-08-10
anisócrona	721-03-02
aparato arritmico	721-12-14
aparato de telecopia controlada, grupo 1	721-13-01
aparato de telecopia controlada, grupo 2	721-13-02
aparato de telecopia controlada, grupo 3	721-13-03
aparato terminal sobre la red	721-12-06
aparato (que funciona en) dúplex	721-12-48
aparato (que funciona en) semidúplex	721-12-49
apertura de control de tono	721-14-48
apertura (de un emisor de telecopia)	721-14-21
apertura (de un receptor de telecopia)	721-14-22
archivo de mensajes	721-18-37
arrastre	721-15-02
avance de línea	721-10-08

B

base de tiempos	721-16-15
Baudio	721-03-27
bidireccional	721-04-22
bilateral	721-04-22
bisector	721-06-18
bit	721-02-08
bit de control	721-08-46
bit de información	721-08-44
bivalente	721-02-24
bivocal (equipo)	721-06-17
blanco de imagen	721-14-47
“blanco de letras” automático	721-10-18
blanco nominal	721-14-44
bloque	721-03-11
bloque erróneo	721-08-04
..... y	721-08-05
burofax	721-13-11

C

cabina pública de télex	721-18-09
cadena de conexión	721-17-01
cadena de conexión completa	721-17-02
cadencia bruta de transferencia	721-03-29
cadencia útil de transferencia	721-03-31
cambio de línea	721-10-08
cambio de marcha	721-10-46

camino (de una red de datos)	721-16-21
campo explorado	721-14-05
canal de banda ancha	721-04-03
canal de emisión	721-11-09
canal de estado	721-11-08
canal de frecuencias	721-04-25
canal de ida	721-11-06
canal de recepción	721-11-10
canal de retorno	721-11-07
canal de tipo telefónico	721-04-01
canal de transmisión de datos	721-11-02
canal telegráfico	721-11-01
canal telegráfico completo	721-11-03
carácter	721-09-09
carácter de control	721-10-03
carácter de control de llamada	721-10-48
(estado de) carácter de fase	721-11-50
carácter de relleno	721-10-39
carácter de substitución	721-10-37
carácter erróneo	721-08-04
..... y	721-08-05
carácter nulo	721-10-38
categoría de usuarios	721-18-08
centro compartido	721-18-35
centro de conmutación de datos	721-17-07
centro de conmutación telegráfico	721-17-06
centro director	721-17-86
centro principal de una red privada	721-16-10
cerramiento de trama	721-26-03
ciclo BQ	721-08-38
ciclo de carácter	721-11-42
ciclo de demanda	721-08-37
ciclo de repetición	721-08-36
ciclo de repetición controlado	721-08-42
ciclo de respuesta	721-08-38
ciclo RQ	721-08-37
ciclo sin impresión	721-08-39
cifra binaria	721-02-09
circuito alquilado	721-16-05
circuito apropiado	721-05-07
circuito apropiado fantasma	721-05-08
circuitos de datos	721-11-05
circuito de socorro (para la telegrafía armónica) ..	721-11-15
circuito de tipo telefónico	721-04-02
circuito dedicado	721-16-05
circuito fantasma	721-05-06
circuito intercontinental	721-16-07
circuito internacional	721-16-06
circuito superfantasma	721-05-09
circuito telegráfico	721-11-04
circuito telegráfico de unión	721-17-10
circuito virtual	721-16-27
circuito virtual permanente	721-16-28
código	721-02-20
código autocorrector	721-08-28
código cíclico	721-08-31
código corrector de errores	721-08-28
código de cerramiento	721-18-24
código de datos	721-09-06
código de destino télex	721-17-32
código de enclavamiento	721-18-24
código de momentos	721-03-21
código de <i>n</i> -momentos	721-03-22
código de paridad	721-08-52
código de protección contra los errores	721-08-26
código de relación constante	721-08-29
código detector de errores	721-08-27

código ISO de 7 elementos	721-09-13
código Morse	721-09-25
código polinomial	721-08-31
código redundante	721-08-23
código telegráfico	721-09-05
código Van Duuren	721-08-30
colación automática	721-08-18
colector de datos	721-12-09
colisión frontal	721-17-82
combinación de código	721-03-23
compensación de luminancias	721-14-42
compresión de luminancias	721-14-40
comunicación con destinos múltiples	721-18-55
comunicación de conferencia	721-18-56
comunicación de datos	721-01-03
comunicación de difusión	721-18-57
comunicación de grupo	721-18-60
comunicación ficticia de referencia	721-11-14
comunicación radiotelex	721-18-06
comunicación virtual	721-16-29
comunicación (télex)	721-17-03
concentrador de datos	721-17-85
concentrador de línea	721-17-09
concentrador-difusor	721-17-84
conexión automática secuencial	721-18-61
conexión conmutada	721-16-24
conexión cuando esté libre	721-18-41
conexión cuando esté libre y vuelta a llamar	721-18-42
conexión de datos	721-16-23
conexión especializada	721-16-05
conexión multipunto	721-16-25
conexión punto a punto	721-16-26
conferencia difusión	721-18-59
conferencia restringida	721-18-58
confirmación de envío	721-18-62
conmutación con retransmisión por cinta perforada	721-17-17
conmutación de caracteres	721-17-18
conmutación de circuitos	721-17-14
conmutación de mensajes	721-17-15
conmutación de paquetes	721-17-16
conmutador de circuitos	721-17-19
conmutador de conexión	721-17-04
conmutador de mensajes	721-17-20
conmutador nodal telegráfico	721-17-05
consulta de archivo	721-18-38
contienda	721-08-32
contraste acentuado	721-14-45
contraste máximo	721-14-39
control de anulación	721-10-36
control de dispositivos (auxiliares)	721-10-35
control de flujo	721-19-30
control de flujo de emisión	721-19-31
control de función	721-10-01
control de gasto	721-19-30
control de imparidad	721-08-51
control de paridad	721-08-50
control de presentación de página	721-10-31
control de puesta en página	721-10-07
control de RQ	721-08-41
control de sincronización	721-10-22
control de transmisión	721-10-27
control local	721-10-06
control por bloque	721-08-48
control por bloques	721-08-15
control por carácter bloque	721-08-47
control por programa registrado	721-17-75
control por retorno	721-08-18
conversación telex	721-18-05
conversión de código	721-02-21
conversión de velocidad	721-03-28
convertidor de código	721-12-52
convertidor de modulación	721-11-13
convertidor de señales radiotelegráficas	721-12-56
corrección de error de numeración	721-17-27
corrección de errores	721-08-20
corrección de errores por detección y repetición ..	721-08-21

corrección de errores por retorno y repetición	721-08-22
corrección de sincronismo	721-11-46
corrección sin señales especiales	721-11-48
cuantificación (de una magnitud)	721-02-05
cuartete	721-02-14

D

datafax	721-13-10
datos	721-01-02
definición longitudinal (emisor de telecopia)	721-14-11
definición longitudinal (receptor de telecopia)	721-14-13
definición transversal (emisor de telecopia)	721-14-12
definición transversal (receptor de telecopia)	721-14-14
demanda de identificación	721-19-06
demanda de identificación	721-10-28
demodulador telegráfico	721-12-54
desbordamiento (en telegrafía)	721-17-13
desmontaje de plaquetas	721-19-21
desmultiplexado	721-04-06
desmultiplexor	721-04-08
detección analógica de errores	721-08-55
detección de calidad (de una señal)	721-08-55
detección de errores	721-08-16
detección de errores sin repetición	721-08-17
detector de señales (radiotelegráficas)	721-12-56
dígito	721-02-07
dígito de control	721-08-49
dígito de paridad	721-08-53
dígito de servicio	721-08-45
dígito erróneo	721-08-03
..... y	721-08-02
dipolo	721-02-12
dirección corta	721-17-24
dirección (en conmutación de circuitos)	721-17-55
dirección (en tratamiento de información)	721-17-56
discriminador telegráfico	721-12-55
disponible	721-17-46
distancia de Hamming	721-08-25
distorsión característica	721-07-14
distorsión ciclica	721-07-16
distorsión de apertura	721-15-01
distorsión de polaridad	721-07-12
distorsión en la emisión	721-07-19
distorsión fortuita	721-07-15
distorsión propia (de un canal de transmisión)	721-07-11
distorsión telegráfica	721-07-03
distorsión temporal	721-07-03
distribución dinámica adaptable de los canales	721-10-32
doble toma (sobre circuito mixto)	721-17-82
dúplex	721-04-16
dúplex de puente	721-04-18
dúplex diferencial	721-04-17
dúplex incremental	721-04-19
dúplex por oposición	721-04-20
dúplex total	721-04-16
duración de una comunicación	721-17-74
duración teórica de un intervalo significativo	721-02-31

E

ecoplex	721-08-19
efecto de eco	721-15-03
elemento binario	721-02-08
elemento binario erróneo	721-08-03
..... y	721-08-02
elemento de arranque	721-03-16
elemento de control	721-08-46
elemento de imagen	721-14-10
elemento de parada	721-03-18
elemento de partida (desaconsejado)	721-03-16
elemento de señal	721-02-06
elemento de sincronización	721-11-45
elemento explorado	721-14-10
elemento numérico (desaconsejado)	721-02-07

elemento n-ario	721-02-10
elemento unitario	721-02-33
emisor automático	721-12-35
emisor automático con control por impulsos	721-12-40
emisor automático de indicativo	721-12-41
emisor con numeración automática (de mensajes)	721-12-36
emisor con teclado	721-12-34
emisor de cilindro	721-13-04
emisor plano	721-13-05
emisor (telegráfico)	721-12-33
en código	721-10-44
en doble sentido	721-04-24
en sentido único	721-04-23
encabezamiento	721-18-52
encaminamiento adaptativo	721-19-19
encaminamiento alternativo	721-17-38
encaminamiento de socorro	721-17-40
encaminamiento normal	721-17-37
encaminamiento (en conmutación de circuitos)	721-17-36
encaminamiento (en transmisión de datos por pa- quetes)	721-19-18
envío diferido	721-18-49
envolventes encerrados permanentemente	721-19-26
envolvente	721-19-25
equipo de terminación de circuito de datos	721-12-05
equipo terminal de tratamiento de datos	721-12-03
error doble	721-08-07
error simple	721-08-06
error triple	721-08-08
escala de tonos	721-14-50
escape	721-10-42
espaciador de mensajes	721-18-51
espaciar hacia atrás	721-10-34
espacio (en código Morse)	721-09-30
especificación de interfase	721-12-12
estación de control	721-19-10
estación de datos	721-12-07
estación esclava	721-19-13
estación maestra	721-19-12
estación mixta	721-19-17
estación pasiva	721-19-14
estación piloto	721-19-10
estación primaria	721-19-15
estación secundaria	721-19-16
estación subordinada	721-19-11
estación tributaria	721-19-11
estadísticas según demanda	721-18-39
estado A	721-03-19
estado de disponibilidad	721-17-45
estado de reposo (de circuitos)	721-11-56
estado significativo	721-02-22
estado (condición) de reposo intercalado entre ca- racteres	721-11-57
estado Z	721-03-20
estados de señalización sobre el canal de datos	721-17-49
etiqueta (en señalización)	721-17-35
exploración limitada	721-14-35
exploración reducida	721-14-35
exploración (en emisión)	721-14-01
exploración (en recepción)	721-14-02
extensión de luminancias	721-14-41

F

facsimil	721-01-09
facsimil grupo 1	721-13-01
facsimil grupo 2	721-13-02
facsimil grupo 3	721-13-03
factor de cilindro	721-14-27
factor de cooperación	721-14-33
factor de eficacia en el tiempo (de un transmisor)	721-08-34
fase de control de red	721-19-28
fase de transferencia de datos	721-19-27
fin de selección de señal	721-17-61
finura de exploración	721-14-29

formato de paquetes	721-19-22
fotoelectrografía	721-01-12
fotoelectrografía	721-01-12
fotoelectrograma	721-18-03
frecuencia de línea	721-14-08
frecuencia de puntos	721-14-15
fuerza de datos	721-12-08
fuerza de código	721-10-43
funcionamiento en local	721-11-34

G

grabado facsimil	721-01-11
grado convencional de distorsión	721-07-17
grado de distorsión aritmética	721-07-07
grado de distorsión aritmética a la velocidad real media	721-07-09
grado de distorsión aritmética en sincronismo	721-07-09
grado de distorsión aritmética global	721-07-08
grado de distorsión de ensayo normalizado	721-07-10
grado de distorsión de polaridad	721-07-13
grado de distorsión individual (de un instante signi- ficativo)	721-07-05
grado de distorsión isócrona	721-07-06
grado de distorsión paralela anisócrona en avance	721-07-20
grado de distorsión paralela anisócrona en retardo	721-07-21
grupo cerrado de usuarios	721-18-22
grupo (de usuarios) parcialmente cerrado	721-18-23

H

haz de circuitos	721-16-08
haz de primera elección	721-17-39
haz de telegrafía armónica	721-11-23
hélice de inscripción	721-14-25
huida	721-10-42

I

identificación automática	721-18-29
identificación de línea por la red	721-18-30
imagen de control de tono	721-14-49
impresor directo	721-12-24
independencia del código	721-16-31
indicación automática de fecha y hora	721-18-31
indicación de duración	721-18-32
indicación de precio	721-18-33
índice de cooperación	721-14-34
índice de modulación (en modulación por despla- zamiento de frecuencia)	721-06-11
instalación de abonado	721-12-01
instalación de registro	721-18-47
instalación terminal para transmisión de datos	721-12-07
instante ideal	721-07-02
instante significativo	721-02-29
instante significativo coherente	721-11-18
interfase	721-12-11
interconexión de redes	721-16-12
interfaz	721-12-11
interferencia de imagen	721-15-04
interlineación	721-15-09
intervalo significativo	721-02-30
intervalo unitario	721-02-32
intervención para cambio del número de llamada	721-18-45
inversión	721-10-10
inversión parcial de tono	721-15-11
inversión-cifras	721-10-15
inversión-letras	721-10-12
inversor	721-10-46
invitación a emitir	721-19-07
invitación a recibir	721-19-08
isócrona	721-03-01
isocronismo interrumpido	721-11-24
isocronismo por paquetes	721-11-24

L

lamo de inscripción	721-14-26
lector de banda	721-12-22
lector de cinta	721-12-22
línea de abonado	721-16-03
línea de exploración	721-14-06
línea local	721-16-04
longitud total de línea	721-14-32
longitud útil de línea	721-14-31

LL

llamada a hora fija	721-18-53
llamada automática	721-18-26
llamada de red	721-18-54
llamada directa	721-17-25
llamada infructuosa	721-17-79
llamada manual (en transmisión de datos)	721-19-04
llamada perdida	721-17-81
llamada sin secuencia de selección	721-17-25
(tentativa de) llamada (en transmisión de datos) ..	721-19-03

M

manipulador Morse	721-12-44
margen de orientación	721-11-54
margen de un receptor síncrono	721-07-29
margen efectivo (de un aparato dado)	721-07-24
margen en el sincronismo (de un aparato arritmico) ..	721-07-28
margen neto	721-07-23
margen nominal (de un tipo de aparato)	721-07-25
margen teórico	721-07-26
margen (de un aparato arritmico)	721-07-27
margen (de un receptor o terminal)	721-07-22
mensaje (telegráfico o de datos)	721-09-01
modem	721-12-10
modo de conexión (en télex)	721-17-83
modo (de una red de datos)	721-16-19
modulación coherente	721-06-12
modulación con referencia fija	721-06-04
modulación diferencial	721-06-03
modulación isócrona	721-09-16
modulación por cambio de amplitud	721-06-05
modulación por cuadratura de fase	721-06-10
modulación por desplazamiento de amplitud	721-06-05
modulación por desplazamiento de fase	721-06-07
modulación por desplazamiento de fase diferencial ..	721-06-08
modulación por desplazamiento de frecuencia	721-06-06
modulación por inversión de fase	721-06-09
modulación por oposición de fase	721-06-09
modulación telegráfica	721-09-14
modulador telegráfico	721-12-53
módulo de cooperación	721-14-34
momento A	721-03-24
momento Z	721-03-25
montaje de paquetes	721-19-20
muestreo (de una señal)	721-02-04
muldem	721-04-09
muldex	721-04-09
multicanal	721-11-21
multiplote	721-02-11
múltiplex	721-04-04
múltiplex heterogénea	721-04-14
múltiplex homogénea	721-04-13
múltiplex telegráfico	721-11-26
multiplexado	721-04-05
multiplexado en frecuencia	721-04-12
multiplexado por división en el tiempo	721-04-11
multiplexado por división en frecuencia	721-04-12
multiplexado temporal	721-04-11
multiplexor	721-04-07
multiplexor de datos de primer orden	721-06-19
multiplexor de datos de segundo orden	721-06-20

mutación	721-02-27
mutilación	721-08-01

N

negro de imagen	721-14-46
negro nominal	721-14-43
negro perturbado	721-15-07
negro ruidoso	721-15-07
n-teto	721-02-19
no disponible	721-17-47
nodo (de una red de datos)	721-16-19
nudo	721-16-19
numeración abreviada	721-17-23
numeración en cuadrante	721-17-63
numeración en el teclado	721-17-62
numeración internacional en dos tiempos	721-17-34
numeración por disco	721-17-63
número de batería	721-17-33
número de estado significativo	721-02-23
número télex local	721-17-22
número télex nacional de abonado	721-17-21

O

oblicuidad	721-15-10
octete	721-02-18
ordenamiento de paquetes	721-19-09
orientación	721-11-53

P

palabra de código	721-08-24
paquete	721-08-02
paso de exploración	721-14-28
perforación de arrastre	721-12-30
perforación parcial	721-12-31
perforación "Chadless"	721-12-31
perforador con teclado	721-12-26
perforador impresor	721-12-27
perforador (de cinta)	721-12-25
perforadora	721-12-25
periodo de línea	721-14-07
petición reencaminada	721-18-48
(señal de) petición de servicio suplementario	721-10-49
(señal de) petición de transferencia de datos	721-10-50
pista	721-12-32
pluralidad de códigos de señales de selección	721-17-28
postseñal	721-17-60
precorrección	721-08-43
prefijo de acceso a grandes distancias	721-17-29
prefijo de acceso a la red intercontinental	721-17-31
prefijo de acceso a la red internacional	721-17-30
preseñal	721-17-59
prioridad absoluta	721-18-15
prioridad de mensajes	721-18-50
prioridad para llamada de abonado	721-18-16
prioridad relativa	721-18-14
prioridad sobre el funcionamiento en local	721-18-17
procedimiento de control de llamada	721-17-51
procedimiento de recuperación	721-08-33
procedimiento Verdan	721-08-54
prohibición	721-18-12
protección contra los errores	721-08-14
protocolo de conexión	721-19-01
puesta en fase sobre blanco	721-14-19
puesta en fase sobre negro	721-14-18
puesta en fase (en telecopia)	721-14-16
punteado de RQ	721-08-40
punto (en código Morse)	721-09-28

Q

quintete	721-02-15
----------------	-----------

R

radiotelegrafía Van Duuren	721-11-30
radiotelegrama	721-18-04
ráfaga de errores	721-08-09
rama (de una red de datos)	721-16-20
raya (en código Morse)	721-09-29
receptor acústico	721-12-45
receptor con desarrollo continuo	721-13-07
receptor de cilindro	721-13-06
receptor transductor impresor	721-12-24
receptor-perforador	721-12-28
receptor-perforador impresor	721-12-29
recubrimiento	721-15-08
red de datos	721-16-13
red gentex	721-16-02
red privada cerrada	721-16-11
red privada (en telegrafía o transmisión de datos)	721-16-09
red pública para datos	721-16-18
red síncrona de datos	721-16-14
red telegráfica pública	721-16-01
reemisor	721-12-37
reemisor con cinta perforada	721-12-38
reemisor con cinta perforada (lectura completa)	721-12-39
reemisor FRXD	721-12-39
reencaminamiento	721-17-41
reenvío de llamada	721-17-44
reflejo	721-15-04
regenerador (telegráfico)	721-11-12
registrador de sifón	721-12-47
registrador Morse de cinta	721-12-46
registro con desfase	721-12-57
registro con desplazamiento	721-12-57
registro y retransmisión	721-18-46
relación de aspecto	721-14-09
relación de cuentas de llamadas	721-18-34
relación de cuentas por centro compartido	721-18-36
relación de fase	721-11-49
relación de formato	721-14-09
relación de reproducción	721-14-36
relé telegráfico	721-12-50
relé vibrador telegráfico	721-12-51
repetición de numeración	721-17-26
repetidor regenerador telegráfico	721-11-12
repetidor telegráfico	721-11-11
reposo (en código Morse)	721-09-27
representación de código	721-03-23
respuesta automática	721-18-27
respuesta manual	721-18-28
respuesta por mensaje registrado	721-18-40
respuesta (en transmisión de datos)	721-19-05
restitución	721-09-15
retenido por ocupación	721-18-41
retorno de carro	721-10-09
retransmisión automática	721-11-35
rodadura	721-10-46
ruta de tráfico (en conmutación de circuitos)	721-17-36

S

secreto de las conmutaciones	721-18-63
sector de banda	721-12-22
sector de cinta	721-12-22
sector de trama	721-06-22
sector impresor	721-12-43
sector muerto	721-14-23
sector (de múltiplex)	721-11-55
secuencia de selección	721-17-54
secuenciamiento de paquetes	721-19-09
seguridad de las informaciones	721-08-57
selección directa a la llegada	721-18-19
selección directa a la llegada con numeración en dos tiempos	721-18-21
selección directa a la llegada con numeración integrada	721-18-20

selección (en recepción de telegrafía)	721-10-05
semiduplex	721-04-15
señal analógica	721-02-03
señal arritmica	721-03-03
señal compuesta equivalente	721-11-40
señal compuesta (isócrona)	721-11-39
señal de aceptación de llamada	721-17-53
señal de advertencia	721-10-40
señal de arranque	721-03-15
señal de arranque de encabezamiento	721-10-23
señal de bloque	721-03-14
señal de borrado	721-10-19
señal de carácter	721-03-10
señal de categoría	721-17-58
señal de comienzo de texto	721-10-24
señal de comienzo de bloque	721-03-12
señal de conexión	721-17-64
señal de confirmación de liberación	721-17-66
señal de confirmación de llamada	721-17-52
señal de conmutación	721-17-42
señal de conmutación télex-datos	721-10-47
señal de corrección (de sincronismo)	721-11-47
señal de datos	721-09-04
señal de denegación de llamada	721-17-80
señal de disponible para la transmisión de datos	721-17-48
señal de espacio	721-10-17
señal de fin de soporte	721-10-41
señal de fin de texto	721-10-25
señal de fin de transmisión	721-10-26
señal de final de bloque	721-03-13
señal de función	721-10-02
señal de identificación	721-10-21
señal de inversión - cifras	721-10-16
señal de inversión - letras	721-10-13
señal de invitación a numerar	721-17-57
señal de liberación	721-17-65
señal de llamada	721-17-50
señal de ocupación	721-17-68
señal de parada	721-03-17
señal de partida (desaconsejada)	721-03-15
señal de prohibición	721-17-69
señal de puesta en fase	721-14-17
señal de repetición	721-08-35
señal de servicio	721-17-67
señal digital	721-02-02
señal múltiplex	721-04-10
señal telegráfica (de datos)	721-09-03
señal (de conmutación) hacia adelante	721-17-43
señal (de conmutación) hacia atrás	721-17-44
señal (función) "¿ Quién es Usted ?"	721-10-20
señal (temporal) discreta	721-02-01
señalización canal a canal	721-17-77
señalización por canal asociado	721-17-77
señalización por canal común	721-17-76
señalización por canal semáforo	721-17-76
señal (discreta) incorrecta	721-07-04
señal (discreta) perfecta	721-07-01
separador de información	721-10-45
septete	721-02-17
serie de cifras	721-10-14
serie de letras	721-10-11
servicio abonados ausentes (telegrafía y transmisión de datos)	721-18-43
servicio complementario	721-18-25
servicio de datagramas	721-19-23
servicio restringido	721-18-13
(servicio) telegráfico	721-01-13
servicio telegráfico público	721-01-14
(servicios de) telemática	721-01-05
sextete	721-02-16
simplex	721-04-15
simulador de emisor de indicativo	721-12-42
síncrona	721-03-04
sincronismo elemental	721-11-43
sincronización elemental	721-11-44
sincronización (en telecopia)	721-14-20

síntesis (de imagen)	721-14-02
solape	721-15-08
subcanal	721-11-51
(estado de) subcanal de fase	721-11-52
subtrama	721-06-22
sub-centro	721-17-08
superposición	721-15-08
supertélex (servicio)	721-01-16

T

tabulación horizontal	721-10-32
tabulación vertical	721-10-33
tasa de distorsión arritmica global	721-07-08
tasa de distorsión arritmica	721-07-07
tasa de distorsión individual (de un instante significativo)	721-07-05
tasa de distorsión isócrona	721-07-06
tasa de errores residuales	721-08-56
tasa de errores sobre los bloques	721-08-12
tasa de errores sobre los caracteres	721-08-13
tasa de errores sobre los dígitos	721-08-11
teclado alfanumérico	721-12-18
teclado con acción directa	721-12-20
teclado con registrador	721-12-21
teclado de tracción mecánica	721-12-19
teclado motorizado	721-12-19
teleautografía	721-01-08
telecopia	721-01-09
telecopia bivalente	721-01-10
telecopia contrastada	721-01-10
teledistorsión	721-07-18
teleescritura	721-01-08
telefax	721-13-09
telegrafía	721-01-06
telegrafía alfabética	721-01-07
telegrafía armónica	721-11-22
telegrafía automática Morse	721-09-24
telegrafía Baudot	721-11-29
telegrafía con desplazamiento de frecuencia	721-11-31
telegrafía con impresión	721-11-36
telegrafía con mosaico	721-11-37
telegrafía con registro de señales	721-11-33
telegrafía cuádruplex	721-11-25
telegrafía dúplex con cuatro frecuencias	721-11-32
telegrafía Hell	721-11-38
telegrafía Morse	721-09-23
telegrafía múltiplex con caracteres entrelazados	721-11-27
telegrafía múltiplex con momentos entrelazados	721-11-28
telegrafía por descomposición de señales	721-11-37
telegrafía arritmica	721-09-19
telegrafía arritmica con cadencia	721-09-21
telegrafía síncrona	721-09-17
telegrafico (servicio)	721-01-13
telegrama	721-18-01
telegrama telecopiado	721-18-02
telegramas (servicio de)	721-01-14
teleimpresor	721-12-15
teleimpresor con (impresión sobre) banda	721-12-17
teleimpresor con (impresión sobre) página	721-12-16
teleinformática	721-01-01
aparato de teleinscripción	721-13-08
teleinscriptor	721-12-13
telemática (servicios de)	721-01-05
teleproceso	721-01-01
teletexto (servicio)	721-01-17
teletipo	721-12-15
teletratamiento	721-01-01
télex (servicio)	721-01-15
terminación (de circuito de datos)	721-12-05
terminal común	721-18-35
terminal (de datos)	721-12-03
terminal en modo paquete	721-12-04
terminal especializado en llegadas	721-18-11
terminal especializado en salidas	721-18-10
terminal (telegráfico)	721-12-02

tetravalente	721-02-26
tiempo de establecimiento de una comunicación	721-17-70
tiempo de liberación	721-17-78
tiempo de numeración	721-17-72
tiempo de preselección	721-17-71
tiempo de restablecimiento de alineación de trama	721-06-24
tiempo de selección	721-17-73
tiempo de transferencia	721-19-29
tiempo perdido	721-14-24
toma directa	721-18-18
trabajo (en código Morse)	721-09-26
traducción (en telegrafía y transmisión de datos)	721-10-04
trama	721-06-21
trama temporal	721-16-16
trama temporal cíclica	721-16-17
trama temporal periódica	721-16-17
transcodificador	721-12-52
transición	721-02-28
translación convertidora de modulación	721-11-13
transmisión anisócrona	721-03-06
transmisión arritmica	721-03-07
transmisión carácter-serie	721-11-19
transmisión de datos	721-01-04
transmisión de datos arritmica	721-09-20
transmisión de datos arritmica con cadencia	721-09-22
transmisión de datos síncrona	721-09-18
transmisión digital (de una señal discreta)	721-03-08
transmisión infratelefónica	721-05-05
transmisión interbanda	721-06-14
transmisión intrabanda	721-06-15
transmisión multiplete-serie	721-11-20
transmisión múltiple temporal	721-06-02
transmisión paralelo	721-11-17
transmisión por corriente continua	721-05-01
transmisión por corriente portadora	721-06-01
transmisión por corriente simple	721-05-01
transmisión por doble corriente	721-05-03
transmisión por ráfagas	721-19-02
transmisión por todo o nada	721-05-04
transmisión serie	721-11-16
transmisión síncrona	721-03-05
transmisión supratelefónica	721-06-13
transparencia (en telegrafía o transmisión de datos)	721-16-30
traslación de exploración negativa	721-14-38
traslación de exploración positiva	721-14-37
traslación de supresión de tierra	721-05-10
traslación Desieter	721-05-10
tratamiento de errores	721-08-14
traza analizadora	721-14-03
traza de exploración (en emisión)	721-14-03
traza de exploración (en recepción)	721-14-04
traza sintetizadora	721-14-04
trepidación longitudinal	721-15-05
trepidación transversal	721-15-06
triplete	721-02-13
trivalente	721-02-25

U

unidad de control (teleimpresor)	721-12-23
unidireccional	721-04-21
unilateral	721-04-21
unión de sub-centro	721-17-11
univocal (equipo)	721-06-16

V

valencia	721-02-23
valor de código	721-03-23
velocidad binaria	721-03-30
velocidad binaria acumulada de un multiplex	721-11-41
velocidad de exploración	721-14-30
velocidad de modulación	721-03-26
velocidad de señalización	721-03-30
velocidad de transferencia	721-03-29
velocidad útil de transferencia	721-03-31

INHALTSVERZEICHNIS

A

AAQ (-Verfahren)	721-08-21
abgehende Wahl, direkte	721-18-18
abgeschlossenes privates Anwendernetz	721-16-11
Abgleichung	721-19-24
absolute Priorität	721-18-15
Abtastbereich	721-14-05
Abtastdichte; Schreibdichte	721-14-29
Abtasteinrichtung, negative	721-14-38
Abtasteinrichtung, positive	721-14-37
Abtasten, begrenztes	721-14-35
abtasten (im Faksimile-Empfänger)	721-14-02
abtasten (im Faksimile-Sender)	721-14-01
Abtastgeschwindigkeit	721-14-30
Abtastpunkt (bei Sendung)	721-14-03
Abtastung (eines Signals)	721-02-04
Abtastvorschub	721-14-28
Abtastzeile	721-14-06
additives Duplex	721-04-19
Adresse (bei Leitungsvermittlung)	721-17-55
Adresse (in der Informationsverarbeitung)	721-17-56
Adressenänderungshinweis	721-18-45
akustische Kupplung	721-12-58
akustischer Kuppler	721-12-59
Alphabet, <i>n</i> -bit-Code-	721-09-08
alphanumerische Tastatur	721-12-18
Alphabet (Telegraphen-)	721-09-07
alternative Verkehrslenkung	721-17-38
alternative Wahlzeichen	721-17-28
Amplitudenmodulation	721-06-05
Amplitudenumtastung	721-06-05
analoges Signal	721-02-03
Analog-Fehlererkennung	721-08-55
Anfang des Kopfes	721-10-25
Angabe der Verbindungsdauer	721-18-32
angepaßte Leitweglenkung	721-19-19
angetriebene Tastatur	721-12-19
Anisochron	721-03-02
anisochrone Übertragung	721-03-06
ankommende Wahl	721-18-19
Anrufannahme	721-17-53
Anrufbeantwortung	721-19-05
Anrufbestätigung	721-17-52
Anrufen (bei Datenübertragung)	721-19-03
Anrufen, manuelles	721-19-04
Anruf, nicht erfolgreicher	721-17-79
Anruf (Signal)	721-17-50
Anrufweiterleitung	721-18-44
AnschlußBart (Telex)	721-17-83
Anschlußkennung durch das Netz	721-18-30
Antwortzyklus	721-08-38
Anwendernetz (in der Telegrafie und Datenüber- tragung), privates	721-16-09
Anwendernetz, abgeschlossenes privates	721-16-11
Apertur (eines Faksimile-Empfängers)	721-14-22
Apertur (eines Faksimile-Senders)	721-14-21
Aperturverzerrung	721-15-01
Arbeitsfaktor, Zusammen-	721-14-33
Arbeitsindex, Zusammen-	721-14-34
A-Schritt	721-03-24
aufgezeichnete Nachricht	721-18-40
aufgezeichnete Sendung	721-18-40
Aufzeichnung, Ende der	721-10-41
Aufzeichnung, örtliche	721-10-06
Ausdehnung des Helligkeitsbereichs	721-14-41
Ausgabe der gespeicherten Sendungen	721-18-38

Auslösebestätigung	721-17-66
auslösen	721-17-65
Auslöseverzögerung	721-17-78
Auswahl (in einem Telegrafeneempfänger)	721-10-05
automatische Datums- und Zeitangabe	721-18-31
automatische Kennungsgabe	721-18-29
automatische Rufbeantwortung	721-18-27
automatische Weitersendung	721-11-35
automatisch numerierender Sender	721-12-36
automatischer Sender	721-12-35
automatischer Weitersender mit gesteuerter Strei- fenzuführung	721-12-40
automatischer Weitersender	721-12-37
automatisches Wählen	721-18-26
automatisches Wheatstone-System	721-09-24
automatische Verbindungsfolge	721-18-61
automatische Wiederholung, Fehlererkennung und A-Zustand	721-08-21 721-03-19

B

Baud	721-03-27
Baudot-Telegrafie	721-11-29
begrenztes Abtasten	721-14-35
begrenztes RQ	721-08-40
beidseitig	721-04-22
Belegungszusammenstoß	721-17-82
Benutzergruppe, geschlossene	721-18-22
Benutzergruppe, teilweise geschlossene	721-18-23
Benutzerklasse	721-18-08
Benutzerklassenkennzeichen	721-17-58
Benutzerleistungsmerkmal	721-18-25
bereit	721-17-46
besetzt	721-17-68
betonter Kontrast	721-14-45
Betrieb, eingeschränkter	721-18-13
Bezugsverbindung (in der Telegrafie), hypotheti- sche	721-11-14 721-14-10
Bildelement	721-01-11
Bildfaksimile	721-14-46
Bildschwarz	721-14-47
Bildweiß	721-02-09
Binärelement	721-02-09
Binärzeichen	721-02-08
Binärziffer	721-02-08
Bit	721-19-02
Bitbündelübertragung	721-08-03
Bit, fehlerhaftes	721-11-28
bitverschachtelte Telegrafie	721-12-16
Blattschreiber	721-03-11
Block	721-08-05
Blockanfangssignal	721-03-12
Blockendsignal	721-03-13
Blockfehlerhäufigkeit	721-08-13
Blockfehlerquote	721-08-13
Blockprüfung	721-08-15
Blocksignal	721-08-48
Breitbandkanal	721-03-14
Brückenduplex	721-04-03
Brückenduplex	721-04-18
Buchstabenstellung	721-10-11
bündelweise isochron	721-11-24
Bürofax	721-13-11
Bürofernschreiben	721-01-17
Byte	721-02-11
byte-serielle Übertragung	721-11-20

C

charakteristische Verzerrung	721-07-14
Code	721-02-20
Code, gleichgewichtiger	721-03-21
Code, ISO 7-bit-	721-09-13
Codekombination	721-03-23
Code mit konstantem Verhältnis	721-08-29
Code, Morse-	721-09-25
Code, n-bit-	721-03-22
Code, redundanter	721-08-23
Code-Umschaltung	721-10-42
Code-Umsetzer	721-12-52
Code-Umsetzung	721-02-21
codeunabhängig	721-16-31
Code, Verknüpfungs-	721-18-24
Codewort	721-08-24

D

Datafax	721-13-10
Datagrammdienst	721-19-23
Daten	721-01-02
Datencode	721-09-06
Datenendeinrichtung	721-12-03
(Daten-) Fernverarbeitung	721-01-01
Datenkanal-Kennzeichengabe	721-17-49
Datenkanal	721-11-01
Datenkommunikation	721-01-03
Datenkonzentrator	721-17-85
Datenleitung	721-11-05
Datenmultiplexer, Primär-	721-06-19
Datenmultiplexer, Sekundär-	721-06-20
Datennetz	721-16-13
Datennetz, öffentliches	721-16-18
Datennetz, synchrones	721-16-14
Datenquelle	721-12-08
datensammeln	721-18-64
Datensenke	721-12-09
Datensicherung	721-08-57
Datensignal	721-09-04
Datenstation	721-12-07
Datentransferaufforderung	721-10-50
Datentransferphase	721-19-27
Datenübermittlungsabschnitt	721-16-23
Datenübertragung	721-01-04
Datenübertragungseinrichtung	721-12-05
Datenübertragung, synchrone	721-09-18
Datenwählvermittlungsstelle	721-17-07
Datums- und Zeitangabe, automatische	721-18-31
Dauerumschaltung	721-43-10
DEE	721-12-03
Demodulator, Telegrafien-	721-12-54
demultiplexen	721-04-06
Demultiplexer	721-04-08
Depaketierung	721-19-21
dezentrale Zeichengabe	721-17-77
Dialogbetrieb, Telex-	721-18-05
Dienstbit	721-08-45
Dienstsignal	721-17-67
Differentialduplex	721-04-17
Differenzmodulation	721-06-03
digitales Signal	721-02-02
digitale Übertragung	721-03-08
Direktdrucker	721-12-24
direkte abgehende Wahl	721-18-18
direkte ankommende Wahl	721-18-19
direkte Durchwahl	721-18-19
direkte Durchwahl mit verdeckter Numerierung ..	721-18-20
direkte Durchwahl mit Zweistufenwahl	721-18-21
Direktwahl	721-17-25
diskretes Signal	721-02-01
Diskriminator, Telegrafien-	721-12-55
Doppel-Fehler	721-08-07
Doppelphantomkreis	721-05-09

Doppelphantomkreis mit Erdrückleitung	721-05-08
Doppelstromübertragung	721-05-03
Dreifach-Fehler,	721-08-08
dreiwertig	721-02-25
Drucker, Streifen-	721-12-43
Drucktelegrafie	721-11-36
DÜE	721-12-05
Duoplextelegrafie, Vierfrequenz-	721-11-32
Duplex, additives	721-04-19
Duplexapparat	721-12-48
Duplex, Brücken-	721-04-18
Duplex, Differential-	721-04-17
Duplexeinlagerungseinrichtung	721-06-17
Duplex, entgegengerichtetes	721-04-20
duplex	721-04-16
Durchgangsvermittlungsstelle	721-17-05
Durchschalteverbindung	721-16-24
Durchschaltevermittlung	721-17-14
Durchschaltezeit	721-17-73
Durchwahl, direkte	721-18-19
Durchwahl mit verdeckter Numerierung, direkte ..	721-18-20
Durchwahl mit Zweistufenwahl, direkte	721-18-21

E

Echoeffekt	721-15-03
Echoverfahren	721-08-19
effektiver Empfangsspielraum (eines gegebenen Geräts)	721-07-24
effektive Transfargeschwindigkeit	721-03-31
effektive Verbindungsdauer	721-17-74
Effizienz-Zeitfaktor	721-08-34
Eigenverzerrung (eines Übertragungskanal)	721-07-11
Ein-Aus-Übertragung	721-05-04
Einengung des Helligkeitsbereichs	721-11-40
Einfachstromübertragung	721-05-02
eingeschränkter Betrieb	721-18-13
Einheitsschrittlänge	721-02-32
Einheitsschritt	721-02-33
Einlagerungsübertragung	721-06-15
Einphasen (bei Faksimile)	721-14-16
Einphasen auf Weiß	721-14-18
Einphasignal	721-14-17
Einschwingverzerrung	721-07-14
einseitige Verzerrung	721-07-12
einseitig	721-04-21
Einzelfehler	721-08-06
Einzelgebühreennachweis	721-18-34
Empfangsaufwurf	721-19-08
Empfangskanal	721-11-10
Empfangslocher	721-12-28
Empfangslocher und Streifenleser, gekoppelter ...	721-12-39
Empfangsspielraum (eines Empfängers oder einer Endstelle)	721-07-22
Empfangsspielraum (eines gegebenen Geräts), ef- fektiver	721-07-24
Empfangsspielraum (eines Start-Stop-Empfängers) ..	721-07-27
Empfangsspielraum, Netto-	721-07-23
Empfangsspielraum, synchroner	721-07-29
Empfangsstation	721-19-13
Ende der Aufzeichnung	721-10-41
Ende der Übertragung	721-10-26
Endeinrichtung, paketfähige	721-12-04
Endlosempfänger	721-13-07
Endstelle, gemeinschaftliche	721-18-35
Endstelleneinrichtung für Datenübertragung	721-12-07
Endstelle, nur ankommend	721-18-11
Endstelle, nur gehend	721-18-10
Endstelle, (Telegrafien-)	721-12-02
Endvermittlungsstelle	721-17-04
entgegengerichtetes Duplex	721-04-20
entmultiplexen	721-04-26
Envelope	721-19-25
Envelope im Festformat	721-19-26
Erphantomkreis	721-05-07

Ersatzverkehrslenkung	721-17-40
Ersatzzeichen	721-10-37

F

faksimile, Bild-	721-01-11
Faksimile	721-01-09
Faksimile, Schwarz-Weiß-	721-01-10
Fehlerbündel	721-08-09
Fehlerbündels, Länge eines	721-08-10
Fehler, Doppel-	721-08-07
Fehlererkennung und automatische Wiederholung	721-08-21
Fehlererkennung	721-08-16
Fehlererkennung ohne Wiederholung	721-08-17
fehlerhaftes Bit	721-08-03
fehlerhaftes Zeichen	721-08-04
Fehlererkennungscode	721-08-27
Fehlerhäufigkeit, Block-	721-08-13
Fehlerhäufigkeit, Zeichen-	721-08-12
Fehlerhäufigkeit, Ziffern-	721-08-11
fehlerhafte Ziffer	721-08-02
Fehlerkennung, Analog-	721-08-55
Fehlerkorrektur	721-08-20
Fehlerkorrekturcode	721-08-28
Fehlerkorrektur durch Informationsrückführung und Wiederholung	721-08-22
Fehlersicherung	721-08-14
Fehlerquote, Block-	721-08-13
Fehlerquote, Zeichen-	721-08-12
Fehlerquote, Ziffern-	721-08-11
Fehlersicherungscode	721-08-26
fernkopieren	721-01-09
Fernkopierer Gruppe 1	721-13-01
Fernkopierer Gruppe 2	721-13-02
Fernkopierer Gruppe 3	721-13-03
Fernmeldesicherheit	721-18-63
Fernmeldeweg	721-16-21
Fernschreiber	721-12-15
(Fernschreiber-) Steuereinheit	721-12-23
Fernschreibmaschine	721-12-15
Fernverarbeitung (Daten-)	721-01-01
Fernverzerrung	721-07-18
Fernzeichengerät	721-12-13
fernzeichnen	721-01-08
feste virtuelle Verbindung	721-16-28
festgeschaltete Leitung	721-16-05
Flachbetsender	721-13-05
Flußregelung	721-19-30
Flußregelung, Sende-	721-19-31
Folgeanruf	721-17-26
Folgesteuerstation	721-19-16
Formatsteuerzeichen	721-10-07
Formularvorschub	721-10-31
Fototelegrafie	721-01-12
Fototelegramm	721-18-03
Freizustand	721-17-45
Freizustand der Leitung	721-11-56
Frequenzkanal	721-04-25
Frequenzmultiplex	721-04-12
Frequenzumtastung	721-06-06
Frequenzumtastungstelegrafie	721-11-31
Führungslöcher	721-12-30
Füllzeichen	721-10-38
Funktelegrafiesystem, van-Duuren-	721-11-30
Funktelegramm	721-18-04
Funktelegraphische Verbindung	721-18-06
Funkumsetzer, Telegrafen-	721-12-56

G

Gebührenangabe	721-18-33
Gebührennachweis, Einzel-	721-18-34
Gebührennachweis für eine gemeinschaftliche Endstelle, getrennter	721-18-36

gekoppelter Empfangslocher und Streifenleser	721-12-39
gemeinsamer Kennzeitpunkt	721-11-18
gemeinschaftliche Endstelle	721-18-35
Genetex-Netz	721-16-02
geprüftes RQ	721-08-41
gerade Paritätsprüfung	721-08-50
Gerätesteuerung	721-10-35
gerichtet	721-04-21
Gesamtabtastzeilenlänge	721-14-32
Gesamt-Start-Stop-Verzerrungsgrad	721-07-08
Gesamtübertragungsgeschwindigkeit, Multiplex-	721-11-41
geschlossene Benutzergruppe	721-18-22
geschwindigkeitsumsetzender Konzentrador	721-17-84
Geschwindigkeitsumsetzung	721-03-28
gesperrt	721-17-69
gestörtes Schwarz	721-15-07
getrennter Gebührennachweis für eine gemeinschaftliche Endstelle	721-18-36
gewählte virtuelle Verbindung	721-16-29
gewichtetes zusammengefügtes Signal	721-11-40
gleichförmiges Start-Stop-System (in der Datenübertragung)	721-09-22
gleichförmiges Start-Stop-System (in der Telegrafie)	721-09-21
gleichgewichtiger Code	721-03-21
Gleichstromübertragung	721-05-01
Grad der einseitigen Verzerrung	721-07-13
Grad der nacheilenden Parallelverzerrung	721-07-21
Grad der Verzerrung, vereinbarter	721-07-17
Grad der voreilenden Parallelverzerrung	721-07-20
Gruppenverbindung	721-18-60
Gruppe von Wechselstromtelegrafieleitungen	721-11-23

H

Halbduplexapparat	721-12-49
Halbduplex (nicht empfohlen)	721-04-15
Halbtonbild	721-14-49
Hallschreibersystem	721-11-38
Hamming-Abstand	721-08-25
Heberschreiber	721-12-47
Helligkeitsbereichs, Ausdehnung des	721-14-41
Helligkeitsbereichs, Einengung des	721-14-40
Helligkeitskompensation	721-14-42
heterogenes Multiplex	721-04-14
Hilfskanal	721-11-07
Hinweisdienst	721-18-43
Hochgeschwindigkeits-Telex (-Dienst)	721-01-16
homogenes Multiplex	721-04-13
Horizontal-Tabulator	721-10-32
Hybridstation	721-19-17
hypothetische Bezugsverbindung (in der Telegrafie)	721-11-14

I

Idealzeitpunkt	721-07-02
Identifizierungsaufforderung	721-10-28
... in beiden Richtungen	721-04-24
... in einer Richtung	721-04-23
individueller Verzerrungsgrad	721-07-05
Informationsbit	721-08-44
Informationsrückführung und Wiederholung, Fehlerkorrektur durch	721-08-22
Informationstrennzeichen	721-11-45
interkontinentale Leitung	721-16-07
interkontinentaler Verkehr, Zugangskennzahl für	721-17-31
internationale Leitung	721-16-06
internationaler Verkehr, Zugangskennzahl für	721-17-30
internationales Telegrafenalphabet Nr. 1	721-09-09
internationales Telegrafenalphabet Nr. 2	721-09-10
internationales Telegrafenalphabet Nr. 3	721-09-11
internationales Telegrafenalphabet Nr. 4	721-09-12
internationales Telegrafenalphabet Nr. 5	721-09-13
internationale Wahlfolge	721-17-33
internationale Zweistufenwahl	721-17-34

ISO 7-bit-Code	721-09-13
Isochron	721-03-01
Isochron, bündelweise	721-11-24
isochrone Modulation	721-09-16
Isochronverzerrungsgrad	721-07-06

K

Kanalhalbierer	721-06-18
Kanal mit Fernsprechbandbreite	721-04-01
Kanalzuweisung nach Bedarf	721-19-32
Kennungsgabe, automatische	721-18-29
Kennungsgeber	721-12-41
Kennungsgeber-Simulator	721-12-42
Kennzeitpunkt	721-02-29
Kennzeitpunkt, gemeinsamer	721-11-18
Kennzustand	721-02-22
Klassenkennzeichen, Benutzer-	721-17-58
kohärente Modulation	721-06-12
Konferenz, eingeschränkte	721-18-58
Konferenzverbindung	721-18-56
Kontrast, betonter	721-14-45
Kontrollstelle	721-17-86
Konzentrator, Daten-	721-17-85
Konzentrator, geschwindigkeitsumsetzender	721-17-84
Kopf	721-18-52
Kopfes, Anfang des	721-10-25
Korrektur durch Signale	721-11-48
Korrektursignal	721-11-47
Kuppler, akustischer	721-12-59
Kupplung, akustische	721-12-58
Kurzadresse	721-17-24
Kurzwahl	721-17-23

L

Länge eines Fehlerbündels	721-08-10
Längsauflösung eines Faksimile-Empfängers	721-14-13
Längsauflösung eines Faksimile-Senders	721-14-11
längszittern	721-15-05
Leerzeichensignal	721-10-17
Leistungsmerkmal-Anforderung	721-10-49
Leistungsmerkmal, Benutzer-	721-18-25
Leitstation	721-19-10
Leitsteuerstation	721-19-15
Leitung, Miet-	721-16-05
Leitung, interkontinentale	721-16-07
Leitung, internationale	721-16-06
Leitung mit Fernsprechbandbreite	721-04-02
Leitung, überlassene	721-16-05
Leitungsbündel	721-16-08
Leitungskonzentrator	721-17-09
leitungsvermittelte Verbindung	721-16-24
Leistungsvermittlung	721-17-14
Leistungsvermittlungsstelle	721-17-19
Leitung, festgeschaltete	721-16-05
Leitweglenkung, (bei Datenpaketübertragung)	721-19-18
Leitweglenkung, angepaßte	721-19-19
Locher (Streifen-)	721-12-25
Lochstreifenvermittlung	721-17-17
Lochstreifen-Weitersender	721-12-38
Löschsignal	721-10-19
Lösung des Zugangskonflikts	721-08-33
Lokalbetrieb	721-11-34

M

manuelle Rufbeantwortung	721-18-28
manuelles Anrufen	721-19-04
Maximalkontrast	721-14-39
Mehrkanal... ..	721-11-21
Mehrpunktverbindung	721-16-25
Mietleitung	721-16-05

Modem	721-12-10
Modulation, Amplituden-	721-06-05
Modulation, Differenz-	721-06-03
Modulation, Frequenz-	721-06-06
Modulation, isochrone	721-09-16
Modulation, kohärente	721-06-12
Modulation, Phasendifferenz-	721-06-08
Modulation, Phasen-	721-06-07
Modulation, Quadratur-Phasen-	721-06-10
Modulation, Phasenumkehr-	721-06-09
Modulation, Referenz-	721-06-04
Modulationsindex (bei Frequenzumtastung)	721-06-11
Modulationswandler	721-11-13
Modulation, Telegrafien-	721-09-14
Modulator, Telegrafien-	721-12-53
Morse-Code	721-09-25
Morse-Registrierer	721-12-46
Morse-Schreiber	721-12-46
Morsetaste	721-12-44
Morsetelegrafie	721-09-23
Mosaiktelegrafie	721-11-37
Muldex	721-04-09
Multiplex	721-04-04
multiplexen	721-04-05
Multiplexer	721-04-07
Multiplex, Frequenz-	721-04-12
Multiplex-Gesamtübertragungsgeschwindigkeit	721-11-41
Multiplex, heterogenes	721-04-14
Multiplex, homogenes	721-04-13
Multiplexsignal	721-04-10
Multiplex, Telegrafien-	721-11-26
Multiplex, Zeit-	721-04-11

N

Nachricht, aufgezeichnete	721-18-40
Nachricht	721-09-01
Nachsignal	721-17-60
nachziehen	721-15-02
ationale Telex-Anschlußnummer	721-17-21
n-bit-Code	721-03-22
n-bit-Code-Alphabet	721-09-08
n-bit-Zeichen	721-02-19
negative Abtasteinrichtung	721-14-38
negative Rückmeldung	721-10-30
Nennspielraum (eines Gerätetyps)	721-07-25
Netto-Empfangsspielraum	721-07-23
Netzabschlußeinheit	721-12-06
Netzkennzahl	721-17-32
Netzknoten	721-16-19
Netzurückruf	721-18-54
Netzsteuerphase	721-19-28
Netzübergang	721-16-22
Netzzugang	721-16-22
nicht bereit	721-17-46
nicht erfolgreicher Anruf	721-17-79
Nil	721-10-38
Nominal-Schwarz	721-14-43
Nominal-Weiß	721-14-44
Nummernschalterwahl	721-17-63
nutzbare Zeilenlänge	721-17-31

O

öffentliches Datennetz	721-16-18
öffentliches Telegrammnetz	721-16-01
öffentliche Telexstelle	721-18-09
örtliche Aufzeichnung	721-10-06
örtliche Telex-Anschlußnummer	721-17-22
Orientierung	721-11-53
Orientierungsbereich	721-11-54
Ortsanschlußleitung	721-16-04

P

Paket	721-09-02
paketfähige Endeinrichtung	721-12-04
Paketformat	721-19-22
Paketierung	721-19-20
Paketreihung	721-19-09
Paketvermittlung	721-17-16
Parallelübertragung	721-11-17
Parallelverzerrung, Grad der nacheilenden	721-07-21
Parallelverzerrung, Grad der voreilenden	721-07-20
Paritätscode	721-08-52
Paritätsprüfung, gerade	721-08-50
Paritätsprüfung, ungerade	721-08-51
Paritätsziffer	721-08-53
Phantomkreis	721-05-06
Phasenbeziehung	721-11-49
Phasendifferenzumtastung	721-06-08
Phasenmodulation, Quadratur-	721-06-10
Phasenmodulation	721-06-07
Phasenumkehrmodulation	721-06-09
Phasenumtastung	721-06-07
Phasenumtastung, Quadratur-	721-06-10
positive Abtasteinrichtung	721-14-37
positive Rückmeldung	721-10-29
Primärdatenmultiplexer	721-06-19
Priorität	721-18-14
Priorität, absolute	721-18-15
Priorität für den angerufenen Teilnehmer	721-18-16
Priorität gegenüber Lokalbetrieb	721-18-17
privates Anwendernetz (in der Telegrafie und Datenübertragung)	721-16-09
Protokoll, Übermittlungs-	721-19-01
Prüfbit	721-08-46
Prüfwiederholungszyklus	721-08-42
Prüfziffer	721-08-49
Punkt (im Morse-Code)	721-09-28
Punktfrequenz	721-14-15
Punkt-zu-Punkt-Verbindung	721-16-26

Q

Quadratur-Phasenmodulation	721-06-10
Quadratur-Phasenumtastung	721-06-10
Quadruplexsystem	721-11-25
Quantisierung (einer Größe)	721-02-05
Querauflösung eines Faksimile-Empfängers	721-14-14
Querauflösung eines Faksimile-Senders	721-14-12

R

Rahmen	721-06-21
Rahmengleichlauf	721-06-23
Rahmensynchronisierungszeit	721-06-24
Rahmensynchronismus	721-06-23
redundanter Code	721-08-23
Referenzmodulation	721-06-04
Regelverkehrslenkung	721-17-37
Regelweg	721-17-39
Registrierer, Morse-	721-12-46
Reserveleitungen	721-11-15
Restfehlercode	721-08-56
Restfehlerhäufigkeit	721-08-56
Richtung, in einer	721-04-23
Richtungen, in beiden	721-04-24
RQ	721-08-37
Rückfragezyklus	721-08-37
Rückkanal	721-11-07
Rückmeldung, negative	721-10-30
Rückmeldung, positive	721-10-29
Rückruf nach Verbindungsanforderung	721-18-42
Rückschaltung	721-10-44
Rückwärtskennzeichen	721-17-44
Rückwärtsschritt	721-10-34

Rufbeantwortung, automatische	721-18-27
Rufbeantwortung, manuelle	721-18-28
Ruhezustand zwischen Zeichen	721-11-57
rundsenden	721-18-55
rundsenden, Verteil-	721-18-59

S

Sägezahn-Tastatur	721-12-20
Sammelanschluß	721-17-12
Schaltkennzeichen	721-17-42
Schieberegister	721-12-57
Schleifenprüfung	721-08-18
Schnittstelle	721-12-11
Schnittstellenbeschreibung	721-12-12
Schräglauf	721-15-10
Schreibdicke	721-14-29
Schreib-Empfangslocher	721-12-29
Schreiber, Heber-	721-12-47
Schreiber, Morse-	721-12-46
Schreibkante	721-14-26
Schreiblineal	721-14-26
Schreibblocher	721-12-27
Schreibsperre-Zyklus	721-08-39
Schreibtelegrafie	721-11-36
Schreibwendel	721-14-25
Schrittgeschwindigkeit	721-03-26
Schrittlänge	721-02-30
Schrittlänge, Einheits-	721-02-32
Schrittlänge, theoretische	721-02-31
Schritt	721-02-06
Schrittsynchronisierung	721-11-44
Schrittsynchronismus	721-11-43
Schrittverzerrung	721-07-03
Schuppenlochung	721-12-31
Schwarz-Weiß-Faksimile	721-01-10
Schwarz-Weiß-Faksimile-Telegramm	721-18-02
Seitenverhältnis	721-14-09
seitliches Zittern	721-15-06
Sektor	721-11-55
Sekundärdatenmultiplexer	721-06-20
Selektion	721-10-05
Sendeaufruf	721-19-07
Sendeflußregelung	721-19-31
Sendekanal	721-11-09
Sender, automatischer	721-12-35
Sender, automatisch numerierender	721-12-36
Sender, Tastatur-	721-12-34
Sender, Telegrafien-	721-12-33
Sendestation	721-19-12
Sendeverzerrung	721-07-19
Sendung, aufgezeichnete	721-18-40
Sendungen, Ausgabe der gespeicherten	721-18-38
Sendungen im Netz, Speicherung der	721-18-37
Sendungspriorität	721-18-50
Serienübertragung	721-11-16
Sicherheit, Fernmelde-	721-18-63
Signal, analoges	721-02-03
Signal, digitales	721-02-02
Signal, diskretes	721-02-01
Signalelement	721-02-06
Signal, gewichtetes zusammengefügtes	721-11-40
Signal zur Umschaltung in Buchstabenstellung	721-10-13
Signal zur Umschaltung in Ziffernstellung	721-10-16
Signal, unvollkommenes (diskretes)	721-07-04
Signal, vollkommenes (diskretes)	721-07-01
Signal, zeitdiskretes	721-02-01
Signal, zusammengefügtes (isochrones)	721-11-39
Simplexeinlageeinrichtung	721-06-16
simplex	721-04-15
Sollzeitpunkt	721-07-02
Speicherprogrammsteuerung	721-17-75
Speichertastatur	721-12-21
Speicherungseinrichtung	721-18-47
Speicherung der Sendungen im Netz	721-18-37

Speichervermittlung	721-17-15
Speichervermittlungsstelle	721-17-20
sperrern	721-15-09
Spielraum (eines Start-Stop-Empfängers), synchro- ner	721-07-28
Spielraum, theoretischer	721-07-26
Spur	721-12-32
Standardtest-Verzerrungsgrad	721-07-10
Startschritt	721-03-16
Startsignal	721-03-15
Start-Stop-Apparat	721-12-14
Start-Stop-Gerät	721-12-14
Start-Stop-Signal	721-03-03
Start-Stop-System (in der Datenübertragung)	721-09-20
Start-Stop-System (in der Telegrafie)	721-09-19
Start-Stop-System (in der Datenübertragung), gleichförmiges	721-09-22
Start-Stop-System (in der Telegrafie), gleichförmiges	721-09-21
Start-Stop-Übertragung	721-03-07
Start-Stop-Verzerrungsgrad	721-07-07
Start-Stop-Verzerrungsgrad bei der tatsächlichen mittleren Schrittgeschwindigkeit	721-07-09
Stationsaufforderung	721-19-06
Stationskennung	721-10-21
Statistik auf Anforderung	721-18-39
Statuskanal	721-11-08
Steuereinheit (Fernschreiber-)	721-12-23
Steuerfunktion	721-10-01
Steuerungssignal	721-10-02
Steuerzeichen	721-10-03
Steuerzeichen der Verbindungssteuerung	721-10-48
Störmuster	721-15-04
Stopfzeichen	721-10-39
Stopschritt	721-03-18
Stopsignal	721-03-17
Streifendruck	721-12-43
Streifenleser	721-12-22
Streifenleser, gekoppelter Empfangslocher und (Streifen-) Locher	721-12-39
Streifenschreiber	721-12-25
Strich (im Morse-Code)	721-12-17
Strich (im Morse-Code)	721-09-29
Subrahmen	721-06-22
Summer	721-12-45
Synchron	721-03-04
synchrone Datenübertragung	721-09-18
synchroner Empfangsspielraum	721-07-29
synchroner Start-Stop-Verzerrungsgrad	721-07-09
synchrones Datennetz	721-16-14
synchrone Telegrafie	721-09-17
synchroner Spielraum (eines Start-Stop-Empfänger- ers)	721-07-28
Synchronisation (bei Faksimile)	721-14-20
Synchronisationsbit	721-11-45
Synchronisationssteuerung	721-10-22
Synchronkorrektur	721-11-46
Synchronübertragung	721-03-05

T

Tabulator, Horizontal-	721-10-32
Tabulator, Vertikal-	721-10-33
Tastatur, alphanumerische	721-12-18
Tastatur, angetriebene	721-12-19
Tastaturlocher	721-12-26
Tastatur, Sägezahn-	721-12-20
Tastatursender	721-12-34
Tastatur, Speicher-	721-12-21
Tastaturwahl	721-17-62
Teilkanal	721-11-51
Teilnehmeranschlußleitung	721-16-03
Teilnehmerbetriebsklasse	721-18-22
Teilnehmereinrichtung	721-12-01
Teilnehmerkennung	721-12-21
Teilstreckenverfahren	721-18-46

Teilvermittlungsstelle	721-17-08
teilweise geschlossene Benutzergruppe	721-18-23
teilweise Tönungsumkehr	721-15-11
Telefax	721-13-09
(Telegrafen-) Alphabet	721-09-07
Telegrafenalphabet Nr. 1, internationales	721-09-09
Telegrafenalphabet Nr. 2, internationales	721-09-10
Telegrafenalphabet Nr. 3, internationales	721-09-11
Telegrafenalphabet Nr. 4, internationales	721-09-12
Telegrafenalphabet Nr. 5, internationales	721-09-13
Telegrafienkanal	721-11-01
Telegrafendemodulator	721-12-54
Telegrafendienst	721-01-13
Telegrafendiskriminator	721-12-55
(Telegrafen-) Endstelle	721-12-02
Telegrafenfunkumsetzer	721-12-56
Telegrafienkanal, vollständiger	721-11-03
Telegrafienleitung	721-11-04
Telegrafienmodulation	721-09-14
Telegrafienmodulator	721-12-53
Telegrafenmultiplex	721-11-26
Telegrafenrelais	721-12-50
Telegrafenrelais, vorexregtes	721-12-51
Telegrafensender	721-12-33
Telegrafie	721-01-06
Telegrafie, Baudot-	721-11-29
Telegrafie, bitverschachtelte	721-11-28
Telegrafiecode	721-09-05
Telegrafie, Schreib-	721-11-36
Telegrafenortsverbindungsleitung	721-17-11
Telegrafenverbindungsleitung	721-17-10
Telegrafenwahlvermittlungsstelle	721-17-06
Telegrafieentzerrer	721-11-12
Telegrafie, Foto-	721-01-12
Telegrafie, Frequenzumtastungs-	721-11-31
Telegrafie, Mosaik-	721-11-37
Telegrafie, Druck-	721-11-36
Telegrafiesignal	721-09-03
Telegrafie, synchrone	721-09-17
Telegrafie, Umsetzungs-	721-11-33
Telegrafie, Vierfrequenz-Duoplex-	721-11-32
Telegrafie, Wechselstrom-	721-11-22
Telegrafiewiederholer	721-11-11
Telegrafie, Zeichen-	721-01-07
Telegrafie, zeichenverschachtelte	721-11-27
Telegramm	721-18-01
Telegrammdienst	721-01-14
Telegramm, Foto-	721-18-03
Telegramm, Funk-	721-18-04
Telegrammnetz, öffentliches	721-16-01
Telegrammnetz, Zugang zum öffentlichen	721-18-07
Telegramm, Schwarz-Weiß-Faksimile-	721-18-02
Telematik-Dienste	721-01-05
Teletex	721-01-17
Telex-Anschlußnummer, nationale	721-17-21
Telex-Anschlußnummer, örtliche	721-17-22
Telex-Daten-Umschaltesignal	721-12-47
Telex-Dialogbetrieb	721-18-05
Telexdienst	721-01-15
Telex(dienst), Hochgeschwindigkeits-	721-01-16
Telexstelle, öffentliche	721-18-09
(Telex-) Verbindung	721-17-03
Textbeginnsignal	721-12-23
Textendesignal	721-12-24
theoretische Schrittlänge	721-02-31
theoretischer Spielraum	721-07-26
Tönungsumkehr, teilweise	721-15-11
Tonwertblende	721-14-48
Tonwertstufenleiter	721-14-50
Totzone	721-14-23
Trabantenstation	721-19-11
Trägerübertragung	721-06-01
Transfargeschwindigkeit	721-03-29
Transferzeit	721-19-29
Transparenz (in der Telegrafie und Datenüber- tragung)	721-16-30

Transportlöcher	721-12-30
Trennlage (im Morse-Code)	721-09-27
Trommelempfänger	721-13-06
Trommelfaktor	721-14-27
Trommelsender	721-13-04

U

Überlagerungsübertragung	721-06-13
überlappen (bei Faksimile)	721-15-08
überlassene Leitung	721-16-05
Überlaufplatz	721-16-10
Überlauf (in der Telegrafie)	721-17-13
Übermittlungsprotokoll	721-19-01
Übersetzung (in der Telegrafie und Datenübertragung)	721-10-04
Übertragung, anisochrone	721-03-06
Übertragung, byte-serielle	721-11-20
Übertragung, digitale	721-03-08
Übertragung, Doppelstrom-	721-05-03
Übertragung, Ein-Aus-	721-05-04
Übertragung, Einfachstrom-	721-05-02
Übertragung, Ende der	721-10-26
Übertragung, Gleichstrom-	721-05-01
Übertragung, Parallel-	721-11-17
Übertragungsbereitschaftszeichen	721-17-48
Übertragung, Serien-	721-11-16
Übertragungsgeschwindigkeit	721-03-30
Übertragung, Start-Stop-	721-03-07
Übertragung, Synchron-	721-03-05
Übertragung, Träger-	721-06-01
Übertragung, Überlagerungs-	721-06-13
Übertragungssteuerfunktion	721-10-27
Übertragung, Unterlagerungs-	721-05-05
Übertragung, zeichenserielle	721-11-19
Übertragung, Zeitmultiplex-	721-06-02
Übertragung, Zwischenband-	721-06-14
Umschaltung	721-10-10
Umschaltung in Buchstabenstellung	721-10-12
Umschaltung in Buchstabenstellung mit Leerzeichen	721-10-18
Umschaltung in Buchstabenstellung, Signal zur	721-10-13
Umschaltung in Ziffernstellung	721-10-15
Umschaltung in Ziffernstellung, Signal zur	721-10-16
Umsetzungstelegrafie	721-11-33
ungerade Paritätsprüfung	721-08-51
ungültig	721-10-36
unregelmäßige Verzerrung	721-07-15
Unterkanal; Teilkanal	721-11-51
Unterlagerungsübertragung	721-09-05
unvollkommenes (diskretes) Signal	721-07-04

V

van-Duuren-Code	721-08-30
van-Duuren-Funktelegrafiesystem	721-11-30
verbinden, wenn frei	721-18-41
Verbindung, leitungsvermittelte	721-16-24
Verbindung, feste virtuelle	721-16-28
Verbindung, gewählte virtuelle	721-16-29
Verbindung, Gruppen-	721-18-60
Verbindung, Konferenz-	721-18-56
Verbindung, Durchschalte-	721-16-24
Verbindung, Mehrpunkt-	721-16-25
Verbindung, Punkt-zu-Punkt	721-16-26
Verbindungsabweisung	721-17-80
Verbindungsaufbauzeit	721-17-70
Verbindungsdauer, Angabe der	721-18-32
Verbindungsdauer, effektive	721-17-74
Verbindungsfolge, automatische	721-18-61
Verbindungsleitung, Telegrafien-	721-17-10
Verbindungsleitung, Telegrafienorts-	721-17-11
Verbindungssteuerung, Steuerzeichen der	721-10-48
Verbindungssteuerungsverfahren	721-17-51

Verbindung (Telex-)	721-17-03
Verbindung, virtuelle	721-16-27
verbunden	721-17-64
Verdan-System	721-08-54
vereinbarter Grad der Verzerrung	721-07-17
Verfälschung	721-08-01
Verkehrslenkung, alternative	721-17-38
Verkehrslenkung (bei Leitungsvermittlung)	721-17-36
Verkehrslenkung, Ersatz-	721-17-40
Verkehrslenkung, Regel-	721-17-37
Verkehrsumleitung	721-17-41
Verknüpfungscode	721-18-24
Verknüpfung zwischen Netzen	721-16-12
Verlustanruf	721-17-81
Verlustzeit	721-14-24
Vermittlung, Leitungs-	721-17-14
Vermittlung, Durchschalte-	721-17-14
Vermittlung, Lochstreifen-	721-17-17
Vermittlung, Paket-	721-17-16
Vermittlung, Speicher-	721-17-15
Vermittlungsstelle, Datenwähl-	721-17-07
Vermittlungsstelle, Durchgangs-	721-17-05
Vermittlungsstelle, End-	721-17-04
Vermittlungsstelle, Leitungs-	721-17-19
Vermittlungsstelle, Speicher	721-17-20
Vermittlungsstelle, Teil-	721-17-08
Vermittlungsstelle, Telegrafienwähl-	721-17-06
Vermittlung, Zeichen-	721-17-18
verteilen	721-18-57
Verteil-Rundsenden	721-18-59
Vertikal-Tabulator	721-10-33
Verzerrung, charakteristische	721-07-14
Verzerrung (eines Übertragungskanal), Eigen-	721-07-11
Verzerrung, Einschwing-	721-07-14
Verzerrung, einseitige	721-07-12
Verzerrung, Grad der einseitigen	721-07-13
Verzerrungsgrad bei der tatsächlichen mittleren Schrittgeschwindigkeit	721-07-09
Verzerrungsgrad, Gesamt-Start-Stop-	721-07-08
Verzerrungsgrad, individueller	721-07-05
Verzerrungsgrad, Isochron-	721-07-06
Verzerrungsgrad, Standardtest-	721-07-10
Verzerrungsgrad, Start-Stop-	721-07-07
Verzerrungsgrad, synchroner Start-Stop-	721-07-09
Verzerrung, Fern-	721-07-18
Verzerrung, Sende-	721-07-19
Verzerrung, unregelmäßige	721-07-15
Verzerrung, zyklische	721-07-16
verzögerte Weitersendung	721-18-49
Vierfrequenz-Duoplextelegrafie	721-11-32
vierwertig	721-02-26
virtuelle Verbindung	721-16-27
virtuelle Verbindung, feste	721-16-28
virtuelle Verbindung, gewählte	721-16-29
voll duplex (nicht empfohlen)	721-04-16
vollkommenes (diskretes) Signal	721-07-01
vollständiger Telegrafienkanal	721-11-03
(vollständige) Wählverbindung	721-17-02
vorerregtes Telegrafienrelais	721-12-51
vorgebuchter Anruf	721-18-53
Vorkorrektur	721-08-43
Vorschub zwischen Sendungen	721-18-51
Vorsignal	721-17-59
Vorwärtskanal	721-11-06
Vorwärtskennzeichen	721-17-43

W

Wählen, automatisches	721-18-26
Wählfehlerkorrektur	721-17-27
Wählverbindung	721-17-01
Wählverbindung (vollständige)	721-17-02
Wählvorspann	721-17-35
Wählzeichen, alternative	721-17-28
Wählzeichenfolge	721-17-54

Wagenrücklauf	721-10-09
Wahlaufforderung	721-17-57
Wahlaufforderungsverzug	721-17-71
Wahlende	721-17-61
Wahlfolge, internationale	721-17-33
Wahlverzugszeit	721-17-72
Warnsignal	721-10-40
Wartestation	721-19-14
Wechsel	721-18-46
Wechselstromtelegrafie	721-11-22
Wechselstromtelegrafieleitungen, Gruppe von	721-11-23
Weiterleitungsadresse	721-18-48
Weitersender, automatischer	721-12-37
Weitersender, Lochstreifen-	721-12-38
Weitersender mit gesteuerter Streifenzuführung, automatischer	721-12-40
Weitersendung, automatische	721-11-35
Weitersendung, verzögerte	721-18-49
Weitverkehr, Zugangskennzahl für	721-17-29
Wer-da-Signal	721-10-20
Wertigkeit	721-02-23
Wheatstone-System, automatisches	721-09-24
Wiedergabe	721-09-15
Wiedergabepunkt (beim Empfang)	721-14-04
Wiedergabeverhältnis	721-14-36
Wiederholungssignal	721-09-35
Wiederholungszyklus	721-09-36
WT	721-11-22

Z

Zeichen	721-03-09
Zeichen, fehlerhaftes	721-08-04
Zeichenfehlerhäufigkeit	721-08-12
Zeichenfehlerquote	721-08-12
Zeichengabe über zentralen Zeichenkanal	721-17-76
Zeichen in Phase	721-11-50
Zeichenlage (im Morse-Code)	721-09-26
Zeichenprüfung	721-08-47
zeichenserielle Übertragung	721-11-19
Zeichensignal	721-03-10
Zeichentelegrafie	721-01-07
Zeichenvermittlung	721-17-18
zeichenverschachtelte Telegrafie	721-11-27
Zeichen-Zyklus	721-11-42

Zeilenabtastrfrequenz	721-14-08
Zeilenabtastrzeit	721-14-07
Zeilenlänge, Gesamtabtastr-	721-14-32
Zeilenlänge, nutzbare	721-14-31
Zeilenvorschub	721-10-08
Zeitangabe, automatische Datums- und	721-18-31
Zeitbasis	721-16-15
zeitdiskretes Signal	721-02-01
Zeitfaktor, Effizienz-	721-08-34
Zeitmultiplex	721-04-11
Zeitmultiplexübertragung	721-06-02
Zeitskala	721-16-16
Zeitskala, zyklische	721-16-17
Ziffer	721-02-07
Ziffer der Stufenzahl n	721-02-10
Ziffer, fehlerhafte	721-08-02
Ziffernfehlerhäufigkeit	721-08-11
Ziffernfehlerquote	721-08-11
Ziffernstellung	721-10-14
Z-Schritt	721-03-25
Zugang gesperrt	721-18-12
Zugangskennzahl für interkontinentalen Verkehr ..	721-17-31
Zugangskennzahl für internationalen Verkehr	721-17-30
Zugangskennzahl für Weitverkehr	721-17-29
Zugangskonflikt	721-08-32
Zugangskonflikts, Lösung des	721-08-33
Zugang verhindert	721-18-12
Zugang zum öffentlichen Telegrammnetz	721-18-07
Zusammenarbeitsfaktor	721-14-33
Zusammenarbeitsindex	721-14-34
zusammengefügt (isochrones) Signal	721-11-39
Zustandsübergang	721-02-27
Zustandswechsel	721-02-27
Zustellungsbestätigung	721-18-62
Zweig	721-16-20
zweiseitig	721-04-22
Zweistufenwahl, internationale	721-17-34
zweiwertig	721-02-24
Zwischenbandübertragung	721-06-14
Zwischenraum (zwischen Zeichen und Wörtern im Morse-Code)	721-09-30
zyklischer Code	721-08-31
zyklische Verzerrung	721-07-16
zyklische Zeitskala	721-16-17
Z-Zustand	721-03-20

INDICE

A

accavallamento	721-15-08	canale (in sistema a divisione di frequenza)	721-04-25
accesso	721-16-22	canale a larga banda	721-04-03
accesso alla rete telex pubblica	721-18-07	canale dati	721-11-02
accesso sbarrato	721-18-12	canale di ricezione	721-11-10
accoppiamento acustico	721-12-58	canale di ritorno	721-11-07
accoppiatore acustico	721-12-59	canale di stato	721-11-08
alfabeto con codifica ennaria	721-09-08	canale di tipo telefonico	721-04-01
alfabeto telegrafico	721-01-07	canale di trasmissione	721-11-09
alfabeto telegrafico	721-09-07	canale in avanti	721-11-06
alfabeto telegrafico internazionale N. 1	721-09-09	canale multiplo	721-11-21
alfabeto telegrafico internazionale N. 2	721-09-10	canale sottomultiplo	721-11-51
alfabeto telegrafico internazionale N. 3	721-09-11	canale sottomultiplo in fase	721-11-52
alfabeto telegrafico internazionale N. 4	721-09-12	canale telegrafico	721-11-01
alfabeto telegrafico internazionale N. 5	721-09-13	canale telegrafico completo	721-11-03
allineamento di trama	721-06-23	cancellazione carattere	721-10-19
alterazione	721-08-01	carattere	721-03-09
alternanze	721-10-46	carattere di controllo	721-10-03
anisocrono	721-03-02	carattere di sostituzione	721-10-37
apertura (del ricevitore)	721-14-22	carattere errato	721-08-04
apertura (del trasmettitore)	721-14-21	carattere escape	721-10-42
apparecchiatura S + D	721-06-17	carattere in fase	721-11-50
apparecchiatura S + S	721-06-16	carattere nullo	721-10-38
apparecchiature di interconnessione fra reti	721-16-12	carattere tampone	721-10-39
apparecchio per funzionamento in duplex	721-12-48	caratteri letterali	721-10-11
apparecchio per funzionamento in semiduplice	721-12-49	centrale a commutazione di circuito	721-17-19
archiviazione messaggi	721-18-37	centrale a commutazione di messaggio	721-17-20
ARQ	721-08-21	centrale di commutazione per dati	721-17-07
assemblaggio dei pacchetti	721-19-20	centrale di commutazione telegrafica	721-17-06
attivo (mark)	721-09-26	centro di controllo e manutenzione	721-17-86
		centro di memorizzazione	721-18-47

B

barra di scrittura	721-14-26	chiamata	721-19-03
base tempi	721-16-15	chiamata a seguire	721-17-26
baud	721-03-27	chiamata automatica	721-18-26
bianco d'immagine	721-14-47	chiamata di gruppo	721-18-60
bianco nominale	721-14-44	chiamata diretta	721-17-25
bidirezionale	721-04-22	chiamata manuale	721-19-04
bit	721-02-08	chiamata multiindirizzo	721-18-57
bit di controllo	721-08-46	chiamata multipla	721-18-55
bit di parità	721-08-53	chiamata multipla per conferenza	721-18-59
bit di servizio	721-08-45	chiamata non a buon fine	721-17-79
bit di sincronizzazione	721-11-45	chiamata perduta	721-17-81
bit errato	721-08-02	chiamata prenotata	721-18-53
bit errato	721-08-03	chiamata radiotelex	721-18-06
bit informativo	721-08-44	chiamata selettiva per conferenza	721-18-58
blocco	721-03-11	chiamata virtuale	721-16-29
blocco errato	721-08-05	ciclo di carattere	721-11-42
BQ	721-08-38	ciclo di non stampa	721-08-39
bureaufax	721-13-11	ciclo di richiesta	721-08-37
burst di errori	721-08-09	ciclo di ripetizione	721-08-36
byte	721-02-11	ciclo di ripetizione controllato	721-08-42
		ciclo di risposta	721-08-38
		cifra binaria	721-02-09
		cifra di controllo	721-08-49
		cifra multipla	721-02-10
		cifre	721-10-14
		circuito dati	721-11-05
		circuito di riserva	721-11-15
		circuito di tipo telefonico	721-04-02
		circuito intercontinentale	721-16-07
		circuito internazionale	721-16-06
		circuito per dati	721-16-23
		circuito supervirtuale	721-05-09
		circuito supervirtuale con ritorno a massa	721-05-08
		circuito telegrafico	721-11-04
		circuito virtuale	721-05-06
		circuito virtuale	721-16-27
		circuito virtuale con ritorno a massa	721-05-07

C

cambiamento di stato	721-21-27
cambio caratteri	721-10-10
cambio codice	721-10-43
cambio di riga	721-10-08
cambio pagina	721-10-31
campionamento	721-02-04
campione di un segnale	721-02-06
campo di scansionamento	721-14-05

convertitore di modulazione	721-11-13
convertitore di segnali radiotelegrafici	721-12-56
coppia	721-02-12
correzione d'errori	721-08-20
correzione di errore di selezione	721-17-27
correzione di sincronismo	721-11-46

datafax	721-13-10
dati	721-01-02
dato telegrafico	721-09-04
DCE	721-12-05
definizione longitudinale (in ricezione)	721-14-12
definizione longitudinale (in trasmissione)	721-14-11
demodulatore telegrafico	721-12-54
demoltiplore	721-04-08
demultiplexaggio	721-04-06
densità di scansionamento	721-14-29
diaframma delle tonalità	721-14-48
differenziale	721-04-17
disassemblaggio dei pacchetti	721-19-21
discontinuità longitudinale	721-15-05
discontinuità trasversale	721-15-06
discriminatore telegrafico	721-12-55
disponibile	721-17-46
dispositivo di allineamento	721-19-24
distanza di Hamming	721-08-25
distorsione caratteristica	721-07-14
distorsione ciclica	721-07-16
distorsione di apertura	721-15-01
distorsione di dissimetria	721-07-12
distorsione di trasmissione	721-07-19
distorsione fortuita	721-07-15
distorsione propria	721-07-11
distorsione temporale, distorsione telegrafica	721-07-03
doppio senso	721-04-24
DPSK	721-06-08
DTE	721-12-03
due stati	721-02-24
duplex bilanciato	721-04-18
duplex in opposizione	721-04-20
duplex incrementale	721-04-19
durata della chiamata	721-17-74
durata teorica di un intervallo significativo	721-02-31

effetto coda	721-15-02
effetto eco	721-15-03
effetto interferenza	721-15-04
elemento A	721-03-24
elemento binario	721-02-08
elemento di immagine	721-14-10
elemento numerico	721-02-07
elemento unitario	721-02-33
elemento Z	721-03-25
ellisse di scrittura	721-14-25
errore doppio	721-08-07
errore singolo	721-08-06
errore triplo	721-08-08
esaltazione di luminanza	721-14-41
etichetta	721-17-35

facsimile a due livelli	721-01-10
facsimile a più livelli di grigio	721-01-11
facsimile; telecopia	721-01-09
fascio di circuiti	721-16-08
fascio di circuiti in telegrafia armonica	721-11-23
fascio di prima scelta	721-17-39
fase di comando della rete	721-19-28

fase di segnalazione su canale dati	721-17-49
fase di trasferimento dati	721-19-27
fattore d'efficienza nel tempo	721-08-34
fattore di cooperazione	721-14-33
fattore di tamburo	721-14-27
fine testo	721-10-24
fori di trascinamento	721-12-30
formato dei pacchetti	721-19-22
formazione dei pacchetti	721-19-20
foto facsimile	721-01-12
frequenza di punto	721-14-13
frequenza di scansionamento di riga	721-14-08
FSK	721-06-06
full-duplex	721-04-16
funzionamento in locale	721-11-34

G

giunzione telegrafica	721-17-10
grado convenzionale di distorsione	721-07-17
grado di distorsione	721-07-05
grado di distorsione di dissimetria	721-07-13
grado di distorsione di prova normalizzata	721-07-10
grado di distorsione isocrona	721-07-06
grado di distorsione parallela anisocrona in anticipo	721-07-20
grado di distorsione parallela anisocrona in ritardo	721-07-21
grado di distorsione telegrafica	721-07-07
grado di distorsione telegrafica lorda	721-07-08
grado di distorsione telegrafica sincrona	721-07-09
gruppo chiuso	721-18-22
gruppo di 4 bit	721-02-14
gruppo di 5 bit	721-02-15
gruppo di 6 bit	721-02-16
gruppo di 7 bit	721-02-17
gruppo di <i>n</i> bit	721-02-19
gruppo parzialmente chiuso	721-18-23

I

identificativo	721-10-21
identificazione automatica	721-18-29
identificazione di data e ora	721-18-31
immagine a mezza tonalità	721-14-49
impulso di start	721-03-16
impulso di stop	721-03-18
identificazione da rete	721-18-30
indicazione dell'addebito	721-18-33
indicazione di durata	721-18-32
indice di cooperazione	721-14-34
indice di modulazione	721-06-11
indietro (di un carattere)	721-10-34
indipendente dalla codifica	721-16-31
indirizzo	721-17-56
indirizzo del chiamato	721-17-55
indirizzo di reistradamento	721-18-48
inizio intestazione	721-10-25
inizio testo	721-10-23
installazione terminale (d'abbonato)	721-12-01
installazione terminale per dati	721-12-07
interfaccia	721-12-11
interlineatura	721-15-09
intervallo di tempo unitario	721-02-32
intervallo significativo	721-02-30
intervento per indirizzo cambiato	721-18-45
intestazione	721-18-52
inversione parziale di tonalità	721-15-11
involuppo	721-19-25
involuppo bloccato	721-19-26
invito a selezionare	721-17-57
isocronismo a pacchetto	721-11-24
isocrono	721-03-01
istante ideale	721-07-02
istante significativo	721-02-29
istante significativo coerente	721-11-18

istradamento adattativo	721-19-19
istradamento alternativo	721-17-38
istradamento del traffico (nella commutazione di circuito)	721-17-36
istradamento di emergenza	721-17-40
istradamento (nella trasmissione dati a commutazione di pacchetto)	721-19-18
istradamento normale (di prima scelta)	721-17-37

L

lettore di nastro con stampante	721-12-43
lettore/perforatore di nastro	721-12-39
limiti di orientamento	721-11-54
linea	721-09-29
linea d'utente	721-16-04
linea d'utente (d'abbonato)	721-16-03
linea dedicata	721-16-05
linea di scansionamento	721-14-06
linee a passo progressivo	721-17-12
lunghezza del burst di errori	721-08-10
lunghezza di linea totale	721-14-32
lunghezza di linea utile	721-14-31

M

marginale (di apparato telegrafico)	721-07-27
marginale (di ricevitore o terminale)	721-07-22
marginale di ricevitore sincro	721-07-29
marginale effettivo	721-07-24
marginale netto	721-07-23
marginale nominale	721-07-25
marginale sincro	721-07-28
marginale teorico	721-07-26
memorizzazione e ritrasmissione	721-18-46
messa in fase	721-14-14
messa in fase su bianco	721-14-16
messa in fase su bianco	721-14-18
messa in fase sul nero	721-14-19
messaggio	721-09-01
messaggio registrato	721-18-40
modem	721-12-10
modulatore telegrafico	721-12-53
modulazione bifase	721-06-09
modulazione coerente	721-06-04
modulazione coerente	721-06-12
modulazione di ampiezza	721-06-05
modulazione di fase	721-06-07
modulazione di fase differenziale	721-06-08
modulazione di frequenza	721-06-06
modulazione differenziale	721-06-03
modulazione isocrona	721-09-16
modulazione quadrifase	721-06-10
modulazione telegrafica	721-09-14
muldex	721-04-09
multiplatore	721-04-07
multiplazione a divisione di frequenza	721-04-12
multiplazione a divisione di tempo	721-04-11
multiplessaggio statistico	721-19-32
multiplex	721-04-04
multiplex bisettore	721-06-18
multiplex eterogeneo	721-04-14
multiplex omogeneo	721-04-13
multiplex primario	721-06-19
multiplex secondario	721-06-20
multiplex telegrafico	721-11-26
multiplex telegrafico per bit	721-11-28
multiplex telegrafico per carattere	721-11-27
multiplexaggio	721-04-05

N

nero d'immagine	721-14-46
nero disturbato	721-15-07

nero dominale	721-14-43
nodo	721-16-19
nodo di transito	721-17-05
non disponibile	721-17-47
numero breve	721-17-24
numero di stati significativi	721-02-23
numero internazionale	721-17-33
numero nazionale di utente telex	721-17-21
numero telex	721-17-22

O

obliquità	721-15-10
orientamento	721-11-53
ottetto	721-02-18

P

pacchetto	721-09-02
parola di codice	721-08-24
passaggio a caratteri letterali	721-10-12
passaggio a cifre	721-10-15
passo di scansionamento	721-14-28
percorso	721-16-21
perforatore (di nastro)	721-12-25
perforatore a stampa	721-12-27
perforatore a tastiera	721-12-26
perforazione parziale	721-12-31
pixel	721-14-10
polling (invito a trasmettere)	721-19-07
post segnale	721-17-60
postazione di riferimento	721-16-10
posto telex pubblico	721-18-09
precedenza	721-18-14
precedenza assoluta	721-18-15
precorrezione	721-08-43
prefisso intercontinentale	721-17-31
prefisso internazionale	721-17-30
prefisso interurbano	721-17-29
presegnale	721-17-59
prestazioni d'utente	721-18-25
priorità su funzionamento in locale	721-18-17
priorità sui messaggi	721-18-50
procedura di comando di chiamata	721-17-51
procedura di recupero	721-08-33
pronto a trasmettere (dati)	721-17-48
protezione contro gli errori	721-08-14
protocollo di linea	721-19-01
PSK	721-06-07
punto	721-09-28

Q

quantizzazione	721-02-05
quattro stati	721-02-26

R

raccolta dati	721-18-64
radio telegramma	721-18-04
ramo	721-16-20
rapporto di formato	721-14-09
rapporto di riproduzione	721-14-36
rappresentazione codificata	721-03-23
registratore Morse	721-12-46
registratore Morse a sifone	721-12-47
registro a scorrimento	721-12-57
reistradamento	721-17-41
relazione di fase	721-11-49
relè a vibrazione	721-12-51
relè telegrafico	721-12-50
restituzione	721-09-15

rete (privata) chiusa	721-16-11
rete dati sincrona	721-16-14
rete gentex	721-16-02
rete per dati	721-16-13
rete privata	721-16-09
rete pubblica per dati	721-16-18
rete telegrafica pubblica	721-16-01
ricerca ciclo di richiesta	721-08-40
ricevitore a scorrimento continuo	721-13-07
ricevitore a stampa	721-12-24
ricevitore a tamburo	721-13-06
ricevitore dati	721-12-09
ricevitore perforatore	721-12-28
ricevitore perforatore con stampa	721-12-29
richiamo di rete	721-18-54
richiesta di identificazione	721-10-28
richiesta di ripetizione	721-08-35
richiesta di trasferimento dati	721-10-50
rilegamento d'utente	721-16-03
ripertitore acustico	721-12-45
ripertitore telegrafico	721-11-11
ripertitore telegrafico rigenerativo	721-11-12
ripetizione automatica Verdan	721-08-54
riposo (space)	721-09-27
riscontro negativo	721-10-30
riscontro positivo	721-10-29
riservatezza della comunicazione	721-18-63
risposta	721-17-53
risposta	721-19-05
risposta automatica	721-18-27
risposta manuale	721-18-28
ritardo alla selezione	721-17-71
ritardo post selezione	721-17-73
ritorno carrello	721-10-09
ritorno codice	721-10-44
ritrasmettitore automatico	721-12-37
ritrasmettitore automatico con controllo di nastro	721-12-40
ritrasmissione automatica	721-11-35
rivelazione analogica dell'errore	721-08-55
rivelazione d'errore con richiesta di ritrasmissione	721-08-21
rivelazione d'errore senza richiesta di ritrasmissione	721-08-17
rivelazione degli errori	721-08-16
rivelazione e invio d'errore	721-08-22
RQ	721-08-37

S

salto di scansionamento negativo	721-14-38
salto di scansionamento positivo	721-14-37
scala delle tonalità	721-14-50
scala temporale	721-16-16
scansionamento (in ricezione)	721-14-02
scansionamento (in trasmissione)	721-14-01
scansionamento ridotto	721-14-35
segnalazione associata	721-17-77
segnalazione su canale comune	721-17-76
segnale (di connessione) all'indietro	721-17-44
segnale (di connessione) in avanti	721-17-43
segnale "Chi va là"	721-10-20
segnale aggregato	721-11-39
segnale aggregato bilanciato	721-11-40
segnale analogico	721-02-03
segnale campionato	721-02-01
segnale carattere	721-03-10
segnale d'allarme	721-10-40
segnale di chiamata	721-17-50
segnale di chiamata non accettata	721-17-80
segnale di chiamata sbarrata	721-17-69
segnale di classe di servizio	721-17-58
segnale di commutazione telex-dati	721-10-47
segnale di connessione	721-17-42
segnale di controllo dello svincolo	721-17-66
segnale di controllo di chiamata	721-17-52
segnale di correzione	721-11-47

segnale di fine di un blocco	721-03-13
segnale di fine rapporto	721-10-41
segnale di fine selezione	721-17-61
segnale di fine trasmissione	721-10-26
segnale di funzione	721-10-02
segnale di inizio di un blocco	721-03-12
segnale di messa in fase	721-14-15
segnale di occupato	721-17-68
segnale di passaggio a caratteri letterali	721-10-13
segnale di passaggio a cifre	721-10-16
segnale di richiesta servizio	721-10-49
segnale di servizio	721-17-67
segnale di start	721-03-15
segnale di stop	721-03-17
segnale di svincolo	721-17-65
segnale distorto	721-07-04
segnale multiplato	721-04-10
segnale numerico	721-02-02
segnale perfetto	721-07-01
segnale start-stop	721-03-03
segnale telegrafico	721-09-03
segnali di un blocco	721-03-14
selecting (invito a ricevere)	721-19-08
selezione	721-10-05
.....	721-17-54
selezione a tastiera	721-17-62
selezione abbreviata	721-17-23
selezione diretta entrante	721-18-19
selezione diretta entrante con numerazione conti- nua	721-18-20
selezione diretta entrante con numerazione in due tempi	721-18-21
selezione diretta uscente	721-18-18
selezione impulsiva	721-17-63
selezione internazionale a due tempi	721-17-34
selezione multipla	721-17-28
senso unico	721-04-23
separatore	721-10-45
sequenza dei pacchetti	721-19-09
sequenza di errori	721-08-09
sequenza di stati significativi	721-09-14
servizio abbonato assente	721-18-43
servizio datagramma	721-19-23
servizio selettivo	721-18-13
servizio telegrafico	721-01-13
settore	721-11-55
settore morto	721-14-23
sicurezza delle informazioni	721-08-57
simplex, semiduplice	721-04-15
simulatore di risposta automatica	721-12-42
sincronismo base	721-11-43
sincronismo intrinseco	721-11-48
sincronizzatore base	721-11-44
sincronizzazione	721-14-17
sincronizzazione (in facsimile)	721-14-20
sincrono	721-03-04
sistema di trasmissione automatica Wheatstone ...	721-09-24
sistema quadruplex	721-11-25
sistema radiotelegrafico di Van Duuren	721-11-30
sistema di trasmissione dati a start e stop	721-09-20
sistema di trasmissione dati cadenzato	721-09-22
sistema telegrafico a start e stop	721-09-19
sistema telegrafico cadenzato	721-09-21
sorgente dati	721-12-08
sotto trama	721-06-22
sottocentrale	721-17-08
spaziatura messaggi	721-18-51
spazio	721-09-30
.....	721-10-17
spazio e passaggio a caratteri letterali	721-10-18
specifiche di interfaccia	721-12-12
statistica a richiesta	721-18-39
stato degli addebiti	721-18-34
stato di disponibilità	721-17-45
stato significativo	721-02-22
stazione asservita	721-19-13

stazione di controllo	721-19-10
stazione in attesa	721-19-14
stazione master	721-19-12
stazione mista	721-19-17
stazione primaria	721-19-15
stazione secondaria	721-19-16
stazione subordinata	721-19-11
store-and-forward	721-18-46
subgiunzione telegrafica	721-17-11
supertex	721-01-16

T

tabulazione orizzontale	721-10-32
tabulazione verticale	721-10-33
tasso di errore residuo	721-08-56
tasso di errori sui bit	721-08-11
tasso di errori sui blocchi	721-08-13
tasso di errori sul carattere	721-08-12
tastiera alfanumerica	721-12-18
tastiera automatizzata	721-12-19
tastiera di registrazione	721-12-21
tastiera meccanica	721-12-20
tasto Morse	721-12-44
tavoletta per telescrittura	721-13-08
telecopia	721-01-09
teledistorsione	721-07-18
telefax	721-13-09
telegrafia	721-01-06
telegrafia a modulazione di frequenza	721-11-31
telegrafia a mosaico	721-11-37
telegrafia a registrazione	721-11-33
telegrafia a stampa	721-11-36
telegrafia armonica	721-11-22
telegrafia Baudot	721-11-29
telegrafia duplex a quattro frequenze	721-11-32
telegrafia Hell	721-11-38
telegrafia Morse	721-09-23
telegrafia sincrona	721-09-17
telegramma	721-18-01
telegramma per facsimile	721-18-02
telegramma per foto-facsimile	721-18-03
telegrammi (servizio pubblico di inoltro)	721-01-14
teleinformatica	721-01-01
telematica (servizi telematici)	721-01-05
telescrittura	721-01-08
telescrivente (ricezione)	721-12-15
telescrivente (trasmissione)	721-12-13
telescrivente a nastro	721-12-17
telescrivente a pagine	721-12-16
teletex	721-01-17
telex	721-01-15
telex ad alta velocità	721-01-16
tempo di disconnessione	721-17-78
tempo di recupero dell'allineamento di trama	721-06-24
tempo di scansionamento di riga	721-14-07
tempo di selezione	721-17-72
tempo di trasferimento	721-19-29
tempo per stabilire un collegamento	721-17-70
tempo perduto	721-14-24
terminale	721-12-03
terminale a pacchetto	721-12-04
terminale condiviso	721-18-35
terminale facsimile del gruppo 1	721-13-01
terminale facsimile del gruppo 2	721-13-02
terminale facsimile del gruppo 3	721-13-03
terminale solo ricevente	721-18-11
terminale solo trasmittente	721-18-10
terminale start-stop	721-12-14
terminale telegrafico	721-12-02
terminazione di rete	721-12-06
terminazione di rete; DCE	721-12-05
terna	721-02-13
testina di lettura	721-12-22
trabocco	721-17-13

traccia	721-12-32
traccia di scansionamento (in ricezione)	721-14-04
traccia di scansionamento (in trasmissione)	721-14-03
traduzione	721-10-04
trama	721-06-21
	721-16-17
transizione	721-02-28
trasferimento di chiamata	721-18-44
traslazione Desieter	721-05-10
trasmettitore	721-12-33
trasmettitore a tamburo	721-13-04
trasmettitore a tastiera	721-12-34
trasmettitore automatico	721-12-35
trasmettitore con lettore di nastro perforato	721-12-38
trasmettitore con numerazione automatica	721-12-36
trasmettitore piatto	721-13-05
trasmettitore telegrafico	721-12-33
trasmissione a burst	721-19-02
trasmissione a divisione di tempo	721-06-02
trasmissione a frequenza vettrice	721-06-01
trasmissione asincrona	721-03-06
trasmissione bipolare	721-05-03
trasmissione dati	721-01-04
trasmissione dati sincrona	721-09-18
trasmissione fuori banda	721-06-13
trasmissione in corrente continua	721-05-01
trasmissione interbande	721-06-14
trasmissione intrabanda	721-06-15
trasmissione numerica	721-03-08
trasmissione parallela	721-11-17
trasmissione per tutto o niente	721-05-04
trasmissione seriale	721-11-16
trasmissione seriale di byte	721-11-20

trasmissione seriale di caratteri	721-11-19
trasmissione sincrona	721-03-05
trasmissione sopra la banda fonica	721-06-13
trasmissione sotto la banda fonica	721-05-05
trasmissione start-stop	721-03-07
trasmissione unipolare	721-05-02
trasparenza	721-16-30
tre stati	721-02-25

U

unidirezionale	721-04-21
unità di comando (della telescrivente)	721-12-23
unità di risposta automatica	721-12-41
utente a chiamata prioritaria	721-18-16
utente raggiunto	721-17-64

V

velocità di bit aggregata	721-11-41
velocità di modulazione	721-03-26
velocità di scansionamento	721-14-30
velocità di segnalazione	721-03-30
velocità di trasferimento	721-03-29
velocità effettiva di trasferimento	721-03-31
verifica di blocco	721-08-15
visualizzazione locale	721-10-06

W

WRV	721-10-20
-----------	-----------

REGISTER

A

A-element	721-03-24
A-toestand	721-03-19
aan/uit-transmissie	721-05-04
aangemelde oproep	721-18-53
aangewezen reserve circuit	721-11-15
aansluitpoort	721-16-22
aansluiting, prioriteit voor opgeroepen	721-18-16
aansluiting kenmerkensignaal	721-17-58
aansluiting voor uitgaand verkeer	721-18-10
aansluiting voor inkomend verkeer	721-18-11
aansluitmethode (bij telex)	721-17-83
aantal significante toestanden	721-02-23
aardfantomcircuit	721-05-07
abonnee-installatie	721-12-01
abonneekenmerken	721-18-08
abonneelijn	721-16-03
abonneelus	721-16-03
absolute prioriteit	721-18-15
achterblijven	721-15-02
actuele overdrachtssnelheid	721-03-29
ader in lokale kabel	721-16-04
adres (bij informatieverwerking)	721-17-56
adreswijzigingsbericht	721-18-45
afleverbevestiging	721-18-62
aftasten (bij facsimilezender)	721-14-01
aftasten (bij facsimile-ontvanger)	721-14-02
aftastlijn	721-14-06
aftastlijn, bruikbare lengte van de	721-14-31
aftastlijn, totale lengte van de	721-14-32
aftastpunt (bij overdracht)	721-14-03
aftastpunt (bij ontvangst)	721-14-04
aftastsnelheid	721-14-30
aftaststeek	721-14-28
aftastveld	721-14-05
akoestische koppeling (aan een telefoonlijn)	721-12-58
akoestische koppeling (voor data-overdracht)	721-12-59
akoestische ontvanger	721-12-45
alfabet, (telegraaf)-	721-09-07
alfanumeriek toetsenbord	721-12-18
alternatieve kiessignalen	721-17-28
amplitudemodulatie	721-06-05
analoge foutdetectie	721-08-55
analoog signaal	721-02-03
anisochrone transmissie (overdracht)	721-03-06
anisochroon	721-03-02
antwoordcodezender/eenheid	721-12-41
apertuur (van een facsimilezender)	721-14-21
apertuur (van een facsimileontvanger)	721-14-22
apertuurvervorming	721-15-01
apparaatbesturing	721-10-35
apparatuur voor een data-eindstation	721-12-03
automatisch seriegesprek	721-18-61
automatisch uitgaand verkeer	721-18-18
automatische beantwoording	721-18-27
automatische datum- en tijdaanduiding	721-18-31
automatische nummerzender	721-12-36
automatische oproep	721-18-26
automatische oproepherkenning	721-18-29
automatische oproepidentificatie	721-18-29
automatische signaalterugzender	721-12-37
automatische zendherhaling	721-11-35
automatische zender	721-12-35

B

bandponser	721-12-25
------------	-----------

bandlezer	721-12-22
bandlezer met drukker	721-12-43
bandponser en -lezer, gekoppelde	721-12-39
bandschrijver	721-12-17
baud	721-03-27
Baudot-telegrafie	721-11-29
beantwoording	721-19-05
beantwoording, automatische	721-18-27
beantwoording, handbediende	721-18-28
beeldelement	721-14-10
beeldfacsimile	721-01-11
beeldinstelling	721-06-23
beeldoverdrachtapparatuur groep 1	721-13-01
beeldoverdrachtapparatuur groep 2	721-13-02
beeldoverdrachtapparatuur groep 3	721-13-03
beeldpositionering	721-06-23
beeldwit	721-14-47
beeldzwart	721-14-46
begin nieuwe bladzijde	721-10-31
bemonsteren (van een signaal)	721-02-04
beperkt aftasten	721-14-35
beperkt verkeer	721-18-13
beperkte-conferentiegesprek	721-18-58
bericht	721-09-01
berichtsakelen	721-17-15
berichtsakelen, centrale voor	721-17-20
besloten gebruikersgroep	721-18-22
bestemmingscode	721-17-32
besturing met opgeslagen programma	721-17-75
besturingseenheid (telex)-	721-12-23
besturingskarakter	721-10-03
besturingsopening voor de toon (toner)	721-14-48
besturingsstation	721-19-10
bewaking van de werking	721-10-01
bewerking op afstand	721-01-01
bezetsignaal	721-17-68
bidirectioneel	721-04-22
binair cijfer	721-02-08
	721-02-09
binair digit	721-08-03
binaire snelheid	721-03-30
binnen-de-bandtransmissie	721-06-15
bisector	721-06-18
bit	721-02-08
bivalent	721-02-24
bladschrijver	721-12-16
bladzijde, begin nieuwe	721-10-31
blok	721-03-11
blok foutendichtheid	721-08-13
blokcontrole	721-08-15
	721-08-48
blokkeersignaal	721-17-69
bloksignaal	721-03-14
blokstartsignaal	721-03-12
blokstopsignaal	721-03-13
boven-de-telefoonband-transmissie	721-06-13
BQ-cyclus	721-08-38
breedbandkanaal	721-04-03
breedte/hoogte-verhouding	721-14-09
bruikbare lengte van de aftastlijn	721-14-31
bureaufax	721-13-11
byte	721-02-11

C

centrale voor berichtsakelen	721-17-20
centrale voor circuitsakelen	721-17-19

Chadless-perforatie	721-12-31
cijfer	721-02-07
circuit, virtueel	721-16-27
circuit in vrije toestand	721-11-56
circuitschakelen	721-17-14
circuitschakelen, centrale voor	721-17-19
code	721-02-20
code, foutencorrigerende	721-08-28
code, foutendetecterende	721-08-27
code, tegen fouten beschermde	721-08-26
code met vaste lengte	721-03-21
code-omzetter	721-12-52
code-omzetting	721-02-21
code-onafhankelijkheid	721-16-31
codecombinatie	721-03-23
codeconversie	721-02-21
codewoord	721-08-24
coherent significant moment	721-11-18
coherente modulatie	721-06-12
compleet telegrafiekanaal	721-11-03
compressie van het luminantiegebied	721-14-40
concentrator	721-17-09
concentrator door snelheidsomzetting	721-17-84
conferentiegesprek	721-18-56
constante-verhouding code	721-08-29
contrast, maximum	721-14-39
controle door terugzenden	721-08-18
controle op even pariteit	721-08-50
controle op oneven pariteit	721-08-51
controlebit	721-08-46
controlecijfer	721-08-49
conventionele vervorming, mate van	721-07-17
conversatie-telexmodus	721-18-05
correctie uit signalen	721-11-48
correctiesignaal	721-11-47
cyclische code	721-08-31
cyclische tijdschaal	721-16-17
cyclische vervorming	721-07-16

D

data	721-01-02
data-eindstation, apparatuur voor een	721-12-03
data-overdrachtfase	721-19-27
databestemming	721-12-09
databron	721-12-08
datacentrale	721-17-07
datacircuit	721-11-05
datacode	721-09-06
datacommunicatie	721-01-03
dataconcentrator	721-17-08
datafax	721-17-85
datagramdienst	721-13-10
datagramdienst	721-19-23
datakanaal	721-11-02
datakanaaltoestanden	721-17-49
datamultiplexer, eerste	721-06-19
datamultiplexer, tweede	721-06-20
datanet	721-16-13
datanet, gesynchroniseerd	721-16-14
datanet, openbaar	721-16-18
dataoverdracht, vraag om toegang voor	721-10-50
datasignaal	721-09-04
datastation	721-12-07
datatransmissie	721-01-04
datatransmissie, synchrone	721-09-18
dataverbinding	721-16-23
datum- en tijdaanduiding, automatische	721-18-31
deelbeeld	721-06-22
deelkanaal	721-11-51
demultiplexer	721-04-08
Desieter-telegraaftranslatie	721-05-10
dienstbit	721-08-45
diensts signaal	721-17-67
differentiële duplex	721-04-17

brug-duplex	721-04-18
differentiële fasemodulatie	721-06-08
differentiëlemodulatie	721-06-03
digit foutendichtheid	721-08-11
digitaal signaal	721-02-02
digitale transmissie (van een tijd-discreet signaal)	721-03-08
direct-systeemschrijver	721-12-24
directe oproep	721-17-25
discreet signaal, ideaal	721-07-01
discreet signaal, fout	721-07-04
discreet signaal (tijd)-	721-02-01
dode sector	721-14-23
doorkiezen	721-18-19
doorkiezen met geïntegreerd nummer	721-18-20
doublet-byte	721-02-12
draaggolfttransmissie	721-06-01
drievoudige fout	721-08-08
dubbele fout	721-08-07
dubbelfantoomcircuit met aarde als retour	721-05-08
dubbelfantoomcircuit	721-05-09
dubbelgericht	721-04-24
dubbelstroomtransmissie	721-05-03
duplex	721-04-16
duplextoestel	721-12-48

E

echo-effekt	721-15-03
echoplex	721-08-19
een positie terug	721-10-34
eenheidselement	721-02-33
eenheidsinterval	721-02-32
eenrichting(s)-	721-04-21
eerste datamultiplexer	721-04-23
effectieve marge (van een gegeven apparaat)	721-06-19
effectieve overdrachtsnelheid	721-07-24
effectieve verbindingduur	721-03-31
eigen vervorming (van een transmissiekanaal)	721-17-74
eindcentrale	721-07-11
eindstation, (telegraaf)-	721-17-04
eindstation met pakketontvangstmogelijkheid	721-12-02
eindstation van een netwerk	721-12-04
elektrisch toetsenbord	721-12-06
elektronische antwoordcodezender	721-12-19
enkele fout	721-12-42
enkelgericht	721-08-06
enkelstroomtransmissie	721-04-23
enveloppe	721-09-02
expansie van het luminantiegebied	721-19-25
expansie van het luminantiegebied	721-14-41

F

facsimile	721-01-09
fantoomcircuit	721-05-06
fase-inversiemodulatie	721-06-09
fasebetrekking	721-11-49
fasemodulatie	721-06-07
fasetransmissie via subkanaal	721-11-52
faxpost	721-18-02
FDM (afkorting)	721-04-12
formaatgegevens	721-10-07
foto-overdracht	721-01-12
fout (discreet) signaal	721-07-04
foutbeheersing	721-08-14
foutblok	721-08-05
foutdetectie, analoge	721-08-55
foutdigit	721-08-02
foutencorrectie	721-08-20
foutencorrectie door terugzenden en herhalen van foute informatie	721-08-22
foutencorrigerende code	721-08-28
foutendetecterende code	721-08-27
foutendetectie	721-08-16

foutendetectie zonder herhaling	721-08-17
foutendetectie-en-terugkoppelsysteem	721-08-21
foutendichtheid, digit	721-08-11
foutendichtheid, karakter	721-08-12
foutendichtheid, blok	721-08-13
foutenuitbarsting	721-08-09
foutkarakter	721-08-04
foutsalvo	721-08-09
frekwentie (verdelings) multiplex	721-04-12
frequentie-kanaal	721-04-25
frequentiemodulatie	721-06-06
frequentiemodulatie-telegrafie	721-11-31
functiebewaking	721-10-01
functiebewakingssignaal	721-10-02

G

geaggregeerd (isochroon) signaal	721-11-39
gebalanceerd geaggregeerd signaal	721-11-40
gebruikersfaciliteit	721-18-25
gebruikersgroep, besloten	721-18-22
gebruikersgroep, gedeeltelijk besloten	721-18-23
gebruikgegevens op aanvraag	721-18-39
gedeeltelijk besloten gebruikersgroep	721-18-23
gedeeltelijke toonomkering	721-15-11
geen-afdruk-cyclus	721-08-39
geen-herkenning	721-10-30
gegevens	721-01-02
gegevenstransport	721-01-04
gegevensverzameling	721-18-64
gekoppelde bandponser en -lezer	721-12-39
gelijkstroomtransmissie	721-05-01
gemiddelde start/stop-vertorming, mate van	721-07-08
gextex (netwerk)	721-16-02
gereed	721-17-46
gereed-voor-datasignaal	721-17-48
geschakelde verbinding	721-16-24
gesloten particulier net	721-16-11
gespreksinhoud, opslag van	721-18-37
gestapeld signaal	721-04-10
gesynchroniseerd datanet	721-16-14
grafische modus	721-10-14
grafische modus, overgang naar	721-10-15
groep 1, beeldoverdrachtapparatuur	721-13-01
groep 2, beeldoverdrachtapparatuur	721-13-02
groep 3, beeldoverdrachtapparatuur	721-13-03
groepsoproep	721-18-60

H

halftoonprent	721-14-49
Hamming-afstand	721-08-25
handbediende beantwoording	721-18-28
handoproep	721-19-04
hard	721-14-45
heenweg	721-11-06
Hell-systeem	721-11-38
herhalingscyclus	721-08-36
herkenning	721-10-29
herstelprocedure	721-08-33
hersteltijd van de beeldinstelling	721-06-24
heterogene multiplex	721-04-14
hevelschrijver	721-12-47
homogene multiplex	721-04-13
hoofd	721-18-52
hoofdstation	721-19-15
horizontale tab	721-10-32
huurlijn	721-16-05
hypothetische referentieverbinding (bij telegrafie)	721-11-14

I

ideaal (discreet) signaal	721-07-01
ideaal moment	721-07-02

identificatie, vraag om	721-10-28
incrementeleduplex	721-04-19
individuele vervorming (van een bepaald significant moment), mate van	721-07-05
informatiebeveiliging	721-08-57
informatiebit	721-08-44
informatiescheider	721-10-45
informatiestroombesturing	721-19-30
ingestelde vervorming	721-07-12
ingestelde vervorming, mate van	721-07-13
inkomend verkeer, aansluiting voor	721-18-11
interbandtransmissie	721-06-14
intercontinentale verbinding	721-16-07
intercontinentale net, voorcijfer tot toegang tot	721-17-31
interface	721-12-11
interferentiepatroon	721-15-04
internationaal telegraaf-alfabet nummer 1	721-09-09
internationaal telegraaf-alfabet nummer 2	721-09-10
internationaal telegraaf-alfabet nummer 3	721-09-11
internationaal telegraaf-alfabet nummer 4	721-09-12
internationaal telegraaf-alfabet nummer 5	721-09-13
internationaal twee-stapskiezen	721-17-34
internationale verbinding	721-16-06
internationale kiesvolgorde	721-17-33
interval, significant	721-02-30
isochrone modulatie	721-09-16
isochrone vervorming, mate van	721-07-06
isochroon	721-03-01

K

kanaal (frequentie-)	721-04-25
kanaal, meer dan één	721-11-21
karakter	721-03-09
karakter, vervangend	721-10-37
karakter foutendichtheid	721-08-12
karakter-in-fase	721-11-50
karaktercontrole	721-08-47
karaktercyclus	721-11-42
karakteristieke vervorming	721-07-14
karaktersignaal	721-03-10
karaktertelegrafie	721-01-07
kastverschuiving	721-10-10
kenmerkensignaal, (aansluiting)-	721-17-58
kenmerksluitsignaal	721-17-60
keuze	721-19-08
kieseindesignaal	721-17-61
kiesfoutcorrectie	721-17-27
kiesschijfkeuze (bij telegrafie)	721-17-63
kiessignalen	721-17-54
kiessignalen, alternatieve	721-17-28
kiestijd	721-17-72
kiezen met toetsenbord	721-17-62
knooppunt	721-16-19
knooppuntenverbinding	721-16-21
kop	721-18-52
koppelvlak (specificatie)	721-12-12
kostenopgaaf	721-18-33
kostenopgaaf, opgevraagde gespecificeerde	721-18-34
kwaleitsdetectie, (signaal)-	721-08-55
kwantificeren (van een grootheid)	721-02-05

L

label (bij signalering)	721-17-35
lange-afstand-telexnet, voorcijfer voor toegang tot	721-17-29
late anisochrone parallelvervorming, mate van	721-07-20
lengte van het foutsalvo	721-08-10
letterkast	721-10-11
letters-signaal	721-10-12
lijnaftastfrequentie	721-14-08
lijnaftastperiode	721-14-07
lokaal (bedrijf)	721-11-34
lokaalschrift	721-10-06

luminantiecompensatie	721-14-42
nominaal zwart	721-14-43

M

marge (van een ontvanger of eindstation)	721-07-22
marge (van een start/stop-apparaat)	721-07-27
marge van een synchrone ontvanger	721-07-29
mate van conventionele vervorming	721-07-17
mate van gemiddelde start/stop-vervorming	721-07-08
mate van individuele vervorming (van een bepaald significant moment)	721-07-05
mate van ingestelde vervorming	721-07-13
mate van isochrone vervorming	721-07-06
mate van late anisochrone parallelvervorming	721-07-20
mate van start/stop-vervorming	721-07-07
mate van synchrone start/stop-vervorming	721-07-09
mate van vervorming bij een genormaliseerde beproeving	721-07-10
mate van vroege anisochrone parallelvervorming ..	721-07-21
maximum contrast	721-14-39
mechanisch toetsenbord	721-12-20
meer dan één kanaal	721-11-21
meerpunt-verbinding	721-16-25
meervoudige oproep	721-18-55
meester (station)	721-19-12
"met wie"-signaal (functie)	721-10-20
misvorming	721-08-01
modem	721-12-10
modulatie met een vaste referentie	721-06-04
modulatie-index (bij frequentiemodulatie)	721-06-11
modulatie-omzetter	721-11-13
modulatiesnelheid	721-03-26
moment, significant	721-02-29
Morse-ondulator	721-12-46
Morse-telegraaf	721-09-23
Morsecode	721-09-25
Morsesleutel	721-12-44
mozaiktelegrafie	721-11-37
muldem	721-04-09
multiplex	721-04-04
multiplex signaal	721-04-10
multiplexer	721-04-07
mutilatie	721-08-01

N

n-bit-byte	721-02-19
n-eenhedencode	721-03-22
codecombinatie	721-03-23
n-eenhedencode-alfabet	721-09-08
n-tallig getal	721-02-10
netto marge	721-07-23
netwerk (bij telegrafie- en data-transmissie), particulier	721-16-09
netwerkbestedingsfase	721-19-28
netwerken, samenwerking tussen	721-16-12
niet gereed	721-17-47
niet-geslaagde-verbinding	721-17-79
"niets"-karakter	721-10-38
nieuwe regel	721-10-08
nominaal wit	721-14-44
nominale marge	721-07-25
noodroutering	721-17-40
normale (verkeers) routing	721-17-37
nummer van de opgeroepene (bij geschakelde circuits)	721-17-55
nummerzender, automatische	721-12-36

O

octet-byte	721-02-18
omkeringen	721-10-46

omroepgesprek	721-18-57
omroutering	721-17-41
omrouteringsbericht	721-18-48
omzetting	721-02-27
onder-de-telefoonband-transmissie	721-05-05
onderlap (bij facsimile)	721-15-09
ononderbroken-ontvanger	721-13-07
ontsnapping	721-10-42
ontvanger, akoestische	721-12-45
ontvangponser	721-12-28
ontvangponser met afdruk	721-12-29
ontvangstkanaal	721-11-10
openbaar datanet	721-16-18
openbaar telegraafnet	721-16-01
openbare telexcel	721-18-09
opgeslagen gespreksinhoud, opvraag van	721-18-38
opgevraagde gespecificeerde kostenopgaaf	721-18-34
oppositieleduplex	721-04-20
oproep (telex)-	721-17-03
oproep over een virtueel circuit	721-16-29
oproep-niet-geslaagd-signaal	721-17-80
oproep-omroutering	721-18-44
oproepbeantwoordingssignaal	721-17-52
oproepbevestigingssignaal	721-17-53
oproepbotsing	721-17-82
oproepen (bij datatransmissie)	721-19-03
oproepherkenning, automatische	721-18-29
oproepidentificatie, automatische	721-18-29
oproepkarakter	721-10-48
oproepprocedure	721-17-51
oproepsignaal	721-10-21
oproepsignaal voor faciliteiten	721-17-50
opslag van gespreksinhoud	721-18-37
opvragen van opgeslagen gespreksinhoud	721-18-38
orientatie	721-11-53
orientatiegebied	721-11-54
overdracht, anisochrone transmissie	721-03-06
overdracht, synchrone	721-03-05
overdrachtbesturing	721-19-31
overdrachtsbesturing(sfunctie)	721-10-27
overdrachtseindesignaal	721-10-26
overdrachtsnelheid (actuele)	721-03-29
overdrachtsnelheid (werkelijke)	721-03-29
overdrachtsnelheid, effectieve	721-03-31
overdrachtstijd	721-19-29
overdreven contrast	721-14-45
overgang	721-02-28
overgang naar grafische modus	721-10-15
overgangssignaal voor grafische modus	721-10-16
overlap (bij facsimile)	721-15-08
overloop (bij telegrafie)	721-17-13
overloopstation	721-16-10
overloopverkeerscentrale	721-17-38

P

pad	721-16-21
pakket	721-09-02
pakketontvangstmogelijkheid, eindstation met	721-12-04
pakketschakelen	721-17-16
paralleltransmissie	721-11-17
pariteitscode	721-08-52
pariteitscontrolecijfer	721-08-53
particulier netwerk (bij telegrafie- en datatransmissie)	721-16-09
particulier net, gesloten	721-16-11
passief station	721-19-14
permanent virtueel circuit	721-16-28
pixel	721-14-10
plat-vlakzender	721-13-05
ponsband-signaalterugzender	721-12-38
ponser, band-	721-12-25
ponser met afdruk	721-12-27
poort (aansluit)-	721-16-22

poort-RQ	721-08-40
prioriteit	721-18-14
prioriteit, absolute	721-18-15
prioriteit in de berichten	721-18-50
prioriteit voor opgeroepen aansluiting	721-18-16
punt (bij Morsecode)	721-09-28
punt-tot-puntverbinding	721-16-26
puntfrequentie	721-14-15

Q

quadratuurfasemodulatie	721-06-10
quadruplex systeem	721-11-25
quartet-byte	721-02-14
quintet-byte	721-02-15

R

radiogram	721-18-04
radiotelegraaf-omzetter	721-12-56
radiotelexoproep	721-18-06
rasterbeeld	721-06-21
reactiecyclus	721-08-38
redundante code	721-08-23
reeks (significante) toestanden	721-09-14
reproductieverhouding	721-14-36
reserve circuit, aangewezen	721-11-15
resonantierelais	721-12-51
restfoutenpercentage	721-08-56
restitutie	721-09-15
RQ-cyclus	721-08-37
ruimte tussen de berichten	721-18-51
rusttoestand tussen karaktertransport	721-11-57

S

samenwerking tussen netwerken	721-16-12
samenwerkingsfactor	721-14-33
samenwerkingsindex	721-14-34
schakelprotocol	721-19-01
schakelsignaal	721-17-42
scheidend vermogen in de lengterichting (van een beeldzender)	721-14-11
scheidend vermogen in de breedterichting (van een beeldzender)	721-14-12
scheidend vermogen in de lengterichting (van een beeldontvanger)	721-14-13
scheidend vermogen in de breedterichting (van een beeldontvanger)	721-14-14
scheidend vermogen bij het aftasten	721-14-29
schrijfschroeflijn	721-14-25
schrijfstang	721-14-26
schuifgeheugen	721-12-57
schuifregister	721-12-57
secundair station	721-19-16
sektor	721-11-55
selectie (bij een telegrafie-ontvanger)	721-10-05
septet-byte	721-02-17
serie-transmissie	721-11-16
seriegesprek, automatisch	721-18-61
seriële transmissie van karakters	721-11-19
seriële transmissie van bytes	721-11-20
sextet-byte	721-02-16
signaalkwaliteitsdetectie	721-08-55
signaal voor de bewaking van de werking	721-10-02
signaalelement	721-02-06
signaalherhaling	721-08-35
signaalkwaliteitsdetectie	721-08-56
signaalterugzender, automatische	721-12-37
signalering over een gemeenschappelijk kanaal	721-17-76
signalering per kanaal	721-17-77
significant interval	721-02-30
significant interval, theoretische duur van een	721-02-31

significant moment	721-02-29
significant moment, coherent	721-11-18
significante toestand	721-02-22
significante toestanden, aantal	721-02-23
simplex	721-04-15
simplextoestel	721-12-49
simulator van antwoordeenheid	721-12-42
skew	721-15-10
slaaf (station)	721-19-13
snelheid in bits per seconde	721-03-30
snelheidsomzetting	721-03-28
snelle-telexdienst	721-01-16
solarisatie	721-15-11
spatie (tussen karakters en woorden in de Morsecode)	721-09-30
spatieteken	721-10-17
spatietoestand (van de Morsecode)	721-09-27
SPC (afkorting)	721-17-75
splitsen	721-04-06
spoor	721-12-32
spraak + duplex (apparatuur)	721-06-17
spraak + simplex (apparatuur)	721-06-16
stapelen	721-04-05
start/stop-marge, synchrone	721-07-28
start/stop-overdracht	721-03-07
start/stop-signaal	721-03-03
start/stop-systeem van telegraaf	721-09-19
start/stop-systeem van datatransmissie	721-09-20
start/stop-telegraaftoestel	721-12-14
start/stop-transmissie	721-03-07
start/stop-verbinding, mate van	721-07-07
startelement	721-03-16
startsignaal	721-03-15
startteken	721-03-16
statuskanaal	721-11-08
stopelement	721-03-18
stopsignaal	721-03-17
stopteken	721-03-18
streep (bij Morsecode)	721-09-29
sub-beeld	721-06-22
subkanaal	721-11-51
synchrone (start/stop-) marge	721-07-28
synchrone correctie	721-11-46
synchrone datatransmissie	721-09-18
synchrone ontvanger, marge van een	721-07-29
synchrone overdracht	721-03-05
synchrone start/stop-verbinding, mate van	721-07-09
synchrone telegraaf	721-09-17
synchrone transmissie	721-03-05
synchroniciteit van elementen	721-11-43
synchronisatie (bij facsimile)	721-14-20
synchronisatiebewaking	721-10-22
synchronisatiebit	721-11-45
synchroniseren van elementen	721-11-44
synchroon	721-03-04
systeembewakingspost	721-17-86

T

TDM (afkorting)	721-04-11
tegen fouten beschermde code	721-08-26
teken-toestand van de Morsecode	721-09-26
teksteindesignaal	721-10-24
tekststartsignaal	721-10-23
telefax	721-13-09
telefoongeheim	721-18-63
telefoonkanaal	721-04-01
telefoonverbinding	721-04-02
telegraaf, synchrone	721-09-17
telegraafalfabet	721-09-07
telegraafafzenderstation	721-12-02
telegraafcentrale	721-17-06
telegraafcircuit	721-11-04
telegraafcode	721-09-05
telegraafdemodulator	721-12-54

telegraafdienst	721-01-13
telegraafdiscriminator	721-12-55
telegraafmodulatie	721-09-14
telegraafmodulator	721-12-53
telegraafnet, openbaar	721-16-01
telegraafrelais	721-12-50
telegraafsignaal	721-09-03
telegraafversterker	721-11-11
telegraafversterker met regeneratie	721-11-12
telegrafie	721-01-06
telegrafie met spraakfrequentie-multiplex	721-11-22
telegrafie met signaalopslag	721-11-33
telegrafie met afdrukken	721-11-36
telegrafiekanaal	721-11-01
telegrafiezender	721-12-33
telegram	721-18-01
telegramdienst	721-01-14
telematica (dienst)	721-01-05
teleplotter	721-13-08
telescript	721-01-08
teletex (dienst)	721-01-17
telexbesturingseenheid	721-12-23
telexoproep	721-17-03
telexaansluitnummer	721-17-22
telexcel, openbare	721-18-09
telexdienst	721-01-15
telexlandnummer	721-17-21
telexnet, toegang tot het openbare	721-18-07
telexoestel	721-12-15
terugbellen bij bezet	721-18-42
terugloop van de wagen	721-10-09
terugwaarts schakelsignaal	721-17-44
terugweg	721-11-07
test-RQ	721-08-41
testherhalingscyclus	721-08-42
tetravalent	721-02-26
theoretische duur van een significant interval	721-02-31
theoretische marge	721-07-26
tijddiscreet signaal	721-02-01
tijd(verdelings)multiplex	721-04-11
tijd-efficiëntiefactor	721-08-34
tijdbasis	721-16-15
tijdschaal	721-16-16
tijdsduuraanduiding	721-18-32
tijdverdelingsmultiplex, transmissie met	721-06-02
toegang geblokkeerd	721-18-12
toegang tot het openbare telexnet	721-18-07
toetsenbord, alfanumeriek	721-12-18
toetsenbord, elektrisch	721-12-19
toetsenbord, mechanisch	721-12-20
toetsenbord met geheugen	721-12-21
toetsenbordponser	721-12-26
toevallige vervorming	721-07-15
toonmkering, gedeeltelijke	721-15-11
totale lengte van de aftastlijn	721-14-32
translatie (bij telegrafie en datatransmission)	721-10-04
transmissie, synchrone	721-03-05
transmissie (overdracht), anisochrone	721-03-06
transmissie met tijdverdelingsmultiplex	721-06-02
transparantie (bij telegrafie en datatransmissie)	721-16-30
triplet-byte	721-02-13
trivalent	721-02-25
trommelfactor	721-14-27
trommelontvanger	721-13-06
trommelzender	721-13-04
tweede datamultiplexer	721-06-20
tweerichting(s)-	721-04-24
tweetraps doorkiezen	721-18-21

U

uit-telexmodus-signaal	721-10-47
uitgaand verkeer, aansluiting voor	721-18-10
uitgaand verkeer, automatisch	721-18-18
uitnodigen	721-19-07

V

Van Duuren-code	721-08-30
van-Duuren-radiotelegrafiesysteem	721-11-30
vast start/stop-systeem van telegraaf	721-09-21
vast start/stop-systeem van datatransmissie	721-09-22
vastgelegd bericht	721-18-40
verbinding	721-17-01
verbinding (volledige)	721-17-02
verbinding, geschakelde	721-16-24
verbinding, internationale	721-16-06
verbinding, intercontinentale	721-16-07
verbinding-gereedsignaal	721-17-64
verbindingbundel	721-16-08
verbindingduur, effectieve	721-17-74
verbindingsoopbouwtijd	721-17-70
verbindingsvrijgave-vertraging	721-17-78
verdelingsmultiplex, tijd-	721-04-11
verdelingsmultiplex, frekwentie	721-04-12
verkeer, beperkt	721-18-13
verkeerscentrale	721-17-05
verkeersrouting	721-17-36
verkort adres	721-17-24
verkort kiezen	721-17-23
verlooptijd	721-14-24
verloren oproep	721-17-81
verreschrijver	721-13-08
vertakking	721-16-20
verticale tab	721-10-33
vertraagde aflevering	721-18-49
vertraging in kiessignaalontvangst	721-17-71
vervangend karakter	721-10-37
vervorming bij een genormaliseerde beproeving, mate van	721-07-10
vervorming in de tijd	721-07-03
vervorming op afstand	721-07-18
verwerking op afstand	721-01-01
verzoekcyclus	721-08-37
virtueel circuit	721-16-27
virtueel circuit, permanent	721-16-28
virtueel circuit, oproep over een	721-16-29
voedingsgaten	721-12-30
volledige verbinding	721-17-02
voorcijfer voor toegang tot lange-afstand-telexnet	721-17-29
voorcijfer voor toegang tot het internationale net	721-17-30
voorcijfer voor toegang tot het intercontinentale net	721-17-31
voorcorrectie	721-08-43
voorkeursbundel	721-17-39
voersignaal	721-17-59
voorwaarts schakelsignaal	721-17-43
vraag om identificatie	721-10-28
vraag om toegang voor dataoverdracht	721-10-50
vrij-circuit-toestand	721-17-45
vrijgavebevestigingssignaal	721-17-66
vrijmaaksignaal	721-17-65

W

waarschuwingssignaal	721-10-40
wachten op vrijkomen bij bezet	721-18-41
wachttijd op kiesbevestiging	721-17-73
werkelijke overdrachtsnelheid	721-03-29
Wheatstone automatisch systeem	721-09-24
wissignaal	721-10-19
wit, nominaal	721-14-44

Z

Z-element	721-03-25
Z-toestand	721-03-20
zender, automatische	721-12-35
zender uitgerust met toetsenbord	721-12-34

zendervorming	721-07-19	zwart/wit-facsimile	721-01-10
zendkanaal	721-11-09	zwarten met ruis	721-15-07
zwart, nominaal	721-14-43	zwartingswig	721-14-50

SKOROWIDZ

A

adaptacyjny podział kanału	721-19-32
adres (w komutacji łączy)	721-17-55
adres (w przetwarzaniu danych)	721-17-56
adres przekierowania	721-18-48
adres skrócony	721-17-24
alfabet (telegraficzny)	721-09-07
alfabet kodu n-elementowego	721-09-08
analiza (obrazu)	721-14-01
analogowa detekcja błędów	721-08-55
anizochroniczny	721-03-02
anulowanie	721-10-36
aparat duplexowy	721-12-48
aparat naprzemienny	721-12-49
aparat start-stopowy	721-12-14
automatyczne sekwencjowanie połączeń	721-18-61
automatyczne wskazanie daty i godziny	721-18-31

B

bajt	721-02-11
bezpieczeństwo przesyłania informacji	721-08-57
biel obrazu	721-14-47
biel odniesienia	721-14-44
binarny element cyfrowy	721-02-08
bisektor	721-06-18
bit	721-02-08
bit błędny	721-08-03
bit informacyjny	721-08-44
bit synchronizacyjny	721-11-45
bit zabezpieczający	721-08-46
biurofaks	721-13-11
blok	721-03-11
blok błędny	721-08-05
blok zabezpieczający	721-08-48
błąd	721-08-01
błąd podwójny	721-08-07
błąd pojedynczy	721-08-06
błąd potrójny	721-08-08
bod	721-03-27
bufor	721-18-47

C

centrala komutacji łączy	721-17-19
centrala komutacji wiadomości	721-17-20
centrala końcowa	721-17-04
centrala teledacyjna komutacyjna	721-17-07
centrala telegraficzna komutacyjna	721-17-06
centrala węzłowa telegraficzna	721-17-05
centrala zbiorcza	721-17-08
centrum nadzorcze	721-17-86
cofnięcie	721-10-34
cyfra binarna	721-02-09
cykl bez wydruku	721-08-39
cykl BQ	721-08-38
cykl odpowiedzi	721-08-38
cykl powtórzeń	721-08-36
cykl powtórzeń kontrolowanych	721-08-42
cykl RQ	721-08-37
cykl znakowy	721-11-42
cykl żądania powtórzenia	721-08-37
czas odzyskania wyrównania ramki	721-06-24
czas rozwinięcia linii	721-14-07

czas stracony	721-14-24
czas trwania połączenia	721-17-74
czas zestawienia połączenia	721-17-70
czerń obrazu	721-14-46
czerń odniesienia	721-14-43
czterowartościowy	721-02-26
częstotliwość rozwinięcia linii	721-14-08
częstotliwość szachownicy	721-14-15
częściowo zamknięta grupa użytkowników	721-18-23
czytnik taśmy	721-12-22

D

dalekopis	721-12-15
dalekopis arkuszy	721-12-16
dalekopis taśmowy	721-12-17
dane	721-01-02
datafaks	721-13-10
demodulator telegraficzny	721-12-54
demultipleksacja	721-04-06
demultiplekser	721-04-08
detekcja błędów bez powtórzeń	721-08-17
diafragma odniesienia	721-14-48
dialog telexowy	721-18-05
długość całkowita linii rozwinięcia	721-14-32
długość paczki błędów	721-08-10
długość użyteczna linii rozwinięcia	721-14-31
dostęp do sieci telegramowej publicznej	721-18-07
droga	721-16-21
drukarka taśmowa	721-12-43
drukarka telegraficzna	721-12-24
dublet	721-02-12
dupleks	721-04-16
dupleks addytywny	721-04-19
dupleks mostkowy	721-04-18
dupleks różnicowy	721-04-17
dupleks sumacyjny	721-04-19
dupleks z odwróceniem potencjału	721-04-20
dwuwartościowy	721-02-24
dyskrecja telekomunikacyjna	721-18-63
dyskryminator telegraficzny	721-12-55

E

echo	721-15-03
echopleks	721-08-19
efektywna szybkość wymiany	721-03-31
element A	721-03-24
element błędny	721-08-02
element cyfrowy	721-02-07
element (cyfrowy) n-tkowy	721-02-10
element jednostkowy	721-02-33
element obrazu	721-14-10
element parzystościowy	721-08-53
element rozwinięcia analizowany	721-14-03
element rozwinięcia syntezy	721-14-04
element służbowy	721-08-45
element startu	721-03-16
element stopu	721-03-18
element sygnału	721-02-06
element Z	721-03-25
element zabezpieczający	721-08-49
etykieta (w sygnalizacji)	721-17-35

F

faza sygnalizacji sieciowej	721-19-28
faza wymiany danych	721-19-27
fazowanie bieli	721-14-18
fazowanie czerni	721-14-19
fazowanie (w symilografii)	721-14-16
format pakietu	721-19-22
format rozwinięcia	721-14-09
fototelegrafia	721-01-12
fototelegram	721-18-03
funkcja sterująca	721-10-01

G

gałąź	721-16-20
gęstość rozwinięcia	721-14-29
głośnik	721-12-45
gotowość	721-17-46
grupowanie danych	721-18-64
grupowanie łączy	721-17-12

H

hipotetyczne łącze odniesienia	721-11-14
--------------------------------------	-----------

I

identyfikacja automatyczna	721-18-29
identyfikacja linii przez sieć	721-18-30
informacja o zmianie numeru	721-18-45
instalacja abonencka	721-12-01
inwersja cieniowania	721-15-11
izochroniczny	721-03-01
izochronizm przerywany	721-11-24

J

jednokierunkowy	721-04-23
jednostronny	721-04-21

K

kabina telegraficzna publiczna	721-18-09
kanal (częstotliwościowy)	721-04-25
kanal docelowy	721-11-06
kanal nadawczy	721-11-09
kanal odbiorczy	721-11-10
kanal powrotny	721-11-07
kanal sygnalizacji stanu	721-11-08
kanal szerokopasmowy	721-04-03
kanal teledacyjny	721-11-02
kanal telefoniczny	721-04-01
kanal telegraficzny	721-11-01
kanal telegraficzny kompletny	721-11-03
kanal typu telefonicznego	721-04-01
kategoria użytkownika	721-18-08
kierowanie rezerwowe	721-17-40
kierowanie ruchu alternatywne	721-17-38
kierowanie (ruchu) normalne	721-17-37
kierowanie ruchu (w komutacji łączy)	721-17-36
klawiatura alfanumeryczna	721-12-18
klawiatura mechaniczna	721-12-19
klawiatura o działaniu bezpośrednim	721-12-20
klawiatura z pamięcią	721-12-21
klucz Morse'a	721-12-44
kluczowanie amplitudy	721-06-05
kluczowanie częstotliwości	721-06-06
kluczowanie fazy	721-06-07
kluczowanie fazy czterowartościowe	721-06-10
kluczowanie fazy różnicowe	721-06-08
kod	721-02-20

kod cykliczny	721-08-31
kod detekcyjny	721-08-27
kod ISO 7-elementowy	721-09-13
kod jednowymiarowy	721-03-21
kod korekcyjny	721-08-28
kod Morse'a	721-09-25
kod nadmiarowy	721-08-23
kod n-elementowy	721-03-22
kod parzystościowy	721-08-52
kod protekcyjny	721-08-26
kod przeznaczenia	721-17-32
kod równomierny	721-03-21
kod teledacyjny	721-09-06
kod telegraficzny	721-09-05
kod Van Duurena	721-08-30
kod wyważony	721-08-29
kod zamkniętej grupy użytkowników	721-18-24
kolizja	721-08-32
kolizja czołowa	721-17-82
kombinacja kodowa	721-03-23
kompensacja luminancji	721-14-42
komutacja łączy	721-17-14
komutacja pakietów	721-17-16
komutacja wiadomości	721-17-15
komutacja znaków	721-17-18
koncentrator łączy	721-17-09
koncentrator teledacyjny	721-17-85
koncentrator z konwersją szybkości	721-17-84
kontrast maksymalny	721-14-39
kontrast zwiększony	721-14-45
kontrola błędów	721-08-14
kontrola błędów blokowa	721-08-15
kontrola jakości sygnału	721-08-55
kontrola lokalna	721-10-06
kontrola obecności sygnału powtórzenia	721-08-40
kontrola poprawności powtórzeń	721-08-41
kontrola przepływu	721-19-30
kontrola synchronizmu	721-10-22
kontrola szybkości nadawania	721-19-31
konwersja kodu	721-02-21
konwersja szybkości	721-03-28
konwerter kodu	721-12-52
konwerter radiotelegraficzny	721-12-56
koperta	721-19-25
koperty wyrównane	721-19-26
korekcja błędów	721-08-20
korekcja błędów przez powtarzanie	721-08-21
korekcja błędów z detekcją po stronie nadawczej i powtarzaniem	721-08-22
korekcja błędów wybierania	721-17-27
korekcja synchronizacji	721-11-46
korekcja synchronizacji na podstawie sygnału odebranego	721-11-48
korekcja wstępna	721-08-43
kreska (w kodzie Morse'a)	721-09-29
kropka (w kodzie Morse'a)	721-09-28
krotnica	721-04-09
krotnica telegraficzna	721-11-26
kwantowanie (wielkości)	721-02-05
kwartet	721-02-14
kwintet	721-02-15

L

liczba stanów znamienych	721-02-23
linia abonencka	721-16-03
linia lokalna	721-16-04
linia rozwinięcia	721-14-06
listwa zapisu	721-14-26

L

łącze	721-17-01
łącze międzykontynentalne	721-16-07

łącze międzynarodowe	721-16-06
łącze rezerwowe	721-11-15
łącze teledacyjne	721-16-23
łącze telefoniczne	721-04-02
łącze telegraficzne dalekosiężne	721-17-10
łącze telegraficzne zbiorcze	721-17-11
łącze trwałe (w telegrafii i teledacji)	721-16-05
łącze typu telefonicznego	721-04-02
łącze wirtualne	721-16-27
łącze wirtualne stale	721-16-28

M

magazynowanie wiadomości	721-18-37
marszrutyzacja adaptacyjna	721-19-19
marszrutyzacja (w teledacyjnej sieci z komutacją pakietów)	721-19-18
marża (odbiornika lub urządzenia końcowego)	721-07-22
marża odbiornika synchronicznego	721-07-29
marża przy synchronizmie	721-07-28
marża rzeczywista	721-07-24
marża teoretyczna	721-07-26
marża (urządzenia arytmicznego)	721-07-27
marża właściwa	721-07-23
marża znamionowa	721-07-25
międzylinia	721-15-09
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 1	721-09-09
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 2	721-09-10
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 3	721-09-11
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 4	721-09-12
międzynarodowy alfabet telegraficzny nr 5	721-09-13
modem	721-12-10
modulacja amplitudy impulsowa	721-06-05
modulacja częstotliwości impulsowa	721-06-06
modulacja fazy impulsowa	721-06-07
modulacja fazy impulsowa czterowartościowa	721-06-10
modulacja izochroniczna	721-09-16
modulacja koherentna	721-06-12
modulacja różnicowa	721-06-03
modulacja różnicowa z ustalonym elementem odniesienia	721-06-04
modulacja telegraficzna	721-09-14
modulacja zwrotem fazy	721-06-09
modulator telegraficzny	721-12-53
moduł współpracy	721-14-34
moment charakterystyczny	721-02-29
moment charakterystyczny współbieżny	721-11-18
moment znamieny	721-02-29
moment znamieny idealny	721-07-02
mora	721-15-04
multipleks	721-04-04
multipleksacja	721-04-05
multiplekser	721-04-07
multiplekser teledacyjny drugiego rzędu	721-06-20
multiplekser teledacyjny pierwszego rzędu	721-06-19

N

nadajnik automatyczny	721-12-35
nadajnik automatyczny liczący	721-12-36
nadajnik automatyczny retransmisyjny	721-12-37
nadajnik bębnowy	721-13-04
nadajnik klawiaturowy	721-12-34
nadajnik o rozwinięciu płaskim	721-13-05
nadajnik retransmisyjny krokowy	721-12-40
nadajnik retransmisyjny taśmowy	721-12-38
nadajnik retransmisyjny taśmowy z czytelnikiem	721-12-39
nadajnik telegraficzny	721-12-33
nagłówek	721-18-52
n-bitowy bajt	721-02-19
niegotowość	721-17-47
niejednolitość tonowania	721-15-07
niezależność od kodu	721-16-31
nowa strona	721-10-31

numeracja skrócona	721-17-23
numer krajowy abonenta teleksowego	721-17-21
numer telexowy lokalny	721-17-22

O

obraz półcieniowy	721-14-49
obukierunkowy	721-04-24
obustronny	721-04-22
obwód teledacyjny	721-11-05
obwód telegraficzny	721-11-04
oczekiwanie na zwolnienie	721-18-41
oczekiwanie na zwolnienie z ponownym wywołaniem	721-18-24
odbiornik bębnowy	721-13-06
odbiornik z przesuwem ciągłym	721-13-07
odbiór wiadomości zmagazynowanej	721-18-38
odkrotnianie	721-04-06
odpowiedź	721-19-05
odpowiedź automatyczna	721-18-27
odpowiedź negująca	721-10-30
odpowiedź pozytywna	721-10-29
odpowiedź ręczna	721-18-28
odpowiedź zarejestrowana	721-18-40
odstęp charakterystyczny	721-02-30
odstęp charakterystyczny teoretyczny	721-02-31
odstęp Hamminga	721-08-25
odstęp jednostkowy	721-02-32
odstęp (w kodzie Morse'a)	721-09-30
odstęp znamieny	721-02-30
odstęp znamieny teoretyczny	721-02-31
odtworzenie (w telegrafii i teledacji)	721-10-04
oktet	721-02-18
opóźnienie powybieżne	721-17-73
opóźnienie przedwybieżne	721-17-71
opóźnienie przesyłania	721-19-29
opóźnienie rozłączenia	721-17-78
opóźnienie wybierania	721-17-72
otwór (nadajnika symilograficznego)	721-14-21
otwór (odbiornika symilograficznego)	721-14-22
otwór transportowy	721-12-30

P

paczka błędów	721-08-09
pakiet	721-09-02
parametry styku	721-12-12
pełny duplex (nie zalecane)	721-04-16
perforacja częściowa	721-12-31
perforator drukujący	721-12-27
perforator klawiaturowy	721-12-26
perforator (taśmy)	721-12-25
pochylenie	721-15-10
poczet cyfr	721-10-14
poczet liter	721-10-11
podkanał	721-11-51
podramka	721-06-22
podstawa czasu	721-16-15
pole rozwinięcia	721-14-05
połączenie dwupunktowe	721-16-26
połączenie grupowe (w systemie morskim stacji ruchomych)	721-18-60
połączenie (kompletne)	721-17-02
połączenie komutowane	721-16-24
połączenie konferencyjne	721-18-56
połączenie konferencyjne ograniczone	721-18-58
połączenie konferencyjne rozsiewcze	721-18-59
połączenie nieudane	721-17-79
połączenie radioteleksowe	721-18-06
połączenie rozsiewcze	721-18-57
połączenie stracone	721-17-81
połączenie teleksowe	721-17-03
połączenie wieloadresowe	721-18-55
połączenie wielopunktowe	721-16-25

połączenie wirtualne	721-16-29	sieć teledacyjna publiczna	721-16-18
połączenie wznowione	721-17-26	sieć teledacyjna synchroniczna	721-16-14
położenie fazy względne	721-11-49	sieć telegramowa publiczna	721-16-01
powrót do kodu	721-10-44	sieć wydzielona (w telegrafii i teledacji)	721-16-09
powrót wózka	721-10-09	sieć wydzielona zamknięta	721-16-11
półdupleks (nie zalecane)	721-04-15	simpleks	721-04-15
potwierdzenie przekazania	721-18-62	skala odtwarzania	721-14-36
praca lokalna	721-11-34	składanie pakietów	721-19-20
prefiks dostępu do sieci międzykontynentalnej	721-17-31	skok rozwinięcia	721-14-28
prefiks dostępu do sieci międzynarodowej	721-17-30	słowo kodowe	721-08-24
prefiks dostępu do sieci teleksowej międzymiasto- wej	721-17-29	spacjowanie wiadomości	721-18-51
priorytet	721-18-14	spirała zapisu	721-14-25
priorytet absolutny	721-18-15	spoczynek międzyznakowy	721-11-57
priorytet dla abonenta wywołującego	721-18-16	spoczynek (w kodzie Morse'a)	721-09-27
priorytet nad pracą lokalną	721-18-17	sposób dołączenia (w teleksie)	721-17-83
priorytet wiadomości	721-18-50	sposób pracy obukierunkowy jednoczesny	721-04-16
procedura wymiany	721-19-01	sposób pracy przemieniny	721-04-15
procedura wywołania	721-17-51	sprzęgacz akustyczny	721-12-59
procedura zabezpieczająca przed kolizją	721-08-33	sprzężenie akustyczne	721-12-58
proporcja bębna	721-14-27	stacja główna sieci wydzielonej	721-16-10
próbkowanie (sygnału)	721-02-04	stacja główna	721-19-15
przejście	721-02-28	stacja kombinowana	721-19-17
przekazywanie z opóźnieniem	721-18-49	stacja nadrzędna	721-19-12
przekaznik telegraficzny	721-12-50	stacja oczekująca	721-19-14
przekaznik wibracyjny	721-12-51	stacja podporządkowana	721-19-11
przekierowanie	721-17-41	stacja podrzędna	721-19-13
przekierowanie (w telegrafii)	721-17-13	stacja sterująca	721-19-10
przekierowanie wywołania	721-18-44	stacja teledacyjna	721-12-07
przekodowanie	721-02-21	stacja (telegraficzna)	721-12-02
przepustowość	721-03-29	stacja towarzyska	721-18-35
przepustowość efektywna	721-03-31	stacja zależna	721-19-16
przesunięcie dodatnie	721-14-37	stacja z możliwością wejścia	721-18-11
przesunięcie fazy	721-11-53	stacja z możliwością wyjścia	721-18-10
przesunięcie ujemne	721-14-38	stan A	721-03-19
przezroczystość (w telegrafii i teledacji)	721-16-30	stan łączy wolnego	721-17-45
przywołanie sieci	721-18-54	stan spoczynkowy łączy	721-11-56
		stany sygnalizacyjne w kanale danych	721-17-49
		stan Z	721-03-20
		stan znamieny	721-02-22
		statystyka połączeń na żądanie	721-18-39
		sterowanie programowane	721-17-75
		sterowanie transmisją (funkcja)	721-10-27
		sterowanie urządzeniem (dodatkowym)	721-10-35
		stopa błędów blokowa	721-08-13
		stopa błędów elementowa	721-08-11
		stopa błędów znakowa	721-08-12
		stopień zniekształcenia arytmicznego	721-07-07
		stopień zniekształcenia arytmicznego całkowitego	721-07-08
		stopień zniekształcenia arytmicznego w synchro- nizmie	721-07-09
		stopień zniekształcenia indywidualnego	721-07-05
		stopień zniekształcenia izochronicznego	721-07-06
		stopień zniekształcenia jednostronnego	721-07-13
		stopień zniekształcenia opóźnienia równoległego anizochronicznego	721-07-21
		stopień zniekształcenia tekstu pomiarowego znor- malizowanego	721-07-10
		stopień zniekształcenia wyprzedzenia równoległego anizochronicznego	721-07-20
		styk	721-12-11
		sygnalizacja wewnątrzkanalowa	721-17-77
		sygnalizacja wspólnokanalowa	721-17-76
		sygnał akceptacji wywołania	721-17-53
		sygnał analogowy	721-02-03
		sygnał arytmiczny	721-03-03
		sygnał bloku	721-03-14
		sygnał cyfrowy	721-02-02
		sygnał dyskretny (czasowy)	721-02-01
		sygnał (dyskretny czasowy) błędny	721-07-04
		sygnał (dyskretny czasowy) właściwy	721-07-01
		sygnał fazowania	721-14-17
		sygnał gotowości wymiany danych	721-17-48
		sygnał 1 : 1	721-10-46
		sygnał kasowania	721-10-19
		sygnał kategorii użytkownika	721-17-58
		sygnał komutacyjny	721-17-42

R

rachunek dla stacji towarzyskiej	721-18-36
radiotelegram	721-18-04
ramka	721-06-21
ramka czasowa	721-16-16
ramka czasowa okresowa	721-16-17
regenerator telegraficzny	721-11-12
rejestr przesuwny	721-12-57
reperforator	721-12-28
reperforator drukujący	721-12-29
reprezentacja kodu	721-03-23
resztkowa stopa błędów	721-08-56
retransmisja automatyczna	721-11-35
retransmisja dziurawkowa	721-17-17
rozkładanie pakietów	721-19-21
rozmycie	721-15-02
rozwiniecie ograniczone	721-14-35
rozwiniecie (w nadajniku symilograficznym)	721-14-01
rozwiniecie (w odbiorniku symilograficznym)	721-14-02

S

sektet	721-02-16
sektor	721-11-55
sektor martwy	721-14-23
sekwencja wybiercza międzynarodowa	721-17-33
sekwencjowanie pakietów	721-19-09
sekwencjowanie stanów (znamienych)	721-09-14
	721-09-15
separator informacji	721-10-45
septet	721-02-17
sieć genteksowa	721-16-02
sieć teledacyjna	721-16-13

sygnał komutacyjny w przód	721-17-43	§	
sygnał komutacyjny zwrotny	721-17-44		
sygnał końca bloku	721-03-13	ścieżka	721-12-32
sygnał końca nośnika	721-10-41		
sygnał końca tekstu	721-10-24		
sygnał końca transmisji	721-10-26	T	
sygnał końca wybierania	721-17-61		
sygnał korekcji synchronizacji	721-11-47	tabulacja pionowa	721-10-33
sygnał "kto tam?"	721-10-20	tabulacja pozioma	721-10-32
sygnał odrzucenia wywołania	721-17-80	teledacja	721-01-03
sygnał odstępu	721-10-17	telefaks	721-13-09
sygnał początku bloku	721-03-12	telegrafia	721-01-06
sygnał początku nagłówka	721-10-25	telegrafia alfabetowa	721-01-07
sygnał początku tekstu	721-10-23	telegrafia dwukrotna czteroczęstotliwościowa	721-11-32
sygnał potwierdzenia wywołania	721-17-52	telegrafia mozaikowa	721-11-37
sygnał potwierdzenia rozłączenia	721-17-66	telegrafia nośna rozmównopasmowa wielokrotna	721-11-22
sygnał powtórzenia	721-08-35	telegrafia z kluczowaniem częstotliwości	721-11-31
sygnał powybieńczy	721-17-60	telegrafia znakowa	721-01-07
sygnał przedwybieńczy	721-17-59	telegrafia z przeplotem bitów	721-11-28
sygnał przełączający teleks-dane	721-10-47	telegrafia z przeplotem znaków	721-11-27
sygnał rozłączenia	721-17-65	telegram	721-18-01
sygnał służbowy	721-17-67	teleinformatyka	721-01-01
sygnał start-stop	721-03-03	teleprzetwarzanie	721-01-01
sygnał startu	721-03-15	teleskrypcja	721-01-08
sygnał sterujący	721-10-02	tolerancja przesunięcia fazy	721-11-54
sygnał stopu	721-03-17	tor pochodny	721-05-06
sygnał teledacyjny	721-09-04	tor pochodny drugiego rzędu	721-05-09
sygnał telegraficzny	721-09-03	tor pochodny współziemny	721-05-07
sygnał wywołania	721-17-50	tor pochodny współziemny drugiego rzędu	721-05-08
sygnał zajętości	721-17-68	translacja telegraficzna	721-11-11
sygnał zakazu dostępu	721-17-69	translacja telegraficzna Desietera	721-05-10
sygnał zaproszenia do wybierania	721-17-57	translacja telegraficzna przelotowa	721-11-13
sygnał zbiorczy	721-04-10	transmisja anizochroniczna	721-03-06
sygnał zestawienia połączenia	721-17-64	transmisja arytmiczna	721-03-07
sygnał złożony (izochroniczny)	721-11-39	transmisja cyfrowa (sygnału dyskretnego czasowego)	721-03-08
sygnał złożony zrównoważony	721-11-40	transmisja danych	721-01-04
sygnał zmiany cyfr	721-10-16	transmisja międzypasmowa	721-06-14
sygnał zmiany liter	721-10-13	transmisja nadrozmówna	721-06-13
sygnał znaku	721-03-10	transmisja podakustyczna	721-05-05
sygnał żądania udogonienia	721-10-49	transmisja przerwowa	721-05-04
sygnały wybiercze	721-17-54	transmisja przerywana	721-19-02
sygnały wybiercze alternatywne	721-17-28	transmisja równoległa	721-11-17
symilograf, Grupa 1	721-13-01	transmisja start-stopowa	721-03-07
symilograf, Grupa 2	721-13-02	transmisja sygnałem modulowanym	721-06-01
symilograf, Grupa 3	721-13-03	transmisja sygnałem naturalnym	721-05-01
symilografia	721-01-09	transmisja synchroniczna	721-03-05
symilografia czarno-biała	721-01-10	transmisja szeregową	721-11-16
symilografia fotograficzna	721-01-12	transmisja szeregową bajtową	721-11-20
symilografia odcieniowa	721-01-11	transmisja szeregową znakową	721-11-19
symilogram	721-18-02	transmisja wartością prądu	721-05-02
symulator znamionika	721-12-42	transmisja wielokrotną czasową	721-06-02
synchroniczny	721-03-04	transmisja współrozmówna	721-06-15
synchronizacja elementów	721-11-44	transmisja zwrotem prądu	721-05-03
synchronizacja (w symilografii)	721-14-20	triplet	721-02-13
synchronizm elementów	721-11-43	trójwartościowy	721-02-25
synteza (obrazu)	721-14-02	twinpleks	721-11-32
system arytmiczny krokowy teledacyjny	721-09-22		
system arytmiczny krokowy telegraficzny	721-09-21	U	
system arytmiczny telegraficzny	721-09-20	udogodnienie użytkowe	721-18-25
system automatyczny Wheatstone'a	721-09-24	ujście danych	721-12-09
system Baudota	721-11-29	ukrotnianie	721-04-05
system poczwórny	721-11-25	ukrotnianie czasowe	721-04-11
system radiotelegraficzny Van Duurena	721-11-30	ukrotnianie częstotliwościowe	721-04-12
system teledacyjny synchroniczny	721-09-18	ukrotnianie z podziałem czasu	721-04-11
system telegraficzny drukujący	721-11-36	ukrotnianie z podziałem częstotliwości	721-04-12
system telegraficzny Hella	721-11-38	ukrotnienie	721-04-04
system (telegraficzny) Morse'a	721-09-23	ukrotnienie jednorodne	721-04-13
system telegraficzny rejestracyjny	721-11-33	ukrotnienie niejednorodne	721-04-14
system telegraficzny synchroniczny	721-09-17	umowny stopień zniekształcenia	721-07-17
system Verdana	721-08-54	undulator Morse'a	721-12-46
szybkość modulacji	721-03-26	undulator syfonowy	721-12-47
szybkość rozwinięcia	721-14-30	urządzenie końcowe pakietowe	721-12-04
szybkość transmisji	721-03-30	urządzenie końcowe teledacyjne	721-12-03
szybkość transmisji sygnału zbiorczego	721-11-41		
szybkość wymiany	721-03-29		

urządzenie końcowe (telegraficzne)	721-12-02	zabezpieczenie parzystościowe	721-08-50
urządzenie teleskrypcyjne	721-12-13	zabezpieczenie przed błędami	721-08-14
urządzenie współrozmówne duplexowe	721-13-08	zabezpieczenie przed błędami bloku	721-08-15
urządzenie współrozmówne simpleksowe	721-06-17	zabezpieczenie przed błędami z detekcją po stronie nadawczej	721-08-18
urządzenie zakończenia łącza teledacyjnego	721-06-16	zachodzenie linii	721-15-08
urządzenie zakończenia sieciowego	721-12-05	zakaz dostępu	721-18-12
usługa abonent nieobecny (w telegrafii i teledacji)	721-12-06	zakres cieniowania	721-14-50
usługa datagramowa	721-18-43	zamknięta grupa użytkowników	721-18-22
usługa ograniczona	721-19-23	zapamiętaj i przekaz	721-18-46
usługa superteleksowa	721-18-13	zaproszenie do nadawania	721-19-07
usługa telegraficzna	721-01-16	zaproszenie do odbioru	721-19-08
usługa telegramowa	721-01-13	zapytanie	721-19-06
usługa telegramowa publiczna	721-01-14	zdolność rozdzielcza poprzeczna (nadajnika symiologicznego)	721-14-12
usługa teleksowa	721-01-14	zdolność rozdzielcza poprzeczna (odbiornika symiologicznego)	721-14-14
usługa teleteksowa	721-01-15	zdolność rozdzielcza wzdłużna (nadajnika symiologicznego)	721-14-11
usługi telematyczne	721-01-17	zdolność rozdzielcza wzdłużna (odbiornika symiologicznego)	721-14-13
	721-01-05	zmiana cyfr	721-10-15

W

wartościowość kodu	721-02-23	zmiana liter	721-10-12
węzeł	721-16-19	zmiana liter z odstępem	721-10-18
wiadomość (w telegrafii i teledacji)	721-09-01	zmiana pocztu	721-10-10
wiązka kanałów telegrafii rozmównopasmowej	721-11-23	zmiana stanu znamiennego	721-02-27
wiązka łączy	721-16-08	zmiana wiersza	721-10-08
wiązka pierwszego wyboru	721-17-39	zmiana znaczenia	721-10-42
wielolące	721-11-21	zmniejszenie luminancji	721-14-40
wrota	721-16-22	znak	721-03-09
wskazanie czasu trwania połączenia	721-18-32	znak błędny	721-08-04
wskazanie opłaty	721-18-33	znak ostrzegawczy	721-10-40
wskazanie stanu rachunku	721-18-34	znak pusty	721-10-38
wskaźnik formatowania	721-10-07	znak sterujący	721-10-03
wskaźnik modulacji (w modulacji częstotliwościowej impulsowej)	721-06-11	znak (w kodzie Morse'a)	721-09-26
współczynnik efektywności czasu (transmisji przy korekcy błędów z automatycznym powtarzaniem)	721-08-34	znak wypełniający	721-10-39
współczynnik współpracy	721-14-33	znak wywołania	721-10-48
współpraca między sieciami	721-16-12	znak zabezpieczający	721-08-47
wybieranie międzynarodowe dwustopniowe	721-17-34	znak zastępczy	721-10-37
wybieranie tarczą	721-17-63	znamiennik	721-12-41
wybieranie z klawiatury	721-17-62	znamię	721-10-21
wybieranie (w odbiorniku telegraficznym)	721-10-05	zniekształcenie charakterystyczne	721-07-14
wydawanie	721-09-15	zniekształcenie cykliczne	721-07-16
wyjście z kodu	721-10-43	zniekształcenie czasowe	721-07-03
wyrównanie ramki	721-06-23	zniekształcenie jednostronne	721-07-12
wyrównywacz	721-19-24	zniekształcenie otworowania	721-15-01
wystrzępienie poprzeczne	721-15-06	zniekształcenie po stronie nadawczej	721-07-18
wystrzępienie wzdłużne	721-15-05	zniekształcenie przypadkowe	721-07-15
wywołanie automatyczne	721-18-26	zniekształcenie telegraficzne	721-07-03
wywołanie bezpośrednie	721-17-25	zniekształcenie własne (kanału transmisyjnego)	721-07-11
wywołanie na zamówienie	721-18-53	zniekształcenie własne nadajnika	721-07-19
wywołanie przychodzące bezpośrednie	721-18-19	zniekształcenie właściwe	721-07-14
wywołanie przychodzące bezpośrednie z numeracją dwustopniową	721-18-21	zsynfazowanie podkanałów	721-11-52
wywołanie przychodzące bezpośrednie z numeracją jednolitą	721-18-20	zsynfazowanie znaków	721-11-50
wywołanie ręczne	721-19-04	zwiększenie luminancji	721-14-41
wywołanie (w teledacji)	721-19-03		
wywołanie wychodzące bezpośrednie	721-18-18		
wzywak (dalekopisowy)	721-12-23		

Z

zabezpieczenie nieparzystościowe	721-08-51
--	-----------

Ż

żądanie wymiany danych	721-10-50
żądanie znamienia	721-10-28

Ż

źródło danych	721-12-08
---------------------	-----------

INDEX

A

A-element	721-03-24
A-tillstånd	721-03-19
abonnent med prioritetsval	721-18-16
abonnentledning	721-16-03
abonnentutrustning	721-12-01
absolut prioritet	721-18-15
adaptiv dirigering	721-19-19
adaptiv kanaltilldelning	721-19-32
additiv duplex	721-04-19
adress	721-17-55
(minnes)adress	721-17-56
adressändringsuppgift	721-18-45
akustisk koppling	721-12-58
akustiskt modem	721-12-59
alfanumeriskt tangentbord	721-12-18
allanrop	721-18-57
alternativ anropsadress	721-18-44
alternativ trafikdirigering	721-17-38
alternativa söksignaler	721-17-28
amplitudskiftsmodulering	721-06-05
analog signal	721-02-03
analogifelsupptäckt	721-08-55
anisokron	721-03-02
anisokron överföring	721-03-06
annullering	721-10-36
anrop	721-19-03
anropsavvisning	721-17-80
anropsbekräftelse	721-17-52
anropskollision	721-17-82
anropssignal	721-17-50
anropstecken	721-10-48
antal signifikanta tillstånd	721-02-23
användarkategori	721-18-08
aperturdistorsion	721-15-01
automatisk identifiering	721-18-29
automatisk löpnummersändare	721-12-36
automatisk sekvensanslutning	721-18-61
automatisk tidangivning	721-18-31
automatisk återutsändare	721-12-37
automatisk återutsändning	721-11-35
automatiskt anrop	721-18-26
automatiskt svar	721-18-27
automatiskt Wheatstone-system	721-09-24
autosändare	721-12-35
autosändare med styrd remsmatning	721-12-40
avfrågning	721-19-07
avräkning för delad terminal	721-18-36
avsökning	721-14-01
avsökningshastighet	721-14-30
avsökningslinje	721-14-06
avsökningspunkt	721-14-03
avsökningsyta	721-14-05

B

backkanal	721-11-07
backstegning	721-10-34
balanserad isokronsignal	721-11-40
baud	721-03-27
Baudot-telegrafi	721-11-29
begränsad avsökning	721-14-35
begränsad åtkomst	721-18-13
begränsat konferensanrop	721-18-58
beställt anrop	721-18-53

betjäningssignal	721-10-49
betonad kontrast	721-14-45
bildelement	721-14-10
bildfaksimil	721-01-11
bildkvot	721-14-09
bildstörning i längsled	721-15-05
bildstörning i tvärlädd	721-15-06
bildsvart	721-14-46
bildvitt	721-14-47
binär siffra	721-02-09
bit	721-02-08
bitgrupp	721-02-11
bitindelat multiplextelegrafi	721-11-28
bitrat	721-03-30
blankettmatning	721-10-31
blankettskrivare	721-12-16
blankstegssignal	721-10-17
block	721-03-11
blockbörjanssignal	721-03-12
blockeringskod	721-18-24
blockfelskvot	721-08-13
blockkontroll	721-08-15
blocksignal	721-03-14
blockslutssignal	721-03-13
bländare	721-14-48
bokstavsläge	721-10-11
bokstavsskift	721-10-12
bokstavsskift efter blanksteg	721-10-18
bokstavsskiftssignal	721-10-13
bredbandskanal	721-04-03
bryggsduplex	721-04-18
bärfrekvensöverföring	721-06-01

C

cyklisk distorsion	721-07-16
cyklisk kod	721-08-31
cyklisk tidskala	721-16-17

D

data	721-01-02
datafax	721-13-10
dataförbindelse	721-11-05
datagramtjänst	721-19-23
datainsamling	721-18-64
datakanal	721-11-02
datakod	721-09-06
datakommunikation	721-01-03
datakoncentrator	721-17-85
datakälla	721-12-08
dataledningsterminal	721-12-05
datalänk	721-16-23
datamottagare	721-12-09
datanät	721-16-13
datanätsterminal	721-12-06
datapaket	721-09-02
datapaketsterminal	721-12-04
datasignal	721-09-04
datastation	721-12-07
dataterminal	721-12-03
dataväxel	721-17-07
dataöverföring	721-01-04
dataöverföringsbegäran	721-10-50

dataöverföringsfas	721-19-27
delad terminal	721-18-35
delkanal	721-11-51
delkanalfas	721-11-52
delvis sluten användargrupp	721-18-23
demultiplexering	721-04-06
demultiplexor	721-04-08
Desieter-överdrag	721-05-10
differentiell duplex	721-04-17
differentiell modulerings	721-06-03
digital signal	721-02-02
digital överföring	721-03-08
direkt inkommande val	721-18-19
direkt utgående val	721-18-18
direktanrop	721-17-25
direktskrivare	721-12-24
direktval med integrerad numrering	721-18-20
dirigering	721-19-18
diskret signal	721-02-01
disponibel	721-17-46
dokumentfaxtelegram	721-18-02
dubbelfantomförbindelse	721-05-09
dubbelfantomjord(förbindelse)	721-05-08
dubbelfel	721-08-07
dubbelriktad	721-04-22
dubbelströmsöverföring	721-05-03
duplex	721-04-16
duplexutrustning	721-12-48
död sektor	721-14-23

E

effektiv linjelängd	721-14-31
effektiv marginal	721-07-24
effektiv samtalstid	721-17-74
effektiv överföringsrat	721-03-31
eftersignal	721-17-60
eftersläpning	721-15-02
egendistorsion	721-07-11
ej disponibel	721-17-47
ekoeffekt	721-15-03
elementsynkronisering	721-11-44
elementsynkronism	721-11-43
enhetslement	721-02-33
enhetsintervall	721-02-32
enkelfel	721-08-06
enkelriktad	721-04-21
enkelströmsöverföring	721-05-02
envelop	721-19-25
envägs-	721-04-23
etikett	721-17-35

F

fantomförbindelse	721-05-06
fantomjord (förbindelse)	721-05-07
fasdifferensmodulerings	721-06-08
fasförhållande	721-11-49
fasläge	721-11-53
faslägesvidd	721-11-54
fasning	721-14-16
fasning på svart	721-14-19
fasning på vitt	721-14-18
fasningssignal	721-14-17
fasskiftsmodulerings	721-06-07
fasvänningsmodulerings	721-06-09
faxutrustning av grupp 1	721-13-01
faxutrustning av grupp 2	721-13-02
faxutrustning av grupp 3	721-13-03
felaktig signal	721-07-04
felbit	721-08-03
felblock	721-08-05
felindikering	721-08-17
felkorrigering kod	721-08-28

felkorrigering	721-08-20
fellägesdifferens	721-07-06
felreduktion	721-08-14
felsiffra	721-08-02
felskur	721-08-09
felskurslängd	721-08-10
felskyddskod	721-08-26
feltecken	721-08-04
felupptäckande kod	721-08-27
felupptäckt	721-08-16
fembitsgrupp	721-02-15
fingerskivval	721-17-63
fjärrdatabehandling	721-01-01
fjärrdistorsion	721-07-18
fjärrskrift	721-11-36
fjärrskrivmaskin	721-12-15
fleradressanrop	721-18-55
flerkana-	721-11-21
flerpunktsförbindelse	721-16-25
flödesstyrning	721-19-30
flödesstyrning vid sändning	721-19-31
fotofaksimil	721-01-12
fotofaxtelegram	721-18-03
framkanal	721-11-06
framåtgående kopplingssignal	721-17-43
frekvenskanal	721-04-25
frekvensmultiplexering	721-04-12
frekvensskiftsmodulerings	721-06-06
frekvensskiftstelegrafi	721-11-31
funktionssignal	721-10-02
funktionsstyrning	721-10-01
fyrbitsgrupp	721-02-14
fyrfasmodulerings	721-06-10
fyrfrekvensduoplextelegrafi	721-11-32
fyrtilstånd	721-02-26
följdanrop	721-17-26
förbindelse	721-17-01
förbindelseförmedling	721-17-14
förbindelseförmedlingsväxel	721-17-19
fördröjd mellanlagringsöverföring	721-18-49
förfrågning	721-19-06
förfrågningscykel	721-08-37
förfrågningskontroll	721-08-40
förkorrigering	721-08-43
förlorat tid	721-14-24
förlorat anrop	721-17-81
försignal	721-17-59
förvalsfördröjning	721-17-71
förvanskning	721-08-01

G

gemensam signifikant tidpunkt	721-11-18
gentexnät	721-16-02
gren	721-16-20
grenpunkt	721-16-19
gruppnanrop	721-18-60
gruppnummertjänst	721-17-12
gråtonsskala	721-14-50
gränssnitt	721-12-11
gränssnittsspecifikation	721-12-12
gränstecken	721-10-45

H

Hamming-avstånd	721-08-25
Hell-telegrafi	721-11-38
heterogen multiplex	721-04-14
homogen multiplex	721-04-13
horisontaltabulering	721-10-32
huvudstation	721-19-12
hypotetisk referensförbindelse	721-11-14
hyrd ledning	721-16-05

hållremsmatad återutsändare	721-12-38
hänvisningstjänst	721-18-43

I

icke-tryckningscykel	721-08-39
ideal tidpunkt	721-07-02
idealsignal	721-07-01
identitetsförfråging	721-10-28
informationsbit	721-08-44
informationsskydd	721-08-57
inlagringsöverföring	721-06-15
inriktare	721-19-24
insikt	721-10-44
inspelat meddelande	721-18-40
interkontinental ledning	721-16-07
interkontinentalt prefix	721-17-31
internationell ledning	721-16-06
internationella alfabetet nr 5	721-09-13
internationella telegrafalfabetet nr 1	721-09-09
internationella telegrafalfabetet nr 2	721-09-10
internationella telegrafalfabetet nr 3	721-09-11
internationella telegrafalfabetet nr 4	721-09-12
internationellt prefix	721-17-30
ISO 7-bitkod	721-09-13
isokron	721-03-01
isokron modulering	721-09-16
isokronsignal	721-11-39
isomerisk kod	721-03-21

J

jämn paritetskontroll	721-08-50
-----------------------------	-----------

K

kanalbunden överföring	721-17-77
karaktäristisk distorsion	721-07-14
kategorisignal	721-17-58
klarsignal	721-17-48
kod	721-02-20
kodelement	721-03-23
kodkonvertering	721-02-21
kodoberoende	721-16-31
kodomvandlare	721-12-52
kodord	721-08-24
kodväxling	721-10-42
koherent modulering	721-06-12
kollision	721-08-32
kombinerad station	721-19-17
koncentrator	721-17-08
koncentratorförbindelse	721-17-11
konferensanrop	721-18-56
konferensanrop till alla	721-18-59
konstantförhållandekod	721-08-29
kontinuerlig mottagare	721-13-07
kontoställningsmeddelande	721-18-34
kontrollisiffra	721-08-49
konventionell distorsionsgrad	721-07-17
kooperationsfaktor	721-14-33
kooperationsindex	721-14-34
kopplad förbindelse	721-16-24
kopplad reperforator och remsläsare	721-12-39
kopplingssignal	721-17-42
kortnummer	721-17-24
kortnummerval	721-17-23
kvadruplexsystem	721-11-25
kvantisering	721-02-05
kvittens	721-10-29

L

lagring av meddelande	721-18-37
landsnummer	721-17-32

ledigtillstånd	721-17-45
ledningsgrupp	721-16-08
leveransbekräftelse	721-18-62
likströmsöverföring	721-05-01
linjedelning	721-14-28
linjefrekvens	721-14-08
linjeidentifiering	721-18-30
linjekoncentrator	721-17-09
linjesynkronisering	721-14-20
linjetid	721-14-07
linjetäthet	721-14-29
lockperforering	721-12-31
lokalledning	721-16-04
lokalskrift	721-11-34
lokalt telexnummer	721-17-22
lokalt åsidosättande	721-18-17
lokalutskrift	721-10-06
luminansexpansion	721-14-41
luminanskompensering	721-14-42
luminanskompression	721-14-40
långdistansprefix	721-17-29
lägesskrift	721-10-10
länkprotokoll	721-19-01

M

manuellt anrop	721-19-04
manuellt svar	721-18-28
marginal	721-07-22
margin hos synkronmottagare	721-07-27
matningshåll	721-07-29
maximal kontrast	721-12-30
meddelande	721-14-39
meddelandeförmedling	721-09-01
meddelandeförmedlingsväxel	721-17-15
meddelandemellanrum	721-17-20
meddelandeprioritering	721-18-51
mediumslutssignal	721-18-50
mekanist tangentbord	721-10-41
mellanbandsöverföring	721-12-20
mellanlagrad överföring	721-06-14
mellanlagringsutrustning	721-18-46
mellanrum	721-18-47
mellanrumstillstånd	721-09-30
minnesadress	721-09-27
misslyckat anrop	721-17-56
modem	721-17-79
moduleringsindex	721-12-10
moduleringsomvandlare	721-06-11
moduleringsrat	721-11-13
moiré	721-03-26
morsekod	721-15-04
morsenckel	721-09-25
morsetelegrafi	721-12-44
mosaiktelegrafi	721-09-23
motordrivet tangentbord	721-11-37
mottagarapertur	721-12-19
mottagningskanal	721-14-22
mottagningsterminal	721-11-10
muldem	721-18-11
multiplex	721-04-09
multiplexering	721-04-04
multiplexor	721-04-05
multiplexsignal	721-04-07
.....	721-04-10

N

n-bitsgrupp	721-02-19
n-enhetsalfabet	721-09-08
n-enhetskod	721-03-22
n-när siffra	721-02-10
nationellt telexnummer	721-17-21
nedkopplingsbekräftelse	721-17-66

nedkopplingsfördröjning	721-17-78
nedkopplingssignal	721-17-65
nedstegning	721-10-08
negativ avsökning	721-14-38
negativ kvittens	721-10-30
nettomarginal	721-07-23
nod	721-16-19
nominell marginal	721-07-25
nominellt svart	721-14-43
nominellt vitt	721-14-44
normal trafikdirigering	721-17-37
nummerkorrigerig	721-17-27
nätanrop	721-18-54
nätsamverkan	721-16-12
nätstyrningsfas	721-19-28
nöddirigering	721-17-40

O

ojämn svärtning	721-15-07
omdirigering	721-17-41
omkopplingssignal till datamod	721-10-47
omslag	721-10-46
omstyrningsadress	721-18-48

P

(data)paket	721-09-02
paketformat	721-19-22
paketförmedling	721-17-16
paketordnande	721-19-09
paketsammanställning	721-19-20
paketuppdelning	721-19-21
parallellöverföring	721-11-17
paritetsskod	721-08-52
paritetssiffra	721-08-53
partiellt nyansfel	721-15-11
passiv station	721-19-14
pennskrivare	721-12-47
perforator	721-12-25
permanent låst envelopp	721-19-26
permanent virtuell förbindelse	721-16-28
plansändare	721-13-05
port	721-16-22
positiv avsökning	721-14-37
postfax	721-13-11
primärmultiplexor	721-06-19
primärstation	721-19-15
prioriterad ledningsgrupp	721-17-39
prioritet	721-18-14
prisuppgift	721-18-33
privatnät	721-16-09
programstyrning	721-17-75
provad förfrågning	721-08-41
publik telexterminal	721-18-09
publik växel	721-17-04
publikt datanät	721-16-18
punkt	721-09-28
punktfrekvens	721-14-15

R

radersignal	721-10-19
radiotelegrafomvandlare	721-12-56
radiotelegram	721-18-04
radiotelexanrop	721-18-06
radretur	721-10-09
ram	721-06-21
ramdel	721-06-22
ramläsning	721-06-23
ramläsningstid	721-06-24
ratomvandlare	721-17-84
ratomvandling	721-03-28

redigering	721-10-07
redundant kod	721-08-23
referensmodulering	721-06-04
regenerativt telegraföverdrag	721-11-12
registrerande telegrafi	721-11-33
relativt felläge	721-07-05
remsläsare	721-12-22
remsskrivare	721-12-17
reperforator	721-12-28
reperforatorförmedling	721-17-17
repeteringscykel	721-08-36
repeteringssignal	721-08-35
reproduktionsförhållande	721-14-36
reservförbindelse	721-11-15
restfelskvot	721-08-56
restituerig	721-09-15
rikstelegrafförbindelse	721-17-10
rubrik	721-18-52
rubrikbörjanssignal	721-10-25

S

sammansatt bitrat	721-11-41
sampling	721-02-04
samtalsbekräftelse	721-17-53
samtalsstatistik	721-18-39
samtalssyrning	721-17-51
sektor	721-11-55
sekundärmultiplexor	721-06-20
sekundärstation	721-19-16
selektering	721-19-08
serieöverföring	721-11-16
serieöverföring av bitgrupper	721-11-20
serieöverföring av tecken	721-11-19
servicebit	721-08-46
servicesiffra	721-08-45
servicesignal	721-17-67
sexbitsgrupp	721-02-16
sidostation	721-19-13
sifferfelskvot	721-08-11
sifferläge	721-10-14
sifferskift	721-10-15
sifferskiftssignal	721-10-16
siffra	721-02-07
signalelement	721-02-06
signalstyrd felkorrigering	721-08-21
signaltillstånd för datakanal	721-17-49
signifikant intervall	721-02-30
signifikant tidpunkt	721-02-29
signifikant tillstånd	721-02-22
simplex	721-04-15
simplexutrustning	721-12-49
sjubitsgrupp	721-02-17
skiftregister	721-12-57
skrivskena	721-14-26
skrivspiral	721-14-25
skurisokronism	721-11-24
skuröverföring	721-19-02
slingkontroll	721-08-18
slingkontroll med teckenvisning	721-08-19
slingstyrd felkorrigering	721-08-22
slumpdistorsion	721-07-15
slut-brytöverföring	721-05-04
sluten användargrupp	721-18-22
slutet privatnät	721-16-11
sneddistorion	721-07-12
sneddistorionsgrad	721-07-13
snedhet	721-15-10
spill	721-17-13
spår	721-12-32
spärrad åtkomst	721-18-12
spärrsignal	721-17-69
start-stoppapparat	721-12-14
start-stoppsdistorsionsgrad	721-07-07
start-stoppsignal	721-03-03

upplösning i längsled	721-14-11	väg	721-16-21
upplösning i tvärlid	721-14-13	väntan	721-18-41
	721-14-12	väntan med återanrop	721-18-42
	721-14-14		
upprättad telegrafkanal	721-11-03		
upptagetsignal	721-17-68	Z	
utbytestecken	721-10-37		
utfyllnadstecken	721-10-39	Z-element	721-03-25
utlandsprefix	721-17-33	Z-tillstånd	721-03-20
utrustningsstyrning	721-10-35		
utskift	721-10-43		
		Å	
		återgående kopplingssignal	721-17-44
V		återhämtning	721-08-33
val	721-10-05	åttabitsgrupp	721-02-18
valberedskapssignal	721-17-57		
valslutssignal	721-17-61	Ö	
van Duuren-kod	721-08-30		
van Duuren-radiotelegrafi	721-11-30	överföring i gemensam kanal	721-17-76
varaktighetsuppgift	721-18-32	överföringsrat	721-03-29
varningssignal	721-10-40	överföringsslutssignal	721-10-26
“Vem där”-signal	721-10-20	överföringsstyrning	721-10-27
Verdan-system	721-08-54	överföringstid	721-19-29
vertikaltabulering	721-10-33	övergångsförlopp	721-02-28
vibratorrelä	721-12-51	överlagringsöverföring	721-06-13
vilotillstånd	721-11-56	överlappning	721-15-08
virtuell förbindelse	721-16-27	översättning	721-10-04
virtuellt anrop	721-16-29		

ICS 01.040.33; 29.020; 33.040
