

MATH321 - Assignment 3

Erdal Sidal Dogan
MEF University
#041701076

December 12, 2019

1 Q1

1.1 Formal Definition

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7\}$$

$$\Sigma = \{A, C, D, X, Y, Z\}$$

$$\Gamma = \{A, D, X, Y, Z\}$$

δ : See section 1.2

$$q_0 = Q_0$$

$$q_{accept} = \{Q_7\}$$

1.2 Transition Function (δ)

δ	A	C	D	X	Y	Z
Q_0	(Q_1, X, R)				(Q_4, Y, R)	
Q_1	(Q_1, A, R)		(Q_2, Y, R)		(Q_1, Y, R)	
Q_2		(Q_3, Z, L)	(Q_2, D, R)			(Q_2, Z, R)
Q_3	(Q_3, A, L)		(Q_3, D, L)	(Q_0, X, R)	(Q_3, Y, L)	(Q_3, Z, L)
Q_4			(Q_5, Y, R)		(Q_4, Y, R)	(Q_7, Z, L)
Q_5		(Q_6, Z, L)	(Q_5, D, R)			(Q_5, Z, R)
Q_6			(Q_6, D, L)		(Q_4, Y, R)	(Q_6, Z, L)
Q_7						

Table 1: Transition Function Table

1.3 Configuration for 'AADDCCCCC'

q_0 AADDCCCCC
 Xq_1 AADDCCCCC
 XAq_1 DDCCCCC
 $XAYq_2$ DDCCCCC
 $XAYDq_2$ DCCCCC
 $XAYDDq_2$ CCCCC
 $XAYDq_3$ DZCCCCC
 \vdots
 q_3 XAYDDZCCCCC
 Xq_0 AYDDZCCCCC