


03.04.2020

<https://www.microshemca.ru/IW1/>

К155ИБ1, КМ155ИБ1 (74148)

Микросхемы **К155ИБ1, КМ155ИБ1 (74148)** — приоритетный шифратор, принимающий напряжение низкого уровня на один из восьми параллельных адресных входов I_1 — I_8 . На выходах A_0 — A_2 появляется двоичный код, пропорциональный номеру входа, оказавшегося активным. Приоритет в том случае, если несколько входов получили активные уровни, будет иметь старший среди них по номеру. Высший приоритет у входа I_1 — I_8 .



Микросхемы К155ИБ1, КМ155ИБ1 (74148) имеют девятый, разрешающий вход E_1 . Он позволяет сделать все входы I_1 — I_8 неактивными по отношению к сигнальным уровням. Для этого на вход E_1 следует дать напряжение запрета высокого уровня (см. данные таблицы). Таким способом можно отключить выходы шифратора и сменить входную информацию. Микросхема К155ИБ1 (74148) имеет два дополнительных выхода GS (групповой сигнал) и EO (разрешение от выхода). На выходе GS согласно таблице появится напряжение низкого уровня, если хотя бы на одном из трех сигнальных выходов A_0 — A_2 присутствуют напряжения низкого уровня. По-другому: низкий уровень на выходе GS отображает наличие низкого уровня на одном из выходов. На выходе EO появится напряжение низкого уровня, если на всех входах — высокие уровни. Используя совместно выход EO и E_1 , можно строить многоразрядные приоритетные шифраторы.

Зарубежным аналогом микросхемы К155ИБ1, КМ155ИБ1 является приоритетный шифратор [74148](#).

Состояние шифратора К155ИБ1 (74148)

Вход									Выход				
$\overline{E_1}$	$\overline{I_1}$	$\overline{I_2}$	$\overline{I_3}$	$\overline{I_4}$	$\overline{I_5}$	$\overline{I_6}$	$\overline{I_7}$	$\overline{I_8}$	$\overline{GS}$	$\overline{A_0}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_2}$	$\overline{EO}$
В	х	х	х	х	х	х	х	х	В	В	В	В	В
Н	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	Н
Н	х	х	х	х	х	х	х	Н	Н	Н	Н	Н	В
Н	х	х	х	х	х	х	Н	В	Н	В	Н	Н	В
Н	х	х	х	х	х	Н	В	В	Н	Н	В	Н	В
Н	х	х	х	х	Н	В	В	В	Н	В	В	Н	В
Н	х	х	х	Н	В	В	В	В	Н	Н	Н	В	В
Н	х	х	Н	В	В	В	В	В	Н	В	Н	В	В
Н	х	Н	В	В	В	В	В	В	Н	Н	В	В	В
Н	Н	В	В	В	В	В	В	В	Н	В	В	В	В

