


Tres cables Dupont hembra–hembra. TX de una va al RX de la otra (**cruzados**); nunca TX con TX. Las dos tarjetas son de 3.3 V: no hace falta adaptador de nivel. Cada laptop alimenta su propia tarjeta por USB; por eso el GND común es imprescindible: sin él no hay referencia para los bits y aparecen tramas rotas o nada. UART2 = 115200 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de paro (8N1). UART0 (GPIO43/44, puente CP2102) queda libre para el Monitor.



Modo loopback (prueba 1, un solo alumno): un cable entre GPIO17 y GPIO18 de la misma tarjeta. Lo que envías vuelve a ti: `/ping` responde `LOOPBACK` y un mensaje vuelve como `[Eco]`. Sirve para comprobar firmware, pines y Monitor antes de conectar al compañero.

Conecta y desconecta cables con las tarjetas sin alimentar (USB desconectado). No unas 5V/VIN entre tarjetas: solo las tres señales indicadas. Si no llega nada: `/ping` imprime «sin respuesta: revisa TX↔RX cruzados y GND».