Chapitre 8

L'énergie potentielle électrostatique



Une règle frottée attire des morceaux de papier, un éclair déchire le ciel, un écran ancien fait apparaître une image grâce à des électrons accélérés : toutes ces situations mettent en jeu des charges électriques et les forces qu'elles exercent. Comment décrire ces forces et l'énergie qu'elles transfèrent ?

Objectifs du chapitre

Je vais apprendre à :

- interpréter l'électrisation et appliquer la loi de Coulomb ;
- connaître le champ électrostatique et utiliser $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$;
- reconnaître les lignes de champ et le champ uniforme ;
- calculer $W_{A\to B}(\vec{F}) = q \cdot (V_A - V_B)$;
- utiliser $E_{\text{pe}} = q \cdot V + C$ et la conservation de l'énergie totale.

Je dois déjà savoir

- le travail d'une force constante $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ (chapitre 2) ;
- le théorème de l'énergie cinétique (chapitre 3) ;
- l'énergie potentielle de pesanteur $E_{\text{pp}} = m \cdot g \cdot z + C$ (chapitre 4) ;
- la structure de l'atome et la tension $U_{AB} = V_A - V_B$.

Plan du chapitre

1 Électrisation et loi de Coulomb
2 Le champ électrostatique
3 Travail de la force électrostatique, potentiel
4 Énergie potentielle électrostatique
Exercices d'application et de synthèse

Le saviez-vous ?


Un éclair est une gigantesque décharge électrostatique : entre la base d'un nuage d'orage, chargée négativement, et le sol, la tension peut dépasser cent millions de volts. Le paratonnerre, imaginé par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, offre à cette décharge un chemin sans danger vers la terre.

1 Électrisation et loi de Coulomb

Activité 1 · Comment un corps s'électrise-t-il ?


Situation de départ. Une règle en plastique frottée avec un tissu de laine attire à distance de petits morceaux de papier ; par temps sec, on ressent parfois une petite décharge en touchant une poignée métallique. **Que gagne un corps frotté, comment l'expliquer à l'échelle de l'atome, et quelle force s'exerce entre deux corps chargés ?**

Doc 1. Électrisation par frottement. Une règle en plastique frottée avec un tissu de laine attire de petits morceaux de papier ; la même règle non frottée ne les attire pas.



Doc 1 Une règle frottée attire le papier

Doc 2. Deux sortes d'électricité. Un bâton frotté est suspendu par un étrier à un fil et peut tourner librement. On approche de l'une de ses extrémités un second bâton frotté, tenu à la main. Le verre est frotté avec un tissu de soie, l'ébonite avec une peau de chat (fourrure).




Doc 2 Vue de face et vue de dessus : deux bâtons de verre se repoussent, deux bâtons d'ébonite se repoussent, un bâton de verre et un bâton d'ébonite s'attirent

Doc 3. Électrisation par contact et par influence. Un pendule électrostatique est une petite boule légère et conductrice suspendue à un fil isolant.

(a) Un bâton d'ébonite chargé **touche** la boule neutre : la boule est aussitôt repoussée.

(b) Un bâton de verre chargé est **approché sans contact** de la boule neutre : la boule est attirée.




Doc 3 Pendule électrostatique

Information 1 : charges électriques. La matière est formée d'atomes électriquement neutres : un noyau chargé positivement (protons) entouré d'électrons chargés négativement. Lors d'une électrisation, **seuls des électrons se déplacent** : un corps qui perd des électrons devient chargé positivement, un corps qui en gagne devient chargé négativement. Dans un métal, certains électrons, dits **libres**, peuvent se déplacer à l'intérieur du corps. Par convention, le verre frotté avec la soie porte des charges **positives**, l'ébonite frottée avec la fourrure des charges **négatives**. Une charge s'exprime en coulombs (C) ; elle est un multiple de la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C : $q = \pm n \cdot e$.

Doc 4. La loi de Coulomb (1785). Deux corps ponctuels A et B, de charges q_A et q_B, immobiles dans le vide à la distance $d = AB$, exercent l'un sur l'autre deux forces $\vec{F}_{A/B}$ (exercée par A sur B) et $\vec{F}_{B/A}$ (exercée par B sur A) :

- portées par la droite (AB), de sens opposés : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$;
- de même intensité $F = K \cdot \dfrac{|q_A| \cdot |q_B|}{AB^2}$, avec $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ N·m²·C^{-2} ($\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$ S.I., permittivité du vide) ;
- attractives ou répulsives selon le signe des charges (doc 2).



Doc 4 Deux charges ponctuelles

Questions pour construire le savoir

1. **Exploiter.** Doc 1 : que gagne la règle lors du frottement ? Doc 2 : montrer qu'il existe deux sortes de charges électriques et énoncer la règle d'attraction et de répulsion entre deux corps électrisés.
2. **Interpréter.** À l'aide de l'information 1, interpréter à l'échelle de l'atome : l'électrisation du verre par frottement ; l'électrisation de la boule par contact (doc 3a) ; l'attraction de

la boule par influence (doc 3b) : pourquoi reste-t-elle globalement neutre, et pourquoi est-elle attirée (utiliser la variation de F avec la distance, doc 4) ?

3 **Préciser.** D'après le doc 4, donner les caractéristiques (point d'application, direction, sens, intensité) des forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$, ainsi que les unités de F, q_A, q_B et AB.

4 **Représenter.** Représenter $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ quand $q_A \cdot q_B > 0$, puis quand $q_A \cdot q_B < 0$.

Mes réponses

1

2

3

4 .....

.....

.....

.....

À retenir


Électrisation

Un corps peut s'électriser par ....., par ..... ou par ..... . Toute électrisation d'un solide résulte d'un transfert ou d'un déplacement d'..... . Il existe deux sortes de charges : deux charges de même signe se ..... , deux charges de signes contraires s'..... . Une charge est un multiple de $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Charges de même signe : répulsion



Charges de signes contraires : attraction



Loi de Coulomb


Deux charges ponctuelles q_A et q_B, immobiles dans le vide à la distance AB, exercent l'une sur l'autre deux forces portées par (AB), opposées ($\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$), d'intensité :

.....

avec $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} =$ ..... .

Application · L'atome d'hydrogène

Dans l'atome d'hydrogène, un électron ($q_e = -e$, $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) se trouve à la distance moyenne $d = 0{,}53 \times 10^{-10}$ m du proton ($q_p = +e$, $m_p = 1{,}7 \times 10^{-27}$ kg). On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $K = 9 \times 10^{9}$ N·m²·C^{-2} et la constante de gravitation $G = 6{,}7 \times 10^{-11}$ N·m²·kg^{-2}.




1. Calculer l'intensité F_e de la force électrostatique et celle F_G de la force de gravitation entre le proton et l'électron.
2. Calculer le rapport $\frac{F_e}{F_G}$ et conclure.

2 Le champ électrostatique

Activité 2 · Une propriété de l'espace autour des charges

Situation de départ. Une charge électrique agit à distance, sans contact, sur toute autre charge placée dans son voisinage. On dit qu'elle crée autour d'elle un *champ électrostatique*. **Comment caractériser ce champ en un point, le calculer pour une charge ponctuelle et visualiser sa forme dans l'espace ?**

Doc 5. Pendules chargés près d'une sphère chargée. Une sphère métallique chargée positivement est posée sur un pied isolant. Des pendules dont les boules portent une charge positive sont placés à sa hauteur, à différentes distances : ils sont déviés en s'éloignant de la sphère, d'autant plus qu'ils en sont proches.




Doc 5 Des pendules déviés à distance

Doc 6. Des charges témoins au même point P. Une charge source $q = 50$ nC est fixée en A. On place successivement au point P ($r = AP = 30$ cm) des charges témoins q_i et on mesure la force $\vec{F}_i$ qu'elles subissent ; $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé de A vers P.

q_i (nC)	$+2{,}0$	$+5{,}0$	$-4{,}0$
F_i (N)	$1{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}5 \times 10^{-5}$	$2{,}0 \times 10^{-5}$
sens de $\vec{F}_i$	$\vec{u}$	$\vec{u}$	$-\vec{u}$


En un point P' tel que $AP' = 60$ cm, la charge $q_1 = 2{,}0$ nC subit une force d'intensité $2{,}5 \times 10^{-6}$ N.



Doc 6 Charge source et charge témoin

Information 2 : vecteur champ électrostatique. Il règne un champ électrostatique en un point si une charge q placée en ce point subit une force électrostatique $\vec{F}$. Le **vecteur champ** $\vec{E}$ en ce point est défini par $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$; son intensité E s'exprime en $\mathrm{N{\cdot}C^{-1}}$ ou, de façon équivalente, en volts par mètre ($\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$). Lorsque plusieurs charges ponctuelles $q_1, q_2, \ldots$ agissent sur une charge q, la force totale qu'elle subit est la **somme vectorielle** des forces exercées par chacune d'elles.

Doc 7. Spectres électrostatiques. Dans une cuve, on saupoudre des grains de semoule à la surface d'une huile isolante (huile de paraffine) et on relie les électrodes à une haute tension : les grains s'orientent et dessinent des courbes, les **lignes de champ**. Pour une seule pointe (a), l'autre borne du générateur est reliée à un anneau métallique posé contre la paroi de la cuve. En chaque point, une ligne de champ est **tangente au vecteur champ** ; on l'oriente dans le sens de $\vec{E}$. L'ensemble des lignes forme le **spectre électrostatique**.



Doc 7 Grains de semoule alignés par le champ (vus de dessus)

Information 3 : champ uniforme. Un champ électrostatique est **uniforme** dans une région si le vecteur $\vec{E}$ y garde la même direction, le même sens et la même intensité en tout point ; ses lignes de champ sont alors des droites parallèles.

Questions pour construire le savoir

1. **Observer.** Doc 5 : qu'est-ce qui montre que l'espace autour de la sphère possède une propriété particulière ? Comment cet effet varie-t-il avec la distance ?

2. **Calculer.** Doc 6 : calculer $\dfrac{F_i}{|q_i|}$ pour chaque charge témoin. Ce rapport dépend-il de la charge témoin ? À l'aide de l'information 2, en déduire les caractéristiques du champ $\vec{E}$ en P. Comparer le sens de $\vec{F}$ et de $\vec{E}$ selon le signe de q_i.

3. **Établir.** En appliquant la loi de Coulomb (doc 4) à la charge source q et à une charge témoin placée en P, établir l'expression de $\vec{E}$ en fonction de K, q, r et $\vec{u}$, puis son intensité. Vérifier avec les valeurs en P et en P'. Le champ est-il dirigé vers la charge source ou en sens inverse quand $q > 0$? quand $q < 0$?

4 **Déduire.** À l'aide de l'information 2, exprimer le champ $\vec{E}(M)$ créé en un point M par plusieurs charges ponctuelles en fonction des champs $\vec{E}_1(M), \vec{E}_2(M), \ldots$ que créerait chacune d'elles seule.

5 **Décrire.** Doc 7 : décrire les lignes de champ dans les cas (a), (b) et (c). D'où partent-elles et où aboutissent-elles ? À l'aide de l'information 3, justifier que le champ est uniforme entre les deux plaques ; quel est son sens si une plaque est positive et l'autre négative ?

Mes réponses

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 . . . . . .

À retenir

Vecteur champ électrostatique

Une charge q placée en un point où règne un champ $\vec{E}$ subit la force :

. . . . . soit $F = |q| \cdot E$

E en . . . . . . Si $q > 0$, $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont le . . . . . ; si $q < 0$, ils sont de . . . . . .

Champ créé par une charge ponctuelle


À la distance r d'une charge q ($\vec{u}$ unitaire, dirigé de la charge vers le point) :

. . . . . $E = K \cdot \frac{|q|}{r^2}$


Champ . . . . . si $q > 0$, ... si $q < 0$.

Superposition, lignes de champ, champ uniforme


Plusieurs charges : . . . . . Une ligne de champ est . . . . . en chacun de ses points au vecteur $\vec{E}$; elle est orientée dans le sens de $\vec{E}$, des charges . . . . . vers les charges . . . . . . Entre deux plaques métalliques planes et parallèles soumises à une tension continue, le champ est . . . . . : perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque . . . . . vers la plaque . . . . . .




charge positive : centrifuge



charge négative : centripète



deux charges opposées



champ uniforme entre deux plaques


Méthode : déterminer le champ créé par plusieurs charges

1. Représenter au point M le champ $\vec{E}_i$ de chaque charge : sur la droite (charge, M), **fuyant** la charge si elle est positive, **vers** la charge si elle est négative.
2. Calculer chaque intensité $E_i = K \cdot \dfrac{|q_i|}{r_i^2}$ (distances en mètres).
3. Additionner les vecteurs : directement s'ils sont colinéaires, sinon par projection sur deux axes (ou avec les propriétés de la figure : diagonale d'un carré, triangle équilatéral…).
4. Donner les caractéristiques du champ résultant : direction, sens, intensité.

Application · Le champ au milieu de deux charges opposées

Deux charges ponctuelles $q_A = 2{,}0\,\mu C$ et $q_B = -2{,}0\,\mu C$ sont placées dans le vide en A et B, avec $AB = 2a = 10\,cm$; $K = 9 \times 10^9\,N{\cdot}m^2{\cdot}C^{-2}$.

1. Représenter les champs $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ créés par q_A et q_B au milieu O de $[AB]$.
2. Déterminer les caractéristiques du champ résultant $\vec{E}(O)$.




3 Travail de la force électrostatique et potentiel électrique

Activité 3 · Le travail de la force électrostatique dans un champ uniforme

Situation de départ. Le travail du poids, force constante dans le champ de pesanteur uniforme, ne dépend que de la différence d'altitude : $W_{A\to B}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$. Une particule chargée qui se déplace entre deux plaques chargées subit, elle aussi, une force constante. **Comment calculer son travail, et quelle grandeur électrique joue le rôle de l'altitude ?**

Doc 8. Une boule chargée entre deux plaques. Deux plaques métalliques planes, verticales et parallèles, N et P, distantes de d, sont reliées à un générateur haute tension : $U_{PN} = V_P - V_N > 0$. Entre elles règne un champ uniforme $\vec{E}$, perpendiculaire aux plaques, dirigé de P vers N. Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'axe (Ox) est orienté de N vers P (O sur la plaque N) : $\vec{E} = -E\vec{i}$. Une boule de charge $q > 0$, soumise à $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, va de $A(x_A ; y_A)$ à $B(x_B ; y_B)$ par deux chemins différents.



Doc 8 Champ uniforme entre deux plaques

Rappel

Travail d'une force constante (chapitre 2) : pour un déplacement de A à B, $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$. En coordonnées, si $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j}$ et $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$: $\vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F_x \cdot (x_B - x_A) + F_y \cdot (y_B - y_A)$.

Information 4 : potentiel électrique. À chaque point d'un champ électrostatique, on associe une grandeur scalaire, le **potentiel électrique** V, en volts (V), défini à une constante près (on choisit un point de référence où $V = 0$). Dans un champ **uniforme**, la différence de potentiel, ou tension, entre deux points A et B est égale au produit scalaire du vecteur champ et du vecteur $\overrightarrow{AB}$: $U_{AB} = V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$. Une **surface équipotentielle** est l'ensemble des points qui ont le même potentiel.

Questions pour construire le savoir

1 **Établir.** À l'aide du rappel, exprimer le travail $W_{A\to B}(\vec{F})$ de la force électrostatique en fonction de q, E, x_A et x_B. Dépend-il du chemin suivi (doc 8) ? Que peut-on dire de la force

électrostatique ?

2. **Exprimer.** À l'aide de l'information 4, exprimer $V_A - V_B$ en fonction de E, x_A et x_B, puis écrire $W_{A\to B}(\vec{F})$ en fonction de q et de $V_A - V_B$.

3. **Montrer.** Calculer $V_P - V_N$ en fonction de E et de d. Quelle plaque a le potentiel le plus élevé ? Montrer que $\vec{E}$ est orienté dans le sens des potentiels décroissants.

4. **Démontrer.** Soit C un point de même potentiel que A : montrer que $\overrightarrow{AC}$ est perpendiculaire à $\vec{E}$. En déduire la forme des surfaces équipotentielles entre les plaques et le travail de $\vec{F}$ pour un déplacement sur l'une d'elles.

5. **Établir.** En déduire la relation entre l'intensité E du champ, la tension U_{PN} et la distance d entre les plaques.

Mes réponses

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

. . . . . .

. . . . . .


À retenir

Travail de la force électrostatique

La force électrostatique est . . . . . : son travail ne dépend pas du . . . . . .

. . . . . .

(relation admise valable même si le champ n'est pas uniforme).



plans équipotentiels (tirets bleus) ⊥ lignes de champ ; E vers les potentiels décroissants

Potentiel dans un champ uniforme

. . . . . ; entre deux plaques distantes de d : . . . . . .

Le vecteur $\vec{E}$ est toujours orienté dans le sens des potentiels . . . . . . Les surfaces équipotentielles (V = constante) sont . . . . . aux lignes de champ : dans un champ uniforme, ce sont des plans parallèles aux plaques. Pour un déplacement sur une équipotentielle, le travail est . . . . . .

Application · Un électron entre deux plaques

Deux plaques métalliques planes et parallèles P et N, distantes de $d = 10\,\text{cm}$, créent entre elles un champ uniforme d'intensité $E = 3{,}0 \times 10^4\ \text{V·m}^{-1}$. On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$.


1. Calculer la tension $U_{PN} = V_P - V_N$ entre les plaques.
2. Calculer le travail $W_{N\to P}(\vec{F})$ de la force électrostatique qui s'exerce sur un électron ($q = -e$) allant de la plaque N à la plaque P. Ce travail est-il moteur ou résistant ?

4 Énergie potentielle électrostatique et conservation de l'énergie

Activité 4 · L'énergie d'une particule chargée dans un champ

Situation de départ. Dans le canon à électrons d'un ancien téléviseur ou d'un oscilloscope, des électrons presque immobiles sont accélérés jusqu'à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Par analogie avec l'énergie potentielle de pesanteur, ils possèdent une énergie liée à leur position dans le champ. **Comment la définir, et comment l'énergie se conserve-t-elle au cours du mouvement ?**

Doc 9. Le canon à électrons. Dans une ampoule de verre où règne le vide, une cathode C chauffée émet des électrons avec une vitesse pratiquement nulle. Une tension $U_{AC} = V_A - V_C > 0$ est appliquée entre l'anode percée A et la cathode : les électrons sont accélérés entre C et A, traversent le trou de l'anode puis frappent l'écran. Pour un électron, le poids ($\approx 9 \times 10^{-30}$ N) est négligeable devant la force électrostatique (de l'ordre de 10^{-14} N) et il n'y a pas de frottement.



Doc 9 Canon à électrons (dans le vide)

Information 5. Énergie potentielle électrostatique. Par analogie avec $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + C$, l'énergie potentielle électrostatique d'une charge q placée en un point de potentiel V est $E_{pe} = q \cdot V + C$, où la constante C dépend de l'état de référence choisi (état où $E_{pe} = 0$). **Théorème de l'énergie cinétique** (chapitre 3) : $\Delta E_C = E_C(B) - E_C(A) = \sum W_{A\to B}$ (forces appliquées). **Électron-volt** : l'électron-volt (eV) est l'énergie, ou le travail, que reçoit une particule de charge e accélérée sous une tension de 1 V ; les multiples usuels sont le keV (10^3 eV), le MeV (10^6 eV) et le GeV (10^9 eV).

Questions pour construire le savoir

1. **Préciser.** D'après l'information 5, quelle est l'unité de E_{pe} ? Comment détermine-t-on la constante C ? Que devient l'expression de E_{pe} si l'on choisit $E_{pe} = 0$ là où $V = 0$?

2. **Démontrer.** Exprimer la variation $\Delta E_{pe} = E_{pe}(B) - E_{pe}(A)$ quand la charge q va de A à B, et la comparer au travail $W_{A\to B}(\vec{F})$ (partie 3).

3. **Démontrer.** Doc 9 : appliquer le théorème de l'énergie cinétique à un électron entre deux

points quelconques et montrer que son énergie totale $E = E_C + E_{pe}$ se conserve.

4 **Calculer.** Calculer la valeur de 1 eV en joules, puis celles de 1 keV, 1 MeV et 1 GeV. Pourquoi cette unité est-elle commode à l'échelle des particules ?

Mes réponses

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

À retenir

Énergie potentielle électrostatique

Une charge q placée en un point de potentiel V possède l'énergie potentielle électrostatique :

..... ($E_{pe} = q \cdot V$ si l'on choisit $E_{pe} = 0$ là où $V = 0$)

E_{pe} en ....., q en C, V en V. Entre deux points :

..... .

Conservation de l'énergie totale

Pour une particule chargée soumise à la seule force électrostatique, l'énergie totale $E = E_C + E_{pe}$ se ..... :

..... soit $\Delta E_C = -\Delta E_{pe}$

L'électron-volt

..... ; $1\,\text{keV} = 10^3\,\text{eV}$; $1\,\text{MeV} = 10^6\,\text{eV}$; $1\,\text{GeV} = 10^9\,\text{eV}$.

Application · Le canon à électrons

Dans un canon à électrons, la tension accélératrice entre l'anode A et la cathode C est $U_{AC} = V_A - V_C = 3\,000\,\text{V}$. Les électrons ($q = -e = -1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$, $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$) quittent la cathode avec une vitesse nulle.

1. Calculer, en eV puis en J, la variation ΔE_{pe} de l'énergie potentielle électrostatique d'un électron entre C et A, puis l'énergie cinétique $E_C(A)$ qu'il possède en arrivant à l'anode.
2. Calculer la vitesse v_A des électrons à l'anode.

Exercices d'application et de synthèse

Je vérifie mes connaissances · Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a) Lors d'une électrisation par frottement, des protons passent d'un corps à l'autre.

b) Deux corps portant des charges de même signe s'attirent.

c) Si la distance entre deux charges ponctuelles double, la force de Coulomb est divisée par 4.

d) Le champ créé par une charge ponctuelle négative est centrifuge.

e) Entre deux plaques parallèles chargées, le champ est dirigé de la plaque négative vers la plaque positive.

f) Le travail de la force électrostatique dépend du chemin suivi.

g) Un électron accéléré sous une tension de 100 V gagne une énergie cinétique de 100 eV.

Exercice 1 · Champ créé par une charge ponctuelle

On donne $K = 9 \times 10^9\ \text{N·m}^2\text{·C}^{-2}$ et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

1. Calculer l'intensité E_p du champ créé par un proton ($q_p = +e$) en un point situé à $r = 10\ \mu\text{m}$ de ce proton.


2. Une charge ponctuelle positive q crée un champ d'intensité $E_1 = 10\ \text{N·C}^{-1}$ en un point M_1 situé à $x_1 = 1{,}0\ \text{cm}$ d'elle. Calculer q.

3. Calculer l'intensité E du champ créé par q aux distances $x = 2{,}0\,;\ 3{,}0\,;\ 4{,}0$ et $5{,}0\ \text{cm}$, puis décrire l'allure de la courbe $E = f(x)$.

Exercice 2 · Superposition de champs

On travaille dans le vide ; $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.


1. Deux charges $+q$ ($q > 0$) et $-q$ sont placées en A et B avec $AB = 2a$. Déterminer, en fonction de K, q et a, la direction, le sens et l'intensité du champ $\vec{E}(M)$ en un point M de la médiatrice de $[AB]$ tel que $MA = MB = 2a$.
2. Un carré $ABCD$ de côté a porte $+q$ en A, $-q$ en B et $+q$ en C. Établir l'expression de l'intensité du champ $\vec{E}(D)$ créé par les trois charges au sommet D.



Exercice 3 · Une particule α dans un champ uniforme

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, dont l'unité de longueur est le centimètre, règne un champ uniforme $\vec{E} = E\vec{i}$ avec $E = 1{,}0 \times 10^3\ \text{V·m}^{-1}$. Un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}^{2+}$ (particule α, $q = +2e$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$) va du point $A(2; 0; 0)$ au point $B(4; 2; 0)$.


1. Calculer le travail $W_{A\to B}(\vec{F})$ de la force électrostatique.
2. Calculer l'énergie potentielle électrostatique $E_{pe}(B)$, sachant que $E_{pe}(A) = 0$.
3. Une particule α initialement au repos est accélérée sous une tension $U = 1{,}0 \times 10^6\ \text{V}$. Calculer, en MeV puis en J, l'énergie cinétique acquise.



Exercice 4 · Pendule et ion entre deux plaques

Deux plaques métalliques verticales et parallèles N et P, distantes de $d = 8{,}0\,\text{cm}$, sont soumises à la tension $U_{PN} = V_P - V_N = 400\,\text{V}$; $g = 10\,\text{N·kg}^{-1}$.

1. Calculer l'intensité E du champ entre les plaques. Un pendule électrostatique, de masse $m = 0{,}20\,\text{g}$ et de charge $q = 40\,\text{nC}$, est en équilibre entre les plaques : déterminer l'angle α du fil avec la verticale.
2. L'axe (Ox) est orienté de N vers P, d'origine sur N ; on prend $V_N = 0$ et $E_{pe} = 0$ sur la plaque N. Calculer le potentiel V_M et l'énergie potentielle électrostatique $E_{pe}(M)$ de la boule en un point M tel que $x_M = 5{,}0\,\text{cm}$.
3. Un ion lithium Li^+ ($q' = +e$, $m = 1{,}16 \times 10^{-26}\,\text{kg}$), de poids négligeable, part sans vitesse du point M. Vers quelle plaque se dirige-t-il ? Calculer sa vitesse v_N quand il atteint la plaque N.



Mes réponses aux exercices

Application 1 · L'atome d'hydrogène

1.

2.

Application 2 · Champ en O

1.

2.

Application 3 · L'électron

1.

2.

Application 4 · Le canon à électrons

1.

2.

Vrai ou faux ?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Exercice 1 · Charge ponctuelle

1.

2.

3.

Exercice 2 · Superposition

1.

2.

Exercice 3 · La particule α

1.

2.

3.

Exercice 4 · Pendule et ion

1.

2.

3.