Question 2 part B

for 220 loop runs from i to 220/2 → 110

i	220 % i	Divides?	sum
1	0	Yes	1
2	0	yes	3
3	1	NO	3
4	0	yes	7
5	0	yes	12
6-9	non-zero	NO	12
10	0	yes	22
11	0	yes	33
12-19	non-zero	NO	33
20	0	yes	53
21	10	NO	53
22	0	yes	75
23-43	non-zero	NO	75
44	0	yes	119
45-54	non-zero	NO	119
55	0	yes	174
56-109	non-zero	NO	174
110	0	Yes	284

function returns 284

proper divisors are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 10

and their sum is 284

In main where a = 220

b = sumofdivisors(220) = 284

the condition b > a is true

program then calls sumofDivisors(284)

loop runs from i = 1 to 142.

i	284 % i	Divides?	sum
1	0	Yes	1
2	0	Yes	3
3	2	No	3
4	0	Yes	7
5-70	non-zero	NO	7
71	0	Yes	78
72-141	non-zero	NO	78
142	0	Yes	220

Sum of divisors (284) = 220 == a is true

Scanned with CamScanner