GS1 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I0	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I1	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32 — Morsetto 32
a5.O0 > O50 X2 - morsetto quadro O50	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O50 > filo 5 > GS1: E1. Filo 6: GS1: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS2 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a4.I2	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a4.I3	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
a5.O0 > O50 X2 - morsetto quadro O50	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O50 > filo 5 > GS2: E1. Filo 6: GS2: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS3 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a4.I4	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a4.I5	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
a5.O0 > O50 X2 - morsetto quadro O50	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O50 > filo 5 > GS3: E1. Filo 6: GS3: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS4 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I6	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I7	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
a5.O0 > O50 X2 - morsetto quadro O50	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O50 > filo 5 > GS4: E1. Filo 6: GS4: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS5 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I8	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I9	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
a5.O1 > O51 X2 - morsetto quadro O51	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O51 > filo 5 > GS5: E1. Filo 6: GS5: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS6 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I10	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I11	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32 — Morsetto 32
a5.O1 > O51 X2 - morsetto quadro O51	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O51 > filo 5 > GS6: E1. Filo 6: GS6: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS7 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a4.I12	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a4.I13	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
a5.O1 > O51 X2 - morsetto quadro O51	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O51 > filo 5 > GS7: E1. Filo 6: GS7: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS8 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I14	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I15	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32 — Morsetto 32
a5.O1 > O51 X2 - morsetto quadro O51	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O51 > filo 5 > GS8: E1. Filo 6: GS8: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS9 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a5 - PNOZ m EF 8DI4DO

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a5.I0	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a5.I1	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
a5.O2 > O52 X2 - morsetto quadro O52	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O52 > filo 5 > GS9: E1. Filo 6: GS9: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS10 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a5 - PNOZ m EF 8DI4DO

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a5.I2	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a5.I3	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
a5.O2 > O52 X2 - morsetto quadro O52	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O52 > filo 5 > GS10: E1. Filo 6: GS10: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS11 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a5 - PNOZ m EF 8DI4DO

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a5.I4	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a5.I5	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
a5.O3 > O53 X2 - morsetto quadro O53	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

FILO 5: PARTENZA RISCONTRATA NELLO SCHEMA E NEL PROGETTO PILZ

O53 > filo 5 > GS11: E1. Filo 6: GS11: E2 > morsetto 0 V. Nessun rele intermedio nello schema.

V2 | 12-11-2026 | Collegamenti riscontrati: REV D foglio 23 + PILZ pagina 5. Collaudo fisico separato.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

11 PORTE | RIEPILOGO COLLEGAMENTI

Stessa numerazione dei sei fili su ogni cavo - ingressi diversi per ogni porta

Porta	Filo 2 / morsetto 22	Filo 4 / morsetto 32	Filo 5 / E1
GS1	a4.I0	a4.I1	**O50 / a5.O0**
GS2	a4.I2	a4.I3	**O50 / a5.O0**
GS3	a4.I4	a4.I5	**O50 / a5.O0**
GS4	a4.I6	a4.I7	**O50 / a5.O0**
GS5	a4.I8	a4.I9	**O51 / a5.O1**
GS6	a4.I10	a4.I11	**O51 / a5.O1**
GS7	a4.I12	a4.I13	**O51 / a5.O1**
GS8	a4.I14	a4.I15	**O51 / a5.O1**
GS9	a5.I0	a5.I1	**O52 / a5.O2**
GS10	a5.I2	a5.I3	**O52 / a5.O2**
GS11	a5.I4	a5.I5	**O53 / a5.O3**

Tutti i cavi: filo 1 = T2 > 21; filo 3 = T3 > 31; filo 6 = E2 > 0 V.

Filo 5: GS1-4 = O50 / a5.O0; GS5-8 = O51 / a5.O1; GS9-10 = O52 / a5.O2; GS11 = O53 / a5.O3.

Fili 7-12: riserva isolata. Nessun ponte fra i canali. Non riutilizzare la numerazione degli E-stop.

FONTI E STATO DEL DOCUMENTO

Numerazione: SENSORI_PORTE_12_FILI_PUNTO_PUNTO_V2_DRAFT; schema precedente a 8 fili superato.

Ingressi: PILZ_11_DOOR_3D_WIRING_AND_CABLE_SCHEDULE e architettura con foto dei dispositivi.

Prodotto: www.pilz.com/en-INT/eshop/product/570001. Disegno 3D illustrativo, non vista di montaggio.

PILZ pagina 5: tutte le uscite ricevono AND_UNLOCK_PERM. Nessuna selezione individuale mostrata.

Usati 11 sensori me1S/1AR come da foto/baseline. GS12 e sigla me1M del vecchio schema non riportati.