

FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

MODULADOR NRZ-L

Documentação do projeto

1) VISÃO GERAL

O NRZ-L é uma técnica de modulação digital de linha, que visa transformar um conjunto de dados digitais em um sinal que possa ser transmitido de forma adequada, na forma de sinais elétricos por um meio de transmissão. De forma simples, os bits 0 são representados como nível baixo do sinal elétrico, enquanto os bits 1 são representados como nível alto.

O circuito especificado neste relatório tem por objetivo emular o comportamento desta modulação, mostrando como um dado conjunto de bits seria transportado utilizando esta técnica.

2) DIAGRAMA DE BLOCOS

De forma simplificada, o diagrama de blocos abaixo representa o esquema geral do circuito:




Figura 1 - Diagrama de blocos Módulo NRZ-L

Conforme visto acima, o circuito possui por entradas as portas do clock e um vetor de dados (16 bits). Cada bit deste vetor é um switch diferente na placa.

Além disso, existem as variáveis globais definidas na área de Genéricos. Neste caso, NUM_BITS e CICLOS_POR_BIT, que definem com quantos bits o circuito trabalha e a quantidade de ciclos de clock que cada um deles terá, respectivamente.

Todas essas informações são utilizadas pelo processo principal que opera apenas quando o sinal de clock está na borda de subida. A cada ciclo de

processamento, a saída de LEDs é atualizada, acendendo ou apagando as luzes, dependendo do estado atual da configuração de switches.

3) INTERFACE (ENTRADAS E SAÍDAS)

Na tabela a seguir, é especificada a relação de entradas e saídas do circuito implementado, contemplando o tipo e a função de cada porta:

Porta	Tipo	Função
clock	std_logic	Definir o sinal de clock
entrada	std_logic_vector(0 to 15)	Sequência de bits (Switches)
saida_leds	std_logic_vector(0 to 15)	Saída modulada (LEDs)

Tabela 1 - Interface do circuito modulador

4) PARÂMETROS (GENERICIS)

Na programação VHDL do circuito modulador, foram definidas as seguintes Generics:

Parâmetro	Tipo	Função
NUM_BITS	Integer	Determina a quantidade de bits com a qual o circuito trabalha.
CICLOS_POR_BIT	Integer	Determina a quantidade de ciclos de Clock utilizada para transmitir cada bit.

Tabela 2 - Generics do circuito modulador

5) FUNCIONAMENTO INTERNO

Tendo em vista o diagrama de blocos, portas e generics especificados nos itens anteriores, o circuito do modulador funciona de acordo com a lógica detalhada a seguir.

A cada borda de subida do sinal de clock, o sistema verifica o estado do bit atual a ser transmitido. Por meio da variável `bit_index`, o sistema pega o valor do bit junto ao vetor de entrada, em sua respectiva posição. Em seguida, o valor do bit é atualizado no vetor `saida_leds`, também na posição indicada pelo `bit_index`.

A duração de cada bit é controlada pela variável `contador_clock`, que incrementa de 0 até o valor definido na variável `CICLOS_POR_BIT`. Após o término desse período, o contador é reiniciado e o próximo bit da sequência é processado.

Quando todos os bits da sequência de entrada são transmitidos (o vetor foi iterado de 0 até o valor definido em NUM_BITS), o circuito reinicia o processo, abrindo um novo ciclo de transmissão.

6) MAPEAMENTO FÍSICO NA PLACA

Na tabela abaixo, é especificado a relação entre os sinais e pinos físicos que representam a entrada de dados da placa. No código VHDL, o sinal de entrada é um vetor de 16 posições (posições de 0 a 15) que é populado de acordo com a pinagem dos 16 switches. A primeira linha, por exemplo, diz que o primeiro bit do vetor (o mais significativo) é controlado pelo pino R2, o primeiro switch da esquerda para a direita:

Porta	Pino	Tipo
entrada[0]	R2	Switch
entrada[1]	T1	Switch
entrada[2]	U1	Switch
entrada[3]	W2	Switch
entrada[4]	R3	Switch
entrada[5]	T2	Switch
entrada[6]	T3	Switch
entrada[7]	V2	Switch
entrada[8]	W13	Switch
entrada[9]	W14	Switch
entrada[10]	V15	Switch
entrada[11]	W15	Switch
entrada[12]	W17	Switch
entrada[13]	W16	Switch
entrada[14]	V16	Switch
entrada[15]	V17	Switch

Tabela 3 - Mapeamento da entrada de dados do circuito

A tabela abaixo, especifica a relação entre os sinais e pinos que representam a saída do sinal modulado. No código VHDL, o sinal de saída é um vetor de 16 posições (de 0 a 15) que serve de referência para a série de 16 LEDs presentes no circuito. A primeira linha, por exemplo, diz que o primeiro bit do vetor (o mais significativo) é externalizado no pino L1, o primeiro LED da esquerda para a direita:

Porta	Pino	Tipo
saida_leds[0]	L1	LED

saida_leds[1]	P1	LED
saida_leds[2]	N3	LED
saida_leds[3]	P3	LED
saida_leds[4]	U3	LED
saida_leds[5]	W3	LED
saida_leds[6]	V3	LED
saida_leds[7]	V13	LED
saida_leds[8]	V14	LED
saida_leds[9]	U14	LED
saida_leds[10]	U15	LED
saida_leds[11]	W18	LED
saida_leds[12]	V19	LED
saida_leds[13]	U19	LED
saida_leds[14]	E19	LED
saida_leds[15]	U16	LED

Tabela 4 - Mapeamento da saída de dados do circuito

Fora a pinagem de entrada e saída, também está mapeado um pino que representa o sinal de clock interno do circuito:

Porta	Pino	Tipo
clock	W5	Clock

7) DEPENDÊNCIAS DO AMBIENTE

Para que o projeto possa ser executado e mantido no futuro, as seguintes dependências são necessárias para configurar o ambiente de desenvolvimento:

- Vivado 2025.2 (ML Edition)
- Placa Basys3 xc7a35tcpg236-1
- Biblioteca de código IEEE devidamente instalada (em geral, já nativa no Vivado)