


최종 배선도

Raspberry Pi Pico 2 W · 830홀 브레드보드 · 조도 연동 무드등 + 온도 연동 게이지

※ 1·2·3·8·9·11·12주차 내내 이 배선 그대로입니다. 팀 센서는 왼쪽 빈 자리에 추가하세요.



Pico 2 W 배치

- 브레드보드 1행부터 20행까지, 중앙 채널에 걸쳐 배치
- 핀 간격이 0.7인치라 왼쪽 핀은 C열, 오른쪽 핀은 H열
- USB 커넥터가 1행(위쪽)을 향하도록 꽂습니다

주의: 1~20행은 몸체에 가려 D·E·F열을 못 씁니다.
점퍼선은 왼쪽 A·B열 / 오른쪽 I·J열에만 꽂으세요.

연결표 (코드의 GP 번호 기준)

■ RGB 모듈 GND (맨 위)	GND 레일
■ RGB 모듈 B	GP19
■ RGB 모듈 G	GP18
■ RGB 모듈 R (맨 아래)	GP17
■ DHT11 DATA	GP16
■ DHT11 VCC	3V3 레일
■ DHT11 GND	GND 레일
■ CdS 분압점	GP26 (ADC0)
■ 10kΩ 위쪽	3V3 레일
■ CdS 아래쪽	GND 레일
■ SG90 주황(신호)	GP15 직결
■ SG90 빨강	VBUS (5V)
■ SG90 갈색	GND 레일

꼭 확인할 것

- CdS는 GND쪽, 10kΩ은 3V3쪽입니다.
순서를 바꾸면 무드등이 정반대로 동작합니다.
- SG90 전원은 3V3이 아닌 VBUS(5V)입니다.
3V3에 연결하면 힘이 부족해 떨립니다.
- RGB LED는 저항 내장 모듈입니다.
따로 220Ω을 달면 너무 어두워집니다.
- 서보 신호선은 GP15에 점퍼 1개로 직결합니다.
브레드보드를 한 번 거치면 점퍼가 2개 듭니다.
- DHT11·RGB 모듈 핀 순서는 제품마다 다릅니다.
기판에 인쇄된 글자를 꼭 확인하세요.

점퍼선 색 규칙

- 빨강 = 3V3 전원
- 검정 = GND
- 주황 = VBUS 5V 전원
- 그 외 색 = GPIO 신호선

팀 프로젝트 — 센서를 더 붙일 때

쓸 수 있는 핀

- 아날로그 (전압이 연속으로 변하는 센서) GP27, GP28 — 두 개뿐
 - 디지털 (켜짐/꺼짐, 펄스, 통신) GP0~GP14, GP20~GP22
 - 절대 쓰면 안 되는 핀 GP23·GP24·GP25·GP29
- GP23·24·25·29는 무선 칩 전용 — 쓰면 Wi-Fi가 죽습니다.

전원

- 3.3V 센서 → 오른쪽 빨강 레일 (3V3)
- 5V 센서 → VBUS(40번 핀)을 왼쪽 빨강 레일로 끌어 쓰기
- 3V3는 다 합쳐 약 300mA까지. 서보·펄스·모터는 별도 전원
- GND는 전부 하나로 — 왼쪽 레일을 쓰면 양쪽 파랑 레일을 점퍼로 잇기

※ 센서가 Pico로 내보내는 신호가 5V면 분압 저항이 필요합니다.
HC-SR04의 ECHO가 대표적 — 1kΩ+2kΩ으로 3.3V까지 낮춰서 받으세요.