Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** l'unité extérieure du bâtiment d'exemple aux conditions réelles.
Données : besoin 4443 W (station T8, exemple, avec simultanéité) ; 32 °C dehors, 26 °C dedans ; pointe d'été 40 °C (donnée de l'exercice) ; unités UE 45 et UE 52, catalogue au verso.

Exercice 1. Le catalogue et ses conditions

inerweb.fr/b/?f3-1

Lisez le catalogue au verso.

	UE 45	UE 52
Puissance de repère (W)		
Plage en froid (°C)		
Conditions de repère, communes		

Exercice 2. Le coefficient au site

inerweb.fr/b/?f3-2

	Ligne (dehors)	Colonne (dedans)	Coefficient C
Lecture dans le tableau			

Exercice 3. La puissance au réel

inerweb.fr/b/?f3-3

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
UE 45 : puissance au réel			W
UE 45 : part du besoin			%
UE 52 : puissance au réel			W
UE 52 : part du besoin			%

Document. Le catalogue de l'exercice

Unités extérieures, R32

Machine	Puissance de repère (W)	Plage en froid, dehors (°C)
UE 45	4450	−10 à +46
UE 52	5200	−10 à +46

Coefficient C de la gamme (repère 35 °C dehors, 27 °C dedans)

Dehors (°C)	25 °C dedans	26 °C dedans	27 °C dedans
25	1,017	1,050	1,084
30	0,978	1,010	1,042
32	0,962	0,994	1,026
33	0,954	0,985	1,017
35	0,938	0,969	1,000
38	0,914	0,943	0,974
40	0,897	0,926	0,956
43	0,871	0,900	0,929
46	0,845	0,873	0,901

Exercice 4. Le choix

inerweb.fr/b/?f3-4

	Couvre le besoin au réel ?	Plage contient 40 °C ?
UE 45		
UE 52		

Unité retenue :

Justification, en deux lignes :

.....

.....

.....

.....

.....