

Patching en direct d'un flux WS2812 avec AstraPIO

AN APIO 001 · Révision 1.0 · 23 septembre 2026 · AstraPIO ABI 5

Cette note explique comment insérer AstraPIO dans un flux WS2812 pour lire le premier mot de 24 bits, le remplacer par une valeur préparée par un microcontrôleur et transmettre les mots suivants sans modifier leurs données. Le LPC546xx sert ici d'exemple d'hôte SPI ; le mécanisme ne dépend pas de ce CPU.

1 Fonction réalisée

Après une période basse qualifiée, le moteur temporel capture les 24 premiers bits de DIN dans sa banque RX. Pendant cette réception, DOUT émet le mot de remplacement actif. Les bits suivants sont décodés puis régénérés avec leur valeur d'origine. L'hôte lit la capture par SPI et prépare, si nécessaire, le mot d'une prochaine trame.

DIN [mot A de 24 bits][mot B][mot C][...]

DOUT [remplacement R][mot B][mot C][...]

SPI RX A disponible après la capture des 24 bits


La longueur de la trame est conservée. AstraPIO ne consomme pas un mot comme une LED physique le ferait dans une chaîne : la première LED située après AstraPIO reçoit R, la suivante B, puis C. Le remplacement porte sur le préfixe, pas sur un pixel arbitraire au milieu de la trame.

Le moteur temporel assure tout le traitement des fronts. **Aucun programme PIO n'est nécessaire pour ce chemin** : les 16 instructions restent disponibles pour une autre fonction utilisant des sorties distinctes. L'hôte calcule les valeurs, traite les captures et gère les erreurs ; il ne pilote pas chaque bit.

Le relais nécessite les fronts DIN. Charger un mot TX ne génère pas une trame en l'absence d'entrée. Une valeur de remplacement préparée à l'avance ne peut pas être calculée à partir du mot entrant complet pour cette même trame, puisque sa transmission commence avant la fin de la capture.

2 Raccordement logique

Liaisons logiques : adaptation électrique et brochage carte à définir



Ce schéma décrit les signaux, pas un circuit électrique prêt à fabriquer. La source DIN peut être un générateur WS2812 ou la sortie d’une LED en amont. L’entrée de la première LED à modifier se raccorde à DOUT via l’adaptation électrique appropriée.

Signal	Port AstraPIO	Règle
DIN applicatif	uio[0], index I0	Garder son driver désactivé
DOUT applicatif	uo_out[2], index O8	Exclure O8 du masque PIO
SCK / MOSI / CS	ui_in[0:2]	SPI mode 0, MSB en premier
MISO / IRQ	uo_out[0:1]	MISO dédié ; IRQ active à 1
CLK	Horloge du module	50 MHz pour le profil de cette note

Vérifier le brochage de la carte IHP, les rails, les masses communes et les seuils logiques. AstraPIO n’a pas de tolérance 5 V spécifiée. Les adaptations de niveau doivent préserver les largeurs d’impulsion dans les deux directions. Les LED nécessitent leur propre alimentation dimensionnée pour leur charge.

MISO reste piloté avec CS haut. Si le bus SPI est partagé, prévoir un isolement adapté au lieu de raccorder directement plusieurs MISO push-pull. La sortie applicative DOUT et le SPI hôte sont deux interfaces distinctes.

3 Profil temporel à 50 MHz

Le profil ci-dessous a été exercé en simulation. Il vise les temporisations WS2812B V5 ; il ne constitue pas une compatibilité universelle avec toutes les références commercialisées sous le nom WS2812.

Registre	Valeur	Effet avec CLK à 50 MHz
0x62 TIMED_PINS	0x0080	Entrée IO, sortie O8
0x63 IDLE_CYCLES	0x3A98	15 000 cycles bas, soit 300 µs
0x64 SAMPLE_LAUNCH	0x2019	Échantillonnage à 25 cycles ; lancement à 32 cycles
0x65 HIGH_WIDTHS	0x2010	Sortie haute pendant 16 cycles pour 0, 32 pour 1
0x66 PREFIX_BITS	0x0018	Préfixe de 24 bits

Les impulsions DOUT durent 320 ns pour 0 et 640 ns pour 1. La période des bits provient des fronts DIN, pas d'un oscillateur de protocole interne. Le délai LAUNCH de 640 ns est interne ; la synchronisation d'entrée ajoute une latence. Les essais fonctionnels observent 680 à 699 ns de front DIN à front DOUT.

La fiche Worldsemi WS2812B V5 [1] spécifie T0H de 220 à 380 ns, T1H de 580 à 1 000 ns, les durées basses T0L/T1L de 580 à 1 000 ns et un reset bas supérieur à 280 µs. Les mots sont transmis en ordre GRB, bit fort en premier. Vérifier la fiche exacte des LED installées avant d'adopter ce profil.

La qualification AstraPIO exige ici 300 µs de bas : une source dont le reset est seulement supérieur à 280 µs peut ne pas armer le moteur. Pour les essais, imposer au moins 310 µs de bas avant la première trame et entre les trames. Le temps commence après activation du moteur pour le premier armement.

Pour une période DIN de 1 250 ns, les valeurs nominales basses DOUT sont 930 ns après un bit 0 et 610 ns après un bit 1. Tenir compte de la quantification de CLK, de sa précision, des pads et de l'adaptation de niveau. Changer CLK impose de recalculer tous les paramètres et de revalider le profil.

4 Initialisation et premier mot

Démarrer après un reset global connu, avec DIN maintenu bas, CS haut et SCK bas. Les seuls appels de désactivation ne purgent pas un COMMIT en attente ni une capture valide. Le [démarrage rapide](#) décrit le reset et le contrat de transport SPI.

1. Vérifier ID 0x5049, ABI 0x0500, contextes 1, capacité 0x1002, puis TIMED_ID 0x5449 et TIMED_VERSION 0x0118.
2. Garder le moteur désactivé. Vérifier que le PIO ne pilote pas I0 et ne revendique pas O8. Après reset, masque et directions sont nuls.
3. Écrire et relire les cinq paramètres du tableau précédent ; vérifier les états d'erreur.
4. Écrire les deux moitiés du mot TX, les relire, puis effectuer COMMIT moteur désactivé.
5. Activer capture, sortie et remplacement ; laisser DIN bas pendant au moins 310 µs, puis envoyer une trame.

Exemple de séquence brute pour une première valeur 0x00FFFE :

```
W(61, 0000)    moteur désactivé
W(62, 0080)    routage I0 vers O8
W(63, 3A98)    intervalle bas
W(64, 2019)    sample et launch
W(65, 2010)    H0 et H1
W(66, 0018)    24 bits
W(67, FFFE)    TX bits 15 à 0
W(68, 0000)    TX bits 23 à 16
relire paramètres et TX ; vérifier les erreurs
W(61, 0200)    COMMIT, moteur encore désactivé
W(61, 0007)    ENABLE + OUTPUT + REPLACE
```

W représente une transaction SPI complète, dont le résultat doit être contrôlé. Un octet de commande 02, un octet d'adresse et deux octets de données sont envoyés pour chaque ligne. Une première trame fait passer le mot préparé vers la banque active ; il n'est pas nécessaire de fournir 24 octets ni de charger la mémoire programme PIO.

La fonction C `pio_timed_configure()` programme et relit les paramètres. `pio_timed_stage()` écrit et vérifie les deux moitiés TX puis effectue COMMIT. `pio_timed_control()` active le mode choisi. L'exemple portable complet est [ws2812_patch.c](#) ; il nécessite un transport de carte implémentant le contrat de `pio_device`.

5 Mise à jour sans déchirer la trame




Illustration issue du scénario fonctionnel : le mot sortant courant reste 0x00FFFE alors que l’hôte prépare 0x00FFFF. Le chronogramme représente trois écritures SPI brutes, pas la durée du pilote C complet.

Le moteur dispose d’une banque TX de préparation et d’une banque active. COMMIT verrouille la première. Au premier front d’une nouvelle trame après qualification du bas, son contenu est transféré vers la banque active. Le mot actif ne change pas pendant la trame.

Moment de la demande	Effet
Pendant une trame	Le COMMIT accepté s’applique à une trame qualifiée suivante
Suffisamment avant son premier front	La nouvelle valeur peut servir à cette trame
Au voisinage exact de la frontière	L’hôte ne peut pas garantir laquelle des deux trames l’utilisera
COMMIT_PENDING=1	Pas de seconde place disponible ; différer la demande
Aucune demande	La valeur active est réutilisée

Pour un compteur, calculer (derniere_valeur_preparee + 1) & 0xFFFFFF côté hôte. Mettre à jour cette variable seulement après le succès de stage(). Cette variable désigne la valeur préparée, pas une preuve que les LED l’ont déjà reçue. Une valeur peut être en attente jusqu’à l’arrivée de DIN.

Si stage() renvoie PIO_EFULL, conserver la demande dans une file logicielle et attendre. Après une erreur de transport, ne pas réémettre aveuglément le COMMIT : son effet peut être incertain. Il faut rétablir un état connu avant de poursuivre le comptage. La désactivation seule n’annule pas un COMMIT.

6 Réception et service de l'hôte

Quand les 24 bits sont capturés, RX_VALID passe à 1 et IRQ est activée. Le mot RX reste stable jusqu'à ACK. Le reste de la trame continue d'être relayé pendant les transactions SPI. Une seule capture est disponible, indépendamment de la FIFO RX du PIO.

```
tâche propriétaire du périphérique
  lire TIMED_STATUS et PIO_ERROR
  si erreur présente : diagnostiquer avant de l'acquitter
  si RX_VALID
    lire RX_PREFIX_LO et RX_PREFIX_HI
    accepter/copier le mot dans l'application
    écrire 0x0107 dans TIMED_CTRL
  traiter une demande de nouvelle valeur si la banque TX est libre
  vérifier les sources si IRQ reste active
```

0x0107 conserve les trois bits de mode tout en acquittant RX. Écrire seulement 0x0100 désactiverait le moteur. De même, 0x0407 efface les erreurs tout en conservant le mode, après traitement de leur cause.

Tous les accès au même pio_device doivent être sérialisés, y compris ceux initiés par interruption ou DMA. Une ISR peut réveiller une tâche de service ; elle ne doit pas couper une transaction SPI déjà en cours. Un ACK doit suivre l'acceptation des deux moitiés du mot, jamais la précéder.

Si une nouvelle trame débute avant ACK, le circuit garde l'ancienne capture, signale RX_OVERRUN et ignore la nouvelle capture. Le relais peut continuer. Un ACK au milieu de cette nouvelle trame ne récupère pas son préfixe. Dimensionner le service hôte pour acquitter chaque capture avant le prochain début de trame lorsque toutes les acquisitions sont requises.

La durée nominale d'un mot à 800 kbit/s est 30 μ s. Le budget de service RX s'étend ensuite jusqu'au début de la trame suivante, en incluant la suite de la trame et son intervalle bas. Il dépend donc du nombre de LED et de la cadence réelle des trames, pas seulement du débit des bits.

L'autonomie du relais ne signifie pas absence de supervision : l'application doit gérer les erreurs, les demandes de valeur et les limites de latence.

7 Vérification sur carte

Contrôler CLK, DIN et DOUT à l'oscilloscope, après vérification des niveaux électriques et des adaptations de tension. Pour le profil de cette note, les durées hautes nominales sont 320 ns et 640 ns. Mesurer aussi les durées basses et les intervalles de reset ; les comparer à la fiche des LED utilisées.

Essai	Résultat attendu
Préfixes 000000, FFFFFFF, AAAAAA, 555555	Capture SPI égale au premier mot DIN ; premier mot DOUT égal à la valeur préparée
Longue suite de mots après le préfixe	Nombre de bits conservé ; données suivantes inchangées
COMMIT accepté pendant une trame	Mot sortant courant inchangé ; remplacement à une frontière de trame qualifiée suivante
Aucune nouvelle valeur préparée	Réutilisation du mot actif à chaque trame
Hôte retardé au-delà de la trame suivante	Ancienne capture conservée ; RX_OVERRUN signalé ; nouvelle capture ignorée

Lire les deux pages d'état, vérifier IRQ et acquitter les captures après leur copie dans l'application. Tester la récupération d'erreur décrite dans le manuel, ainsi que le redémarrage après reset global. Le pilote doit recharger la configuration ; un simple arrêt du moteur ne la réinitialise pas.

La validation fonctionnelle de référence couvre 12 scénarios en RTL et 12 sur la netlist routée, dont un scénario compteur de 12 trames et 1 440 bits de sortie par mode. Ces simulations sont sans SDF, avec un modèle SPI de l'hôte, et ne remplacent pas la qualification électrique sur carte. Les outils, dépendances et commandes de reproduction sont dans le [guide du banc de test](#).

Références

- [1] Worldsemi WS2812B V5, pages 3 et 4 : temporisations et ordre des bits, consulté le 23 septembre 2026.
- [2] Manuel de référence AstraPIO ABI 5, moteur temporel et interface SPI.
- [3] Scénario de simulation et pilote C.