$e =$

$A_1A_0 \backslash A_3A_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	0	1

$$A_1A_0 + \overline{A_3}A_2\overline{A_0} + A_3A_0 + A_3\overline{A_2} + \overline{A_3}\,\overline{A_1}\,\overline{A_0}$$

$f =$

$A_1A_0 \backslash A_3A_2$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	0
11	1	1	0	1
10	1	0	1	1

$$A_2\overline{A_1} + \overline{A_2}A_1 + \overline{A_3}A_0 + A_3\overline{A_0}$$

$G =$

$A_1A_0 \backslash A_3A_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

$$\overline{A_3}A_2\overline{A_1} + A_3A_0 + A_3A_1 + \overline{A_2}\,\overline{A_0}$$