

3해설 지중 전선로의 부설 방식

- 직접 매설식 : 콘크리트 트러프 등을 이용하여 케이블을 직접 매설하는 방식
- 관로식 : 관 등을 부설한 후 관 상호 간을 연결한 맨홀을 통하여 케이블을 인입하는 방식
- 암거식 : 터널과 같은 콘크리트 구조물을 설치하여 다회선의 케이블을 수용하는 방식

54 조명 기구를 배광에 따라 분류하는 경우 특정한 장소만을 고조도로 하기 위한 조명 기구는?

- ① 직접 조명 기구
- ② 전반 확산 조명 기구
- ③ 광천장 조명 기구
- ④ 반직접 조명 기구

3해설 직접 조명 기구는 특정한 장소만을 하향 광속 90[%] 이상이 되도록 설계된 조명 기구이다.

55 다음 중 S형 슬리브를 사용하여 전선을 접속하는 경우의 유의 사항이 아닌 것은?

- ① 전선은 연선만 사용이 가능하다.
- ② 전선의 끝은 슬리브의 끝에서 조금 나오는 것이 좋다.
- ③ 슬리브는 전선의 굵기에 적합한 것을 사용한다.
- ④ 도체는 샌드페이퍼 등으로 닦아서 사용한다.

3해설 슬리브 접속은 단선과 연선 접속 모두 가능하다.

56 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

57 인입용 비닐 절연 전선을 나타내는 약호는?



- ① OW
- ② EV
- ③ DV
- ④ NV

3해설 전선의 약호

- OW : 옥외용 비닐 절연 전선
- EV : 폴리에틸렌 절연 비닐 외장 케이블
- NV : 클로로프렌 절연 비닐 외장 케이블

58 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

59 정격 전압 3상 24[kV], 정격 차단 전류 300[A]인 수전 설비의 차단 용량은 몇 [MVA]인가?

- ① 17.26
- ② 28.34
- ③ 12.47
- ④ 24.94

3해설 3상 차단기 용량 $P_s = \sqrt{3} VI[\text{VA}]$
 $= \sqrt{3} \times 24 \times 300$
 $= 12,470[\text{kVA}]$
 $= 12.47[\text{MVA}]$

60 고압 이상에서 기기의 점검·수리 시 무전압, 무전류 상태로 전로에서 단독으로 전로의 접속 또는 분리하는 것을 주목적으로 사용하는 수·변전 기기는?

- ① 기중 부하 개폐기
- ② 단로기
- ③ 전력 퓨즈
- ④ 컷아웃 스위치

3해설 단로기는 부하 전류 개폐 능력이 없으므로 부하 전류를 개폐하지 않는 장소에서 사용하는 개폐기로, 고압이나 특고압 수전 설비 계통에서는 수용가 인입구에서 차단기와 조합하여 사용하며 설비 계통의 보수·점검 시 차단기를 개방한 후 전로를 완전히 개방·분리하거나 그 접속을 변경할 때 사용한다.