

★★★

55 합성수지관 공사의 설명 중 틀린 것은?



- ① 관의 지지점 간의 거리는 1.5[m] 이하로 할 것
- ② 합성수지관 안에서는 전선의 접속점이 없도록 할 것
- ③ 전선은 절연 전선(옥외용 비닐 절연 전선을 제외한다)일 것
- ④ 관 상호 간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.5배 이상으로 할 것

공해설 합성수지관 시설 원칙

- 관 삽입 깊이는 관 외경의 1.2배 이상일 것(단, 접착제 사용 시 0.8배 이상일 것)
- 관의 지지점 간 거리 : 1.5[m] 이하마다 새들로 지지할 것

★★

56 배선 설계를 위한 전등 및 소형 전기 기계 기구의 부하 용량 산정 시 건축물의 종류에 대응한 표준 부하에서 원칙적으로 표준 부하를 $20[\text{VA}/\text{m}^2]$ 으로 적용하는 건축물은?

- ① 교회, 극장 ② 호텔, 병원
- ③ 은행, 상점 ④ 아파트, 미용원

공해설 부하 용량 산정 시 건축물 종류별 표준 부하 : 여관, 호텔, 병원, 음식점, 학교 → $20[\text{VA}/\text{m}^2]$

신규문제

57 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이 [m]는?

- ① 0.6[m] 이상 ② 1.0[m] 이상
- ③ 1.5[m] 이상 ④ 2.0[m] 이상

공해설 직접 매설식 케이블 매설 깊이

- 중량물 압력 우려가 있는 경우 : 1.0[m] 이상
- 중량물 압력 우려가 없는 경우 : 0.6[m] 이상

★

58 동전선의 직선 접속에서 단선 및 연선에 적용되는 접속 방법은?

- ① 직선 맞대기용 슬리브에 의한 압착 접속
- ② 가는 단선(2.6[mm] 이상)의 분기 접속
- ③ S형 슬리브에 의한 분기 접속
- ④ 터미널 리그에 의한 접속

59 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

★

60 전기 난방 기구인 전기 담요나 전기 장판의 보호용으로 사용되는 퓨즈는?

- ① 플러그 퓨즈
- ② 온도 퓨즈
- ③ 절연 퓨즈
- ④ 유리관 퓨즈