

★★
44

굵은 전선이나 케이블을 절단할 때 사용되는 공구는?

- ① 클리퍼 ② 펜치
③ 나이프 ④ 플라이어

3해설

클리퍼 : 전선 단면적 $25[\text{mm}^2]$ 이상의 굵은 전선이나 볼트 절단 시 사용하는 공구

★
45

물탱크의 물의 양에 따라 동작하는 자동 스위치는?

- ① 부동 스위치 ② 압력 스위치
③ 타임 스위치 ④ 3로 스위치

3해설

부동 스위치 : 물탱크의 수위 조절을 하는 스위치

★
46

ACSR 약호의 품명은?

- ① 경동 연선
② 중공 연선
③ 알루미늄선
④ 강심 알루미늄 연선

3해설

ACSR(강심 알루미늄 연선) : 온천 지역에 사용

★★
47

후강 전선관의 관 호칭은 (㉠) 크기로 정하여 (㉡)로 표시하는데 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- ① ㉠ 안지름, ㉡ 홀수
② ㉠ 안지름, ㉡ 짝수
③ ㉠ 바깥 지름, ㉡ 홀수
④ ㉠ 바깥 지름, ㉡ 짝수

3해설

후강 전선관 호칭 : 내경에 짝수로 표시한다.

★★★
48

배전반 및 분전반의 설치 장소로 적합하지 않은 곳은?

- ① 안정된 장소
② 밀폐된 장소

- ③ 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소
④ 전기 회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소

3해설

배전반 및 분전반 설치 장소 : 전개된 노출 장소나 점검 가능한 은폐 장소

★★★

49

소맥분, 전분, 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법에 해당하는 것으로 짝지어진 것은?

- ① 케이블 공사, 애자 사용 공사
② 금속관 공사, 콤바인 덕트관
③ 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사
④ 케이블 공사, 금속관 공사, 합성 수지관 공사

★
50

합성 수지관 배선에서 경질 비닐 전선관의 굵기에 해당되지 않는 것은? (단, 관의 호칭을 말한다.)

- ① 14 ② 16
③ 18 ④ 22

3해설

합성 수지관의 굵기 : 14, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82[mm]

★
51

전선의 도체 단면적이 $2.5[\text{mm}^2]$ 인 전선 3본을 동일 관 내에 넣는 경우의 2종 가요 전선관의 최소 굵기[mm]는?

- ① 10 ② 15
③ 17 ④ 24

3해설

2종 가요 전선관의 굵기 선정

도체 단면적 [mm ²]	전선 본수									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2종 가요 전선관의 최소 굵기[mm]									
2.5	10	15	15	17	24	24	24	24	30	30
4	10	17	17	24	24	24	24	30	30	30