

52

전로에 지락이 생겼을 경우에 부하 기기, 금속제 외함 등에 발생하는 고장 전압 또는 지락 전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치는?

- ① 누전 차단 장치
- ② 과전류 차단기
- ③ 누전 경보 장치
- ④ 배선용 차단기

3해설

누전 차단기 : 전동 기계 기구가 접속되어 있는 전로는 누전에 의한 감전 사고를 방지하기 위해 사용되는 차단 장치

53



연피 케이블을 직접 매설식에 의하여 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 0.6 ② 1.0
- ③ 1.2 ④ 1.6

3해설

직접 매설식 케이블 매설 깊이
 • 중량물의 하중을 받을 우려가 있는 장소 : 1.0[m] 이상
 • 중량물의 하중을 받을 우려가 없는 장소 : 0.6[m] 이상

54

[한국전기설비규정에 따른 삭제]

55



전주를 건주할 경우에 A종 철근 콘크리트 주의 길이가 10[m]이면 땅에 묻는 표준 깊이는 최저 약 몇 [m]인가? (단, 설계 하중이 6.8[kN] 이하이다.)

- ① 2.5
- ② 3.0
- ③ 1.7
- ④ 2.4

3해설

전주의 땅에 묻는 깊이

$$\text{전주 길이} \times \frac{1}{6} = 10 \times \frac{1}{6} \approx 1.7[\text{m}]$$

56



노출 장소 또는 점검 가능한 은폐 장소에서 제2종 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 부자유하거나 점검 불가능한 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2 ② 3
- ③ 5 ④ 6

3해설

제2종 가요관의 굴곡 반경은 관 안지름(내경)의 6배이다.

57



일반적으로 정크션 박스 내에서 사용되는 전선 접속 방식은?

- ① 슬리브 ② 코드 노트
- ③ 코드 파스너 ④ 와이어 커넥터

58

저압 옥내 간선으로부터 분기하는 곳에 설치하여야 하는 것은?

- ① 과전압 차단기 ② 과전류 차단기
- ③ 누전 차단기 ④ 지락 차단기

3해설

과전류 차단기의 시설 장소
 • 발전기나 전동기, 변압기 등과 같은 기계 기구를 보호하는 장소
 • 송전 선로나 배전 선로 등에서 보호를 요하는 장소
 • 인입구나 간선의 전원측 및 분기점 등 보호상, 보안상 필요한 장소

59

하나의 콘센트에 둘 또는 세 가지의 기계 기구를 끼워서 사용할 때 사용되는 것은?

- ① 노출형 콘센트 ② 키리스 소켓
- ③ 멀티 탭 ④ 아이언 플러그