

3해설 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로는 금속관 공사, 케이블 공사, 두께 2[mm] 이상의 합성 수지관 공사 등으로 시설하여야 한다.

47 저압 가공 전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 3.5 ② 4.5
③ 5.5 ④ 6.5

3해설 저압 가공 전선의 높이[m]

구분	높이[m]
도로	6[m] 이상
철도	6.5[m] 이상
횡단 보도교	3[m] 이상
기타	5[m] 이상

48 가공 전선의 지지물에 승탑 또는 승강용으로 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 [m] 미만에 시설하여서는 안 되는가?

- ① 1.2 ② 1.5
③ 1.6 ④ 1.8

3해설 일반적으로 가공 전선로 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 1.8[m]부터 180° 방향에 0.45[m]씩 양쪽으로 완급 하부 0.9[m]까지 부착한다.

49 합성 수지 몰드 공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연 전선일 것
② 합성 수지 몰드 안에는 접속점이 없도록 할 것
③ 합성 수지 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 6.5[m] 이하일 것
④ 합성 수지 몰드와 박스, 기타의 부속품과는 전선이 노출되지 않도록 할 것

3해설 합성 수지 몰드 공사의 시설 원칙
• 사용 전압은 400[V] 이하일 것

- 전개된 장소나 은폐 장소로서 점검 가능한 건조한 장소일 것
- 전선은 절연 전선일 것(단, OW는 제외)
- 몰드 안에는 전선의 접속점이 없도록 할 것
- 몰드 홈의 폭 및 깊이는 3.5[cm] 이하로 할 것(단, 사람 접촉 우려 없는 경우 5[cm] 이하일 것)

50 배전반 및 분전반을 넣은 강판제로 만든 함의 두께는 몇 [mm] 이상인가? (단, 가로 세로의 길이가 30[cm] 초과한 경우이다.)

- ① 0.8 ② 1.2
③ 1.5 ④ 2.0

3해설 분전반의 시설 원칙 및 구비 조건

- 분전반의 이면에는 배선 및 기구를 배치하지 말 것
- 강판제인 경우 두께 1.2[mm] 이상일 것
- 한 분전반에 사용 전압이 각각 다른 분기 회로가 있을 때 분기 회로를 쉽게 식별하기 위해 차단기나 차단기 가까운 곳에 각각의 전압을 표시하는 명판을 붙여 놓을 것

51 금속관을 절단할 때 사용되는 공구는?

- ① 오스티 ② 녹아웃 펀치
③ 파이프 커터 ④ 파이프 렌치

3해설 금속관 절단 공구 : 파이프 커터, 쇠톱

52 다음 중 실링 · 직접 부착등을 시설하고자 할 때 배선도에 표기할 그림 기호로 옳은 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

53 지중 전선로 시설 방식이 아닌 것은?

- ① 직접 매설식 ② 관로식
③ 트라이식 ④ 암거식