


2018년 제3회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★

01 동기기 운전 시 안정도 증진법이 아닌 것은?



- ① 단락비를 크게 한다.
- ② 회전부의 관성을 크게 한다.
- ③ 속응 여자 방식을 채용한다.
- ④ 역상 및 영상 임피던스를 작게 한다.

3해설

동기기 안정도 향상 대책

- 단락비를 크게 할 것
- 동기 임피던스(동기 리액턴스)를 작게 할 것
- 속응 여자 방식을 채용할 것
- 관성 모멘트를 크게 할 것
- 조속기 성능을 개선할 것

★

02 도체계에서 임의의 도체를 일정 전위(일반적으로 영전위)의 도체로 완전 포위하면 내부와 외부의 전계를 완전히 차단할 수 있는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 핀치 효과 ② 톰슨 효과
- ③ 정전 차폐 ④ 자기 차폐

3해설

정전 차폐 : 도체가 정전 유도가 되지 않도록 도체 바깥을 포위하여 접지하는 것을 정전 차폐라 하며 완전 차폐가 가능하다.

★★

03 지선의 중간에 넣는 애자의 명칭은?

- ① 구형 애자
- ② 곡핀 애자
- ③ 현수 애자
- ④ 핀 애자

3해설

지선의 중간에 사용하는 애자를 구형 애자, 지선 애자, 옥 애자, 구슬 애자라고 한다.

★★★

04 다음 중 과전류 차단기를 설치하는 곳은?



- ① 간선의 전원측 전선
- ② 접지 공사의 접지선
- ③ 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지측 전선
- ④ 다선식 전선로의 중성선

3해설

과전류 차단기의 시설 제한 장소

- 모든 접지 공사의 접지선
- 다선식 전선로의 중성선
- 접지 공사를 실시한 저압 가공 전선로의 접지측 전선

★★★

05 전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가? (단, 교통에 지장이 없는 경우이다.)



- ① 3.0 ② 3.5
- ③ 4.0 ④ 4.5

3해설

전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등

- 기구 인출선 도체 단면적 : $0.75[\text{mm}^2]$ 이상
- 중량 : 부속 금구류를 포함하여 $100[\text{kg}]$ 이하
- 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 $4.5[\text{m}]$ 이상 (단, 교통 지장이 없을 경우 $3.0[\text{m}]$ 이상)
- 돌출 수평 거리 : $1.0[\text{m}]$ 이상

정답

01.④ 02.③ 03.① 04.① 05.①