

3해설 금속관, 합성 수지관, 플로어 덕트 공사는 서로 다른 굵기의 절연 전선을 동일 관 내에 삽입하는 경우 전선 절연물을 포함한 전선 전체 단면적이 관 내 총 단면적의 32[%] 이하가 되도록 한다.

46 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내 배선의 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
- ③ 덕트의 개구부는 위로 향하여 시설할 것
- ④ 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것

3해설 덕트의 개구부는 먼지나 빗물이 침입하지 못하도록 아래로 향하게 시설하여야 한다.

47 옥내 배선 공사에서 절연 전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?

- ① 드라이버 ② 플라이어
- ③ 압착 펜치 ④ 와이어 스트리퍼

3해설 와이어 스트리퍼 : 절연 전선의 피복 절연물을 직각으로 벗기기 위한 자동 공구로, 도체의 손상을 방지하기 위하여 정확한 크기의 구멍을 선택하여 피복 절연물을 벗겨야 한다.

48 교류 배전반에서 전류가 많이 흘러 전류계를 직접 주 회로에 연결할 수 없을 때 사용하는 기기는?

- ① 전류 제한기
- ② 계기용 변압기
- ③ 계기용 변류기
- ④ 전류계용 절환 개폐기

3해설 계기용 변류기(CT) : 대전류를 소전류(5[A])로 변성하여 측정 계기나 전기의 전류원으로 사용하기 위한 전류 변성기

★★★

49 콘크리트 조영재에 볼트를 시설할 때 필요한 공구는?



- ① 파이프 렌치
- ② 볼트 클리퍼
- ③ 녹아웃 펀치
- ④ 드라이브 이트

3해설 드라이브 이트 : 화약의 폭발력을 이용하여 콘크리트 벽 등에 구멍을 뚫어 핀을 강제로 박기 위한 공구로 취급자는 안전을 위하여 보안 훈련을 받아야 한다.

★

50 전선의 접속법에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 각 전선의 굵기는 구리인 경우 50[mm²] 이상이어야 한다.
- ② 각 전선의 굵기는 알루미늄인 경우 70[mm²] 이상이어야 한다.
- ③ 병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 설치할 것
- ④ 동극의 각 전선은 동일한 터미널러 그에 완전히 접속할 것

3해설 병렬로 접속해서 각각 전선에 퓨즈를 설치한 경우 만약 한 선의 퓨즈가 용단된 경우 다른 한 선으로 전류가 모두 흐르므로 위험해진다.

★★★

51 한국전기설비규정에 의한 고압 가공 전선로 철탑의 경간은 몇 [m] 이하로 제한하고 있는가?

- ① 150 ② 250
- ③ 500 ④ 600

3해설 가공 전선로의 표준 경간

구분	표준 경간	장경간
철탑	600	1,200