

3해설 후강 전선관

- 관의 호칭 : 내경의 크기에 가까운 짝수
- 관의 종류(10종류) : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104[mm]

★★★
44



금속관을 구부릴 때 그 안쪽의 반지름은 관 안지름의 최소 몇 배 이상이 되어야 하는가?

- ① 4 ② 6
- ③ 8 ④ 10

3해설 금속관을 구부리는 경우 그 굴곡 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

★★★
45



피뢰기의 약호는?

- ① LA ② PF
- ③ SA ④ COS

3해설 피뢰기(LA) : 낙뢰 시 발생하는 이상 전압으로부터 기기를 보호하기 위한 장치

★★★
46



차단기 문자 기호 중 “OCB”는?

- ① 진공 차단기
- ② 기중 차단기
- ③ 자기 차단기
- ④ 유입 차단기

3해설 유입 차단기(OCB : Oil Circuit Breaker) : 아크 소호 시 절연유 분해 가스의 흡부력을 이용하여 차단

★
47

한국전기설비규정에서 교통 신호등 회로의 사용 전압이 몇 [V]를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

3해설

교통 신호등 회로의 사용 전압이 150[V]를 초과한 경우는 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 누전 차단기를 시설하여야 한다.

★★
48

케이블 공사에서 비닐 외장 케이블을 조영재의 옆면에 따라 붙이는 경우 전선의 지지점 간의 거리는 최대 몇 [m]인가?

- ① 1.0 ② 1.5
- ③ 2.0 ④ 2.5

3해설

케이블을 조영재 옆면 또는 아랫면에 따라 지지할 경우 지지점 간 거리는 2[m] 이하마다 지지한다.

★★★
49



누전 차단기의 설치 목적은 무엇인가?

- ① 단락 ② 단선
- ③ 지락 ④ 과부하

3해설

누전 차단기는 전로에 지락이 생겼을 경우에 부하 기기, 금속제 외함 등에 발생하는 고장 전압 또는 고장 전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치이다.

★★
50

금속 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 지지점 간의 거리는 최대 몇 [m] 이하로 하여야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0
- ③ 3.0 ④ 3.5

3해설

덕트의 지지점 간 거리는 3[m] 이하로 할 것(단, 취급자 이외에는 출입할 수 없는 곳에서 수직으로 설치하는 경우 6[m] 이하까지도 가능)

★
51

절연물 중에서 가교 폴리에틸렌(XLPE)과 에틸렌 프로필렌 고무혼합물(EPR)의 허용 온도[°C]는?

- ① 70(전선) ② 90(전선)
- ③ 95(전선) ④ 105(전선)