

3해설 가교 폴리에틸렌(XLPE), 에틸렌 프로필렌 고무 혼합물(EPR) 절연 전선의 허용 온도 : 90[°C]

★
52 완전 확산면은 어느 방향에서 보아도 무엇이 동일한가?

- ① 광속 ② 휘도
③ 조도 ④ 광도

3해설 휘도란 광원을 어떠한 방향에서 바라 볼 때 단위 투영 면적당 빛이 나는 정도를 말하며 어느 방향에서나 휘도가 동일한 표면을 완전 확산면이라 한다.

★★★
53 합성 수지 전선관 공사에서 관 상호 간 접속에 필요한 부속품은?



- ① 커플링 ② 커넥터
③ 리머 ④ 노멀 밴드

3해설 커플링 : 합성 수지관 상호 접속하는 기구

★
54 배전반을 나타내는 그림 기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

3해설 ① 분전반
② 배전반
③ 제어반
④ 개폐기

★
55 조명공학에서 사용되는 칸델라(cd)는 무엇의 단위인가?

- ① 광도 ② 조도
③ 광속 ④ 휘도

3해설 광도 : 광원의 어느 방향에 대한 단위 입체각당 광속

$$\text{광도 } I = \frac{\text{광속}}{\text{입체각}} [\text{lm/sr} = \text{cd}]$$

★★
56 옥내 배선을 합성 수지관 공사에 의하여 실시할 때 사용할 수 있는 단선의 최대 굵기 [mm²]는?

- ① 4 ② 6
③ 10 ④ 16

3해설 합성 수지관 공사 시 사용 전선은 연선을 사용하되 단, 단선일 경우 10[mm²] 이하도 가능하다.

★
57 다음 중 배선 기구가 아닌 것은?

- ① 배전반 ② 개폐기
③ 접속기 ④ 배선용 차단기

3해설 배선 기구란 개폐기, 과전류 차단기, 접속기 기타 이와 유사한 기구를 말한다.

★
58 한국전기설비규정에서 가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 얼마 이상인가?

- ① 0.5 ② 1
③ 1.5 ④ 2

3해설 가공 전선로 지지물에 하중이 가하여지는 경우 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 2.0 이상으로 한다.

★★
59 흥행장의 저압 옥내 배선, 전구선 또는 이동 전선의 사용 전압은 최대 몇 [V] 이하인가?

- ① 400 ② 440
③ 450 ④ 750

3해설 흥행장 시설 공사 원칙

- 사용 전압 : 400[V] 이하
- 합성수지관 두께 2[mm] 이상일 것
- 무대 및 영사실에서 사용하는 전등 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것