★★
56 가공 인입선을 시설할 때 경동선의 최소 굵기는 몇 [mm]인가? (단, 경간이 15[m]를 초과한 경우이다.)

① 2.0 ② 2.6
③ 3.2 ④ 1.5

해설 가공 인입선의 사용 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 또는 이와 동등 이상일 것(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)

★★★
57 3상 유도 전동기의 원선도를 그리는 데 필요하지 않은 것은?

출제빈도

① 저항 측정 ② 무부하 시험
③ 슬립(slip) 측정 ④ 구속 시험

해설 ① 저항 측정 시험 : 1차 동손
② 무부하 시험 : 여자 전류, 철손
④ 구속 시험(단락 시험) : 2차 동손

★★★
58 성냥, 석유류, 셀룰로이드 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 틀린 것은?

출제빈도

① 합성수지관(두께 2[mm] 미만 콤바인 덕트관 제외) 배선
② 플렉시블 배선
③ 케이블 배선
④ 금속관 배선

해설 가연성 분진, 위험물 장소의 배선 공사 : 금속관, 케이블, 합성수지관 공사

신규문제
59 교통 신호등 회로의 사용 전압이 몇 [V]를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 100 ② 50
③ 150 ④ 200

해설 교통 신호등 회로의 사용 전압이 150[V]를 초과한 경우 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 누전 차단기를 시설하여야 한다.

★
60 진열장 안에 400[V] 이하인 저압 옥내 배선 시 외부에서 찾기 쉬운 곳에 사용하는 전선은 단면적이 몇 [mm^2] 이상의 코드 또는 캡타이어 케이블이어야 하는가?

① 0.75 ② 1.5
③ 2.5 ④ 4.0

해설 진열장 안에 시설하는 사용 전선은 0.75[mm^2] 이상의 코드, 캡타이어 케이블을 조영재에 접촉하여 시설하여야 한다.

정답 56.② 57.③ 58.② 59.③ 60.①