해설 와이퍼 스트리퍼 : 전선 피복을 벗기는 공구로서, 그림은 중간 부분을 벗길 수 있는 스트리퍼로서 자동 와이어 스트리퍼이다.

★★★
05 100[kVA] 단상 변압기 2대를 V결선하여 3상 전력을 공급할 때의 출력은?

출제빈도

① 173.2[kVA] ② 86.6[kVA]
③ 17.3[kVA] ④ 346.8[kVA]

해설 $P_V = \sqrt{3}P_1 = 100\sqrt{3} \fallingdotseq 173.2[kVA]$

★★
06 동기기의 손실에서 고정손에 해당되는 것은?

① 계자 권선의 저항손
② 전기자 권선의 저항손
③ 계자 철심의 철손
④ 브러시의 전기손

해설 고정손(무부하손) : 부하에 관계없이 항상 일정한 손실
- 철손(P_i) : 히스테리시스손, 와류손
- 기계손(P_m) : 마찰손, 풍손
- 브러시의 전기손

★★
07 가공 인입선을 시설할 때 경동선의 최소 굵기는 몇 [mm]인가? (단, 경간이 15[m]를 초과한 경우이다.)

① 2.0 ② 2.6
③ 3.2 ④ 1.5

해설 가공 인입선의 사용 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 또는 이와 동등 이상일 것(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)

★★★
08 전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 필요한 3로 스위치는 최소 몇 개인가?

출제빈도

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

해설 3로 스위치 : 1개의 등을 2개소에서 점멸하고자 할 경우 3로 스위치는 2개가 필요하다.

★★★
09 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

출제빈도

① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 차동 계전기
④ 비율 차동 계전기

해설 과전류 계전기(OCR) : 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기

★★★
10 동기 발전기의 병렬 운전 조건 중 같지 않아도 되는 것은?

출제빈도

① 주파수 ② 위상
③ 전류 ④ 전압

해설 동기 발전기 병렬 운전 시 일치할 조건 : 기전력(전압)의 크기, 위상, 주파수, 파형

★★
11 일반적으로 과전류 차단기를 설치하여야 할 곳으로 틀린 것은?

① 접지측 전선
② 보호용, 인입선 등 분기선을 보호하는 곳
③ 송배전선의 보호용, 인입선 등 분기선을 보호하는 곳
④ 간선의 전원측 전선

해설 접지측 전선은 과전류 차단기를 설치하면 안 된다.

★
12 다음 중 반자성체에 해당하는 것은?

① 안티몬 ② 알루미늄
③ 코발트 ④ 니켈

해설 ② 상자성체
③ 강자성체
④ 강자성체

정답 05.① 06.③ 07.② 08.② 09.① 10.③ 11.① 12.①