해설 SCS : 4단자 단방향성 사이리스터

단자수	종류
2단자	SSS
3단자	SCR, TRIAC, LASCR, GTO
4단자	SCS

★
41 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 몇 [mm²] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 하는가?

① 4
② 6
③ 10
④ 16

해설 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 16[mm²] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기를 가져야 한다.

★★★
42 다음 중 과전류 차단기를 설치하는 곳은?

출제빈도

① 간선의 전원측 전선
② 접지 공사의 접지선
③ 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지측 전선
④ 다선식 전로의 중성선

해설 과전류 차단기의 시설 장소
- 발전기나 전동기, 변압기 등과 같은 기계 기구를 보호하는 장소
- 송전 선로나 배전 선로 등에서 보호를 요하는 장소
- 인입구나 간선의 전원측 및 분기점 등 보호상, 보안상 필요한 장소

★★
43 접착력은 떨어지나 절연성, 내온성, 내유성이 좋아 연피 케이블의 접속에 사용되는 테이프는?

① 고무 테이프
② 리노 테이프
③ 비닐 테이프
④ 자기 융착 테이프

해설 리노 테이프 : 절연성, 내온성, 내유성이 좋아 연피 케이블 접속에 사용되는 테이프이다.

★★
44 다음 중 금속관 공사의 설명으로 잘못된 것은?

① 교류 회로는 1회로의 전선 전부를 동일관 내에 넣는 것을 원칙으로 한다.
② 교류 회로에서 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 관 내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설한다.
③ 금속관 내에서는 절대로 전선 접속선을 만들지 않아야 한다.
④ 관의 두께는 콘크리트에 매입하는 경우 1[mm] 이상이어야 한다.

해설 콘크리트에 매입 시 금속관의 두께는 1.2[mm] 이상이어야 한다.

★
45 다음 중 동전선의 종단 접속 방법이 아닌 것은?

① 동선 압착 단자에 의한 접속
② 종단 겹침용 슬리브에 의한 접속
③ C형 전선 접속기에 의한 접속
④ 비틀어 꽂는 형의 전선 접속기에 의한 접속

해설 동전선의 종단 접속
- 가는 단선(4[mm²] 이하)의 종단 접속
- 동선 압착 단자에 의한 접속
- 비틀어 꽂는 형의 전선 접속기에 의한 접속
- 종단 겹침용 슬리브(E형)에 의한 접속
- 직선 겹침용 슬리브(P형)에 의한 접속
- 꽂음형 커넥터에 의한 접속

정답 41.④ 42.① 43.② 44.④ 45.③