

Fundamentos y Herramientas Matemáticas / Fuerzas Fundamentales, Trabajo y Cinemática

Prefijos de Ingeniería

Submúltiplos

Prefijo	Símb.	Factor
deci	d	$\times 10^{-1}$
centi	c	$\times 10^{-2}$
mili	m	$\times 10^{-3}$
micro	μ	$\times 10^{-6}$
nano	n	$\times 10^{-9}$
pico	p	$\times 10^{-12}$
femto	f	$\times 10^{-15}$

Múltiplos

Prefijo	Símb.	Factor
kilo	k	$\times 10^3$
mega	M	$\times 10^6$
giga	G	$\times 10^9$

Coordenadas y Distancia

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$d = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$

Teorema de Pitágoras

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2} \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

Isósceles rectángulo

$$x = \sqrt{\frac{c^2}{2}} \quad c = \sqrt{2x^2}$$

Teoremas del Seno y Coseno

Ley de Cosenos

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha}$$

$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$$

Ley de Senos

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

Ángulos

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-a^2 + b^2 + c^2}{2bc}\right)$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{-b^2 + a^2 + c^2}{2ac}\right)$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{-c^2 + a^2 + b^2}{2ab}\right)$$

Descomposición Vectorial

Componentes Rectangulares

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \quad |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$A_x = |\vec{A}| \cos \theta \quad A_y = |\vec{A}| \sin \theta$$

Corrección de Cuadrante ($\theta_0 = \tan^{-1} \left| \frac{A_y}{A_x} \right|$)

Cuad.	Signos (A_x, A_y)	Dirección Real θ
I	(+, +)	$\theta = \theta_0$
II	(-, +)	$\theta = 180^\circ - \theta_0$
III	(-, -)	$\theta = 180^\circ + \theta_0$
IV	(+, -)	$\theta = 360^\circ - \theta_0$

Calculadora: Rec y Pol

$$\text{Rec}(|\vec{A}|, \theta) \rightarrow X = A_x, Y = A_y \quad (\text{SHIFT} [-])$$

$$\text{Pol}(A_x, A_y) \rightarrow r = |\vec{A}|, \theta \quad (\text{SHIFT} [+])$$

(Pol entrega el ángulo con signo y cuadrante correcto)

Áreas de Figuras Comunes

$$A = \pi r^2 \quad A = b \cdot h \quad A = l^2$$

Partículas Subatómicas

Part.	Masa	Carga
e^-	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$	$-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
p^+	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$+1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
n^0	$1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$	0

Ley de Coulomb

Fuerza Eléctrica

$$\vec{F} = K \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Despejes

$$r = \sqrt{K \frac{q_1 \cdot q_2}{F}}$$

$$q_1 = \frac{F r^2}{K q_2} \quad q_2 = \frac{F r^2}{K q_1}$$

Cargas iguales:

$$q = \sqrt{\frac{F \cdot r^2}{K}}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
F	Fuerza Eléctrica	N
K	Cte. de Coulomb	$9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
q_1, q_2	Cargas puntuales	C
r	Distancia	m

Principio de Cargas

- Cargas iguales se repelen
- Cargas diferentes se atraen

Gravitación Universal

Fuerza Gravitatoria

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Despejes

$$r = \sqrt{G \frac{m_1 m_2}{F}}$$

$$m_1 = \frac{F r^2}{G m_2} \quad m_2 = \frac{F r^2}{G m_1}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
F	Fuerza Gravitatoria	N
G	Cte. gravitacional	$6,673 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$
m_1, m_2	Masas	kg
r	Distancia	m

Segunda Ley de Newton

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$m = \frac{F}{a} \quad a = \frac{F}{m}$$

Peso

Fuerza gravitatoria en la Tierra

$$P = m \cdot g$$

$$m = \frac{P}{g} \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

MRU

$$x = V \cdot t$$

MRUV

$$V_f = V_0 + a \cdot t$$

$$d = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$V_f^2 = V_0^2 + 2ad$$

Campos Eléctricos y Potencial Eléctrico / Capacitancia Eléctrica / Asociación de Capacitores

Definición por Fuerza

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad q = \frac{F}{E} \quad \vec{F} = \vec{E} \cdot q$$

Campo de Carga Puntual

$$E = \frac{K \cdot q}{r^2}$$

Despejes

$$r = \sqrt{\frac{K \cdot q}{E}} \quad q = \frac{E \cdot r^2}{K}$$

Campo con Dieléctrico

$$E = \frac{K \cdot q}{\varepsilon \cdot r^2}$$

Relación Campo--Potencial

$$E = \frac{V}{r} \quad V = E \cdot r$$

Valores Característicos de E

Situación	E (N/C)
Tubo fluorescente	10^1
Atmósfera	10^2
Regla/globo cargado	10^3
Fotocopiadora	10^5
Descarga en aire	$> 3 \times 10^6$
Electrón en H	5×10^{11}
Núcleo de U	3×10^{21}

Potencial de carga generadora

$$V = \frac{K \cdot q}{r}$$

Despejes

$$r = \frac{K \cdot q}{V} \quad q = \frac{V \cdot r}{K}$$

Energía Potencial Eléctrica

$$E_p = V \cdot q \quad V = \frac{E_p}{q} \quad q = \frac{E_p}{V}$$

Fórmulas Derivadas

Cadena de igualdades

$$E = \frac{F}{q} = \frac{m \cdot a}{q} = \frac{V}{r}$$

Despejes cruzados

$$q = \frac{F \cdot r}{V} \quad V = \frac{F \cdot r}{q} \quad r = \frac{q \cdot V}{F}$$

$$a = \frac{V \cdot q}{r \cdot m} \quad m = \frac{E \cdot q}{a} \quad a = \frac{E \cdot q}{m}$$

Velocidad final

$$V_f = \sqrt{\frac{2 \cdot V \cdot q}{m} + V_0^2}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
K	Cte. de Coulomb	$9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
q	Carga	C
r	Distancia	m
E	Campo Eléctrico	N/C
E_p	Energía Potencial	J
V	Potencial Eléctrico	V
a	Aceleración	m/s ²
m	Masa	kg

Definición de Capacitancia

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$q = C \cdot \Delta V \quad \Delta V = \frac{q}{C}$$

Capacitor de Placas Paralelas

$$C = \frac{\varepsilon \cdot A}{4\pi \cdot k \cdot d}$$

Despeje

$$A = \frac{4\pi \cdot k \cdot C \cdot d}{\varepsilon}$$

Fuerza con Dieléctrico

$$F = \frac{K \cdot q_1 \cdot q_2}{\varepsilon \cdot r^2}$$

Despejes

$$q_1 = \frac{F \varepsilon r^2}{K q_2} \quad r = \sqrt{\frac{K q_1 q_2}{F \varepsilon}}$$

$$q_2 = \frac{F \varepsilon r^2}{K q_1}$$

Rigidez Eléctrica

$$V_{\text{máx}} = RE \cdot d$$

$$d = \frac{V_{\text{máx}}}{RE} \quad RE = \frac{V_{\text{máx}}}{d}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
d	Dist. entre placas	m
$V_{\text{máx}}$	Voltaje máximo	V
RE	Rigidez Eléctrica	V/m

Energía en Capacitor

$$E_p = \frac{C \cdot (\Delta V)^2}{2}$$

Despejes

$$C = \frac{2E_p}{(\Delta V)^2} \quad \Delta V = \sqrt{\frac{2E_p}{C}}$$

Potencia

$$P = \frac{E_p}{t} \quad E_p = P \cdot t \quad t = \frac{E_p}{P}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
E_p	Energía Acumulada	J
P	Potencia	W
t	Tiempo	s

Constantes Dieléctricas y Rigidez

Material	ε	RE (V/m)
Aire seco	1,00054	3×10^6
Madera seca	1,5 - 4	-
Teflón	2,1	60×10^6
Caucho	2,1 - 2,9	$(16-28) \times 10^6$
Aceite	2,24	12×10^6
Parafina	2,1 - 2,5	10×10^6
Polietileno	2,26	$(19-22) \times 10^6$
Poliestireno	2,6	24×10^6
Ebonita	2,8	28×10^6
Nieve	3,3	-
Plexiglas	3,4	40×10^6
Papel	3,5 - 3,7	16×10^6
Cuarzo	3,8	$(25-40) \times 10^6$
Hielo	4,2	$0,15 \times 10^6$
Pyrex	4,7 - 5,6	14×10^6
Baquelita	4,9	24×10^6
Mica	5,4	$(10-100) \times 10^6$
Vidrio	5,4 - 10	118×10^6
Porcelana	5,7 - 6,8	10×10^6
Neopreno	6,9	12×10^6
Etanol	25	-
Agua (20 °C)	80,4	-

Capacitores en Paralelo

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$Q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$$

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2 = \dots = \Delta V_n$$

Carga individual

$$q_i = C_i \cdot \Delta V$$

Capacitores en Serie

$$\frac{1}{C_{\text{total}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$Q = q_1 = q_2 = \dots = q_n$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \dots + \Delta V_n$$

Corriente Eléctrica y Resistividad / Ley de Ohm, Conexión de Resistencias y Leyes de Kirchhoff

Intensidad de Corriente

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \Delta t = \frac{\Delta Q}{I} \quad \Delta Q = I \cdot \Delta t$$

Cargas y Electrones

$$N_e = \frac{\Delta Q}{e} \quad e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Energía Eléctrica

$$E = P \cdot t \quad P = \frac{E}{t} \quad t = \frac{E}{P}$$

Resistividad

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad \rho = \frac{R \cdot S}{L}$$

$$L = \frac{R \cdot S}{\rho} \quad S = \rho \frac{L}{R}$$

Área transversal circular

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \pi r^2$$

$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} \quad d = 2\sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
R	Resistencia	Ω
ρ	Resistividad	$\Omega \cdot \text{m}$
L	Longitud	m
S	Área transversal	m^2
e	Carga electrón	C
N_e	Número de electrones	adim.

Tabla de Resistividad (23 °C)

Material	ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)
Plata	$1,59 \times 10^{-8}$
Cobre	$1,68 \times 10^{-8}$
Oro	$2,20 \times 10^{-8}$
Aluminio	$2,65 \times 10^{-8}$
Tungsteno	$5,6 \times 10^{-8}$
Hierro	$9,71 \times 10^{-8}$
Platino	$1,1 \times 10^{-7}$
Plomo	$2,2 \times 10^{-7}$
Acero	$7,2 \times 10^{-7}$
Nicromio	$1,50 \times 10^{-6}$
Carbón	$3,5 \times 10^{-5}$
Germanio	$4,6 \times 10^{-1}$
Silicio	$6,40 \times 10^2$
Piel humana	$\sim 5,0 \times 10^3$
Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$
Hule	$\sim 10^{13}$
Sulfuro	10^{15}
Cuarzo (fund.)	$7,5 \times 10^{17}$

Rueda de la Ley de Ohm

Potencia P (W)

$$P = \frac{V^2}{R} = I^2 R = V \cdot I$$

Intensidad I (A)

$$I = \frac{V}{R} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \frac{P}{V}$$

Voltaje V (V)

$$V = \sqrt{P \cdot R} = \frac{P}{I} = I \cdot R$$

Resistencia R (Ω)

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{V^2}{P} = \frac{V}{I}$$

Resistencias en Serie

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

Resistencias en Paralelo

$$V_{\text{total}} = V_1 = V_2 = \dots = V_n$$

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

1.ª Ley de Kirchhoff – Nodos

$$\sum I_{\text{entrantes}} - \sum I_{\text{salientes}} = 0$$


Regla

- Corrientes entrantes: (+)
- Corrientes salientes: (-)

2.ª Ley de Kirchhoff – Mallas

$$\sum I \cdot R = \sum V$$

Criterio de Signos



Convenciones

- Fuentes: $+V_{\text{em}}$ de $-a$ a $+$; $-V_{\text{em}}$ de $+$ a $-$
- Resistencias: IR si I va en sentido de la malla

Valores Característicos (Voltaje)

Situación	Voltaje
Electrocardiograma	5 mV
Pila de linterna	1.5 V
Batería de auto	12 V
Peligroso (piel húmeda)	36 V
Peligroso (piel seca)	12 V
Red viviendas	110 / 220 V
Anguila eléctrica	600 V
Central eléctrica	26 kV
Descarga en aire	30 kV/cm
Tubo de pantalla	30 kV
Líneas transmisión	138-765 kV
Rayos atmosféricos	$\leq 10^6$ kV

Valores Característicos (Corriente)

Situación	Intensidad
Mínimo detectable	$\sim 10^{-17}$ A
Impulso nervioso	10 μA
Base de transistor	10-100 μA
LED habitual	20-30 mA
Letal (cuerpo humano)	0,1 A
Bombillo 60 W	0,5 A
Bombillo linterna 6 V	0,8 A
Motor de agua	5 A
Hornilla eléctrica	5-9 A
Fusible vivienda	30 A
Rayo atmosférico	20 kA

Valores Característicos (Potencia)

Dispositivo	Potencia
Auricular	5 mW
LED común	30 mW
Bombillo linterna	5 W
Lámpara ahorradora	20 W
Fluorescentes	20-40 W
Filamento común	25-100 W
Abanico	60 W
Televisor	50-150 W
Refrigerador	180 W
Lavadora simple	360 W
Plancha eléctrica	300-1000 W
Hornilla eléctrica	600-1000 W
Aire acondicionado	1,5 kW
Centrales (1882)	12 kW
Termoeléctricas	1300 MW

Código de Colores de Resistencias y Constantes Fundamentales / Introducción al Electromagnetismo

Código de Colores

Códigos color	Resistencias 4 bandas	Resistencias 5 bandas	Resistencias 6 bandas
0 Negro 1 Marrón 2 Rojo 3 Naranja 4 Amarillo 5 Verde 6 Azul 7 Violeta 8 Gris 9 Blanco ±1% Marrón ±2% Rojo ±5% Oro ±10% Plata	Ejemplo: 27K 0 0 1 1 1 X100 2 2 2 X1000 4 4 4 X10000 6 6 6 X1000000	Ejemplo: 15K 1 1 1 1 1 X10 2 2 2 X100 4 4 4 X10000 6 6 6 X1000000	Ejemplo: 620K 1 1 1 1 1 X10 2 2 2 X100 4 4 4 X10000 6 6 6 X1000000

Tabla de Colores

Color	Digito	Multipl.	Toler.
Negro	0	×1	—
Marrón	1	×10	±1 %
Rojo	2	×100	±2 %
Naranja	3	×1k	—
Amarillo	4	×10k	—
Verde	5	×100k	±0,5 %
Azul	6	×1M	±0,25 %
Violeta	7	×10M	±0,1 %
Gris	8	×100M	±0,05 %
Blanco	9	×1G	—
Dorado	—	×0,1	±5 %
Plateado	—	×0,01	±10 %

Constantes Fundamentales

Cte.	Valor	Unidad
K	9×10^9	$\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$
G	$6,673 \times 10^{-11}$	$\frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$
g	9,81	m/s^2
e	$1,602 \times 10^{-19}$	C
π	≈ 3,1416	—
k	9×10^9	$\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$

Fuerza de Lorentz Magnética

$$\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$|\vec{F}| = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$$

Despejes

$$q = \frac{|F|}{vB \sin \theta} \quad v = \frac{|F|}{qB \sin \theta}$$

Fuerza de Lorentz Total

$$\vec{E} + \vec{B}$$

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Movimiento Circular en $\vec{B}$

$$r = \frac{mv}{qB \sin \theta}$$

Despejes

$$v = \frac{qBr \sin \theta}{m} \quad m = \frac{qBr \sin \theta}{v}$$

Periodo Circular

$$T = \frac{2\pi m}{qB \sin \theta}$$

Despejes

$$B = \frac{2\pi m}{Tq \sin \theta} \quad m = \frac{TqB \sin \theta}{2\pi}$$

Variables

Símb.	Descripción	Unidad
F	Fuerza de Lorentz	N
q	Carga eléctrica	C
v	Velocidad	m/s
B	Campo Magnético	T
θ	Ángulo $\vec{v}/\vec{B}$	°/rad
E	Campo Eléctrico	N/C
r	Radio órbita	m
m	Masa	kg
T	Periodo	s

Equivalencia de Unidades


$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

$$1 \text{ Tesla} = 10\,000 \text{ Gauss}$$

Convención de Vectores

- $\odot$: vector que sale del plano
- $\otimes$: vector que entra al plano

Regla de la Mano Izquierda



- Pulgar: $\vec{F}$
 - Índice: $\vec{B}$
 - Medio: $\vec{v}$
- Válido para $q > 0$; invertir para $q < 0$ (Usa la mano derecha en ese caso.)